

ىلع ةيساسأل وي دارل تادادع نيوكت WAP361 و WAP150

فدهل

ةكبش ئشننت يتل (WAP) ةيكلسلال لوصول ةطقن نم يدامل عزجل وه وي دارل
عون ددحتو وي دارل كولس ي WAP ىلع ةدوجومل وي دارل تادادع مكحتت .ةيكلسلال
نم برق ىلع WAP ناك اذا نيوكتل اذه ديفي . WAP اهل سر ي يتل ةيكلسلال تاراشل
رخأل ردصم ال عم ضراعتي ال ثيحب ددرتل ريغت مزلي ناك وىرخأ ةيكلسلال رداصم

WAP361 و WAP150 نم ةيساسأل وي دارل تادادع نيوكت ةيفي ك لاقملا حرشي

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP361 - 300 ةلسلسلا
- WAP150 - 100 ةلسلسلا


جماربلا رادصا

- 1.0.0.16 - WAP361
- 1.0.0.14 - WAP150

ةيساسأل وي دارل تادادع نيوكت

وي دارل تادادع ليكشت

> ةيكلسلال رتخاو بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادلأ ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخل
ةيكلسلال



لصاف تقولا تلخد، لاجم لصاف كاهتنا TSPEC ل ي ف دادعإ ةيلمع لماش تحت 2. ةوطخل
تاءارجاب نومزتلي ال نذل نيطبترم الءالمعلا غلبي نأ لبق WAP رظتن ي. يناوثلاب
ماظنن لاجس لالخ نم ري راقننل هذه لاسرا متي. لوخدلإ لىع ةيمازلإل ةباقرنل
طيسبل لاصتالا ةكبش ةرادإ لوكونوربو

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	300 Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

رقناو ويدارنل ةحفص لفسأ لىل قلزنا، نآلا ىتح كئادادعإ ظفحل (يريختخا). 3. ةوطخل
ظفح

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval:

Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:

☒ Radio 1 (2.4 GHz)

☐ Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

80:E8:6F:44:55:00

Mode:

802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth:

20 MHz ▼

Primary Channel:

Lower ▼

Channel:

6 ▼

Advanced Settings ▶

Save

(زتره اچي ج 2.4) 1 وي دارلار ني وكت

قبطنت (زتره اچي ج 2.4) 1 وي دار رتخأ، ةهچاو لك ول وي دارلار دادعإ ةقطنم ي ف 1. ةوطخلال وي دارلار اذه يلعل اهني وكت ب موقت يتل ةمدقتم لاو ةيساسأل تادادعإل

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:

☒ Radio 1 (2.4 GHz)

☐ Radio 2 (5 GHz)

مل اذا. يضارثفا لكشب احاتم وي دارلار نوكتي، ةيساسأل تادادعإل ةقطنم ي ف 2. ةوطخلال نيكمت راي تخالالا ةناخ دح، هدي دحت متي

ويدارل اةهجاوب صاخال MAC ناونع MAC ناونع لقح رهظي :ةظحال م

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

80:E8:6F:0C:A7:50

Mode:

802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth:

20 MHz ▼

Primary Channel:

Lower ▼

Channel:

Auto ▼

"عضول" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بولطملا ويدرلا عضو رتخأ 3. ةوطخل

- WAP ب لاصتالا 802. 11g و 802. 11b ءالمعل نكمي - 802. 11b/g
- 802. 11n و 802. 11g و 802. 11b ةكبش ءالمعل نكمي - (يضا رتفا) 802. 11b/g/n
- WAP جم انربب لاصتالا زتره ايج 2. 4 ددرتلا ىلع نيلماعلا

زتره ايج 2. 4 ددرتلا ي ف نولمعي نيذلا ءالمعل نكمي - 802. 11n زتره ايج 2. 4
802. 11n ةكبش ربع طقف WAP جم انربب لاصتالا

Basic Settings

Radio: ☒ Enable

MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50

Mode: 802.11b/g/n ▼
802.11b/g
802.11b/g/n
2.4 GHz 802.11n

Channel Bandwidth:

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

ال. زتره اچي م 40 ضرع ب ةانق ب حم ست يتي ل ةدي حول ت افصاوم ل يه 802.11n: ةطال م
3. ةوطخل ل ي 802.11n م عدي وي دار ع و ت رتخا اذا ل 5 و 4 ت اوطخل ق ب طنت

قاطنل ةلدسنم ل ةمئاق ل نم وي دارل ةانقلل ي ددرت ل قاطنل رتخا 4. ةوطخل
قاطنل ضرع نم نيعون ل ع ةلدسنم ل ةمئاق ل يوتحت. ةانقلل ضرع ل ي ددرت ل
زتره اچي م 20 يه ةيضا رتفال ةميقل. زتره اچي م 20/40 و زتره اچي م 20 ةعرسب ي ددرت ل

6. ةوطخل ل ل ي طختلاب مقف، زتره اچي م 20 ت رتخا اذا: ت قول

Basic Settings

Radio: ☒ Enable

MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50

Mode: 802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth: 20 MHz ▼

Primary Channel: 20 MHz

Channel: Auto ▼

20/40 MHz

Advanced Settings ▶

Save

نم لابققسالاول ثبلل ویدارلا همدختسي يذلا ویدارلا فيط نم عزج رتخأ 5. ةوطخل
ةانقلل ةلدسنملا ةمئلال

شيح ةانق رايخاو ةحاتملا تاونقلل صحفب WAP موقبي، "يئاقلت" رايخا مت اذا: ةظحالم
رايخا مت اذا ةيساسأ ةانق ديدحت نم اضيأ نكمئت نل. رورم ةكرح لقأ فاشتكا متي
يئاقلت رايخا بتمق اذا [7 ةوطخلا](#) يطخت. "يئاقلت"

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

80:E8:6F:0C:A7:50

Mode:

802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth:

20 MHz ▼

Primary Channel:

Lower ▼

Channel:

Auto ▼
Auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Advanced Settings ▶

Save

ةيساسأ ةانقك اهنيعتل ةانق رتخأ ،ةيساسأ ةانق ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6 ةوطخل
طقف زترهائجم 20 ةانق قاطن ضرع معدت يتلا ةزهأللا عم ةيسيئرلا ةانقلا مدختست
لقأ يضارتفالا .زترهائجم 40 ةانق لملالكلا يددرتلا قاطنلا نم الدب

إذا. علودلا زمر دادعإو ویدارلا ةهجاو عضو بسح ةحاتملا تاونقلا قاطن ديدحت متي :ةظحالم ديدحتو ةحاتملا تاونقلا صحفب WAP موقبي ،ةانقلا دادعإل "يئاقلت" ديدحتب تمق رورملا ةكرح نم ردق لقأ فاشتكا اهيف متي يتلا ةانقلا

ربعو ةينطوللا تاظلسلا صيخرت ةيفيك بسح ،تاونقلا نم ادنع عضو لك مدقو تالاصتاليل لودلا داحتالا وأ ةيداحتالا تالاصتالا ةنجل لثم ،قاطنلا اذهل ةينطوللا ةيكلساللاو ةيكلسال

- زتره اغيم 20 ةعرسب ايلعل ةانقلا اهنأ يلع ةيساسألا ةانقلا طبضي - يلعلأ زتره اغيم 40 تاجوم ىدم يف
- ىدم يف زتره اغيم 20 ةعرسب لقألا ةانقلا اهنأ يلع ةيساسألا ةانقلا ددحي - لقأ يضارتفالا ديدحتلا وه لقأ .زتره اغيم 40 تاجوم

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

80:E8:6F:0C:A7:50

Mode:

802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth:

20/40 MHz ▼

Primary Channel:

Lower ▼

Channel:

Lower

Upper

Advanced Settings ▶

Save

تادادعإلا ظفحل ظفح يلع رقنا 7. ةوطخلا

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval:

Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:

☒ Radio 1 (2.4 GHz)
☐ Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

Mode:

Channel Bandwidth:

Primary Channel:

Channel:

Advanced Settings ▶

Save

(زتره‌ها جي 4. 2) 1 وي دارل ل ۽ ساس ا ل وي دارل ا تاداع ل ني و ك ت ن م ن ا ل ا تي ه ت ن ا د ق ل
ح ا ج ن ب

(زتره اچي ج 5) 2 وي دارلا ني وكت

(زتره‌هاجیج 5) 2 وی‌دارلار رتخأ، هه‌جاو لکل وی‌دارلار دادعأ عقطنم ی ف. 1. ؤوطخلا

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: ☐ Radio 1 (2.4 GHz) ☒ Radio 2 (5 GHz)

لكش ب enable رايتخالا ةناخ نيكمت متي ،ةيساسأل ا تاداعإل ا قطنم تحت 2. ةوطخل
نكمتلل نيكمت رايتخالا ةناخ دح ،هديحت اغلإ ا لاف ي ف .يضارتفا

ويدارل ا هاجوب صاخلا MAC ناوع MAC ناوع لقح رهظي :ةطالم

Basic Settings

Radio:

☒ Enable

MAC Address:

80:E8:6F:0C:A7:58

Mode:

802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth:

20/40 MHz ▼

Primary Channel:

Lower ▼

Channel:

44 ▼

Advanced Settings ▶

Save

"عضول" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بولطملا وي دارل ا عضو رتخأ 3. ةوطخل

- WAP زاهج لاصتالا طوق 802.11a ءالمعل نكمي - 802.11a
- 802. 11n و 802. 11a و 802. 11a/n/ac (نسختسم ،يضارتفا)
- WAP زاهج لاصتالا زتره ايج 5 ددرتلا ي ف نيلماعلا 11ac
- 5 ددرتلا ي ف نيلماعلا 802. 11ac ءالمعو 802. 11n ءالمعل نكمي - 802. 11n/ac
- WAP زاهج لاصتالا زتره ايج

Basic Settings

Radio:
☒ Enable

MAC Address:
80:E8:6F:0C:A7:58

Mode:

802.11a/n/ac ▼
802.11a
802.11a/n/ac
802.11n/ac

Channel Bandwidth:

Lower ▼

Primary Channel:

Auto ▼

Channel:

Auto ▼

Advanced Settings ▶

Save

ال. زتره اچيم 40 ضرع ب ةانق ب حم ست يتي ال ةديحول ت افصاوم ال يه 802.11n : ةظحال م 3. ةوطخل ال ي 802.11n م عدي وي دار ع وضو تر تخأ اذا ال 5 و 4 تا و طخل الق ب طنت

قاطن لل ةلدسنم ال ةمئاق ال نم وي دار لل ةانق لل ي ددرت ال قاطن ال ر تخأ. 4. ةوطخل قاطن ال ضرع نم نيعون يل ع ةلدسنم ال ةمئاق ال يوتحت . ةانق لل ضرع ال ي ددرت ال زتره اچيم 20 يه ةيضا رتفال ةميقي ال. زتره اچيم 20/40 و زتره اچيم 20 ةعرب ي ددرت ال

6. ةوطخل ال يل ي طختلاب مق ف، زتره اچيم 20 تر تخأ اذا: TimeAver:

و زتره اچيم 20 يل ةافاضلاب زتره اچيم 80 ضرع ةانق 802. 11ac ت افصاوم حيتت : ةظحال م قاطن ال ضرع مادختسا ديقتل زتره اچيم 20 يل ع لقح ال طبضا . تاونق زتره اچيم 40 نيعي عت ب مق ، 802.11ac عضول ةبسنلاب . زتره اچيم 20 ةانق يل ع ةانق لل ي ددرت ال 80 ةانق لل ي ددرت ال قاطن ال ضرع مادختسا نم وي دارل عنم زتره اچيم 40 يل ع لقح ال

Basic Settings

Radio:
☒ Enable

MAC Address:
80:E8:6F:0C:A7:58

Mode:
802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth:

80 MHz ▼
20 MHz
20/40 MHz
80 MHz

Primary Channel:

Channel:
Auto ▼

نم لابق تسال او ثبلل ویدارل هم دختسي يذلا ویدارل فيط نم عزج رتخأ 5. ةوطخل
 ةانقلل ةلدسنملا ةمئلال

شيح ةانق راي تخاو ةحاتملا تاونقلل صحفب WAP موقبي ،"يئاقلت" راي تخا مت اذا : ةطحال
 راي تخا مت اذا ةيساسأ ةانق ديدحت نم اضيأ نكمتت نل . رورم ةكرح لقأ فاشتكا متي
 "يئاقلت".

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Auto

36

40

44

48

52

56

60

64

100

104

108

112

Advanced Settings ►

Save

ةيساسأ ةانقك اهنبيعتل ةانق رتخأ ،ةيساسأ ةانق ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6 ةوطخل طقف زترههغيم 20 ةانق قاطن ضرع معدت يتلا ةزهجألا عم ةيسئيرلا ةانقلا مدختست لقأ يضارتفالا .زترههغيم 40 ةانقلا لماكل يدرتلا قاطنلا نم الدب

اذ .ةلودلا زمر دادعإو ويدارلا ةهجاو عضو بسح ةحاتملا تاونقلا قاطن ديدحت متي :ةطحالمديدحتو ةحاتملا تاونقلا صحفب WAP موقئ ،ةانقلا دادعإل "ئاقلت" ديدحتب تمق رورملا ةكرح نم ردق لقأ فاشتكا اهيف متي يتلا ةانقلا

ربعو ةينطوللا تاظلسلا صيخرت ةيفيك بسح ،تاونقلا نم ادنع عضولك مدقيو تالاصتاللا يلودلا داحتالا وأ ةيداحتالا تالاصتالا ةنجل لثم ،قاطنلا اذهل ةينطوللا ةيكلساللاو ةيكلساللا

- زترههغيم 20 ةعرسب ايلعللا ةانقلا اهنأ يلع ةيساسألا ةانقلا طبضي - يلعلالا زترههغيم 40 تاجوم ىدم يف
- ىدم يف زترههغيم 20 ةعرسب لقألا ةانقلا اهنأ يلع ةيساسألا ةانقلا ددحي - لقأ يضارتفالا ديدحتلا وه لقأ .زترههغيم 40 تاجوم

Channel Bandwidth: 20/40 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Lower
Upper

Advanced Settings ►

Save

ظفح قوف رقنا 7. ةوطخلا

Basic Settings

Radio: ☒ Enable

MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:58

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Advanced Settings ►

Save

حاجنځ (زتره اغيغ 5) 2 وي دارلل ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت نم نآلا تي هتنا دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا