

# وأ WAP125 لوصولو ةطقن ىلع WDS نيوكت WAP581


## ةمدقملا

سفن نم اعم ةددعتم لوصولو طاقن لىصوت (WDS) ىكلساللا عيزوتلا ماظن كل حيتي ةيناماب لقننتلا وريثك نومدختسملا عتمتي. WDS رسج لالخ نم ايكلسال زارطلا مدختسملل WDS حمسي. ةيساسا ةينب وأ ةسسؤم لخاد لاوجتلا اناثا ةسلس لاصتا لهسلا نم لعجي اذهو. لوصولو ةطقن ىلا لوخدلا ليجست نود ةكبشب الصتم ءاقبلاب ةبولطملا تالبالكلا ةيمك ليلقت كلذكو ةيكلساللا تالكبشلا نم ديدعلا ةرادا تالكبشلا لىصوتل.

ىلا ةطقن عضويف لوصولو ةطقنك لمعت نأ (WAP) ةيكلساللا لوصولو ةطقنل نكمي رركمك وأ طاقن ةدع ىلا ةطقن نم رسج وأ ةدحاو ةطقن

- ىرخألا ةزهجالو ءالمعلا نم تالاصتالا دحاو WAP زاهج لبقفي — لوصولو ةطقن عضو ةكبشلا يف.
- طابتراك ةدحاو لوصولو ةطقن فرصتي — طاقن ةدع ىلا ةطقن نم رسجلا عضو لوصولو طاقن نم ديدعلا نيب كرتشم.
- نكمي. ضعبلا اهضعب نع ةدعابتمل لوصولو طاقن نيب طببرلا هنكمي — رركم اذه راركتلا رركمب لاصتالا نيبكلساللا ءالمعلا.

لوصولو يتطقن نيب WDS لاصتا نيوكت متي، هاندأ لاثملا لىطيختلا مسرلا يف WAP125.



## WDS نيوكت يف تاداشرلا

1. Cisco WAP ةزهجا نم ةنيعم جاوزا عم طقف WDS لمعي.
2. دق، ينعى. ةزهجالو هذه نم جوزي أ نيب طقف دحاو WDS طابتراك ىدل نوكتي نأ نكمي ىلع طقف ةدحاو ءرم دعب نع (MAC) طئاسولا ىلا لوصولو يف مكحتلا ناووع رهظي ةنيعم WAP ل WDS ءحفص.
3. يددرتلا قاطنلاو IEEE 802.11 عضوو ويدارلل تاداعإلا سفن ةزهجالو نوكتي نأ بجي.

ةانقلاو ةانقلل

4. "يئاقلت" لىل اهنبيعت سىلو ةانقلا ديحت بجي.

كيل عف ، زتره اچي ج 4. 2. ة عرسب 11n. 802. قاطن ي ف ارسج لغشت تنك اذا : **ةطحالم** يضا رتفالا قاطنلا نم ال دب زتره اچي م 20 لىل ةانقلل ي ددرتلا قاطنلا نيي عت م تي ، زتره اچي م 20/40 زتره اچي ج 4. 2. تاجوم ي دم ي ف . زتره اچي م 20/40 غلب ي ي ذل لجا نم زتره اچي م 20 لىل زتره اچي م 40 نم ي لي غشتلا ي ددرتلا قاطنلا ريي غت لىل قباطم ل ريغ ي ددرتلا ةانقلا ضرع ي دوي . WAPs زتره اچي م 20 و اهنع فشكلا ل WDS ةحفص لىل عطق ةدحاو ةرم دي عبال MAC ناو نع رهظي س . تاطابترالا عطق WAP نم جوز ي ا ني ب طقف دحاو WDS طابتراب كل حم سي ، كلذل ارظنو WAP .

## فدهلا

ةكبش ني مأت ري فو تو WAP لىل ع WDS رسج ني وكت ةي فيك حرش لىل لاقم ل اذه فدهي ي صخش لىل (WPA) Wi-Fi Protected Access مادختساب ي فاضا .

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581

## جماربال رادصا

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

## يكلساللا عيزوتلا ماظن ني وكت

سفن نم انوكي نا بجي ، WDS لال خ نم ضعبالا امه ضع ب عم حاجن ب نازاهج لصتي ي كل ةانقلاو ، ةانقلا قاطن ضرعو ، IEEE 802.11 عضو ، وي دارلا تاداع لسفن امه لو ، جذوم نلا ، WAP125 و WAP581 ل نم رخا WAPs رخا تنأ ي قلت ي نا . (ايئاقلت نسحتسم ريغ) WDS لال خ نم اعم WAPs ددعت ي طبري نا فيك فرعي نا [انه](#) ت قطق

مسا . WAP ي بيولا لىل ةدنتسم ل ةدعاسم ل ةادالا لىل لوخدلا ل ج س . 1 ةوطخلا cisco/cisco امه نا يضا رتفالا رورم ل ةم لك و مدختسم ل



## Wireless Access Point

cisco

.....|

English ▾

Login


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

، ديدج باسح عاشناب تمق وأ رورملا ةملك ريغتبلع فلابل تمق دق تنك اذا: **ةظحالم** ، كلذ نم ال دب ةديدل دامتعالا تانايب لخدأف

Wireless Bridge. رتخأ 2. ةوطخال

، لاثم اذه يف . كزاهل قيقدل زارطال ىلع انب ةحاتملا تارايلال فلخت دق: **ةظحالم** ، تلمعتسا WAP125



WDS رتخ، يكلسالل رسجال عضو ةقطنم ي ف 3 ةوطخال

Wireless Bridge Mode:  WDS  WorkGroup

ديرت يذلا WDS ذفنم ةرواجم الرايتخال ةناخ دح، WDS تادادع لودج ي ف 4 ةوطخال  
هن يوكت

WDS0 مادختسا متي، لاثملا اذهل: ةظحالم



	WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS0	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

ةراتخمل WDS ةهجاو و WDS ذفنم ريحت نيكم تل ريحت رزلا قوف رقنا 5 ةوطخال



	WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS0	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

WDS ذفنم نيكم تل enable رايتخال ةناخ دح 6 ةوطخال

WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40	XXXXXXXXXXXX	None
WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

WDS تادادع| قيبطتل وي دارلا هجاو رتخأ، وي دارلل ولدسننملا ةمئاقلا نم 7. ةوطخلال زتره ايج 2.4 ددرت لمعت يتلا وي دارلا هجاو راي تخا متي، لاثملا ليلبس يلع: **ةطحال**م

WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Radio 1 (2.4 GHz) <input type="checkbox"/> Radio 2 (5 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40	XXXXXXXXXXXX	None
WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

WDS هجاوب صاخلا دي عبلا MAC ناوع لخدأ، دي عبلا MAC ناوع لقح يف 8. ةوطخلال اضيا كنكمي WDS رسج نم رخالا فرطال يلع دوجوملا زاوجل واهب لاصتالا ديرت يتلا لقحلا راوجب رسيالا مهسالا رقن.

CiscoSB-Setup ةكبش مادختساو رسيالا مهسالا قوف رقنلا متي، لاثملا اذه يف: **ةطحال**م  
 Setup ةمئاقلا MAC 80:e8:6f:0c:a7:50.

Remote MAC Address	Encryption
80:e8:6f:0c:a7:50	WPA Personal
MAC Address	SSID
80:e8:6f:0c:a7:50	CiscoSB-Setup
e8:fc:af:90:98:a9	Keep_Out
1a:91:82:83:b8:91	(Non Broadcasting)

WDS رسج نيما تل ةقيرط رتخأ، ريفش تلل ولدسننملا ةمئاقلا نم 9. ةوطخلال

يللي امك يه تاراخيلا:

- none — كيدل تناك وانا مالاب اينعم نكت مل اذا اذه رتخأ. ريفشت مادختسا متي ال — ال 14. [ةوطخلال](#) يلا لقتنا، اذه رتخأ اذا WPA معدت ال ةزهجأ.
- WPA — ي صخش WPA مءملا ةملا نم حونمم حاتفمب ةكبشلا يلع مدختسم لك قداصي — ي صخش WPA مدختسمي. نيتطقن نيبة قداصملا لاقبسم كرتشم حاتفم WPA مدختسمي.

## WDS Settings

WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40	80:e8:6f:0c:a7:50	None ✓ WPA Personal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

تادادع نيوكتل لدسنم الرايفشنتلا بناجب دوجوملا زمرلا قوف رقنا 10. ةوطخلال WDS رسجل نامال

هذه نوكت نا بجي. WDS فرع ل قح ي ف WAP ةقداصلم WDS فرع ل خدا. 11. ةوطخلال لوط حوارتي نا بجي. WDS ب ل صتت ي التال WAP ةزهجا عيمج ي ف اهسفن يه تامولعملال افرح 32 و ني فرح ني ب بولطمال WDS فرع ل

مادختسا متي، لاثملا اذه ي ف: **مظحالم WAP125Disco.**

### Security Setting

WDS ID:

Key:

OK

cancel

هذه نوكت نا بجي. حاتفملا ل قح ي ف WAP ل ةقداصلملا حاتفم ل خدا. 12. ةوطخلال لوط حوارتي نا بجي. WDS ب ل صتت ي التال WAP ةزهجا عيمج ي ف اهسفن يه تامولعملال افرح 63 ل ةينامث نم بولطمال حاتفملا

حاتفمك xXCisc0d1sc0Xx مادختسا متي، لاثملا اذه ل: **مظحالم**

### Security Setting

WDS ID:

Key:

OK

cancel

ةعباتملا ل قفاوم قوف رقنا 13. ةوطخلال

## Security Setting

WDS ID:

Key:

اهنيوكت مت يتلا تادادعإل ظفحل ظفح رزلا قوف رقنا. [14. ةوطخلإ](#)

### Wireless Bridge

Wireless Bridge Mode:  WDS  WorkGroup

#### WDS Settings

WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/> WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40	80:e8:6f:0c:a7:50	WPA Personal
<input type="checkbox"/> WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/> WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None
<input type="checkbox"/> WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	00:EB:D5:5E:09:40		None

نم هناو شي دحتلا كشو لي عيكل لساللا تادادعإل نأ ك ربخيل قيثب نم راطإ رهظي. [15. ةوطخلإ](#)  
ةعباتم لل "قف اوم" قوف رقنا. اضيا الوصفم نوكت نأ لم تحملا

## Confirm



Your wireless settings are about to be updated. You may be disconnected.

يف بغرت يتلا يرخألا ةيكل لساللا لوصول طاقنل هالعأ تاوطخلإ عي مج ررك. [16. ةوطخلإ](#)  
ي صقأ دحك WDS تاهجاو عبرا ةفاضإ نكمي. WDS رسجب اهلي صوت

وأ WAP125 لوصول طاقن لي عحاجن ب WDS نيوكت نم نأ لآا تي هتنا دق نوكت نأ بجي  
WAP581.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا