

ةعداخملا لوصولا ةطقن فاشتك ةمئاق ةرادا WAP581 وأ WAP125 لوصول ةطقن ىلع

فدهلا

نود ةنمآ ةكبش ىلع اهتېبثت متي لوصول ةطقن يه (AP) ةلېخدلا لوصولا ةطقن
يا نأل اينيما اديدهت ةعداخملا (AP) لوصولا طاقن لكشت دق. ةكبشلا لوؤسم ةقفاوم
ىلا لوصولا نم نكمتي دق كتكبش قاطن لخاد يلكلسال هجوم تېبثت ب موقې صخش
ةدعاسملا ةادالا يه ةعداخملا لوصولا ةطقن فاشتك ةحفص رفوت. كتكبش
ةدوجوملا ةيكللساللا تاكلبشلا لوح تامولعم لوصولا ةطقن ل بېولا ىلا ةدنتسملا
قاطنلا نمض.

لوصول ةطقن ىلع لوصولا طاقن ةمئاق عاشن ةي فيك حيصوت ىلا لاقملا اذه فدهي
اهلېزنت وأ ايطايتح اءخسنو، اءداريتساو.

قېبطلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581


جماربالا رادصا

- 1.0.0.5 — WAP125
- 1.0.0.4 — WAP581

اهب قوٲوملا لوصولا طاقن ةمئاق عاشن

ةعداخملا لوصولا طاقن فاشتك نيكمت


نع لوصولا ةطقن ل بېولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لءس. 1 ةوطخلا
لءءست ىلع رقنا مٲ ءءاملا لوقءلا يه رورملا ةملاك و مدءتسملا مسا لءءء قيرط
لوخدلا.



نام األ > ماطن ال ن وكت رتخأ 2. ةوطخ ال

تاه اول راي تخال تاناخ دح، ةداخ م لوصول ةطقن فاشتك مسق تحت 3. ةوطخ ال

ف. ايضارتفا تزجعا اذه. ةداخ م لوصول ةطقن فاشتك ني كمت ديرت يتل وي دارل



وي دارل تاه او ال ك ني كمت متي، لال م اذه

2. نوكت 2 ة اذال او زتره اچي 5 ضرعي 1 وي دارلا نإف ، WAP581 مدختست تنك اذا : ة طحال م
زتره اچي 4 .

Rogue AP Detection

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz) : Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

[View Rogue AP List...](#)

ة قطط 4. ة و طخال [Save](#)

اهب قو و مالا لوصول طاقن ة مئاق عاشنإ

ة داخمال (AP) لوصول طاقن ة مئاق ضرع رزلا قوف رقنا 5. ة و طخال

Rogue AP Detection

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz) : Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

[View Rogue AP List...](#)

بي و بتلا ة مالع قوف رقنا ، ة داخمال "لوصول ة طاقن فاشتك" ة ذفان ي ف 6. ة و طخال
ة داخمال لوصول طاقن ة مئاق .

[Rogue AP List](#) [Trusted AP List](#)

ضرعلا ب بسب . اه فاشتك مات ي تلال لوصول طاقن لوح ة يلاتلا تامولعمل ضرع متي
ن ي تروص يلا هاندا ة روصلال مي سقت مت ، ة ازالا

Detected Rogue AP List [Move to Trusted AP List](#)

<input type="checkbox"/>	MAC Address	Radio	Beacon Interval (Msec.)	Type	SSID	Privacy
<input checked="" type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a:5d:f2	Radio 2:VAP0	100	AP	Cisco-Wireless-5GHz	On
<input checked="" type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a:51:a2	Radio 2:VAP0	100	AP	DiscoGuest	On

عمىاق ىلع أ دوجوملا اهب قوٲوملا لوصولا طاقن عمىاق ىل ل قن رز ىلع رقنا 8. ةوطخل لوصولا ةطقن ةفاضل ىل ك لذ ىدؤى .اهن ع فشكل مت ىتلا ةعداخملا لوصولا طاقن لوصولا طاقن عمىاق نم اهتلازاو ،اهب قوٲوملا لوصولا طاقن عمىاق ىل ةقباطملا (AP) ىل طقف اهفبضت لوصولا ةطقن ةقثلا .اهن ع فشكل مت ىتلا ةعداخملا (AP) نكمى ةمىظنت ةادأ ىه مئاوقلاو .لوصولا ةطقن لىغشت ىلع رثؤت الو ،عمىاقلا تاءارجال نم ديزم داخاتال اهمادختسا .

Detected Rogue AP List [Move to Trusted AP List](#)

<input type="checkbox"/>	MAC Address	Radio	Beacon Interval (Msec.)	Type	SSID	Privacy
<input checked="" type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a:5d:f2	Radio 2:VAP0	100	AP	Cisco-Wireless-5GHz	On
<input checked="" type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a:51:a2	Radio 2:VAP0	100	AP	DiscoGuest	On

اهب قوٲوملا لوصولا طاقن عمىاق ضرع

ةطقن ب قوٲول درجم اهب قوٲوملا لوصولا طاقن عمىاق لودج علم متى 9. ةوطخل اهب قوٲوملا لوصولا طاقن عمىاق رزلا قوف رقنا ،تالاخدا ل ضرع لوصولا .



لاقنتال ل قىب طتل ل لباقل لالاخدا اب ةصاخلا راي تالاخ ةناخ دح (ىراى تالاخ). 10. ةوطخل ل ةرم لك ىف لالاخدا نم رثكأ دىحت كنكمى .ةعداخملا لوصولا طاقن عمىاق ىل

Trusted AP List [Move to Rogue AP List](#)

<input type="checkbox"/>	MAC Address...	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
<input checked="" type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a...	Radio 2:VAP0	AP	Cisco-Wireless-5GHz	On	5	36
<input type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a...	Radio 2:VAP0	AP	DiscoGuest	On	5	36

متى .ةعداخملا (AP) لوصولا طاقن عمىاق ىل ل قن رزلا قوف رقنا (ىراى تالاخ). 11. ةوطخل ل ةعداخملا لوصولا طاقن عمىاق ىل ىرأ ةرم لالاخدا ل قن

Trusted AP List		Move to Rogue AP List					
<input type="checkbox"/>	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
<input type="checkbox"/>	80:e8:6f:0a...	Radio 2:VAP0	AP	DiscoGuest	On	5	36

اي طايحتح| اه ب قو وثومل ل ووصل طاقن ةمئاق خسن/ليزنت

اي طايحتح| خسنل/ليزنتل ل اه ب قو وثومل ل ووصل طاقن ةمئاق ةقطنم في 12. ةوطخل | ةدوجومل اه ب قو وثومل ل ووصل طاقن ةمئاق نيوكت فلم ليزنتل ام| رايتخ| رزرتخ| ةطقن نم ةمئاق ل ليزنتل اي طايحتح| خسن عارجال و| رتوي بمك ل نم ل ووصل ةطقن رتوي بمك ل | ل ووصل

ترتخ| اذا (ل ووصل ةطقن | رتوي بمك) ليزنت رايتخ| متي، لاثم ل اذه في **ةظحالم** [15. ةوطخل](#) | ل لقتن، (ap | ل | pc)، اي طايحتح| خسنل

Download/Backup Trusted AP List

Save Action:

Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name:

No file selected.

File Management Destination:

Replace Merge

يلع فلم ديحتل .. **ضارعتس|** قوف رقنا، "ردصم ل فلم ل مس|" ةقطنم في 13. ةوطخل | ل ووصل ةطقن | ل هليزنتل رتوي بمك ل

ةظحالم Rogue2.cfg رايتخ| مت، لاثم ل ل بس | ل

Download/Backup Trusted AP List

Save Action:

Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name:

Rogue2.cfg

File Management Destination:

Replace Merge

و| ل ادبتس| ام| رايتخ| رزرتخ|، تافل ل ةرادل ةفدهتس| ةقطنم ل في 14. ةوطخل | ه تارايل |. ةدوجومل ةمئاق ل عم فلم ل جم د

- ةداخل ل ووصل طاقن ل ةي ل ل ل ةمئاق ل ل ادبتس| - ل ادبتس|
- ةديج ةمئاق عم ةدوجومل ةمئاق ل ل جم د — جم د

ل ادبتس| رايتخ| مت، لاثم ل ل بس | ل **ةظحالم**

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: Rogue2.cfg

File Management Destination: Replace Merge

ةق ط ق ط 15. ةوط خ ل ا

اهخسنو، لوصو ةطقن ىل ع ةقو ثوم لوصو طاقن ةمئاق ءاشن اب نآلا تمق دقل
اهداري تساو، اهليزنت وا، اي ط اي تحا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزلچنل دن تسمل