

يـتـالـ Catalyst تـالـوـحـمـل رورمـلـا ةـمـلـك دادرـتـسـا CatOS لي غشتـالـا مـاـظـنـب لـمـعـت

تـايـوتـحـمـلـا

[ةـمـدـقـمـلـا](#)

[ةـيـسـاسـالـا تـاـبـلـطـمـلـا](#)

[تـاـبـلـطـمـلـا](#)

[تـاـحـالـطـصـالـا](#)

[لـيـصـفـتـلـاـب عـاـرـجـالـا](#)

[CatOS ضـكـري 6500/6000 ةـزـاـفـح ةـدـام نـم عـاـرـجـا ةـدـاعـتـسـا ةـمـلـك نـم جـاـتـنـا ةـنـيـع](#)

[1200 ةـزـاـفـح ةـدـامـلـا يـلـع نـيـتـمـاعـد نـيـب ةـحـسـف رـيـصـقـلـا لـالـخ نـم ةـدـاعـتـسـا ةـمـلـك و ةـيـجـمـرـب](#)

[ةـلـص تـاـذ تـامـولـعـم](#)

ةـمـدـقـمـلـا

os ةـزـاـفـح ةـدـام ضـكـري جـوتـنـم cisco اـذـه يـلـع رورم ةـمـلـك دـرـتـسـي نـا فـيـك ةـقـيـثـو اـذـه فـصـي
كـرـحـم فـرـشـمـلـا يـلـع ةـيـجـمـرـب (CatOS)

Catalyst • 4500/4000	• ةـزـاـفـح ةـدـام 2926T/F	Catalyst • 1200
Catalyst • 5000	Catalyst • 2926GS/L	• زـكـرم Catalyst 1400 FDDI
Catalyst • 5500	• ةـزـاـفـح ةـدـام 2948g	Catalyst • 2901
Catalyst • 6500/6000	Catalyst • 2980G	Catalyst • 2902

تـنـا وـا ،جـاـتـفـم sery 6500/6000 وـا 4500/4000 ةـزـاـفـح ةـدـام يـلـع ةـيـجـمـرـب ® cisco ios تـنـا ضـكـري نـا
ةـقـيـثـو اـذـه تـلـحـا ،ةـيـطـمـن ةـدـحـو دـيـدـخـت جـاـحـسـم يـلـع ةـمـلـك دـرـتـسـي نـا جـاـتـحـت

• [رورمـلـا ةـمـلـك دادرـتـسـا تـاـعـاـرـجـا](#)

ةيساسأل تاب ل ط تمل

تاب ل ط تمل

دن تسملا اذهل ةصاخ تاب ل ط تمل دجوت ال

تاحال ط صال

[تاحيملت تاحال ط صا](#) ىلإ عجرا ، تادنت سمل تاحال ط صا لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل
[ةينقتل Cisco](#).

لي صفت ل اب ءارجال

ةيلالتل تاوطخلل عبتا ، كرورم ةملك دادرت سال

1. ةدحو ذفنمب ةيفرط ةكاحم مادختساب ي صخش رتوي بمك زاهج وأ ةيفرط ةدحو قافراب مق
لوحملل ي ف مكحتل

ةيلالتل ةيفرطلل ةطحمل تادادع مدختسأ

- 9600 دوبل لدعم

- لثامت ال ب

- تانايب تب تادحو 8

- فقت تب 1

ةيفرط ةدحو لي صوتو تالبكل لي صوت لوح ةيفاضا تامولعمل ىلع لوصحلل :ةطحال
[مكحتل ةدحو ذفنمب ةيفرط ةدحو طبري يذل](#) دن تسملا ىلإ عجرا ، مكحتل ةدحو ذفنمب
[Catalyst](#) [تالوحم ىلع](#).

2. ىرخأ ةرم لوحملل لي غشتب مق م ث ، لوحملل لي غشت فاقيا ب مق

ةبللاطم لوحملل مدقي ي ك ، رملأ مزل اذا ، ةقاطلا طبض ةداع دعب قئاقد عضب رظتنا
ىلوالا رورمل ةملك

يذل دادرت سالا ءارجال لامكإل ةيناث 30 كمأم ، ىلوالا رورمل ةملك ةبللاطم مي دقت دعب :ماه
ىلع طغضا ، ءارجال اذه لامكإل طقف ةيناث 30 كي دل هنأ ارظن . 3-7 تاوطخلل ي ف ي لي
فرح لاخدا لداعي ءارجال اذه . ةديج وأ ةميدق رورم ةملك لوحملل كنم بلطي ام دنع لاخدا
ةعرسب دادرت سالا لامكإب كل حمسي و غراف

تزواجت اذا . تقولا نم ةيناث 30 دح تزواجت كنأ ىلإ ةيلالتل تاوطخلل نم يأ لش ف ري شي
ىلإ ةدوعل كي لع . ىرخأ ةرم لوحملل لي غشت/لي غشتل فاقيا ك مزل ي ، هب حومسمل دحل
ديج نم ءارجال ادب و 3 ةوطخلل

3. ةغراف رورم ةملك لاخدا رورمل ةملك ةبللاطم ي ف Enter ىلع طغضا

4. نيكتمت لعضو لادخال ابل اظم اذفان ي enable بتكا

5. غراف رورم ٴملك لاخلدال رورملا ٴملك ٴبل اطم يف Enter ىلع طغضا

6. رماً `enablePass` عومجمل وأرماً عومجمل نم رادصلإ عم ةمكللا تريغ

7. ٴميدقلا رورملا ٴمك لاخذلا ٴبللاطملا دنع Enter ىلع طغضا

8، 3- تاو طخل اءانثأ ةطقن يأ يف "ءحي حص ريغ فسآ رورم ةم لك" ةلاس ررتم لتسا اذا :ماه
ىلا ةلاس رل ريشت . رورم ةم لك ب ةبلاطم دنع لاخدا لا حاتم ىلع طقف طغضت نا ركذت
ةرم لوحم لي غشت/لي غشت لا فاقى ىلا حاتحت . تقولا نم ةي ناث 30 دح تزواجت كنأ
ءارجال رارك تل 3 ةوطخل ىلا ةدوعال مئ ، ىرخأ

8.set enablePass و set password رمواؤ مدختسأ ،رورملا ؤمك دادرئسإل حجائلا لامكإل يف اهراتخت يتلا ؤنمآل رورملا تاملك نيوكتل

CatOS مضكري 6500/6000 ةزافح ةدام نم عارجا ةداعتسا ةملك نم جاتنا ةني ع

<#root>

```
Console> (
```

enable

9

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by Cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

```
Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"
```

[illegible]

System Power On Diagnostics

```

DRAM Size .....64 MB

```

```

Testing DRAM.....Passed

```

```

Testing Environment ..... Passed
NVRAM Size ..... 512 KB

```

```
Level2 Cache .....Present
```

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

!--- The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the platform.

2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for
Module 1
Enter password:

!--- Press

Enter

.

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled
2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled
2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered up
2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up
2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled
2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is
enabled
2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online

Console>

enable

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online
2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for
Module 3

Console> (enable) set password
Enter old password:

!--- Press

Enter

.

Enter new password:

!--- Press

Enter

.

Retype new password:

!--- Press

Enter

.

Password changed.
Console> (enable)

set enablepass

Enter old password:

!--- Press

Enter

.

Enter new password:

!--- Press

Enter

.

Retype new password:

!--- Press

Enter

.

Password changed.

```
Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online
2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for
Module 4
2002 Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD_OK:Module 15 is online
```

Console> (enable)

نېب ءحس ف رېصقلا لال خ نم ءداعتسا ءملكو ءيچمرب 1200 ءزاف ءداملا ىل ء نيتماع

reboot ال 1200 ك ءزاف ءدامو ءارج ل ش في ءداعتسا ءملكو ءيچمربلا ن ءارج اذ ءلمعتسا ءءارقلا ءرك اذ ءبقارم ءا ءضو ىل لوصولل لثام ءارجلا اذ . ءيچمرب ضكري ءاتفملا ام دنع ليزنل ءي فاك لوحم فئاظو كل ءارجلا اذ رفوي ، ساسالا في . ءجوملا ىل ء (ROMmon) طقف ىرخا ءرم لوحملا ىل ءامانربلا

1. ءاتفملا نم ءاطغلا تلزا

2. ءاصلقو JP17 ريماسملا ناكم ددح

طبض ءداع رز راسي ىل ءو LED ل ل ك ني مي ىل ء نونسلا دت

3. لءبملا لئغشت ءداع

ءي هملا رما ءجومب لوحملا ءوعي

4. ءل ءم ليزنل و ifconfig رمالا مادختساب IP ناو ن ءي دت كنكمي ، ءي هملا رماوا ءجوم في (DMP) تانايبلا ءكر ءل ءم ءامانربو (NMP) ءكبشلا ءرادا

ءي دج ءزهجا ىل ءاتحت امبرف ، تاوطلالا ءزهجنت مل اذا

ةلص تاذا تامولعم

- [رورملا ةملك دادرتسا تاءارجا](#)
- [Cisco Systems - ينفلما معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا