

نارتقا نودب PCP نم ةياهنلا طاقن ةرادا CUCM في ةياهنلا مدختسملا

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأللا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[Prime نواعتلا دادعلا نم](#)

[نم CallManager](#)

[اهجالص او عاطخأللا فاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

ريغ (PCP) ةيساسأللا نواعتلا دادعلا في ةياهنلا طاقن نييعت عارجا دننتمسما اذه فصبي Cisco (CUCM) نم ةدحوملا تالاصتالا ريديم في نييئاهنلا نيمدختسملاب ةنرتقملا.

ةيساسأللا تابلطتملا

تابلطتملا

PCP ل ةيساسأللا ةفرعم تنأ يقولتي نأ يصوي cisco.

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا وجماربللا تارادصا لىل دننتمسما اذه في ةدراولا تامولعملا دننست:

- PCP رادصاللا 12.3
- سكوفرياف اليزوم 55.0

ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتمسما اذه في ةدراولا تامولعملا عاشنم مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتمسما اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب. ةصاخ رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تشبش.

نيوكتلا

> مدقتملا دادملا > ةراداللا لىل لقتناو PCP لوكوتورب لىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخللا ةياهنلا طاقن ةرادا.

ننرتقملا مدختسملا نودب تحبلا ةياهن طاقن قوف رقناو تاملكملا جلاعم ددح 2. ةوطخللا.

Manage Endpoints Without Associated User

Call Processor

Model

MAC Address / Device Name

يفي حضوره وه امك، نيعم مدختم سمب نرتقم المة بولطلم الة اهناللة طقن دح. 3 ةوطخلال
ةروصلال.

Endpoints without Associated Users

Selected 1 / Total

| Device Name | Endpoint M... | Endpoint Description | Lines | Clusters |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BAT20703A5... | Cisco 8851 | sitebone | CUCM-CiscoUnifiedCM |
| <input type="checkbox"/> | BOTHQONE | Cisco Dual M... | hq one hqone | 904 CUCM-CiscoUnifiedCM |
| <input type="checkbox"/> | SEP1111AA... | Cisco 8851 | SEP1111AAAA1111 | CUCM-CiscoUnifiedCM |

مدختم سم للة ددحم الة اهناللة طاقن نيعت قوف رقنا. 4 ةوطخلال

ةروصلال يف حضوره وه امك، ةدحم الة اهناللة طقن ل مدختم سم ل نارق. 5 ةوطخلال

Select User for 1 selected endpoint(s)
Only users from the same CUCM cluster(s) as the endpoint(s) selected are displayed.

| User ID | Last Name | Roles | Domain | |
|----------------------------------|--------------|-------|----------|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> | hqone | Lab | Employee | LABDOMAIN-UC |
| <input type="radio"/> | hqone@uc.com | Lab | Employee | LABDOMAIN-UC |

ظفح قوف رقنا. 6 ةوطخلال

ةحصلال نم ققحتال

حاجن ب مدختم سم ل الة اهناللة طقن نارتقا نم ققحتال ل تاوطخلال ي لي امي

Prime نواعتال دادع نم

- ةطقن ب نرتقم المة مدختم سم ل عم ب رمل ددحو ةفاضل قوف رقنا، مدختم سم ل ديوزت تحت الة اهناللة.
- ةنمازمل مدختم سم قوف رقنا، تاءارج تحت.

Prime Collaboration Pr **User Provisioning**

User Provisioning

Create a new user or search for a user to

+ Add **+** Edit **-** Delete **+**

User ID

hqone **hqone@uc.com** **hqtwo** **hqtwo@uc.com** **sfb1** **sfb1@uc.com** **sitebone** **sitebtwo** **vijay**

User Information **User Location**

User ID hqone
Domain LABDOMAIN-UC
Last Name Lab
First Name hqone
Middle Name
Phone Number
Email hqone@uc.com
Self-Provisioning ID/Meeting Number
Prime Collaboration Self-Care Disabled
Roles 8851-UserRole-UC
Jabber-Role
Last Synchronize User Sep 26, 2017 11:56:08 +0530

Actions

➔ Provision Services ➔ Unlock Voicemail ➔ Add User to Unified CM only
➔ Synchronize User ➔ Launch Self-Care ➔ Manage Passwords/PINs
➔ User Notes ➔ Access Control

ةياهنلا ةطقن نارثقا ديكأت

hqone Lab (hqone) 0 ✔ 2 ✘ 0 Orders ▾

Service Details Total 10

Provision Services **Custom Services Wizard** Show Quick Filter

| Service Name | Provisioned Service Area | Processor | Last Update |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Enable SoftPhone Support | | CUCM-CiscoUnifiedCM | Sep 25, 2017 21:10:52 +0530 |
| Endpoint (Cisco 7941: SEP0022555D0A77) | | CUCM-CiscoUnifiedCM | Sep 25, 2017 21:10:51 +0530 |
| ⚠ - Line (901 HQ Phone 1) | | CUCM-CiscoUnifiedCM | Sep 25, 2017 21:10:51 +0530 |
| Endpoint (Cisco 8851: BAT20703A5F7000) | | CUCM-CiscoUnifiedCM | Sep 25, 2017 21:10:51 +0530 |
| Endpoint (Cisco 8851: BAT20703A5F7001) | | CUCM-CiscoUnifiedCM | Sep 25, 2017 23:48:09 +0530 |

م CallManager

CallManager لوؤسم ةحفص ىلإ لوخذلا ليجست 1. ةوطخل

1. يئاهنلا مدختسمل > مدختسمل ةرادإ ىلإ لقتنا.

2. مدختسمل فرعم قوف رقناو يئاهنلا مدختسمل نع شحبا.

3. متي يتلا ةزهجال تحت عقت ةياهنلا ةطقن نأ نم دكأت وراهجال تامولعم نم ققحت. اهيف مكحتلا

Device Information

Controlled Devices


BAT20703A5F7000
BAT20703A5F7001
CSFHQONE901
SEP0022555D0A77
SEP1C1D862F4122

Device Association
Line Appearance Association for Presence

فاتال > زاهجال ىلإ لقتنا 2. ةوطخل

1. اهليلع رقناو ةيانهنلا ةطقن نع شحبا .

2. كلامل مدختسم فرعم ديكأتب مق ،زاهجلا تامولعم تحت .



اهجالصإو ءاطخال فاشكتسا

رذجك CLI/SSH ىلإ لوصو دجوي ال ، PCP 12.x نم

Cisco نم (TAC) ةينقتلا ءدعاسملا زكرمب لاصتالا ىجرې ، ءلكشم يأ ترمتسا اذا

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Prime نواعتلا دادما](#)
- [ل نواعتلا دادما ب ءصاخلا \(GUI\) ةيموسرلا مدختسملا ءهجاو نم ShowTech تالجس عيمجت Prime](#)
- [Cisco Systems - تادنتسملا وينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ي ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ م س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ي ز م ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا