

Cisco Secure Network Analytics (旧 Stealthwatch) v7.4.1 UDP Director 更新パッチ

このドキュメントでは、Cisco Secure Network Analytics UDP Director アプライアンス v7.4.1 のパッチとインストール手順について説明します。開始する前に、「[はじめる前に](#)」セクションを確認してください。

- このパッチに対する前提条件はありません。

パッチの説明

このパッチ(patch-updpd-ROLLUP005-7.4.1-v2-01.swu)には、次の修正が含まれています。

障害	説明
SWD-18553	アプライアンスの再起動後に仮想インターフェイスの順序が正しくない問題を修正しました。
SWONE-23314	データストアのヘルプトピックの問題を修正しました。
SWONE-24754	アラーム発行ホストの調査に関するヘルプトピックの問題を修正しました。

- このパッチに含まれる以前の修正については、「[以前の修正](#)」で説明します。

はじめる前に

- Update Manager にアップロードするすべてのアプライアンス SWU ファイルについて、Manager に十分な空き容量があることを確認します。また、各アプライアンスに十分な空き容量があることを確認します。

使用可能なディスク容量の確認

これらの手順を使用して、使用可能なディスク容量が十分にあることを確認します。

1. アプライアンス管理インターフェイスにログインします。
2. [ホーム(Home)] をクリックします。
3. [ディスク使用量(Disk Usage)] セクションを見つけます。
4. [空き容量(バイト)(Available (byte))] 列を確認し、/lancope/var/ パーティションに必要な空き容量があることを確認します。

- **要件:** 管理対象アプライアンスごとに、個々のソフトウェア更新ファイル(SWU)の4倍以上のサイズが必要です。Managerでは、Update Managerにアップロードするすべてのアプライアンス SWU ファイルの4倍以上のサイズが必要です。
- **管理対象アプライアンス:** たとえば、Flow Collector の SWU ファイルが 6 GB の場合、Flow Collector(/lancope/var) パーティションで少なくとも 24 GB の空き容量が必要です(1つの SWU ファイル × 6 GB × 4 = 24 GB)。
- **Manager:** たとえば、それぞれ 6 GB の 4 つの SWU ファイルを Manager にアップロードする場合、/lancope/var パーティションに少なくとも 96 GB の空き容量が必要です(4 つの SWU ファイル × 6 GB × 4 = 96 GB)。

ダウンロードとインストール

ダウンロード

パッチ更新ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Software Central (<https://software.cisco.com>) にログインします。
2. [ダウンロードとアップグレード(Download and Upgrade)] エリアで [ダウンロードにアクセス(Access downloads)] を選択します。
3. [製品の選択>Select a Product] 検索ボックスに「Secure Network Analytics」と入力します。
4. ドロップダウンリストからアプライアンスマodelを選択し、Enter キーを押します。
5. [ソフトウェアタイプの選択>Select a Software Type] で [Secure Network Analytics パッチ(Secure Network Analytics Patches)] を選択します。
6. [最新リリース(Latest Releases)] エリアから [7.4.1] を選択してパッチを見つけます。
7. パッチ更新ファイル(patch-updpd-ROLLUP005-7.4.1-v2-01.swu)をダウンロードし、任意の場所に保存します。

インストール

パッチ更新ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Manager にログインします。
2.  ([グローバル設定(Global Settings)]) アイコンをクリックし、[集中管理(Central Management)] を選択します。
3. [アップデートマネージャ(Update Manager)] をクリックします。
4. [アップデートマネージャ(Update Manager)] ページで [アップロード(Upload)] をクリックし、保存したパッチ更新ファイル(patch-updpd-ROLLUP005-7.4.1-v2-01.swu)を開きます。
5. アプライアンスの [アクション(Actions)] メニュー、[更新をインストール(Install Update)] の順に選択します。



このパッチは、UDP Director エンジンを再起動します。

以前の修正

次の項目は、このパッチに含まれている以前の障害の修正です。

障害	説明
SWD-17379 CSCwb74646	UDP Director メモリアラームに関連する問題を修正しました。
SWD-17734	Avro ファイルが重複する問題を修正しました。
SWD-17745	ユーザーがアプライアンス セットアップ ツール(AST)にアクセスすることを妨げる VMware での UEFI モードの有効化に関連する問題を修正しました。
SWD-17759	パッチの再インストールを妨げていた問題を修正しました。
SWD-17832	v7.4.1 の診断パックに system-stats フォルダがない問題を修正しました。
SWD-17888	オペレーティング システム カーネルが許可する任意の有効な MTU 範囲を許可する問題を修正しました。
SWD-17973	ディスク容量の不足が原因でアプライアンスがパッチをインストールできない問題を確認しました。
SWD-18140	5 分間隔でパケットドロップ数の頻度を検証することにより、UDP Director の劣化による誤警報の問題を修正しました。
SWD-18357	アップデートのインストール後に SMTP 設定がデフォルト設定に再初期化される問題を修正しました。
SWONE-22943/ SWONE-23817	レポートされたシリアル番号が完全なハードウェアシリアル番号を使用するように変更される問題を修正しました。

サポートへの問い合わせ

テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

- 最寄りのシスコ パートナーにご連絡ください。
- Cisco Secure Network Analytics のサポートまでお問い合わせください。
 - Web でケースを開く場合 : <http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
 - 電子メールでケースを開く場合 : tac@cisco.com
 - 電話でサポートを受ける場合 : 800-553-2447(米国)
 - ワールドワイド サポート番号 :
www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、

URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)



© 2023 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates.

All rights reserved.