

# Entfernen der Telemetrie- Abonnementkonfiguration mithilfe der Catalyst- Vorlage

## Inhalt

---

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfigurieren](#)

[Erstellen einer regulären Vorlage](#)

[Konfigurieren der Vorlage](#)

[Zuweisung der Vorlage zu einem Netzwerkprofil und Bereitstellung des Geräts](#)

---

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Telemetrie-IETF-Abonnement mithilfe einer Catalyst Center-Vorlage aus einer Gerätekonfiguration entfernen.

## Voraussetzungen

- Cisco Catalyst Center Version 2.3.7.x
- Grundkenntnisse der [Velocity](#)-Vorlagen

## Hintergrundinformationen

Dieses Verfahren ist in Szenarien erforderlich, in denen die Gerätesteuerung nicht aktiviert ist oder wenn der Telemetrie-ietf-Abonnementeintrag nicht erfolgreich vom Task "Disable Application Telemetry" (Anwendungstelemetrie deaktivieren) entfernt wird.

## Konfigurieren

### Erstellen einer regulären Vorlage

Schritt 1 Wählen Sie im Hauptmenü Design > CLI Templates (Design > CLI-Vorlagen).

Schritt 2 Klicken Sie im linken Bereich auf Projektname, und wählen Sie das Projekt aus, unter dem Sie Vorlagen erstellen möchten.

Schritt 3 Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie dann Neue Vorlage aus der Dropdown-Liste

aus.

Schritt 4 Konfigurieren Sie im Folienbereich Neue Vorlage hinzufügen die Einstellungen für die reguläre Vorlage.

4.1 Führen Sie im Bereich Vorlagendetails die folgenden Schritte aus:

antwort: Geben Sie im Feld Vorlagenname einen eindeutigen Namen ein.

b. Wählen Sie den Projektnamen aus der Dropdown-Liste aus.

c. Vorlagentyp: Klicken Sie auf Reguläre Vorlage.

d. Vorlagensprache: Wählen Sie die Velocity für den Vorlageninhalt aus.

e. Wählen Sie den Softwaretyp aus der Dropdown-Liste aus.

4.2 Gehen Sie im Bereich Device Type Details (Gerätetypdetails) wie folgt vor:

antwort: Klicken Sie auf den Link Gerätedetails hinzufügen.

b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Device Family (Gerätefamilie) aus.

c. Wählen Sie entweder die Geräteserie oder das Gerätemodell, indem Sie eine der folgenden Aufgaben ausführen:

Klicken Sie auf die Registerkarte Device Series (Geräteserie), und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der bevorzugten Geräteserie.

Klicken Sie auf die Registerkarte Gerätemodelle, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem bevorzugten Gerätemodell.

d. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Schritt 5 Klicken Sie auf Weiter, um den CLI-Vorlageneditor anzuzeigen.

## Konfigurieren der Vorlage

Schritt 1: Fügen Sie dieses Skript im Abschnitt Vorlagenkonfiguration hinzu:

```
#MODE_ENABLE  
term shell
```

```
function removeall() {  
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`  
do  
conf t  
no telemetry ietf subscription $id  
exit
```

```
done  
}
```

```
removeall  
#MODE_END_ENABLE
```

Schritt 2: Speichern Sie die Vorlage.

Schritt 3: Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Variablen die Variable \$id.

Schritt 4: Vorlage bestätigen.

## Zuweisung der Vorlage zu einem Netzwerkprofil und Bereitstellung des Geräts

Befolgen Sie die offizielle Cisco Dokumentation, um die Vorlage auf das Netzwerkprofil anzuwenden. Sobald die Vorlage zugeordnet wurde, können Sie das Gerät bereitstellen.

Ausführliche Informationen finden Sie unter: [Zuordnen von Vorlagen zu Netzwerkprofilen](#)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.