

Wie kann ich die standortbasierte (CLP, License On Prem)-Synchronisierung mit Cisco License Central (CLC) durchführen?

Einleitung

Dieses Dokument enthält Anleitungen zum Synchronisieren von Cisco License On-Prem (CLP)-Bereitstellungen mit Cisco License Central (CLC). Dieses Verfahren gilt für Geräte mit Smart Licensing (SL) und Smart Licensing Using Policy (SLP).

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Ein aktives Cisco.com Konto.
- Administratorzugriff auf das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal
- Zugriff auf den Smart Account, der Ihren lokalen Kunden zugeordnet ist
- Der Benutzer, der auf Cisco License Central (CLC) zugreift, muss über mindestens eine der folgenden Funktionen verfügen:
 - Smart Account-Benutzer/-Administrator
 - Benutzer/Administrator des virtuellen Kontos

Schritte

Netzwerk-Synchronisierung (online)

Schritt 1: Rufen Sie das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal auf ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Phase 2: Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zum Arbeitsbereich "Lizenzierung".

Schrittergebnisse: Alle Informationen zum Cisco License On-Prem (CLP)-Kundenkonto sind in einem Dashboard zusammengefasst:

- Account-Name vor Ort
- Synchronisierungsstatus
- Letzte Synchronisierung
- Smart Account
- Virtuelles Konto
- Lizenzen
- Geräte
- Produktanalysen u. a.
- Sie können Ihre Ansicht über die Schaltfläche Einstellungen oben rechts anpassen.

Schritt 3: Verwenden Sie die Filter- oder Suchleiste, um das spezifische standortbasierte Konto zu finden. Klicken Sie auf das Dreipunktsymbol in der Spalte ganz links.

Schritt 4: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Netzwerksynchronisierung (online) initiieren.

Schrittergebnisse: Sie können den Fortschritt in der Spalte "Synchronisierungsstatus" überwachen.

Manuelle (Offline-)Synchronisierung:

Schritt 1: Rufen Sie das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal auf ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Phase 2: Navigieren Sie in der linken Menüleiste zum Lizenzierungsarbeitsbereich.

Schritt 3: Suchen Sie das Zielkonto mithilfe der Filter oder der Suchleiste, und klicken Sie dann auf das Drei-Punkte-Symbol in der Spalte ganz rechts.

Schritt 4: Wählen Sie im Dropdown-Menü Manuelle (Offline-)Synchronisierung starten aus.

Schritt 5: Klicken Sie im Popup-Fenster auf den Hyperlink Generate an On-Prem Account synchronisation file (Synchronisierungsdatei des lokalen Kontos generieren), und speichern Sie die Datei auf Ihrem lokalen Computer.

Schrittergebnisse: Die Nutzungsdatei wird in Ihr lokales Verzeichnis heruntergeladen.

Schritt 6: Melden Sie sich bei [Cisco Software Central](#) mit Ihren Anmeldeinformationen unter Cisco.com an.

Schritt 7: Klicken Sie im Abschnitt Cisco License Central auf Access Cisco License Central.

Schritt 8: Suchen Sie mithilfe der Suchfunktion nach Ihrem Smart Account.

Schritt 9: Navigieren Sie zur Registerkarte Geräte, und wählen Sie unter Geräteverbindungen die Option Gerätemanager aus.

Phase 10: Wählen Sie das entsprechende standortbasierte Konto aus, klicken Sie auf das Dreipunktsymbol in der rechten Spalte, und wählen Sie Synchrondatei hochladen aus.

Phase 11: Laden Sie die in Schritt 5 generierte Datei hoch, und klicken Sie auf "Weiter".

Phase 12: Überprüfen Sie die Dateiinformationen, und klicken Sie auf Submit (Senden). Wenn die Bestätigungsseite angezeigt wird, klicken Sie auf Schließen.

Phase 13: Klicken Sie in derselben Ansicht für den Gerätemanager erneut auf das Dreipunktsymbol für das Konto, und wählen Sie Neueste Antwortdatei herunterladen aus.

Schrittergebnisse: Die neueste Antwortdatei wird in Ihr lokales Verzeichnis heruntergeladen

Phase 14: Kehren Sie zum Cisco License On-Prem-Portal zurück ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Phase 15: Navigieren Sie zum Lizenzierungsarbeitsbereich, und wiederholen Sie Schritt 3, um Ihr Konto auszuwählen.

Phase 18: Wählen Sie Manuelle (Offline-)Synchronisierung initiieren und laden Sie die in Schritt 13 heruntergeladene Antwortdatei hoch.

Schrittergebnisse: Der Fortschritt wird in der Spalte Synchronisierungsstatus angezeigt.



Anmerkung: Dieses Synchronisierungsverfahren gilt für Smart Licensing und Smart Licensing Using Policy (SLP)-Geräte.

Geplante Synchronisierung:

Schritt 1: Rufen Sie das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal auf ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Phase 2: Navigieren Sie in der linken Menüleiste zum Admin Workspace.

Schritt 3: Wählen Sie die Registerkarte Synchronisation aus, und klicken Sie dann oben auf der Seite auf die Registerkarte Scheduled Sync (Geplante Synchronisierung).

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geplante Synchronisierung aktivieren. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Startdatum: Das Datum, an dem die geplante Synchronisierung beginnen soll.
- Häufigkeit: Wie oft die Synchronisation erfolgen soll (z.B. täglich, wöchentlich).
- Tageszeit: Die bevorzugte Zeit für die Synchronisierung in UTC (Stunde und Minute).

Schritt 5: Klicken Sie auf

Schrittergebnisse: Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die bestätigt, dass Ihre geplanten Synchronisierungseinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden.

Geplante Synchronisierung deaktivieren:

Wenn Sie die zeitgesteuerte Synchronisierung für ein bestimmtes standortbasiertes Konto deaktivieren müssen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Navigieren Sie zum Arbeitsbereich "Admin".

Phase 2: Wählen Sie die Registerkarte Synchronisierung aus.

Schritt 3: Suchen Sie in der Liste nach dem gewünschten standortbasierten Konto.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der Kontozeile, und wählen Sie Geplante Synchronisierung deaktivieren aus.

Fehlerbehebung

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Problem zu beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, starten Sie bitte eine Anfrage für Lizenz-Support über den [Cisco Support Case Manager](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.