

# Mehr als 90 Tage Betrieb der Ports auf dem Fabric Interconnect

## Inhalt

[Ein oder mehrere Ports auf dem Fabric Interconnect werden in der Kulanzperiode mehr als 90 Tage lang ausgeführt.](#)

[ICSeverity](#)

[Auswirkungen](#)

[Beschreibung](#)

[SyslogMeldung](#)

[MessageSample](#)

[Produktfamilie](#)

[Regex](#)

[Empfehlung](#)

[Befehle](#)

**Ein oder mehrere Ports auf dem Fabric Interconnect werden in der Kulanzperiode mehr als 90 Tage lang ausgeführt.**

## ICSeverity

3 - Fehler

## Auswirkungen

Der Port kann nach Ablauf der Kulanzfrist möglicherweise nicht mehr funktionieren. Wenn das Syslog ein- oder mehrmals aufgetreten ist und nicht oft angezeigt wird, kann es möglicherweise ignoriert werden.

## Beschreibung

Diese Meldung gibt an, dass mindestens ein Port auf dem Fabric Interconnect in der Kulanzperiode seit mehr als 90 Tagen ausgeführt wird. Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn ein oder mehrere Ports des festen Moduls aktiviert sind, nachdem alle Standardlizenzen Ports zugewiesen wurden und die nicht lizenzierten Ports seit mehr als 90 Tagen ausgeführt werden.

## SyslogMeldung

UCSM-3-LICENSE\_GRACEPERIOD\_90DAYS

## MessageSample

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-]  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license
```

for ETH\_PORT\_ACTIVATION\_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days

## Produktfamilie

- Cisco UCS Blade-Server der B-Serie
- Cisco UCS Rack-Server der C-Serie
- Cisco Blade-Server-Chassis der Serie UCS 5100
- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6400
- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6300
- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6200

## Regex

â€“

## Empfehlung

Die folgenden Schritte werden empfohlen:

1. Wenn der Fehler in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Cisco UCS (Unified Computing System) Manager auftritt, überprüfen Sie die Anzahl der auf dem festen Modul aktivierten Ports.
2. Überprüfen Sie die Anzahl der auf jedem Fabric Interconnect installierten und genutzten Lizenzen. In der Benutzeroberfläche von Cisco UCS Manager kann der Benutzer über die Registerkarte "Admin" auf die Lizenzinformationen für das Fabric Interconnect zugreifen. In der Cisco UCS Manager CLI (Command Line Interface) kann der Benutzer auf die Lizenzinformationen zugreifen, indem er unter dem Lizenzumfang den Befehl show usage detail (Details zur Nutzung anzeigen) eingibt.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwerben Sie eine neue Lizenz, und installieren Sie sie auf dem Gerät. Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Support-Techniker.

## Befehle

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.