

Schnellwahleinstellungen für analoge SPA8000-Telefonadapter

Ziel

SPA8000-Telefonadapter können 8 Kurzwahlnummern verwenden. Kurzwahlnummern sind nützlich, wenn Benutzer häufig bestimmte Nummern anrufen. Durch Kurzwahlen kann ein Benutzer statt der vollständigen Telefonnummer nur eine Nummer zum Wählen der Telefonnummern verwenden. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Kurzwahleinstellungen auf einem SPA8000 konfigurieren.

Anwendbares Gerät

- SPA 8000

Softwareversion

- 6,1/12

Kurzwahleinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich als Administrator beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Erweitert > Sprache > L1-L8** aus. Die Seite *Line* wird geöffnet:

Hinweis: Wählen Sie im letzten Pfad von Schritt 1 die gewünschte Leitung für die Konfiguration aus. Die Posten 1 bis 8 sind auf dem Gerät verfügbar.

Network		Voice	
Info System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4		Trunk Status User Login basic advanced	
Line Enable:	<input type="checkbox"/> yes	Trunk Group:	<input type="checkbox"/> none
Streaming Audio Server (SAS)			
SAS Enable:	<input type="checkbox"/> no	SAS DLG Refresh Intvl:	<input type="text" value="30"/>
SAS Inbound RTP Sink:	<input type="text"/>		
NAT Settings			
NAT Mapping Enable:	<input type="checkbox"/> no	NAT Keep Alive Enable:	<input type="checkbox"/> no
NAT Keep Alive Msg:	<input type="text" value="\$NOTIFY"/>	NAT Keep Alive Dest:	<input type="text" value="\$PROXY"/>
Network Settings			
SIP ToS/DiffServ Value:	<input type="text" value="0x68"/>	SIP CoS Value:	<input type="text" value="3"/> [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	<input type="text" value="0xb8"/>	RTP CoS Value:	<input type="text" value="6"/> [0-7]
Network Jitter Level:	<input type="checkbox"/> high	Jitter Buffer Adjustment:	<input type="checkbox"/> up and down
SIP Settings			
SIP Transport:	<input type="checkbox"/> UDP	SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>
SIP 100REL Enable:	<input type="checkbox"/> no	EXT SIP Port:	<input type="text"/>
Auth Resync-Reboot:	<input type="checkbox"/> yes	SIP Proxy-Require:	<input type="text"/>
SIP Remote-Party-ID:	<input type="checkbox"/> yes	SIP GUID:	<input type="checkbox"/> no
SIP Debug Option:	<input type="text" value="none"/>	RTP Log Intvl:	<input type="text" value="0"/>
Restrict Source IP:	<input type="checkbox"/> no	Referor Bye Delay:	<input type="text" value="4"/>
Refer Target Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>	Referee Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>
	<input type="checkbox"/> no	Sticky 183:	<input type="checkbox"/> no
Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="111-111-2222"/>	Speed Dial 3:	<input type="text" value="222-111-1111"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="122-222-1111"/>	Speed Dial 5:	<input type="text" value="121-121-1212"/>
Speed Dial 6:	<input type="text" value="222-111-2222"/>	Speed Dial 7:	<input type="text" value="212-212-2121"/>
Speed Dial 8:	<input type="text" value="111-222-1111"/>	Speed Dial 9:	<input type="text" value="111-121-1111"/>

Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Telefonnummern in die Felder Kurzwahl (2 bis 9) unter Kurzwahleinstellungen ein. Die Standardeinstellung ist leer. Benutzer können diese einstelligen Kurzwahlnummern verwenden, um sich an eine beliebige Nummer zu wenden, die Sie in den entsprechenden Feldern für die Kurzwahl (2 bis 9) eingeben.

Hinweis: Wenn anstelle der Telefonnummern für Schritt 2 eine URL eingegeben wird, greift die URL auf eine Wählgruppe auf die spezifische Kurzwahl zu.

Hinweis: Die Kurzwahl 1 ist auf der Seite nicht verfügbar. Dem SPA800 sind acht Speichersteckplätze zugewiesen.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Alle Änderungen einsenden**, um die Konfiguration zu speichern.