

Wiederherstellung von Nexus 3k (3548X/3524X) nach Downgrade unter 6.0(2)A6(1)

Inhalt

[Einführung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einführung

N3K-C3548P-10GX wird nicht unter 6.0(2)A6(1) gemäß den Versionshinweisen für [6.0\(2\)A6\(1\)](#) unterstützt. Im Abschnitt zum Software-Download von CCO wird die PID derzeit nicht zwischen dem 3548 und dem 3548X definiert. Es besteht immer die Möglichkeit eines Downgrades von Bildern aufgrund von Benutzerfehler oder anderen Gründen.

Eine Plausibilitätsprüfung für kompatible Hardware (3548X/3524X) wurde in 6.0(2)A6(3) hinzugefügt, die zufällige Downgrades auf nicht unterstützte Versionen verhindert (Pre 6.0(2)A6(1))

Problem

In Szenarien, in denen die auf dem 3548X oder 3524X ausgeführte Software älter als 6.0(2)A6(3) ist und ein Downgrade ausgeführt wird, Beim erneuten Laden des Chassis werden folgende Fehler angezeigt:

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

Der Switch kann nach dem erneuten Laden auch in eine unbegrenzte Stapelüberwachung fallen.

Die Verwendung der standardmäßigen Break-Prozedur Strg -] funktioniert nicht. Strg - c funktioniert, lädt aber das ungültige Kickstart-Image und bricht in die Boot-Eingabeaufforderung ein.

Lösung

Laden Sie den Switch neu, um sich von dieser Situation zu erholen, und verwenden Sie die Tastenfolge Strg - L, um das BIOS zu unterbrechen. An dieser Stelle sollten Sie die Ladeaufforderung erhalten. Booten und Laden eines kompatiblen Kickstart-/System-Images