



# Bestand

- Anzeigen des Gerätebestands, auf Seite 1

## Anzeigen des Gerätebestands

Greifen Sie auf diese Seite zu, um alle Geräte und Bestände in Ihrem Netzwerk anzuzeigen, zu überwachen und zu unterstützen. Auf der Seite **Inventory** (Bestand) wird eine vollständige tabellarische Auflistung aller Geräte mit den zugehörigen Informationen. Ebenso stehen Ihnen hier Aktionsschaltflächen zur Verfügung, über die Sie für unterstützte Geräte Konfigurationsaufgaben durchführen und die neuesten Firmwareupdates installieren können. Die folgende Tabelle enthält Details zu den angezeigten Informationen.

Hostname	Type	Tags	IP	Serial Number	Version	Model	Organization	Network	Notification
AP4CBC.48C0.74B	AP		172.16.1.110	PSZ23301ESP	10.0.252.4f	CBW240AC-B	Default	Branch2	0 0 1
AP9CE1.78F2.3F0C	AP		172.16.1.164	FGL2429L432	10.0.252.4f	CBW140AC-B	Default	Branch2	0 0 0
AP6C41.0E22.009C	AP		10.0.0.119	PSZ234819L2	10.0.252.4f	CBW240AC-B	Default	Branch_1	0 0 0
AP6C71.0D54.02A	AP		172.16.1.163	FGL2418L83F	10.0.252.4f	CBW140AC-B	Default	Branch2	0 0 0
APA453.0E22.0A7C	AP		172.16.1.101	null	10.0.252.4f	CBW141ACM-B-US	Default	Branch2	0 0 0
APF01D-2D9E-0E9	AP		172.20.1.148	DNI2535002K	10.0.251.81	CBW150AX-B	Default	WiFiLab	1 0 0
APF01D-2D9E-0EC	AP		10.0.0.121	DNI2535002W	10.0.251.81	CBW150AX-B	Default	Branch_1	2 0 0
APF01D-2D9E-10E	AP		10.0.0.203	DNI254509FG	10.0.251.81	CBW150AX-B	Default	Branch_1	0 0 1
CBW150AXM	AP		10.0.0.177	DNI2531004V	10.0.251.81	CBW151AXM-B	Default	Branch_1	2 0 0
CBW150AX_adr2	AP		172.20.1.136	DNI254509EX	10.0.251.81	CBW150AX-B	Default	WiFiLab	1 0 0




Tabelle 1: Details zum Bestand






Nummer	Beschreibung
Hostname	Der Name des Geräts
Typ	Typ des Geräts, z. B. Switch, Router oder Wireless Access Point (WAP)
Tags	Auflistung aller dem Gerät zugeordneten Tags
IP	Die IP-Adresse des Geräts
MAC (standardmäßig ausgeblendet)	Bei der MAC-Adresse (Media Access Control) handelt es sich um eine standardisierte Sicherungsschichtadresse, die für bestimmte Netzwerkschnittstellen erforderlich ist. Diese Adressen sind für jedes Gerät eindeutig und werden nicht von anderen Geräten im Netzwerk verwendet.

Nummer	Beschreibung
<b>Seriennummer</b>	Seriennummer des Geräts
<b>Version</b>	Aktuelle Firmwareversion auf dem Gerät
<b>Hersteller (Standardmäßig ausgeblendet)</b>	Der Anbieter, der das Gerät hergestellt hat.
<b>Modell</b>	Modellname des Geräts
<b>Organisation</b>	Die Organisation, zu der das Gerät gehört
<b>Netzwerk</b>	Das Netzwerk, zu dem das Gerät gehört
<b>Benachrichtigung</b>	Die Anzahl der ausstehenden Benachrichtigungen für das Gerät
<b>PnP-Status (standardmäßig ausgeblendet)</b>	Der aktuelle Network Plug and Play-Status für das Gerät. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zu <b>Network Plug and Play</b> .

Die folgenden zusätzlichen Steuerelemente sind auf der Seite **Inventory** (Bestand) verfügbar:

- Schaltfläche **Select columns** (Spalten auswählen): Verwenden Sie diese Schaltfläche oben links in der Tabelle, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
- **Filterfeld**: Über das **Filterfeld** können Sie die Liste eingrenzen, beispielsweise anhand des Gerätenamens, des Gerätetyps oder der Seriennummer. Standardmäßig wird der Bestand so gefiltert, dass nur Netzwerkgeräte angezeigt werden.
- Symbol **Add** (Hinzufügen): Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um dem Bestand neue Geräte hinzuzufügen, bevor das jeweilige Gerät erkannt wird. Wenn Sie dem Bestand manuell ein Gerät hinzuzufügen, können Sie grundlegende Informationen zum Gerät bereitstellen, einschließlich Identitätsinformationen, Organisation und Gerätegruppe sowie PnP-Einstellungen. Wenn Sie diese Informationen im Voraus angeben, stellen Sie damit sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verwaltet wird, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Schaltfläche **Refresh** (Aktualisieren): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Tabelle zu aktualisieren, damit die neuesten verfügbaren Informationen angezeigt werden.
- Schaltflächen für **Aktionen**: Mit den folgenden Aktionsschaltflächen können Sie Aktionen auf einem oder mehreren ausgewählten Geräten ausführen:

 Upgrade Firmware To Latest	<b>Firmwareupgrade auf neueste Version</b>
 Upgrade From Local	<b>Upgrade aus lokaler Quelle</b>
 Backup Configuration	<b>Konfiguration sichern</b>

 Restore Configuration	<b>Konfiguration wiederherstellen</b>
 Reboot	<b>Neustart</b>
 Save Running Configuration	<b>Aktuelle Konfiguration speichern</b>
 Delete	<b>Löschen</b>
 Disconnect	<b>Verbindung trennen</b>

Aktionsschaltflächen werden nur angezeigt, wenn mindestens ein Gerät ausgewählt ist, das Aktionen unterstützt.

**Hinweis**

Nähere Informationen zu diesen Aktionen finden Sie unter [Ausführen von Geräteaktionen](#) auf Seite 19.



Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.