



Ändern der Benutzereinstellungen

- [Benutzereinstellungen, auf Seite 1](#)
- [Ändern der PIN, auf Seite 1](#)
- [Ändern des aufgezeichneten Namens, auf Seite 2](#)
- [Ändern Ihres Verzeichniseintrags, auf Seite 3](#)
- [Ändern von alternativen Geräten, auf Seite 4](#)

Benutzereinstellungen

In den Benutzereinstellungen können Sie Ihre Informationen im Cisco Unity Connection-System und einige Optionen für die Interaktion mit dem System festlegen.

Ändern der PIN

Die Cisco Unity Connection-PIN schützt die Vertraulichkeit Ihrer Nachrichten und Ihr Postfach vor unbefugtem Zugriff. Die PIN kann jederzeit geändert werden.

Halten Sie beim Ändern der Telefon-PIN die vom Connection-Administrator festgelegten Sicherheitsrichtlinien ein. Kurze PINs sind zwar einfacher einzugeben, aber längere PINs sind sicherer, insbesondere bei Verwendung einer nicht trivialen PIN. Eine nicht triviale PIN erfüllt folgende Anforderungen:

- Das Kennwort darf nicht Ihren Hauptanschluss (vorwärts oder rückwärts geschrieben) enthalten.
- Die PIN muss mindestens drei unterschiedliche Ziffern enthalten.
- Die Ziffern dürfen nicht aufeinander folgende Ziffern in auf- oder absteigender Reihenfolge sein (beispielsweise 12345 oder 54321).
- Es dürfen nicht mehr als zwei identische Ziffern aufeinander folgen (z. B. 14777).
- Die PIN darf keine wiederholten Gruppen aus drei oder mehr Ziffern enthalten (beispielsweise 408510408).
- Die PIN darf keine numerische Darstellung Ihres Vor- oder Nachnamens bzw. einer Kombination aus Vor- und Nachnamen sein. (Wenn Ihr Name beispielsweise Peter Schmidt lautet, dürfen Sie keine numerischen Darstellungen von peters, peterschmidt oder schmidt wählen.)

Ändern der PIN über das Tastenfeld des Telefons

- Schritt 1** Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.
- Schritt 2** Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen **Setup-Optionen**, **Einstellungen** und **Kennwort** aus.
- Schritt 3** Folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Kennwort einzugeben und zu bestätigen. Verwenden Sie die Ziffern 0 bis 9.
-

Ändern der PIN mit Sprachbefehlen

- Schritt 1** Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.
- Schritt 2** Wenn Connection fragt, was Sie tun möchten, sagen Sie Folgendes:
"Setup-Optionen." (Connection aktiviert vorübergehend die Eingabe über das Tastenfeld des Telefons.)
- Schritt 3** Wählen Sie auf dem Tastenfeld die Optionen **Einstellungen** und **Kennwort** aus.
- Schritt 4** Folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Kennwort einzugeben und zu bestätigen. Verwenden Sie die Ziffern 0 bis 9.
- Tipp** Wenn Sie wieder Sprachbefehle verwenden möchten, drücken Sie wiederholt die *-Taste, bis Sie die Ansage „Sprachbefehl-Konversation“ hören.
-

Ändern des aufgezeichneten Namens

Der aufgezeichnete Name wird zusammen mit den Nachrichten wiedergegeben, die Sie anderen Benutzern hinterlassen, und identifiziert Sie im Telefonverzeichnis. Außerdem wird der aufgezeichnete Name in alle Begrüßungen eingefügt, die anstatt Ihrer eigenen Aufzeichnungen die Systemaufzeichnungen verwenden.



- Tipp** Andere Cisco Unity Connection-Benutzer hören Ihre alternative Begrüßung nicht, wenn sie Ihnen Nachrichten über das Telefon senden. Wenn Sie Ihre alternative Begrüßung aktivieren, sollten Sie auch Ihren aufgezeichneten Namen ändern und die entsprechenden Informationen hinzufügen, wenn Sie abwesend sind.
-

Ändern Ihres aufgezeichneten Namens über das Tastenfeld des Telefons

- Schritt 1** Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.
- Schritt 2** Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen **Setup-Optionen**, **Einstellungen** und **Aufgezeichneter Name** aus.
- Schritt 3** Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Namen oder eine kurze Nachricht aufzuzeichnen.

Drücken Sie die **8**, um die Aufzeichnung zu unterbrechen bzw. fortzusetzen. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung **#**.

Ändern Ihres aufgezeichneten Namens mit Sprachbefehlen

Schritt 1 Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.

Schritt 2 Wenn Connection fragt, was Sie tun möchten, sagen Sie Folgendes:

„**Setup-Optionen**.“ (Connection aktiviert vorübergehend die Eingabe über das Tastenfeld des Telefons.)

Schritt 3 Wählen Sie auf dem Tastenfeld die Optionen **Einstellungen** und **Aufgezeichneter Name** aus.

Schritt 4 Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Namen oder eine kurze Nachricht aufzuzeichnen.

Drücken Sie die **8**, um die Aufzeichnung zu unterbrechen bzw. fortzusetzen. Drücken Sie die **#**-Taste oder schweigen Sie, um die Aufzeichnung zu beenden.

Tip Wenn Sie wieder Sprachbefehle verwenden möchten, drücken Sie wiederholt die *****-Taste, bis Sie die Ansage „Sprachbefehl-Konversation“ hören.

Ändern Ihres Verzeichniseintrags

Sie können auswählen, ob Sie im Verzeichnis aufgeführt werden. Wenn Sie aufgeführt sind, können Anrufer, denen Ihre Anschlussnummer unbekannt ist, diese durch Angabe Ihres Namens finden.

Ändern des Eintragsstatus im Verzeichnis über das Tastenfeld des Telefons

Schritt 1 Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.

Schritt 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen **Setup-Optionen**, **Einstellungen** und **Verzeichnisliste** aus.

Connection teilt Ihnen mit, ob Sie im Verzeichnis aufgeführt sind.

Schritt 3 Folgen Sie den Anweisungen zum Ändern des Status.

Ändern des Eintragsstatus im Verzeichnis mit Sprachbefehlen

Schritt 1 Melden Sie sich über das Telefon bei Connection an.

Schritt 2 Wenn Connection fragt, was Sie tun möchten, sagen Sie Folgendes:

„**Setup-Optionen**.“ (Connection aktiviert vorübergehend die Eingabe über das Tastenfeld des Telefons.)

Schritt 3 Wählen Sie auf dem Tastenfeld die Optionen **Einstellungen** und **Verzeichnisliste** aus.

Schritt 4 Folgen Sie den Anweisungen zum Ändern des Status.

Tipp Wenn Sie wieder Sprachbefehle verwenden möchten, drücken Sie wiederholt die *-Taste, bis Sie die Ansage „Sprachbefehl-Konversation“ hören.

Ändern von alternativen Geräten

Sie können Informationen über alternative Geräte (beispielsweise ein Mobiltelefon, einen Privatanschluss oder ein Telefon an einem anderen Standort) zu Ihren Cisco Unity Connection-Einstellungen hinzuzufügen. Auf diese Weise kann Connection einfacher von einem alternativen Gerät angerufen werden, da das System die Nummer erkennt und den Anruf wie einen Anruf vom primären Anschluss behandelt.

Sie können bis zu 10 alternative Geräte festlegen. Der Connection-Administrator kann zusätzlich zum primären Anschluss ebenfalls alternative Geräte hinzufügen. (Wenn Sie über das Telefon auf das System zugreifen, werden die vom Administrator definierten alternativen Geräte nicht aufgelistet. Sie können die alternativen Geräte jedoch im Messaging-Assistenten anzeigen).



Hinweis Wenn Sie sich mit einer Telefonnummer anmelden, die nicht in den alternativen Geräten aufgelistet ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Nummer hinzufügen möchten. Wenn Sie die Nummer hinzufügen, erkennt Connection die Nummer und verhält sich wie bei einem Anruf vom primären Anschluss. Wenn Sie die Nummer nicht hinzufügen, werden Sie künftig nicht mehr zum Hinzufügen aufgefordert.

Sie können alternative Geräte über das Telefon hinzufügen oder löschen.

Ändern der alternativen Geräte über das Tastenfeld des Telefons

Schritt 1 Melden Sie sich über ein Telefon, das nicht Ihr Hauptanschluss oder kein alternatives Gerät ist, an Cisco Unity Connection an.

Schritt 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen **Setup-Optionen**, **Einstellungen** und **Alternative Geräte bearbeiten** aus.

Schritt 3 Folgen Sie den Anweisungen, um das Telefon als alternatives Gerät hinzuzufügen oder vorhandene alternative Geräte aufzulisten und zu entfernen.

Ändern der alternativen Geräte mit Sprachbefehlen

Schritt 1 Melden Sie sich über das Telefon bei Cisco Unity Connection an.

Wenn Sie ein alternatives Gerät hinzufügen, verwenden Sie ein Telefon, das nicht Ihr Hauptanschluss und kein alternatives Gerät ist.

- Schritt 2** Wenn Connection fragt, was Sie tun möchten, sagen Sie Folgendes:
„**Setup-Optionen**.“ (Connection aktiviert vorübergehend die Eingabe über das Tastenfeld des Telefons.)
- Schritt 3** Wählen Sie auf dem Tastenfeld die Optionen **Setup-Optionen**, **Einstellungen** und **Alternative Geräte bearbeiten** aus.
- Schritt 4** Folgen Sie den Anweisungen, um das Telefon als alternatives Gerät hinzuzufügen oder vorhandene alternative Geräte aufzulisten und zu entfernen.
- Tipp** Wenn Sie wieder Sprachbefehle verwenden möchten, drücken Sie wiederholt die *-Taste, bis Sie die Ansage „Sprachbefehl-Konversation“ hören.
-

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.