



# Einstellungen

---

- [Telefoneinstellungen – Übersicht, auf Seite 2](#)
- [Rufton ändern, auf Seite 2](#)
- [Einen Klingelton über die Telefon-Webseite zuweisen, auf Seite 2](#)
- [Klingeltonlautstärke regeln, auf Seite 2](#)
- [Anrufe von Ihrem Telefon weiterleiten, auf Seite 3](#)
- [Aktivieren der Ruhefunktion für eine bestimmte Leitung, auf Seite 5](#)
- [Aktivieren der Ruhefunktion über die Telefon-Webseite, auf Seite 5](#)
- [Anonyme Anrufe blockieren, auf Seite 6](#)
- [Anrufer-ID blockieren , auf Seite 6](#)
- [Einen Anruf schützen, auf Seite 7](#)
- [Konfigurieren der automatischen Paging-Annahme, auf Seite 7](#)
- [Aktivieren der Anklopffunktion, auf Seite 7](#)
- [Konfigurieren der Voicemail, auf Seite 8](#)
- [HTTP-Proxyeinstellungen, auf Seite 8](#)
- [VPN Verbindungseinstellungen, auf Seite 11](#)
- [Ändern des Anzeigemodus, auf Seite 15](#)
- [Das Zeitformat ändern, auf Seite 16](#)
- [Das Datumsformat ändern, auf Seite 16](#)
- [Ändern des Bildschirmschoners, auf Seite 16](#)
- [Den Bildschirmschoner mit der Weboberfläche des Telefons konfigurieren, auf Seite 17](#)
- [Logo als Telefonhintergrund hinzufügen, auf Seite 18](#)
- [Kontrast des Telefonbildschirms einstellen, auf Seite 18](#)
- [Beleuchtung des Telefonbildschirms anpassen, auf Seite 19](#)
- [Die Beleuchtungsdauer über die Telefon-Webseite anpassen, auf Seite 19](#)
- [Angabe eines Audiogeräts für einen Anruf, auf Seite 19](#)
- [Sprache einstellen, auf Seite 20](#)
- [Kennwort festlegen, auf Seite 20](#)
- [Kennwort von der Telefon-Webseite festlegen, auf Seite 21](#)
- [Benutzerprofil einrichten, auf Seite 21](#)
- [Hinzufügen mehrere Standorte für BroadWorks XSI-Benutzer, auf Seite 22](#)
- [Blockieren von anonymen Anrufen über die Telefon-Webseite aktivieren, auf Seite 23](#)
- [Anklopfen über die Telefon-Webseite aktivieren, auf Seite 23](#)
- [Telefon neu starten, auf Seite 23](#)

# TelefonEinstellungen – Übersicht


Ihr Administrator kann das Telefon so konfigurieren, dass die Einstellungsmenüs auf dem Telefonbildschirm oder auf der Telefon-Weboberfläche verfügbar sind. Wenn Sie ein bestimmtes Menü nicht finden können, wenden Sie sich an den Administrator.

## Rufton ändern

Sie können einen Klingelton für einen eingehenden Anruf festlegen.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
  - Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Klingelton** > **Nebenstelle (n) - Klingelton** aus. Dabei ist „n“ die Durchwahlnummer.
  - Schritt 3** Blättern Sie in der Ruftonliste, und drücken Sie **Wiederg.**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
  - Schritt 4** Drücken Sie **Auswählen** und anschließend **Festlegen**, um eine Auswahl zu speichern.
- 

## Einen Klingelton über die Telefon-Webseite zuweisen

### Prozedur

---

- Schritt 1** Wählen Sie auf der Telefon-Webseite **User Login** > **Voice** > **Ext (n)** aus. Dabei ist (n) die Durchwahl.
  - Schritt 2** Wählen Sie im Bereich **Call Feature Settings** einen Klingelton aus der Dropdown-Liste **Default Ring**.  
Wenn Sie keinen Klingelton für die Telefonleitung angeben möchten, wählen Sie **No ring**. Ihr Telefon läutet nicht, wenn ein eingehender Anruf empfangen wird.
  - Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
- 

## Klingeltonlautstärke regeln

Sie können die Klingeltonlautstärke eines eingehenden Anrufs auf dem Telefon oder auf der Webseite für die Administration des Telefons regeln.

Wenn der Administrator Ihre Möglichkeit zur Regelung der Klingeltonlautstärke eingeschränkt hat, können Sie diese Aufgabe weder über die Telefon-Lautstärketaste noch über die Webseite für die Administration des Telefons ausführen.

## Vorbereitungen

Der Administrator muss zulassen, dass Sie die Klingeltonlautstärke regeln.

## Prozedur

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Klingeltonlautstärke zu steuern.

- Drücken Sie auf dem Telefon die **Lautstärke**-Taste  oder , um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

**Hinweis** Wenn der Administrator Ihre Möglichkeit zur Regelung der Klingeltonlautstärke eingeschränkt hat, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass Sie nicht berechtigt sind, die Klingeltonlautstärke zu ändern.

- Rufen Sie auf der Webseite für die Telefon-Administration **Benutzeranmeldung** > **Erweitert** auf und wählen Sie **Sprache** > **Benutzer** > **Audiolautstärke** aus. Geben Sie einen Wert für den Parameter **Klingeltonlautstärke** ein, und klicken Sie auf **Alle Änderungen übermitteln**.

Der gültige Wert für den Parameter **Klingeltonlautstärke** liegt zwischen 0 und 15.

**Hinweis** Wenn der Administrator Ihre Möglichkeit zur Regelung der Klingeltonlautstärke eingeschränkt hat, wird der Parameter **Klingeltonlautstärke** nicht im Abschnitt **Audiolautstärke** angezeigt.

# Anrufe von Ihrem Telefon weiterleiten

Sie können Ihr Telefon für die Umleitung eingehender Anrufe einrichten, nachdem Sie zum Bildschirm **Einstellungen für Rufumleitung** navigiert haben.

Es gibt zwei weitere Methoden zum Einrichten der Rufumleitungsdienste. Informationen zum Einrichten der Rufumleitungsdienste über einen bestimmten Softkey finden Sie unter [Anrufe weiterleiten](#). Informationen zum Einrichten der Rufumleitungsdienste auf der Telefon-Webseite finden Sie unter [Rufumleitung über die Telefon-Webseite](#).



## Vorbereitungen

Der Administrator muss die Dienste für die Rufumleitung aktivieren.

Der Administrator deaktiviert die Funktion Aktivierungscode-Synchronisierung für die Rufumleitung. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildschirm **Einstellungen für Rufumleitung** schreibgeschützt. Sie können die Einstellung für den Dienst „Call Forward All (Rufumleitung Alle Anrufe)“ jedoch weiterhin ändern, indem Sie im Hauptbildschirm **Umleiten** oder **Rufumleitung** drücken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Call Forward All“ (Rufumleitung Alle Anrufe) mit [Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung aktivieren](#).

## Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Anrufweiterleitung** aus, um den Einstellungsbildschirm für **Rufumleitung** aufzurufen.
- Schritt 3** Wählen Sie einen Rufumleitungsservice aus.
- **Rufumleitung:** Legt fest, ob alle eingehenden Anrufe an eine Zielnummer weitergeleitet werden.
  - **Bei besetzt umleiten:** Bestimmt, ob ein eingehender Anruf an eine Zieltelefonnummer weitergeleitet wird, wenn die Leitung besetzt ist.
  - **Uml. bei Nichtantwort:** Bestimmt, ob ein eingehender Anruf an eine Zieltelefonnummer weitergeleitet wird, wenn der Anruf nicht beantwortet wird.
- Schritt 4** Aktivieren Sie den Rufumleitungsdienst, indem Sie die **Auswahl**taste des Navigationsrads drücken.
- Schritt 5** Geben Sie eine Zieltelefonnummer für den Rufumleitungsservice an.
- **Nr. für Rufumleitung:** Gibt die Zieltelefonnummer an, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen.
  - **RUL-bei-besetzt-Nr:** Gibt die Zieltelefonnummer an, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn die Leitung besetzt ist.
  - **Rufuml. keine Antw.:** Gibt die Zieltelefonnummer an, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn der Anruf nicht beantwortet wird.
  - **Verzög. Rufuml. k. Ant.:** Legt eine Annahmeverzögerung für nicht beantwortete Anrufe fest.
- Hinweis**
- Wenn der Administrator die Funktionstastensynchronisierung und XSI-Synchronisierung für die Rufumleitung auf dem Telefon deaktiviert, können Sie den Wert als Anzahl von Sekunden eingeben, nach der ein Anruf weitergeleitet werden soll.
  - Wenn der Administrator die Funktionstastensynchronisierung oder XSI-Synchronisierung für die Rufumleitung auf dem Telefon aktiviert, können Sie angeben, nach wie viel Mal klingeln der Anruf weitergeleitet werden soll.
- Die Einstellungen für die Rufumleitung auf dem Telefon werden nur übernommen, wenn Funktionstastensynchronisierung (FKS) und XSI deaktiviert sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
- Schritt 6** (optional) Weisen Sie mithilfe des Softkeys **Kontakte** eine Zieltelefonnummer zu.
- Wählen Sie im Einstellungsbildschirm für **Rufumleitung** einen Rufumleitungsdienst aus.
  - Wählen Sie je nach ausgewähltem Rufumleitungsservice die Option **Nr. für Rufumleitung**, **Rufuml. bei Besetzt** oder **Rufuml. keine Antw.** aus und drücken Sie anschließend den Softkey **Kontakte**.
  - Suchen Sie einen Kontakt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Im Bildschirm „Alle Verzeichnisse“ nach Kontakt suchen](#).
  - Drücken Sie **Anrufen**, um die Zieltelefonnummer zuzuweisen.  
Sie werden feststellen, dass die Zieltelefonnummer neben dem Rufumleitungsdienst angezeigt wird.
- Schritt 7** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Schritt 8** Überprüfen Sie, ob die Einstellung wirksam ist, indem Sie nach dem Symbol für die Rufumleitung  suchen. Das Symbol wird mit einer Zielnummer oben links oder in der Mitte des Telefonbildschirms angezeigt.

Nachdem Sie einen Rufumleitungsdienst aktiviert haben, wird der Softkey **Umleiten** oder **Rufumleitung** in **Rfml aus** bzw. **Rufuml. aus** geändert. Sie können den Softkey drücken, um den/die Rufumleitungsdienst(e) zu deaktivieren, wobei die Zieltelefonnummer erhalten bleibt.

**Rufuml. aus** deaktiviert nur den Dienst „Call Forward All (Rufumleitung Alle Anrufe)“, **Rfml aus** deaktiviert alle Rufumleitungsdienste.

Wenn die Einstellungen der Rufumleitung auf dem Telefon nicht wirksam werden, wenden Sie sich an Ihren Administrator.


---

## Aktivieren der Ruhefunktion für eine bestimmte Leitung

Stellen Sie die Ruhefunktion (Bitte nicht stören, DND) ein, um Ihr Telefon stummzuschalten und eingehende Anrufe zu ignorieren. Sie können Benachrichtigungen für alle eingehenden Anrufe oder nur für bestimmte Anrufer unterdrücken.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Wählen Sie eine Telefonleitung mit dem Navigationsrad aus.
- Schritt 2** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 3** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Nicht stören** aus.
- Hinweis** Wenn das Menü **Nicht stören** nicht im Bildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator.
- Schritt 4** Wählen Sie **Ein** aus, um die Ruhefunktion zu aktivieren, bzw. **Aus**, um sie zu deaktivieren.
- Schritt 5** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellung zu speichern.
- 

## Aktivieren der Ruhefunktion über die Telefon-Webseite

### Prozedur

---


- Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **User Login** > **Voice** > **User** aus.
- Schritt 2** Legen Sie unter **Supplementary Services** für die **DND Settings** **Yes** fest.
- Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
-

## Anonyme Anrufe blockieren

Sie können einen eingehenden Anruf, der keine Anruferdaten hat, für eine bestimmte Leitung oder alle Leitungen blockieren.

Wenn der Administrator die Synchronisierung der Funktion „Anonyme Anrufe ablehnen“ zwischen einer Leitung und einem BroadSoft XSI-Dienst aktiviert hat, gilt Ihre Einstellung nur für die jeweilige Leitung und nicht für alle Leitungen. Die Einstellung gilt normalerweise für alle Leitungen, mit Ausnahme derjenigen, bei denen die Synchronisierung aktiviert ist.

### Prozedur

- 
- Schritt 1** Drehen Sie das Navigationsrad nach oben oder unten, um eine Telefonleitung auszuwählen.
  - Schritt 2** Drücken Sie **Anwendungen** .
  - Schritt 3** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Anonymen Anruf blockieren** aus.
  - Schritt 4** Wählen Sie **Ein** aus, um Anrufe ohne Anruferinformationen zu blockieren, oder **Aus**, um diese Anrufe zuzulassen.
  - Schritt 5** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellung zu speichern.
- 

## Anrufer-ID blockieren


Sie können Ihre Anrufer-ID unterdrücken, um zu verhindern, dass Ihr Name und Ihre Telefonnummer auf dem Bildschirm des Empfängers angezeigt werden, wenn Sie einen Anruf tätigen. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Privatsphäre schützen.

### Vorbereitungen

Der Administrator aktiviert die Funktion zur CID-Unterdrückung auf Ihrem Telefon.

Der Administrator aktiviert die Funktion zur CID-Unterdrückung auf dem XSI BroadWorks-Server.

### Prozedur

- 
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
  - Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen**.
  - Schritt 3** Wählen Sie **Anrufer-ID unterdrücken** aus.
  - Schritt 4** Drücken Sie **Auswahl**, um die Unterdrückung der Anrufer-ID zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn Ihr Administrator die Funktion „Anrufer-ID blockieren“ auf dem XSI BroadWorks-Server aktiviert, ruft Ihr Telefon den Wert vom Server ab und Sie sehen den Wert, den Ihr Administrator auf dem Server eingestellt hat. Sie können anschließend den Wert über das Menü **Anrufer-ID unterdrücken** auf dem Telefon ändern.

**Schritt 5** Drücken Sie **Festlegen**, um die Änderung zu speichern.


---

## Einen Anruf schützen

Sie können Anrufe verschlüsseln, damit diese nicht abgehört werden können. Sie können die sichere Anruhfunktion für alle ausgehenden Anrufe oder für einen bestimmten Anruf konfigurieren.

### Prozedur


---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Sicherer Anruf** aus.
- Schritt 3** Wählen Sie **Ein**, um die sichere Anruhfunktion zu aktivieren, oder wählen Sie **Aus**, um die sichere Anruhfunktion zu deaktivieren.
- Schritt 4** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellung zu speichern.
- 

## Konfigurieren der automatischen Paging-Annahme

### Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Automatische Paging-Annahme** aus.
- Schritt 3** Wählen Sie **Ein** aus, um die Seite für die automatische Annahme zu aktivieren, oder drücken Sie **Aus**, um sie zu deaktivieren.
- Schritt 4** Drücken Sie **Festleg.**, um die Änderungen zu speichern.
- 


## Aktivieren der Anklopffunktion

Sie können die Anklopffunktion für eine bestimmte Leitung oder für alle Leitungen aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Anruftenachrichtigung (ein Signalton und die rot blinkende Leitungstaste) während eines aktiven Anrufs empfangen.

Wenn der Administrator die Synchronisierung des Anklopfens zwischen einer Leitung und einem BroadSoft XSI-Dienst aktiviert hat, gilt Ihre Einstellung nur für die bestimmte Leitung und nicht für alle Leitungen. Die Einstellung gilt normalerweise für alle Leitungen, mit Ausnahme derjenigen, bei denen die Synchronisierung aktiviert ist.

### Prozedur



---

- Schritt 1** Drehen Sie das Navigationsrad nach oben oder unten, um eine Telefonleitung auszuwählen.
- Schritt 2** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 3** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Anklopfen** aus.
- Schritt 4** Wählen Sie die Option **Ein** aus, damit Sie einen eingehenden Anruf annehmen können, der während eines anderen Anrufs läutet, oder wählen Sie die Option **Aus** aus, um die Funktion zu deaktivieren.
- Schritt 5** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellung zu speichern.
- 

## Konfigurieren der Voicemail

### Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen** > **Voicemail** aus.
- Schritt 3** Geben Sie eine Nummer für die Voicemail ein.
- Wenn Sie **Nachrichten**  drücken, wird die Voicemail-Nummer gewählt und die Voicemail-Liste wird angezeigt.
- Schritt 4** Drücken Sie **Festleg**, um die zugewiesene Nummer zu bestätigen.
- Schritt 5** Drücken Sie zum Beenden **Zurück**.
- 

## HTTP-Proxyeinstellungen

Sie können einen HTTP-Proxy auf Ihrem Telefon über das Menü **HTTP-Proxyeinstellungen** im Menü **Netzwerkconfiguration** einrichten. Die HTTP-Proxyeinstellungen sind auch auf der Telefon-Webseite verfügbar.

### Verwandte Themen

[Telefon-Webseite](#)

[Proxyserver mit dem Auto-Proxymodus konfigurieren](#), auf Seite 8

[Proxyserver mit dem manuellen Proxymodus konfigurieren](#), auf Seite 9

[Proxyserver über die Telefon-Webseite einrichten](#), auf Seite 10

## Proxyserver mit dem Auto-Proxymodus konfigurieren

Sie können den Auto-Proxymodus auswählen, um einen HTTP-Proxyserver auf dem Telefon einzurichten.



## Prozedur

---

- Schritt 1** Wählen Sie **Netzwerkkonfiguration > HTTP-Proxy-Einstellungen > Proxy-Modus** aus.
- Schritt 2** Drücken Sie die Taste **Auswahl** des Navigationsrads, um **Auto** auszuwählen.
- Schritt 3** Markieren Sie **Automatische Erkennung (WPAD)** und wählen Sie **Ein** aus, um WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) zu aktivieren, das zum automatischen Abrufen einer PAC-Datei verwendet wird. Wählen Sie dann **Ein** aus, um WPAD zu deaktivieren.
- Standardmäßig verwendet Ihr Telefon WPAD im Auto-Proxy-Modus.
- Schritt 4** (optional) Wenn Sie WPAD im vorherigen Schritt deaktivieren, müssen Sie eine gültige PAC-URL (Proxy Auto-Konfiguration) in **PAC URL** eingeben. Zum Beispiel:
- ```
http://proxy.department.branch.example.com/pac
```
- Wenn Sie keine PAC-URL haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- Schritt 5** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellungen zu übernehmen.
- 

## Proxyserver mit dem manuellen Proxymodus konfigurieren

Sie können den manuellen Proxymodus auswählen, um einen HTTP-Proxyserver auf dem Telefon einzurichten.

### Vorbereitungen

Der Administrator stellt Ihnen die Serveradresse und den Port des Proxyservers zur Verfügung.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Wählen Sie **Netzwerkkonfiguration > HTTP-Proxy-Einstellungen > Proxy-Modus** aus.
- Schritt 2** Drücken Sie die Taste **Auswahl** des Navigationsrads, um **Manuell** auszuwählen.
- Schritt 3** Geben sie einen gültigen Host-Namen oder eine gültige IP-Adresse eines Proxyservers in **Proxyhost** ein.
- Hinweis** Geben Sie das Schema (`http://` oder `https://`) für den Proxyhost nicht an.
- Schritt 4** Geben Sie einen gültigen Serverport des angegebenen Proxyservers in **Proxyport** ein.
- Schritt 5** (optional) Wenn für den Proxy-Server eine Authentifizierung erforderlich ist, markieren Sie die **Proxy-Authentifizierung** und wählen Sie dann **Ein** aus.
- Schritt 6** (optional) Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um auf den Proxyserver zuzugreifen. Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- Schritt 7** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellungen zu übernehmen.
-

## Proxyserver über die Telefon-Webseite einrichten

Sie können den automatischen oder manuellen Proxymodus auswählen, um einen HTTP-Proxyserver über die Telefon-Webseite einzurichten.

### Prozedur

#### Schritt 1

Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **Sprache** > **System** aus.

#### Schritt 2

Legen Sie unter dem Abschnitt **HTTP-Proxyeinstellungen** die Parameterwerte gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle fest:

*Tabelle 1: HTTP-Proxyeinstellungen*

| Parameter                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxymodus                              | Wählen Sie den Proxymodus für die HTTP-Proxyeinstellung aus. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• Manuell</li> <li>• Aus</li> </ul> StandardEinstellung: Aus                                                                                                                                                                                   |
| Automatische Erkennung verwenden (WPAD) | Wählen Sie <b>Ja</b> aus, um den WPAD-Mechanismus (Web Proxy Auto-Discovery) zu verwenden, um automatisch eine PAC-Datei (Proxy Auto-Configuration) abzurufen.<br>Wenn der Parameter auf <b>Nein</b> festgelegt ist, müssen Sie die <b>PAC-URL</b> konfigurieren.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Automatisch</b> festlegen.<br>Standard: Ja |
| PAC-URL                                 | URL, die die PAC-Datei lokalisiert.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Automatisch</b> und <b>Automatische Erkennung verwenden (WPAD)</b> auf <b>Nein</b> festlegen.                                                                                                                                                                            |
| Proxyhost                               | Die Serveradresse (Hostname oder IP-Adresse) des Proxyservers.<br>Geben Sie das Schema ( <code>http://</code> oder <code>https://</code> ) nicht an.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Manuell</b> festlegen.                                                                                                                                  |

| Parameter                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxyport                               | Portnummer des Proxyservers.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Manuell</b> festlegen.                                                                                                                                                                                          |
| Proxyserver erfordert Authentifizierung | Wenn für den Proxyserver eine Authentifizierung erforderlich ist, wählen Sie <b>Ja</b> aus. Andernfalls wählen Sie <b>Nein</b> aus. Die Parameterkonfiguration hängt vom tatsächlichen Verhalten des Proxyservers ab.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Manuell</b> festlegen. |
| Benutzername                            | Geben Sie einen Benutzernamen eines authentifizierten Benutzers auf dem Proxyserver ein.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Manuell</b> und <b>Proxyserver erfordert Authentifizierung</b> auf <b>Ja</b> festlegen.                                                             |
| Kennwort                                | Geben Sie ein Kennwort für den angegebenen Benutzernamen für den Proxy-Authentifizierungszweck ein.<br>Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Sie den <b>Proxymodus</b> auf <b>Manuell</b> und <b>Proxyserver erfordert Authentifizierung</b> auf <b>Ja</b> festlegen.                                                  |

**Schritt 3**

Klicken Sie auf **Submit All Changes**.

## VPN Verbindungseinstellungen

Sie können eine VPN-Verbindung auf Ihrem Telefon über das Menü **VPN-Einstellungen** im Menü **Netzwerkconfiguration** einrichten und aktivieren. Um die Einstellungen zu erleichtern, können Sie auch die Parameter für die VPN-Einstellungen auf der Telefon-Webseite konfigurieren. Wenn sie die VPN-Verbindung aktivieren möchten, müssen sie das Telefon neu starten.

### Verwandte Themen

[VPN-Verbindung einrichten](#) , auf Seite 12

[Eine VPN-Verbindung aktivieren](#), auf Seite 12

[VPN-Verbindung deaktivieren](#), auf Seite 13

[VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten](#), auf Seite 14

[Anzeigen des VPN-Status](#), auf Seite 15

## VPN-Verbindung einrichten

Sie können eine VPN-Verbindung auf ihrem Telefon einrichten. Nachdem Sie das in diesem Thema beschriebene Verfahren durchgeführt haben, sind nur die VPN-Einstellungen abgeschlossen. Sie müssen die VPN-Verbindung dennoch aktivieren, indem sie das Telefon manuell oder automatisch neu starten.


Wenn Sie die VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten möchten, (siehe [VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten, auf Seite 14](#)).

### Vorbereitungen

Der Administrator stellt die für die Einrichtung einer VPN-Verbindung erforderlichen Informationen bereit.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Netzwerkconfiguration** > **VPN-Einstellungen** aus.
- Schritt 3** Geben Sie die IP-Adresse oder den FQDN eines VPN-Servers in **VPN-Server** ein.
- Schritt 4** Geben Sie die Benutzeranmeldeinformationen in **Benutzername** und **Kennwort** ein.
- Schritt 5** (optional) Geben Sie bei Bedarf den Namen einer Tunnelgruppe in die **Tunnelgruppe** ein.  
Wenn das Feld leer ist, bedeutet dies, dass für diese VPN-Verbindung keine Tunnelgruppe verwendet wird.
- Schritt 6** Markieren Sie **Beim Booten mit VPN verbinden** und drücken Sie die Taste **Auswahl** des Navigationsrads, um **Ein** auszuwählen.
- Schritt 7** Drücken Sie **Festleg**, um die Einstellungen zu speichern.
- Die VPN-Einstellungen sind abgeschlossen. Weitere Informationen zum Aktivieren der VPN-Verbindung finden sie unter [Eine VPN-Verbindung aktivieren, auf Seite 12](#).
- 

## Eine VPN-Verbindung aktivieren

Sie können eine konfigurierte VPN-Verbindung aktivieren, indem sie ihr Telefon automatisch neu starten. Wenn Sie Ihr Telefon manuell neu starten möchten, um die VPN-Verbindung zu aktivieren, (siehe [Telefon neu starten, auf Seite 23](#)).

### Vorbereitungen

Die VPN-Einstellungen sind abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in [VPN-Verbindung einrichten, auf Seite 12](#) oder [VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten, auf Seite 14](#).

### Prozedur


---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Netzwerkconfiguration** > **VPN-Einstellungen** aus.

**Schritt 3** Markieren Sie **VPN-Verbindung aktivieren**, drücken Sie die Taste **Auswahl** des Navigationsrad und wählen Sie **Ein**, um die Änderungen zu übernehmen.

**Hinweis** Nachdem Sie **VPN-Verbindung aktivieren** auf **Ein** festgelegt haben, versucht das Telefon sofort, die Verbindung mit dem VPN-Server herzustellen. Während des Prozesses wird das Telefon automatisch neu gestartet.

Die VPN-Verbindung dauert etwa eine Minute.

Nach dem Neustart Ihres Telefons zeigt das VPN-Verbindungssymbol  in der oberen rechten Ecke des Telefonbildschirms an, dass die VPN-Verbindung besteht.

Wenn die VPN-Verbindung fehlschlägt, bleibt der Wert von **VPN-Verbindung aktivieren** **Aus**.

**Schritt 4** (optional) Die Details der VPN-Verbindung anzeigen. Zum Beispiel den aktuellen VPN-Verbindungsstatus und die VPN-IP-Adresse. Weitere Informationen finden Sie in [Anzeigen des VPN-Status, auf Seite 15](#).


## VPN-Verbindung deaktivieren

Sie können eine VPN-Verbindung deaktivieren, indem sie Ihr Telefon automatisch oder manuell neu starten.

### Vorbereitungen

Eine VPN-Verbindung ist auf Ihrem Telefon aktiviert.

### Prozedur

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Netzwerkconfiguration** > **VPN-Einstellungen** aus.

**Schritt 3** Markieren Sie **Beim Booten mit VPN verbinden** und drücken Sie die Taste **Auswahl** des Navigationsrads, um **Aus** auszuwählen.

**Schritt 4** Drücken Sie **Festlegen**, um die Einstellung zu speichern.


**Schritt 5** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Markieren Sie **VPN-Verbindung aktivieren** und wählen Sie **Aus** aus.

**Hinweis** Nachdem Sie **VPN-Verbindung aktivieren** auf **Aus** festgelegt haben, versucht das Telefon sofort, die Verbindung mit dem VPN-Server zu trennen. Während des Prozesses wird das Telefon automatisch neu gestartet.

- Starten Sie Ihr Telefon manuell neu, siehe [Telefon neu starten, auf Seite 23](#).

Die VPN-Trennung dauert etwa eine Minute.

Nachdem das Telefon neu gestartet wurde, wird das Symbol für die VPN-Verbindung  auf dem Telefonbildschirm ausgeblendet. Dies bedeutet, dass die VPN-Verbindung erfolgreich deaktiviert wurde.

**Schritt 6** (optional) Überprüfen Sie, ob die VPN-Verbindung *Getrennt* wurde. Weitere Informationen finden Sie in [Anzeigen des VPN-Status, auf Seite 15](#).

## VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten

Sie können eine VPN-Verbindung über die Webseite des Telefons einrichten.

Sie können die gleiche Konfiguration auf Ihrem Telefon ausführen, siehe [VPN-Verbindung einrichten, auf Seite 12](#).

### Prozedur

**Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **Sprache > System** aus.

**Schritt 2** Legen Sie unter dem Abschnitt **VPN-Einstellungen** die Parameterwerte gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle fest.

**Tabelle 2: VPN-Einstellungen**

| Parameter             | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPN-Server            | Die IP- oder FQDN-Adresse des VPN-Servers.<br>Standard: leer                                                                                                                                   |
| VPN-Benutzername      | Geben Sie einen Benutzernamen eines authentifizierten Benutzers auf dem VPN-Server ein.<br>Standard: leer                                                                                      |
| VPN-Kennwort          | Geben sie ein Kennwort für den angegebenen Benutzernamen ein, um auf den VPN-Server zuzugreifen.<br>Standard: leer                                                                             |
| VPN-Tunnelgruppe      | Geben sie eine Tunnelgruppe ein, die dem VPN-Benutzer zugewiesen ist.<br>Die Tunnelgruppe wird verwendet, um die Gruppenrichtlinie für die VPN-Verbindung zu identifizieren.<br>Standard: leer |
| Beim Booten verbinden | Wählen Sie aus, ob Ihr Telefon nach dem Neustart des Telefons automatisch mit dem VPN-Server verbunden wird.<br>Standard: Nein                                                                 |

**Schritt 3** Klicken Sie auf **Alle Änderungen übernehmen**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die VPN-Einstellungen sind abgeschlossen. Weitere Informationen zum Aktivieren der VPN-Verbindung finden sie unter [Eine VPN-Verbindung aktivieren, auf Seite 12](#).

---

## Anzeigen des VPN-Status


Sie können die Details der VPN-Verbindung überprüfen. Zum Beispiel den aktuellen VPN-Status und die VPN-IP-Adresse Ihres Telefons.

Sie können den Status auch auf der Webseite des Telefons anzeigen, indem Sie **Info > Status > VPN-Status** auswählen.

### Prozedur

---

#### Schritt 1

Drücken Sie **Anwendungen** .

#### Schritt 2

Wählen Sie **Status > VPN-Status** aus.

Sie können folgende Informationen anzeigen:

- **VPN-Verbindung:** Gibt an, ob das Telefon mit dem VPN-Server verbunden wird. Der Status kann entweder *Verbunden* oder *Getrennt* sein.
  - **VPN-IP-Adresse:** VPN-IP-Adresse, die vom VPN-Server zugewiesen wurde.
  - **VPN-Subnetzmaske:** VPN-Subnetzmaske, die vom VPN-Server zugewiesen wurde.
  - **Gesendete Bytes:** Gesamtbyte, die das Telefon über den VPN-Server an das Netzwerk gesendet hat.
  - **Empfangene Bytes:** Gesamtbyte, die das Telefon vom Netzwerk über den VPN-Server empfangen hat.
- 

## Ändern des Anzeigemodus

Diese Funktion wird auf Cisco IP-Telefon 7821, 7841 und 7861 unterstützt.

### Prozedur

---

#### Schritt 1

Drücken Sie **Anwendungen** .

#### Schritt 2

Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Vermittlungsplatz-Voreinstellungen > Anzeigemodus** aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Name**
- **Anschluss**
- **Beide**

**Schritt 3** Wählen Sie den Anzeigemodus, und drücken Sie **Festlegen**.

---

## Das Zeitformat ändern

Sie können das aktuelle Zeitformat ändern, das auf dem Telefon angezeigt wird.

### Prozedur

---

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration** > **Datum/Zeit** > **Zeitformat** aus.

Zum Festlegen der Sommerzeit wählen Sie **Geräteverwaltung** > **Datum/Uhrzeit** > **Sommerzeit** aus. Wählen Sie **Ein** aus, um die Sommerzeit zu aktivieren, und wählen Sie **Aus**, um sie zu deaktivieren.

**Schritt 3** (optional) Wählen Sie **Geräteverwaltung** > **Datum/Uhrzeit** > **Zeitzone** aus.

**Schritt 4** Wählen Sie ein Zeitformat aus, und drücken Sie **Festleg.**, um die Änderungen zu übernehmen.

---

## Das Datumsformat ändern

Sie können das Datumsformat ändern, das auf dem Telefon angezeigt wird.

### Prozedur

---

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration** > **Datum/Zeit** > **Datumsformat** aus.

**Schritt 3** Wählen Sie ein Datumsformat aus, und drücken Sie **Festleg.**, um die Änderungen zu übernehmen.

---

## Ändern des Bildschirmschoners

Sie können den Bildschirmschoner des Telefons aktivieren und seine Darstellungsart sowie die Leerlaufzeit vor Einschaltung des Bildschirmschoners festlegen.

### Prozedur

---

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Bildschirmvoreinstellungen** > **Bildschirmschoner** aus.

**Schritt 3** Wählen Sie **Ein** aus, um den Bildschirmschoner zu aktivieren, und wählen Sie **Aus**, um ihn zu deaktivieren.



**Schritt 4**

Wählen Sie **Bildschirmschoner-Einstellungen** aus, um die Einstellungen zu wählen:

- **Bildschirmschoner-Typ:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Uhr:** Zeigt eine runde Uhr vor dem Hintergrundbild an.
  - **Bild downloaden:** Zeigt ein Bild an, das von der Telefon-Webseite heruntergeladen wurde.
  - **Logo:** Zeigt ein Logo als Telefonbildschirmschoner an. Dieses Bild wird auf der Telefon-Webseite im Feld für die Logo-URL hinzugefügt.
  - **Sperrern:** Zeigt ein Sperrsymbol auf dem Hintergrundbild des Telefonbildschirms an.
- **Auslöseintervall:** Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, die das Telefon inaktiv sein muss, ehe der Bildschirmschoner erscheint.
- **Wiederholfreq.:** Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, ehe der Bildschirmschoner aktualisiert wird (z. B. wenn Sie eine Bildrotation wählen).

**Schritt 5**

Drücken Sie **Festleg.**

## Den Bildschirmschoner mit der Weboberfläche des Telefons konfigurieren

Sie können für das Telefon einen Bildschirmschoner konfigurieren. Wenn das Telefon für eine angegebene Zeitdauer inaktiv ist, wechselt es in den Bildschirmschoner-Modus.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den normalen Modus wieder zu aktivieren.

**Prozedur****Schritt 1**

Wählen Sie auf der Telefon-Webseite **Sprache > Benutzer** aus.

**Schritt 2**

Konfigurieren Sie die Felder im Abschnitt **Screen** wie in folgender Tabelle beschrieben.

| Parameter           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Saver Enable | Wählen Sie <b>Yes</b> , um auf dem Telefon einen Bildschirmschoner zu aktivieren. Wenn das Telefon inaktiv ist, wechselt es in den Bildschirmschoner-Modus.<br>Standard: Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Screen Saver Type   | Typen von Bildschirmschonern. Verfügbare Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Clock:</b> Zeigt eine digitale Uhr vor einem einfachen Hintergrund an.</li> <li>• <b>Download Picture:</b> Zeigt ein Bild an, das von der Telefon-Webseite heruntergeladen wurde.</li> <li>• <b>Logo:</b> Zeigt ein Logo auf dem Telefonbildschirm an. Fügen Sie im Feld <b>Logo-URL</b> die URL des Logos ein.</li> <li>• <b>Lock:</b> Ermöglicht die Sperrung des Bildschirmschoners.</li> </ul> |

| Parameter            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Saver Wait    | Zeitdauer für die Inaktivität, bevor der Bildschirmschoner angezeigt wird.<br>Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird.<br>Standardeinstellung: 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Picture Download URL | URL zur PNG-Datei, die als Hintergrund des Telefonbildschirms angezeigt wird. Wenn dieses Bild als Bildschirmschoner auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird.<br>Wenn Sie eine falsche URL zum Herunterladen eines neuen Hintergrundbilds eingetippt haben, wird das vorhandene, heruntergeladene Hintergrundbild angezeigt. Wenn Sie eine falsche URL zum Herunterladen eines neuen Hintergrundbilds eingetippt haben, und es wird das vorhandene, heruntergeladene Hintergrundbild angezeigt, wird ein grauer Bildschirm angezeigt. |
| Logo URL             | Geben Sie eine URL oder den Pfad zum Speicherort des Logobilds ein. Wenn Sie eine falsche URL eingetippt haben, wird das vorhandene, heruntergeladene Hintergrundbild als Bildschirmschoner auf dem Telefonbildschirm angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.

## Logo als Telefonhintergrund hinzufügen

Um ein Logosymbol als Telefonhintergrund hinzuzufügen, verwenden Sie die Telefon-Webseite.

### Prozedur

**Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **User Login > Voice > User** aus.


**Schritt 2** Wählen Sie unter **Bildschirm** im Feld **Telefonhintergrund** die Option **Logo** aus und geben Sie im Feld **Logo-URL** eine URL oder den Speicherpfad zum Logobild ein.

**Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.

Nachdem das Logo als Telefonhintergrund hinzugefügt wurde, wird das Logosymbol im Telefonbildschirm ausgeblendet, wenn Sie **Standard** in der Liste **Telefonhintergrund** auswählen und die Änderungen speichern.

## Kontrast des Telefonbildschirms einstellen

### Prozedur

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Kontraststufe** aus.

**Schritt 3**

**Schritt 4** Drücken Sie **Speichern**.


---

## Beleuchtung des Telefonbildschirms anpassen

Sie können die Beleuchtung anpassen, damit das Telefondisplay in Ihrem Umgebungslicht besser zu sehen ist.

### Prozedur

---

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

**Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Beleuchtungsdauer** aus.

**Schritt 3** Drücken Sie **Bearbeiten**, um den Beleuchtungsmodus zu ändern.

**Schritt 4** Drücken Sie **Ein** um die Beleuchtung zu aktivieren, oder **Aus**, um die Beleuchtung zu deaktivieren.

Sie können eine Zeitangabe in der Liste auswählen, um die Zeitdauer für die Beleuchtung festzulegen.

**Schritt 5** (Optional) Wählen Sie eine Zeit in der Liste aus, um die Zeitdauer festzulegen, in der die Beleuchtung deaktiviert wird.

Sie können auch auswählen, dass die Beleuchtung immer aktiviert ist.

**Schritt 6** Drücken Sie **Auswählen**, um den ausgewählten Beleuchtungsmodus zu übernehmen.

---

## Die Beleuchtungsdauer über die Telefon-Webseite anpassen

Sie können Energie sparen, indem Sie die Beleuchtung auf jedem Telefon zu einem festgelegten Zeitpunkt deaktivieren. Der Telefon-Desktop bleibt sichtbar, auch wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist.

### Prozedur

---

**Schritt 1** Wählen Sie auf der Telefon-Webseite **Benutzeranmeldung** > **Erweitert** > **Sprache** > **Benutzer** aus.

**Schritt 2** Wählen Sie unter **Bildschirm** eine Dauer für den Parameter **Beleuchtungsdauer** aus.


**Schritt 3** Geben Sie im Feld **LCD-Kontrast** einen Wert für die gewünschte Helligkeit ein.

---

## Angeben eines Audiogeräts für einen Anruf

Wenn Sie mehrere Headsets mit dem Telefon verbinden, können Sie das für einen Anruf zu verwendende Audiogerät wählen. Ihre Wahl wird angewendet, wenn Sie einen Anruf mit einer Leitungstaste oder dem entsprechenden Softkey tätigen oder beantworten.


**Prozedur**

- 
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Audio-Einstellungen** > **Bevorzugtes Audiogerät**.
- Schritt 3** Drücken Sie **Auswahl**, um eine der Optionen auszuwählen:
- **Kein**: Wählt das zuletzt verwendete Audiogerät aus.
  - **Lautsprecher**: Wählt den Lautsprecher als Audiogerät aus.
  - **Headset**: Wählt ein Headset als Audiogerät aus.
- Schritt 4** Drücken Sie **Festleg**, um die Auswahl zu speichern.
- 

## Sprache einstellen

Abhängig von der Konfiguration Ihres Telefons können Sie möglicherweise die vom Telefon verwendete Sprache ändern.

**Prozedur**

- 
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration** > **Sprache** aus.
- Schritt 3** Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Sprachen eine Sprache aus.
- Schritt 4** Wählen Sie **Speichern** aus.
- 


## Kennwort festlegen

Setzen Sie Ihr Telefonkennwort regelmäßig zurück und sichern Sie Ihr Netzwerk.

**Vorbereitungen**

Sie benötigen Ihr Kennwort.

**Prozedur**

- 
- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration** > **Kennwort festlegen** aus.
- Schritt 3** Geben Sie das aktuelle Kennwort in das Feld „Altes Kennwort“ ein.
- Schritt 4** Geben Sie das neue Kennwort in die Felder „Neues Kennwort“ und „Kennwort wiederholen“ ein.

**Schritt 5** Wählen Sie **Speichern** aus.

---

#### Verwandte Themen

[Kennwort von der Telefon-Webseite festlegen](#), auf Seite 21

## Kennwort von der Telefon-Webseite festlegen

Sie können Ihr Kennwort über die Telefon-Webseite aktualisieren.

#### Vorbereitungen

Sie benötigen Ihr aktuelles Kennwort.

#### Prozedur

---

**Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **Sprache > System** aus.

**Schritt 2** Navigieren Sie im Abschnitt **Systemkonfiguration** zu dem Parameter **Benutzerkennwort** und klicken Sie neben dem Parameter auf **Kennwort ändern**.

**Schritt 3** Geben Sie das aktuelle Kennwort in das Feld **Altes Kennwort** ein.

Wenn Sie kein Kennwort haben, halten Sie das Feld leer.

**Schritt 4** Geben Sie das neue Kennwort in das Feld **Neues Kennwort** ein.

**Schritt 5** Klicken Sie auf **Senden**.

Das Meldung `Ihr Kennwort wurde geändert` wird auf der Webseite angezeigt.

---

## Benutzerprofil einrichten

Sie müssen die Authentifizierungsinformationen eingeben, um Ihr Telefon bei Aufforderung über den Bildschirm **Benutzerprofil-Setup** mit dem Bereitstellungsprofil erneut zu synchronisieren.

Wenn Sie den Bildschirm **Benutzerprofil-Setup** verpasst haben, können Sie auch über das Telefonmenü oder ggf. den Softkey **Setup** darauf zugreifen.

Wenn das Telefon nicht angemeldet werden kann, wenden Sie sich an den Administrator.

#### Vorbereitungen

Der Administrator gibt den Authentifizierungstyp des Profils in Ihrem Telefon an und stellt Ihnen die Anmeldeinformationen bereit.

#### Prozedur

---

**Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .

- Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration** > **Benutzerprofil-Setup** aus.  
Ihr Benutzername und Ihr Kennwort werden automatisch ausgefüllt. Diese Felder sind leer, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort zuvor nicht hinzugefügt haben.
- Schritt 3** Drücken Sie **Anmelden**, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort zu speichern.
- Hinweis** Wenn das Feld **Benutzername** oder **Kennwort** leer ist, wird auf dem Telefon ein grauer **Anmelden**-Softkey angezeigt, und Sie können den Softkey nicht drücken.
- Wenn das Feld **Benutzername** oder **Kennwort** leer ist, wird der Softkey **Anmelden** nicht angezeigt. Nachdem Sie in beiden Feldern Werte eingegeben haben, wird der Softkey **Anmelden** angezeigt.
- Schritt 4** (optional) Geben Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Kennwort ein, wenn Sie sich mit anderen Anmeldeinformationen anmelden möchten.
- 

## Hinzufügen mehrere Standorte für BroadWorks XSI-Benutzer


Sie können mehrere Standorte für Ihre Telefondurchwahl hinzufügen. Dadurch können eingehende Anrufe nahtlos von Ihrem Telefon auf andere Mobiltelefone oder Tischtelefone weitergeleitet werden, die Ihrem Anschluss hinzugefügt wurden.

### Vorbereitungen

Der Administrator hat die Anywhere-Funktion auf dem Anschluss aktiviert.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen** > **Anrufvoreinstellungen**.
- Schritt 3** Wählen Sie **Anywhere** aus.
- Schritt 4** (optional) Wählen Sie eine Leitung aus, wenn BroadWorks Anywhere auf mehreren Leitungen konfiguriert ist.
- Schritt 5** Fügen Sie die Kontaktnummer und den Namen auf dem Bildschirm **Standorte** hinzu.  
Die maximale Länge eines Namens, den Sie eingeben können, beträgt 25. Sie können das Feld **Name** auch leer lassen.  
Die Nummer, die Sie eingeben können, darf maximal 20 Zeichen umfassen.
- Schritt 6** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Standort.
- Schritt 7** Drücken Sie **Speichern**, um die Standorte der Liste der **Standorte** hinzuzufügen.
-

# Blockieren von anonymen Anrufen über die Telefon-Webseite aktivieren

## Prozedur

---

- Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **User Login > Voice > User** aus.
- Schritt 2** Setzen Sie unter **Supplementary Services** die Einstellung **Block ANC Setting** auf **Yes**.  
Die Einstellung gilt für alle Leitungen, mit Ausnahme derjenigen, bei denen der Administrator die Synchronisierung der Ablehnung anonymer Anrufe zwischen den Leitungen und dem BroadSoft XSI-Dienst aktiviert hat.
- Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
- 

# Anklopfen über die Telefon-Webseite aktivieren

## Prozedur

---


- Schritt 1** Wählen Sie auf der Webseite des Telefons **User Login > Voice > User** aus.
- Schritt 2** Legen Sie unter **Supplementary Services** den Parameter **CW Setting** auf **Yes** fest.  
Die Einstellung gilt für alle Leitungen, mit Ausnahme derjenigen, bei denen der Administrator die Synchronisierung von wartenden Anrufen zwischen den Leitungen und dem BroadSoft XSI-Dienst aktiviert hat.
- Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
- 

# Telefon neu starten

Mitunter müssen Sie das Telefon neu starten, beispielsweise um ein Software-Upgrade oder vorgenommene Änderungen zu aktivieren. Ihre Einstellungen und sonstigen Anpassungen ändern sich dabei nicht.

## Prozedur

---

- Schritt 1** Drücken Sie **Anwendungen** .
- Schritt 2** Wählen Sie **Geräteadministration > Neustart**.

**Schritt 3**

Wählen Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie das Telefon neustarten möchten.

---



Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.