

Cisco Video Surveillance Manager 7: Reconstrucción de la base de datos de servidor en espera

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Verifique el problema](#)

[Recuperación](#)

Introducción

Este documento describe cómo recuperarse de las bases de datos del Videovigilancia de un servidor en espera de gran disponibilidad del administrador (VS) (HA) que se dejan vacías cuando se borra la configuración HA.

Antecedentes

La característica HA en el VS utiliza la replicación simétrica de MySQL para guardar a ambos administrador de operaciones (VSOM) que las bases de datos de servidores adentro sincronizan. La configuración inicial del HA sobregraba la base de datos VSOM del servidor en espera así que una foto de la base de datos de servidor primario se puede copiar encima.

Cuando se borra el HA, la base de datos en el servidor en espera se vacía.

Verifique el problema

Utilice este comando de la raíz de marcar si se ha borrado la base de datos:

```
produzca eco el "objectid selecto, nombre, objecttype, VSMCSOFTWAREVERSION del servidor;"  
| /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf  
VSOM
```

Debe haber por lo menos una línea que se vuelve.

Recuperación

La recuperación toma algunas medidas de la línea de comando:

```
service cisco stop
```

```
/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start
```

```
cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/
```

```
bash database_create.sh
```

```
cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db
```

```
bash database_create.sh
```

```
service cisco start
```

Navigate to the VSOM GUI registration page and log in as admin with the password admin. It may take a few minutes for the databases to be set up and ready for login, so be patient.

The system will ask you to set the administrator password as if it were a new installation.

After you have set the password and are sure the server is in a functional state, you can navigate to the primary server and create the HA again.