

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Actualizaciones para los dispositivos que funcionan con las versiones 6.0 de AsyncOS y posterior](#)

[Descargue la actualización de AsyncOS](#)

[Actualizar el aparato](#)

[Actualizaciones para los dispositivos que funcionan con las versiones 5.7 de AsyncOS y anterior](#)

[Descargue la actualización de AsyncOS](#)

[Actualizar el aparato](#)

Introducción

Este documento describe el proceso que se utiliza para actualizar el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA) y el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) localmente.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco WSA y de los procedimientos de actualización (en línea) del estándar ESA.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- Versiones 6.0 de AsyncOS y posterior, y versiones 5.7 y anterior

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

A veces, cuando se congestiona la red, las tentativas de actualizar el WSA o el ESA vía Internet

podieron fallar. Por ejemplo, si hay una actualización disponible para un dispositivo, el AsyncOS lo descarga y lo instala simultáneamente. Sin embargo, si se congestiona la red, la descarga pudo colgar y la actualización falla. En los escenarios tales como éstos, una opción disponible es actualizar el WSA o el ESA localmente.

Actualizaciones para los dispositivos que funcionan con las versiones 6.0 de AsyncOS y posterior

Para actualizar los dispositivos que funcionan con las versiones 6.0 de AsyncOS y posterior, usted debe descargar la actualización de AsyncOS y después aplicarla al dispositivo.

Descargue la actualización de AsyncOS

Complete estos pasos para descargar la actualización de AsyncOS:

1. Navegue a la [búsqueda una](#) página [local de la imagen de actualización](#).
2. Ingrese los números de serie apropiados. Separe los números de serie con las comas si hay más de una.
3. En el campo bajo de la etiqueta de la versión, ingrese la versión actual de la aplicación con este formato:

Para el WSA: **coeus-x-x-x-xxx** (coeus-6-0-0-544, por ejemplo) Para el ESA: **phoebe-x-x-x-xxx** (phoebe-6-0-0-544, por ejemplo) Para el S A: **Zeus-x-x-x-xxx** (zeus-6-0-0-544, por ejemplo)
4. **Búsqueda del teclado evidente** para ver una lista de las actualizaciones posibles para los números de serie especificados.

5. Para descargar la actualización, haga clic el paquete de la versión de la versión a la cual usted quiere actualizar su dispositivo.
Nota: Este paquete contiene el archivo necesario XML dentro del archivo zip que se prepara para los números de serie que usted ingresó.
6. Extraiga el paquete descargado en su servidor HTTP.
7. Verifique que la estructura de directorios sea accesible y parezca similar a esto:

Para el WSA

Para el ESA

Nota: En este ejemplo, **6.0.1-006** es la versión de destino. Le no requieren hojear el directorio en su servidor HTTP.

Actualizar el aparato

Complete estos pasos para aplicar la actualización:

1. Para configurar al servidor local, ingrese el **updateconfig > el comando setup** en el CLI.
Nota: Ingrese la trayectoria completa al archivo XML. Por ejemplo, **http://localupgrade.server/asyncos/coeus-6-0-1-006.xml** o **http://localupgrade.server/asyncos/phoebe-6-0-1-006.xml** para la ubicación evidente.
2. Algunos cambios al archivo XML sí mismo se requieren. El archivo XML contiene las referencias a **updates.ironport.com**. Substituya esas referencias por la dirección IP del servidor local.
3. Ingrese el IP Address o el nombre de host y el puerto apropiado de su servidor HTTP local.
Nota: La estructura de directorios en el servidor HTTP local debe comenzar con **/asyncoslocalupgrade.server:80**.

Actualizaciones para los dispositivos que funcionan con las versiones 5.7 de AsyncOS y anterior

Para actualizar los dispositivos que funcionan con las versiones 5.7 de AsyncOS y anterior, usted debe descargar la actualización de AsyncOS y después aplicarla al dispositivo.

Descargue la actualización de AsyncOS

Complete estos pasos para descargar la actualización de AsyncOS:

1. Descargue la imagen apropiada del [servidor de las actualizaciones de IronPort](#) y sálvela en su servidor local.
Nota: El número de serie se requiere para ver la actualización disponible.
2. Una vez que se descarga la imagen, salve la página web de la cual usted descargó la imagen como **index.html**.
3. Modifique el link correcto en el archivo guardado de **index.html** de modo que señale a la ubicación en la cual la imagen se guarda en el servidor local.

Actualizar el aparato

Complete estos pasos para aplicar la actualización:

1. Para configurar al servidor local, ingrese el **updateconfig > el comando setup** en el CLI.
Nota: Ingrese la trayectoria completa al archivo de **index.html**. Por ejemplo, **http://localupgrade.server/asyncos/index.html**.
2. Señale el WSA o el ESA a la página de **index.html** para actualizar.