

Reinicio de fábrica en el auricular SPA302D

Objetivo

En este artículo se explica cómo volver a los parámetros predeterminados de fábrica del auricular mejorado para movilidad SPA302D.

Precaución: El restablecimiento de fábrica elimina todos los datos del terminal, como los contactos, las marcaciones rápidas y los registros de llamadas. El terminal volverá al estado de software original de fábrica. Sin embargo, el registro del terminal no se modificará.

Dispositivo aplicable

Terminal · SPA302D

Versión del software

·v2.31

Realizar restablecimiento de fábrica

Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón **Select** para elegir el icono **Call Settings**. La selección se resaltará con un contorno negro como se muestra en la imagen anterior.

Paso 2. En el menú Settings, elija **Call Preferences** con el uso de los botones de navegación **up** y **down** y presione el botón **Select**.

Paso 3. Las preferencias de llamada le permiten ajustar las siguientes funciones. Utilice los botones de navegación **izquierda** y **derecha** para cambiar el estado de cada función.

·No molestar: active esta función si no desea recibir llamadas entrantes. Las llamadas entrantes tampoco se mostrarán en el historial de llamadas.

·llamada en espera: active esta función si desea que el SPA302D reciba una segunda llamada entrante durante una sesión de llamada. El usuario puede poner la llamada actual en espera y asistir a la segunda llamada o puede ignorar la segunda llamada. Se notificará al usuario con un tono de pitido en el momento de la segunda llamada entrante.

·Bloquear ID de llamada: active esta función si desea ocultar la información de ID de la persona que llama cuando se realiza una llamada.

·Bloquear llamada anónima: active esta función si desea bloquear las llamadas entrantes sin información de ID de la persona que llama.

Paso 4. Pulse la tecla programada **Guardar** (botón de tecla programada izquierdo) para

guardar la selección.