

Módulo de Supervisor del reemplace en el Sistema de switching virtual 1440 Cisco Catalyst 6500

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Instale y configure al nuevo supervisor](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Discordancia del software entre los motores del supervisor](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento proporciona un procedimiento paso a paso para substituir a un mún supervisor en un sistema de transferencia virtual del Cisco Catalyst 6500.

Un sistema de transferencia virtual (VSS) consiste en dos chasis del Catalyst 6500. Cada chasis se equipa de un solo Supervisor Engine. Si uno de los supervisores muere debido a una falla de hardware, el supervisor del reemplazo que viene con una configuración predeterminada no hace un miembro VSS automáticamente. Este nuevo supervisor inicia inicialmente para arriba en el modo autónomo, y requiere la configuración VSS para iniciar en el modo VSS.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Copie la imagen válida del supervisor activo VSS a un Dispositivo Flash compacto.
- Copie la configuración activa VSS a un Dispositivo Flash compacto (pueden ser lo mismo).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Sistema de switching virtual 1440 Cisco Catalyst 6500 en versión 12.2(33)SXH1 del Cisco IOS ® Software o más adelante

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta [Command Lookup Tool \(clientes registrados solamente\)](#) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

El nuevo supervisor requiere que usted inicie con una imagen válida y una configuración. La imagen se puede copiar con el TFTP o un Dispositivo Flash compacto. Si el Flash compacto no está disponible, la imagen del software y el archivo de configuración se pueden copiar con el TFTP, también.

1. Copie la imagen válida del supervisor activo VSS a un Dispositivo Flash compacto.

```
VSS#dir sup-bootdisk: Directory of sup-bootdisk:/ 1 -rwx 117668516 Jan 22 2008 11:53:58 +00:00
s72033- ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 2 -rwx 33554432 Aug 16 2007 12:40:22 +00:00
sea_log.dat 3 -rwx 7366 Aug 22 2007 20:05:42 +00:00 default-config
```

 Observe que en el modo VSS, el active y los Supervisores en espera funcionan con la misma imagen de la versión de software.


```
VSS#copy sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 disk0: Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]? Copy in progress...
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !--- Output suppressed.
```
2. Copie la configuración actual del supervisor activo VSS a un Dispositivo Flash compacto.

```
VSS#copy running-config disk0: Destination filename [startup-config]? <VSS.cfg>
11196 bytes copied in 0.712 secs (15725 bytes/sec)
```

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Error del supervisor del Switch2



[Instale y configure al nuevo supervisor](#)

Complete estos pasos para instalar y para configurar al nuevo supervisor:

1. Instale al nuevo supervisor en el chasis y, en caso de que el uplinks del supervisor se utilice para VSL, conéctelo físicamente. Inicie la imagen del Flash compacta.
2. Borre el archivo de configuración de lanzamiento del nuevo supervisor. Este paso se requiere para asegurarse de que ninguna configuración añeja exista en el nuevo supervisor.
3. Copie la imagen del software que fue copiada previamente al Dispositivo Flash compacto al nuevo disco de arranque sup del supervisor:

```
Router#copy disk0:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 sup-bootdisk: Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]? Copy in progress
..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
117668516 bytes copied in 332.283 secs (354121 bytes/sec) !--- Output suppressed. !--- If you choose to download software image from a tftp server, connect one of the switch interfaces to the network in order to have connectivity to the tftp server. Configure IP address to the management interface; verify the connectivity between the switch and the tftp server. !--- The management IP address should be different from what is already assigned to active VSS switch. !--- Configure management IP address
Router(config)#interface gig 1/3 Router(config-if)#ip address 10.10.10.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown !--- verify Management interface status and configuration
Router#show interface gig 1/3 GigabitEthernet1/3 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0005.dce7.8180 (bia 0005.dce7.8180) Internet address is 10.10.10.100/24 !--- Output omitted !--- If the TFTP server and switch management interface are not in the same layer-3 subnet, add a (default) route.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 !--- verify IP connectivity between switch and TFTP server Router#ping 10.20.20.200 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.200, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms !---Copy the new software image into supervisor bootflash: Router#copy tftp: sup-bootdisk: Address or name of remote host []? 10.20.20.200 Source filename []? s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]? Copy in progress
..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
!--- Output omitted
```

4. Copie la configuración del supervisor activo, que había sido guardada previamente en el Dispositivo Flash compacto, al nuevo archivo de configuración de los lanzamiento-config del supervisor.
- ```
Router#copy disk0:vss.cfg startup-config Destination filename [startup-config]?
```

11196 bytes copied in 7.460 secs (1501 bytes/sec) Router# **Nota:** Este paso es crítico porque la configuración VSS y cualquier variable de arranque requeridas para iniciar la imagen de software IOS correcta se agregan.

```
!--- Highlighted VSS configuration commands are critical to boot up the supervisor in VSS mode. !--- Verify VSS configuration in the startup-config file Router#more nvram:startup-config ! hostname VSS boot system flash sup-bootdisk:s72033-ip-services_wan-vz.122-33.SXH1 !--- Switch Virtual domain <id> is configured with respective switch priorities switch virtual domain 1 switch mode virtual !--- this command gets populated upon converting standalone switch to VSS mode. Make sure this command is part the configuration. switch 1 priority 110 switch 2 priority 100 !--- Verify Virtual Switch Link (VSL) configuration interface Port-channel1 no switchport no ip address switch virtual link 1 mls qos trust cos no mls qos channel-consistency ! interface Port-channel2 no switchport no ip address switch virtual link 2 mls qos trust cos no mls qos channel-consistency !--- Physical interfaces that are part of VSL interface TenGigabitEthernet1/1/4 no switchport no ip address mls qos trust cos channel-group 1 mode on interface TenGigabitEthernet1/1/5 no switchport no ip address mls qos trust cos channel-group 1 mode on interface TenGigabitEthernet2/1/4 no switchport no ip address mls qos trust cos channel-group 2 mode on interface TenGigabitEthernet2/1/5 no switchport no ip address mls qos trust cos channel-group 2 mode on
```

5. Configure el VSS Switch\_ID que identifica un Catalyst 6500 Switch dentro de un dominio virtual de la transferencia. Porque el VSS puede consistir en solamente dos Switches, usted necesita elegir el dependiente 1 o 2 en qué valores se definen en el Switch activo. Usted no puede utilizar ningún valor con excepción de 1 o de 2.

```
!--- Verify active Switch_ID on the active switch Router#switch read switch_num local Read switch_num from Active rommon is 1 !--- Note that since Switch_ID=1 is used for active switch, we would define Switch_ID=2 in the new supervisor. !--- Configure the Switch_ID on the supervisor. !--- Below command sets a Switch_ID ROMMON variable. It is used during VSS boot up to identify a switch within a VSS domain. !--- Note that the Switch_ID doesn't dictate the state (active vs. standby) of the supervisor. Router#switch set switch_num 2 local Set rommon's switch_num to 2 !--- Verify the Switch_ID configuration on the new supervisor. Router#switch read switch_num local Read switch_num from Active rommon is 2
```

6. Recargue el Switch de modo que, cuando usted recarga, el Switch inicia en el modo VSS. **Precaución:** No salve sus ejecutar-config a los lanzamiento-config en este momento. Si usted lo hace, el lanzamiento-config está sobregabado con la configuración predeterminada, y el Switch no inicia en el modo VSS. **Ejemplo CLI hecho salir:**

```
Router# reload System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no Proceed with reload? [confirm] 00:25:07: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. 00:26:49: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. 00:26:49: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor !--- Output omitted !--- SP booting up, pay attention to the name of the image being loaded by SP System Bootstrap, Version 8.5(1) Copyright (c) 1994-2006 by Cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory Autoboot executing command: " boot system flash sup-bootflash:s72033-ip-services_wan-vz.122-33.SXH1" Loading image, please wait ... Initializing ATA monitor library... Self decompressing the image : ##### Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, s72033_sp Software (s72033_sp-IPSERVICES_WAN-VM), Version 12.2(33)SXH1, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 17-Jan-08 04:38 by prod_rel_team Image text-base: 0x01020150, data-base: 0x01021000 !--- VSS configuration pre-parsed during bootup System detected Virtual Switch configuration... Interface TenGigabitEthernet 2/8/4 is member of Portchannel 2 !--- output omitted Initializing as Virtual Switch STANDBY processor !--- VSL module (supervisor in this scenario) brought up and role is resolved as standby since there is already a active VSS switch. 00:00:30: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 8 switch 2 brought up 00:00:57: %VSLP-5-VSL_UP: Ready for Role Resolution with Switch=1, MAC=0014.1bc6.1c00 over 8/4 00:01:01: %VSLP-5-RRP_ROLE_RESOLVED: Role resolved as STANDBY
```

```
by VSLP 00:01:01: %VSL-5-VSL_CNTRL_LINK: New VSL Control Link 8/4 !--- RP is booting up
System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support:
http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup720/RP
platform with 1048576 Kbytes of main memory Download Start
!!
!!
!!
!!
!!
Restricted Rights Legend Use,
duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in
subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec.
52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San
Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-
IPSERVICES_WAN-VM), Version 12.2(33)SXH1, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support:
http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. Compiled
Thu 17-Jan-08 04:04 by prod_rel_team Image text-base: 0x01020150, data-base: 0x01021000 !---
- output omitted Press RETURN to get started! !--- Look out for -- "%PFREDUN-SW2_SPSTBY-6-
STANDBY: Initializing for SSO mode" in the active console to make sure stadby is running in
SSO mode. !--- After standby boots up it's console is locked VSS-sdby> Standby console
disabled VSS-sdby> Standby console disabled
```

**Nota:** Para configurar el VSS en las subredes múltiples, la configuración espera no se necesita en el VSS. Los routers de gateway deben ser configurados como el VLA N SVI.

## Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

## Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

### Discordancia del software entre los motores del supervisor

Si hay una discordancia del software entre los motores del supervisor, el supervisor standby sube en el modo de redundancia RPR (no en el modo de redundancia SSO), y el VSS no se inicializa completamente.

Para resolver el problema, asegúrese que el software requerido está presente en el flash del supervisor standby y las sentencias de arranque señalan al software correcto. Recargue al supervisor standby de modo que inicie con el software correcto y se una al VSS.

## Información Relacionada

- [Sistema de switching virtual 1440 Cisco Catalyst 6500](#)
- [Soporte de Producto de LAN](#)
- [Soporte de Tecnología de LAN Switching](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)