

Determinación del Direct Inward Dialing

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo pongo HICE en el SPA9000?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo pongo HICE en el SPA9000?](#)

R.

Determinación del Direct Inward Dialing

Direct Inward Dialing (DID - Marcación de entrada directa). Usted puede configurar su HIZO en el grupo Hunt encontrado en la lengüeta del SORBO del parámetro PBX. Para configurar HIZO en su SPA9000, sigue las instrucciones abajo.

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web SPA-9000. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web, **login Admin del** tecleo después **avanzado**.

Router

Voice

Status

Wan Setup

[PBX Status](#)

Product Information

Product Name:	SPA-9000	Serial Number:	000000000000
Software Version:	3.2.3(d)	Hardware Version:	1.0.0(3359)
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	Installed
Licenses:	None		

System Status

Current Time:	1/1/2003 04:02:40	Elapsed Time:	00:02:40
Wan Connection Type:	Static IP	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
LAN IP Address:	192.168.0.1	Broadcast Pkts Sent:	3
Broadcast Bytes Sent:	1026	Broadcast Pkts Rcvd:	247
Broadcast Bytes Recv:	25707	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Pkts Dropped:	0		

Click **Admin Login**.

Undo All Changes

Submit All Changes

[Admin Login](#)

basic | [advanced](#)

Click **advanced**.

Paso 3:

La Voz del teclado entonces **SORBE**.

Router

Voice

Info

System

SIP

Provisioning

Regional

FXS 1

FXS 2

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

[PBX Status](#)

Click **SIP**.

Paso 4:

Busque a los **grupos Hunt** y ingrese las configuraciones del Direct Inward Dialing en el campo proporcionado.

PBX Parameters			
Proxy Network Interface:	LAN	Proxy Listen Port:	6060
Multicast Address:	224.168.168.168:6061	Group Page Address:	224.168.168.168:3456
Max Expires:	3600	Force Media Proxy:	no
Proxy Debug Option:	none		
Call Routing Rule:	(<:L1,2,3,4>9xx.)		
Internal Music URL:			
Internal Music Script:	2(0/230954),2(230954/444720),(0/230954)40000		
Internal MOH Refresh Intvl:	0	Call Park MOH Server:	imusic
Call Park DLG Refresh Intvl:	0	Default Group Line:	1,2,3,4
Group 1 User ID:		Group 1 Line:	
Group 2 User ID:		Group 2 Line:	
Group 3 User ID:		Group 3 Line:	
Group 4 User ID:		Group 4 Line:	
Hunt Groups:			
SIP DIDN Field:	TO UserID	SIP DIDN Param Name:	did

Enter the Direct Inward Dialing settings on this field.

Aquí están los ejemplos de HICIERON y la explicación:

La muestra HIZO 1:

500:100,102,103.

Esto significa que cuando el llamador marca la identificación del usuario en una de la línea lenguetas, dado que la lista de contactos especificada es aa o Auto Attendant y él marca 500, sonará automáticamente las tres Extensiones especificadas (100,102,103).

La muestra HIZO 2:

7005:100, cfwd=vm100

Esto significa que cuando el llamador marca la identificación del usuario en una de la línea lenguetas, dado que la lista de contactos especificada es aa o Auto Attendant y él marca 7005 que la llamada irá automáticamente a la extensión 100. Si nadie contesta al teléfono, lo remitirá automáticamente al correo de voz con el correo de voz ID: 100.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)