

Supprimer la configuration d'abonnement télémétrique avec le modèle Catalyst

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Créer un modèle standard](#)

[Configurer le modèle](#)

[Attribuer le modèle à un profil réseau et provisionner le périphérique](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes décrivant comment supprimer l'abonnement ietf de télémétrie d'une configuration de périphérique à l'aide d'un modèle Catalyst Center.

Conditions préalables

- Cisco Catalyst Center version 2.3.7.x
- Connaissances de base des modèles [Velocity](#)

Informations générales

Cette procédure est requise dans les scénarios où le contrôle des périphériques n'est pas activé ou lorsque la tâche Désactiver la télémétrie d'application ne supprime pas correctement l'entrée d'abonnement ietf de télémétrie.

Configurer

Créer un modèle standard

Étape 1 Dans le menu principal, choisissez Design > CLI Templates.

Étape 2 Dans le volet de gauche, cliquez sur Nom du projet et choisissez le projet sous lequel vous créez des modèles.

Étape 3 Cliquez sur Add, puis choisissez New Template dans la liste déroulante.

Étape 4 Dans le volet Ajouter un nouveau modèle, configurez les paramètres du modèle standard.

4.1 Dans la zone Template Details, procédez comme suit :

- a. Saisissez un nom unique dans le champ Nom du modèle.
- b. Sélectionnez le nom du projet dans la liste déroulante.
- c. Type de modèle : Cliquez sur Modèle normal.
- d. Langue du modèle : Sélectionnez la vitesse à utiliser pour le contenu du modèle.
- e. Sélectionnez le type de logiciel dans la liste déroulante.

4.2 Dans la zone Device Type Details, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur le lien Add Device Details.
- b. Sélectionnez Device Family dans la liste déroulante.
- c. Choisissez la série de périphériques ou le modèle de périphérique en effectuant l'une des tâches suivantes :

Cliquez sur l'onglet Device Series et cochez la case en regard de la série de périphériques préférée.

Cliquez sur l'onglet Device Models et cochez la case en regard du modèle de périphérique préféré.

- d. Cliquez sur Add.

Étape 5 Cliquez sur Continue pour afficher l'éditeur de modèle CLI.

Configurer le modèle

Étape 1. Ajoutez ce script dans la section Configuration du modèle :

```
#MODE_ENABLE
term shell

function removeall() {
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}

removeall
#MODE_END_ENABLE
```

Étape 2 : enregistrement du modèle

Étape 3. Dans l'onglet Variables, désactivez la variable \$id.

Étape 4 : validation du modèle

Attribuer le modèle à un profil réseau et provisionner le périphérique

Suivez la documentation officielle de Cisco pour appliquer le modèle au profil réseau. Une fois le modèle associé, vous pouvez provisionner le périphérique.

Pour obtenir des conseils détaillés, consultez : [Associer des modèles à des profils réseau.](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.