

Exemple de configuration de prise en charge multicast pour les VPN MPLS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Conseils de conception](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document propose un exemple de configuration et des directives générales pour configurer la prise en charge de la multidiffusion pour les VPN suivant la Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS). Cette fonction a été introduite dans les versions 12.0(23)S et 12.2(13)T du logiciel Cisco IOS®.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous que vous répondez à ces exigences :

- Les fournisseurs de services doivent avoir un noyau Multidiffusion-activé afin d'utiliser la caractéristique de VPN de multidiffusion de Cisco.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le Logiciel Cisco IOS version 12.2(13)T

Note: Pour obtenir les informations mises à jour au sujet du soutien de plate-forme de cette caractéristique, utilisez le [conseiller de logiciel](#) (clients [enregistrés](#) seulement). Le conseiller de logiciel met à jour dynamiquement la liste de Plateformes prises en charge pendant que le

nouveau support de plate-forme est ajouté pour la caractéristique.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Informations générales](#)

Pour l'information de fond, référez-vous à la nouvelle documentation sur les fonctionnalités de Logiciel Cisco IOS version 12.2(13)T pour le [soutien de Protocole IP Multicast de MPLS VPNs](#).

[Configurez](#)

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

[Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

[Configurations](#)

[Le schéma de réseau](#) représente le circuit principal d'un fournisseur de services. Ceci se compose des Routeurs R2, R3, et R4. Le circuit principal est configuré pour prendre en charge MPLS VPN. R2 et R4 sont des Routeurs de Provider Edge (PE) tandis que R3 est un routeur du fournisseur (p). R1 et R5 représentent les Routeurs de Customer Edge (CE) qui appartiennent au même exemple de routage et d'expédition VPN (VRF), jaunes.

Afin de fournir des services de Multidiffusion, le circuit principal doit être configuré pour exécuter le routage de Multidiffusion. Le protocole de Multidiffusion sélectionné à cet effet est le Protocol Independent Multicast (PIM), et R3 est configuré comme point de rendez-vous (RP). R2 et R4 sont également configurés pour exécuter le routage de Multidiffusion dans le jaune de VRF. Le mode clairsemé-dense PIM est configuré comme protocole de routage de Multidiffusion entre le siège potentiel d'explosion et le ces. R2 a été configuré pour être le RP pour le jaune de VRF.

Afin de tester la connectivité multicast, l'interface s0/0 de R5 est configurée pour joindre le groupe de multidiffusion 224.2.2.2. Des pings sont envoyés de l'adresse de bouclage R1 à 224.2.2.2. L'écho de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est un paquet de multidiffusion, alors que la réponse d'ICMP est un paquet monodiffusion puisque l'adresse de destination IP est l'adresse de bouclage R1.

Les configurations présentées dans ce document incluent ces derniers :

- [R1-\(CE\)](#)
- [R2-\(PE\)](#)
- [R3-\(P\)](#)
- [R4-\(PE\)](#)
- [R5-\(CE\)](#)

R1-(CE)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
ip multicast-routing
!--- Enable multicast routing. !! interface Loopback0
ip address 100.0.0.1 255.255.255.255 ! interface
Serial0/0 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0 ip pim
sparse-dense-mode !--- PIM sparse-dense mode is used
between the PE and CE. !--- PIM sparse-dense mode is the
multicast routing protocol. ! router rip version 2
network 10.0.0.0 network 100.0.0.0 no auto-summary ! ip
classless no ip http server ip pim bidir-enable ! ! !
line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0 line vty 0 4
login ! end

```

R2-(PE)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
ip vrf yellow
  rd 2:200
  route-target export 2:200
  route-target import 2:200
  mdt default 239.1.1.1
!--- Configure the default Multicast Distribution Tree
(MDT) !--- for VRF yellow. mdt data 239.2.2.0 0.0.0.255
threshold 1 !--- Configure the range global addresses
for !--- data MDTs and the threshold. ip multicast-
routing !--- Enable global multicast routing. ip
multicast-routing vrf yellow !--- Enable multicast
routing in VRF yellow. ip cef mpls label protocol ldp
tag-switching tdp router-id Loopback0 ! ! ! interface
Loopback0 ip address 50.0.0.2 255.255.255.255 ip pim
sparse-dense-mode !--- Multicast needs to be enabled on

```

```

loopback !--- interface. This is used as a source !---
for MPBGp sessions between PE routers that participate
in MVPN. ! interface Loopback100 ip vrf forwarding
yellow ip address 100.0.0.2 255.255.255.255 ip pim
sparse-dense-mode ! !--- This router needs to be RP for
!--- multicast in VRF yellow. Therefore, multicast !---
needs to be enabled on the interface which is used as
RP. ! interface Serial1/0 ip vrf forwarding yellow ip
address 10.1.0.2 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode
!--- Multicast is enabled on PE-CE interfaces in VRF. !
interface Serial2/0 ip address 10.2.0.2 255.255.255.0 ip
pim sparse-dense-mode !--- Service provider core needs
to run multicast !--- to support MVPN services, !--- so
multicast is enabled on PE-P links. tag-switching ip !
router ospf 1 router-id 50.0.0.2 log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 50.0.0.0
0.0.0.255 area 0 ! router rip version 2 no auto-summary
! address-family ipv4 vrf yellow version 2 redistribute
bgp 1 network 10.0.0.0 network 100.0.0.0 default-metric
5 no auto-summary exit-address-family ! router bgp 1 no
synchronization no bgp default ipv4-unicast bgp log-
neighbor-changes redistribute rip neighbor 50.0.0.4
remote-as 1 neighbor 50.0.0.4 update-source Loopback0
neighbor 50.0.0.4 activate neighbor 50.0.0.6 remote-as 1
neighbor 50.0.0.6 update-source Loopback0 neighbor
50.0.0.6 activate no auto-summary ! address-family ipv4
vrf yellow redistribute connected redistribute rip no
auto-summary no synchronization exit-address-family !
address-family vpnv4 neighbor 50.0.0.4 activate neighbor
50.0.0.4 send-community extended neighbor 50.0.0.6
activate neighbor 50.0.0.6 send-community extended no
auto-summary exit-address-family ! ip classless no ip
http server ip pim bidir-enable ip pim vrf yellow send-
rp-announce Loopback100 scope 100 ip pim vrf yellow
send-rp-discovery Loopback100 scope 100 !--- Configure
auto-RP. The R2's loopback !--- 100 is the RP in VRF
yellow. !!! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0
line vty 0 4 login ! end

```

R3(P)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
!
ip multicast-routing
!--- Enable global multicast routing. ip cef mpls label
protocol ldp tag-switching tdp router-id Loopback0 !!!
interface Loopback0 ip address 50.0.0.3 255.255.255.255
ip pim sparse-dense-mode ! ! interface Serial1/0 ip
address 10.2.0.3 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode
!--- Enable multicast on links to PE routers !--- which
have MVPNs configured. tag-switching ip ! interface
Serial2/0 ip address 10.3.0.3 255.255.255.0 ip pim
sparse-dense-mode tag-switching ip ! router ospf 1
router-id 50.0.0.3 log-adjacency-changes network

```

```
10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 50.0.0.0 0.0.0.255
area 0 ! ip classless no ip http server ip pim bidir-
enable ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 100 ip
pim send-rp-discovery Loopback0 scope 100 !--- R3 is
configured to announce itself as !--- the RP through
auto-RP. ! ! ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0
line vty 0 4 login ! end
```

R4-(PE)

```
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R4
!
!
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
ip vrf yellow
 rd 2:200
 route-target export 2:200
 route-target import 2:200
 mdt default 239.1.1.1
 !--- Configure the default MDT address. mdt data
238.2.2.0 0.0.0.255 threshold 1 !--- Configure the data
MDT range and threshold. ! ip multicast-routing !---
Enable global multicast routing. ip multicast-routing
vrf yellow !--- Enable multicast routing in VRF yellow.
ip cef mpls label protocol ldp tag-switching tdp router-
id Loopback0 ! ! ! interface Loopback0 ip address
50.0.0.4 255.255.255.255 ip pim sparse-dense-mode !
interface Loopback100 ip vrf forwarding yellow ip
address 100.0.0.4 255.255.255.255 ip pim sparse-dense-
mode ! interface Serial1/0 ip address 10.3.0.4
255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode tag-switching ip
! interface Serial2/0 ip vrf forwarding yellow ip
address 10.4.0.4 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode
 !--- Enable the PIM toward the CE. ! router ospf 1
router-id 50.0.0.4 log-adjacency-changes network
10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 50.0.0.0 0.0.0.255
area 0 ! router rip version 2 no auto-summary ! address-
family ipv4 vrf yellow version 2 redistribute bgp 1
network 10.0.0.0 network 100.0.0.0 default-metric 5 no
auto-summary exit-address-family ! router bgp 1 no
synchronization no bgp default ipv4-unicast bgp log-
neighbor-changes redistribute rip neighbor 50.0.0.2
remote-as 1 neighbor 50.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 50.0.0.2 activate no auto-summary ! address-
family ipv4 vrf yellow redistribute connected
redistribute rip no auto-summary no synchronization
exit-address-family ! address-family vpnv4 neighbor
50.0.0.2 activate neighbor 50.0.0.2 send-community
extended no auto-summary exit-address-family ! ip
classless no ip http server ip pim bidir-enable ! ! ! !
! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0 line vty 0 4
login ! end
```

R5-(CE)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R5
!
!
clock timezone CET 1
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
ip multicast-routing
!--- Enable global multicast routing in the CE. !!
interface Loopback0 ip address 100.0.0.5 255.255.255.255
! interface Serial0/0 ip address 10.4.0.5 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode ip igmp join-group 224.2.2.2 !
router rip version 2 network 10.0.0.0 network 100.0.0.0
no auto-summary ! ip classless no ip http server ip pim
bidir-enable ! ! ! ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 line
aux 0 line vty 0 4 login ! end

```

Conseils de conception

- La Multidiffusion pour MPLS VPN (MVPN) est configurée sur la configuration du VPN. Le réseau VPN MPLS doit être soigneusement conçu, pour observer toutes les recommandations pour des réseaux VPN MPLS d'abord.
- Le noyau de fournisseur de services doit être configuré pour le service indigène de Multidiffusion. Le noyau doit être configuré pour la Multidiffusion spécifique de mode intermédiaire PIM (PIM-SM), de source (PIM-SSM), ou le PIM bidirectionnel (PIM-BIDIR). Le PIM en mode dense (PIM-DM) n'est pas pris en charge en tant que principal protocole dans des configurations MVPN. Il est possible de configurer un mélange de protocoles pris en charge dans le noyau du fournisseur. Ceci peut être fait quand quelques groupes de multidiffusion sont manipulés par un mode PIM et quelques autres groupes sont manipulés par un autre mode pris en charge PIM.
- Tous les protocoles de Multidiffusion sont pris en charge dans le VRF de Multidiffusion. C'est-à-dire, dans le VRF de Multidiffusion vous pouvez utiliser le MSDP et le PIM-DM en plus du PIM-SM, du PIM-SSM et du PIM-BIDIR
- Le service MVPN peut être ajouté séparément sur une base de Vrf-par-VRF. C'est-à-dire, un routeur PE peut faire configurer des vrf Multidiffusion-activés et des vrf réservés unicast.
- Non tous les sites d'un VRF simple d'unicast doivent être configurés pour la Multidiffusion. Il est possible d'avoir quelques sites (et même interfaces de routeur PE MVPN) où la Multidiffusion n'est pas activée. Vous devez s'assurer que des artères ne sont jamais calculées pour indiquer les interfaces activées par Multidiffusion. Autrement, la Fonction Multicast Forwarding sera cassée.
- Plus d'un VRF peut appartenir au même domaine de Multidiffusion MVPN. L'adressage IP doit être seul dans un domaine de Multidiffusion. La fuite des artères et/ou des paquets entre les domaines de Multidiffusion ou dans une table de routage globale de Multidiffusion n'est actuellement pas possible.
- Il est obligatoire pour que MVPN fonctionne une configuration de mdt default. Configurer les données MDT est facultatif. Il est fortement recommandé pour placer le seuil pour les données MDT si vous choisissez de configurer un.

- L'adresse IP du par défaut MDT détermine à quel VRF de domaine de Multidiffusion appartient. Par conséquent, il est possible d'avoir la même adresse du par défaut MDT pour plus d'un VRF. Cependant, ils partageront des paquets de multidiffusion entre eux et doivent observer d'autres exigences sur des domaines de Multidiffusion (tels que le seul schéma d'adressage IP).
- Les données MDT pourraient ou ne pourraient pas être configurées avec la même plage des adresses IP sur différents Routeurs de PE. Ceci dépend de quel mode PIM est utilisé dans le noyau d'un fournisseur. Si le noyau de fournisseur de services utilise le mode clairsemé PIM, alors chaque routeur PE doit utiliser une seule plage des adresses IP pour des groupes des données MDT. Si le noyau de fournisseur de services utilise la Multidiffusion de Source-particularité, alors tous les Routeurs de PE pourraient être configurés avec la même plage des adresses IP pour les données MDT de chaque domaine de Multidiffusion.

Vérifiez

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- **show ip igmp groups** — Affiche les groupes de multidiffusion avec les récepteurs qui sont directement connectés au routeur et qui ont été appris par le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol).
- **show ip pim mdt bgp** — Les affichages ont détaillé la publicité de Protocole BGP (Border Gateway Protocol) du moteur de distinction de route (RD) pour le groupe de mdt default.
- **le mdt de <vrf-name> de show ip pim vrf envoient** — Affiche les annonces des données MDT que le routeur a faites dans le VRF spécifié.
- **le mdt de <vrf-name> de show ip pim vrf reçoivent** — Affiche les annonces des données MDT reçues par le routeur dans le VRF spécifié.
- **show ip mroute** — Affiche le contenu de la table de routage de Protocole IP Multicast dans le noyau du fournisseur.
- **<vrf-name> de vrf de show ip mroute** — Affiche la table de routage de Multidiffusion dans le VRF du client.

Terminez-vous ces étapes pour vérifier que votre configuration fonctionne correctement.

1. Vérifiez que le siège potentiel d'explosion ont joint le groupe IGMP pour le tunnel du par défaut MDT. S'il est configuré après que la commande de **par défaut-mdt** soit émise sous la configuration de VRF, le PE pourrait pour joindre le groupe du par défaut MDT. Une fois que le bouclage est configuré, retirez la commande de **mdt du VRF** et mettez-la de nouveau à résoudre le problème. Pour PE-R2, émettez la commande de **show ip igmp groups**.

```
IGMP Connected Group Membership
```

Group Address	Interface	Uptime	Expires	Last Reporter
224.0.1.40	Serial2/0	02:21:23	stopped	10.2.0.2
239.1.1.1	Loopback0	02:36:59	stopped	0.0.0.0

Pour PE-R4, émettez la commande de **show ip igmp groups**.

```
IGMP Connected Group Membership
```

Group Address	Interface	Uptime	Expires	Last Reporter
224.0.1.40	Loopback0	02:51:48	00:02:39	50.0.0.4
239.1.1.2	Loopback0	02:51:45	stopped	0.0.0.0

```
239.1.1.1      Loopback0      02:51:45  stopped  0.0.0.0
239.2.2.0      Loopback0      01:40:03  stopped  0.0.0.0
```

2. Vérifiez la publicité BGP reçue pour chaque PE. **Note:** Pour cet exemple, vérifiez le MDTs originaire du siège potentiel d'explosion PE-R2 et PE-R4 de pair. Pour PE-R2, émettez la commande de **show ip pim mdt bgp**.

```
MDT-default group 239.1.1.1
rid: 50.0.0.4 next_hop: 50.0.0.4
```

WAVL tree nodes

```
MDT-default: 239.1.1.1 Tunnel0      source-interface: Loopback0
```

Pour la question PE-R4 la commande de **show ip pim mdt bgp**

```
MDT-default group 239.1.1.1
rid: 50.0.0.2 next_hop: 50.0.0.2
```

WAVL tree nodes

```
MDT-default: 239.1.1.1 Tunnel0      source-interface: Loopback0
MDT-data : 239.2.2.0 Tunnel0      source-interface: Loopback0
```

3. Vérifiez les données MDTs. **Note:** Pour cet exemple, vérifiez les données MDT originaires ou jointes par PE-R2 et PE-R4. Pour PE-R2, émettez le **mdt de jaune de show ip pim vrf envoient la commande**.

```
MDT-data send list for VRF: yellow
  (source, group)                MDT-data group      ref_count
  (100.0.0.1, 224.2.2.2)         239.2.2.0           1
```

Pour PE-R2, émettez le **mdt de jaune de show ip pim vrf reçoivent la commande**.

```
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
```

```
Joined MDT-data groups for VRF: yellow
  group: 239.2.2.0 source: 0.0.0.0 ref_count: 1
```

Vérifiez la table de routage globale de Multidiffusion pour le par défaut MDT. **Note:** Notez ces informations : La liste d'interfaces en sortie est **jaune MVRF** sur le siège potentiel d'explosion. Le routeur P voit le groupe en tant que groupe de multidiffusion régulier. Chaque PE est une source pour le par défaut MDT, et est seulement dans les Routeurs de PE. Un nouvel indicateur, Z, indique que c'est un tunnel de Multidiffusion. Pour PE-R2, émettez la commande de **239.1.1.1 de show ip mroute**.

```
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
```

```
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
```

```
(* , 239.1.1.1), 02:37:16/stopped, RP 50.0.0.3, flags: SJCFZ
  Incoming interface: Serial2/0, RPF nbr 10.2.0.3
  Outgoing interface list:
    MVRF yellow, Forward/Sparse-Dense, 02:21:26/00:00:28
```

```
(50.0.0.2, 239.1.1.1), 02:37:12/00:03:29, flags: FTZ
  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
```



```
Serial2/0, Forward/Sparse-Dense, 02:36:09/00:02:33
(
50.0.0.4, 239.1.1.1), 02:36:02/00:02:59, flags: JTZ
Incoming interface: Serial2/0, RPF nbr 10.2.0.3
Outgoing interface list:
MVRF yellow, Forward/Sparse-Dense, 02:21:26/00:00:28
```

Pour P-R3, émettez la commande de 239.1.1.1 de show ip mroute.

```
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
```

```
(* , 239.1.1.1), 02:50:24/stopped, RP 50.0.0.3, flags: S
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Serial1/0, Forward/Sparse-Dense, 02:34:41/00:03:16
Serial2/0, Forward/Sparse-Dense, 02:49:24/00:02:37
```

```
(50.0.0.2, 239.1.1.1), 02:49:56/00:03:23, flags: T
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 10.2.0.2
Outgoing interface list:
Serial2/0, Forward/Sparse-Dense, 02:49:24/00:02:37
```

```
(50.0.0.4, 239.1.1.1), 02:49:47/00:03:23, flags: T
Incoming interface: Serial2/0, RPF nbr 10.3.0.4
Outgoing interface list:
Serial1/0, Forward/Sparse-Dense, 02:34:41/00:03:16
```

Pour PE-R4, émettez la commande de 239.1.1.1 de show ip mroute.

```
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
```

```
(* , 239.1.1.1), 02:51:06/stopped, RP 50.0.0.3, flags: SJCFZ
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 10.3.0.3
Outgoing interface list:
MVRF yellow, Forward/Sparse-Dense, 02:51:06/00:00:48
```

```
(50.0.0.2, 239.1.1.1), 02:50:06/00:02:58, flags: JTZ
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 10.3.0.3
Outgoing interface list:
MVRF yellow, Forward/Sparse-Dense, 02:50:06/00:00:48
```

```
(50.0.0.4, 239.1.1.1), 02:51:00/00:03:10, flags: FTZ
Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Serial1/0, Forward/Sparse-Dense, 02:35:24/00:03:00
```

4. Vérifiez la table de routage globale de Multidiffusion pour des données MDTs. Note: Pour PE-R2, notez que l'interface sortante est tunnel0. Pour PE-R2, où la source se trouve (côté de

VRF), émettez la commande de **224.2.2.2 de jaune de vrf de show ip mroute**.

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

```
(* , 224.2.2.2), 2d01h/stopped, RP 100.0.0.2, flags: S
```

```
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
```

```
Outgoing interface list:
```

```
Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 2d01h/00:02:34
```

```
(100.0.0.1, 224.2.2.2), 00:05:32/00:03:26, flags: Ty
```

```
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 10.1.0.1
```

```
Outgoing interface list:
```

```
Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:05:37/00:02:34
```

Pour PE-R2, où la source se trouve (route multicast globale), émettez la commande de **239.2.2.0 de show ip mroute**.

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

```
(* , 239.2.2.0), 02:13:27/stopped, RP 50.0.0.3, flags: SJPFZ
```

```
Incoming interface: Serial2/0, RPF nbr 10.2.0.3
```

```
Outgoing interface list: Null
```

```
(50.0.0.2, 239.2.2.0), 02:13:27/00:03:22, flags: FTZ
```

```
Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0
```

```
Outgoing interface list:
```

```
Serial2/0, Forward/Sparse-Dense, 02:13:27/00:03:26
```

Note: Seulement le routeur PE avec a la source multicast reliée à elle apparaît comme source pour le trafic de multidiffusion de l'adresse de groupe des données MDT.

Dépannez

- Émettez la **commande neighbor de show ip pim vrf** de vérifier que les Routeurs de PE ont établi des relations voisines PIM par l'interface de tunnel dynamique. S'ils faisaient, alors MDT par défaut fonctionne correctement.
- Si MDT par défaut ne fonctionne pas, émettez la commande de **show ip pim mdt bgp** de vérifier que des bouclages des Routeurs distants de PE participant à MVPN sont connus par le routeur local. S'ils ne sont pas, vérifiez que PIM est activé sur des interfaces de bouclage utilisées comme source des sessions BGP de député britannique
- Vérifiez que le noyau de fournisseur de services est correctement configuré pour fournir la Multidiffusion entre les Routeurs de PE. Pour le test vous pourriez configurer l'**ip igmp join-group** sur l'interface de bouclage d'un routeur PE et faire le **ping de** Multidiffusion originale du

bouclage d'un autre routeur PE.

Informations connexes

- [Nouvelle documentation sur les fonctionnalités MPLS VPN](#)
- [Page d'assistance MPLS](#)
- [Page de support de multidiffusion IP](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)