

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Questions supplémentaires](#)

[Questions de VMware](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit un problème qui est produit quand le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE) et d'autres serveurs de Linux ne synchronisent pas avec un serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol) qui est installé sur une Microsoft Windows Server. Une solution au problème est également fournie.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de Cisco ISE CLI
- Connaissance de base au sujet de NTP

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version 2012 de Microsoft Windows Server
- Versions de logiciel 1.3 de Cisco ISE et plus tard

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Après que vous configuriez l'ISE CLI afin d'utiliser la Microsoft Windows Server comme NTP, il ne

synchronise pas. La configuration par défaut de contrôleur de domaine de la Microsoft Windows Server 2012 est utilisée (configuration par défaut de NTP). Les états ISE que la source locale est encore utilisée :

Tous les paramètres (accessibilité, retard, décalage, et jitter) ne semblent être corrects, et là sont aucune manière de dépanner la question du CLI (panne de synchronisation de NTP). Pour la confirmation de la question, vous devez aller au niveau de racine et utiliser l'outil NTPQ afin de questionner le *démon de ntpd* pour plus de détails :

Comme affiché, il y a deux associations présentées. L'association **53520** est marquée en tant que *rejeté*. Voici quelques détails supplémentaires pour cette association :

Il est possible de confirmer que c'est le serveur précédemment configuré de NTP (10.62.145.72) pour lequel la synchronisation échoue. En outre, le paramètre de dispersion de racine est grand (au-dessus de 10,000 ms). Employez ces informations afin de confirmer ce paramètre de la Microsoft Windows Server :

Les captures de paquet présentent la demande qui est envoyée de l'ISE, avec une dispersion acceptable de racine d'une seconde :

```
▷ User Datagram Protocol, Src Port: ntp (123), Dst Port: ntp (123)
▽ Network Time Protocol (NTP Version 4, client)
  ▷ Flags: 0xe3
    Peer Clock Stratum: unspecified or invalid (0)
    Peer Polling Interval: invalid (3)
    Peer Clock Precision: 0,015625 sec
    Root Delay:      1,0000 sec
    Root Dispersion:  1,0000 sec
    Reference ID: NULL
    Reference Timestamp: Jan  1, 1970 00:00:00.000000000 UTC
    Origin Timestamp: Jan  1, 1970 00:00:00.000000000 UTC
    Receive Timestamp: Jan  1, 1970 00:00:00.000000000 UTC
    Transmit Timestamp: Aug  3, 2015 13:14:42.503653000 UTC
```

Voici la réponse du serveur, qui a une dispersion de racine qui est plus grande que dix secondes :

```
▷ User Datagram Protocol, Src Port: ntp (123), Dst Port: ntp (123)
▽ Network Time Protocol (NTP Version 3, server)
  ▷ Flags: 0x1c
    Peer Clock Stratum: primary reference (1)
    Peer Polling Interval: invalid (3)
    Peer Clock Precision: 0,015625 sec
    Root Delay:      0,0000 sec
    Root Dispersion: 10,0695 sec
    Reference ID: uncalibrated local clock
    Reference Timestamp: Aug  3, 2015 11:57:02.308643000 UTC
    Origin Timestamp: Aug  3, 2015 13:14:42.503653000 UTC
    Receive Timestamp: Aug  3, 2015 13:14:42.511643000 UTC
    Transmit Timestamp: Aug  3, 2015 13:14:42.511643000 UTC
```

En conséquence, ceci n'est pas reçu, qui fait relâcher la demande et continuer l'ISE la source heure locale.

La dispersion de racine est un nombre qui indique l'erreur maximum relativement à la source de référence principale à la racine du sous-réseau de synchronisation. Il est augmenté par chaque serveur de NTP. Par défaut, le serveur de Microsoft place la valeur à dix secondes seulement où sa propre source heure locale est utilisée (afin d'indiquer que ce n'est pas une source fiable de temps). Quand le serveur de NTP de Microsoft est configuré avec un NTP externe, cette valeur est dérivée du serveur et le problème n'existe pas.

Solution

Selon la [documentation Microsoft](#), il est possible de configurer la valeur de *LocalRootDispersion* dans le registre. Terminez-vous ces étapes afin de configurer la valeur de registre :

1. Arrêtez le service de NTP de PowerShell (sur option, sélectionnez la commande **nette de l'arrêt w32time**) :
2. Placez la valeur de registre à **0** :
3. Redémarrez le service (sur option, sélectionnez la commande **nette du début w32time**) :
4. Vérifiez que la nouvelle valeur (0) est signalée :

L'outil ISE NTPQ devrait maintenant signaler une valeur basse (de 48 ms) :

Ceci permet à la synchronisation de se produire comme prévue :

Vous pouvez également vérifier ces informations du CLI :

Questions supplémentaires

Certaines des versions plus anciennes de Microsoft Windows Server pourraient avoir différentes configurations par défaut de NTP. Cisco recommande que vous vérifiiez si ces configurations sont correctes et acceptables par l'ISE. Vérifiez ces paramètres de registre :

- Changez la valeur *activée d'indicateur* à **1** afin d'activer le serveur de NTP :
- Placez l'entrée dans le registre de *type au NTP* afin de changer le type de serveur :
- Placez l'entrée dans le registre de *indicateurs d'annonce* à **5** afin d'indiquer une source temporelle fiable :

Questions de VMware

Les questions de synchronisation de NTP pourraient être provoquées par l'ID [2075424](#) de bogue de VMware (*l'hôte d'ESXi ne synchronise pas le temps avec le serveur de NTP*).

La question est résolue dans ces correctifs :

- Mise à jour 1 de VMware ESXi 5.5
- Correctif 4 d'ESXi 5.1 de VMware
- Correctif 8 d'ESXi 5.0 de VMware

Informations connexes

- [Guide de l'administrateur de Logiciel Cisco Identity Services Engine, version 1.4](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)