

PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH : Le WCCP exige le routage de modèle de sdm

Contenu

[Question :](#)

Question :

La négociation WCCP entre l'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) et le Cisco Catalyst 3750 ne fonctionne pas et les 3750 états de console du commutateur : "00:00:58 : %PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH : Le WCCP exige le routage de modèle de sdm »

Note: Ce message applique seulement au Catalyst 3750 et à 3560 Commutateurs.

Pour prendre en charge la caractéristique WCCP sur le Catalyst 3750 et 3560 Commutateurs, vous devez activer le modèle de routage du Switch Database Management (SDM).

Action recommandée :

Modifiez le modèle SDM pour activer le modèle de routage. Utilisez le « **sdm prefer conduisant** » la commande de configuration globale, et alors « **rechargez** » le commutateur à l'aide de la commande de privileged exec de recharge.

Voyez également : [Catalyst 3750, 3560, 3550, 2970, et guide des messages système de 2960 commutateurs, 12.2\(37\)SE](#)