

Les ports de Fabric-Interconnect fonctionnent pendant plus de 90 jours

Table des matières

[Un ou plusieurs ports du Fabric-Interconnect fonctionnent pendant la période de grâce pendant plus de 90 jours](#)

[Gravité ICS](#)

[Incidence](#)

[Description](#)

[MessageSyslog](#)

[MessageÉchantillon](#)

[Gamme de produits](#)

[Regex](#)

[Recommandation](#)

[Commandes](#)

Un ou plusieurs ports du Fabric-Interconnect fonctionnent pendant la période de grâce pendant plus de 90 jours

Gravité ICS

3 - Erreur

Incidence

Le port peut ne pas fonctionner après l'expiration du délai de grâce. Si le syslog s'est produit une ou plusieurs fois et ne s'affiche pas souvent, il peut être ignoré en toute sécurité.

Description

Ce message indique qu'au moins un port de l'interconnexion de fabric est en cours d'exécution pendant la période de grâce depuis plus de 90 jours. Cette erreur se produit généralement lorsqu'un ou plusieurs ports du module fixe sont activés après que toutes les licences par défaut ont été attribuées à des ports et que les ports sans licence sont en cours d'exécution depuis plus de 90 jours.

MessageSyslog

MessageÉchantillon

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license  
for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X day
```

Gamme de produits

- Serveurs lames Cisco UCS série B
- Serveurs rack Cisco UCS série C
- Châssis de serveur lame Cisco UCS 5100
- Interconnexions de trames Cisco UCS, série 6400
- Interconnexions de trames Cisco UCS, série 6300
- Interconnexions de trames Cisco UCS, série 6200

Regex

S/O

Recommandation

Les étapes suivantes sont recommandées :

1. Si la panne se produit dans l'interface utilisateur graphique de Cisco UCS (Unified Computing System) Manager, vérifiez le nombre de ports activés sur le module fixe.
2. Vérifiez le nombre de licences installées et utilisées sur chaque interconnexion de fabric. Dans l'interface utilisateur graphique de Cisco UCS Manager, l'utilisateur peut accéder aux informations de licence à partir de l'onglet Admin pour l'interconnexion de fabric. Dans l'interface de ligne de commande (CLI) de Cisco UCS Manager, l'utilisateur peut accéder aux informations de licence en entrant la commande `show usage detail` sous l'étendue de la licence.
3. Si le problème persiste, achetez une nouvelle licence et installez-la sur le périphérique. Si cela ne résout pas le problème, contactez l'ingénieur du support.

Commandes

`#show usage detail`

`#show feature detail`

`#show fault detail`

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.