

Dépannez un verrouillage CFS sur des Commutateurs de gamme de Nexus 5000

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Problèmes identifiés](#)

Introduction

Ce document décrit comment dépanner les Services Cisco Fabric (CFS) verrouillent sur la gamme d'un Nexus 5000 commutent.

[Informations générales](#)

Le CFS fournit une infrastructure commune pour la synchronisation de configuration automatique dans la matrice. Il fournit la fonction de transport aussi bien qu'un riche collection de services communs aux applications. Le CFS peut découvrir les Commutateurs CFS-capables dans la matrice aussi bien que leurs capacités d'application. Certaines des applications qui peuvent être synchronisées utilisant le CFS sur un commutateur de Nexus 5000 incluent :

- ARP
- callhome
- périphérique-pseudonyme
- dhcp_snoop
- dpvm
- eth_port_sec
- fc-port-Sécurité
- fcdomain
- fctimer
- fscm
- fwm
- ICMPv6
- igmp
- mcectest
- msp
- ntp
- rscn

- session-directeur
- stp
- syslogd
- tapp
- vem_mgr
- score
- VMs
- vpc

Quand vous configurez une application qui utilise l'infrastructure CFS, cette caractéristique commence une session CFS et verrouille la matrice. Quand une matrice est verrouillée, le logiciel de Nexus ne permet aucune modification de configuration d'un commutateur, autre que le commutateur qui tient le verrouillage. Le logiciel de Nexus émet également un message d'erreur ce échec de l'opération d'états « . La matrice est déjà verrouillée ».

Si vous commencez une session CFS qui exige un verrouillage de matrice mais oubliez de finir la session, un administrateur peut effacer la session. Si vous verrouillez une matrice à tout moment, votre nom d'utilisateur est retrouvé à travers des reprises et des basculements. Si des autres essais d'utilisateur (sur le même ordinateur) pour effectuer des tâches de configuration, les tentatives de cet utilisateur sont rejetés et la « session actuellement possédée un message d'erreur par utilisateur différent » apparaît.

Problème

Un utilisateur ne peut pas apporter n'importe quelle modification associée par configuration pour l'application correspondante, pour laquelle un verrouillage CFS est coincé ou ne peut pas exécuter une mise à jour de logiciel en service (ISSU) si le CFS est verrouillé pour la session-directeur.

Cette liste affiche quelques messages d'erreur communs provoqués par un verrouillage CFS :

- Échec de l'opération. La matrice est déjà verrouillée
- Session actuellement possédée par un utilisateur différent
- Entretenez l'erreur retournée « cfs » : Échec de l'opération. La matrice est déjà verrouillée (0x40B30029)

Solution

Il y a deux méthodes que vous pouvez employer afin d'effacer un verrouillage CFS :

- Sélectionnez la commande **claire de session de <application>**.
- Identifiez l'application SAPIDE et déverrouillez la matrice pour l'application avec la commande masquée **cfs interne déverrouillent le <sap-id>**. Sapide est l'ID numérique seulement assigné pour chaque processus.

Cette procédure inclut les deux méthodes :

1. Validez si le CFS est verrouillé et identifiez l'application affectée. Cet exemple de sortie prouve que le CFS est actuellement verrouillé pour le Port canalisé virtuel (VPC) :cisco-N5k#

```
show cfs lock
```

Application: vpc

Scope : Physical-eth

```
-----  
Switch WWN  IP Address  User Name  User Type  
-----
```

```
20:00:00:2a:6a:6d:03:c0 0.0.0.0  CLI/SNMP v3
```

Total number of entries = 1

Cisco-N5k# **show cfs lock name vpc**

Scope : Physical-eth

```
-----  
Switch WWN  IP Address  User Name  User Type  
-----
```

```
20:00:00:2a:6a:6d:03:c0 0.0.0.0  CLI/SNMP v3
```

Total number of entries = 1

cisco-N5k#

cisco-N5k# **show system internal csm info trace**

Thu Feb 19 13:20:40.856718 csm_get_locked_ssn_ctxt[515]: Lock not yet taken.

Thu Feb 19 11:21:11.106929 Unlocking DB, Lock Owner Details:Client:2 ID:-1

Thu Feb 19 11:21:11.104247 **DB Lock Successful by Client:2 ID:-1**

Mon Feb 16 20:45:16.320494 csm_get_locked_ssn_ctxt[515]: Lock not yet taken.

Mon Feb 16 20:45:14.223875 csm_get_locked_ssn_ctxt[515]: Lock not yet taken.

Mon Feb 16 20:44:59.40095 csm_get_locked_ssn_ctxt[515]: Lock not yet taken. **Vous pouvez**

également sélectionner la commande de show cfs application afin de voir les applications qui

utilisent actuellement le CFS :

cisco-N5k# **show cfs application**

```
-----  
Application  Enabled  Scope  
-----
```

```
arp  Yes  Physical-eth
```

```
fwm  Yes  Physical-eth
```

```
ntp  No   Physical-fc-ip
```

```
stp  Yes  Physical-eth
```

```
vpc  Yes  Physical-eth
```

```
fscm Yes  Physical-fc
```

```
igmp Yes  Physical-eth
```

```
role No   Physical-fc-ip
```

```
rscn No   Logical
```

```
icmpv6 Yes  Physical-eth
```

```
radius No   Physical-fc-ip
```

```
fctimer No   Physical-fc
```

```
syslogd No   Physical-fc-ip
```

```
fcdomain No   Logical
```

```
session-mgr Yes  Physical-ip
```

```
device-alias Yes  Physical-fc
```

Total number of entries = 16

2. Effacez le verrouillage CFS. Choisissez une des deux méthodes fournies dans cette étape [:Méthode 1](#) : Sélectionnez la commande **claire de session de <application>** afin d'effacer le verrouillage. Un verrouillage CFS pour l'application de NTP est effacé dans cet exemple
- ```
:cisco-N5k#clear ntp session
```
- Remarque: Cette commande s'applique pas applicable pour toutes les applications. Par exemple, applications qui tombent sous la portée « physique-

eth » telle que le Protocole ARP (Address Resolution Protocol), expédiant le gestionnaire (FWM), le Protocole Spanning Tree (STP), le VPC, le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol), et l'Internet Control Message Protocol (ICMP6). Vous devez employer la commande masquée dans la méthode 2 afin de déverrouiller la session. **Méthode 2** : Identifiez l'application sapide et déverrouillez la matrice avec la commande masquée **cfs interne déverrouillent le <sap-id>**.  
 cisco-N5k# show system internal sysmgr service all

```
Name UUID PID SAP state Start count Tag Plugin ID

aaa 0x000000B5 3221 111 s0009 1 N/A 0
cert_enroll 0x0000012B 3220 169 s0009 1 N/A 0
Flexlink 0x00000434 [NA] [NA] s0075 None N/A 0
psshelper_gsvc 0x0000021A 3159 398 s0009 1 N/A 0
radius 0x000000B7 3380 113 s0009 1 N/A 0
securityd 0x0000002A 3219 55 s0009 1 N/A 0
tacacs 0x000000B6 [NA] [NA] s0075 None N/A 0
eigrp 0x41000130 [NA] [NA] s0075 None N/A 0
isis_fabricpath0x41000243 3876 436 s0009 1 N/A 0
vpc 0x00000251 3900 450 s0009 1 N/A 0 < <
vsan 0x00000029 3817 15 s0009 1 N/A 2
vshd 0x00000028 3149 37 s0009 1 N/A 0
```

Identifiez le sapide de la sortie et déverrouillez le comme indiqué dans cet exemple de matrice :  
 cisco-N5k# cfs internal unlock 450  
 Application Unlocked

Remarque: Il déverrouille la commande est une commande masquée de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Nexus utilisée pour déverrouiller le CFS et est sûr s'exécuter le **cfs interne** dans la production.

- Émettez ces commandes show afin de valider la solution :  
 cisco-N5k# show cfs lock name vpc  
 cisco-N5k#

```
cisco-N5k# show cfs internal session-history name vpc

Time Stamp Source WWN Event
User Name Session ID

Tue May 26 23:35:51 2015 20:00:00:05:73:d0:c0:00 LOCK_OBTAINED
admin 147513262
Tue May 26 23:53:52 2015 20:00:00:05:73:d0:c0:00 LOCK_CLEAR
admin 147513262

```

## Problèmes identifiés

Ce sont certaines des erreurs de logiciel connues associées par CFS :

- ID de bogue Cisco [CSCtj40756](#) - Panne ISSU - le « cfs » a renvoyé l'erreur : La matrice est déjà verrouillée (0x40B30029)
- ID de bogue Cisco [CSCue03528](#) - Le sync de base de données/config de session/CFS a verrouillé d'un côté sans validation