

# Configuration de la fonction PPP Callback sur RNIS avec une chaîne de rappel fournie AAA

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Commandes de dépannage \(facultatif\)](#)

[Exemple de sortie de débogage](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour le rappel de PPP entre deux Routeurs de Cisco.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version de logiciel 12.0(3)T ou ultérieures de Cisco IOS®.

**Remarque:** Pour configurer le rappel de PPP à l'aide d'un serveur d'AAA assigné la chaîne de rappel, vous devez utiliser la commande de **dialer aaa**, qui est disponible dans Logiciel Cisco IOS version 12.0(3)T ou plus tard. Cependant dans des versions 12.1(4)T de Cisco IOS, 12.2(1)T, et plus tard, cette commande n'est pas exigé pour le rappel de PPP avec un serveur d'AAA assigné la chaîne de rappel.

**Remarque:** La commande de **dialer aaa** est seulement prise en charge avec le legs DDR (suivant les indications de [figure1](#)).

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Informations générales](#)

Le TACACS+ (serveur d'AAA) est utilisé pour assurer le rappel dialstring au serveur de rappel. Cependant, vous pouvez également employer le RAYON pour assurer la chaîne de rappel. Pour configurer le rappel de PPP avec l'authentification locale, l'autorisation, et la comptabilité (AAA), voyez [configurer le PPP Callback sur RNIS](#).

Dans cette configuration d'échantillon, PPP d'utilisations de rappel et les équipements spécifiés dans RFC 1570. Le rappel de PPP à travers le circuit RNIS est terminé dans cette commande :

1. Le client de rappel initie et évoque une connexion RNIS au routeur de serveur de rappel.
2. Le client de rappel et le serveur de rappel négocient le Link Control Protocol de PPP (LCP). Dans la négociation LCP, le rappel est demandé, négocié, et convenu.
3. Le client de rappel et le serveur de rappel s'authentifient avec le Password Authentication Protocol (PAP) ou le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) de PPP. Cependant, vous pouvez configurer le client de rappel pour ne pas authentifier le serveur de rappel, par la commande de [callin de CHAP d'authentification de ppp](#).
4. Le serveur de rappel obtient les attributs nécessaires de rappel, tels que le rappel dialstring (le numéro de téléphone du client) du serveur d'AAA.
5. Les deux Routeurs relâchent la connexion RNIS.
6. Le serveur de rappel initie le rappel au client. Quand l'appel se connecte, les Routeurs s'authentifient, et le lien est établi.

## [Configurez](#)


Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

**Remarque:** Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) ([clients enregistrés](#) seulement).

## [Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Figure 1 - Diagramme de réseau



## Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration du logiciel gratuit TACACS+
- [Configuration RADIUS](#)
- Configuration RADIUS alternative
- configuration de Tnt-type (serveur de rappel)
- Configuration de Tremens (client de rappel)

### Configuration du logiciel gratuit TACACS+

```
user = tremens {
  default service = permit
  login = cleartext "cisco"
  chap = cleartext "cisco"
  !--- CHAP password. service = ppp protocol = lcp {
  callback-dialstring = "6083" !--- Number to callback.
  send-secret = "cisco" } }
```

Vous pouvez également employer le RAYON en tant que votre serveur d'AAA pour fournir les attributs de rappel au lieu de TACACS+. Un exemple de la configuration RADIUS est fourni ici :

### Configuration RADIUS

```
tremens Auth-Type = Local, Password = "cisco"
Service-Type = Framed-User,
!--- Service-Type(6) is Framed User(4). Cisco-AVPair =
"lcp:callback-dialstring=6083", Cisco-AVPair =
"lcp:send-secret=cisco"
```

**Remarque:** En configuration RADIUS affichée ci-dessus, le **lcp de Cisco AVPair : le send-secret=cisco** est nécessaire au moment de l'authentification du rappel. Si vous n'incluez pas cet AVPair, vous devez configurer le nom d'utilisateur et mot de passe de CHAP du routeur distant localement sur le serveur de rappel.

**Remarque:** Ce document traite principalement TACACS+. Met au point fourni dans ce document n'affichent pas un rappel Rayon-initié.

**Remarque:** De la version 12.1(7) de Cisco IOS, il est possible d'utiliser l'attribut RADIUS 19 de

l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour le RNIS et le rappel de service Microsoft analogique. En pareil cas, il est inutile d'utiliser Cisco AVPairs, affiché dans la configuration précédente. Référez-vous à l'exemple présenté alternatif de configuration RADIUS ici :

### Configuration RADIUS alternative

```
tremens      Auth-Type = Local, Password = "cisco"
             Service-Type = callback framed
             !--- Service-Type (6) is callback
             framed (4). !--- Callback framed is also known as !---
             Dialback-Framed-User. Callback =6083 !--- IETF RADIUS
             Callback attribute (19) with the phone !--- number for
             the callback.
```

**Remarque:** Le RAYON met au point affichera l'attribut RADIUS 19 IETF retourné au serveur de rappel.

Les configurations pour les deux Routeurs utilisés dans cet exemple sont affichées ici :

### Tnt-type (serveur de rappel)

```
version 12.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Tnt-buster
!
boot system flash flash:c5300-i-mz.121-4
logging buffered 1000000 debugging
aaa new-model
aaa authentication login none none
aaa authentication ppp default group tacacs+ local
!--- AAA methods for PPP authentication. aaa
authorization network default group tacacs+ !--- AAA
authorization methods for RADIUS implementation. !---
Replace TACACS+ with RADIUS in the statements above. !
spe 1/0 1/23 firmware location
system:/ucode/microcom_firmware ! resource-pool disable
! ip subnet-zero no ip domain-lookup ! isdn switch-type
primary-net5 ! controller E1 0 !--- E1 interface that
accepts the initial call and performs the callback.
clock source line primary pri-group timeslots 1-31 ! !
!--- irrelevant output has been omitted. ! interface
Loopback0 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 ! interface
Ethernet0 ip address 10.200.20.42 255.255.255.0 !
interface Serial0:15 !--- D-channel for controller E1 0.
no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 !--
-- Assign E1 0 to rotary-group 1 (which is necessary for
dialout). !--- Rotary-group properties are defined in
interface Dialer 1. isdn switch-type primary-net5 no cdp
enable ! ! !--- irrelevant output has been omitted. ! !
interface Dialer1 !--- This is the interface for the
dialer rotary-group 1 configuration. ip unnumbered
Loopback0 encapsulation ppp dialer in-band dialer aaa !-
-- This allows AAA to retrieve the callback dial string
via AAA servers. !--- This command is required for
callback attributes to be obtained !--- from the AAA
server. dialer idle-timeout 60 dialer enable-timeout 5
!--- The time (in seconds) between initial call
disconnect and callback !--- initiation. dialer hold-
queue 20 !--- This holds 20 packets destined for the
```

```

remote destination until the !--- connection is made.
dialer-group 1 no peer default ip address !--- The peer
is not given an IP address from a pool. !--- IP pool can
be defined if necessary. ppp callback accept !--- Allows
the interface to accept a callback request from a remote
host. ppp authentication chap callin ! ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 10.200.20.1 no ip http server ! dialer-list 1
protocol ip permit tacacs-server host 10.200.20.134 key
cisco !--- The IP address and key of the TACACS+ server.
! line con 0 exec-timeout 0 0 length 30 transport input
none line 1 24 line aux 0 line vty 0 4 no exec-banner
exec-timeout 0 0 login authentication none ! end

```

## Tremens (client de rappel)

```

version 12.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname tremens
!
username tnt-buster password 0 cisco
!--- Username and shared secret password used for CHAP
authentication. !--- The AAA server must have this
router hostname (tnt-buster) and !--- shared secret
(cisco) configured. ! ip subnet-zero no ip finger no ip
domain-lookup ! isdn switch-type basic-net3 ! interface
Loopback0 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 ! interface
Ethernet0 ip address 10.200.16.54 255.255.255.0 !
interface BRI0 !--- The interface used for dialin and
dialout. no ip address encapsulation ppp dialer pool-
member 1 !--- Assign BRI0 as member of dialer pool 1. !-
-- Dialer pool 1 is specified in interface Dialer 1.
isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap !
interface Dialer1 ip unnumbered Loopback0 encapsulation
ppp dialer pool 1 !--- Defines dialer pool 1. !--- BRI 0
is a member of this pool. dialer idle-timeout 60 dialer
string 8211 !--- The number to dial when dialing out for
the initial call. dialer hold-queue 20 !--- This holds
20 packets destined for the remote destination until the
!--- connection is made. dialer-group 1 no peer default
ip address no fair-queue no cdp enable ppp callback
request !--- Request PPP callback from the server. ppp
authentication chap ! ip route 2.2.2.2 255.255.255.255
Dialer1 !--- IP route for the dialer interface. no ip
http server ! dialer-list 1 protocol ip permit ! line
con 0 exec-timeout 0 0 transport input none line aux 0
line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login ! end

```

## Vérifiez

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- **nombre de type d'interface de show dialer** — les informations générales de diagnostic d'affichages pour des interfaces configurées pour le Routage à établissement de connexion à la demande (DDR). La source et les adresses de destination du paquet qui a initié la

composition sont affichées dans la ligne `raison d'appel`. Cette commande affiche également les temporisateurs de connexion.

- **état de `show isdn`** — te permet de s'assurer que le routeur communique correctement avec le commutateur RNIS. Dans le résultat, vérifiez que l'état de la couche 1 soit `ACTIVE`, et que l'état de la couche 2 = `MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED` s'affiche. Cette commande affiche également le nombre d'appels actifs.

## Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Référez-vous à la [référence de débogage des commandes de Cisco IOS version 12.0](#) pour plus d'informations sur des commandes de débogage.

### Commandes de dépannage (facultatif)

Certaines commandes `show` sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande `show`.

**Remarque:** Avant d'émettre des commandes de **débogage**, référez-vous aux [informations importantes sur des commandes de debug](#).

- **le `debug isdn q931`** — des expositions établissement d'appel et démolissent de la connexion réseau RNIS (couche 3).
- **mettez au point le numéroteur [événements / paquets]** — les informations de débogage de DDR d'affichages au sujet des paquets reçus sur une interface de numérotation.
- **`debug aaa authentication`** — affiche des informations sur l'authentification d'AAA.
- **autorisation de `debug aaa`** — affiche des informations sur l'autorisation d'AAA.
- **`debug tacacs`** — les informations de débogage détaillées d'affichages associées avec TACACS+.
- **`debug ppp negotiation`** — affiche des informations sur le trafic PPP et des échanges tandis que la négociation des composants de PPP est en cours, y compris le Link Control Protocol (LCP), authentification, et NCP. Une négociation PPP réussie ouvre tout d'abord l'état LCP, puis procède à l'authentification, pour terminer par la négociation de NCP.
- **`debug ppp authentication`** — affiche les messages du protocole d'authentification de PPP, y compris des échanges de paquet de Protocol d'authentification de défi (CHAP) et des échanges de Password Authentication Protocol (PAP). Si vous observez une panne pour vérifier si le nom d'utilisateur et mot de passe de CHAP sont configurés correctement.
- **`debug callback`** — événements de rappel d'affichages quand le routeur emploie un modem et un script de conversation pour faire appel de retour à une ligne de terminal. Pendant que cette commande est pour des Modems et des scripts de conversation, elle n'est pas utilisée dans cette configuration.

### Exemple de sortie de débogage

```
tnt-buster#show debug General OS: TACACS access control debugging is on AAA Authentication
debugging is on AAA Authorization debugging is on Dial on demand: Dial on demand events
debugging is on PPP: PPP protocol negotiation debugging is on ISDN: ISDN Q931 packets debugging
is on ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/-) DSL 0 --> 7 1 - - - - - tnt-
```

buster# \*Oct 16 08:59:26.403: ISDN Se0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x4880 *!--- incoming ISDN call setup message.* \*Oct 16 08:59:26.403: Sending Complete \*Oct 16 08:59:26.403: Bearer Capability i = 0x8890 \*Oct 16 08:59:26.403: Channel ID i = 0xA1839A \*Oct 16 08:59:26.403: Calling Party Number i = 0xA1, '6083', Plan:ISDN, Type:National *!--- Calling Party Number is configured in the callback string on !--- the AAA server.* \*Oct 16 08:59:26.403: Called Party Number i = 0x81, '211', Plan:ISDN, Type:Unknown \*Oct 16 08:59:26.407: Locking Shift to Codeset 6 \*Oct 16 08:59:26.407: Codeset 6 IE 0x28 i = 'ISDN-EDU-4' \*Oct 16 08:59:26.407: ISDN Se0:15: TX -> CALL\_PROC pd = 8 callref = 0xC880 \*Oct 16 08:59:26.411: Channel ID i = 0xA9839A \*Oct 16 08:59:26.415: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0:25, changed state to up \*Oct 16 08:59:26.419: Se0:25 PPP: Treating connection as a callin \*Oct 16 08:59:26.419: Se0:25 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open \*Oct 16 08:59:26.419: Se0:25 LCP: State is Listen \*Oct 16 08:59:26.419: ISDN Se0:15: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0xC880 \*Oct 16 08:59:26.419: Channel ID i = 0xA9839A \*Oct 16 08:59:26.459: ISDN Se0:15: RX <- CONNECT\_ACK pd = 8 callref = 0x4880 \*Oct 16 08:59:26.463: ISDN Se0:15: CALL\_PROGRESS: CALL\_CONNECTED call id 0x28, bchan 25, dsl 0 \*Oct 16 08:59:26.551: Se0:25 LCP: I CONFREQ [Listen] id 126 len 18 *!--- PPP LCP negotiation begins.* \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: MagicNumber 0x3E7BCBD2 (0x05063E7BCBD2) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: Callback 0 (0x0D0300) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 15 \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: MagicNumber 0xE06953E4 (0x0506E06953E4) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: O CONFACK [Listen] id 126 len 18 \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: MagicNumber 0x3E7BCBD2 (0x05063E7BCBD2) \*Oct 16 08:59:26.555: Se0:25 LCP: Callback 0 (0x0D0300) *!--- Callback option is acknowledged (CONFACKed).* \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 15 \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 LCP: MagicNumber 0xE06953E4 (0x0506E06953E4) \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 LCP: State is Open \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both *!--- PPP Authentication begins.* \*Oct 16 08:59:26.587: Se0:25 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 31 from "tnt-buster" \*Oct 16 08:59:26.611: Se0:25 CHAP: I CHALLENGE id 93 len 28 from "tremens" \*Oct 16 08:59:26.611: Se0:25 CHAP: Waiting for peer to authenticate first \*Oct 16 08:59:26.623: Se0:25 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "tremens" \*Oct 16 08:59:26.623: AAA: parse name=Serial0:25 idb type=13 tty=-1 \*Oct 16 08:59:26.623: AAA: name=Serial0:25 flags=0x51 type=1 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=0 channel=25 \*Oct 16 08:59:26.623: AAA: parse name= idb type=-1 tty=-1 \*Oct 16 08:59:26.623: AAA/MEMORY: create\_user (0x6126C0AC) user='tremens' ruser='' port='Serial0:25' rem\_addr='6083/211' authen\_type=CHAP service=PPP priv=1 \*Oct 16 08:59:26.623: AAA/AUTHEN/START (199889519): port='Serial0:25' list='' action=LOGIN service=PPP \*Oct 16 08:59:26.623: AAA/AUTHEN/START (199889519): using "default" list \*Oct 16 08:59:26.623: AAA/AUTHEN/START (199889519): Method=tacacs+ (tacacs+) *!--- Use TACACS+ as AAA method for the default list.* \*Oct 16 08:59:26.623: TAC+: send AUTHEN/START packet ver=193 id=199889519 \*Oct 16 08:59:26.623: TAC+: Using default tacacs server-group "tacacs+" list. \*Oct 16 08:59:26.623: TAC+: Opening TCP/IP to 10.200.20.134/49 timeout=5 \*Oct 16 08:59:26.627: TAC+: Opened TCP/IP handle 0x610C4D40 to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:26.627: TAC+: 10.200.20.134 (199889519) AUTHEN/START/LOGIN/CHAP queued \*Oct 16 08:59:26.827: TAC+: (199889519) AUTHEN/START/LOGIN/CHAP processed \*Oct 16 08:59:26.827: TAC+: ver=193 id=199889519 received AUTHEN status = PASS \*Oct 16 08:59:26.827: AAA/AUTHEN (199889519): status = PASS *!--- AAA authentication succeeds.* \*Oct 16 08:59:26.827: TAC+: Closing TCP/IP 0x610C4D40 connection to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP (4028243213): Port='Serial0:25' list='' service=NET \*Oct 16 08:59:26.827: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:25 (4028243213) user='tremens' \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP (4028243213): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP (4028243213): send AV protocol=lcp \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP (4028243213): found list "default" \*Oct 16 08:59:26.827: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP (4028243213): Method=tacacs+ (tacacs+) \*Oct 16 08:59:26.827: AAA/AUTHOR/TAC+: (4028243213): user=tremens \*Oct 16 08:59:26.827: AAA/AUTHOR/TAC+: (4028243213): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:26.827: AAA/AUTHOR/TAC+: (4028243213): send AV protocol=lcp \*Oct 16 08:59:26.827: TAC+: using previously set server 10.200.20.134 from group tacacs+ \*Oct 16 08:59:26.827: TAC+: Opening TCP/IP to 10.200.20.134/49 timeout=5 \*Oct 16 08:59:26.831: TAC+: Opened TCP/IP handle 0x61269588 to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:26.831: TAC+: Opened 10.200.20.134 index=1 \*Oct 16 08:59:26.831: TAC+: 10.200.20.134 (4028243213) AUTHOR/START queued \*Oct 16 08:59:27.031: TAC+: (4028243213) AUTHOR/START processed \*Oct 16 08:59:27.031: TAC+: (4028243213): received author response status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:27.031: TAC+: Closing TCP/IP 0x61269588 connection to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 AAA/AUTHOR (4028243213): Post authorization status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV protocol=lcp \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV callback-dialstring=

6083 !--- Callback dial string sent from the AAA server. \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25  
AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV send-secret=cisco \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 CHAP: O SUCCESS id  
1 len 4 \*Oct 16 08:59:27.031: Se0:25 CHAP: Processing saved Challenge, id 93 \*Oct 16  
08:59:27.031: Se0:25 DDR: Authenticated host tremens with no matching dialer map \*Oct 16  
08:59:27.031: AAA: parse name=Serial0:25 idb type=13 tty=-1 \*Oct 16 08:59:27.031: AAA:  
name=Serial0:25 flags=0x51 type=1 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=0 channel=25 \*Oct 16  
08:59:27.031: AAA: parse name= idb type=-1 tty=-1 \*Oct 16 08:59:27.031: AAA/MEMORY: create\_user  
(0x610DD96C) user='tremens' ruser='' port='Serial0:25' rem\_addr='6083/211' authen\_type=CHAP  
service=PPP priv=1 \*Oct 16 08:59:27.035: AAA/AUTHEN/START (4099567767): port='Serial0:25'  
list='' action=SENDAUTH service=PPP \*Oct 16 08:59:27.035: AAA/AUTHEN/START (4099567767): using  
"default" list \*Oct 16 08:59:27.035: AAA/AUTHEN/START (4099567767): Method=tacacs+ (tacacs+)  
\*Oct 16 08:59:27.035: TAC+: Look for cached secret first for sendauth \*Oct 16 08:59:27.035:  
AAA/AUTHEN/SENDAUTH (4099567767): found cached secret for tremens \*Oct 16 08:59:27.035:  
AAA/AUTHEN (4099567767): status = PASS \*Oct 16 08:59:27.035: AAA/MEMORY: free\_user (0x610DD96C)  
user='tremens' ruser='' port='Serial0:25' rem\_addr='6083/211' authen\_type=CHAP service=PPP  
priv=1 \*Oct 16 08:59:27.035: Se0:25 CHAP: O RESPONSE id 93 len 31 from "tnt-buster" \*Oct 16  
08:59:27.055: Se0:25 CHAP: I SUCCESS id 93 len 4 !--- CHAP is successful. \*Oct 16 08:59:27.055:  
FA0: Same state, 0 \*Oct 16 08:59:27.055: DSES FA0: Session create \*Oct 16 08:59:27.055:  
AAA/MEMORY: dup\_user (0x61069398) user='tremens' ruser='' port='Serial0:25' rem\_addr='6083/211'  
authen\_type=CHAP service=PPP priv=1 source='create callback' \*Oct 16 08:59:27.055: Se0:25 DDR:  
PPP callback Callback server starting to tremens 6083 !--- DDR starts PPP callback procedures.  
\*Oct 16 08:59:27.055: Se0:25 DDR: disconnecting call !--- Call is disconnected. \*Oct 16  
08:59:27.059: ISDN Se0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0xc880 \*Oct 16 08:59:27.059: Cause  
i = 0x8090 - Normal call clearing \*Oct 16 08:59:27.071: Se0:25 IPCP: PPP phase is  
AUTHENTICATING, discarding packet \*Oct 16 08:59:27.091: ISDN Se0:15: RX <- RELEASE pd = 8  
callref = 0x4880 \*Oct 16 08:59:27.091: ISDN Se0:15: TX -> RELEASE\_COMP pd = 8 callref = 0xc880  
\*Oct 16 08:59:27.103: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0:25, changed state to down \*Oct 16  
08:59:27.103: Se0:25 PPP: Phase is TERMINATING \*Oct 16 08:59:27.103: Se0:25 LCP: State is Closed  
\*Oct 16 08:59:27.103: Se0:25 PPP: Phase is DOWN \*Oct 16 08:59:27.103: Se0:25 DDR: disconnecting  
call \*Oct 16 08:59:32.055: DDR: Callback timer expired !--- Callback timer (5 seconds) expires.  
!--- This is configured through the dialer enable-timeout 5 command. \*Oct 16 08:59:32.055: Di1  
DDR: beginning callback to tremens 6083 \*Oct 16 08:59:32.055: Se0:15 DDR: rotor dialout  
[priority] \*Oct 16 08:59:32.055: Se0:15 DDR: Dialing cause dialer session 0xFA0 \*Oct 16  
08:59:32.055: Se0:15 DDR: Attempting to dial 6083 !--- Callback number dialed. \*Oct 16  
08:59:32.055: ISDN Se0:15: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0005 \*Oct 16 08:59:32.055: Bearer  
Capability i = 0x8890 \*Oct 16 08:59:32.055: Channel ID i = 0xA9839F \*Oct 16 08:59:32.055: Called  
Party Number i = 0x81, '6083', Plan:ISDN, Type:Unknown \*Oct 16 08:59:32.095: ISDN Se0:15: RX <-  
CALL\_PROC pd = 8 callref = 0x8005 \*Oct 16 08:59:32.095: Channel ID i = 0xA9839F \*Oct 16  
08:59:32.311: ISDN Se0:15: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8005 !--- Call is connected. \*Oct 16  
08:59:32.311: Connected Number i = 0xA136303833 \*Oct 16 08:59:32.315: Locking Shift to Codeset 6  
\*Oct 16 08:59:32.315: Codeset 6 IE 0x28 i = 'ISDN-EDU-4' \*Oct 16 08:59:32.323: %LINK-3-UPDOWN:  
Interface Serial0:30, changed state to up \*Oct 16 08:59:32.323: AAA/MEMORY: dup\_user  
(0x612B7F70) user='tremens' ruser='' port='Serial0:25' rem\_addr='6083/211' authen\_type=CHAP  
service=PPP priv=1 source='callback dialout' \*Oct 16 08:59:32.323: DDR: Freeing callback to  
tremens 6083 \*Oct 16 08:59:32.323: DDR: removing callback, 0 packets unqueued and discarded \*Oct  
16 08:59:32.323: AAA/MEMORY: free\_user (0x61069398) user='tremens' ruser='' port='Serial0:25'  
rem\_addr='6083/211' authen\_type=CHAP service=PPP priv=1 \*Oct 16 08:59:32.323: Se0:30 PPP:  
Treating connection as a callout !--- PPP negotiation begins. \*Oct 16 08:59:32.323: Se0:30 PPP:  
Phase is ESTABLISHING, Active Open \*Oct 16 08:59:32.323: Se0:30 PPP: No remote authentication  
for callback \*Oct 16 08:59:32.327: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially \*Oct 16  
08:59:32.327: Se0:30 LCP: O CONFREQ [Closed] id 5 len 10 \*Oct 16 08:59:32.327: Se0:30 LCP:  
MagicNumber 0xE0696A6F (0x0506E0696A6F) \*Oct 16 08:59:32.327: ISDN Se0:15: TX -> CONNECT\_ACK pd  
= 8 callref = 0x0005 \*Oct 16 08:59:32.351: Se0:30 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 127 len 15 \*Oct 16  
08:59:32.351: Se0:30 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:32.351: Se0:30 LCP:  
MagicNumber 0x3E7BE27C (0x05063E7BE27C) \*Oct 16 08:59:32.355: Se0:30 LCP: O CONFACK [REQsent] id  
127 len 15 \*Oct 16 08:59:32.355: Se0:30 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Oct 16 08:59:32.355:  
Se0:30 LCP: MagicNumber 0x3E7BE27C (0x05063E7BE27C) \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 LCP: I CONFACK  
[ACKsent] id 5 len 10 \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 LCP: MagicNumber 0xE0696A6F (0x0506E0696A6F)  
\*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 LCP: State is Open \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 PPP: Phase is  
AUTHENTICATING, by the peer !--- Authentication begins. \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30  
AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP (190918816):  
Port='Serial0:25' list='' service=NET \*Oct 16 08:59:32.359: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:30 (190918816)  
user='tremens' \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP (190918816): send AV service=ppp \*Oct  
16 08:59:32.359: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP (190918816): send AV protocol=lcp \*Oct 16 08:59:32.359:



Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP (190918816): found list "default" \*Oct 16 08:59:32.359: Se0:30  
AAA/AUTHOR/LCP (190918816): Method=tacacs+ (tacacs+) \*Oct 16 08:59:32.363: AAA/AUTHOR/TAC+:  
(190918816): user=tremens \*Oct 16 08:59:32.363: AAA/AUTHOR/TAC+ (190918816): send AV  
service=ppp \*Oct 16 08:59:32.363: AAA/AUTHOR/TAC+ (190918816): send AV protocol=lcp \*Oct 16  
08:59:32.363: TAC+: using previously set server 10.200.20.134 from group tacacs+ \*Oct 16  
08:59:32.363: TAC+: Opening TCP/IP to 10.200.20.134/49 timeout=5 \*Oct 16 08:59:32.363: TAC+:  
Opened TCP/IP handle 0x612B6A1C to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:32.363: TAC+: Opened  
10.200.20.134 index=1 \*Oct 16 08:59:32.363: TAC+: 10.200.20.134 (190918816) AUTHOR/START queued  
\*Oct 16 08:59:32.563: TAC+: (190918816) AUTHOR/START processed \*Oct 16 08:59:32.563: TAC+:  
(190918816): received author response status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:32.563: TAC+: Closing  
TCP/IP 0x612B6A1C connection to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:32.563: Se0:30 AAA/AUTHOR  
(190918816): Post authorization status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:32.563: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP:  
Processing AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.563: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV  
protocol=lcp \*Oct 16 08:59:32.563: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV callback-dialstring=  
6083 \*Oct 16 08:59:32.563: Se0:30 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV send-secret=cisco \*Oct 16  
08:59:32.563: Se0:30 CHAP: I CHALLENGE id 94 len 28 from "tremens" *!--- An incoming CHAP  
challenge is received.* \*Oct 16 08:59:32.563: AAA: parse name=Serial0:30 idb type=13 tty=-1 \*Oct  
16 08:59:32.563: AAA: name=Serial0:30 flags=0x51 type=1 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=0  
channel=30 \*Oct 16 08:59:32.563: AAA: parse name= idb type=-1 tty=-1 \*Oct 16 08:59:32.563:  
AAA/MEMORY: create\_user (0x612B8098) user='tremens' ruser='' port='Serial0:30'  
rem\_addr='6083/6083' authen\_type=CHAP service=PPP priv=1 \*Oct 16 08:59:32.567: AAA/AUTHEN/START  
(763006247): port='Serial0:30' list='' action=SENDAUTH service=PPP \*Oct 16 08:59:32.567:  
AAA/AUTHEN/START (763006247): using "default" list \*Oct 16 08:59:32.567: AAA/AUTHEN/START  
(763006247): Method=tacacs+ (tacacs+) \*Oct 16 08:59:32.567: TAC+: Look for cached secret first  
for sendauth \*Oct 16 08:59:32.567: AAA/AUTHEN/SENDAUTH (763006247): found cached secret for  
tremens \*Oct 16 08:59:32.567: AAA/AUTHEN (763006247): status = PASS \*Oct 16 08:59:32.567:  
AAA/MEMORY: free\_user (0x612B8098) user='tremens' ruser='' port='Serial0:30'  
rem\_addr='6083/6083' authen\_type=CHAP service=PPP priv=1 \*Oct 16 08:59:32.567: Se0:30 CHAP: O  
RESPONSE id 94 len 31 from "tnt-buster" \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 CHAP: I SUCCESS id 94 len 4  
*!--- Authentication is successful.* \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 PPP: Phase is UP \*Oct 16  
08:59:32.587: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP? \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30  
AAA/AUTHOR/FSM (3211893880): Port='Serial0:25' list='' service=NET \*Oct 16 08:59:32.587:  
AAA/AUTHOR/FSM: Se0:30 (3211893880) user='tremens' \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM  
(3211893880): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM (3211893880): send  
AV protocol=ip \*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM (3211893880): found list "default"  
\*Oct 16 08:59:32.587: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM (3211893880): Method=tacacs+ (tacacs+) \*Oct 16  
08:59:32.587: AAA/AUTHOR/TAC+ (3211893880): user=tremens \*Oct 16 08:59:32.587: AAA/AUTHOR/TAC+:  
(3211893880): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.587: AAA/AUTHOR/TAC+ (3211893880): send AV  
protocol=ip \*Oct 16 08:59:32.587: TAC+: using previously set server 10.200.20.134 from group  
tacacs+ \*Oct 16 08:59:32.587: TAC+: Opening TCP/IP to 10.200.20.134/49 timeout=5 \*Oct 16  
08:59:32.591: TAC+: Opened TCP/IP handle 0x612B6C80 to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:32.591:  
TAC+: Opened 10.200.20.134 index=1 \*Oct 16 08:59:32.591: TAC+: 10.200.20.134 (3211893880)  
AUTHOR/START queued \*Oct 16 08:59:32.791: TAC+: (3211893880) AUTHOR/START processed \*Oct 16  
08:59:32.791: TAC+: (3211893880): received author response status = PASS\_ADD \*Oct 16  
08:59:32.791: TAC+: Closing TCP/IP 0x612B6C80 connection to 10.200.20.134/49 \*Oct 16  
08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR (3211893880): Post authorization status = PASS\_ADD \*Oct 16  
08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP *!--- IPCP negotiation begins.* \*Oct 16  
08:59:32.791: Se0:30 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 5 len 10 \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 IPCP:  
Address 2.2.2.2 (0x030602020202) \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 111  
len 10 \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 IPCP: Address 3.3.3.3 (0x030603030303) \*Oct 16 08:59:32.791:  
Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Start. Her address 3.3.3.3, we want 0.0.0.0 \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30  
AAA/AUTHOR/IPCP (3713413027): Port='Serial0:25' list='' service=NET \*Oct 16 08:59:32.791:  
AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:30 (3713413027) user='tremens' \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP  
(3713413027): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP (3713413027):  
send AV protocol=ip \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP (3713413027): send AV  
addr\*3.3.3.3 \*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP (3713413027): found list "default"  
\*Oct 16 08:59:32.791: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP (3713413027): Method=tacacs+ (tacacs+) \*Oct 16  
08:59:32.795: AAA/AUTHOR/TAC+ (3713413027): user=tremens \*Oct 16 08:59:32.795: AAA/AUTHOR/TAC+:  
(3713413027): send AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.795: AAA/AUTHOR/TAC+ (3713413027): send AV  
protocol=ip \*Oct 16 08:59:32.795: AAA/AUTHOR/TAC+ (3713413027): send AV addr\*3.3.3.3 *!--- AAA  
Attribute Value Pairs.* \*Oct 16 08:59:32.795: TAC+: using previously set server 10.200.20.134  
from group tacacs+ \*Oct 16 08:59:32.795: TAC+: Opening TCP/IP to 10.200.20.134/49 timeout=5 \*Oct  
16 08:59:32.795: TAC+: Opened TCP/IP handle 0x61269588 to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:32.795:  
TAC+: Opened 10.200.20.134 index=1 \*Oct 16 08:59:32.795: TAC+: 10.200.20.134 (3713413027)

AUTHOR/START queued \*Oct 16 08:59:32.995: TAC+: (3713413027) AUTHOR/START processed \*Oct 16 08:59:32.995: TAC+: (3713413027): received author response status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:32.995: TAC+: Closing TCP/IP 0x61269588 connection to 10.200.20.134/49 \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR (3713413027): Post authorization status = PASS\_ADD \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV protocol=ip \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr\*3.3.3.3 \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 AAA/AUTHOR/IPCP: Done. Her address 3.3.3.3, we want 3.3.3.3 \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 111 len 10 \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 IPCP: Address 3.3.3.3 (0x030603030303) \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 5 len 10 \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 IPCP: Address 2.2.2.2 (0x030602020202) \*Oct 16 08:59:32.995: Se0:30 IPCP: State is Open \*Oct 16 08:59:32.999: Se0:30 DDR: dialer protocol up \*Oct 16 08:59:32.999: Se0:30: Call connected, 0 packets unqueued, 0 transmitted, 0 discarded \*Oct 16 08:59:32.999: Dil IPCP: Install route to 3.3.3.3 *!--- Route is installed to remote device.* \*Oct 16 08:59:33.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0:30, changed state to up \*Oct 16 08:59:38.323: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:30 is now connected to 6083 unknown *!--- Call is Connected.*

## [Informations connexes](#)

- [Page de support technologique de Composition et accès](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)