

# Cancelazione del segnale di allarme DS3XM - allarmi tributari virtuali

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Come eliminare gli allarmi](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

Questo documento descrive come cancellare un allarme indicatore di allarme DS3XM segnale-virtuale tributario (AIS-V) allarme.

## [Prerequisiti](#)

### [Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

### [Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software precedenti alla versione 3.0.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## [Come eliminare gli allarmi](#)

Completare questi passaggi per cancellare un allarme DS3XM AIS-V:

1. Determinare la porta interessata (ad esempio, ID nodo, numero di slot, numero di porta o numero di tributario virtuale [VT]).
2. Creare un circuito VT unidirezionale dalla porta interessata a se stessa. Assegnare al circuito un nome facilmente riconoscibile. Ad esempio, Nodo 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13 con connessione incrociata al Nodo 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13.
3. Accedere a **Card View** per la scheda DS3XM.
4. Fare clic su **Manutenzione** e quindi sulla scheda **DS1**.
5. Individuare il VT in allarme (ad esempio, DS3 #2 o DS1 #13).
6. Selezionare **Struttura (linea)** sotto il **Tipo di loopback**, quindi fare clic su **Applica**.
7. Fare clic su **Circuiti**.
8. Individuare e selezionare il circuito unidirezionale creato nel passaggio 2.
9. Fare clic su **Elimina**.
10. Fare clic su **Sì** nella casella Conferma eliminazione.
11. Passare alla visualizzazione per schede della scheda DS3XM.
12. Fare clic su **Manutenzione** e quindi sulla scheda **DS1**.
13. Individuare il VT nel Loopback della struttura (linea).
14. Selezionare **Nessuno** in **Tipo loopback**.
15. Fare clic su **Apply** (Applica).
16. Fare clic su **Alarms** (Allarmi) e verificare che gli allarmi AIS-V siano cancellati.
17. Ripetere questi passaggi per tutti gli allarmi AIS-V sulle schede DS3XM.

## Informazioni correlate

- [Pagina di supporto dei prodotti ottici](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)