Come modificare il fuso orario di un nodo ISE

Sommario

Problema

Il fuso orario configurato in un nodo ISE non è corretto e deve essere aggiornato.

Ambiente

- Identity Services Engine (ISE) versione 3.1 o successiva
- Implementazione ISE standalone/ibrida/distribuita
- Policy Administration Node (PAN)

Risoluzione

Avviso: Per applicare le modifiche, questo processo richiede il riavvio del servizio per il nodo ISE interessato.

Nota: Cisco consiglia di configurare tutti i nodi Cisco ISE in un'implementazione in modo che utilizzino lo stesso fuso orario. In questo modo, i report e i log di nodi diversi devono avere timestamp sincronizzati.

1. Disabilitare il failover automatico PAN se è abilitato.

1.1. Accedere all'interfaccia grafica utente principale PAN ISE utilizzando un account con privilegi di amministratore privilegiato.

1.2. Selezionare Amministrazione > Sistema > Distribuzione > Failover PAN.

1.3. Deselezionare la casella di controllo Abilita failover automatico PAN.

1.4. Fare clic su Save (Salva).



2. Accedere all'interfaccia della riga di comando (CLI) del nodo ISE interessato utilizzando un account con privilegi di amministratore.

3. Utilizzare questo comando per elencare tutti i fusi orari disponibili e identificare il fuso orario appropriato.

```
show timezones
```

4. Immettere questo comando per accedere alla modalità di configurazione.

```
configure terminal
```

5. Impostare il fuso orario identificato utilizzando questo comando:

```
clock timezone <timezone>
```

Ad esempio,

```
clock timezone UTC
```

6. Immettere "yes" al prompt per confermare la modifica del fuso orario e avviare il riavvio del servizio ISE richiesto.

7. Attendere il riavvio dei servizi del nodo ISE e rendere accessibile la GUI.

8. Immettere "exit" per uscire dalla modalità di configurazione, quindi eseguire questo comando per verificare la modifica del fuso orario. L'output visualizza l'ora corrente nel fuso orario aggiornato.

```
show clock
```

9. Se necessario, riabilitare il failover automatico PAN nell'interfaccia utente della PAN principale.

Causa

Il fuso orario in un nodo ISE non è stato configurato correttamente durante l'installazione.

Contenuto correlato

- Configurazione PAN Auto Fail Over.
- ISE CLI Reference Guide.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).