

Esecuzione delle porte sull'interconnessione fabric superiore a 90 giorni

Sommario

[Una o più porte sull'interconnessione fabric sono in esecuzione nel periodo di prova per più di 90 giorni](#)

[VeritàICS](#)

[Conseguenze](#)

[Descrizione](#)

[MessaggioSyslog](#)

[EsempioMessaggio](#)

[Famiglia di prodotti](#)

[Regex](#)

[Suggerimento](#)

[Comandi](#)

Una o più porte sull'interconnessione fabric sono in esecuzione nel periodo di prova per più di 90 giorni

VeritàICS

3 - Errore

Conseguenze

È possibile che la porta non funzioni dopo la scadenza del periodo di prova. Se il syslog si è verificato una/alcune volte e non viene visualizzato spesso, potrebbe essere ignorato.

Descrizione

Questo messaggio indica che almeno una porta sull'interconnessione fabric è in esecuzione nel periodo di prova da più di 90 giorni. Questo errore si verifica in genere se una o più porte sul modulo fisso sono abilitate dopo che tutte le licenze predefinite sono state assegnate alle porte e le porte senza licenza sono rimaste in esecuzione per più di 90 giorni.

MessaggioSyslog

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

EsempioMessaggio

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-]  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license  
for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days
```

Famiglia di prodotti

- Cisco UCS serie B Blade Server
- Cisco UCS serie C Rack Server
- Cisco UCS serie 5100 Blade Server Chassis
- Cisco UCS serie 6400 Fabric Interconnect
- Cisco UCS serie 6300 Fabric Interconnect
- Cisco UCS serie 6200 Fabric Interconnect

Regex

N/D

Suggerimento

Si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

1. Se il guasto si verifica nell'interfaccia utente grafica (GUI) di Cisco UCS (Unified Computing System) Manager, controllare il numero di porte abilitate sul modulo Fixed.
2. Verificare il numero di licenze installate e utilizzate su ciascuna interconnessione fabric. Nell'interfaccia utente di Cisco UCS Manager, l'utente può accedere alle informazioni sulle licenze dalla scheda Admin per l'interconnessione dell'infrastruttura. Nella CLI di Cisco UCS Manager (interfaccia della riga di comando), l'utente può accedere alle informazioni sulla licenza immettendo il comando `show usage detail` nell'ambito della licenza.
3. Se il problema persiste, acquistare una nuova licenza e installarla nel dispositivo. Se il problema persiste, rivolgersi al tecnico di assistenza.

Comandi

`#show usage detail`

`#show feature detail`

`#show fault detail`

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).