

# Ripristino di fabbrica sul ricevitore SPA302D

## Obiettivo

Questo articolo spiega come ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica sul ricevitore SPA302D mobility enhanced.

**Attenzione:** Con il ripristino automatico vengono rimossi tutti i dati del ricevitore, ad esempio i contatti, le chiamate rapide e i record delle chiamate. Il ricevitore verrà ripristinato allo stato originale del software di fabbrica. Tuttavia, la registrazione del ricevitore non verrà modificata.

## Dispositivo applicabile

·SPA302D Handset

## Versione del software

·v2.31

## Esegui ripristino in fabbrica

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante **Select** per scegliere l'icona **Settings** (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere **Factory Reset** con l'uso dei pulsanti di navigazione **su** e **giù** e premere il pulsante **Select**.

Passaggio 3. Nel menu *Factory Reset*, premere il tasto software **Confirm** per confermare il reset di fabbrica.

Il ricevitore viene ripristinato al software originale e viene riportato alla schermata iniziale.