

Impatto del cambio di ora legale in Australia sui prodotti voce

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Premesse](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

I Giochi del Commonwealth si svolgeranno a Melbourne nel 2006. I tempi per l'introduzione della luce diurna in molti stati dell'Australia sono cambiati. Questo documento descrive l'impatto della modifica dell'ora legale sui prodotti Voice e fornisce una soluzione.

In Australia, la fine dell'ora legale è stata spostata dall'ultima settimana di marzo alla prima settimana di aprile. L'implicazione di questo cambiamento è che invece di terminare domenica 26 marzo 2006 alle 3:00, l'ora legale terminerà domenica 2^{aprile} 2006 alle 3:00. Tale modifica si applica solo al 2006. L'ora legale influenza questi stati in Australia:

- Victoria
- Tasmania
- Australia meridionale
- Nuovo Galles del Sud
- Territorio della capitale australiana (ACT)

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- PSTN Gateway (PGW) 2200
- Interfaccia di segnalazione H.323 (HSI)
- BAMS (Billing and Measurement System)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Premesse

Sun Microsystems ha rilasciato una patch per il sistema operativo Solaris 8 per evitare problemi che possono verificarsi a causa della modifica dell'ora legale. Cisco consiglia di aggiornare le versioni del sistema operativo con questa patch. Per istruzioni su come scaricare e applicare la patch, consultare la sezione [Soluzione](#).

La modifica dell'ora legale avrà sicuramente effetto su tutte le applicazioni PGW 2200 che utilizzano le risorse dell'ora di sistema. Cisco consiglia di installare la patch del sistema operativo appropriata su tutti i server applicazioni in modo da ridurre al minimo l'impatto di questo evento.

Problema

I prodotti voce elencati nella sezione [Componenti usati](#) devono regolare i tempi di sistema per tenere conto delle modifiche dell'ora locale. Se non si regola l'ora, il sistema funzionerà un'ora prima dell'ora corretta tra il 26 marzo e il 2^{aprile} 2006. I problemi relativi all'ora di sistema errata includono timestamp errati nei file di registro, nei report e nelle funzioni di visualizzazione, nonché problemi nella sincronizzazione client-server.

Soluzione

Utilizzare questa soluzione per risolvere il problema.

Installare la patch **CSCOh015**. Attenersi alla seguente procedura:

1. Visitare la pagina [Download del software](#) (solo utenti [registrati](#)) su Cisco.com.
2. Scorrere fino alla sezione **Cisco PGW 2200 Node Components Cisco Media Gateway Controller**.
3. Fare clic sul collegamento relativo alla versione in uso. Ad esempio, versione 9.2(2), 9.3(2), 9.4(1), 9.5(2) o 9.6(1).
4. Fare clic sul collegamento **Download MGC Node Solaris 8 Packages**.
5. Fare clic sulla patch CSCOh015 per scaricare e applicare la patch.

Informazioni correlate

- [Supporto alla tecnologia vocale](#)
- [Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP](#)
- [Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)