

# Cisco FM3500 Endo

移動車両用超高信頼ワイヤレスバックホール  
(旧 Fluidmesh)

---

# 目次

主な特徴	4
プラグインとライセンス	7
製品持続可能性	10
Cisco Capital	11
文書の変更履歴	11

Cisco FM3500 Endo は、超高信頼ワイヤレス バックホール ポートフォリオの一部です。ミッションクリティカルなビデオ、音声、およびデータの高速度信頼性の高いバックホール用に設計された高性能無線トランシーバです。

Cisco FM3500 Endo は、最大 500 Mbps のスループットでポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、メッシュおよびモビリティネットワークを構築するために使用されます。安全な運用と最適な生産性を実現するために、高い信頼性と安定した低遅延の通信が不可欠な業界での、沿線から車両への通信に特に適しています。

FM3500 Endo は、モビリティアプリケーションを特徴とする、またはモビリティアプリケーションに依存するあらゆる垂直市場の沿線無線として利用できます。



### 必要なスループットを選択することで、ネットワーク所有コストを削減

FluidThrottle で必要なスループット量を選択し、ネットワーク所有コストを制限します。トラフィック要件が増加したときにソフトウェアプラグインを使用してシステムをアップグレードすることで、スループットを簡単に向上させることができます。FluidThrottle は、Cisco FM のコスト効率と将来性を実現します。

### 信頼性の高いミッションクリティカルなアプリケーションに対応できる Prodigy 2.0

シスコのマルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS) ベースの伝送プロトコルは、標準のワイヤレスプロトコルの制限を克服し、より高いレベルの信頼性を備えたインフラストラクチャを提供するために構築されています。革新的な伝送プロトコルの基盤となるのは、すべての Cisco FM 無線機が、すべての送信パケットに対して特定の優先度と信頼性を割り当てられるようにする、トラフィック最適化アルゴリズムです。その結果、信頼性の高い、優れたマルチサービス ワイヤレス インフラストラクチャが実現します。

## ワイヤレスネットワークの設定、モニター、トラブルシューティングを行う Web インターフェイス

Cisco FM3500 Endo には FMQuadro Web インターフェイスが搭載されており、ソフトウェアを追加することなく、ワイヤレスネットワークをリアルタイムで設定、モニター、およびトラブルシューティングすることができます。

### 投資を保護

ビジネスニーズが変化しても、投資は安全です。FluidMAX を使用すれば、無線機は交換せずにネットワークのアーキテクチャをポイントツーポイントからポイントツーマルチポイントまたはメッシュに変更できます。Cisco FM3500 Endo は CSMA で動作します。

### 独自のモビリティ ソリューション FLUIDITY と連携

Cisco FM3500 Endo は、高速車両に対応する、究極のブロードバンド接続ソリューションである FLUIDITY をサポートします。時速 360 km (225 マイル) で移動する車両に最大 500 Mbps の使用可能なスループットを提供することが現実のものとなりました。

FLUIDITY にはハンドオフ時間はありません。シームレスな「Make Before Break」ハンドオフにより、あらゆるタイプのトラフィックに対して永続的なネットワークセッションとストリームを維持できます。

### 設置が簡単

Cisco FM3500 Endo は、設置による影響を最小限に抑えるために小型の形状をしています。

設置を容易にするため、コンジット用の簡単な NPT-1 ネジがついています。下部にあるネジは固定式です。可視 LED は、LAN のアクティビティと信号の強度を把握するのに役立ちます。PoE インジェクタを使用すると簡単にセットアップできます。

## 主な特徴

### 堅牢なダイカストアルミニウムハウジング

過酷な環境と長期にわたるパフォーマンスに特化

### FluidThrottle

必要なスループットのみを選択

### Prodigy 2.0

インテリジェント QoS を使用した MPLS 伝送プロトコル

### FMQuadro

ネットワークの設定、監視、トラブルシューティングを簡単に行うための Web ベースのインターフェイス

### FluidMAX

無線機ではなくネットワークのアーキテクチャを変更

### FLUIDITY

高速車両および鉄道向けの接続ソリューション

## 複数周波数

4.9 GHz および 5.1 ~ 5.8 GHz

## イーサネット ポート

802.3at PoE ギガビット

## 設置が簡単

コンジット直接取り付け用 NPT-1 ネジ式ケーブルグラウンド

表 1. 製品仕様

システム		
チップセット	CPU	880 MHz 1004Kc MIPS ネットワークプロセッサ
	RF	MIMO 2x2
インターフェイス		10/100/1000 Tx-RJ45 X 2 工場出荷時デフォルトリセットボタン X 1
LED		電源 X 1 イーサネット 1 X 1 イーサネット 2 X 1 RSSI X 4

無線	
通信プロトコル	Prodigy 2.0
動作周波数*	5150 ~ 5350 MHz/5470 ~ 5850 MHz 4940 ~ 4990 MHz タイは 5750 ~ 5850 MHz のみに制限されている
データ レート	6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 30、60、90、120、180、240、300 Mbps 65、140、195、260、390、520、585、650、780、866.6 Mbps
変調	OFDM (BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM)
チャンネル幅	5、10、20、40、80 MHz
同軸コネクタ	ASTM B-117 に準拠した 2 つの Cu-Sn-Zn メッキ RP-SMA メス
出力電力	最大 30 dBm**

物理	
重量	25 オンス (700 g)
寸法 (インチ)	9.1 (H) X 5.2 (W) X 2.18 (D)
寸法 (mm)	230.5 (H) X 132.4 (W) X 60.5 (D)

環境	
IP 保護等級	IP 66
格納ラック	ダイカストメタルアルミニウム
取り付け	支柱マウントキットと DIN レールマウント付属
動作温度	-40 ~ 75 °C -40 ~ 167 °F
湿度 (動作時)	5 ~ 95 %, 結露しないこと

適合規格の遵守	
承認	FCC Part 15.B、FCC Part 15.C FCC Part 15.E、NII/RSS-210 Annex 9、FCC Part 90y、OET 65 MPE/RSS102、EN893+DFS、EN301189-1 EN550224 EN 62311、En 60950、IC RS2010、CE、UL、ROHS

セキュリティ	
VPN/L2TP	対応
AES、3DES、RSA、HTTPS、SSL との完全な互換性	対応
AES リンクレベル暗号化	対応

ネットワーク	
プロトコル	UTP、TCP、IP、RTP、RTCP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、ARP
Web ベースのインターフェイス	対応
マルチキャスト サポート	対応
UPnP のサポート	対応
SNMP のサポート	対応

## ネットワーク

802.1Q VLAN のサポート

対応

## 電気

電源入力

48 VDC アクティブ 802.3at PoE+  
48 VDC パッシブ PoE 出力\*\*\*

最大電力消費

20 W

## 保証

2 年

部品および作業に制限あり

\*周波数によっては、最小注文数量または特別なライセンスが必要な場合があります。

\*\*\*必要に応じて PoE インジェクタおよび PoE コンバータを使用できます。

## プラグインとライセンス

### FM3500E (Endo)

- Endo 無線は、最大 15 Mbps の PtP または PtMP スループットをサポートするように事前設定されています
- 以下で説明するように、PtP、PtMP、および Fluidity ライセンス間で購入するとアップグレードできます。

Cisco FM3500 Endo : プラグインとライセンスの概要				
プラグインまたはライセンスのタイプ	パーツ番号	説明	Cisco PID	
ハードウェア P/N	FM3500E-HW	Cisco FM3500 Endo、4.9–5.8 GHz で動作するシングル無線 2x2 MIMO ワイヤレスルータ。最大 15 Mbit/秒のイーサネットスループット。2 つの (2) RJ45ポート。2 つの (2) RP-SMA アンテナポート。外部アンテナとケーブルが必要です。 <b>Fluidcare サポートプランは含まれません。</b>	FLMESH-HW-3500-1-1NA	NAM/LAM/台湾
			FLMESH-HW-3500-1	世界のその他の地域

## Cisco FM3500 Endo : プラグインとライセンスの概要

プラグインまたはライセンスのタイプ	パーツ番号	説明	Cisco PID
ポイントツーマルチポイント (PtMP)	FM3500-30	固定バックホール用に、FM3500 で最大 30 Mbit/秒のイーサネットスループットを有効にします。	L-FLMESH-3500-23
	FM3500-60	固定バックホール用に、FM3500 で最大 60 Mbit/秒のイーサネットスループットを有効にします。	L-FLMESH-3500-24
	FM3500-200	固定バックホール用に、FM3500 で最大 200 Mbit/秒のイーサネットスループットを有効にします。	L-FLMESH-3500-22
	FM3500-UN	無制限のイーサネットスループットを有効にします(固定バックホールでは、FM3500 で最大 500 Mbit/秒)。	L-FLMESH-3500-20
ポイントツーポイント (PtP)	FM3500-PTP-UN	無制限のイーサネットスループットを有効にします(ポイントツーポイントのみの場合は、FM3500 で最大 500 Mbit/秒)。	L-FLMESH-3500-21
Fluidity ライセンス : モバイル	FM3500-FLU-MOB-5	FM3500 で最大 5 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-7
	FM3500-FLU-MOB-10	FM3500 で最大 10 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-1
	FM3500-FLU-MOB-15	FM3500 で最大 15 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-2
	FM3500-FLU-MOB-20	FM3500 で最大 20 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-4
	FM3500-FLU-MOB-30	FM3500 で最大 30 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-6
	FM3500-FLU-MOB-60	FM3500 で最大 60 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-8
	FM3500-FLU-MOB-150	FM3500 で最大 150 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-3
	FM3500-FLU-MOB-250	FM3500 で最大 250 Mbit/秒の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モードを有効にします	L-FLMESH-3500-5
	FM3500-FLU-MOB-UN	FM3500 で無制限の FLUIDITY 高速ローミング モバイル ユニット モード(最大 500 Mbit/秒) を有効にします	L-FLMESH-3500-9



Cisco FM3500 Endo : プラグインとライセンスの概要			
プラグインまたはライセンスのタイプ	パーツ番号	説明	Cisco PID
Fluidity ライセンス : トラックサイド	FM3500-FLU-TRK-15	FM3500 で最大 15 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-25
	FM3500-FLU-TRK-20	FM3500 で最大 20 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-11
	FM3500-FLU-TRK-30	FM3500 で最大 30 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-13
	FM3500-FLU-TRK-60	FM3500 で最大 60 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-14
	FM3500-FLU-TRK-150	FM3500 で最大 150 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-10
	FM3500-FLU-TRK-250	FM3500 で最大 250 Mbit/秒の FLUIDITY 高速 ローミング インフラストラクチャ モードを有効にする	L-FLMESH-3500-12
	FM3500-FLU-TRK-UN	FM3500 で無制限の FLUIDITY 高速ローミング インフラストラクチャ モード (最大 500 Mbit/秒) を有効にします	L-FLMESH-3500-15

## 一般ライセンス

Cisco FM3500 Endo : プラグインとライセンスの概要			
プラグインまたはライセンスのタイプ	Cisco FM 製品番号	説明	Cisco PID
ソフトウェア ネットワーク プラグイン	FM-TITAN	TITAN プラグイン。単一の Cisco FM 製品でネットワーク、無線、または電源障害が発生した場合に、高速フェールオーバーを有効にします。動作するためにはネットワーク内のすべての Cisco FM デバイスにプラグインが必要です。	L-FLMESH-TITAN-1
	FM-AES	AES プラグイン。暗号化が必要なハードウェアデバイスごとに 1 つのプラグインが必要です。ECN 5D002 (ある特定の国への輸出には輸出許可が必要です。北米および欧州連合で販売する場合は許可は必要ありません)。	L-FLMESH-TITAN-1
	FM-FIPS140-2	FIPS 140-2 プラグイン。Cisco FM 製品で FIPS 140-2 検証済み暗号化モジュール (NIST 証明書 #1747) を有効にします。暗号化が必要なハードウェアデバイスごとに 1 つのプラグインが必要です。	L-FLMESH-FIPS140-2

## Cisco FM3500 Endo : プラグインとライセンスの概要

プラグインまたはライセンスのタイプ	Cisco FM 製品番号	説明	Cisco PID
	FM-PROFINET	PROFINET プラグイン。1 つの Cisco FM 製品でレイヤ 2 イーサネットタイプ 0x8892 のサポートを有効にします。また、QoS サポートと VLAN プラグインも必要です。動作するためにはネットワーク内のすべての Cisco FM ハードウェアデバイスにこれらのプラグインが必要です。	L-FLMESH-PROFINET
	FM-VLAN	VLAN プラグイン。単一の Cisco FM 製品でポートベースおよび MAC アドレスベースの VLAN を有効にします。VLAN が動作するためにはネットワーク内のすべての Cisco FM ハードウェアデバイスにプラグインが必要です。	L-FLMESH-VLAN-1
	FM-QNET	QNET プラグイン。1 つの Cisco FM 製品でレイヤ 2 イーサネットタイプ 0x8204 のサポートを有効にします。動作するためにはネットワーク内のすべての Cisco FM ハードウェアデバイスにプラグインが必要です。	L-FLMESH-QNET
	FM-CANBUS	CANBUS プラグイン。Cisco FM 無線デバイスで CANBUS サポートを有効にします。動作するためにはネットワーク内のすべての Cisco FM デバイスにプラグインが必要です。	L-FLMESH-CANBUS

## 製品持続可能性

シスコの環境、社会、ガバナンス (ESG) イニシアチブおよびパフォーマンスに関する情報は、シスコの CSR および持続可能性 [レポート](#) で提供されます。

表 2. シスコの環境保全に関する情報

持続可能性に関するトピック		参照先
一般	製品の素材に関する法律および規制に関する情報	<a href="#">材料</a>
	持続可能性に関するお問い合わせ	連絡先: <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a>
	対象の国/地域	表: <a href="#">規格準拠</a>
電源	電源 (着脱可能なものを含む)	表: <a href="#">電気</a>
材料	製品パッケージの重量と材料	連絡先: <a href="mailto:environment@cisco.com">environment@cisco.com</a>
	重量	表: <a href="#">物理</a>
再生含有物	プレコンシューマー	0.51%
	ポストコンシューマー	2.52%
		連絡先: <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a>

## Cisco Capital

### 目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製製品を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細はこちらをご覧ください。](#)

## 文書の変更履歴

新規トピックまたは改訂されたトピック	説明箇所	日付
誤字、脱字のあるキャプションの修正	<a href="#">表 1. 製品仕様</a>	5/17/2022
NA PID バージョンが新たにサポートされる地域 (台湾)	<a href="#">表 1</a>	5/17/2022

### シスコ コンタクトセンター



自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。

[製品に関して](#) | [サービスに関して](#) | [各種キャンペーンに関して](#) | [お見積依頼](#) | [一般的なご質問](#)

#### お問い合わせ先

お電話での問い合わせ

平日 9:00 - 17:00

0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム

[cisco.com/jp/go/vdc\\_callback](https://cisco.com/jp/go/vdc_callback)



©2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) この資料の記載内容は2023年 07月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

[cisco.com/jp](https://cisco.com/jp)