

RV315W VPNルータのユーザ管理

目的

「ユーザー管理」ページは、ユーザーの作成とユーザーのパスワードの変更に使用します。

この記事では、RV315Wルータのユーザ管理機能を使用してユーザを追加する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV315W

[Software Version]

- 1.01.03

ユーザ管理の設定

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [User Management]を選択します。「ユーザー管理」ページが開きます。

Username	Privilege	Action
<input type="checkbox"/> cisco	Administrator	[Change Password]
<input type="checkbox"/> guest	Normal User	[Change Password]

ステップ2: [Username]フィールドにユーザ名を入力します。

ステップ3: [Password]フィールドにユーザのパスワードを入力します。

注: [パスワード]フィールドの右側にあるメーターは、選択したパスワードの強度を表します。大文字、小文字、および記号を組み合わせると、最も強力なパスワードの組み合わせが可能になります。

ステップ4: [Password Confirm]フィールドにパスワードを再入力します。

Username	Privilege	Action
<input type="checkbox"/> cisco	Administrator	[Change Password]
<input type="checkbox"/> guest	Normal User	[Change Password]

ステップ5:[Add]をクリックして、プロファイルを[Local User List]に配置します。確認ウィンドウが表示されます。

ステップ6:[OK]をクリックし、アクションを完了します。

注：[Privilege]フィールドには、各プロファイルに関連付けられたアカウントタイプを指定します。管理者ユーザタイプはデバイスにフルアクセスでき、デバイスの設定を変更できます。通常のユーザは、デバイスへのアクセスが制限され、デバイス設定の大部分に対する読み取り専用権限を持ちます。通常のユーザは引き続きプロファイルにアクセスでき、いつでもアカウントを編集できます。

The screenshot shows two windows from a network device configuration interface. The top window is titled 'Add Local User' and contains three input fields: 'Username:' with a note '(1-55 characters)', 'Password:' with a note '(0-64 characters)', and 'Password Confirm:'. A red asterisk indicates mandatory options. There are 'Add' and 'Cancel' buttons at the bottom right. The bottom window is titled 'Local User List' and contains a table with columns for 'Username', 'Privilege', and 'Action'. The 'Delete' button at the bottom left is highlighted with a red box.

Username	Privilege	Action
<input type="checkbox"/> cisco	Administrator	[Change Password]
<input type="checkbox"/> guest	Normal User	[Change Password]
<input checked="" type="checkbox"/> Profile1	Normal User	[Change Password]

ステップ7: (オプション) ローカルユーザを削除するには、削除するユーザプロファイルの[ローカルユーザリスト(Local User List)]チェックボックスをオンにし、[削除(Delete)]をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。

ステップ8:[OK]をクリックして、アクションを終了します。

ステップ9: (オプション) ローカルユーザのパスワードを変更するには、変更するユーザプロファイルパスワードの[ローカルユーザリスト]チェックボックスをオンにし、[パスワードの変更]をクリックします。[パスワードの変更]ウィンドウが表示されます。

The screenshot shows the 'Change Password' window. It has three input fields: 'Old Password:', 'New Password:', and 'Password Confirm:'. To the right of the 'New Password' field is a password strength indicator with a color-coded bar (red, yellow, green) and the text 'Very Strong'. There are 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

ステップ10：必要に応じてパスワードを編集し、[Save]をクリックします。