

SPA302Dハンドセットの工場出荷時のリセット

目的

この記事では、SPA302Dモビリティ拡張ハンドセットの工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法について説明します。

注意：出荷時のリセットにより、連絡先、短縮ダイヤル、コールレコードなど、ハンドセット内のすべてのデータが削除されます。ハンドセットは、工場出荷時のソフトウェア状態に復元されます。ただし、ハンドセットの登録は変更されません。

該当するデバイス

- ・ SPA302Dハンドセット

[Software Version]

- ・ v2.31

工場出荷時設定へのリセットの実行

ステップ1：ホーム画面で[選択]ボタンを押して、[通話設定]アイコンを選択します。上の図に示すように、選択範囲は黒い輪郭で強調表示されます。

ステップ2:[設定(Settings)]メニューで、**上および下のナビゲーションボタン**を使用して[コールの設定(Call Preferences)]を選択し、[選択(Select)]ボタンを押します。

ステップ3：コール設定では、次の機能を調整できます。左右のナビゲーションボタンを使用して、各機能のステータスを切り替えます。

- ・ 着信拒否：着信コールを受信しない場合は、この機能をオンにします。着信コールは、通話履歴にも表示されません。
- ・ コールウェイトイング：コールセッション中にSPA302Dが2番目の着信コールを受信するようにするには、この機能をオンにします。ユーザは、現在のコールを保留にして2番目のコールに参加するか、2番目のコールを無視できます。ユーザには、2番目の着信コール時にビープ音が通知されます。
- ・ 発信者IDのブロック：コールの発信時に発信者ID情報を非表示にする場合は、この機能をオンにします。
- ・ 匿名コールのブロック：発信者ID情報なしで着信コールをブロックする場合は、この機能をオンにします。

ステップ4:[保存]ソフトキー(左ソフトキーのボタン)を押して、選択内容を保存します。