

SPA8000 Analog Telephone Adapter のイーサネット (PPPoE) 設定上の基本的な、高度ポイントツーポイント

目標

イーサネット (PPPoE) 上のポイント ツー ポイント プロトコルは 2 つのネットワークエンティティまたはポイント間のデータコミュニケーションを可能にするためにイーサネットフレームの中のポイントツーポイント プロトコル (PPP) 帯をカプセル化するネットワークプロトコルです。ホーム内のコンピュータか組織は特定のログインネームにその IP アドレスをトラッキングすることを容易にするインターネットサービスプロバイダー (ISP) および PPPoE によって IP アドレスをユーザ名 および パスワード得ます。

この技術情報は SPA8000 Analog Telephone Adapter の PPPoE の設定を説明します。

適当なデバイス

- SPA8000 Analog Telephone Adapter

[Software Version]

- 6.1.12

設定 PPPoE の設定

設定基本 PPPoE の設定

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログインし、**基本 > ネットワーク > WAN ステータス**を選択して下さい。 *Status* ページ基本的な WAN は開きます:

Network		Voice	
Status	Wan Status	Trunk Status	
Admin Login basic advanced			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	DHCP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:	Name1	PPPOE Login Password:	Password1
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
Undo All Changes		Submit All Changes	

ステップ 2. 接続タイプ **DHCP** を選択して下さい; **静的な IP; PPPoE; PPPoE、DHCP;**

DHCP、接続タイプ廃棄リストからの PPPoE。

ステップ 3. PPPoE ログインネーム フィールドで PPPoE ログインネームを入力して下さい。ログインネームは ISP によって提供されるログインID です。

ステップ 4. PPPoE ログインパスワード フィールドで PPPoE ログインパスワードを入力して下さい。このパスワードは ISP によって提供されます。

ステップ 5.設定を保存するために**すべての変更**を『SUBMIT』をクリックして下さい。

高度 PPPoEの設定を設定して下さい

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログインし、> **ネットワーク** > **WAN ステータス** 『Advanced』を選択して下さい。Status ページ高度 WAN は開きます:

Network		Voice	
Status	Wan Status	Lan Status	Application
		Trunk Status	
Admin Login basic advanced			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	DHCP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:	Name1	PPPOE Login Password:	Password1
PPPOE Service Name:	ServiceName1		
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	no	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]
		Undo All Changes	Submit All Changes

ステップ 2.接続タイプ **DHCP** を選択して下さい; **静的な IP; PPPoE; PPPoE、DHCP; DHCP、接続タイプ廃棄リストからの PPPoE。**

ステップ 3. PPPoE ログインネーム フィールドで PPPoE ログインネームを入力して下さい。ログインネームは ISP によって提供されるログインID です。

ステップ 4. PPPoE ログインパスワード フィールドで PPPoE ログインパスワードを入力して下さい。このパスワードは ISP によって提供されます。

ステップ 5. PPPoE サービス名フィールドで PPPoE サービス名を入力して下さい。入力されるサービス名は ISP によって提供されるサービスです。

ステップ 6.設定を保存するために**すべての変更**を『SUBMIT』をクリックして下さい。