

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ PFC、DFC、および CFC に関する FAQ

目次

概要

[PFC3x と DFC3x の異なるバージョンを混在させると、どうなりますか。](#)

[現在の PFC モードを判別するには、どうすればよいのですか。](#)

[異なる PFC バージョンがインストールされたスーパーバイザを冗長構成にできるのですか。](#)

[DFC の利点は何か。](#)

[CFC を使用する目的は何か。](#)

[PFC3C による仮想スイッチングシステム \(VSS\) に異なる PFC モードのラインカードが挿入されていると、どうなりますか。](#)

[仮想スイッチングシステム \(VSS\) で WS-X67xx ラインカードが必要とされる場合、DFC3C か DFC3CXL も必要でしょうか、あるいは、デフォルトの CFC を使用できるでしょうか。](#)

[12.2\(33\)SRB4 で DFC3CXL とともに使用される場合、WS-X6704-10GE では入カインターフェイスキューと出カインターフェイスキューがサポートされていますか。さらに、これらのキューはモジュール/ポート、DFC タイプ、あるいはその両方に特定ののでしょうか。](#)

[Sup720 を搭載した Catalyst 6500 は NAT64 機能をサポートしていますか。](#)

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチの Policy Feature Card (PFC)、Distributed Forwarding Card (DFC)、および、Centralized Forwarding Card (CFC) に関する FAQ を取り上げています。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. PFC3x と DFC3x の異なるバージョンを混在させると、どうなりますか。

A. PFC3 は Sup720 用の ASIC ベースの転送エンジン ドーターカードで、DFC3 はさまざまなファブリック対応のラインカード (CEF256、CEF720) 用の ASIC ベースの転送エンジン ドーターカードです。PFC3/DFC3 世代は EARL7 として知られる転送アーキテクチャに基づいて構築されています。この世代には「A」、「B」、「BXL」の3種類のバージョンがあり、すべて基本とするテクノロジーは同じですが、それぞれ追加機能があります。「A」は標準機能、「B」は中間オプション、「BXL」はハイエンド オプションになります。

これらのバージョンはすべて同じ世代なので、同じような動作の同じシャーシ内で共存できますが、それぞれの機能には違いがあります。転送エンジンが混在したシステムは、シャーシ内の最小の機能を持つ転送エンジンの機能でのみ動作します。それぞれの転送エンジンを各固有モードで独立して動作させることはできません。BXL バージョンを BXL モードで動作させ、B バージョンを B モードで動作させるなどは、同一シャーシ内では許可されません。同一シャーシ内で各 PFC3/DFC3 に異なる機能を持たせると、転送テーブルを同期させることができないのが、この

理由です。たとえば、FIB テーブルのエントリが 500 K まで増大すると、500 K の FIB テーブルを PFC3BXL/DFC3BXL モジュールにダウンロードする場合に、システムでは安定した動作を提供できなくなります。ただし、PFC3A/DFC3A モジュールと PFC3B/DFC3B モジュールでは、この限りではありません。これと同じ状況は、512 を超える ACL ラベルを必要とする ACL 設定にも当てはまります。PFC3/DFC3 の各バージョンが混在する状況でテーブルの同期が維持され、さらに機能が各インターフェイスに安定して適用されるようにするには、最小の共通値のモードで動作する必要があるのはこのためです。

PFC カード	DFC カード	この組み合わせで適用されるモード	コメント
PFC 3A	DFC 3A	PFC3A モード	制約はありません。
	DFC 3B		PFC3A により DFC3B の機能が制約されます。
	DFC 3BXL		PFC3A により DFC3BXL の機能が制約されます。
	DFC 3C		PFC3A により DFC3C の機能が制約されます。
	DFC 3CXL		PFC3A により DFC3CXL の機能が制約されます。
PFC 3B	DFC 3A	PFC3A モード	DFC3A により PFC3B の機能が制約されます。
	DFC 3B	PFC3B モード	制約はありません。
	DFC 3BXL		PFC3B により DFC3BXL の機能が制約されます。
	DFC 3C		PFC3B により DFC3C の機能が制約されます。
	DFC 3CXL		PFC3B により DFC3CXL の機能が制約されます。
PFC 3BXL	DFC 3A	PFC3A モード	DFC3A により PFC3BXL の機能が制約されます。
	DFC 3B	PFC3B モード	DFC3B により PFC3BXL の機能が制約されます。
	DFC 3C	PFC3B モード	相手側により互いの機能が制約されます。PFC3BXL は PFC3B として機能し、DFC3C は DFC3B として機能します (PFC3B モード) 。
	DFC 3BXL	PFC3BXL モード	制約はありません。
	DFC		PFC3BXL により

3CX L	DFC3CXL の機能が制約 されます。
----------	-------------------------

DFC と PFC を混在させると、活性挿抜 (online insertion and removal; OIR) (つまり、ホットスワップ) にも影響します。DFC3B を装備するラインカードが SUP720-3BXL でスイッチに挿入されると、そのラインカードの電源がオンになりません。

DFC3A が装備されたスイッチング モジュールを PFC3BXL や PFC3B と使用するには、ブートアップ時に DFC3A が装備されたスイッチング モジュールがインストールされている必要があります。DFC3B が装備されたスイッチング モジュールを PFC3BXL と使用するには、ブートアップ時に DFC3B が装備されたスイッチング モジュールがインストールされている必要があります。

システムでは、次のようなメッセージの表示も行われます。

```
OIR-6-DOWNGRADE_EARL: Module [dec] DFC installed is not identical
to system PFC and will perform at current system operating mode.
```

次に、エラー メッセージの例を示します。

```
%OIR-SP-6-DOWNGRADE_EARL: Module 4 DFC installed is not identical
to system PFC and will perform at current system operating mode.
```

詳細については、『[CFC または DFC ドータカードの取り外し](#)』を参照してください。

Q. 現在の PFC モードを判別するには、どうすればよいのですか。

A. リリース 12.2(17d) SXB 以降では、[show platform hardware pfc mode](#) コマンドを入力して PFC3 モードを表示します。

リリース 12.2(17b) SXA とリリース 12.2(17b)SXA2 では、[show platform earl-mode](#) コマンドを入力して PFC3 モードを表示します。

Q. 異なる PFC バージョンがインストールされたスーパーバイザを冗長構成にできるのですか。

A. 1 つのスーパーバイザ エンジンであるタイプの PFC3 (PFC3BXL、PFC3B、または PFC3A) を使用し、もう 1 つのスーパーバイザ エンジンで別のタイプを使用して、冗長構成にすることはできません。冗長構成にするには、同一のポリシー フィーチャカードを使用する必要があります。

Q. DFC の利点は何ですか。

1. パフォーマンスが、DFC を実装する最大で最も明確な理由です。30 Mpps の中央集中型転送システムから、最大で 400 Mpps の分散型転送システムに移行することになります。この転送のパフォーマンスは、L2 ブリッジング、L3 ルーティング、ACL、QoS、さらに Netflow の機能すべてに及ぶもので、L3 だけのものではありません。
2. この DFC のパフォーマンス上の利点は、67xx シリーズのモジュールを使用する場合に最も顕著です。これらのモジュールでは、30 Mpps の中央集中型転送エンジンよりもはるかに多くのポートと帯域幅を生成に利用できるのが、その理由です。DFC が装備されていない 67xx シリーズのモジュールでは、他の中央集中型転送モジュールすべてと同じ中央集中型

パフォーマンス特性の対象、つまり、システム全体で最大 30 Mpps となります。6704 モジュールでは、4 X 10G ポートで 60 Mpps のトラフィックを受信する能力があります (4 X 14.88 Mpps で、これは 64B フレームでの 10GE の回線レートです)。これは中央集中型転送エンジンで処理できるトラフィック量の 2 倍になりますが、ここで対象とされているのはシステムの 1 スロットだけです。システムでモジュールを増やすことも、このオーバーサブスクリプションに対して有効です。6704 モジュールに DFC3 を追加すると、モジュールの転送パフォーマンスが 48 Mpps にまで増加します。これはそのスロットに関してだけなので、DFC3 の転送パフォーマンスは自身が搭載されているモジュールだけに有効であり、他と共有されるものではありません。全体としてのシステムのオーバーサブスクリプションレートは、DFC を追加すると大きく低下します。これよりも低いパフォーマンスレベルながら、同じ原則が 65xx モジュールに適用され、ここでもオプションで DFC がサポートされています。

3. システムに旧型のモジュールがあることによる影響を最小にします。旧型のモジュールがあるとシステムの中央集中型転送パフォーマンスに影響があり、最大中央集中型転送レートが 15 Mpps に制限されます。DFC 搭載でイネーブルになっているモジュールには固有の転送エンジンが備わっており、このパフォーマンス低下は該当しません。旧型モジュールが使用されている場合、DFC を組み込むと、どのようなパフォーマンスの問題も緩和されます。旧型モジュールがある場合、DFC 非搭載のモジュールで転送に利用可能なのは 15 Mpps しかないという問題が残ります。
4. システムで Netflow エントリ数を増加させます。システムでは DFC/PFC ベースで Netflow エントリが学習され、Netflow テーブル間の同期は取られません。PFC3BXL/DFC3BXL で 256 K の Netflow エントリがある場合、256 K を PFC3BXL/DFC3BXL の数で乗算した値にまでシステムを拡大できます。
5. ポートベースの QoS 集約ポリサー数を増加させます。1 つの PFC/DFC でサポートできる集約ポリサーは 1023 です。対象のポートを管理する PFC/DFC に、ポートベースの集約ポリサー用のポリシーをダウンロードするだけです。「x」個の PFC/DFC でサポートできるのは、1023 にポリシー数の「x」を乗算した数になります。
6. UBRL/Microflow ポリサー エントリ数を増加させます。Microflow ポリサー エントリは Netflow テーブルに保存されるので、この最大容量が直接に Netflow テーブルの集約容量に関係します。
7. DFC モジュールを追加すると、データバスからモジュールが確実に接続解除されます。DFC 対応モジュールは、シャーシにモジュールが挿入されたり、取り外されたりする際に発生するバス ストール メカニズムに該当するものではありません。活性挿抜 (OIR) イベントの間、挿入/取り外しのプロセスによりバックプレーンでのデータ破損が引き起こされていないことを確認するのに必要な時間、データバスが一時的に停止されます。この保護メカニズムにより、非常に短時間 (秒未満ですが、モジュールを完全に挿入する時間に依存) のパケット損失が発生します。DFC がオンボードで搭載されたモジュールでは、このストール メカニズムは直接には影響せず、OIR でのパケット損失はありません。

Q. CFC を使用する目的は何ですか。

A. WS-F6700-CFC は、67xx ラインカードに中央集中型転送機能を提供するドーターカードです。CFC は 67xx ラインカード動作の基本要件で無償オプションとなっています。このドーターカードには、バス インターフェイスとしてのみ機能する ASIC が 2 つ組み込まれています。これらの ASIC により、省略されたコンパクト ヘッダーが形成され、中央の PFC3* に転送デジジョンのために送信されます。

名前が示すように、CFC が使用されるのは中央集中型転送だけです。Catalyst 6500 の中央集中

型転送レートは最大で 30 Mpps です。CFC ではローカル転送機能は提供されません。これは Catalyst 6500 での他のどのタイプのモジュールとも異なっています。これは通常、中央集中型転送機能は基本ボードに特有の機能で、ドーターカードでは標準外の追加機能が提供されるためです。

67xx ラインカードに DFC3** が追加される際には、CFC を取り外す必要があります。DFC3 ドーターカードでは分散型転送 (dCEF) が提供されます。CFC と DFC3 では同じラインカードのコネクタが使用されるので、1 つのモジュール上では相互に排他的です。

* PFC3 には PFC3A、PFC3B、あるいは PFC3BXL が可能です。

** DFC3 ドーターカードのオプションには WS-F6700-DFC3A、WS-F6700-DFC3B、WS-F6700-DFC3BXL、WS-F6700-DFC3C、あるいは WS-F6700-DFC3CXL があります。

Q. PFC3C による仮想スイッチングシステム (VSS) に異なる PFC モードのラインカードが挿入されていると、どうなりますか。

A. 現在、VSS モードがサポートされているのは PFC3C や PFC3CXL でだけで、システム内に DFC3A、DFC3B、あるいは、DFC3BXL がある場合、VSS モードはサポートされません。PFC3C/CXL とともに、上記の DFC が挿入されたラインカードを使用している場合、システムがリロードされるまでは、ラインカードはオフラインのままです。このリロードにより、システム全体での PFC モードのネゴシエーションが可能になりますが、その結果、システムは [lower common denominator](#) モードで稼働することになります。DFC-3B あるいは、それよりも低位のモードがイネーブルになっている場合、VSS 機能はすべてディセーブルになります。

Q. 仮想スイッチングシステム (VSS) で WS-X67xx ラインカードが必要とされる場合、DFC3C か DFC3CXL も必要でしょうか、あるいは、デフォルトの CFC を使用できるでしょうか。

A. DFC3C / DFC3CXL を使用する上での VSS からの制約はありません。通常のスイッチの要件のように、DFC3C/CXL を備えたラインカードでも、CFC だけでも使用できます。

8 ポート 10G カード (WS-X6708-10G-3C/XL) が機能するには、DFC がインストールされている必要があります。

Q. 12.2(33)SRB4 で DFC3CXL とともに使用される場合、WS-X6704-10GE では入力インターフェイスキューと出力インターフェイスキューがサポートされていますか。さらに、これらのキューはモジュール/ポート、DFC タイプ、あるいはその両方に特定のものでしょうか。

A. DFC3CXL 内の WS-X6704-10GE では、入力キューと出力キューとして送信キュー 1p7q8t と受信キュー 8q8t がサポートされています。

WS-X6704-10GE には、DFC-3CXL および DFC-3BXL と同じキューが備わっています。差異があるのは、6704/CFC と 6704/DFC の間にだけです。この情報は、[show interfaces interface interface-number capabilities module number](#) コマンドで表示できます。

Q. Sup720 を搭載した Catalyst 6500 は NAT64 機能をサポートしていますか。

A. 現在、NAT64 機能はアグリゲーション サービス ルータ (ASR) および適応型セキュリティア

プライアンス (ASA) でのみサポートされています。

関連情報

- [Cisco Catalyst 6500 Architecture White Paper](#)
- [Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 アーキテクチャ](#)
- [スイッチ製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)