

Cisco CallManager でユーザ、電話およびアソシエーションを作成する方法

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[電話の登録と設定](#)

[ユーザを作成して電話番号に関連付ける方法](#)

[トラブルシューティング](#)

[CCMAdmin ページによってユーザを追加することが不可能](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、新しいユーザを作成し、IP フォンを追加し、新しい電話にユーザに関連付ける方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについて理解する必要があります。

- Cisco Unified CallManager 3.3x か 4.0x 管理
- IP テレフォニー ハードウェア

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco CallManagerバージョン 4.0x またはそれ以降
- Cisco 7960 IP フォン

注: このドキュメントの例では Cisco 7960 IP フォンを使用します。Cisco CallManager は多くの IP フォンと互換性があります。このドキュメントは、互換性があるすべての IP フォンに適用されます。

注: この資料のスクリーンショットが Cisco CallManagerバージョン 4.01 からあるが、同じプロシージャは Cisco CallManagerバージョン 3.3x およびそれ以降に適用されます。この資料は適当

なときこれらのバージョン間の違いを強調表示したものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

電話の登録と設定

関連するユーザおよび電話番号で電話を設定するためにこれらのステップを完了して下さい：

1. Cisco CallManager サーバの管理 ツールに接続して下さい。ブラウザで **CallManager** または **IP アドレス >/ccmadmin/URL の http:// <name** を入力して下さい。
2. Cisco CallManager メイン メニューから **Device > Phone** の順に選択して下さい。



3. **Add a New Phone** リンクをクリックして下さい。



4. 電話のタイプを選択して下さい。この例では、Cisco 7960 は追加されます。[Next] をクリックします。

System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

Add a New Phone

Select the type of the phone you would like to create:

Phone type*

Status: Ready

* indicates required item

Next

5. 電話の MAC アドレスを入力し、パラメータの他を要求に応じて記入して下さい。注: 電話の MAC アドレスはワード MAC の隣でラベルのユニットの背部で見つけることができます。それはまた電話 (79xx) の **Settings** ボタン、およびネットワークコンフィギュレーションの選択の助けによって見つけることができます。MAC アドレスは第 3 フィールドです。この場合、選択はデフォルトのデバイスプールおよびデフォルト 7960 ボタン テンプレートです。この画面が示すと同時に、他のパラメータはデフォルト設定で残っています。注 : Cisco Unified CallManager 3.3x によって多重レベル優位およびプリエンプション (MLPP) 情報が、ブリッジ、プライバシー、またはオーナー ユーザ ID オプションで構築されるデバイスセキュリティ モードありません。

