

パスワードが設定されている場合の 7900 シリーズ IP Phone のリセット

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[7920 Wireless IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法](#)

[7940 および 7960 IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法](#)

[7941 7961 IP Phone](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco 7920、7940、および 7960 IP フォンを出荷時の初期状態にリセットする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントは IP テレフォニー ネットワークの関係者を対象としています。

使用するコンポーネント

Cisco IP Phone 7920、7940、7960、およびソフトウェアは、特定のリリースに限定されません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[7920 Wireless IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法](#)

電話の運用に影響を与えるおそれのある変更をユーザが行なわないようにするために、[Network Config] メニューと [Phone Settings] メニューの管理オプションはデフォルトで非表示になっています。このオプションを使用するには、電話機の管理モードを開始する必要があります。

電話機の管理モードの開始

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 の管理オプションを開き、[Phone] メニューの非表示オプションにアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。

1. [Menu] ソフトキーを押します。
2. (アスタリスクキー)を押します。(シャープキー)を押し、(シャープキー)をもう一度押します。
3. 緑色のキーを押して管理モードに入ります。注: 電話機の電源を再投入するか、最初のレベルのサブメニューにいる間に任意のキーを押し、緑色のキーを押すと、オプションは非表示になります。0 ~ 9 の任意のキー* キー#キー

Cisco 7920 Wireless IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法

Cisco 7920 Wireless IP Phone を工場出荷時の状態にリセットするには、次の手順を実行します。

1. [Menu] > [Phone Settings] > [Factory Default] の順に選択します。電話は表示するメッセージに応答します。
2. [OK] ソフトキーを押します。すべての設定が削除されます。
3. WLAN のネットワーク設定を再設定するには、[Menu] > [Network Config] の順に選択します。

7940 および 7960 IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法

パスワードが設定されている電話機を工場出荷時の状態にリセットするには、次の手順を実行します。

1. 電話機の電源コードを抜き、もう一度差し込みます。電話機は、電源投入サイクルを開始します。
2. すぐに # を押し続け、Headset、Mute、および Speaker の各ボタンが順に点滅し始めたら放します。Headset、Mute、および Speaker の各ボタンが順に点滅している状態は、電話機がリセット用キーシーケンスの入力待ち状態になっていることを意味します。
3. Headset、Mute、および Speaker の各ボタンが点滅し始めたら、60 秒以内に **123456789*0#** を押します。たとえば、1223456789*0# のようにシーケンス内のキーを繰り返したとしても、シーケンスは受け付けられ、電話機はリセットされます。60 秒以内にこのキーシーケンスを入力しなかった場合、またはどのキーも押さなかった場合は、Headset、Mute、および Speaker の各ボタンの点滅が停止し、電話機の通常の起動プロセスが継続されます。電話機はリセットされません。無効なキーシーケンスを入力すると、ボタンの点滅が停止し、電話機の通常の起動プロセスが継続されます。電話機はリセットされません。このキーシーケンスを正しく入力すると、電話機に次のプロンプトが表示されます。 *Keep network cfg? 1 = yes 2 = no*

4. 電話がリセットするとき電話がリセットするとき電話の現在のネットワーク コンフィギュレーションの設定を維持するために、ネットワークコンフィギュレーション設定をリセットするために 1.を、『2』 を押します押して下さい。任意のキーを押すか、このプロンプトに 60 秒以内に応答しなかった場合は、通常の起動プロセスが継続され、電話機はリセットされません。 それ以外の場合は、工場出荷時の状態へのリセット プロセスが実行されます。

[7941 および 7961 IP Phone を工場出荷時の状態にリセットする方法](#)

次の手順を実行します。

1. 電話機の電源コードを抜き、もう一度差し込みます。電話機は、電源投入サイクルを開始します。
2. すぐに # を押し続け、Headset、Mute、および Speaker の各ボタンが順に点滅し始めたら放します。回線ボタンが順に点滅している状態は、電話機がリセット用キー シーケンスの入力待ち状態になっていることを意味します。
3. Headset、Mute、および Speaker の各ボタンが点滅し始めたら、60 秒以内に 123456789*0# を押します。シーケンス内のキーを、たとえば繰り返せば、223456789*0# を『1』 を押す場合、シーケンスはまだ電話リセット受け入れられ。60 秒以内にこのキー シーケンスを入力しなかった場合、またはどのキーも押さなかった場合は、Headset、Mute、および Speaker の各ボタンの点滅が停止し、電話機の通常の起動プロセスが継続されます。 電話機はリセットされません。無効なキー シーケンスを入力すると、ボタンの点滅が停止し、電話機の通常の起動プロセスが継続されます。 電話機はリセットされません。このキー シーケンスを正しく入力すると、電話機に次のプロンプトが表示されます。

upgrading

[関連情報](#)

- [IP フォンのスクリーン ショットの取得方法](#)
- [Cisco 7900 シリーズ IP Phone に関する Q&A](#)
- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)