



# 付録 A: アップグレード後チェックリスト

初版: 2016/10/10

最終更新日: 2016/11/30

次のチェックリストは、Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバのソフトウェアをアップグレードした後、システムが適切に稼働しているかを確認するのに役立ちます。

項目リスト	チェック
1. 当該アップグレードに記載されている特定の確認手順をすべて実行します。	<input type="checkbox"/>
2. ブラウザで次の操作を行います。 a. ブラウザのキャッシュをクリアします。 b. すべてのブラウザ ウィンドウを閉じて、10 秒待ってから再起動します。 <b>注意:</b> 最新の Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェアにアクセスする前に、すべての Cisco Vision Dynamic Signage Director ユーザがブラウザのキャッシュクリアとブラウザ ソフトウェアのシャットダウン/再起動を行う必要があることにご注意ください。	<input type="checkbox"/>
3. コントロール パネルに、Cisco Vision Dynamic Signage Director のバージョンとインストールしたビルド番号が表示されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
4. 電話コントロールを使用している場合は、電話機が機能していることを確認します。	<input type="checkbox"/>
5. ローカル TV の制御に IP フォンを使用している場合は、チャンネルが正常に変更できることを確認します。	<input type="checkbox"/>
6. チャンネル名とお気に入り が正しく設定されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
7. スイート コマース統合を使用している場合は、IP フォンを利用した注文が正常に取り扱えることを確認します。	<input type="checkbox"/>
8. すべてのデバイスが nonevent_group 内に適切に入っていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
9. 管理ダッシュボードのサービス通知ウィンドウに移動し、関連するサービスがすべて緑色であることを確認します。  <b>注:</b> 更新ボタンをクリックして、すべてのサービスのステータスを再取得する必要がある場合があります。必要に応じて、インストールに含まれていないサービスを無効にすることができます。	<input type="checkbox"/>
10. SV-4K と DMP-2K のデバイスがリブートされ、最新のシステム ランタイム バージョンを実行していることを確認します。  <b>注:</b> DMP のファームウェア アップグレードが当該リリースで必要とされていない場合には、手動リブートが必要です。	<input type="checkbox"/>
11. 管理ダッシュボードのすべての DMP と TV が緑色であることを確認します。	<input type="checkbox"/>

項目リスト	チェック
12. 既存のイベント スクリプトを開始し、意図した内容が画面に表示されることを確認します。	<input type="checkbox"/>
13. イベントのスク립トを停止し、画面の電源がオフになることを確認します。	<input type="checkbox"/>
14. イベント スクリプトを一部編集し、保存されることを確認します。	<input type="checkbox"/>
15. コンテンツ管理システム (CMS) の新しいビデオ ファイルを、DMP にプッシュできることを確認します。	<input type="checkbox"/>
16. ダイナミック メニュー ボードを使用している場合は、メニュー項目に変更を加えてその変更がメニュー ボードの繁栄されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
17. 外部コンテンツ統合を使用している場合は、コントロール パネルのデータ ソースを再度有効にし、管理ダッシュボードから外部コンテンツ統合アプリケーションを必ず再起動してください。	<input type="checkbox"/>
18. (CMS 再起動タスクをスケジュール登録しているサイトの必要に応じて) 管理ダッシュボードのスケジュール タスク エリアから CMS 再起動タスクを削除します。  注: Cisco StadiumVision Director の Release 4.1 以降のリリースでは、CMS はバックアップが実行された後、自動的に再起動します。	<input type="checkbox"/>
19. アップグレード設定のため、サーバ バックアップを実行します。	<input type="checkbox"/>
20. サイトのテストおよびイベントの要件を満たした後、プライマリ サーバにフェールバックし、セカンダリ サーバで確認したものと同一ソフトウェアのバージョンでプライマリ サーバをアップグレードします。  詳細については、 <a href="#">Cisco Vision アドミニストレーションガイド: Dynamic Signage Director</a> 内の <a href="#">冗長化 Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバ間のフェールオーバー設定</a> のモジュールを参照してください。	<input type="checkbox"/>
21. フェールバックを実行した後、テキストユーティリティ インターフェイス (TUI) を使用してバックアップと復元の環境を必ず再設定してください。	<input type="checkbox"/>