



付録 A: アップグレード後チェックリスト

初版: 2016/10/10
最終更新日: 2016/11/30

次のチェックリストは、Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバのソフトウェアをアップグレードした後、システムが適切に稼働しているかを確認するのに役立ちます。

項目リスト	チェック
1. 当該アップグレードに記載されている特定の確認手順をすべて実行します。	<input type="checkbox"/>
2. ブラウザで次の操作を行います。 a. ブラウザのキャッシュをクリアします。 b. すべてのブラウザ ウィンドウを閉じて、10 秒待ってから再起動します。 注意: 最新の Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェアにアクセスする前に、すべての Cisco Vision Dynamic Signage Director ユーザがブラウザのキャッシュクリアとブラウザソフトウェアのシャットダウン/再起動を行う必要があることにご注意ください。	<input type="checkbox"/>
3. コントロール パネルに、Cisco Vision Dynamic Signage Director のバージョンとインストールしたビルド番号が表示されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
4. 電話コントロールを使用している場合は、電話機が機能していることを確認します。	<input type="checkbox"/>
5. ローカル TV の制御に IP フォンを使用している場合は、チャンネルが正常に変更できることを確認します。	<input type="checkbox"/>
6. チャンネル名とお気に入り が正しく設定されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
7. スイート コマース統合を使用している場合は、IP フォンを利用した注文が正常に取り扱えることを確認します。	<input type="checkbox"/>
8. すべてのデバイスが nonevent_group 内に適切に入っていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
9. 管理ダッシュボードのサービス通知ウィンドウに移動し、関連するサービスがすべて緑色であることを確認します。 注: 更新ボタンをクリックして、すべてのサービスのステータスを再取得する必要がある場合があります。必要に応じて、インストールに含まれていないサービスを無効にすることができます。	<input type="checkbox"/>
10. SV-4K と DMP-2K のデバイスがレポートされ、最新のシステム ランタイム バージョンを実行していることを確認します。 注: DMP のファームウェア アップグレードが当該リリースで必要とされていない場合には、手動レポートが必要です。	<input type="checkbox"/>
11. 管理ダッシュボードのすべての DMP と TV が緑色であることを確認します。	<input type="checkbox"/>

項目リスト	チェック
12. 既存のイベント スクリプトを開始し、意図した内容が画面に表示されることを確認します。	<input type="checkbox"/>
13. イベントのスクリプトを停止し、画面の電源がオフになることを確認します。	<input type="checkbox"/>
14. イベント スクリプトを一部編集し、保存されることを確認します。	<input type="checkbox"/>
15. コンテンツ管理システム (CMS) の新しいビデオ ファイルを、DMP にプッシュできることを確認します。	<input type="checkbox"/>
16. ダイナミック メニュー ボードを使用している場合は、メニュー項目に変更を加えてその変更がメニュー ボードの繁栄されていることを確認します。	<input type="checkbox"/>
17. 外部コンテンツ統合を使用している場合は、コントロール パネルのデータ ソースを再度有効にし、管理ダッシュボードから外部コンテンツ統合アプリケーションを必ず再起動してください。	<input type="checkbox"/>
18. (CMS 再起動タスクをスケジュール登録しているサイトの必要に応じて) 管理ダッシュボードのスケジュール タスク エリアから CMS 再起動タスクを削除します。 注: Cisco StadiumVision Director の Release 4.1 以降のリリースでは、CMS はバックアップが実行された後、自動的に再起動します。	<input type="checkbox"/>
19. アップグレード設定のため、サーバ バックアップを実行します。	<input type="checkbox"/>
20. サイトのテストおよびイベントの要件を満たした後、プライマリ サーバにフェールバックし、セカンダリ サーバで確認したものと同一ソフトウェアのバージョンでプライマリ サーバをアップグレードします。 詳細については、 Cisco Vision アドミニストレーション ガイド: Dynamic Signage Director 内の冗長化 Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバ間のフェールオーバー設定のモジュールを参照してください。	<input type="checkbox"/>
21. フェールバックを実行した後、テキスト ユーティリティ インターフェイス (TUI) を使用してバックアップと復元の環境を必ず再設定してください。	<input type="checkbox"/>