



## アプライアンスの設定準備

- [アプライアンス設定の準備の概要](#) (1 ページ)
- [Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化](#) (2 ページ)
- [事前設定タスクの実行](#) (7 ページ)
- [NIC ボンディングの概要](#) (11 ページ)
- [アプライアンスのイメージの再作成](#) (20 ページ)
- [Cisco DNA Centerアプライアンスの設定](#) (25 ページ)

### アプライアンス設定の準備の概要

Cisco DNA Center アプライアンスを正常に設定するには、まず、次のタスクを実行します。

1. アプライアンスの Cisco IMC に対するアクセスを有効にします（「[Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化](#)」を参照）。
2. Cisco IMC を使用して、ハードウェアとスイッチの重要な設定を確認、調整します（「[事前設定タスクの実行](#)」を参照）。
3. アプライアンスに付属する Intel X710-DA4 ネットワーク インターフェイスカード (NIC) が現在無効になっている場合は、NIC ボンディングを使用するために、有効にする必要があります（[アップグレードされたアプライアンスでの NIC の有効化](#) (13 ページ) を参照）。
4. Cisco DNA Center ソフトウェアはあらかじめアプライアンスにインストールされていますが、状況によってはソフトウェアを再インストールする必要がある場合があります（現在のクラスタリンク設定を変更する前など）。このような場合は、「[アプライアンスのイメージの再作成](#)」で説明されているタスクも実行する必要があります。



(注) アプライアンスのイメージを作成しなおす必要がない場合は、使用する設定ウィザードに固有の「アプライアンスの設定の概要」のトピックに進みます。

- [Maglev 設定ウィザード](#)
- [ブラウザベースの構成ウィザード \(44 および 56 コアアプライアンス\)](#)
- [ブラウザベースの構成ウィザード \(112 コアアプライアンス\)](#)

## Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化

「[アプライアンスのインストールワークフロー](#)」の説明に従ってアプライアンスをインストールした後、Cisco IMC 設定ユーティリティを使用して、アプライアンスの CiIMC ポートに IP アドレスとゲートウェイを割り当てます。この操作で Cisco IMC GUI にアクセスできるようになります。これはアプライアンスを設定するとき使用する必要があります。

Cisco IMC の設定が完了したら、Cisco IMC にログインし、「[事前設定タスクの実行](#)」に記載されているタスクを実行して、設定が正しいことを確認します。



**ヒント** お客様の環境のセキュリティを確保するため、アプライアンスの初回ブート時は、Cisco IMC ユーザのデフォルトパスワードを変更するように求められます。Cisco IMC ユーザパスワードを後で変更するには、次のように Cisco IMC GUI を使用します。

1. GUI の左上隅から **[Toggle Navigation]** アイコン (  ) をクリックし、**[Admin]** > **[User Management]** を選択します。  
**[Local User Management]** タブがすでに選択されている必要があります。
2. ユーザ**1**のチェックボックスをオンにして、**[Modify user]** をクリックします。  
**[Modify User Details]** ダイアログボックスが開きます。
3. **[Change Password]** チェックボックスをオンにします。
4. 新しいパスワードを入力して確認し、**[Save]** をクリックします。


**ステップ 1** 次のいずれかを接続して、アプライアンスコンソールにアクセスします。

- アプライアンスの前面パネルにある KVM コネクタ (「[前面パネルと背面パネル](#)」の前面パネル図のコンポーネント 11) に接続する KVM ケーブルか、

- アプライアンスの背面パネルにある USB ポートと VGA ポート（「前面パネルと背面パネル」の背面パネル図のコンポーネント 2 および 5）に接続するキーボードとモニター。

**ステップ 2** アプライアンスの電源コードが接続され、電源がオンになっていることを確認します。

**ステップ 3** 前面パネルの電源ボタンを押して、アプライアンスをブートします。



Cisco IMC 設定ユーティリティの次のようなブート画面が表示されます。

**ステップ 4** ブート画面が表示されたら、すぐに **F8** キーを押して Cisco IMC 設定を実行してください。

次に示すように、Cisco IMC 設定ユーティリティに **[CIMC User Details]** 画面が表示されます。



**ステップ 5** デフォルトの CIMC ユーザパスワード（新規アプライアンスで付与されるデフォルトのパスワードは「password」）を **[Enter current CIMC Password]** フィールドに入力します。

**ステップ 6** 次に **[Enter New CIMC Password]** フィールドと **[Re-Enter New CIMC Password]** フィールドに新しい CIMC ユーザパスワードを入力して確認します。

**[Re-Enter New CIMC Password]** フィールドで **Enter** を押すと、次に示すように、Cisco IMC 設定ユーティリティに **[NIC Properties]** 画面が表示されます。

```

Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.
*****
NIC Properties
NIC mode                               NIC redundancy
Dedicated:      [X]                   None:           [X]
Shared LOM:     [ ]                   Active-standby: [ ]
Cisco Card:
  Riser1:       [ ]                   Active-active:  [ ]
  Riser2:       [ ]                   VLAN (Advanced)
  MLOm:         [ ]                   VLAN enabled:   [ ]
Shared LOM Ext: [ ]                   VLAN ID:        1
                                           Priority:        0
IP (Basic)
IPV4:           [X]                   IPV6:           [ ]
DHCP enabled    [ ]
CIMC IP:        172.23.
Prefix/Subnet:  255.255.0.0
Gateway:        172.23.
Pref DNS Server: 171.70.
*****
<Up/Down>Selection <F10>Save <Space>Enable/Disable <F5>Refresh <ESC>Exit
<F1>Additional settings
    
```

ステップ7 次のアクションを実行します。

- NIC モード (NIC mode) : [Dedicated] を選択します。
- IP (基本) : [IPV4] を選択します。
- CIMC IP : CIMC ポートの IP アドレスを入力します。
- プレフィックス/サブネット (Prefix/Subnet) : CIMC ポート IP アドレスのサブネットマスクを入力します。
- ゲートウェイ (Gateway) : 優先するデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。
- 優先DNSサーバ (Pref DNS Server) : 優先 DNS サーバの IP アドレスを入力します。
- NIC 冗長性 (NIC Redundancy) : [なし (None)] を選択します。

ステップ8 F1 を押して [Additional Settings] を指定します。

次に示すように、Cisco IMC 設定ユーティリティに [Common Properties] 画面が表示されます。

```

Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.
*****
Common Properties
Hostname:      C220-FCH212
Dynamic DNS:   [ ]
DDNS Domain:
FactoryDefaults
Factory Default: [ ]
Default User(Basic)
Default password:
Reenter password:
Port Properties
Auto Negotiation: [X]
                Admin Mode      Operation Mode
Speed[1000/100/10Mbps]:      Auto      1000
Duplex mode[half/full]:      Auto      full
Port Profiles
Reset:          [ ]
Name:
*****
<Up/Down>Selection <F10>Save <Space>Enable/Disable <F5>Refresh <ESC>Exit
<F2>PreviousPageettings
    
```

ステップ 9 次のアクションを実行します。

- **ホスト名 (Hostname)** : このアプライアンスで使用する CIMC のホスト名を入力します。
- **ダイナミックDNS (Dynamic DNS)** : チェックボックスをオフにすると、この機能が無効になります。
- **出荷時の初期状態 (Factory Defaults)** : チェックボックスをオフにして、この機能を無効にします。
- **デフォルトのユーザ (基本設定) (Default User (Basic))** : フィールドを空白のままにします。
- **ポートのプロパティ (Port Properties)** : 新しい設定を入力するか、フィールドに表示されるデフォルト値を受け入れます。
- **ポートプロファイル (Port Profiles)** : チェックボックスをオフにすると、この機能が無効になります。

ステップ 10 F10 を押して、設定を保存します。

ステップ 11 Esc キーを押して終了し、アプライアンスをリブートします。


ステップ 12 設定が保存され、アプライアンスのリブートが完了したら、アプライアンスがインストールされているサブネットへのアクセスが可能なクライアントマシンで互換性のあるブラウザを開き、次の URL を入力します。

**https://CIMC\_ip\_address** (この **CIMC\_ip\_address** は先ほどステップ 7 で入力した Cisco IMC ポート IP アドレスです。

次に示すような Cisco IMC GUI のメインログインウィンドウがブラウザに表示されます。



- ステップ 13** ステップ 5 で設定した Cisco IMC ユーザのユーザ ID とパスワードを使用してログインします。ログインに成功すると、以下と同じような **[Cisco Integrated Management Controller Chassis Summary]** ウィンドウがブラウザに表示されます。



- ステップ 14** このバージョンの Cisco IMC が、インストールする Cisco DNA Center リリースでサポートされていることを確認します。
- [Firmware Version] フィールドにリストされているバージョンをメモします。
  - インストールする Cisco DNA Center リリースの [リリースノート](#) を参照してください。「Supported Firmware」セクションには、ご使用の Cisco DNA Center リリースでサポートされている Cisco IMC のバージョンが示されています。
  - 次のいずれかを実行します。
    - 適切な Cisco IMC バージョンがインストールされている場合は、ここで終了できます。

- Cisco IMC のバージョンを更新する必要がある場合は、『Cisco Host Upgrade Utility User Guide』を参照してください。

## 事前設定タスクの実行

アプライアンスをインストール（「アプライアンスのインストールワークフロー」の説明どおり）し、Cisco IMC の GUI へのアクセスを設定（「Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化」の説明どおり）した後、Cisco IMC を使用して次の事前設定タスクを実行します。この操作は、正しい設定と展開の確実な実行に役立ちます。

1. アプライアンスハードウェアを、ネットワークの管理に使用する Network Time Protocol (NTP) サーバと同期します。同期する NTP サーバは、「必要な IP アドレスおよびサブネット」で説明されているように、実装の計画時に収集したホスト名または IP を持つ NTP サーバである必要があります。Cisco DNA Center データがネットワーク全体で正しく同期されるよう徹底するには、このタスクが不可欠です。
2. 10 Gbps アプライアンスポートに接続されているスイッチを再設定して、高スループット設定がサポートされるようにします。

**ステップ 1** 「Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化」で設定した CISCO imc IP アドレス、ユーザ ID、パスワードを使用して、アプライアンスの Cisco IMC にログインします。

ログインに成功すると、次に示すような [Cisco Integrated Management Controller Chassis Summary] ウィンドウがブラウザに表示されます。

The screenshot displays the Cisco Integrated Management Controller (IMC) Chassis Summary page. The page is divided into several sections:

- Server Properties:**
  - Product Name: FCH212
  - Serial Number: FCH212
  - PID: DN2-HW-APL
  - UUID: AF0FFF4C-638C-4EC8-AB03-
  - BIOS Version: C220M5.3.1.2b.0.1025170315
  - Description: [Empty text box]
  - Asset Tag: Unknown
- Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information:**
  - Hostname: C220-FCH212
  - IP Address: 172. . . .223
  - MAC Address: 70:69: . . .48
  - Firmware Version: 3.1(2c)
  - Current Time (UTC): Thu May 16 . . . 51 2019
  - Local Time: Thu May 16 . . . 51 2019 UTC +0000
  - Timezone: UTC
- Chassis Status:**
  - Power State: On
  - Overall Server Status: Good
  - Temperature: Good
  - Overall DIMM Status: Good
  - Power Supplies: Good
  - Fans: Good
  - Locator LED: Off
  - Overall Storage Status: Good
- Server Utilization:**
  - Overall Utilization (%): N/A
  - CPU Utilization (%): N/A
  - Memory Utilization (%): N/A
  - IO Utilization (%): N/A

**ステップ 2** 次に示すように、アプライアンスハードウェアを、ネットワークの管理に使用する Network Time Protocol (NTP) サーバと同期します。

- Cisco IMC GUI の左上隅から、[Toggle Navigation] アイコン (☰) をクリックします。
- Cisco IMC メニューから [Admin] > [Networking] を選択し、[NTP Setting] タブを選択します。
- [NTP Enabled] チェックボックスがオンになっていることを確認してから、次に示す例のように、4 つの番号付きサーバフィールドに最大 4 つの NTP サーバホスト名またはアドレスを入力します。

- [Save Changes] をクリックします。Cisco IMC はエントリを検証した後、アプライアンスハードウェアの時刻と NTP サーバの時刻の同期を開始します。

(注)

- 第 1 世代の Cisco DNA Center アプライアンスとは異なり、第 2 世代のアプライアンスでは仮想インターフェイスカード (VIC) が使用されません。Cisco IMC で高スループットをサポートするために、第 2 世代アプライアンスに標準搭載のネットワークインターフェイスカード (NIC) を設定する必要はありません。すでにデフォルトで有効になっているためです。

- Cisco IMC で NTP 認証はサポートされていません。

**ステップ 3** アプライアンスの高スループット設定と一致するようにスイッチを再設定します。

- セキュアシェル (SSH) クライアントを使用して、設定するスイッチにログインし、スイッチプロンプトで EXEC モードを開始します。
- スイッチポートを設定します。

Cisco Catalyst スイッチで、次のコマンドを入力します。次に例を示します。

```
MySwitch#Config terminal
MySwitch(config)#interface tengigabitethernet 1/1/3
MySwitch(config-if)#switchport mode access
MySwitch(config-if)#switchport access vlan 99
MySwitch(config-if)#speed auto
```

```
MySwitch(config-if)#duplex full
MySwitch(config-if)#mtu 1500
MySwitch(config-if)#no shut
MySwitch(config-if)#end
MySwitch(config)#copy running-config startup-config
```

Cisco Nexus スイッチで、次のコマンドを入力して、Link Layer Discovery Protocol (LLDP) およびプライオリティフロー制御 (PFC) を無効にします。次に例を示します。

```
N7K2# configure terminal
N7K2(config)# interface eth 3/4
N7K2(config-if)# no priority-flow-control mode auto
N7K2(config-if)# no lldp transmit
N7K2(config-if)# no lldp receive
```

次の点に注意してください。

- これらのコマンドは単なる例です。
  - 正常に機能させるには、第2世代 Cisco DNA Center アプライアンスのスイッチポートをアクセスモードに設定する必要があります。トランクモードは、VLANモードを除きサポートされません。
- c) `show interface tengigabitethernet` という *portID* コマンドを実行して、ポートが接続されて動作していること、正しい MTU、デュプレックス、リンクタイプが設定されていることをコマンド出力で確認します。次に例を示します。

```
MySwitch#show interface tengigabitethernet 1/1/3
TenGigabitEthernet1/1/3 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Ten Gigabit Ethernet, address is XXXe.310.8000 (bia XXX.310.8000)
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Full-duplex, 10GB/s, link type is auto, media type is SFP-10Gbase-SR
```

- d) `show run interface tengigabitethernet` という *portID* コマンドを実行して、X710-DA2 NIC ポートからのケーブルが接続されているスイッチポートを設定します。次に例を示します。

```
MySwitch#show run interface tengigabitethernet 1/1/3
Building configuration...
Current configuration : 129 bytes
! interface TenGigabitEthernet1/1/3
  switchport access vlan 99
  ip device tracking maximum 10
end
```

MySwitch#

- e) `show mac address-table interface tengigabitethernet` という *portID* コマンドを実行して、コマンド出力で MAC アドレスを確認します。次に例を示します。

```
MySwitch#show mac address-table interface tengigabitethernet 1/1/3
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
99      XXXe.3161.1000   DYNAMIC Tel/1/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1

MySwitch#
```

**ステップ 4** [Configured Boot Mode] ドロップダウンリストで、[Legacy]（デフォルトモード）が設定されていることを確認します。

The screenshot shows the Cisco Integrated Management Controller (IMC) interface. At the top, there is a navigation bar with the Cisco logo and the text 'Cisco Integrated Management Controller'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Home / Compute / BIOS'. A horizontal menu contains several tabs: 'BIOS', 'Remote Management', 'Troubleshooting', 'Power Policies', and 'PID Catalog'. Below the tabs, there are several links: 'Enter BIOS Setup', 'Clear BIOS CMOS', 'Restore Manufacturing Custom Settings', and 'Restore Defaults'. Another set of tabs includes 'Configure BIOS', 'Configure Boot Order', and 'Configure BIOS Profile'. The main content area is titled 'BIOS Properties' and contains the following settings:

- Running Version: C220M5.4.1.3m.0.0708220050
- UEFI Secure Boot:
- Actual Boot Mode: Legacy
- Configured Boot Mode: Legacy (dropdown menu)
- Last Configured Boot Order Source: CIMC
- Configured One time boot device: (empty dropdown menu)

At the bottom of the configuration area, there is a blue button labeled 'Save Changes'.

[Configure Boot Order] タブにアクセスするには、次の手順を実行します。

- Cisco IMC GUI の左上隅から、[Toggle Navigation] アイコン (☰) をクリックします。
- Cisco IMC メニューから、[Compute] > [BIOS] > [Configure Boot Order] を選択します。

ブートモードを [UEFI] に変更しないでください。このモードが設定されている場合、Cisco DNA Center アプライアンスのインターフェイスは ping できない可能性があります。

### 次のタスク

このタスクが完了したら、次のいずれかを実行します。

- アプライアンスを設定する前に Cisco DNA Center ソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、「[アプライアンスのイメージの再作成](#)」を参照してください。
- アプライアンスを設定する準備ができている場合は、使用する設定ウィザードに固有の「アプライアンス設定の概要」のトピックに進みます。
  - [Maglev 設定ウィザード](#)

- ブラウザベースの構成ウィザード (44 および 56 コアアプライアンス)
- ブラウザベースの構成ウィザード (112 コアアプライアンス)

## NIC ボンディングの概要

任意の Cisco DNA Center アプライアンスで、エンタープライズ インターフェイス、クラスタ内インターフェイス、管理インターフェイス、およびインターネットインターフェイスを設定できます。アプライアンスでネットワーク インターフェイスコントローラ (NIC) ボンディングを有効にすると、各インターフェイスに次の2つのインスタンスが設定されます。プライマリインスタンス (アプライアンスのマザーボードまたは Intel X710-DA2 NIC に配置) は1つのスイッチに接続され、セカンダリインスタンス (アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC に配置) が別のスイッチに接続されます。NIC ボンディングを使用すると、各インターフェイスの2つのインスタンスが単一の論理インターフェイスに統合され、1つの MAC アドレスを持つ単一のデバイスとして表示されます。この機能が有効になっている場合、アプライアンスでインターフェイスを設定するときに選択するボンディングモードに応じて、次の利点を得られます。



(注) シングルノードクラスタと 3 ノード Cisco DNA Center クラスタの両方で NIC ボンディングがサポートされます。

- アクティブ/バックアップモード：この機能がアプライアンスで有効になっている場合、デフォルトでは、これがアプライアンスのインターフェイスに設定されているボンディングモードです。このモードでは、Cisco DNA Center によりグループ化された2つのインターフェイスの高可用性 (HA) が可能になります。現在アクティブなインターフェイスがダウンすると、他のインターフェイスが代わりにアクティブになります。



(注) 1 Gbps と 10 Gbps の両方のスループットをサポートするインターフェイスでこのモードを有効にすると、Cisco DNA Center によりスループットが自動的に 1 Gbps に設定されます。

- LACP モード：このモードを選択すると、Cisco DNA Center によりグループ化された2つのインターフェイスで同じ速度とデュプレックス設定が共有されます。このモードでは、インターフェイスにロードバランシングとより高い帯域幅が提供されます。このモードを有効にするには、最初に次の点を確認する必要があります。
  - Linux ユーティリティ `ethtool` は、各インターフェイスの速度とデュプレックスモードを取得するために使用されるベースドライバをサポートしている必要があります。
  - エンタープライズポートに接続されているスイッチは、ダイナミックインターフェイス集約をサポートしている必要があります。

- スイッチで LACP を有効にした後、LACP モードが **active**（アプライアンスに接続されたスイッチポートがアクティブ ネゴシエーションステートになり、ポートが LACP パケットを送信してリモートポートとのネゴシエーションを開始する）に設定されていることを確認します。次に、LACP レートを **fast** に変更します（LACP がサポートするインターフェイスに LACP 制御パケットが送信されるレートをデフォルトから 30 秒ごとに変更します）。



(注) LACP モードは、アプライアンスのエンタープライズおよびクラスタ内インターフェイスでのみ有効にできます。管理およびインターネットアクセスインターフェイスは、アクティブ/バックアップモードのみをサポートします。

実稼働環境で NIC ボンディングを使用する前に、次の作業を行う必要があります。

- アプライアンスでこの機能がサポートされていることを確認します。「[アプライアンスサポート \(12 ページ\)](#)」を参照してください。
- アプライアンスに付属する Intel X710-DA4 NIC が現在無効になっている場合は、NIC ボンディングを使用するために、有効にする必要があります（[アップグレードされたアプライアンスでの NIC の有効化 \(13 ページ\)](#) を参照）。
- アプライアンスの背面パネルにあるセカンダリポートの位置を確認します。「[前面パネルと背面パネル](#)」を参照してください。
- 推奨されるアプライアンス（スイッチのケーブル接続）を確認します。[インターフェイスケーブル接続](#)を参照してください。

## アプライアンスサポート

すべての第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスは NIC ボンディングをサポートします。

- 44 コアアプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL
- 44 コア プロモーション アプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
- 56 コアアプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
- 56 コア プロモーション アプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
- 112 コアアプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
- 112 コア プロモーション アプライアンス：シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U

## アップグレードされたアプライアンスでの NIC の有効化

以前のバージョンから Cisco DNA Center 2.3.4 にアップグレードする予定のアプライアンスで Intel X710-DA4 NIC を有効にするには、次の手順を実行します。

**ステップ 1** アプライアンスに Intel X710-DA4 NIC がインストールされていることを確認します。

- a) アプライアンスの Cisco IMC にログインします。
- b) [概要 (Summary)] ウィンドウの [サーバプロパティ (Server Properties)] エリアに次の値が設定されていることを確認します。
  - PID : 44 コアアプライアンスの DN2-HW-APL、56 コアアプライアンスの DN2-HW-APL-L、または 112 コアアプライアンスの DN2-HW-APL-XL (次の例を参照)。
  - BIOS バージョン : この値は 44 および 56 コアアプライアンスの C220M5、または 112 コアアプライアンスの C480M5 のいずれかで開始する必要があります (次の例を参照)。

### Server Properties

Product Name:

Serial Number: FCH224-

PID: **DN2-HW-APL-XL**

UUID: 6FF202AA-EEF9-4DF4-9FE4-

BIOS Version: **C480M5** 4.0.1c.0.0706181854

Description:

Asset Tag:

### Cisco Integrated Management Controller

Hostname: C480-FCH224-

IP Address: 10.195.

MAC Address: A8:B4:56:

Firmware Version: 4.0(1a)

Current Time (UTC): Wed Nov 6 18:51:54 2019

Local Time: Wed Nov 6 10:51:54 2019 PST -08

Timezone: America/Los\_Angeles

- c)  > [Chassis] > [Inventory] > [Network Adapters] を選択します。
- d) [ネットワークアダプタ (Network Adapters)] 表で、次のスロットのいずれかに INTEL X710-DA4 Quad Port ネットワークアダプタが表示されていることを確認します。
  - 44 または 56 コアアプライアンスの場合は、PCIe スロット 2。
  - 112 コアアプライアンスの場合は、PCIe スロット 12 (次の例を参照)。

Cisco Integrated Management Controller

/ ... / Inventory / Network Adapters ★

CPU Memory PCI Adapters Power Supplies Cisco VIC Adapters Network Adapters Storage SAS Expan

Network Adapters Total 3 ⚙️

Slot	Product Name	Number Of Interfaces	External Ethernet Interfaces	
			ID	MAC Address
9	Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP+ conver...	2	1	3c:fd:fe:80:80:80
			2	3c:fd:fe:80:80:80
12	Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP+ conver...	4	4	3c:fd:fe:80:80:80
			3	3c:fd:fe:80:80:80
			1	3c:fd:fe:80:80:80
			2	3c:fd:fe:80:80:80
L	Cisco(R) LOM X550-T2	2	1	2c:f8:9b:80:80:80
			2	2c:f8:9b:80:80:80

ステップ2 アプライアンスの PCIe カードが有効になっていることを確認します。

a) > [Compute] を選択します。

[BIOS] > [Configure BIOS] > [I/O] タブが開きます。

b) 必要に応じて、次のパラメータを設定してから [Save] をクリックします。

- 44 または 56 コアアプライアンスの場合、[PCIe Slot 2 OptionROM] パラメータを [Enabled] に、[PCIe Slot 2 Link Speed] パラメータを [Auto] に設定。
- 112 コアの アプライアンスの場合、[PCIe Slot 12 OptionROM] パラメータを [Enabled] に、[PCIe Slot 12 Link Speed] パラメータを [Auto] に設定（次の例を参照）。

Note: Default values are shown in bold.


Reboot Host Immediately:	<input type="checkbox"/>
Intel VT for directed IO:	Enabled
Intel VTD ATS support:	Enabled
LOM Port 1 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 1 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 3 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 5 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 7 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 9 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 11 OptionRom:	Enabled
RAID OptionRom:	Enabled
Front NVME 2 OptionRom:	Enabled
Front NVME 12 OptionRom:	Enabled
Front NVME 14 OptionRom:	Enabled
Front NVME 16 OptionRom:	Enabled
Front NVME 18 OptionRom:	Enabled
Front NVME 20 OptionRom:	Enabled
Legacy USB Support:	Enabled
Intel VTD coherency support:	Disabled
All Onboard LOM Ports:	Enabled
LOM Port 2 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 2 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 4 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 6 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 8 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 10 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 12 OptionRom:	Disabled
Front NVME 1 OptionRom:	Enabled
Front NVME 11 OptionRom:	Enabled
Front NVME 13 OptionRom:	Enabled
Front NVME 15 OptionRom:	Enabled
Front NVME 17 OptionRom:	Enabled
Pcie Slot 12 Link Speed:	Disabled

c) 次のいずれかを実行します。

- アプライアンスでこれらの2つのパラメータを設定する必要がある場合は、アプライアンスをリブートして、設定を続行します。この手順の残りを実行する必要はありません。
- 112コアアプライアンスの [I/O] タブにいずれか1つパラメータのみ表示されている場合は、ステップ3に進み、残りの手順を実行します。


### ステップ3 アプライアンスの BIOS を起動します。

- Cisco IMC から KVM セッションを開始します。
- [ホスト電源 (Host Power)] リンクをクリックしてから [電源の再投入 (Power Cycle)] を選択し、アプライアンスの電源を再投入します。
- 起動時に、次の画面が表示されたらすぐに **F2** キーを押してアプライアンスの BIOS を起動し、Aptio セットアップユーティリティを開きます。




ステップ 4 PCIe カードを有効にします。

- a) Aptio セットアップユーティリティの [メイン (Main) ] タブで [詳細 (Advanced) ] タブを選択し、[LOM と PCIe スロットの設定 (LOM and PCIe Slots Configuration) ] を選択します。




- b) [LOM および PCIe スロットの設定 (LOM and PCIe Slots Configuration) ] タブで [PCIe リンク速度の設定 (PCIe Link Speed Configuration) ] を選択します。




- c) [PCIe リンク速度の設定 (PCIe Link Speed Configuration)] タブを下向きにスクロールして PCIe SlotID : 12 の [リンク有効化 (Link Enable)] オプションを見つけ、**Enter** を押します。
- d) [Enable] を選択し、Enter を押します。

次の例のような画面が表示されます。



- e) **ESC**キーを2回押してメインの BIOS メニューに戻り、[保存して終了 (Save & Exit)] タブを開きます。
- f) [変更を保存してリセット (Save Changes And Reset)] オプションを選択し、**Enter** を押します。



アプライアンスがリブートし、設定ウィザードが開きます。アプライアンスの設定を続けます。

**重要** アプライアンスの NIC を有効にした後、アプライアンスを Cisco IMC のデフォルト設定にリセットした場合 (  > [Admin] > [Utilities] > [Reset to factory Default] )、この手順をもう一度実行する必要があります。

**ステップ 5** Cisco DNA Center 2.3.5 にアップグレードします。

『Cisco DNA Center アップグレードガイド』で、現在のバージョンに固有のアップグレード手順を実行します。

アップグレード中に、Cisco DNA Center によって Intel X710-DA4 NIC を使用するようにアプライアンスが設定されます。アップグレードが完了し、アプライアンスがリブートすると、Cisco IMC はこの NIC と NIC にある 4 つのインターフェイスを認識します。Intel X710-DA2 NIC およびアプライアンスのマザーボードにある 4 つのインターフェイスを合わせると、アプライアンスのインターフェイスは合計で 8 つになります。

**ステップ 6** [設定ウィザードを使用したアプライアンスの再設定](#)の説明に従って、構成ウィザードを完了し、アプライアンスで Intel X710-DA4 NIC を使用できるようにします。

# アプライアンスのイメージの再作成

バックアップからの回復やクラスタリング設定の変更など、Cisco DNA Center アプライアンスイメージの再作成が必要な状況が発生する場合があります。これを行うには、次の手順を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center ISO イメージをダウンロードし、それが正規の Cisco イメージであることを確認します。  
[「Cisco DNA Center イメージの確認」](#) を参照してください。
- ステップ 2** Cisco DNA Center ISO イメージを含むブート可能 USB ドライブを作成します。  
[「ブート可能な USB フラッシュドライブの作成」](#) を参照してください。
- ステップ 3** アプライアンスの RAID コントローラ：[Cisco DNA Center アプライアンスの仮想ドライブの再初期化](#) (24 ページ) によって管理されている仮想ドライブを再初期化します。
- ステップ 4** アプライアンスに Cisco DNA Center を再インストールします。  
[「Cisco DNA Center ISO イメージのインストール」](#) を参照してください。
- 

## Cisco DNA Center イメージの確認

Cisco DNA Center を展開する前に、ダウンロードしたイメージが正規の Cisco イメージであることを確認するよう強くお勧めします。

### 始める前に

Cisco DNA Center イメージの場所を把握します（電子メールを使用するか、シスコサポートチームと連絡を取ります）。

- 
- ステップ 1** シスコが指定した場所から Cisco DNA Center イメージ（.iso、.bin、.zip）をダウンロードします。
- ステップ 2** シスコの指定した場所から署名検証用のシスコ公開キー（`cisco_image_verification_key.pub`）をダウンロードします。
- ステップ 3** シスコが指定した場所からイメージのセキュア ハッシュ アルゴリズム（SHA512）チェックサムファイルをダウンロードします。
- ステップ 4** シスコサポートから電子メールで、またはセキュアなシスコの Web サイト（利用可能な場合）からダウンロードして、イメージのシグニチャファイル（.sig）を入手します。
- ステップ 5** （オプション）SHA 検証を実行して、不完全なダウンロードによってイメージが破損していないかどうかを判定します。

オペレーティングシステムに応じて、次のコマンドのいずれかを実行します。

- Linux システムの場合：`sha512sum image-filename`

- Mac システムの場合：**shasum -a 512 image-filename**

Microsoft Windows には組み込みのチェックサムユーティリティはありませんが、**certutil** ツールを使用できます。

```
certutil -hashfile <filename> sha256 | md5
```

次に例を示します。

```
certutil -hashfile D:\Customers\FINALIZE.BIN sha256
```

Windows では、**Windows PowerShell** を使用してダイジェストを生成することもできます。次に例を示します。

```
PS C:\Users\Administrator> Get-FileHash -Path D:\Customers\FINALIZE.BIN
Algorithm Hash Path
SHA256 B84B6FFD898A370A605476AC7EC94429B445312A5EEDB96166370E99F2838CB5 D:\Customers\FINALIZE.BIN
```

コマンドの出力とダウンロードした **SHA512** チェックサムファイルを比較します。コマンド出力が一致しない場合は、イメージを再度ダウンロードし、もう一度適切なコマンドを実行します。それでも出力が一致しない場合は、シスコサポートにお問い合わせください。

**ステップ 6** 署名を確認し、イメージが正規のものでシスコ製であることを確認します。

**openssl dgst -sha512 -verify cisco\_image\_verification\_key.pub -signature signature-filename image-filename**

- (注) このコマンドは Mac と Linux の両方の環境で動作します。まだ **OpenSSL** をインストールしていない場合、Windows ではダウンロードしてインストールする必要があります ([こちらから入手可能](#))。

イメージが正規であれば、このコマンドを実行すると、「verified OK」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されない場合は、イメージをインストールせず、シスコサポートにお問い合わせください。

**ステップ 7** Cisco イメージをダウンロードしたことを確認してから、Cisco DNA Center イメージを含むブート可能 USB ドライブを作成します。「[ブート可能な USB フラッシュドライブの作成](#)」を参照してください。

## ブート可能な USB フラッシュドライブの作成

Cisco DNA Center ISO イメージをインストールできるブート可能 USB フラッシュドライブを作成するには、次のいずれかの手順を実行します。

始める前に

- Cisco DNA Center ISO イメージのコピーをダウンロードして確認します。「[Cisco DNA Center イメージの確認](#)」を参照してください。
- 使用している USB フラッシュドライブについて次の事項を確認します。
  - USB 3.0 以降である。
  - 64 GB 以上の容量がある。

- 暗号化されていない。



(注) Rufus ユーティリティを使用して Cisco DNA Center ISO イメージを書き込まないでください。Etcher、Linux CLI、または Mac CLI のみを使用してください。

## Etcher の使用

**ステップ 1** ラップトップまたはデスクトップでのブート可能 USB ドライブの作成を可能にする、オープンソースのフリーウェアユーティリティ Etcher (バージョン 1.3.1 以降) をダウンロードしてインストールします。

現在、Linux、macOS、Windows バージョンの Etcher を使用できます。<https://www.balena.io/etcher/> からダウンロードできます。

(注) Windows 10 を実行しているマシンでは Etcher の Windows バージョンのみを使用してください。古いバージョンの Windows との互換性に関する既知の問題があるためです。

**ステップ 2** Etcher をインストールしたマシンに USB ドライブを接続し、Etcher を起動します。

**ステップ 3** ウィンドウの右上隅にある  をクリックし、Etcher が次のように設定されていることを確認します。

- 成功時に自動マウント解除する
- 成功時に書き込みを検証する

**ステップ 4** **[Back]** をクリックして、メインウィンドウに戻ります。

**ステップ 5** **[Select Image]** をクリックします。

**ステップ 6** 以前にダウンロードした Cisco DNA Center ISO イメージに移動し、そのイメージを選択して **[Open]** をクリックします。

接続した USB ドライブの名前がドライブアイコン () の下に表示されます。表示されない場合には、次の操作を実行します。

1. **[Select drive]** をクリックします。
2. 正しい USB ドライブのオプションボタンをクリックしてから、**[Continue]** をクリックします。

**ステップ 7** **[Flash!]** をクリックして、ISO イメージを USB ドライブにコピーします。

Etcher では、インストールされた Cisco DNA Center ISO イメージを使用して、ブート可能ドライブとして USB ドライブが設定されます。

## Linux CLI の使用

**ステップ 1** 次のとおり、ご使用のマシンで USB フラッシュドライブが認識されていることを確認します。

- a) フラッシュドライブをマシンの USB ポートに挿入します。
- b) Linux シェルを開き、次のコマンドを実行します。 **lsblk**

次の例に示すように、このコマンドでは、マシンに現在設定されているディスクパーティションが一覧表示されます。

```
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 446.1G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 28.6G 0 part /
├─sda3 8:3 0 28.6G 0 part /install2
├─sda4 8:4 0 9.5G 0 part /var
├─sda5 8:5 0 30.5G 0 part [SWAP]
└─sda6 8:6 0 348.8G 0 part /data
sdb 8:16 0 1.8T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 426.1G 0 part /data/maglev/srv/fusion
└─sdb2 8:18 0 1.3T 0 part /data/maglev/srv/maglev-system
sdc 8:32 0 3.5T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 3.5T 0 part /data/maglev/srv/ndp
sdd 8:48 1 28.7G 0 disk
└─sdd1 8:49 1 12G 0 part
```

- c) SDDパーティション (USB フラッシュドライブの存在を示す) が表示されていることを確認します。

**ステップ 2** 以前にダウンロードした Cisco DNA Center ISO イメージを USB フラッシュドライブに書き込みます。 **time sudo dd if=/data/tmp/ISO-image-filename of=/dev/flash-drive-partition bs=4M && sync status=progress**

たとえば `cdnac-sw-1.330` という名前の ISO イメージを使用してブート可能な USB ドライブを作成するには、次のコマンドを実行します。 **time sudo dd if=/data/tmp/CDNAC-SW-1.330.iso of=/dev/sdd bs=4M && sync status=progress**

## Mac CLI の使用

**ステップ 1** USB フラッシュドライブに関連付けられているディスクパーティションを確認します。

- a) ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。 **diskutil list**

このコマンドでは、マシンに現在設定されているディスクパーティションが一覧表示されます。

- b) フラッシュドライブをマシンの USB ポートに挿入し、 **diskutil list** コマンドをもう一度実行します。

このコマンドを最初に実行したときリストの表示されなかったパーティションは、フラッシュドライブです。たとえば `/dev/disk2` がフラッシュドライブのパーティションだと仮定します。

**ステップ 2** このコマンドでフラッシュドライブのパーティションをマウント解除します。 **diskutil unmountDisk flash-drive-partition**

この例ではこの先、次のように入力します **diskutil unmountDisk /dev/disk2**

**ステップ 3** 以前ユーザがダウンロードした Cisco DNA Center ISO イメージを使用してディスクイメージを作成します。  
**hdiutil convert -format UDRW -o Cisco-DNA-Center-version ISO-image-filename**

この例を続け、`CDNAC-SW-1.330.iso` という Cisco DNA Center ISO イメージを使用して作業しているとしましょう。次のコマンドを実行すると、`CDNAC-1.330.dmg` という名前の macOS ディスクイメージが作成されます。**hdiutil convert -format UDRW -o CDNAC-1.330 CDNAC-SW-1.330.iso**

**重要** ISO イメージがボックスパーティションに存在しないことを確認します。

**ステップ 4** ブート可能な USB ドライブを作成します。**sudo dd if=macOS-disk-image-filename of=flash-drive-partition bs=1m status=progress**

この例を続け、次のコマンドを実行します。**sudo dd if=CDNAC-1.330.dmg of=/dev/disk2 bs=1m status=progress**  
 ISO イメージのサイズは約 18 GB であるため、完了までに時間がかかることがあります。

## Cisco DNA Center アプライアンスの仮想ドライブの再初期化

Cisco DNA Center アプライアンスの仮想ドライブを再初期化するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** 「[Cisco Integrated Management Controller に対するブラウザアクセスの有効化](#)」で設定した CISCO imc IP アドレス、ユーザ ID、パスワードを使用して、アプライアンスの Cisco IMC にログインします。
- ステップ 2** Cisco IMC GUI の左上隅から、**[Toggle Navigation]** アイコン (☰) をクリックします。
- ステップ 3** Cisco IMC メニューから、**[Storage]** > **[Cisco 12G Modular Raid Controller]** を選択します。
- ステップ 4** **[Virtual Drive Info]** タブをクリックします。
- ステップ 5** リストされている最初の仮想ドライブ (ドライブ番号 0) のチェックボックスをオンにして、**[Initialize]** をクリックします。
- ステップ 6** **[Initialize Type]** ドロップダウンリストから **[Full initialize]** を選択します。
- ステップ 7** **[Initialize VD]** をクリックします。
- ステップ 8** アプライアンスの残りの仮想ドライブにそれぞれステップ 5～7 を繰り返しますが、**[Fast Initialize]** を選択します (完全な初期化が必要なのは最初の仮想ドライブのみです。2 番目と 3 番目の仮想ドライブには、完全な初期化は必要ありません)。

## Cisco DNA Center ISO イメージのインストール

アプライアンスに Cisco DNA Center ISO イメージをインストールするには、次の手順を実行します。

### 始める前に

Cisco DNA Center ISO イメージのインストール元となるブート可能 USB ドライブを作成します。「[ブート可能な USB フラッシュドライブの作成](#)」を参照してください。

**ステップ 1** Cisco DNA Center ISO イメージを含むブート可能 USB ドライブをアプライアンスに接続します。

**ステップ 2** Cisco IMC にログインし、KVM セッションを開始します。

**ステップ 3** アプライアンスの電源を投入または再投入します。

- アプライアンスが実行されていない場合には、**[Power] > [Power On System]** を選択します。
- アプライアンスがすでに実行されている場合には、**[Power] > [Power Cycle System (cold boot)]** を選択します。

**ステップ 4** 表示されたポップアップウィンドウで **[Yes]** をクリックして、サーバ制御アクションを実行しようとしていることを確認します。

**ステップ 5** シスコのロゴが表示されたら、**F6** キーを押すか、**[KVM]** メニューから **[Macros] > [User Defined Macros] > [F6]** を選択します。

ブートデバイス選択メニューが表示されます。

**ステップ 6** USB ドライブを選択してから、**Enter** を押します。

**ステップ 7** **[GNU GRUB]** ブートローダーウィンドウで、**[Cisco DNA Center Installer]** を選択し、**Enter** を押します。

(注) 30 秒以内に選択しなかった場合、ブートローダーが自動的に Cisco DNA Center インストーラを起動します。

インストーラが再起動し、ウィザードのウェルカム画面が表示されます。プライマリクラスタノードを設定するのか、セカンダリクラスタノードを設定するのかに応じて、[Maglev ウィザードを使用したプライマリノードの設定](#)または [Maglev ウィザードを使用したセカンダリノードの設定](#)のステップ 4 に進みます。

## Cisco DNA Center アプライアンスの設定

Cisco DNA Center ISO イメージのインストールが完了すると、インストーラがリポートし、Maglev 設定ウィザードの初期画面が開きます。アプライアンスの再イメージ化を完了するには、[Maglev ウィザードを使用したアプライアンスの設定](#)の手順を実行します。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。