



# ACI アップグレード/ダウングレードアーキテクチャ

- [APIC アップグレードとダウングレードの概要 \(1 ページ\)](#)
- [5.2\(4\) リリース以降のデフォルト インターフェイスポリシー \(2 ページ\)](#)
- [スイッチアップグレードとダウングレードの概要 \(3 ページ\)](#)
- [スイッチアップグレードの詳細な概要 \(4 ページ\)](#)
- [アップグレードまたは、ダウングレードに関するガイドラインおよび制限事項 \(5 ページ\)](#)

## APIC アップグレードとダウングレードの概要

APIC クラスタのアップグレードまたは、ダウングレードを実行する場合は、アップグレードまたは、ダウングレードされた APIC のデータがターゲットイメージと互換性があることを保証するとともに、各 APIC を個別にアップグレードまたは、ダウングレードするために発生する特定のシーケンスのイベントがあります。これらのイベントのほとんどはバックグラウンドで発生するため、APIC クラスタのアップグレードまたは、ダウングレードをトリガーするときに表示される内容を理解することが重要です。

1. ファームウェア リポジトリにイメージを追加します。イメージはすべての APIC クラスタメンバーに同期されます。
2. 特定のターゲットバージョンへのアップグレードまたは、ダウングレードがトリガーされます。
3. クラスタ内の各 APIC は、最初の grub パーティションに新しいイメージをインストールするプロセスを実行します。これは、アップグレードまたは、ダウングレードプロセスを高速化するために並行して行われます。
4. イメージのインストールが完了すると、各 APIC は順番にデータベース ファイルのデータ変換プロセスを順番に実行します。これが発生すると、次のイベントが発生します。
  1. データ管理エンジン (DME) プロセスがシャットダウンします。これには、すべての API 要求を処理する nginx Web サーバが含まれます。このため、UI/API、およびその APIC で実行される他のバックエンドアプリケーションにアクセスできなくなります。

2. データベース ファイルが初期バージョンからターゲットバージョンに変換されます。これにかかる時間は、ACI ファブリックに展開された設定のサイズによって異なります。このため、変換を完了するまでの合計時間は導入環境によって異なります。

ソース バージョンが APIC リリース 6.0(3) 以降の場合、データベース変換プロセスが強化され、以前のリリースと比較してこのプロセスの待機時間が短くなる場合があります。



(注) この段階で APIC に対して実行される破壊的なアクションがないことが重要です。詳細については、「[アップグレードまたは、ダウングレードに関するガイドラインおよび制限事項 \(5 ページ\)](#)」を参照してください。

3. APIC は、データベース変換プロセスが正常に完了した後にリロードし、ターゲットバージョンで定義されたソフトウェアのバージョンで起動します。
5. リロードを実行した APIC がオンラインに戻ると、ステップ 4 で説明した一連のイベントがクラスタ内の次の APIC で発生します。このプロセスは、クラスタのすべてのメンバーがアップグレードまたは、ダウングレードされるまで繰り返されます。

## 5.2(4) リリース以降のデフォルト インターフェイス ポリシー

5.2(4) 以降のリリースにアップグレードすると、Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) によって次のデフォルトのインターフェイスポリシーが自動的に作成されます。

- CDP (cdpIfPol)
  - system-cdp-disabled
  - system-cdp-enabled
- LLDP (lldpIfPol)
  - system-lldp-disabled
  - system-lldp-enabled
- LACP (lACP LagPol)
  - system-static-on
  - system-lACP-passive
  - system-lACP-active
- リンク レベル (fabricHIfPol)

- system-link-level-100M-auto
  - system-link-level-1G-auto
  - system-link-level-10G-auto
  - system-link-level-25G-auto
  - system-link-level-40G-auto
  - system-link-level-100G-auto
  - system-link-level-400G-auto
- ブレイクアウトポート グループマップ (infraBrkoutPortGrp)
    - system-breakout-10g-4x
    - system-breakout-25g-4x
    - system-breakout-100g-4x

アップグレード中に、これらのポリシーのいずれかとまったく同じ名前とパラメータを持つポリシーがすでに存在する場合、システムはそれらのポリシーの所有権を取得し、ポリシーは読み取り専用になります。そうではなく、system-cdp-disabled の設定が「有効」になっているなど、パラメータが異なる場合、ポリシーは引き続きユーザーポリシーになります。つまり、ユーザーはポリシーを変更できます。

## スイッチ アップグレードとダウングレードの概要

ACI スイッチノードのアップグレードとダウングレードを実行すると、アップグレードとダウングレード中のデバイスで発生するイベントの特定のシーケンスがあります。これらのイベントのほとんどはバックグラウンドで発生するため、ACI スイッチノードのアップグレードをトリガーするときに表示される内容を理解することが重要です。

1. イメージが APIC からスイッチにプッシュされます。
2. スイッチのファイルシステムとブートフラッシュをチェックして、イメージを抽出するのに十分な領域があることを確認します。
3. イメージが抽出され、プライマリ GRUB パーティションがターゲットバージョンに更新されます。古いバージョンはリカバリパーティションに移動されます。
4. BIOS および EPLD イメージは、必要に応じてアップグレードされます。
5. スイッチはクリーンリロードを実行し、新しいバージョンのソフトウェアを実行している ACI ファブリックに再参加します。

リリース 2.1(4)以降では、サードパーティ製マイクロンソリッドステートドライブ (SSD) ファームウェア自動更新のサポートが追加されました。標準的な Cisco APIC ソフトウェアアップグレードプロセスの一環として、アップグレード時にスイッチが再起動します。そのブート時の

プロセスでは、システムは現在のSSDファームウェアもチェックし、必要に応じてSSDファームウェアへのアップグレードを自動的に実行します。システムがSSDファームウェアのアップグレードを実行すると、スイッチは後でもう一度クリーンリブートします。

## スイッチアップグレードの詳細な概要

次の項では、スイッチアップグレードの詳細な概要を示します。

### スイッチのアップグレードとダウングレード段階の説明

ACIスイッチノードのアップグレードまたは、ダウングレード中は、完了した段階に基づいてアップグレードまたは、ダウングレードの進行状況が進みます。

次の表に、このアップグレードまたは、ダウングレードプロセスの各段階で行われる処理の詳細を示します。

アップグレードの経過表示	インストールステージ	説明
0%	ファームウェアアップグレードのキュー	ファームウェアが APIC からスイッチにダウンロードされているときに表示されます。
5%	ファームウェアアップグレードが進行中です	アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセスが開始されたときに表示されます。
45%	ファームウェアアップグレードが進行中です	ブートフラッシュチェックが完了し、イメージ抽出ステージが開始された後に表示されます。
60%	ファームウェアアップグレードが進行中です	イメージ抽出ステージが完了し、grubパーティションが新しいソフトウェア情報で更新されています。
70%	ファームウェアアップグレードが進行中です	ソフトウェアがスイッチで更新されました。
80%	ファームウェアアップグレードが進行中です	EPLD と BIOS のアップグレードが開始されました。
95%	ファームウェアアップグレードが進行中です	EPLD と BIOS のアップグレードが完了し、スイッチのリブートが開始されました。
100%	アップグレード成功	ターゲットバージョンのソフトウェアを実行しているクリーンリロード後に、スイッチがファブリックに再参加しました。

# アップグレードまたは、ダウングレードに関するガイドラインおよび制限事項

- いずれかの時点で、アップグレードまたは、ダウングレードが停止または失敗したと思われる場合は、以下に示すアクションを実行しないことが重要です。
  - クラスタ内の Application Policy Infrastructure Controller (APIC) をリロードしないでください。
  - クラスタ内の Cisco APIC をデコミッションしないでください。
  - ファームウェアのターゲットバージョンを元のバージョンに戻さないでください。

代わりに、これらのガイドラインに従ってください：

1. 必要に応じて、「トラブルシューティング」の項で説明されているインストーラログファイルを表示します ([APIC インストーラ ログ ファイル](#) および [ACI スイッチ インストーラのログ ファイル](#) を参照)。これは、アップグレードまたは、ダウングレードされているデバイスでまだ進行中のアクティビティがあるかどうかを理解するのに役立ちます。
  2. 「トラブルシューティング」セクションで説明されているテクニカル サポート ファイルを収集します ([テクニカル サポート ファイルの収集](#) を参照)。
  3. アップグレードまたは、ダウングレードが正常に完了しない場合は、Cisco TAC に連絡し、作成後に TAC ケースにテクニカル サポート ファイルをアップロードします。
- Cisco APIC リリース 4.2 (6o)、4.2 (7l)、5.2 (1g) 以降にアップグレードする場合は、リーフスイッチのフロントパネルの VLAN プログラミングに明示的に使用している VLAN カプセル化ブロックがすべて「外部 (ワイヤー)。」これらの VLAN カプセル化ブロックが代わりに「内部」に設定されている場合、アップグレードによって前面パネルのポート VLAN が削除され、データパスが停止する可能性があります。
  - ログレコードオブジェクトは、いずれかの Cisco APIC のデータベースの 1 つのシャードにのみ保存されます。このため、アップグレードまたはダウングレードのために Cisco APIC が再起動している間は、ログレコードにアクセスできません。他のオブジェクトを介して読み取ることができる他の Cisco APIC とは異なります。
  - Cisco APIC 6.0 (2) リリース以降にアップグレードするには、次の手順を実行する必要があります。
    1. Cisco APIC 6.0 (2) 以降のイメージをダウンロードし、ダウンロードしたリリースに APIC クラスタをアップグレードします。この手順が完了する前に、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) モードスイッチイメージを Cisco APIC にダウンロードしないでください。6.0 (2) リリースには 32 ビットと 64 ビットの両方のスイッチイメージがありますが、6.0 (2) より前のリリースは 64 ビット イメージをサポートしていません。その結果、この時点で 64 ビット イメージをダウンロードすると、エラーや

予期しない結果が生じる可能性があります。ただし、6.0(1)リリースを除き Cisco APIC に5.2(8)以降のリリースがある場合は、この手順の前に、それ以前の他のアップグレード手順と同じように6.0(2)の前に Cisco APIC にスイッチイメージをダウンロードできます。

2. 32 ビットと 64 ビットの両方のCisco ACIモードスイッチイメージをCisco APIC にダウンロードします。一つのイメージしかダウンロードしない場合、アップグレード中にエラーが生じることがあります。

6.0(3)リリース以降、スイッチはスタティックマッピングに基づくのではなく、スイッチの使用可能なメモリに基づいて Cisco APIC からインストールするイメージを決定します。スイッチの使用可能なメモリが 24 GB 以下の場合、スイッチは 32 ビットイメージをインストールします。スイッチの使用可能なメモリが 32 GB 以上の場合、スイッチを最初に 32 ビットイメージにアップグレードしてから、再度 64 ビットイメージにアップグレードできます。この場合、アップグレードプロセス中に2回のリポートが発生します。

3. メンテナンスグループを作成し、通常どおりアップグレード手順をトリガーします。Cisco APICは、アップグレードプロセス中に適切なイメージをそれぞれのスイッチに自動的に展開します。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。