



FC-NPV および FCoE-NPV のサポートされているハードウェア

- [ライセンス要件 \(1 ページ\)](#)
- [FC-NPV および FCoE-NPV のサポートされているハードウェア \(1 ページ\)](#)

ライセンス要件

Cisco NX-OS ライセンス方式の推奨の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『[Cisco NX-OS Licensing Guide](#)』を参照してください。

FC-NPV および FCoE-NPV のサポートされているハードウェア

次の表に、FC-NPV および FCoE-NPV 機能がサポートされている Cisco Nexus 9000 シリーズハードウェアを示します。

Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチで FC/FCoE NPV モードを有効にするには、**feature-set fcoe-npv** を設定する必要があります。



- (注) Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチでの SAN スイッチングモードの有効化の詳細については、『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide, Release 10.2\(x\)](#)』を参照してください。
-

表 1: Cisco Nexus 9000 FC-NPV および FCoE-NPV でサポートされるハードウェア

スイッチ/ラインカード	モデル (PID)	FC NP ポート	FCoE NP ポート	FC エッジ ポート	FCoE エッ ジポート	FEX サ ポート
Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ	N9K-C93180YC-EX	非対応	対応	非対応	○	○
	N9K-C93180YC-FX	○	○	○	○	○
	N9K-C93360YC-FX2	○	○	○	○	非対応
	N9K-C9336C-FX2-E	○	○	○	○	非対応
Cisco Nexus 9504 および 9508 スイッチ	N9K-X9732C-EX	非対応	対応	非対応	対応	非対応
	N9K-X9736C-FX	非対応	対応	非対応	対応	非対応

N9K-X9732C-EX および N9K-X9736C-FX ラインカードの FCoE NPV は、ファブリック モジュール N9K-C9508-FM-E または N9K-C9504-FM-E でのみサポートされます。

FC-NPV および FCoE-NPV は、Cisco N9K-C9336C-FX2-E プラットフォーム スイッチでサポートされます。

FCoE (ファイバチャネルオーバーイーサネット) / FC (ファイバチャネル) NPV (Nポート仮想化) を使用した ISSU は、一部の Cisco Nexus 9000 スイッチでサポートされています。ISSU は、スイッチがトラフィックの転送を続けながら、デバイスのソフトウェアをアップグレードすることができます。一部の Cisco Nexus 9000 スイッチでは、In-Service Software Upgrade (ISSU、無停止アップグレード) を実行できます。デフォルトのソフトウェアアップグレードプロセスは中断を伴います。無停止オプションを使用すると、無停止アップグレードを確実に実行できます。サポートされているプラットフォームの完全なリストについては、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェアアップグレード/ダウングレードガイド、リリース 10.x』を参照してください。



(注) ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU) は、FC および FCOE ではサポートされません。

表 2: ISSU サポート マトリクス

スイッチ/ラインカード	モデル (PID)	FC/FCOE NPV を使用	ST FEX を使用	AA FEX あり
Cisco Nexus 9300 シ リーズ スイッチ	N9K-C93180YC-EX	対応	非対応	非対応
	N9K-C93180YC-FX	対応	非対応	非対応
	N9K-C93360YC-FX2	対応	該当なし	該当なし

スイッチ/ラインカード	モデル (PID)	FC/FCOE NPV を使用	ST FEX を使用	AA FEX あり
CiscoNexus 9504 およ び 9508 スイッチ	N9K-X9464PX	○	○	非対応
	N9K-X9536PQ	○	○	非対応
	N9K-X9636PQ	○	○	非対応
	N9K-X9732C-EX	不可	該当なし	該当なし
	N9K-X9736C-FX	不可	該当なし	該当なし

FC-NPV は N9k-C93180YC-FX および N9k-C93360YC-FX2 スイッチでサポートされ、次の SFP のみがサポートされます。

- DS-SFP-FC8G-SW
- DS-SFP-FC16G-SW
- DS-SFP-FC32G-SW

FC-NPV は N9K-C9336C-FX2-E スイッチでサポートされ、次の QSFP のみがサポートされます。

- DS-SFP-4X32G-SW

FCoE-NPV は次の FEX をサポートします：

- N2K-B22HP-P
- N2K-B22IBM-P
- N2K-C2232PP
- N2K-C2348UPQ



(注) FEX を使用した FCoE NPV は、N9K-C9336C-FX2-E および N9K-C93360YC-FX2 ではサポートされません。

25G アダプタ QL41212H は次のデバイスでサポートされます。ただし、vFC ポートが60秒を超えてシャットダウンされると、ドライバの問題が原因で FIP VLAN 要求の再試行がホストから送信されないことがあります。問題の詳細については、[CSCvt83152](#) を参照してください。

- N9K-C93180YC-FX
- N9K-C93180YC-EX
- N9K-C93360YC-FX2
- N9K-C9336C-FX2-E

