



QoS 統計情報のモニタリング

- QoS 統計情報について (1 ページ)
- QoS 統計情報のモニタリングの前提条件 (1 ページ)
- QoS 統計情報のモニタリングに関するガイドラインと制限事項 (1 ページ)
- 統計情報のイネーブル化 (4 ページ)
- 統計情報のモニタリング (5 ページ)
- 統計情報のクリア (5 ページ)
- QoS 統計情報のモニタリングの設定例 (6 ページ)

QoS 統計情報について

デバイスの各種の QoS 統計情報を表示できます。統計情報の機能はデフォルトでイネーブルになっていますが、ディセーブルにすることができます。詳細については、「QoS 統計情報のモニタリングの設定例」の項を参照してください。

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件は、次のとおりです。

- モジュラ QoS CLI について理解している。
- デバイスにログインしている。

QoS 統計情報のモニタリングに関するガイドラインと制限事項

QoS 統計情報のモニタリングには、次のガイドラインと制約事項があります。

- **show** コマンド (**internal** キーワード付き) はサポートされていません。

■ QoS統計情報のモニタリングに関するガイドラインと制限事項

- 64 ビットアーキテクチャ:

- キューイング表形式の出力は、15秒の同じ値を保持します。
- **clear statistics** 後の表形式の出力は、最大 15秒間、ゼロ統計情報を保持します。

- **show queuing interface** コマンドを使用すると、内部インターフェイスの情報を表示します。

この情報を表示する場合のこのコマンドの指定形式は、**ii x/y/z** です。x はモジュール番号、y は値 1、z はモジュール内の内部インターフェイス番号です。



(注)

モジュール内の内部インターフェイス番号は、ラインカードのタイプによって異なります。



(注)

または、コマンドでモジュール番号を指定することで、内部インターフェイスに関する情報を表示できます。**show queuing** モジュール番号を含めることで、モジュールの前面パネルと内部インターフェイスの両方のキューイング情報が一緒に表示されます。

例 :

```
switch# show queuing interface ii 4/1/2
```

```
slot 4
=====
```

```
Egress Queuing for ii4/1/2 [System]
```

QoS-Group#	Bandwidth%	PrioLevel	Shape		
			Min	Max	Units
3	-	1	-	-	-
2	0	-	-	-	-
1	0	-	-	-	-
0	100	-	-	-	-
+-----+-----+-----+-----+-----+					
QOS GROUP 0					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Unicast OOBFC Unicast Multicast					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Tx Pkts		0	0	235775	
Tx Byts		0	0	22634400	
Dropped Pkts		0	0	0	
Dropped Byts		0	0	0	
Q Depth Byts		0	0	0	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
QOS GROUP 1					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Unicast OOBFC Unicast Multicast					
+-----+-----+-----+-----+-----+					

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0
<hr/>			
QOS GROUP 2			
<hr/>			
	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast
<hr/>			
Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0
<hr/>			
QOS GROUP 3			
<hr/>			
	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast
<hr/>			
Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0
<hr/>			
CONTROL QOS GROUP			
<hr/>			
	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast
<hr/>			
Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0
<hr/>			
SPAN QOS GROUP			
<hr/>			
	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast
<hr/>			
Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0
<hr/>			

Cannot get ingress statistics for if_index: 0x4a180001 Error 0xe

Port Egress Statistics

WRED Drop Pkts	0
----------------	---

PFC Statistics

TxPPP:	0, RxPPP:	0
--------	-----------	---

COS QOS Group	PG	TxPause	TxCount	RxPause	RxCount
0	-	- Inactive	0	Inactive	0
1	-	- Inactive	0	Inactive	0
2	-	- Inactive	0	Inactive	0
3	-	- Inactive	0	Inactive	0
4	-	- Inactive	0	Inactive	0
5	-	- Inactive	0	Inactive	0
6	-	- Inactive	0	Inactive	0

統計情報のイネーブル化

7	-	-	Inactive	0	Inactive	0
---	---	---	----------	---	----------	---

統計情報のイネーブル化

デバイスのすべてのインターフェイスについて、QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、QoS 統計情報はイネーブルになっています。

手順の概要

- 1. `configure terminal`**
- 2. QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。**
 - QoS 統計情報をイネーブルにする場合
`qos statistics`
 - QoS 統計情報をディセーブルにする場合
`no qos statistics`
- 3. `show policy-map interface`**
- 4. `copy running-config startup-config`**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config) #</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します
ステップ2	QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 <code>qos statistics</code> • QoS 統計情報をディセーブルにする場合 <code>no qos statistics</code> 例： <ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 <code>switch(config) # qos statistics</code> 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイネーブルにします。 • QoS 統計情報をディセーブルにする場合 すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をディセーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をディセーブルにする場合 switch(config)# no qos statistics 	
ステップ3	show policy-map interface 例： switch(config)# show policy-map interface	(任意)すべてのインターフェイス上の統計情報のステータスおよび設定済みのポリシーマップを表示します。
ステップ4	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	(任意)実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。

統計情報のモニタリング

すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、またはQoSタイプについて、QoS統計情報を表示できます。

手順の概要

1. **show policy-map [policy-map-name] [interface [input | output]] [type {control-plane | network-qos | qos | queuing}]**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show policy-map [policy-map-name] [interface [input output]] [type {control-plane network-qos qos queuing}] 例： switch# show policy-map interface ethernet 2/1	すべてのインターフェイス、指定したインターフェイス、指定したデータ方向、またはQoSタイプについて、統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

統計情報のクリア

すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、またはQoSタイプについて、QoS統計情報をクリアできます。

■ QoS 統計情報のモニタリングの設定例

手順の概要

1. **clear qos statistics [interface [input | output] [type {qos | queuing}]]**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	clear qos statistics [interface [input output] [type {qos queuing}]] 例： switch# clear qos statistics type qos	すべてのインターフェイス、指定したインターフェイス、指定したデータ方向、またはQoSタイプについて、統計情報および設定済みのポリシーマップをクリアします。

QoS 統計情報のモニタリングの設定例

次に、QoS 統計情報の表示方法の例を示します。

```
Global statistics status : enabled

Ethernet6/1
    Service-policy (queuing) output: default-out-policy

        Class-map (queuing): c-out-q3 (match-any)
                                priority level 1

        Class-map (queuing): c-out-q2 (match-any)
                                bandwidth remaining percent 0

        Class-map (queuing): c-out-q1 (match-any)
                                bandwidth remaining percent 0

        Class-map (queuing): c-out-q-default (match-any)
                                bandwidth remaining percent 100
```

次に、キューイングおよびPFC 関連カウンタに関する情報の入手方法の例を示します。

```
switch(config-vlan-config)# show queuing interface ethernet 2/1

Egress Queuing for Ethernet2/1 [System]
-----
QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel           Min             Max             Shape
                                         Min             Max             Units
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      3       -     1     -     -     -
      2       0     -     -     -     -
      1       0     -     -     -     -
      0      100   -     -     -     -
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                               QOS GROUP 0                         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      Tx Pkts |          0 | Dropped Pkts |          0 |
```

QOS GROUP 1		
Tx Pkts	Dropped Pkts	0
QOS GROUP 2		
Tx Pkts	Dropped Pkts	0
QOS GROUP 3		
Tx Pkts	Dropped Pkts	0
CONTROL QOS GROUP 4		
Tx Pkts	Dropped Pkts	58
SPAN QOS GROUP 5		
Tx Pkts	Dropped Pkts	948

■ QoS 統計情報のモニタリングの設定例

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。