

Maximum Calls および Busy Trigger 属性のデフォルト値のプロビジョニング

Maximum Calls および Busy Trigger は、Provisioning Manager で電話のタイプに基づいてデフォルト値が設定される、Line プロビジョニング属性です。表 A-1 に、Provisioning Manager で電話のタイプごとに設定されるデフォルト値の一覧を示します。

表 A-1 Maximum Calls および Busy Trigger プロビジョニング属性のデフォルト設定

製品	Maximum Calls	Busy Trigger
アナログ電話	1	1
Blackberry MVS クライアント	2	2
CTI ポート	4	2
Cisco 3905	2	2
Cisco 6901	2	2
Cisco 6911	2	2
Cisco 6921	2	1
Cisco 6941	2	1
Cisco 6945	2	1
Cisco 6961	2	1
Cisco 7902	2	2
Cisco 7905	4	2
Cisco 7905 (SIP)	2	2
Cisco 7906	4	2
Cisco 7906 (SIP)	4	2
Cisco 7910	2	2
Cisco 7911	4	2
Cisco 7911 (SIP)	4	2
Cisco 7912	4	2
Cisco 7912 (SIP)	2	2
Cisco 7920	2	2
Cisco 7921	4	2
Cisco 7925	4	2

表 A-1 Maximum Calls および Busy Trigger プロビジョニング属性のデフォルト設定 (続き)

製品	Maximum Calls	Busy Trigger
Cisco 7926 G	4	2
Cisco 7931	1	1
Cisco 7935	2	1
Cisco 7936	2	1
Cisco 7937	6	2
Cisco 7940	4	2
Cisco 7940 (SIP)	2	2
Cisco 7941	4	2
Cisco 7941 (SIP)	4	2
Cisco 7941G-GE	4	2
Cisco 7941G-GE (SIP)	4	2
Cisco 7942	4	2
Cisco 7942 (SIP)	4	2
Cisco 7945	4	2
Cisco 7945 (SIP)	4	2
Cisco 7960	4	2
Cisco 7960 (SIP)	2	2
Cisco 7961	4	2
Cisco 7961 (SIP)	4	2
Cisco 7961G-GE	4	2
Cisco 7961G-GE (SIP)	4	2
Cisco 7962	4	2
Cisco 7962 (SIP)	4	2
Cisco 7965	4	2
Cisco 7965 (SIP)	4	2
Cisco 7970	4	2
Cisco 7970 (SIP)	4	2
Cisco 7971	4	2
Cisco 7971 (SIP)	4	2
Cisco 7975	4	2
Cisco 7975 (SIP)	4	2
Cisco 7985	4	2
Cisco 8941	3	2
Cisco 8945	3	2
Cisco 8961 (SIP)	4	2
Cisco 9951 (SIP)	4	2
Cisco 9971 (SIP)	4	2
Cisco IP Communicator	4	2

表 A-1 Maximum Calls および Busy Trigger プロビジョニング属性のデフォルト設定 (続き)

製品	Maximum Calls	Busy Trigger
Cisco IP Communicator (SIP)	4	2
Cisco ATA-186	2	2
Cisco ATA-187	2	2
Cisco Dual Mode for Android	3	2
Cisco Cius	4	2
Cisco E20	5	2
Cisco 12-S	2	2
Cisco 12-SP	2	2
Cisco 12- SP+	2	2
Cisco 30-SP+	2	1
Cisco Dual Mode for iPhone	3	2
Cisco EX60	4	4
Cisco EX90	4	4
Cisco Unified Client Services Framework	6	2
Cisco Unified Personal Communicator	6	2
Cisco 30-VIP	2	1
Nokia S60 ¹	3	2
Remote Destination Profile	2	2
サードパーティ製 SIP デバイス (高性能)	2	2
サードパーティ製 SIP デバイス (基本機能)	2	2

1. アップグレード後に、デフォルトでは Nokia および iPhone などの新しい電話をオーダーできません。適切なユーザ タイプにこれらの新しい電話タイプを関連付ける必要があります。

