



## IPS の設定

---

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスに AIP SSM を搭載して管理している場合、ASDM から IDM にアクセスして AIP SSM の IPS 機能を設定することができます。

ここでは、次の項目について説明します。

- [ASDM からの IDM へのアクセス \(P.35-2\)](#)
- [AIP SSM パスワードのリセット \(P.35-3\)](#)

## ASDM からの IDM へのアクセス

ASDM では、IDM を使用して AIP SSM を設定します。AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行している場合、ASDM は AIP SSM から IDM を取得して、IDM を ASDM インターフェイスの一部として表示します。IPS ソフトウェアがそれ以前のバージョンの場合、IDM は別のブラウザ ウィンドウで起動されます。

ASDM から IDM にアクセスするには、次の手順を実行します。

---

### ステップ 1 Configuration > IPS を選択します。

AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行している場合、ASDM は AIP SSM から IDM を取得して、IDM を ASDM インターフェイスの一部として表示します。

AIP SSM でそれ以前のバージョンの IPS ソフトウェアを実行している場合、ASDM に IDM へのリンクが表示されます。

### ステップ 2 ASDM ペインにリンクが表示された場合、AIP SSM はバージョン 6.0 より前の IPS ソフトウェアを実行しています。リンクをクリックして、新しいブラウザ ウィンドウで IDM を起動します。IDM にアクセスするには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

### ステップ 3 パスワードのダイアログボックスが表示される場合、AIP SSM は IPS バージョン 6.0 以降を実行しています。AIP SSM のパスワードを入力して **OK** をクリックします。

ASDM ウィンドウに IDM ペインが表示されます。

---

IDM にアクセスするためのパスワードがわからない場合は、ASDM を使用してパスワードをリセットできます。詳細については、P.35-3 の「AIP SSM パスワードのリセット」を参照してください。

IPS 機能の設定に関する詳細は、IDM オンライン ヘルプを参照してください。IDM オンライン ヘルプは、ASDM に表示される IDM ペインからアクセスできます。また、次の Web サイトにアクセスし、Cisco.com で IDM と IPS のマニュアルを参照することもできます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/products\\_installation\\_and\\_configuration\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/products_installation_and_configuration_guides_list.html)

## AIP SSM パスワードのリセット

AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行している場合、ASDM を使用して AIP SSM パスワードをデフォルト設定にリセットすることができます。デフォルトのパスワードは「cisco」（かぎカッコなし）です。パスワードをリセットしたら、IDM で一意のパスワードに変更する必要があります。ASDM から IDM にアクセスする方法については、P.35-2 の「[ASDM からの IDM へのアクセス](#)」を参照してください。

AIP SSM パスワードをリセットすると、AIP SSM が再起動します。AIP SSM の再起動中、IPS サービスは使用できません。

AIP SSM パスワードをデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

---

**ステップ 1** ASDM メニューバーの **Tools > IPS Password Reset** を選択します。



(注) SSM がインストールされていないと、このオプションはメニューに表示されません。CSC SSM がインストールされている場合、このオプションは CSC Password Reset と表示されます。

---

IPS Password Reset confirmation ダイアログボックスが表示されます。

**ステップ 2** **OK** をクリックして、AIP SSM パスワードをデフォルト設定にリセットします。

ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。パスワードがリセットされなかったときは、適応型セキュリティ アプライアンスでバージョン 7.2 (2) 以降のプラットフォーム ソフトウェアを使用していること、および AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を使用していることを確認してください。

**ステップ 3** **Close** をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

---

