



WiFi Engage 設定の管理

この章では、WiFi Engage の、Meraki 組織、グループ、ロケーション、フロアおよびゾーンを管理する方法について説明します。この章では、プロキシミティルール、アプリケーションおよび BLE ビーコンを管理する方法についても説明します。

- [顧客名の管理\(10-1 ページ\)](#)
- [Meraki 組織の管理\(10-2 ページ\)](#)
- [ネットワークの管理\(10-3 ページ\)](#)
- [フロアの管理\(10-5 ページ\)](#)
- [アクセス ポイントの管理\(10-12 ページ\)](#)
- [キャプティブ ポータル ルールの管理\(10-13 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの管理\(10-15 ページ\)](#)
- [プロファイル ルールの管理\(10-17 ページ\)](#)
- [アプリケーションの管理\(10-19 ページ\)](#)
- [ソーシャル ネットワーク アプリケーションの管理\(10-20 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの管理\(10-22 ページ\)](#)

顧客名の管理

WiFi Engage ではデフォルトの顧客名を変更できます。

- [顧客名の変更\(10-1 ページ\)](#)

顧客名の変更

顧客の名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]をクリックします。
- ステップ 2 [Locations] ページで、顧客名の右端のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [RenameRoot] をクリックします。
- ステップ 4 表示される [Rename - Root] ウィンドウに必要な顧客名を入力します。
- ステップ 5 [Rename]をクリックします。

Meraki 組織の管理

WiFi Engage により、Meraki マップおよび Meraki 組織へのアクセス権があるユーザを表示できます。また、組織の名前を変更し、独立した組織を削除し、組織の詳細を編集できます。

- [組織の名前の変更\(10-2 ページ\)](#)
- [Meraki 組織の削除\(10-2 ページ\)](#)
- [Meraki 組織のマップの表示\(10-3 ページ\)](#)
- [組織のユーザの管理\(10-3 ページ\)](#)

組織の名前の変更

Meraki 組織の名前を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層では、名前を変更する組織のドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename Organization]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename -meraki] ウィンドウに、Meraki 組織の新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

Meraki 組織の削除

Meraki 組織を削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、削除する Meraki 組織のドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Delete Organization]をクリックします。
-



(注) [Delete location] オプションを Meraki 組織に使用できるのは、その組織の下にロケーション要素がないときのみです。つまり、組織を削除するには、その組織の下のロケーション要素とサブグループを(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティルールに関連付けられた組織は削除できません。

Meraki 組織のマップの表示

組織のマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示する組織の [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-



(注) マップは Meraki から表示されます。

組織のユーザの管理

ユーザを作成するときに、Meraki 組織全体へのアクセス権を提供できます。その組織の下にあるそれらのユーザを検索できます。

Meraki 組織のユーザの検索

Meraki 組織のユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、その Meraki 組織の [Users] アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Users and Permission] タブで、[Search] テキストフィールドに検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

ネットワークの管理

WiFi Engage により、ロケーション マップおよびネットワークへのアクセス権があるユーザを表示できます。また、ネットワークの名前を変更し、独立したネットワークを削除できます。

- [ネットワークの名前変更\(10-4 ページ\)](#)
- [ネットワークの削除\(10-4 ページ\)](#)
- [ロケーションのマップの表示\(10-4 ページ\)](#)
- [ロケーションのユーザの管理\(10-5 ページ\)](#)

ネットワークの名前変更

ネットワークの名前を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するネットワークのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename network]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename - network] ウィンドウに、ロケーションの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

ネットワークの削除

ネットワークを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、削除するネットワークのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Delete network]をクリックします。
-



(注) [Delete location] オプションをネットワークに使用できるのは、そのネットワークの下にアクセス ポイントがないときのみです。つまり、ネットワークを削除するには、そのネットワークの下にアクセス ポイントを(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたネットワークは削除できません。

ロケーションのマップの表示

ロケーションのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、マップを表示するロケーションの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-



(注) ネットワークの Meraki に設定されているマップが表示されます。

ロケーションのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のロケーションのみにアクセス権を制限することができます。そのロケーションの下にあるそれらのユーザを検索できます。

ネットワーク内のユーザの検索

ネットワーク内のユーザを検索するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、そのネットワークの [Users]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。

フロアの管理

WiFi Engage により、フロア マップを表示し、そのフロアにアクセス権があるユーザを管理できます。また、フロアの名前を変更して、独立したフロアを削除できます。

- [フロアの名前変更\(10-5 ページ\)](#)
- [フロアの削除\(10-6 ページ\)](#)
- [フロアのマップの表示\(10-6 ページ\)](#)
- [フロアのユーザの管理\(10-8 ページ\)](#)

フロアの名前変更

フロアの名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するフロアのドロップダウンメニューアイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Rename floor]をクリックします。
- ステップ 4 表示される [Rename - floor] ウィンドウに、フロアの新しい名前を入力します。
- ステップ 5 [Rename]をクリックします。

フロアの削除

フロアを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、削除するフロアのドロップダウンメニューアイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Delete floor]をクリックします。
-



(注) 削除するフロアの下にゾーンがある場合、そのゾーンは、フロアの削除の後、ロケーションの下に移動します。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたフロアは削除できません。

フロアのマップの管理

マップはデフォルトで Meraki のマップ設定に基づいて表示されます。WiFi Engage により、フロアの Micello マップを表示できます。また、フロアの外部マップをアップロードできます。

- [フロアのマップの表示 \(10-6 ページ\)](#)
- [Micello マップの設定 \(10-7 ページ\)](#)
- [外部マップのアップロード \(10-7 ページ\)](#)

フロアのマップの表示

フロアのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示するフロアの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-

Micello マップの設定

WiFi Engage により、フロアまたはゾーンの Micello マップを設定できます。

Micello マップを設定するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、Micello マップを設定するフロアまたはゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Micello]タブをクリックします。
 - ステップ 4 [Map Name] テキスト フィールドに、マップの名前を入力します。
 - ステップ 5 [Enter Micello details] 領域で、Micello マップを表示するように [Map ID] または [Map URL] を設定するかどうかを選択します。
 - ステップ 6 次のテキスト フィールドに、前の選択に基づき、[Map ID] または [Map URL] を入力します。
 - ステップ 7 [API Key] テキスト フィールドに、Micello マップの API キーを入力します。
 - ステップ 8 [Save]をクリックします。
Micello からマップがロードされ、ページに表示されます。
-



(注) Micello マップを設定するには、Micello アカウントが必要です。Micello アカウントについては、support@micello.com にお問い合わせください。

外部マップのアップロード

WiFi Engage により、フロアまたはゾーンの選択に応じた外部マップを設定できます。

外部マップを設定するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、外部マップを設定するフロアまたはゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Image]タブをクリックします。
 - ステップ 4 [Map Name] テキスト フィールドに、マップの名前を入力します。
 - ステップ 5 [Browse]ボタンをクリックし、マップのイメージファイルをアップロードします。
 - ステップ 6 [Save]をクリックします。
-



(注) png、jpeg、および gif 形式のマップ イメージ ファイルをアップロードできます。

フロアのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のフロアのみアクセス権を制限することができます。そのフロアの下にあるそれらのユーザを検索できます。

フロアのユーザの検索

フロアのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、ユーザを検索するフロアの [Users]アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

グループの管理

WiFi Engage により、グループ マップを表示し、そのグループにアクセス権があるユーザを表示できます。また、グループの名前を変更して、独立したグループを削除できます。

- [グループの名前変更\(10-8 ページ\)](#)
- [グループの編集\(10-9 ページ\)](#)
- [グループの削除\(10-9 ページ\)](#)
- [グループのマップの表示\(10-9 ページ\)](#)
- [グループのユーザの管理\(10-10 ページ\)](#)

グループの名前変更

グループの名前を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するグループのドロップダウン メニューアイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename group]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename - group] ウィンドウに、グループの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

グループの編集

ロケーション要素をグループに追加またはグループから削除できます。
グループを編集するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、編集するグループのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Edit group]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Edit Group] ウィンドウで、グループの一部にするロケーション要素を選択します。
 - ステップ 5 [Update]をクリックします。
-

グループの削除

グループを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、削除するグループのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Delete group]ボタンをクリックします。
-



(注) [Delete location] オプションをグループに使用できるのは、そのグループの下にロケーションまたはサブグループがないときのみです。つまり、グループを削除するには、そのグループの下のロケーション要素とサブグループを(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンスゾーンまたはプロキシミティルールに関連付けられたグループは削除できません。

グループのマップの表示

グループのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、マップを表示するグループの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-



(注)

グループのマップは、そのグループの下に少なくとも 1 つのロケーションがあるときにのみ表示されます。マップは Meraki から表示されます。

グループのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のグループのみにアクセス権を制限することができます。そのグループの下にあるそれらのユーザを検索できます

グループ内のユーザの検索

グループのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、そのグループの [Users]アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

ゾーンの管理

WiFi Engage により、ゾーン マップおよびゾーンへのアクセス権があるユーザを表示できます。また、ゾーンの名前を変更したり、ゾーンを削除したりできます。

- [ゾーンの名前変更 \(10-10 ページ\)](#)
- [ゾーンの削除 \(10-11 ページ\)](#)
- [ゾーンのマップの表示 \(10-11 ページ\)](#)
- [ゾーンのユーザの管理 \(10-11 ページ\)](#)

ゾーンの名前変更

ゾーンの名前を変更するには、次の手順を実行します

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するゾーンのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename zone]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename- zone] ウィンドウに、ゾーンの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

ゾーンの削除

ゾーンの削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、削除するゾーンのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Delete zone]をクリックします。
-



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたゾーンは削除できません。

ゾーンのマップの表示

マップはデフォルトで Meraki のマップ設定に基づいて表示されます。WiFi Engage により、ゾーンの Micello マップを表示できます。また、ゾーンの外部マップをアップロードできます。

- [ゾーンのマップの表示\(10-11 ページ\)](#)
- [Micello マップの設定\(10-7 ページ\)](#)
- [外部マップのアップロード\(10-7 ページ\)](#)

ゾーンのマップの表示

ゾーンのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示するゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-

ゾーンのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のゾーンのみアクセス権を制限することができます。そのゾーンの下にあるそれらのユーザを検索できます。

ゾーン内のユーザの検索

ゾーンのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、そのゾーンの [Users]アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

アクセスポイントの管理

ゾーンへのアクセスポイントを追加または削除できます。

- [ゾーンへのアクセスポイントの追加\(10-12 ページ\)](#)
- [ゾーンからのアクセスポイントの削除\(10-13 ページ\)](#)

ゾーンへのアクセスポイントの追加

ゾーンにアクセスポイントを追加するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、アクセスポイントを追加するゾーンをクリックします。
 - ステップ 3 [Modify Access Points]をクリックします。
 - ステップ 4 追加するアクセスポイントのチェックボックスをオンにします。
 - ステップ 5 [Modify Access Points]をクリックします。
アクセスポイントが、ゾーンに追加されます。
-



(注) そのゾーンの下にアクセスポイントがない場合、ボタンの名前は [Add Access Points]になります。

ゾーンからのアクセス ポイントの削除

ゾーンからアクセス ポイントを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、アクセス ポイントを削除するゾーンをクリックします。
 - ステップ 3 [Modify Access Points]をクリックします。
 - ステップ 4 削除するアクセス ポイントのチェックボックスをオフにします。
 - ステップ 5 [Modify Access Points]をクリックします。
アクセス ポイントが、ゾーンから削除されます。
-

キャプティブ ポータル ルールの管理

要求されるたびに、キャプティブ ポータル ルールを一時停止したり、再度有効にしたりできます。必要に応じて、キャプティブ ポータル ルールを変更したり、削除したりできます。ロケーション要素に固有のキャプティブ ポータル ルールを作成し、ロケーション階層から表示できます。

- [エンゲージメント ルールの一時停止 \(10-15 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの再起動 \(10-16 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの変更 \(10-16 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの削除 \(10-16 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のエンゲージメント ルールの表示 \(10-17 ページ\)](#)

キャプティブ ポータル ルールの一時停止

キャプティブ ポータル ルールを一時停止するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。
作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
 - ステップ 2 一時停止するキャプティブ ポータル ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。
キャプティブ ポータル ルールが一時停止します。
-



(注)

複数のキャプティブ ポータル ルールを一時停止するには、一時停止するキャプティブ ポータル ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。

キャプティブ ポータル ルールの再起動

キャプティブ ポータル ルールを再起動するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
 - ステップ 2 再起動するキャプティブ ポータル ルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。キャプティブ ポータル ルールを再起動します。
-



(注) 複数のキャプティブ ポータル ルールを再起動するには、再起動するキャプティブ ポータル ルールのチェックボックスをオンにして、ページの下部に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。

キャプティブ ポータル ルールの変更

キャプティブ ポータル ルールを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
 - ステップ 2 変更するキャプティブ ポータル ルールをクリックします。
 - ステップ 3 必要な変更を加えます。
 - ステップ 4 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。
-



注 ライブ ルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。

キャプティブ ポータル ルールの削除

キャプティブ ポータル ルールを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
 - ステップ 2 削除するキャプティブ ポータル ルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。
-



(注)

複数のキャプティブ ポータルルールを削除するには、削除するキャプティブ ポータルルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のキャプティブ ポータル ルールの表示

グループ、ロケーション、フロアなどのロケーション要素のキャプティブ ポータル ルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 キャプティブ ポータル ルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Captive Portal Rule]タブをクリックします。
ロケーション要素のキャプティブ ポータル ルールがリストされます。

エンゲージメント ルールの管理

- [エンゲージメント ルールの一時停止 \(10-15 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの再起動 \(10-16 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの変更 \(10-16 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの削除 \(10-16 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のエンゲージメント ルールの表示 \(10-17 ページ\)](#)

エンゲージメント ルールの一時的停止

エンゲージメント ルールを一時的停止するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。
作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
- ステップ 2 一時停止するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。
エンゲージメント ルールが一時的停止します。



(注)

複数のエンゲージメント ルールを一時的停止するには、一時停止するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。

エンゲージメント ルールの再起動

エンゲージメント ルールを再起動するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。
作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
 - ステップ 2 再起動するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。
エンゲージメント ルールが再起動します。
-



- (注) 複数のエンゲージメント ルールを再起動するには、再起動するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの左上に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。
-

エンゲージメント ルールの変更

エンゲージメント ルールを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。
作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
 - ステップ 2 変更するエンゲージメント ルールをクリックします。ライブ ルールについては、ルールの右端に表示される編集アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 必要な変更を加えます。
 - ステップ 4 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。
-



- 注 ライブ ルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。
-

エンゲージメント ルールの削除

エンゲージメント ルールを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。
作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
 - ステップ 2 削除するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。
-



(注) 複数のエンゲージメント ルールを削除するには、削除するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のエンゲージメント ルールの表示

グループ、ロケーション、フロアなどのロケーション要素のエンゲージメント ルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 エンゲージメント ルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Engagement Rule]タブをクリックします。
ロケーション要素のエンゲージメント ルールがリストされます。

プロファイル ルールの管理

要求されるたびに、プロファイル ルールを一時停止したり、再度有効にしたりできます。必要に応じて、プロファイル ルールを変更したり、削除したりできます。ロケーション要素に固有のプロファイル ルールを作成し、ロケーション階層から表示できます。

- [プロファイル ルールの一時停止 \(10-17 ページ\)](#)
- [プロファイル ルールの再起動 \(10-18 ページ\)](#)
- [プロファイル ルールの変更 \(10-18 ページ\)](#)
- [プロファイル ルールの削除 \(10-18 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のプロファイル ルールの表示 \(10-19 ページ\)](#)

プロファイル ルールの一時停止

プロファイル ルールを一時停止するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。
作成されたプロファイル ルールがリストされます。
- ステップ 2 一時停止するプロファイル ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。
プロファイル ルールが一時停止します。



(注) 複数の契約のプロファイルルールを一時停止するには、一時停止するプロファイルルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。

プロファイルルールの再起動

プロファイルルールを再起動するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。作成されたプロファイルルールがリストされます。
 - ステップ 2 再起動するプロファイルルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。プロファイルルールが再起動します。
-



(注) 複数のプロファイルルールを再起動するには、再起動するプロファイルルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。

プロファイルルールの変更

プロファイルルールを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。作成されたプロファイルルールがリストされます。
 - ステップ 2 変更するプロファイルルールをクリックします。
 - ステップ 3 必要な変更を加えます。
 - ステップ 4 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。
-



注 ライブルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。

プロファイルルールの削除

プロファイルルールを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。作成されたプロファイルルールがリストされます。
 - ステップ 2 削除するプロファイルルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。
-



(注)

複数のプロファイル ルールを削除するには、削除するプロファイル ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のプロファイル ルールの表示

グループ、ネットワーク、フロアなどのロケーション要素のプロファイル ルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 プロファイル ルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Profile Rule]タブをクリックします。
ロケーション要素のプロファイル ルールがリストされます。

アプリケーションの管理

プッシュ通知を送信するように設定されているアプリケーションの名前を変更したり、変更、または削除できます。

アプリケーションの名前の変更

アプリケーションの名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Notification Channels]タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションの詳細が表示されます。
- ステップ 3 名前を変更するアプリケーションのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 4 [Rename]をクリックします。
- ステップ 5 編集が有効になっている [app name] フィールドに、アプリケーションの新しい名前を入力します。
- ステップ 6 [Rename]をクリックします。

アプリケーションの変更

アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
 - ステップ 2 [Notification Channels] タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションのリストが表示されます。
 - ステップ 3 変更するアプリケーションの名前をクリックします。
アプリケーションの詳細が表示されます。
 - ステップ 4 必要な変更をアプリケーションに加えます。
 - ステップ 5 [Save] をクリックします。
-

アプリケーションの削除

アプリケーションを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
 - ステップ 2 [Notification Channels] タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションの詳細が表示されます。
 - ステップ 3 削除するアプリケーションのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 4 [Delete] をクリックします。
アプリケーションが削除されます。
-



(注) [Delete] オプションは、アプリケーションがプロキシミティ ルールに関連付けられていないときにのみ表示されます。

ソーシャル ネットワーク アプリケーションの管理

ソーシャル認証が設定されたソーシャル ネットワーク アプリケーションの詳細を変更できません。WiFi Engage により、Facebook、Twitter、LinkedIn のアプリケーションを設定できます。

- [Facebook アプリケーションの変更\(10-21 ページ\)](#)
- [Twitter アプリケーションの変更\(10-21 ページ\)](#)
- [LinkedIn アプリケーションの変更\(10-21 ページ\)](#)

Facebook アプリケーションの変更

Facebook アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。
- ステップ 3 Facebook アプリケーションの [Edit]ボタンをクリックします。
- ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

- ステップ 5 [Save]をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは Facebook アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

Twitter アプリケーションの変更

Twitter アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。
- ステップ 3 Twitter アプリケーションの [Edit]ボタンをクリックします。
- ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

- ステップ 5 [Save]をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは Twitter アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

LinkedIn アプリケーションの変更

LinkedIn アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。
- ステップ 3 LinkedIn アプリケーションの [Edit]ボタンをクリックします。

ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

ステップ 5 [Save]をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは LinkedIn アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

BLE ビーコンの管理

BLE UUID を削除、およびロケーション、フロア、ゾーンに追加された BLE ビーコンを変更や削除できます。

- [ビーコン UUID の削除\(10-22 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの変更\(10-22 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの削除\(10-23 ページ\)](#)

ビーコン UUID の削除

ビーコン UUID を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンをクリックします。

ステップ 2 [BLE UUIDs] タブをクリックします。

ステップ 3 削除する BLE UUID に対応する [Delete] をクリックします。
BLE UUID が削除されます。



(注) BLE ビーコンに関連付けられている UUID は削除できません。つまり、UUID を削除するには、先に UUID に関連するすべての BLE ビーコンを削除する必要があります。

BLE ビーコンの変更

ロケーション全体、フロアまたはゾーンに BLE ビーコンを割り当てることができます。

ロケーション、フロアまたはゾーンの BLE ビーコンを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。

- ステップ 2 ロケーション階層で、BLE ビーコンを変更する、ネットワーク、フロアまたはゾーンをクリックします。
- ステップ 3 [BLE Beacons] タブをクリックします。
[BLE Beacons] ページに、ロケーション、フロアまたはゾーンに追加されたすべての BLE ビーコンのリストが表示されます。
- ステップ 4 変更する BLE ビーコンをクリックします。
[Edit BLE Beacon] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 5 BLE ビーコンに必要な変更を行います。
- ステップ 6 [Save] をクリックします。
-

BLE ビーコンの削除

ネットワーク、フロアまたはゾーンから BLE ビーコンを削除するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、BLE ビーコンを削除する、ネットワーク、フロアまたはゾーンをクリックします。
- ステップ 3 [BLE Beacons] タブをクリックします。
[BLE Beacons] ページに、ロケーション、フロアまたはゾーンに追加されたすべての BLE ビーコンのリストが表示されます。
- ステップ 4 削除する BLE ビーコンに対応する [Delete] をクリックします。
BLE ビーコンが正常に削除されます。
-

