



Cisco ACI システム メッセージ リファレンス ガイド

2016年8月23日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)
電話受付時間: 平日 10:00~12:00、13:00~17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Text Part Number: 該当なし

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。**

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/go/offices) をご覧ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

CONTENTS

はじめに	xxxvii
対象読者	xxxvii
関連資料	xxxvii
マニュアルに関するフィードバック	xxxvii
CHAPTER 1	
システム メッセージの概要	1-1
システム メッセージについて	1-1
NX-OS システム メッセージ	1-2
NX-OS システム メッセージの構成	1-2
NX-OS システム メッセージの例	1-3
ACI システム メッセージ	1-3
ACI システム メッセージの構成	1-3
ACI システム メッセージの例	1-5
例: 障害に関するシステム メッセージ	1-5
例: イベントシステム メッセージ	1-5

CHAPTER 2	
NX-OS システム メッセージ	2-1
ACLOG メッセージ	2-1
ARP メッセージ	2-1
ARP メッセージ	2-11
BCM56321 メッセージ	2-11
メッセージ	2-11
BGP メッセージ	2-11
BGP メッセージ	2-36
BIOS_DAEMON メッセージ	2-36
CDPD メッセージ	2-37
SYSLOG_COOP メッセージ	2-40
CRDCFG メッセージ	2-41
CARD_CLIENT メッセージ	2-42
DEVICE_TEST メッセージ	2-43
DHCP_SNOOP メッセージ	2-47
DIAG_PORT_LB メッセージ	2-50
DIAGCLIENT メッセージ	2-54
DIAGMGR メッセージ	2-57

DNS メッセージ	2-57
DT_HELPER メッセージ	2-57
ETH_PORT_CHANNEL メッセージ	2-57
ETH_PORT_MGR メッセージ	2-62
IGMP メッセージ	2-72
IM メッセージ	2-81
NEW_INSTALLER メッセージ	2-82
IPFIB メッセージ	2-83
ISIS メッセージ	2-83
ISIS メッセージ	2-83
L2MCAST メッセージ	2-95
LACP メッセージ	2-96
LIBLTLMAP メッセージ	2-99
LLDP メッセージ	2-99
MCECM メッセージ	2-100
MCP メッセージ	2-106
MFDM メッセージ	2-107
MRIB メッセージ	2-108
MVDXN メッセージ	2-117
OBFL_DAEMON メッセージ	2-117
OSPF メッセージ	2-117
OSPF メッセージ	2-126
PLTFM_MGR メッセージ	2-126
PFMCLNT メッセージ	2-130
PIXM メッセージ	2-130
POLICY_MGR メッセージ	2-131
RPM メッセージ	2-131
RPM メッセージ	2-137
SATMGR メッセージ	2-137
DC3_SENSOR メッセージ	2-139
interface_vlan メッセージ	2-139
TM メッセージ	2-141
UFDM メッセージ	2-143
URIB メッセージ	2-144
URIB メッセージ	2-160
VLAN_MGR メッセージ	2-160
VNTAG_MGR メッセージ	2-161

ACI システム メッセージ

3-1

障害メッセージについて 3-1

障害メッセージ 3-1

F0020 - fltFabricSelectorIssuesConfig-failed	3-1
F0021 - fltAaaRadiusProviderRadiusProvider_Inoperable	3-2
F0022 - fltAaaLdapProviderLdapProvider_Inoperable	3-2
F0023 - fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProvider_Inoperable	3-3
F0048 - fltStatsAExportJoblfc-export-failed	3-3
F0051 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessiveDrops	3-4
F0052 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessPackets	3-4
F0053 - fltConfigJobConfigBackupFailed	3-5
F0058 - fltFirmwareDownloadDownloadFailed	3-5
F0080 - fltDhcpProviderAddressAssignmentFailed	3-6
F0098 - fltStatsAExportJobSw-export-failed	3-6
F0101 - fltEqptStorageFailed	3-7
F0103 - fltCnwPhysIfDown	3-7
F0104 - fltCnwAggrIfDown	3-7
F0105 - fltMaintUpgJobUpgradeFailed	3-8
F0106 - fltCnwPhysIfPortOutOfService	3-8
F0111 - fltFabricLooseNodeOperIssues	3-9
F0130 - fltCompCtrlrConnectFailed	3-9
F0132 - fltCompCtrlrOperationalIssues	3-10
F0133 - fltCompCtrlrUnsupportedOperation	3-10
F0134 - fltHvsAdjConfigIssues	3-11
F0135 - fltCompEpPDUnsupportedOperation	3-11
F0214 - fltOpflexODevOperationalIssues	3-12
F0256 - fltCoopDomCoopDomInconsistentCfg	3-12
F0299 - fltBgpPeerEntryFailed	3-12
F0309 - fltInfraReplicaReplicaState	3-13
F0310 - fltInfraReplicaCommitLogState	3-13
F0317 - fltInfraReplicaDatabaseState	3-14
F0320 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMinorFault	3-14
F0321 - fltInfraWiNodeHealth	3-15
F0323 - fltInfraServiceHealth	3-15
F0324 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMajorFault	3-16
F0325 - fltInfraLoNodeHealth	3-16
F0329 - fltVnsScriptRTInfoScriptRunTimeInfo	3-17
F0330 - fltVnsScriptRTInfoScriptFunctions	3-17
F0338 - fltOspfInstInstMemAlertCritical	3-18

F0341 - fltDhcpClientIflfOperStFailed	3-18
F0344 - fltIgmnoopInstIgmSnoopLocalLearningDisabledFault	3-19
F0345 - fltIgmnoopInstIgmSnoopFabricLearningDisabledFault	3-19
F0350 - fltLldpAdjEpAdjStMultipleNbrs	3-19
F0360 - fltLsisFmcastTreeTreeInactive	3-20
F0361 - fltLsisFmcastTreeTreeLargeDia	3-20
F0377 - fltLsisInstInstMemAlertCritical	3-20
F0391 - fltLsisIflInitError	3-21
F0394 - fltLsisIflLvlProtocolError	3-21
F0397 - fltAaaRadiusProviderRadiusProviderInoperable	3-22
F0398 - fltAaaLdapProviderLdapProviderInoperable	3-22
F0400 - fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProviderInoperable	3-23
F0401 - fltEqptdiagSubjUnsupported	3-23
F0402 - fltEqptdiagSubjNotAccessible	3-23
F0403 - fltEqptdiagOnDSubjUnsupported	3-24
F0404 - fltEqptdiagOnDSubjNotAccessible	3-24
F0411 - fltEqptPsuFailed	3-24
F0412 - fltEqptPsuFanFailed	3-25
F0415 - fltEqptCardMismatchSlot	3-25
F0416 - fltEqptCardUnknownSwld	3-26
F0418 - fltVzAnyConfigurationFailed	3-26
F0440 - fltEqptSpromSpromFailed	3-26
F0441 - fltEqptSpromBPBadIDPROM	3-27
F0449 - fltEqptSensorFailed	3-27
F0454 - fltLldpIflPortOutOfService	3-28
F0467 - fltFvNwlIssuesConfig-failed	3-28
F0468 - fltFvCtxConfigIssuesConfig-failed	3-29
F0469 - fltFvBDConfigIssuesConfig-failed	3-30
F0471 - fltEqptAsicAsicFailed	3-30
F0474 - fltTunnellfHwProgFail	3-31
F0475 - fltTunnellfDestUnreach	3-31
F0482 - fltTunnellfDestIPUnres	3-31
F0507 - fltVpcDomFabricLinksDown	3-32
F0508 - fltVpcDomPeerRouteDown	3-32
F0509 - fltVpcDomPeerUnrch	3-32
F0510 - fltVpcDomDomCompatFail	3-32
F0511 - fltVpcDomElectionErr	3-33
F0512 - fltVpcDomOobNotUp	3-33
F0513 - fltVpcDomGlobalCompatFail	3-33
F0518 - fltVpcIflfCompatFail	3-34

F0520 - fltVpcKeepaliveKeepaliveSendFail	3-34
F0522 - fltVpcKeepaliveKeepaliveRecvFail	3-34
F0523 - fltFvATgConfigurationFailed	3-34
F0524 - fltFvStCEpConfigurationFailed	3-35
F0532 - fltEthpmlfPortDownInfraEpg	3-35
F0543 - fltEthpmlfPortDownInfraNoEpg	3-36
F0546 - fltEthpmlfPortDownNoInfra	3-36
F0564 - fltVmmCtrlrPCConfigFailed	3-37
F0565 - fltVmmEpPDDeployFailed	3-37
F0600 - fltPcAggrMbrlrfPortSuspended	3-38
F0603 - fltPcAggrMbrlrfPortIndividual	3-38
F0618 - fltMgmtNodeDefMgmtAddressNotAllocated	3-39
F0650 - fltTraceroutePcRsTrEpSrcMissingSrcIp	3-39
F0657 - fltTraceroutePcRsTrEpDstMissingDestIp	3-40
F0699 - fltInfraHostCfgConfigurationFailed	3-40
F0701 - fltInfraADomPConfigFailed	3-41
F0721 - fltVnsAInstPConfigFailed	3-41
F0749 - fltFabricProtGEpConfigurationFailed	3-42
F0750 - fltFabricProtGEpOperStateChange	3-42
F0751 - fltFabricProtGEpOperStateFail	3-43
F0756 - fltPoINToRefMismatchTarget	3-43
F0757 - fltVnsAbsGraphValidationFailed	3-44
F0758 - fltVnsGraphInstRenderingFailed	3-44
F0759 - fltVnsNodeInstNodeRenderingFailed	3-45
F0760 - fltVnsTermNodeInstNodeRenderingFailed	3-45
F0761 - fltVnsGParamResolutionFailed	3-46
F0762 - fltVnsAbsFolderResolutionFailed	3-46
F0763 - fltVnsAbsParamResolutionFailed	3-46
F0764 - fltVnsALDevConfMismatch	3-47
F0765 - fltVnsCDevConfMismatch	3-47
F0766 - fltVnsGFolderResolutionFailed	3-47
F0768 - fltVnsGRelResolutionFailed	3-48
F0769 - fltVnsFuncConnInstValidationFailed	3-48
F0770 - fltVnsTermConnInstValidationFailed	3-48
F0771 - fltVnsConnectionInstValidationFailed	3-49
F0772 - fltVnsALIfValidationFailed	3-49
F0843 - fltSyntheticATestObjPm-atetest	3-49
F0844 - fltSyntheticTLTestObjPm-tltest	3-50
F0845 - fltSyntheticCTestObjPm-ctest	3-50
F0846 - fltSyntheticATestObjPe-atetest	3-50

F0847 - fltSyntheticTLTestObjPe-tltest	3-51
F0848 - fltSyntheticCTestObjPe-ctest	3-51
F0849 - fltInfraSelectorIssuesConfig-failed	3-52
F0853 - fltBgpRsPeerPfxPolResolveFail	3-52
F0854 - fltCallhomeRsInvSchedulerResolveFail	3-53
F0855 - fltCallhomeRsDestGroupRelResolveFail	3-53
F0856 - fltCallhomeRsDestGroupResolveFail	3-53
F0857 - fltCallhomeRsQueryGroupRelResolveFail	3-53
F0859 - fltConditionRsNodeAaaRecRetPResolveFail	3-54
F0860 - fltConditionRsNodeEventRecRetPResolveFail	3-54
F0861 - fltConditionRsNodeFaultRecRetPResolveFail	3-54
F0862 - fltConditionRsNodeHealthRecRetPResolveFail	3-55
F0864 - fltConfigRsExportSchedulerResolveFail	3-55
F0865 - fltConfigRsImportSourceResolveFail	3-55
F0866 - fltDatetimeRsNtpProvToNtpAuthKeyResolveFail	3-55
F0867 - fltDbgacRsToEpForEpToEpResolveFail	3-56
F0868 - fltDbgacRsFromEpForEpToEpgResolveFail	3-56
F0869 - fltDbgacRsToLDevForEpToExtResolveFail	3-56
F0870 - fltDbgacRsToEpForEpgToEpResolveFail	3-57
F0871 - fltDbgacRsToEpgForEpgToEpgResolveFail	3-57
F0872 - fltDbgacRsToLDevForEpgToIpResolveFail	3-57
F0873 - fltDbgacRsFromLDevForExtToEpResolveFail	3-57
F0874 - fltDbgacRsFromEpResolveFail	3-58
F0875 - fltDbgacRsFromEpgResolveFail	3-58
F0876 - fltDbgacRsFromLDevForIpToEpgResolveFail	3-58
F0878 - fltDbgacRsToEpResolveFail	3-59
F0879 - fltDbgacRsToEpgResolveFail	3-59
F0880 - fltDbgexpRsUserCtxResolveFail	3-59
F0881 - fltDbgexpRsDataResolveFail	3-59
F0882 - fltDbgexpRsExportDestResolveFail	3-60
F0883 - fltDbgexpRsTSSchedulerResolveFail	3-60
F0885 - fltDhcpRsDhcpOptionPolResolveFail	3-60
F0886 - fltDhcpRsRelayPResolveFail	3-61
F0887 - fltDhcpRsProvResolveFail	3-61
F0888 - fltPolRsFirmwareRepoPResolveFail	3-61
F0889 - fltDnsRsDnsProfileResolveFail	3-61
F0897 - fltFabricRsMonModuleFabricPolResolveFail	3-62
F0898 - fltFabricRsCallhomeInvPolResolveFail	3-62
F0899 - fltFabricRsMonInstFabricPolResolveFail	3-62
F0900 - fltFabricRsNodeCorePResolveFail	3-63

F0901 - fltFabricRsNodeTechSupPResolveFail	3-63
F0902 - fltFabricRsPsulnstPolResolveFail	3-63
F0903 - fltFabricRsMonIfFabricPolResolveFail	3-63
F0904 - fltFabricRsApplCorePResolveFail	3-64
F0905 - fltFabricRsApplMonPolResolveFail	3-64
F0906 - fltFabricRsApplTechSupPResolveFail	3-64
F0907 - fltFabricRsCtrlrPGrpResolveFail	3-65
F0909 - fltFabricRsLePortPGrpResolveFail	3-65
F0913 - fltFabricRsLeCardPGrpResolveFail	3-65
F0916 - fltFabricRsLeCardPResolveFail	3-65
F0917 - fltFabricRsLePortPResolveFail	3-66
F0918 - fltFabricRsLeNodePGrpResolveFail	3-66
F0919 - fltFabricRsCommPolResolveFail	3-66
F0920 - fltFabricRsTimePolResolveFail	3-67
F0921 - fltFabricRsPodPGrpBGPRRResolveFail	3-67
F0922 - fltFabricRsPodPGrpCoopPResolveFail	3-67
F0923 - fltFabricRsPodPGrpIstisDomPResolveFail	3-67
F0924 - fltFabricRsSnmpPolResolveFail	3-68
F0925 - fltFabricRsPodPGrpResolveFail	3-68
F0926 - fltFabricRsVpclnstPolResolveFail	3-68
F0927 - fltFabricRsSpPortPGrpResolveFail	3-69
F0940 - fltFabricRsSpCardPGrpResolveFail	3-69
F0943 - fltFabricRsSpCardPResolveFail	3-69
F0944 - fltFabricRsSpPortPResolveFail	3-69
F0945 - fltFabricRsSpNodePGrpResolveFail	3-70
F0946 - fltFirmwareRsFwgrppResolveFail	3-70
F0947 - fltFvRsBDToOutResolveFail	3-70
F0948 - fltFvRsBDToProfileResolveFail	3-71
F0949 - fltFvRsBDToRelayPResolveFail	3-71
F0950 - fltFvRsBdFloodToResolveFail	3-71
F0951 - fltFvRsBdToEpRetResolveFail	3-71
F0952 - fltFvRsCtxResolveFail	3-72
F0953 - fltFvRslgmpsnResolveFail	3-72
F0954 - fltFvRsABDPolMonPolResolveFail	3-72
F0955 - fltFvRsBdResolveFail	3-73
F0956 - fltFvRsDomAttResolveFail	3-73
F0957 - fltFvRsAEPgMonPolResolveFail	3-73
F0959 - fltFvRsApMonPolResolveFail	3-73
F0960 - fltFvRsBgpCtxPolResolveFail	3-74
F0963 - fltFvRsCtxToEpRetResolveFail	3-74

F0964 - fltFvRsOspfCtxPolResolveFail	3-74
F0965 - fltFvRsCtxMonPolResolveFail	3-75
F0966 - fltFvRsDomDefNsLocalResolveFail	3-75
F0967 - fltFvRsConsResolveFail	3-75
F0970 - fltFvRsConslfResolveFail	3-75
F0971 - fltFvRsCustQosPolResolveFail	3-76
F0973 - fltFvRsProtByResolveFail	3-76
F0974 - fltFvRsProvResolveFail	3-76
F0976 - fltFvRsBDSubnetToOutResolveFail	3-77
F0977 - fltFvRsBDSubnetToProfileResolveFail	3-77
F0978 - fltFvRsTnDenyRuleResolveFail	3-77
F0979 - fltFvRsTenantMonPolResolveFail	3-77
F0981 - fltInfraRsVlanNsResolveFail	3-78
F0982 - fltInfraRsFuncToEpgResolveFail	3-78
F0983 - fltInfraRsLacpPolResolveFail	3-78
F0984 - fltInfraRsLacplfPolResolveFail	3-79
F0988 - fltInfraRsMonModuleInfraPolResolveFail	3-79
F0989 - fltInfraRsAttEntPResolveFail	3-79
F0990 - fltInfraRsCdplfPolResolveFail	3-79
F0991 - fltInfraRsHlfPolResolveFail	3-80
F0992 - fltInfraRsL2InstPolResolveFail	3-80
F0993 - fltInfraRsLldplfPolResolveFail	3-80
F0994 - fltInfraRsMonlInfraPolResolveFail	3-81
F0995 - fltInfraRsSpanVDestGrpResolveFail	3-81
F0996 - fltInfraRsSpanVSrcGrpResolveFail	3-81
F0997 - fltInfraRsStplfPolResolveFail	3-81
F0998 - fltInfraRsMonNodeInfraPolResolveFail	3-82
F0999 - fltInfraRsMstInstPolResolveFail	3-82
F1003 - fltInfraRsDomPResolveFail	3-82
F1004 - fltInfraRsOverrideCdplfPolResolveFail	3-83
F1005 - fltInfraRsOverrideLacpPolResolveFail	3-83
F1006 - fltInfraRsOverrideLldplfPolResolveFail	3-83
F1007 - fltInfraRsCardPGrpResolveFail	3-83
F1008 - fltInfraRsConnFexSResolveFail	3-84
F1009 - fltInfraRsConnPortSResolveFail	3-84
F1010 - fltInfraRsInfraBDResolveFail	3-84
F1011 - fltInfraRsAccBaseGrpResolveFail	3-85
F1012 - fltInfraRsAccNodePGrpResolveFail	3-85
F1013 - fltInfraRsAccCardPResolveFail	3-85
F1014 - fltInfraRsAccPortPResolveFail	3-85

F1015 - fltInfraRsAccBndlSubgrpResolveFail	3-86
F1016 - fltIsisRsNhAttResolveFail	3-86
F1017 - fltL2extRsEBdResolveFail	3-86
F1018 - fltL2extRsL2DomAttResolveFail	3-87
F1019 - fltL3extRsSubnetToProfileResolveFail	3-87
F1020 - fltL3extRsEctxResolveFail	3-87
F1021 - fltL3extRsL3DomAttResolveFail	3-87
F1023 - fltMaintRsMgrppResolveFail	3-88
F1024 - fltMaintRsPolCtrlrSchedulerResolveFail	3-88
F1025 - fltMaintRsPolNotifResolveFail	3-88
F1026 - fltMaintRsPolSchedulerResolveFail	3-89
F1027 - fltMgmtRsAddrInstResolveFail	3-89
F1028 - fltMgmtRsMgmtBDResolveFail	3-89
F1029 - fltMgmtRsInbEpgResolveFail	3-89
F1030 - fltMgmtRsOoBConsResolveFail	3-90
F1031 - fltMgmtRsGrpResolveFail	3-90
F1032 - fltMgmtRsOoBProvResolveFail	3-90
F1033 - fltMgmtRsOobEpgResolveFail	3-91
F1034 - fltOspfRsIfPolResolveFail	3-91
F1037 - fltRtctrlRsCtxPToSubjPResolveFail	3-91
F1038 - fltRtctrlRsScopeToAttrPResolveFail	3-91
F1040 - fltSnmprRsDestGroupResolveFail	3-92
F1041 - fltSpanRsDestEpgResolveFail	3-92
F1048 - fltSpanRsDestToVPortResolveFail	3-92
F1049 - fltSpanRsSrcToVPortResolveFail	3-93
F1053 - fltSyntheticRsPhysIfResolveFail	3-93
F1054 - fltSyntheticRsPolicyResolveFail	3-93
F1055 - fltSyntheticRsToObjResolveFail	3-93
F1056 - fltSyslogRsDestGroupResolveFail	3-94
F1058 - fltTestinfralabRsSnacksResolveFail	3-94
F1059 - fltTraceroutepRsTrEpDstResolveFail	3-94
F1060 - fltTraceroutepRsTrEpSrcResolveFail	3-95
F1062 - fltTrigRsTriggerableResolveFail	3-95
F1063 - fltVmmRsAccResolveFail	3-95
F1064 - fltVmmRsCtrlrPMonPolResolveFail	3-95
F1065 - fltVmmRsMcastAddrNsResolveFail	3-96
F1066 - fltVmmRsVmmCtrlrPResolveFail	3-96
F1067 - fltVmmRsVxlanNsResolveFail	3-96
F1068 - fltVmmRsDefaultCdplfPolResolveFail	3-97
F1069 - fltVmmRsDefaultL2InstPolResolveFail	3-97

F1070 - fltVmmRsDefaultLldplfPolResolveFail	3-97
F1071 - fltVmmRsDefaultStplfPolResolveFail	3-97
F1073 - fltVnsRsCfgToConnResolveFail	3-98
F1074 - fltVnsRsCfgToVConnResolveFail	3-98
F1075 - fltVnsRsScopeToTermResolveFail	3-98
F1076 - fltVnsRsConnToCtxTermResolveFail	3-99
F1077 - fltVnsRsConnToFltResolveFail	3-99
F1079 - fltVnsRsMConnAttResolveFail	3-99
F1080 - fltVnsRsDefaultScopeToTermResolveFail	3-99
F1081 - fltVnsRsALDevToDomPResolveFail	3-100
F1082 - fltVnsRsALDevToPhysDomPResolveFail	3-100
F1083 - fltVnsRsALDevToVxlanInstPResolveFail	3-100
F1084 - fltVnsRsDevEpgResolveFail	3-101
F1085 - fltVnsRsMDevAttResolveFail	3-101
F1086 - fltVnsRsClfAttResolveFail	3-101
F1087 - fltVnsRsMetalResolveFail	3-101
F1088 - fltVnsRsConnectorResolveFail	3-102
F1089 - fltVnsRsAbsConnectionConnsResolveFail	3-102
F1090 - fltVnsRsProfToMFuncResolveFail	3-102
F1091 - fltVnsRsNodeToAbsFuncProfResolveFail	3-103
F1092 - fltVnsRsNodeToMFuncResolveFail	3-103
F1094 - fltVnsRsMgmtAddrResolveFail	3-103
F1095 - fltVnsRsDevFolderToMFolderResolveFail	3-103
F1096 - fltVnsRsDevPingToCDevResolveFail	3-104
F1097 - fltVnsRsFolderInstToMFolderResolveFail	3-104
F1098 - fltVnsRsConnToCtxTermInstResolveFail	3-104
F1099 - fltVnsRsConnToFltInstResolveFail	3-105
F1100 - fltVnsRsConnToLIfInstResolveFail	3-105
F1101 - fltVnsRsLDevCtxToLDevResolveFail	3-105
F1102 - fltVnsRsLdevIfToLDevResolveFail	3-105
F1103 - fltVnsRsLIfCtxToLIfResolveFail	3-106
F1104 - fltVnsRsInterfaceResolveFail	3-106
F1105 - fltVnsRsDfctToCatResolveFail	3-106
F1106 - fltVnsRsTargetResolveFail	3-107
F1107 - fltVnsRsNodeInstToLDevCtxResolveFail	3-107
F1110 - fltVzRsFiltGraphAttResolveFail	3-107
F1111 - fltVzRsFiltAttResolveFail	3-107
F1112 - fltVzRsAnyToConsResolveFail	3-108
F1115 - fltVzRsAnyToConsIfResolveFail	3-108
F1117 - fltVzRsAnyToProvResolveFail	3-108

F1121 - fltVzRsGraphAttResolveFail	3-109
F1123 - fltVzRsIfResolveFail	3-109
F1125 - fltVzRsInTermGraphAttResolveFail	3-109
F1126 - fltVzRsOutTermGraphAttResolveFail	3-109
F1127 - fltVzRsSubjFiltAttResolveFail	3-110
F1128 - fltVzRsSubjGraphAttResolveFail	3-110
F1129 - fltVzRsDenyRuleResolveFail	3-110
F1182 - fltL2DomVlanmgrCfgCtrl	3-111
F1183 - fltL3DomL3vmCfgCtrl	3-111
F1184 - fltVpcDomVpcCfgCtrl	3-111
F1185 - fltVpcKeepaliveVpcCfgCtrl	3-111
F1186 - fltL1PhysIfEthpmCfgCtrl	3-112
F1187 - fltPcAggrIfPcmCfgCtrl	3-112
F1188 - fltTunnellfTmCfgCtrl	3-112
F1189 - fltL3EncRtdIfEthpmCfgCtrl	3-113
F1190 - fltL2RsPathDomAttVlanmgrCfgCtrl	3-113
F1191 - fltVpcRsVpcConfVpcCfgCtrl	3-113
F1192 - fltPcRsMbrlfsPcmCfgCtrl	3-114
F1194 - fltQospClassOperStFailed	3-114
F1195 - fltQospDscpRuleOperStFailed	3-114
F1196 - fltQospDot1pRuleOperStFailed	3-115
F1197 - fltL2BDLearningDisabled	3-115
F1199 - fltSpanRsSpanSrcToL1IfAttOperStFailed	3-116
F1200 - fltSpanRsSpanSrcToL2CktEpAttOperStFailed	3-116
F1201 - fltSpanDestinationOperStFailed	3-116
F1207 - fltArpStAdjEpOperStDown	3-117
F1209 - fltFabricOosPathIssuesConfig-failed	3-117
F1213 - fltBgpInstMemAlertCritical	3-118
F1214 - fltBgpPeerEntryOperStShut	3-118
F1215 - fltBgpPeerAfEntryAfPfxLimitExceeded	3-119
F1224 - fltSvifPortDown	3-119
F1228 - fltVzABrCPConfigurationFailed	3-119
F1233 - fltInfraAttEntityPCConfigFailed	3-120
F1236 - fltInfraRsMonFexInfraPolResolveFail	3-120
F1237 - fltVmmRsDomMcastAddrNsResolveFail	3-121
F1239 - fltFabricLinkFailed	3-121
F1240 - fltVzTabooConfigurationFailed	3-121
F1241 - fltFabricRsApplTechSupOnDResolveFail	3-122
F1258 - fltInfraRsFabricNodeResolveFail	3-122
F1259 - fltActrlMgmtRuleSwProgFailed	3-122

F1261 - fltInfraNslIssuesConfig-failed	3-123
F1262 - fltInfraServiceOptimalLeadership	3-123
F1284 - fltVmmRsDefaultLacpLagPolResolveFail	3-124
F1286 - fltTraceroutepTrNodeInvalidSrcOrDst	3-124
F1295 - fltDatetimeConflIssuesConfig-failed	3-125
F1296 - fltVpclfIfDown	3-125
F1297 - fltOamRsSrcEncapResolveFail	3-125
F1298 - fltFvPolDeliveryStatusConfigurationFailed	3-126
F1299 - fltFabricCreatedByConfigurationFailed	3-126
F1300 - fltFabricRsNodeGroupConfigurationFailed	3-127
F1305 - fltSnmpConflIssuesConfig-failed	3-127
F1307 - fltVnsRsMConnAttInstResolveFail	3-128
F1310 - fltVnsRsVDevToDomainRefResolveFail	3-128
F1313 - fltCompHpNicOperationalIssues	3-129
F1314 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceWarningFault	3-129
F1315 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceCriticalFault	3-130
F1317 - fltEqptPsgPNonRedun	3-130
F1318 - fltEqptPsgPZeroPwr	3-131
F1321 - fltEqptFtFanTrayFailed	3-131
F1322 - fltEqptFanFanFailed	3-131
F1323 - fltEqptFtSlotFanTrayMissing	3-132
F1324 - fltVnsCMgmtProxyCMgmtProxy	3-132
F1325 - fltVnsCtrlrEpProxyCtrlrEpProxy	3-133
F1329 - fltStatsAExportJobIfc-export-skipped	3-133
F1330 - fltStatsAExportJobSw-export-skipped	3-133
F1332 - fltCallhomeDestStateCallhomeDestState	3-134
F1336 - fltVnsAbsFuncProfValidationFailed	3-134
F1339 - fltVzSubjConfigurationMissing	3-134
F1340 - fltFvnsMcastAddrInstPConfigFailed	3-135
F1342 - fltL2RsDot1pRuleAttConfig-failed	3-135
F1343 - fltL2RsDscpRuleAttConfig-failed	3-136
F1344 - fltIpv4AddrIpv4CfgCtrl	3-136
F1345 - fltDbgacRsToEplpForEpToEpResolveFail	3-136
F1346 - fltDbgacRsFromEplpForEpToEpgResolveFail	3-137
F1347 - fltDbgacRsToEplpForEpgToEpResolveFail	3-137
F1348 - fltDbgacRsFromEplpResolveFail	3-137
F1349 - fltDbgacRsToEplpResolveFail	3-138
F1350 - fltTraceroutepRsTrEplpDstResolveFail	3-138
F1351 - fltTraceroutepRsTrEplpSrcResolveFail	3-138
F1353 - fltFileRsARemoteHostToEppResolveFail	3-138

F1360 - fltCoopAdjEpCoopAdjEpDown	3-139
F1362 - fltSatmFabPFexIncompatible	3-139
F1364 - fltL2BDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood	3-140
F1368 - fltSnmpClientProgFailed	3-140
F1369 - fltSnmpUserSecPConfigFailed	3-140
F1370 - fltInfrallCIMsgSrcOutsider	3-141
F1371 - fltPconsRADeploymentStatus	3-141
F1373 - fltCompRsCtrlrPDeployFailed	3-142
F1374 - fltVnsRsLfCtxToBDResolveFail	3-142
F1375 - fltVnsRsEPpInfoToBDResolveFail	3-143
F1377 - fltVnsFolderInstValidationFailed	3-143
F1378 - fltVnsParamInstValidationFailed	3-144
F1379 - fltVnsCfgRelInstValidationFailed	3-144
F1385 - fltOspfAdjEpFailed	3-145
F1386 - fltFvBDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood	3-145
F1387 - fltPcAggrLfEthpmCfgCtrl	3-146
F1394 - fltEthpmlfPortDownFabric	3-146
F1397 - fltMgmtRsOoBCtxResolveFail	3-146
F1399 - fltCommRsKeyRingResolveFail	3-147
F1400 - fltMgmtRsInstPCtxResolveFail	3-147
F1410 - fltInfraCISzEqObstClusterSizeEqualization	3-147
F1414 - fltSyslogDestStateSyslogDestState	3-148
F1416 - fltVnsAbsFuncConnValidationFailed	3-148
F1419 - fltProcEntryServiceFailed	3-149
F1425 - fltlpv4AddrOperStDown	3-149
F1427 - fltInfraRsVipAddrNsResolveFail	3-149
F1432 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnMemberUpgradeFailure	3-150
F1433 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnClusterHealth	3-150
F1434 - fltMaintRsReltomaintpResolveFail	3-151
F1435 - fltSpanRsDestToVPortDefResolveFail	3-151
F1436 - fltSpanRsSrcToVPortDefResolveFail	3-151
F1449 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestVrfName	3-152
F1450 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestEpgDn	3-152
F1451 - fltEqptPsuShut	3-153
F1467 - fltInfraRsStormctrlLfPolResolveFail	3-153
F1471 - fltVmmPIInfDeployFailed	3-153
F1472 - fltSpanRsSessionToDomainRefResolveFail	3-154
F1473 - fltVnsScriptRTInfoDownloadState	3-154
F1477 - fltlpv4NextHopOperStDown	3-154
F1478 - fltTopSystemDuplicateOOBMgmtIP	3-155

F1479 - fltTopSystemDuplicateIBMGmtIP	3-155
F1480 - fltMaintUpgJobFaultFailed	3-155
F1483 - fltBfdSessSessDown	3-156
F1484 - fltOspfV3InstInstMemAlertCritical	3-156
F1486 - fltInfraRsMcplfPolResolveFail	3-157
F1487 - fltInfraRsOverrideMcplfPolResolveFail	3-157
F1500 - fltFvRsCtxToBgpCtxAfPolResolveFail	3-157
F1501 - fltFvRsCtxToOspfCtxPolResolveFail	3-158
F1507 - fltL3FwdCtxUneqExtRmac	3-158
F1509 - fltTopSystemInvalidIBMGmtEncap	3-158
F1510 - fltL3extRsInstPToProfileResolveFail	3-159
F1511 - fltIpv4NextHopIpv4CfgCtrl	3-159
F1526 - fltEqptSlotFailed	3-159
F1527 - fltEqptStorageFull-Warning	3-160
F1528 - fltEqptStorageFull-Major	3-160
F1529 - fltEqptStorageFull-Critical	3-160
F1534 - fltFvRsBDToNdPResolveFail	3-161
F1539 - fltVnsRsLlfcCtxToOutResolveFail	3-161
F1543 - fltFabricNodeInactive	3-161
F1544 - fltFabricNodeUnsupported	3-162
F1545 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMajor	3-162
F1546 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMinor	3-163
F1547 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMajor	3-164
F1548 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMinor	3-164
F1549 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMajor	3-165
F1550 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMinor	3-166
F1551 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMajor	3-166
F1552 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMinor	3-167
F1553 - fltSpanRsSrcToEpPConfigFailed	3-168
F1554 - fltSpanRsSrcToCtxDefConfigFailed	3-168
F1555 - fltSpanRsSrcToBDDefConfigFailed	3-169
F1556 - fltSpanRsDestPathEpConfigFailed	3-169
F1557 - fltSpanRsProvDestGrpConfigFailed	3-170
F1558 - fltSpanAcctSessionOverflown	3-170
F1559 - fltSpanDestConfigFailed	3-171
F1560 - fltSpanASrcGrpConfigFailed	3-171
F1561 - fltSpanASrcConfigFailed	3-172
F1562 - fltSpanRsSrcToPathEpConfigFailed	3-172
F1563 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pm	3-172
F1564 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pe	3-173

F1565 - fltVnsCDevStateCDevValidateFailure	3-173
F1566 - fltVnsCDevStateCDevModifyFailure	3-173
F1567 - fltVnsCDevStateCDevAuditFailure	3-174
F1569 - fltEqptSlotMismatched	3-174
F1570 - fltSpanRsSrcToEpgConfigFailed	3-174
F1571 - fltSpanRsDestEpgConfigFailed	3-175
F1572 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pm	3-175
F1573 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pe	3-176
F1574 - fltDatetimeNtpqFailed	3-176
F1582 - fltFirmwareCompRunningOperStFailed	3-176
F1583 - fltFirmwareCardRunningOperStFailed	3-177
F1600 - fltEigrpRslfPolResolveFail	3-177
F1601 - fltFvRsCtxToEigrpCtxAfPolResolveFail	3-177
F1603 - fltlpv6AddrIpv6CfgCtrl	3-178
F1604 - fltlpv6NexthopIpv6CfgCtrl	3-178
F1606 - fltHvsExtPolOperIssues	3-178
F1613 - fltVnsCtrlrMgmtPolConfMismatch	3-179
F1614 - fltVnsRsVDevDomainRefContToDomainRefResolveFail	3-179
F1615 - fltlpv6AddrOperStDown	3-179
F1616 - fltlpv6NexthopOperStDown	3-180
F1617 - fltVnsRsLIfCtxToInstPResolveFail	3-180
F1629 - fltFabricRsPathToLePortPGrpResolveFail	3-180
F1630 - fltFabricRsPathToSpPortPGrpResolveFail	3-181
F1631 - fltInfraRsPathToAccBaseGrpResolveFail	3-181
F1639 - fltFvRsNdPfxPolResolveFail	3-181
F1640 - fltL3extRsNdIfPolResolveFail	3-182
F1648 - fltInfraRsL2IfPolResolveFail	3-182
F1649 - fltVnsRTInfoConfMismatch	3-182
F1651 - fltDbgexpPolicyStatusExportData	3-182
F1654 - fltVnsRsALDevToDevMgrResolveFail	3-183
F1655 - fltVnsRsCDevToChassisResolveFail	3-183
F1656 - fltVnsRsChassisEpgResolveFail	3-183
F1657 - fltVnsRsChassisToMChassisResolveFail	3-184
F1658 - fltVnsRsDevMgrEpgResolveFail	3-184
F1659 - fltVnsRsDevMgrToMDevMgrResolveFail	3-184
F1660 - fltVnsRsMChassisToMDevResolveFail	3-185
F1661 - fltVnsRsMDevMgrToMDevResolveFail	3-185
F1662 - fltCoopDomCoopDomCitizenVersionLower	3-185
F1663 - fltCoopDomCoopDomOracleVersionLower	3-186
F1664 - fltCoopDomCoopDomVersionLower	3-187

F1665 - fltConfigRsRemotePathResolveFail	3-188
F1669 - fltVmmCtrlrPMSftConfigFailed	3-188
F1674 - fltSpanRsDestApicResolveFail	3-189
F1676 - fltVmmAgtStatusConnectFailed	3-189
F1678 - fltFvRsCtxToExtRouteTagPolResolveFail	3-189
F1680 - fltAcRuleIpOperStFailed	3-190
F1686 - fltNdRsRaSubnetToNdPfxPolResolveFail	3-190
F1688 - fltEthpmFcotDefectiveTransceiver	3-190
F1690 - fltVnsConflIssueConflIssue	3-191
F1691 - fltDbgacRsFromAbsEpgResolveFail	3-191
F1692 - fltDbgacRsToAbsEpgResolveFail	3-192
F1693 - fltTroubleshootRsSessionSchedulerResolveFail	3-192
F1696 - fltL1PhysIfPortEPGSpanInvalid	3-192
F1698 - fltOpflexODevODevMissHeartbeat	3-193
F1699 - fltDatetimeNtpProviderStatusNtp-prov-fault	3-193
F1700 - fltDatetimeClkPolNtp-prov-fault	3-194
F1703 - fltTracerouteRsTrEpExtIpSrcResolveFail	3-194
F1706 - fltInfraRsOverrideFwPolResolveFail	3-194
F1707 - fltVmmRsDefaultFwPolResolveFail	3-195
F1712 - fltFvOrchsInfoVipNotAllocated	3-195
F1722 - fltVnsRsLDevCtxToRtrCfgResolveFail	3-195
F1726 - fltMgmtConfigAddrDuplicateMgmtAddr	3-196
F1729 - fltOspfV3AdjEpFailed	3-196
F1731 - fltInfraRsOverrideStpPolResolveFail	3-196
F1778 - fltVnsRsCDevToCtrlrPResolveFail	3-197
F1781 - fltMgmtConfigNodeDuplicateMgmtAddr	3-197
F1782 - fltSyntheticRsToAObjResolveFail	3-197
F1783 - fltVnsCtrlrEpConfMismatch	3-198
F1784 - fltMcpIfMCPLoPrioLoopDetected	3-198
F1785 - fltMcpIfMCPHiPrioLoopDetected	3-198
F1786 - fltVnsRsConnToAConnResolveFail	3-199
F1787 - fltVnsRsConnToAConnInstResolveFail	3-199
F1792 - fltOspfV3MaxLsaPLsaLimitExceeded	3-199
F1793 - fltOspfMaxLsaPLsaLimitExceeded	3-200
F1794 - fltL2BDOptFloodIgnored	3-200
F1798 - fltIpv6IfOperStDown	3-201
F1799 - fltVnsRsNodeToLDevResolveFail	3-201
F1800 - fltActrlStatsPreFixProgFailed	3-201
F1801 - fltActrlStatsZoneRuleProgFailed	3-202
F1806 - fltConditionRsToNodePolGrpResolveFail	3-202

F1807 - fltDhcpRsToNodeGrpResolveFail	3-203
F1808 - fltFabricRsLeNodePResolveFail	3-203
F1809 - fltFabricRsSpNodePResolveFail	3-203
F1810 - fltFirmwareRsToFwGrpResolveFail	3-203
F1811 - fltInfraRsNodePResolveFail	3-204
F1812 - fltMaintRsToMaintGrpResolveFail	3-204
F1813 - fltMgmtRsToNodeGrpResolveFail	3-204
F1815 - fltEthpmFcotBaseInvalidTransceiver	3-205
F1816 - fltIisisDomIisisDomOperStFailed	3-205
F1817 - fltSpanAcctConfigFailed	3-205
F1819 - fltSatmFabPInvalidTransceiver	3-206
F1820 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMinor	3-206
F1821 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMajor	3-206
F1822 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededCritical	3-207
F1823 - fltVnsRsLIfCtxToSvcRedirectPolResolveFail	3-207
F1824 - fltInfraIncMptbICIsPeerIncompatiblePeer	3-207
F1827 - fltPlannerRsBdVrfResolveFail	3-208
F1828 - fltPlannerRsEpgBdResolveFail	3-208
F1830 - fltPlannerRsGraphBdResolveFail	3-208
F1831 - fltPlannerRsGraphL3OutResolveFail	3-209
F1832 - fltPlannerRsToConsumerBdResolveFail	3-209
F1833 - fltPlannerRsToConsumerL3OutResolveFail	3-209
F1834 - fltPlannerRsToProviderBdResolveFail	3-210
F1835 - fltPlannerRsToProviderL3OutResolveFail	3-210
F1836 - fltPlannerRsL2OutBdResolveFail	3-210
F1837 - fltPlannerRsL3OutVrfResolveFail	3-210
F1838 - fltPlannerRsConsumedContractsResolveFail	3-211
F1839 - fltPlannerRsGraphContractsResolveFail	3-211
F1840 - fltPlannerRsProvidedContractsResolveFail	3-211
F1852 - fltPlannerRsDeployedObjectResolveFail	3-212
F1853 - fltPolGCountLimitExceeded	3-212
F1859 - fltPlannerRsDeployedFexResolveFail	3-212
F1861 - fltPlannerRsEpgLabelResolveFail	3-213
F1862 - fltPlannerRsConnectedLeafResolveFail	3-213
F1863 - fltPlannerRsFexLabelResolveFail	3-213
F1865 - fltPlannerRsLeafLabelsResolveFail	3-213
F1867 - fltInfraFabricRecoveryFabricRecoveryInProgress	3-214
F1869 - fltPolScopedCountLimitExceeded	3-214
F1887 - fltPlannerRsConnectedSpineResolveFail	3-214
F1888 - fltStpIfNativevlanMissing	3-215

F1889 - fltConfigJobPropertyDecryptionFailed	3-215
F1890 - fltEqptCardPowerStDeny	3-216
F1891 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupResolveFail	3-216
F1893 - fltBgplInvalidRREplInvalidRouteReflector	3-216
F1904 - fltPlannerRsGraphClusterResolveFail	3-217
F1905 - fltPlannerRsClusterLabelResolveFail	3-217
F1907 - fltImMgmtIfPortDownMgmt	3-217
F1909 - fltVnsRsClfAttNResolveFail	3-218
F1911 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupNwsFwSyslogTooManyRemoteDest	3-218
F1912 - fltInfraRsLacpInterfacePolResolveFail	3-218
F1925 - fltL3IpCktEplpCktEpConfigFailed	3-219
F1940 - fltEqptPsuPsuFailed	3-219
F1957 - fltInfraIncorrectCntrlSbstStateIncorrectCntrlSbstState	3-220
F1974 - fltMgmtRsInBResolveFail	3-220
F1975 - fltMgmtRsOoBResolveFail	3-220
F1976 - fltVnsDevConflIssueConflIssue	3-221
F1991 - fltInfraRsBfdIpv4InstPolResolveFail	3-221
F1992 - fltInfraRsBfdIpv6InstPolResolveFail	3-221
F1993 - fltInfraZoneRsToNodeGrpResolveFail	3-222
F1999 - fltPlannerRsAzureDomainTplResolveFail	3-222
F2000 - fltPlannerRsAzureDomainLabelResolveFail	3-222
F2001 - fltPlannerRsVmwareDomainTplResolveFail	3-222
F2002 - fltPlannerRsVmwareDomainLabelResolveFail	3-223
F2008 - fltDppClassOperStFailed	3-223
F2009 - fltInfraRsQosDpplfPolResolveFail	3-224
F2011 - fltVmmRsVswitchOverrideCdplfPolResolveFail	3-224
F2012 - fltVmmRsVswitchOverrideFwPolResolveFail	3-224
F2013 - fltVmmRsVswitchOverrideLacpPolResolveFail	3-224
F2014 - fltVmmRsVswitchOverrideLldplfPolResolveFail	3-225
F2015 - fltVmmRsVswitchOverrideMcpplfPolResolveFail	3-225
F2016 - fltVmmRsVswitchOverrideStpPolResolveFail	3-225
F2031 - fltDbgacRsContextResolveFail	3-226
F2041 - fltInfraRsQosEgressDpplfPolResolveFail	3-226
F2042 - fltInfraRsQosIngressDpplfPolResolveFail	3-226
F2043 - fltL3extRsEgressQosDppPolResolveFail	3-226
F2044 - fltL3extRsIngressQosDppPolResolveFail	3-227
F2060 - fltVnsRsAbsCopyConnectionResolveFail	3-227
F2065 - fltVnsRsLDevDomPResolveFail	3-227
F2067 - fltDbgacRsAcExtPolToContextResolveFail	3-228
F2069 - fltL3extLNodePNodePathMisconfigured	3-228

F2081 - fltHvsSecGrpOperIssues	3-228
F2100 - fltVmmRsEncapAllctrResolveFail	3-229
F2105 - fltL3extRsInterleakPolResolveFail	3-229
F2107 - fltDpplfOperStFailed	3-229
F2108 - fltFirmwareFwLocalFirmwareSyncFailure	3-230
F2109 - fltFirmwareRepoLocalFirmwareSyncFailure	3-230
F2110 - fltL3extRsSubnetToRtSummResolveFail	3-231
F2111 - fltL3extRsDampeningPolResolveFail	3-231
F2121 - fltFabricProtGEpZoneconfiguration	3-232
F2123 - fltFabricRsNodeCfgSrvResolveFail	3-232
F2132 - fltCompEpCPOperIssues	3-232
F2133 - fltHvsMbrMacConfigIssues	3-233
F2145 - fltBfdRslfPolResolveFail	3-233
F2147 - fltInfraRsPathToSpAccGrpResolveFail	3-234
F2148 - fltInfraRsSpAccGrpResolveFail	3-234
F2149 - fltInfraRsSpAccPortPResolveFail	3-234
F2167 - fltVsanCktEpVsanmgrCfgCtrl	3-234
F2168 - fltBfdAuthPBfdCfgCtrl	3-235
F2169 - fltBfdIfAfBfdCfgCtrl	3-235
F2170 - fltBfdKaPBfdCfgCtrl	3-235
F2185 - fltPimRslfPolResolveFail	3-236
F2190 - fltDhcpClientAddressAssignmentFailed	3-236
F2194 - fltPconsRADeploymentStatusWithCtx	3-236
F2226 - fltRtdmcRsFilterToRtMapPolResolveFail	3-237
F2229 - fltFcRsVsanAttrResolveFail	3-237
F2232 - fltInfraRsQosPfcIfPolResolveFail	3-237
F2234 - fltInfraRsFcFabricPolResolveFail	3-237
F2235 - fltInfraRsFcInstPolResolveFail	3-238
F2238 - fltOpflexODevFaultInfoOperationalIssues	3-238
F2239 - fltOpflexIDepFaultInfoOperationalIssues	3-238
F2247 - fltVmmEpgAggrDeployFailed	3-239
F2250 - fltIcmpRslfPolResolveFail	3-239
F2251 - fltInfraRsQosSdlfPolResolveFail	3-240
F2274 - fltFabricRsNodeCtrlResolveFail	3-240
F2275 - fltInfraRsL2PortSecurityPolResolveFail	3-240
F2281 - fltFabricRsOLeafSToLeNodePGrpResolveFail	3-240
F2282 - fltFabricRsOSpineSToSpNodePGrpResolveFail	3-241
F2283 - fltInfraRsOLeafSToAccNodePGrpResolveFail	3-241
F2284 - fltFcRsVsanNsResolveFail	3-241
F2299 - fltPimStaticRPEntryPolConflIssue	3-242

F2300 - fltAnalyticsRsCollectorAttResolveFail	3-242
F2301 - fltAnalyticsRsProfAttResolveFail	3-242
F2302 - fltAnalyticsRsRecordPAttResolveFail	3-242
F2303 - fltAnalyticsRsMonitorAttResolveFail	3-243
F2305 - fltFvBDMulticastEnabledOnL2BD	3-243
F2307 - fltPimMAFilterPolConflIssue	3-243
F2308 - fltPimBSRFilterPolConflIssue	3-244
F2327 - fltFvLocaleConfigurationFailed	3-244
F2328 - fltInfraRsFclFPolResolveFail	3-245
F2330 - fltPimExtPConflIssue	3-245
F2331 - fltIcmpResPStLimitRegEntryChange	3-245
F2332 - fltIcmpResPStLimitResEntryChange	3-246
F2333 - fltIcmpResPStLimitRegEntryEmpty	3-246
F2334 - fltIcmpResPStLimitChangeDelGrps	3-246
F2397 - fltSvcredirDestOperStFailed	3-247
F2398 - fltSvccopyDestOperStFailed	3-247
F2399 - fltFvStorageIssuesConfig-failed	3-248
F2404 - fltPimDomNwlIssue	3-248
F2405 - fltL2VfclFPortDownVfc	3-249
F2406 - fltL2PortSecurityPolDefMacLimitHit	3-249
F2407 - fltL2MacCktEpMacCktEpConfigFailed	3-250
F2409 - fltFvBDInvalidConfigOnBD	3-250
F2421 - fltEqptdiagSubjOperStFailed	3-250
F2428 - fltCompHvOperationalIssues	3-251
F2437 - fltL2VfclFPortVsanDownVfc	3-251
F2438 - fltVsanmgrInstVsanCreateFailedLimitReached	3-252
F2444 - fltOspfADomMaxEcmpExceeded	3-252
F2445 - fltL2RsSrvExtIfMapTrafficMapConfigFail	3-252
F2446 - fltL1PhysIfPortNonDefaultFECMode	3-253
F2447 - fltL2RsSrvExtIfMapNpvCfgCtrl	3-253
F2467 - fltL2VfclFcoemgrCfgCtrl	3-253
F2481 - fltIcmpRsSnoopAccessGroupFilterRMapResolveFail	3-254
F2506 - fltL2CktEpAllowUseSegNotSupported	3-254
F2507 - fltL2CktEpProxyArpNotSupported	3-254
F2508 - fltL2CktEpProxyArpWithoutIsolationNotSupported	3-255
F2511 - fltIcmpsnoopQuerierStQuerierIpConflict	3-255
F2514 - fltFabricLocaleConfigurationFailed	3-256
F2531 - fltFvRsDomAttInvalidConfigOnRsDomAtt	3-256
F2532 - fltIcmpStRepPStReportPolLimit	3-257
F2533 - fltMcpIfMCPLoPrioLoopDetectedPerVlan	3-257

F2534 - fltMcpIfMCPHiPriLoopDetectedPerVlan	3-257
F2542 - fltAnalyticsControllerInstallationFailed	3-258
F2543 - fltDhcpClientInvalidConfiguration	3-258
F2547 - fltPconsRAInvalidNodeIdPodId	3-259
F2560 - fltAaaCtrlrFipsStateCtrlr_fips_mode_changed	3-259
F2561 - fltAaaFabricSecNode_fips_mode_changed	3-259
F2562 - fltPolRsCtrlrFipsModeResolveFail	3-260
F2563 - fltCallhomeDestReachStateCallhomeDestReachState	3-260
F2573 - fltTopSystemOobMgmtIPInUse	3-260
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Connect	3-261
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetInventory	3-261
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetTimestamp	3-262
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Init	3-262
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Online	3-262
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:PostInventory	3-263
F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:SubscribeEvents	3-263
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup	3-263
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup2	3-264
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Disconnect	3-264
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:MitClean	3-264
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Offline	3-265
F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents	3-265
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Connect	3-265
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetInventory	3-266
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetTimestamp	3-266
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Init	3-266
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Online	3-267
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:PostInventory	3-267
F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:SubscribeEvents	3-268
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup	3-268
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup2	3-268
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Disconnect	3-269
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:MitClean	3-269
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Offline	3-270
F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents	3-270
F606210 - fsmFailResConsumerRegister	3-270
F606211 - fsmFailResConsumerUnregister	3-271
F606212 - fsmFailTagInstConfDef	3-271
F606213 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef	3-271
F606214 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef	3-271

F606220 - fsmFailIdentSourceRelease	3-272
F606233 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile	3-272
F606234 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo	3-272
F606234 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo	3-273
F606236 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd	3-273
F606242 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo	3-273
F606243 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload	3-274
F606245 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus	3-274
F606253 - fsmFailPconsResolverResolve	3-274
F606262 - fsmFailCompCtrlrAdd	3-274
F606267 - fsmFailCompCtrlrRemove	3-275
F606274 - fsmFailTopSystemSendTopSystem	3-275
F606277 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning	3-276
F606278 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq	3-276
F606279 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog	3-276
F606347 - fsmFailCompEpPDAddorDelExtPol	3-276
F606348 - fsmFailCompVNicPDefVNicUpdate	3-277
F606349 - fsmFailHvsExtPolUpdate	3-277
F606350 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp	3-277
F606351 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol	3-278
F606352 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol	3-278
F606353 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst	3-278
F606354 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel	3-279
F606359 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup	3-279
F606360 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup	3-279
F606361 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic	3-279
F606365 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp	3-280
F606365 - fsmFailVpclfUpdatePathEp	3-280
F606367 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig	3-280
F606369 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo	3-281
F606371 - fsmFailCompEpPConnResolveEPgAdj	3-281
F606379 - fsmFailCompCtrlrFindCluster	3-281
F606386 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd	3-282
F606389 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode	3-282
F606391 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj	3-282
F606392 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp	3-283
F606395 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo	3-283
F606430 - fsmFailMaintNodeInMaintCanIUpgrade	3-284
F606434 - fsmFailLldplfLldpDiscovery	3-284
F606435 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP	3-284

F606436 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode	3-284
F606436 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode	3-285
F606483 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate	3-285
F606484 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile	3-285
F606486 - fsmFailSysdebugCoreDownload	3-286
F606486 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload	3-286
F606487 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist	3-286
F606565 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch	3-287
F606566 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup	3-287
F606567 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup	3-287
F606597 - fsmFailDhcpDiscNodeReport	3-288
F606615 - fsmFailVzFilterConfRFltP	3-288
F606616 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFltPAggr	3-288
F606617 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd	3-288
F606640 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard	3-289
F606640 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard	3-289
F606643 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo	3-289
F606644 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig	3-290
F606655 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress	3-290
F606664 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpclid	3-290
F606666 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP	3-291
F606667 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP	3-291
F606668 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList	3-291
F606669 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSuplfcTrackers	3-291
F606670 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDlfcTrackers	3-292
F606671 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach	3-292
F606674 - fsmFailTagRefDelInst	3-292
F606725 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink	3-293
F606755 - fsmFailFvEPgEpP	3-293
F606757 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont	3-293
F606758 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd	3-293
F606761 - fsmFailFvAepDefEndPointUpd	3-294
F606764 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUpd	3-294
F606764 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUpd	3-294
F606764 - fsmFailVnsEPplInfoEpPDUpd	3-295
F606765 - fsmFailVmmCtrlrPConfig	3-295
F606766 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP	3-295
F606833 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard	3-295
F606834 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard	3-296
F606835 - fsmFailMgmtOoBOobEpP	3-296

F606836 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct	3-296
F606837 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct	3-297
F606840 - fsmFailPresResolverResolverRepl	3-297
F606842 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef	3-297
F606843 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef	3-298
F606844 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg	3-298
F606845 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef	3-298
F606871 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem	3-299
F606872 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode	3-299
F606875 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem	3-299
F606897 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies	3-299
F606899 - fsmFailSyntheticContextTest	3-300
F606900 - fsmFailSyntheticContextLocalTest	3-300
F606901 - fsmFailSyntheticContextTest2	3-300
F606902 - fsmFailSyntheticContextTest3	3-301
F606910 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp	3-301
F606911 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP	3-301
F607041 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP	3-302
F607041 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP	3-302
F607045 - fsmFailVnsEPplInfoEPplInfo	3-302
F607048 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst	3-303
F607050 - fsmFailVzACollectionProcessContract	3-303
F607450 - fsmFailTopSystemControllerChassis	3-303
F607451 - fsmFailTopSystemSwitchChassis	3-304
F607479 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies	3-304
F607480 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP	3-304
F607481 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd	3-304
F607493 - fsmFailMgmtInstPlnstPEpP	3-305
F607496 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM	3-305
F607514 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile	3-305
F607560 - fsmFailFabricNodeIdentPSend	3-306
F607560 - fsmFailFabricNodeInfoSend	3-306
F607560 - fsmFailFabricNodeSend	3-306
F607563 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo	3-306
F607564 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer	3-307
F607571 - fsmFailAaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp	3-307
F607574 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap	3-307
F607575 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone	3-308
F607588 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog	3-308
F607589 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask	3-308

F607590 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef	3-308
F607591 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef	3-309
F607592 - fsmFailFvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef	3-309
F607603 - fsmFailDhcpClientUpdateFv	3-309
F607610 - fsmFailFvInBEpInBUpd	3-310
F607620 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph	3-310
F607623 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder	3-310
F607628 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct	3-311
F607632 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM	3-311
F607660 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification	3-311
F607661 - fsmFailTagRefUpdateAlias	3-311
F607664 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate	3-312
F607664 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate	3-312
F607666 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp	3-312
F607667 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory	3-313
F607670 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate	3-313
F607684 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct	3-313
F607689 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd	3-314
F607689 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd	3-314
F607690 - fsmFailAaalDomainRefReportDomainRefsToRbacEp	3-314
F607725 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUpdS	3-314
F607726 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS	3-315
F607727 - fsmFailVnsREPpInfoAllocateEncap	3-315
F607728 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevld	3-315
F607729 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp	3-316
F607730 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev	3-316
F607746 - fsmFailL3extRtLfCtxToOutRoutePeering	3-316
F607750 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool	3-317
F607783 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP	3-317
F607794 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp	3-317
F607846 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM	3-318
F607861 - fsmFailVmmRsAEPSendPreProv	3-318
F607874 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH	3-318
F607875 - fsmFailVnsSHSEPpInfoEpPDUpdSHS	3-319
F607876 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS	3-319
F607891 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd	3-319
F607897 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup	3-319
F607905 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap	3-320
F607928 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef	3-320
F607940 - fsmFailConfigSubJobFetchTree	3-320

F607941 - fsmFailConfigSubJobApplyTree	3-321
F607942 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback	3-321
F607943 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp	3-321
F607945 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef	3-322
F608054 - fsmFailPconsLocationSyncWithQuorum	3-322
F608059 - fsmFailDIgtDelegateExcutePostponed	3-322
F608065 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard	3-323
F608066 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp	3-323
F608076 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool	3-323
F608076 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool	3-323
F608078 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits	3-324
F608091 - fsmFailFabricSetupPUpdatePodConnPDef	3-324
F608102 - fsmFailConfigSubJobImportIds	3-324
F608103 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies	3-325
F608104 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig	3-325
F608107 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig	3-325
F608128 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp	3-326
F608132 - fsmFailOpflexPolicyConsumerPolicyDemand	3-326
F608149 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd	3-326
F608154 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects	3-327
F608155 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds	3-327
F608160 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool	3-327
F608161 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD	3-328
F608162 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts	3-328
F608163 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic	3-328
F608167 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevfcTrackers	3-329
F608215 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard	3-329
F608215 - fsmFailPresDltNodeRegsNotifyShard	3-329
F608218 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy	3-329
F608240 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo	3-330
F608267 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM	3-330
F608269 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus	3-330
F608274 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpl3Out	3-331
F608297 - fsmFailHvslpSetAddorDelUseglpSet	3-331
F608298 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUseglpMacSet	3-331
F608301 - fsmFailCompRsUseglpPDResolveUseglpMbrs	3-332
F608320 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus	3-332
F608321 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart	3-332
F608322 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest	3-333
F608332 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp	3-333

F608333 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg	3-333
F608334 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg	3-334
F608335 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpgDbgacEplpForEpgToEpg	3-334
F608336 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpgDbgacEplpForEpgToEpg	3-334
F608337 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp	3-334
F608342 - fsmFailCompToEpgAddorDelUsegRule	3-335
F608343 - fsmFailCompRfltpAddorDelUsegRfltp	3-335
F608344 - fsmFailCompEpgCPAddorDelUsegEpgCP	3-335
F608345 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUsegMbrMac	3-336
F608395 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap	3-336
F608396 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery	3-336
F608397 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode	3-337
F608445 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool	3-337
F608451 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr	3-337
F608452 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr	3-338
F608463 - fsmFailVnsEPplInfoUpdateRoutes	3-338
F608463 - fsmFailVnsREPplInfoUpdateRoutes	3-338
F608474 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg	3-339
F608475 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg	3-339
F608635 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv	3-339
F608764 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP	3-339
F671746 - fsmFailResConsumerRegister	3-340
F671747 - fsmFailResConsumerUnregister	3-340
F671748 - fsmFailTagInstConfDef	3-340
F671749 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef	3-341
F671750 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef	3-341
F671756 - fsmFailIdentSourceRelease	3-341
F671769 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile	3-342
F671770 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo	3-342
F671770 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo	3-342
F671772 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd	3-342
F671778 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo	3-343
F671779 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload	3-343
F671781 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus	3-343
F671789 - fsmFailPconsResolverResolve	3-344
F671798 - fsmFailCompCtrlrAdd	3-344
F671803 - fsmFailCompCtrlrRemove	3-344
F671810 - fsmFailTopSystemSendTopSystem	3-345
F671813 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning	3-345
F671814 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq	3-345

F671815 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog	3-346
F671883 - fsmFailCompEpPDDAddorDelExtPol	3-346
F671884 - fsmFailCompVNicPDefVNicUpdate	3-346
F671885 - fsmFailHvsExtPolUpdate	3-347
F671886 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp	3-347
F671887 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol	3-347
F671888 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol	3-347
F671889 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst	3-348
F671890 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel	3-348
F671895 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup	3-348
F671896 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup	3-349
F671897 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic	3-349
F671901 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp	3-349
F671901 - fsmFailVpclfUpdatePathEp	3-349
F671903 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig	3-350
F671905 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo	3-350
F671907 - fsmFailCompEpPConnResolveEPgAdj	3-350
F671915 - fsmFailCompCtrlrFindCluster	3-351
F671922 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd	3-351
F671925 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode	3-351
F671927 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj	3-352
F671928 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp	3-352
F671931 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo	3-353
F671966 - fsmFailMaintNodeInMaintCanlUpgrade	3-353
F671970 - fsmFailLldplfLldpDiscovery	3-353
F671971 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP	3-354
F671972 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode	3-354
F671972 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode	3-354
F672019 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate	3-354
F672020 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile	3-355
F672022 - fsmFailSysdebugCoreDownload	3-355
F672022 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload	3-355
F672023 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist	3-356
F672101 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch	3-356
F672102 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup	3-356
F672103 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup	3-357
F672133 - fsmFailDhcpDiscNodeReport	3-357
F672151 - fsmFailVzFilterConfRFItP	3-357
F672152 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFItPAggr	3-358
F672153 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd	3-358

F672176 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard	3-358
F672176 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard	3-358
F672179 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo	3-359
F672180 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig	3-359
F672191 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress	3-359
F672200 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpclid	3-360
F672202 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP	3-360
F672203 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP	3-360
F672204 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList	3-361
F672205 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSuplfcTrackers	3-361
F672206 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDlfcTrackers	3-361
F672207 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach	3-361
F672210 - fsmFailTagRefDelInst	3-362
F672261 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink	3-362
F672291 - fsmFailFvEPgEpP	3-362
F672293 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont	3-363
F672294 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd	3-363
F672297 - fsmFailFvAEpDefEndPointUpd	3-363
F672300 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUpd	3-363
F672300 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUpd	3-364
F672300 - fsmFailVnsEPpInfoEpPDUpd	3-364
F672301 - fsmFailVmmCtrlrPConfig	3-364
F672302 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP	3-365
F672369 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard	3-365
F672370 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard	3-365
F672371 - fsmFailMgmtOoBOobEpP	3-366
F672372 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct	3-366
F672373 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct	3-366
F672376 - fsmFailPresResolverResolverRepl	3-366
F672378 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef	3-367
F672379 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef	3-367
F672380 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg	3-367
F672381 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef	3-368
F672407 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem	3-368
F672408 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode	3-368
F672411 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem	3-368
F672433 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies	3-369
F672435 - fsmFailSyntheticContextTest	3-369
F672436 - fsmFailSyntheticContextLocalTest	3-369
F672437 - fsmFailSyntheticContextTest2	3-370

F672438 - fsmFailSyntheticContextTest3	3-370
F672446 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp	3-370
F672447 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP	3-371
F672577 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP	3-371
F672577 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP	3-371
F672581 - fsmFailVnsEPpInfoEPpInfo	3-372
F672584 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst	3-372
F672586 - fsmFailVzACollectionProcessContract	3-372
F672986 - fsmFailTopSystemControllerChassis	3-373
F672987 - fsmFailTopSystemSwitchChassis	3-373
F673015 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies	3-373
F673016 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP	3-373
F673017 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd	3-374
F673029 - fsmFailMgmtInstPInstPEpP	3-374
F673032 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM	3-374
F673050 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile	3-375
F673096 - fsmFailFabricNodeIdentPSend	3-375
F673096 - fsmFailFabricNodeInfoSend	3-375
F673096 - fsmFailFabricNodeSend	3-375
F673099 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo	3-376
F673100 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer	3-376
F673107 - fsmFailAaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp	3-376
F673110 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap	3-377
F673111 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone	3-377
F673124 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog	3-377
F673125 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask	3-377
F673126 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef	3-378
F673127 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef	3-378
F673128 - fsmFailFvCtcrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef	3-378
F673139 - fsmFailDhcpClientUpdateFvn	3-379
F673146 - fsmFailFvInBEpPlnBUpd	3-379
F673156 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph	3-379
F673159 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder	3-380
F673164 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtcrct	3-380
F673168 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM	3-380
F673196 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification	3-380
F673197 - fsmFailTagRefUpdateAlias	3-381
F673200 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate	3-381
F673200 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate	3-381
F673202 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp	3-382

F673203 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory	3-382
F673206 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate	3-382
F673220 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct	3-382
F673225 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd	3-383
F673225 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd	3-383
F673226 - fsmFailAaalDomainRefReportDomainRefsToRbacEp	3-383
F673261 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUpdS	3-384
F673262 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS	3-384
F673263 - fsmFailVnsREPpInfoAllocateEncap	3-384
F673264 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevId	3-385
F673265 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp	3-385
F673266 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev	3-385
F673282 - fsmFailL3extRtLfCtxToOutRoutePeering	3-386
F673286 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool	3-386
F673319 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP	3-386
F673330 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp	3-387
F673382 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM	3-387
F673397 - fsmFailVmmRsAEPSendPreProv	3-387
F673410 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH	3-387
F673411 - fsmFailVnsSHSEPpInfoEpPDUpdSHS	3-388
F673412 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS	3-388
F673427 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd	3-388
F673433 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup	3-389
F673441 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap	3-389
F673464 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef	3-389
F673476 - fsmFailConfigSubJobFetchTree	3-390
F673477 - fsmFailConfigSubJobApplyTree	3-390
F673478 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback	3-390
F673479 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp	3-391
F673481 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef	3-391
F673590 - fsmFailPconsLocationSyncWithQuorum	3-391
F673595 - fsmFailDlgtDelegateExcutePostponed	3-392
F673601 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard	3-392
F673602 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp	3-392
F673612 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool	3-392
F673612 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool	3-393
F673614 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits	3-393
F673627 - fsmFailFabricSetupPUUpdatePodConnPDef	3-393
F673638 - fsmFailConfigSubJobImportIds	3-394
F673639 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies	3-394

F673640 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig	3-394
F673643 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig	3-395
F673664 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp	3-395
F673668 - fsmFailOpflexPolicyConsumerPolicyDemand	3-395
F673685 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd	3-396
F673690 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects	3-396
F673691 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds	3-396
F673696 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool	3-397
F673697 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD	3-397
F673698 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts	3-397
F673699 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic	3-398
F673703 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevIcTrackers	3-398
F673751 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard	3-398
F673751 - fsmFailPresDItnodeRegsNotifyShard	3-399
F673754 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy	3-399
F673776 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo	3-399
F673803 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM	3-400
F673805 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus	3-400
F673810 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpl3Out	3-400
F673833 - fsmFailHvslpSetAddorDelUseglpSet	3-401
F673834 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUseglpMacSet	3-401
F673837 - fsmFailCompRsUseglpPDRResolveUseglpMbrs	3-401
F673856 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus	3-402
F673857 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart	3-402
F673858 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest	3-402
F673868 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp	3-403
F673869 - fsmFailFvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp	3-403
F673870 - fsmFailFvRtToEpDbgacToEp	3-403
F673871 - fsmFailFvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp	3-403
F673872 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp	3-404
F673873 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp	3-404
F673878 - fsmFailCompToEPgAddorDelUseglpRule	3-404
F673879 - fsmFailCompRfItpAddorDelUseglpRfItp	3-405
F673880 - fsmFailCompEpCPAddorDelUseglpEpCP	3-405
F673881 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUseglpMbrMac	3-405
F673931 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap	3-406
F673932 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery	3-406
F673933 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode	3-406
F673981 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool	3-407
F673987 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr	3-407

F673988 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr	3-407
F673999 - fsmFailVnsEPplInfoUpdateRoutes	3-408
F673999 - fsmFailVnsREPplInfoUpdateRoutes	3-408
F674010 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg	3-408
F674011 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg	3-409
F674171 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv	3-409
F674300 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP	3-409



はじめに

対象読者

このガイドは、ACI ファブリックで起こる問題のトラブルシューティングを担当するユーザを対象としています。

関連資料

ACI ファブリックの障害、イベント、およびシステム メッセージに関する詳細情報については、『*Cisco APIC Faults, Events, and System Messages User Guide*』を参照してください。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、apic-docfeedback@cisco.com までご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。



CHAPTER 1

システム メッセージの概要

この章の内容は、次のとおりです。

- システム メッセージについて(1-1 ページ)
- NX-OS システム メッセージの例(1-3 ページ)

システム メッセージについて

稼働中、シスコアプリケーションセントリック インフラストラクチャ (ACI) システムでの障害またはイベントにより、システム ログ (syslog) メッセージのコンソール (および任意で別のシステム上のログイン サーバ) への送信がトリガーされる場合があります。システム メッセージには通常、障害またはイベントに関する情報のサブセットが含まれており、メッセージは syslog、SNMP トラップ、または Cisco Call Home メッセージにより送信されます。

多くのシステム メッセージは、ユーザが実行している処理、あるいはユーザが設定または管理しているオブジェクトに固有のものであります。これらのメッセージには次のようなものがあります。

- 情報メッセージ。実行している処理のヘルプおよびヒントを提供します。
- 警告メッセージ。ユーザが設定または管理しているオブジェクト (ユーザ アカウントやサービス プロファイルなど) に関連するシステム エラーの情報を提供します。
- Finite State Machine (FSM) のステータス メッセージ。FSM 段階のステータスに関する情報を提供します。

システム メッセージには、1 つ以上の変数を含めることができます。これらの変数を置き換えるためにシステムが使用する情報は、メッセージが表示されるコンテキストによって決まります。

システム メッセージは、Application Policy Infrastructure Controller (APIC) や、ACI ファブリック内のスパインまたはリーフ スイッチなどのさまざまなソースによって作成されます。スイッチからのシステム メッセージは、次の処理のどちらかで生成される可能性があります。

- スパインおよびリーフ スイッチの基礎 NX-OS オペレーティング システム
- スイッチの ACI 関連プロセス

これらのシステム メッセージを生成する障害またはイベントの詳細については、『Cisco APIC Faults, Events, and System Messages User Guide』で説明されています。さらに、Web ベースの資料である『Cisco APIC Management Information Model Reference』にも示されています。



(注)

すべてのシステム メッセージがシステムの問題を意味するわけではありません。単に情報を通知するだけのメッセージもありますし、通信回線、内部ハードウェア、またはシステム ソフトウェアに関する問題点の診断に役立つメッセージもあります。

NX-OS システム メッセージ

NX-OS システム メッセージの構成

基礎 NX-OS オペレーティング システムによって生成されたシステム メッセージは、次のように構成されます。

```
timestamp Nexus: FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC: Message-text
```

メッセージ内のフィールドは次のとおりです。

- **timestamp**
メッセージが生成された年、月、日、および時刻。
- **FACILITY**
ファシリティ コードは、2 つ以上の大文字からなるコードで、メッセージによって参照されたファシリティを示します。ファシリティはハードウェア デバイス、プロトコル、またはシステム ソフトウェアのモジュールである可能性があります。
- **SEVERITY**
重大度は 0 ~ 7 の 1 桁のコードで、状態の重大度を表します。この値が小さいほど、重大な状況を意味します。表 1-1 に、メッセージの重大度を示します。

表 1-1 NX-OS メッセージの重大度レベル

	重大度レベル(NX-OS)	ITU レベル(ACI)	説明
0	emergency		システムは使用不能
1	alert	Critical	即時対応が必要
2	critical	Major	クリティカル状態
3	error	Minor	エラー状態
4	warning	Warning	警告状態
5	notification	Cleared	正常だが注意を要する状態
6	informational		単なる情報メッセージ
7	debugging		デバッグ中にだけ表示されるメッセージ

- **MNEMONIC**
ニーモニック コードは、エラー メッセージを一意に識別するためのコードです。
- **Message-text**
メッセージ テキストは、状況を説明する文字列です。この文字列には、発生したイベントに関する詳細情報 (端末ポート番号、ネットワーク アドレス、またはシステム メモリのアドレス空間内の特定ロケーションに対応するアドレスなど) が含まれる場合があります。このような変数のフィールドに含まれる情報は、メッセージごとに異なるため、このマニュアルでは、該当する短い文字列を角カッコ ([]) で囲んで示しています。たとえば 10 進数は [dec] で表します。表 1-2 に、メッセージ内の変数フィールドを示します。

表 1-2 NX-OS メッセージの可変フィールドの表記

表記	情報のタイプ
[chars] または [char]	文字列
[dec]	10 進数
[hex]	16 進整数
[int]	整数
[num]	番号

NX-OS システム メッセージの例

次に、一般的な NX-OS システム メッセージの例を示します。

```
2014 Jan 25 21:42:07 Nexus: ETHPORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN:
Interface Ethernet3/1 is down (Administratively down))
```

このシステム メッセージの説明は以下のとおりです。

- Nexus は、このメッセージが NX-OS により生成されたことを示します。
- ETHPORT はファシリティ コードです。
- 5 は、重大度レベルであり、正常だが重要な状態である「notification」のレベルを示します。
- IF_DOWN_ADMIN_DOWN はニーモニック コードです。
- 「Interface Ethernet3/1 is down (Administratively down)」は、メッセージ テキストです。

ACI システム メッセージ

ACI システム メッセージの構造

NX-OS 以外の ACI コンポーネントによって生成されたシステム メッセージは、次のように構成されます。

```
timestamp host %LOG_LOCALn-severity-SYSTEM_MSG [code][lifecycle state][rule][severity
text][DN of affected MO]
Message-text
```

メッセージ内のフィールドは次のとおりです。

- timestamp
メッセージが生成された年、月、日、および時刻。
- ホスト
「apic1」または「spine3」などの、メッセージを生成したホスト名または IP アドレス。

- `%LOG_LOCALn`
ローカルファシリティコード「*n*」は0～7の1桁のコードで、メッセージのローカルファシリティを表します。この番号は設定可能であり、着信メッセージを分類するために使用されます。
- `severity`
重大度は1～5の1桁のコードで、状態の重大度を表します。この値が小さいほど、重大な状況を意味します。NX-OS システムメッセージとは異なり、ACI システムメッセージは、RFC5674 で説明されている ITU Perceived Severity の値に従います。表 1-3 に、メッセージの重大度を示します。

表 1-3 ACI メッセージの重大度レベル

	重大度レベル(NX-OS)	ITU レベル(ACI)	説明
0	emergency		システムは使用不能
1	alert	Critical	即時対応が必要
2	critical	Major	クリティカル状態
3	error	Minor	エラー状態
4	warning	Warning	警告状態
5	notification	Cleared	正常だが注意を要する状態
6	informational	Info	単なる情報メッセージ
7	debugging	Not used	デバッグ中にだけ表示されるメッセージ

- `code`
固有の障害またはイベントのコード。
- `lifecycle state`
障害の現在のライフサイクル状態。障害はステートフルであり、1つの障害がそのライフサイクルの間に複数の状態を遷移します。イベントはステートレスであり、このフィールドはイベント システム メッセージから省略されます。
- `rule`
コンポーネントの障害またはしきい値の超過のような、イベントを引き起こしたアクションまたは状態。
- `severity text`
数値による重大度値のテキストへの変換。たとえば、「Major」などです。
- `DN of affected MO`
障害の状態またはイベントによって影響を受ける管理対象オブジェクト(MO)の識別名(DN)。
- `Message-text`
メッセージテキストは、状況を簡潔に説明する文字列です。テキスト文字列には、インターフェイスポート番号またはネットワークアドレスを含む、障害またはイベントに関する詳細情報が含まれる場合があります。

ACI システム メッセージの例

例:障害に関するシステム メッセージ

次の例は、ファブリック ノード障害が生成する ACI システム メッセージを示しています。

```
July 22 22:45:28 apic1 %LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG
[F0110][soaking][node-failed][critical][topology/pod-1/node-102/fault-F0110]
Node 102 not reachable. unknown
```

このシステム メッセージの説明は以下のとおりです。

- **apic1** は、このメッセージがコントローラによって生成されたことを示します。
- **2** は、クリティカルな状況を示す重大度レベルです。
- **F0110** は障害コードであり、「fltFabricNodeFailed」として検索できます。
- **soaking** は、障害の現在のライフサイクル状態です。
- **node-failed** は、障害の原因です。
- **topology/pod-1/node-102** は、影響を受けるオブジェクトの DN であり、ポッド1のノード102です。
- **fault-F0110** は、障害オブジェクトの DN であり、影響を受けるオブジェクトの子です。



ヒント Visore オブジェクト ブラウザを使用して、障害オブジェクトのプロパティから、障害の状態に関する詳細について調べることができます。

- 「**Node 102 not reachable. unknown**」は、メッセージ テキストです。

例:イベント システム メッセージ

次の例は、ファブリック ノード障害が生成する ACI システム メッセージを示しています。

```
July 22 22:45:27 apic1 %LOG_LOCAL0-6-SYSTEM_MSG
[E4208219][link-state-change][info][subj-[topology/pod-1/lncnt-1/lnk-101-1-1-to-1-1-3
]/rec-4294968577]Link State of Fabric Link is set to ok
```

このシステム メッセージの説明は以下のとおりです。

- **apic1** は、このメッセージがコントローラによって生成されたことを示します。
- **6** は重大度レベルであり、情報メッセージであることを示します。
- **E4208219** は障害コードであり、「fltFabricNodeFailed」として検索できます。
- **link-state-change** は、イベントの原因です。
- **topology/pod-1/lncnt-1/lnk-101-1-1-to-1-1-3** は、影響を受けるオブジェクトの DN であり、リンクです。
- **rec-4294968577** は、イベント レコード オブジェクトであり、影響を受けるオブジェクトの子です。



ヒント Visore オブジェクト ブラウザを使用して、イベント レコード オブジェクトのプロパティから、障害の状態に関する詳細について調べることができます。

- 「**Link State of Fabric Link is set to ok**」は、メッセージ テキストです。



CHAPTER 2

NX-OS システム メッセージ

この章では、ACI スイッチの基礎 NX-OS オペレーティング システムによって生成されるシステム メッセージをリストしています。

ACLLOG メッセージ

エラー メッセージ ACLLOG-5-ACLLOG_PKTLOG Format: %s

説明 新しい Acllog パケット ログ:[chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ARP メッセージ

エラー メッセージ ARP-2-SET_SCHED Format: Failed to set policy or priority

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラー メッセージ ARP-2-INIT_FAIL Format: Initialization failure

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラー メッセージ ARP-2-SYSMGR_QUERY Format: Failed to query sysmgr for %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SYSMGR_UUID Format: Failed to get uuid from sysmgr during %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SYSMGR_NOTIFY Format: Bad notification from sysmgr for %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SHM_ATTACH Format: Failed to attach %s shared memory

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-API_INIT Format: Failed to initialize %s API

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-API_INITIALIZE Format: Failed to initialize %s API with rc=0x%x, %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SVR_REG Format: Failed to register as a client of %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-AM_REG Format: Failed to register as a client of AM %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-TIMERS_INIT Format: Failed to initialize timers

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-TIMER_SET Format: Failed to initialize new timer set

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-TIMER_RSTART Format: Failed to restart timer 0x%p for %s on %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-CLI_INIT Format: Failed to initialize CLI

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-THR_CREAT Format: Failed to create thread %s: error %d

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-THREAD_FAIL Format: Failed to start %s thread

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-API_MTS_INVALID Format: ARP API Error: Invalid ARP MTS queue in %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-API_MTS_SEND Format: ARP API Error: Failed to send %s to %s queue: %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MQ_UNEXP Format: Received unexpected message (%d/%d) on %s queue

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MQ_MINOR Format: Received unknown minor message type (%d) from %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MSG_UNK Format: Received unknown % type: %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MTS_OPC_UNK Format: Received unknown MTS opcode %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_OPC_SET Format: Failed to register with opcode %d: %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_BIND Format: Failed to do mts_bind for %s: %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_RECV Format: MTS queue receive failed on %s queue: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_RECV_FAIL Format: %s as MTS queue receive failed: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-MAC_ERR Format: Failed to get MAC address on %s for %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-ADJ_ADD Format: Failed to add adjacency for received packet from %s on %s

説明 この障害により、このアドレスに転送されるパケットが、次の正常な再試行まで影響を受けます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-ADJ_UPD Format: Failed to update adjacency for received packet from %s on %s

説明 この障害により、パケット転送は既存の ARP 隣接のエントリ値を使用し続けます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-DUP_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-2-DUP_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VIRT_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VIRT_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_SRCIP_PROBE Format: Duplicate address Detected.Probe packet received from %s on %s with destination set to our local ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_SRC_IP_PROBE Format: Duplicate address Detected.Probe packet received from %s on %s(%s) with destination set to our local ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRCIP_PROBE Format: Duplicate address Detected.Probe packet received from %s on %s with destination set to our local Virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP_PROBE Format: Duplicate address Detected.Probe packet received from %s on %s(%s) with destination set to our local Virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-DIR_BCAST Format: %s address of packet received from %s on %s matches directed broadcast address, %s

説明 この LAN に接続されているルータ インターフェイス間で、設定されたサブネットマスク長が一致していない可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-INVAL_IP Format: Received packet with invalid %s IP address (%s) from %s on %s

説明 誤った IP アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-INVAL_MAC Format: Received packet with invalid %s MAC address (%s) from %s on %s

説明 誤った MAC アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-OWN_SRCMAC Format: Received packet with a local source MAC address (%s) from %s on %s

説明 ローカルな MAC アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-MBUF_ERR Format: Failed to get the remainder of packet, expected %d, got %d bytes

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_L2LEN_ERR Format: Received packet with incorrect layer 2 address length (%d bytes)

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_L3LEN_ERR Format: Received packet with incorrect layer 3 address length (%d bytes)

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_ERR Format: Failed to get ARP header, expected %d, got %d bytes

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_HDR_HRD_TYPE Format: Found incorrect hardware type in ARP header: %hu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_HDR_PROT_TYPE Format: Found incorrect protocol type in ARP header: 0x%x

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_STATE Format: Unrecognized ARP entry state in timer callback: %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-4-DUP_IP Format: ARP entry found with duplicate IP address %s on %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-NO_MEM Format: Malloc failed for %s %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ARP-3-NO_MBUF Format: Failed to allocate buffer for %s

説明 システムでパケット メモリ バッファが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ARP-3-PKT_OUT Format: Failed to send packet to PM

説明 PM のメッセージ キューが一時的に一杯な可能性があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-MTS_DROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_IOD Format: Sending ARP request for %s on an invalid interface %u, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_NON_AM Format: Sending ARP request for %s on invalid interface %s request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_IP Format: Sending ARP request for %s IP address %s on %s, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_ADD Format: Failed to add adjacency while sending request for %s on %s, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_IOD Format: Sending gratuitous ARP for %s on an invalid interface %u

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_NON_AM Format: Sending gratuitous arp for %s on invalid interface %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_IP Format: Sending gratuitous ARP request for %s IP address %s on %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-IF_INDEX Format: Invalid interface index received from %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-IM_EXT Format: Couldn't set IM-extension for interface %s

説明 ARP プロセスは、IM の拡張を設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

ARP メッセージ

BCM56321 メッセージ

メッセージ

エラーメッセージ BCM_USD-5-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED Format: Port %2d buffer threshold %d cells[%2.1f%% - ~%1.1fMB] exceeded %d[%d%%]

説明 バッファの使用量がしきい値を超過しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BGP メッセージ

エラーメッセージ BGP-6-START Format: BGP process %s startup, reason: %s

説明 指定の BGP プロセスが開始されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-ADJCHANGE Format: neighbor %s %s %s

説明 BGPセッションが確立されました。またはセッションがシャットダウンされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SLAB_HOLD Format: Not able to hold element from %s slab

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_DECONFIG Format: BGP process exiting due to deconfiguration

説明 指定の BGP プロセスが設定解除されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_RESTART Format: BGP process exiting due to manual restart

説明 指定の BGP プロセスが再起動中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_UNKNOWN Format: BGP process exiting due to unknown reason

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-SHUTDOWN Format: BGP protocol administratively shutdown

説明 BGP プロトコルが管理上のシャットダウン状態になりました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-NO_RD Format: VRF %s : RD deconfigured

説明 RD は VRF から設定解除されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-MEMSTAT Format: Hit low memory condition - Free: %u MB, Min free: %u MB

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-PATH_MAXASLIMIT Format: [%s] Path for %s from peer %s found to %s the maxas-limit

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-AFIMPORT Format: %s prefixes imported from default vrf to %s vrf reached the limit %d

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-BADASPATH Format: Long AS path %s received from peer %s: more than configured maxas-limit %d

説明 ピアが maxas 制限を超えた AS パスを送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-6-MAXPEER_LIMIT Format: Reached maximum-peer limit on the prefix peer %s, ignoring connection request from %s

説明 セッションは最大ピアの制限が原因で起動する場合があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_CONFED Format: Received AS4_PATH with CONFED related path segments in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、confed ベースのパス セグメントを使用しているため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_SEGLEN Format: Received AS4_PATH with zero path segment length in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、パス セグメント長がゼロのため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_SEGTYPE Format: Received AS4_PATH with invalid path segment type in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、パス セグメントタイプが無効のため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4AGG_INVALID Format: Received AS4_AGGREGATOR with invalid length %d in it from peer %s

説明 ピアが AS4_AGGREGATOR を送信しましたが、属性長が無効のため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-MEMALERT Format: BGP memory status changed from %s to %s

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-INVALIDIOD Format: Received interface(%s) %s notification from IM with zero iod

説明 BGP は、iod がゼロまたは無効な IF 通知を IM から受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-RT_DB_ADD Format: Couldn't add route target %s into the database

説明 ルータは、内部データベースにルートターゲットを追加できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEXTHOPADD Format: [%s] Couldn't add next-hop to RNHDB for %s/%d, error %d

説明 おそらくルータのメモリを使い果たしたため、内部データベースに BGP ネクストホップを保存できませんでした。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEXTHOPDEL Format: [%s] Couldn't delete next-hop from RNHDB for %s/%d, error %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIBADD Format: [%s] Couldn't add dest to BRIB for %s

説明 BGP は BGP RIB にプレフィックスを追加できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_ADD_INT Format: Internal error in adding to BRIB: %s

説明 BRIB にパスを追加する際に内部エラーが発生しました。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIBDEL Format: [%s] Error %u deleting %s from BRIB

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-FINDAGGR Format: [%s] Did not find aggregate path for entry %s/%d

説明 BGP は設定された集約を発信するための内部データ構造を検出できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-AGGADD Format: [%s] Couldn't add aggregate for %s/%d

説明 BGP は内部データ構造に集約を保存できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-AGGDEL Format: [%s] Couldn't delete aggregate for %s/%d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MAXPEERS Format: Trying to configure more than %d neighbors

説明 BGP が、設定可能なピア数の上限に達しました。

説明 ACTION_KEEP_RUNNING

エラーメッセージ BGP-3-UNEXPPATHATTR Format: [%s] Unexpected attr (%p) path chain for %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-PFXEXCEED Format: [%s] No. of prefix received from %s exceeded configured limit %d

説明 BGP が受け入れるように設定されているよりも多くのルートを、ピアが送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-4-PFXWARN Format: [%s] Number of prefixes received from %s reached %d, maximum %d

説明 ピアが送信したルートの数、BGP が警告を生成するしきい値を超えました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-LIST Format: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ATTRID_OP Format: Failed to %s attribute ID

説明 BGP は BGP PATH 属性ブロックのインデックスを割り当てまたは解放できませんでした

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ATTRAVL_OP Format: Failed attribute external database operation: %s, id %lu

説明 BGP は属性の外部データベース操作を実行できませんでした

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-VRFCCTX Format: VRF %s, failed %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-VRFAVL_OP Format: Failed vrf database operation: %s, vrf %s id %lu

説明 BGP は vrf データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLAVL_OP Format: Failed table database operation: %s, table %s id %#lx

説明 BGP はテーブル データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PEER Format: Peer %s, failed %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLCTX_INIT Format: VRF %s, %s, table %s: Table initialization failed

説明 BGP は内部データ構造を初期化できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDADD Format: [%s] Couldn't add rdinfo %s to BRIB

説明 BGP は BGPRIB にプレフィックスを追加できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDDEL Format: [%s] Couldn't delete rdinfo %s from BRIB

説明 BGP は BGPRIB から削除できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLATTRAVL_OP Format: Failed table attribute database operation: %s, id %lu

説明 BGP はテーブル属性データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RDINFO Format: VRF %s, %s, table %s: rdinfo %s failed

説明 BGP は内部データ構造を初期化できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDCLASH Format: VRF %s, %s: RD clash found during %s

説明 BGP は BGP RIB の RD を割り当てることができませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-URIB_RT_MODIFY Format: URIB route modify operation failed during %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPMHANDLE Format: RPM notification handle does not match existing handle for policy %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPMBIND Format: RPM policy bind failed for %s %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYOUT Format: Cannot add reference to policy out info for route-map %s

説明 BGP は、発信ポリシーのエントリを作成できませんでした。

説明 ACTION_SW_RESTART_COMP

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHATTACH Format: Couldn't attach to policy RNH info for policy %s, error: %s

説明 ポリシーの使用時に内部エラーが発生しました。システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHDETACH Format: Couldn't detach from policy RNH info for policy %s, error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHSETUP Format: Couldn't setup rnh notifications for policy %s, error: %s

説明 ポリシーの使用時に内部エラーが発生しました。システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-NETWKRNHSETUP Format: Couldn't setup rnh notifications for network %s, error: %s

説明 ネットワーク プレフィックスの RNH を設定できませんでした。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-CLISSET Format: Unable to set %s inheritance for %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-DAMPCFG Format: Both policy and global dampconf exist

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ACLTESTADD Format: Failed to add %s peer policy test

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPM_L3VPN_EXTCOMM Format: L3vpn extcommunity failure during %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MQUNEXPECT Format: Recieved unexpected message (%d/%d) on %s queue

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-MTSBIND Format: Unable to bind to MTS SAP for %s, sap %d: %s

説明 BGP は、通信用のメッセージキューを作成できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-4-MTSUNKOPC Format: Recieved unknown MTS message on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MTSNOMSG Format: No MTS payload found on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MTSRECV Format: MTS receive failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-MTSDROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MTSEND Format: MTS send() error to SAP %d, opcode %d: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-TXLIST Format: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-API_UNEXP_RESP Format: Received unexpected message from SAP %d, opcode %d, address %s, ignore it

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-2-APIMTSBIND Format: Unable to bind to MTS SAP for %s, sap %d: %s

説明 BGP クライアントは、通信用のメッセージキューを作成できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSRECV Format: MTS receive failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSDROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSSEND Format: MTS send() error to SAP %d, opcode %d: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-APIMTSNOMSG Format: No MTS payload found on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APIASSERT Format: %s:%d: Assertion '%s' failed.

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-APIINIT Format: Unable to initialize %s API

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-ATTACH Format: Unable to attach to %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-URIBREG Format: Unable to register with URIB for [afi/safi:%d/%d]

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-ULIBREG Format: Unable to register with ULIB

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-URIBRNH Format: URIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-U6RIBRNH Format: U6RIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ULIBRNH Format: ULIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RNHCB Format: RNH %s error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-URIBRT Format: URIB RT error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-SRVREG Format: Unable to register with %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-AFINIT Format: Error initializing address family, (%d)

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-AFINITFUNCS Format: Error initializing address family function vectors, (%d)

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-IPV6REG Format: Unable to register with IPv6

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-U6RIBREG Format: Unable to register with U6RIB for [afi/safi:%d/%d]

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-TSP_INIT Format: Unable to initialize with TSP

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-SUPSTATE Format: Error in learning SUP state

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RESTARTTYPE Format: Error in learning restart type

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-SYSMGR_QUERY Format: Failed to query sysmgr for %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-SYSMGR_CONDVERIF Format: Sysmgr conditional verify failed

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-LISTEN_SOCKET Format: Failed to listen on %s BGP TCP port

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_ERR Format: Socket (%d/%d): %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKOPEN Format: TCP connection for peer %s already open, fd %d, state %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKCREATE Format: Cannot create socket for peer %s: %s, stats: %lu/%lu/%lu/%lu/%lu

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKBIND Format: Cannot bind local socket for peer %s: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_ACCEPT Format: Socket (%d/%d) accept: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKNONBLOCK Format: Couldn't make fd %d non-blocking: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SENDBUF Format: Error manipulating sendbuf: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEGWRITE Format: Negative nr of %d bytes left to write to peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MD5PASS Format: Cannot set MD5 password %s for peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-EBGP TTL Format: Unable to set EGBP TTL for peer %s, fd %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-IPTOS Format: Unable to set IP TOS bits for %s, fd %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_FDPOP Format: Unexpected error during socket fd population %s(%d)

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_RECV Format: Unexpected error during socket data recv %s(%d)

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-LOWMEM Format: Low on heap memory

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-PEERSHALTED Format: BGP %s shutdown due to no memory condition (%s)

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ALLOCFAIL Format: %s malloc (%ld) failed for: %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PFX_NOMEM Format: Could not allocate %s for %s/%d

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NOMEMORY Format: Could not allocate %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NOBUF Format: [%s] Unable to get buffer for %s msg to peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-1-FATAL Format: Fatal error: %s: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-1-UNKNOWNFATAL Format: Unknown fatal error %d: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-PTHREAD Format: procket_pthread_create failed for %s: error %d

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-5-BADSIG Format: Should not have received signal %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-ILLARGS Format: %s called with illegal arguments

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-NODAMPMEM Format: [%s] Unable to dampen prefix %s from peer %s due to no memory

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-INTERNAL Format: Internal error %d: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NBRERR Format: %s Peer error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ASSERT Format: %s:%d: Assertion '%s' failed.

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-UNEXPECT Format: %s L%d: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PATH_DEL Format: Failed to destroy path (%s), error %d

説明 BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-TIMER_START Format: Couldn't start %s timer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-THREAD_SHUTDOWN Format: Problem shutting down thread %s: Operation - %s, Error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-MQLOOP_INIT Format: Message queue loop %s, %s, Error - %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-MQLOOP_SHUTDOWN Format: Couldn't shut down %s message queue loop

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APPLY_BESTPATH_CFG Format: Failed to apply bestpath configuration: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RESTARTINIT Format: Unable to determine restart status and initialize

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-PATH_STALE Format: [%s] %s path being %s, for %s from peer %s, should not be stale

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SRAND Format: Failed to set random seed

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-EVENT_WAIT Format: Error while waiting for %s event, error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-RLIMIT Format: Error while setting rlimit, error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-NORID Format: Peer %s sent us 0.0.0.0 as its router-id

説明 BGP ピアは無効なルータ ID を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-4-SAMERID Format: Peer %s uses same routerid as us

説明 BGP ピアは、このルータと同じルータ ID を使用しています。

推奨処置 別のルータ ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ BGP-3-INVHDR Format: Peer %s sent unexpected header pattern

説明 メッセージヘッダーのマーカーパターンが無効でした。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERAS Format: VRF %s, Peer %s - bad remote-as, expecting %s received %s.

説明 ピアが誤った AS 番号を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADOPENCAP Format: VRF %s, Peer %s - bad capability code received %u.

説明 ピアから不正または不明な機能を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADOPENPARAM Format: VRF %s, Peer %s - unknown optional parameter received %u.

説明 ピアが不明なオプションパラメータを送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADLOCALAS Format: VRF %s, Peer %s - bad AS sent in Open message %u.

説明 ピアが誤った AS 番号を受信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERHOLDTIME Format: VRF %s, Peer %s - bad hold time %s %d.

説明 ピアが互換性のない保留時間の送信または受信(あるいはその両方)を実行しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERRID Format: VRF %s, Peer %s - bad router-id %s %s.

説明 ピアが不良ルータ ID の送信または受信(あるいはその両方)を実行しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERDYNAS Format: VRF %s, Peer %s - bad remote-as, failed route-map %s received %s.

説明 ピアがルート マップと一致しない AS 番号を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-IMPORT_VRF_EXCEED Format: Maximum limit on number of import VRFs exceeded

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-BADNEXTHOP Format: [%s] Peer %s advertised non-mapped nexthop %s in MP reach attr [afi/safi:%d/%d], dropping NLRI

説明 ルータは、アップデートメッセージ中でアドレスファミリと一致しないネクストホップを受信しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-5-MAXMSGLIMIT Format: [%s] Failed to send update message with prefix %s for peer %s because the msg size(%u) exceeded the maximum limit(%u)

説明 BGP アップデートメッセージが最大制限に達しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-ASPREPEND Format: Expected AS sequence or entry sequence, got %d/%d

説明 AS パスへのプリペンド時にエラーを検出しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-COMLEN Format: Community sets exceeded maximum allowed limit

説明 コミュニティの追加で内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-EXTCOMLEN Format: Extended communities exceeded the max limit of %u

説明 拡張コミュニティの追加で内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-COMADD Format: Error occurred in community addition, no action taken

説明 コミュニティの追加で内部エラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-EXTCOMADD Format: Error occurred in extended community addition, no action taken

説明 拡張コミュニティの追加で内部エラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ASLEN Format: AS-PATH prepend length exceeds internal limit

説明 AS パスへのプリペンド時に内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOFTINCAP Format: Peer %s not capable of soft refresh in, operator intervention needed: %s

説明 ルータは、表示されたピアのソフト リフレッシュを実行できません。

推奨処置 必要に応じて、ピアとの接続をリセットします。

エラーメッセージ BGP-3-SNMP_API_DATA Format: Message data is NULL

説明 SNMP メッセージにデータを保存するメモリがありません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-CONDSTRV_CLEANUP Format: Conditional Service cleanup request failed, %s

説明 Sysmgr が BGP のシャットダウン要求を拒否しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SNMP_REGFAIL Format: Failed to register MIB with the SNMP agent, the BGP MIB will be unavailable.(%s)

説明 起動中に MIB 登録に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SNMP_DEREGFAIL Format: Failed to deregister MIB with the SNMP agent (%s).

説明 シャットダウン中に MIB の登録解除に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-FEATURE_STATUS Format: FM status for feature %s failed with error: %s(0x%08x).

説明 FM 機能ステータスの取得に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-URIB_API Format: URIB API %s() failed

説明 URIB API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-CONFCHK Format: confcheck API %s() failed with error: %s(0x%08x).

説明 confcheck API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-7-OBJSTORE Format: Objstore API %s() failed with error: %d

説明 Objstore API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

BGP メッセージ

BIOS_DAEMON メッセージ

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-2-BIOS_DAEMON_LC_ERROR Format: BIOS Sector (%d) is write protected

説明 BIOS が書き込み保護されています。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_SUP_ERROR Format: BIOS Sector (%d) is write protected

説明 BIOS が書き込み保護されています。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_FLASH_WARNING Format: Flash chip not supported by running image.Skipping bios upgrade.

説明 BIOS チップはサポートされていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-2-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT_FAIL Format: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替から起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-5-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT Format: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリから起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT_FAIL Format: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替から起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-5-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT Format: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリから起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDPD メッセージ

エラーメッセージ CDPD-2-INITFAIL Format: CDP Daemon Initialization failed: %s

説明 CDP デーモンの初期化に失敗しました。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-ALLOCFAIL Format: Heap Memory allocation failed: %s

説明 CDP デーモンでダイナミックメモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-MTSERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PSSERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-GENERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで一般的なエラーが発生しました。このエラーは、上記のカテゴリのいずれにも属しません。[chars] はエラーとコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PKTRECVFAIL Format: Failed to receive packet - %s

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PKTSENDFAIL Format: Failed to send packet, interface 0x%x - %s

説明 パケットの送信に失敗しました。[dec] はインターフェイスを示し、[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-CDPDUP Format: CDP Daemon Up.

説明 CDP デーモンが正常に作成され、稼働しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTUP Format: A CDP enabled port %s came up.

説明 CDP 対応ポートが動作可能になりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTDOWN Format: A CDP enabled port %s went down.

説明 CDP 対応ポートが動作不能になりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTENABLE Format: CDP enabled on port %s

説明 CDP が特定のポートでイネーブルになりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTDISABLE Format: CDP disabled on port %s

説明 CDP が特定のポートでディセーブルになりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-CDPEXIT Format: CDP Daemon shutting down gracefully.

説明 CDP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-ENABLED Format: CDP is enabled

説明 CDP がデバイス上で現在イネーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-DISABLED Format: CDP is disabled

説明 CDP がデバイス上でディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-NEIGHBOR_ADDED Format: Device %s discovered of type %s with port %s on incoming port %s with ip addr %s and mgmt ip %s

説明 ネイバー デバイスが検出されました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-NEIGHBOR_REMOVED Format: CDP Neighbor %s on port %s has been removed

説明 ネイバー デバイスが削除されました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-4-DUPLEX_MISMATCH Format: Duplex mismatch discovered on %s, with %s

説明 受信した CDP パケットにデュプレックスの不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH Format: Native VLAN mismatch discovered on %s(%d), with %s(%d)

説明 ネイティブ VLAN の不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-CDPD_INTERNAL_ERROR Format: CDP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSLOG_COOP メッセージ

エラーメッセージ COOP-2-COOP_INIT_FAILURE Format: %s(%d): %s

説明 COOP 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ COOP-2-COOP_FU_INIT_FAILURE Format: %s %s

説明 COOP fu 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ COOP-6-COOP_INIT_INFO Format: %s(%d): %s

説明 COOP 初期化情報。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COOP-6-COOP_MTS_INIT_INFO Format: %d: %s

説明 COOP MTS 初期化情報。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COOP-2-COOP_MTS_INIT_FAILURE Format: %d: %s

説明 COOP MTS 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CRDCFG メッセージ

エラー メッセージ CRDCFG-3-CRDCFG_ERR Format: %s

説明 CardConfig エラー メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCFG-3-CRDCFG_SRV_ERR Format: %s

説明 CardConfigServer エラー メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCFG-LC-2-CONFIG_ERR Format: %s

説明 CardConfig はデータベース内で一致する cardid、pnum を見つけれませんでした。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

CARD_CLIENT メッセージ

エラー メッセージ CRDCLIENT-3-CARDCL_ERR Format: %s

説明 CardClient のエラー。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-CARDCL_CRIT Format: %s

説明 CardClient の重大なメッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-SSE Format: %s

説明 CardClient コンソール メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-REG Format: %s

説明 CardClient コンソール メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-LC-2-IMG_ERR Format: %s

説明 CardClient リモート Syslog メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-LC-2-ERR Format: %s

説明 CardClient リモート Syslog メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

DEVICE_TEST メッセージ

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-MALLOC_FAILURE Format: "Memory allocation failed"

説明 デバイス テスト プロセスはメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-4-THREAD_CREATE_FAIL Format: "Thread creation failed"

説明 デバイス テスト プロセスでスレッドを作成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_INIT_FAIL Format: "Init for standby test failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test failed init process"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_MTS_FAIL Format: "Mts Init for standby test failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test failed mts init"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_SPINE_FAIL Format: "Standby test get spines failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test get spine failed")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_DIAG_VQI_FAIL Format: "Standby test get diag vqi failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyLoopback Test failed get vqi")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_SOCKET_FAIL Format: "Standby test socket error %s: %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test Socket error")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-LC_TEST_PASS Format: Module-id(%d): %s has completed successfully

説明 この特定のラインカードに対するテストは正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-LC_TEST_FAIL Format: Module-id(%d): %s has failed

説明 この特定のラインカードに対するテストは失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-TEST_FAILURE_EXCESS Format: "Module-id(%d): %s has failed more %d times"

説明 テストが設定済みの許容限度を超えて失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-RT_PSS_OP_FAILURE Format: "DiagClient PSS operation failed"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-ASIC_REG_CHECK_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device %s %s %d %s due to error %s

説明 オンライン診断の ASICRegisterCheck テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-USB_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device USB due to error %s

説明 オンライン診断の USB テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-NVRAM_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device NVRAM due to error %s

説明 オンライン診断の NVRAM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-RTC_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device RealTimeClock due to error %s

説明 オンライン診断の RealTimeClock テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-PRIMARY_BOOTROM_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device Primary BootROM due to error %s

説明 オンライン診断の PrimaryBootROM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-SPINE_CONTROL_BUS_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device Spine Control Bus on slot %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SpineControlBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-POWER_SUPPLY_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on System Mgmt Bus for chassis %s instance %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-FAN_MOD_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on System Mgmt Bus for chassis %s instance %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-TWOWIRE_STW_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on Status Bus on slot %d due to error %s

説明 オンライン診断の Status bus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-STANDBY_LOOPBACK_TEST_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on %s %d due to error %s

説明 オンライン診断の StandbyFabricLoopback テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-MGMT_PORT_SKIP Format: Module %d has skipped test %s on Management Port due to error %s

説明 オンライン診断の ManagementPort テストがスキップされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-EOBC_FAIL Format: Module %d has failed test %s on EOBC due to error %s

説明 オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-OBFL_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device OBFL due to error %s

説明 オンライン診断の OBFL テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-EPC_EOBC_SWITCH_FAIL Format: %s switch device %d diag failed.Port bitmap 0x%x, Pass bitmap 0x%x

説明 EPC/EOBC スイッチに対するブートアップ診断テストが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP メッセージ

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-INITFAIL Format: DHCP Daemon Initialization failed: %s

説明 DHCP デーモンの初期化に失敗しました。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-REGPARTREE Format: Unable to register par tree: %s

説明 パー ツリーを登録できませんでした。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_SNOOP_PROGRAM_EXIT Format: %s

説明 DHCP スヌープ プロセスが異常終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_DISCOVER_START Format: DHCP client Discover phase started

説明 DHCP クライアント検出フェーズが開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_DISCOVER_START_INTF_LIST Format: DHCP client discover phase started list of interfaces

説明 DHCP クライアント検出フェーズがインターフェイスのリストを開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_REQUEST_START_INTF_LIST Format: DHCP client request phase started list of interfaces

説明 DHCP クライアント要求フェーズがインターフェイスのリストを開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_REQUEST_START Format: DHCP client starts from Request phase directly

説明 DHCP クライアントは要求フェーズから直接開始します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_FAILURE Format: DHCP client failed

説明 DHCP クライアントで障害が発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_INFO Format: %s

説明 DHCP クライアント情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_DISCOVER_RECVD_NAK Format: Received DHCP NAK

説明 DHCP NAK を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-MTSError Format: %s

説明 DHCP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKOPENFAIL Format: Failed to open socket for receiving DHCP packets - %s

説明 DHCP パケットを受信するためのソケットを開けませんでした。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKBINDFAIL Format: Failed to bind to raw socket - %s

説明 ソケットにバインドできませんでした。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTRECVFAIL Format: Failed to receive packet - %s

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTDROP Format: Packet dropped.Reason - %s

説明 パケットをドロップしています。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTSENDFAIL Format: Failed to send packet, - %s

説明 パケットの送信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-INVDPKPKTS Format: Validation errors while processing DHCP packet received on interface %s vlan %d Reason:%s.Dropping the packet

説明 インターフェイス [chars] vlan [%d] で受信した DHCP パケットの検証エラー。理由: [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPUP Format: DHCP Daemon Up.

説明 DHCP デーモンが正常に作成され、稼働しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-OPT82INSTFAIL Format: %s %s

説明 Option82 サブオプションの挿入に失敗しました。[chars] は失敗の通知です。[chars] は失敗した理由の説明です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPDOWN Format: DHCP Daemon shutting down gracefully.

説明 DHCP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-NONDHCPPKTFWD Format: Non DHCP packet with src port:%d dst port:%d on intf:%s vlan:%d.Forwarding on %s

説明 UDP 送信元/宛先ポート [dec],[dec] の DHCP パケットがインターフェイス [chars]、VLAN [dec] に着信しませんでした。[chars] でパケットを転送しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPPKTFWD Format: Gracefully forwarding DHCP packet.Reason: %s

説明 段階的に DHCP パケットを転送します。理由 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-ASSERTION_FAILED Format: %s:%d

説明 DHCP スヌーププロセスがファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件にヒットしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB メッセージ

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_ENABLED Format: DIAG_PORT_LB Enabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_DISABLED Format: DIAG_PORT_LB Disabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-2-MALLOC_FAILURE Format: %s(%d) Memory allocation failed.

説明 ポートループバックテストプロセスはメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PIXM_LIB_ERROR` Format: %s(%d) Failed to convert %s:%x to %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスでポート `ifindex` とポートインデックス間の変換に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PORT_CLIENT_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートクライアントAPIでポートループバックテストプロセスが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-4-MTS_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Warning:%s

説明 ポートループバックテストプロセスはMTS APIに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-FSM_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスはMTS APIに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-STATS_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s:%d

説明 統計情報インフラストラクチャライブラリAPIでポートループバックテストプロセスが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-DIAG_PKT_SEND_FAILURE` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスでループバックパケットの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-TIMER_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s

説明 ポートループバックテストプロセスでタイマー処理に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_REQUEST` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポート ループバック テスト プロセスでテスト要求情報を取得できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_RUN` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポートループバックテストプロセスで現在のテスト実行情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_ADD_FAILURE` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポート ループバック テスト プロセスでポート テスト結果を追加できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-IFINDEX_LIB_FAILURE` Format: `%s(%d) %s %s:%x %s %s`

説明 `if_index` ライブラリ API でポート ループバック テスト プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-PROC_INIT_FAILURE` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスがプロセスの初期化で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-SOCKET_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ソケット操作でポート ループバック テスト プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LIF_GET_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスで診断 LIF ID を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-VLAN_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスで診断 VLAN 情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL Format: Module:%d
Test:PortLoopback failed %d consecutive times.Faulty module:%s %s Error:%s

説明 ポート ループバック テストがモジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-2-REWRITE_ENGINE_LOOPBACK_TEST_FAIL Format:
Module:%d Test:RewriteEngine Loopback failed %d consecutive times.Faulty
module:%s %s Error:%s

説明 Rewrite Engine ループバック テストがモジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-4-PORT_CFG_REQ_SEND Format: %s(%d) Failed to send
request to configure port ifindex:%d for port loopback test

説明 ポートを設定または復元してポート ループバック テストを実行またはクリーンアップ
できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-3-VQI_GET_FAIL Format: Failed to get the Diag VQi from
XBM.Error:%s

説明 Rewrite Engine ループバック テストで XBAR マネージャから Diag VQI を取得できま
せませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-3-RW_ENGINE_LOOPBACK_TEST_SPINE_PATH_FAIL Format:
Module:%d Test:RewriteEngine Loopback Spine path:%d failed %d consecutive
times.Error:%s

説明 Rewrite Engine ループバック テストがスパイン パスで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-3-TEST_RES_SEND_FAIL Format: Failed to send %s test
results back to Diagnostics Infrastructure.Error:%s.

説明 ポート ループバック テストでテスト結果を送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PDB_LIB_API_ERROR` Format: Failed to %s.Error:%d.

説明 ポート ループバック テストでシャーシ情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-DIAG_FWD_PATH_SETUP_FAILURE` Format: %s.Module:%d
Error:%s.

説明 ポート ループバック テストの転送パス設定に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LCM_RESP_SEND_FAILURE` Format: LC Inserted request
response send to Module Manager failed .Error:%s

説明 LC 挿入の応答をモジュール マネージャに送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-FIPS_RANDOM_ERROR` Format: Random Number Generation
Failure

説明 FIPS モジュールで乱数の生成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-SNAKE_TEST_LOOPBACK_TEST_FAIL` Format: Module:%d
Test:SnakeLoopback failed %d consecutive times.Faulty module:%s affected ports:%s
Error:%s

説明 スネーク テストは、モジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT メッセージ

エラーメッセージ `DIAGCLIENT-5-CALLOC_FAILURE` Format: Memory allocation failed

説明 DiagClient プロセスはメモリを割り当てるできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-3-ONDEMAND_FAIL_EXCESS Format: Module <%d> Test <%s> has failed more than <%d> number of times

説明 オンデマンドテストの失敗回数が設定されている回数を超えました

推奨処置 コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、`show tech-support` の出力を収集し、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_SUCCESS Format: Module <%d> Test <%s> has completed successfully in Test_Iteration <%s>

説明 指定されたテストでこの反復における成功が報告されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_FAIL Format: Module <%d> Test <%s> has failed in Test_Iteration <%s>

説明 指定されたテストでこの反復における障害が報告されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-7-DIAG_HM_FAIL Format: Module <%d> Health Monitoring Test <%s> has failed. Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results

説明 ヘルス モニタ テストで障害が報告されました

推奨処置 ラインカードがスロットに正しく入っていない場合は、ラインカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認し、必要であれば入れ直してから、テストを再実行します。ラインカードがスロットに正しく入っている場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、`show tech-support` の出力を収集し、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-7-PER_PORT_TEST_FAIL Format: PORT_LIST */ "Module <%d> Test <%s> has failed on Ports <%s> Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results"

説明 表示されたすべてのポートでポート単位テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-4-MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failed, mts_opc: %s, dest slot: %u, dest SAP: %d, error-id: 0x%x

説明 MTS 送信レポートの障害です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-2-PSS_WRITE_FAILURE Format: /* MODULE_ID */ "Write to PSS failed on Module <%d>"

説明 PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-2-PSS_READ_FAILURE Format: /* MODULE_ID */ "Read from PSS failed on Module <%d>"

説明 PSS ストアからの読み取り動作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-4-LC_OFFLINE_FOR_CURR_SLOT Format: Received LC offline event for the current slot:%d.Ignoring it

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_START Format: Module %d: Ondemand test %s started

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_STOP Format: Module %d: Ondemand test %s stopped

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_FINISH Format: Module %d: Ondemand test %s finished

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGMGR メッセージ

エラーメッセージ DIAGMGR-5-CALLOC_FAILURE Format: Memory allocation failure

説明 malloc/calloc の呼び出しでメモリ割り当てに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGMGR-5-BOOTUP_CONF Format: /*COMPLETE/BYPASS*/ "Diagnostic Bootup Level: <%s>"

説明 現在の診断ブートアップ レベルが設定または変更されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGMGR-2-MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failed, mts_opc: %s, dest slot: %d, dest SAP: %d, error-id: 0x%x

説明 MTS 送信レポートの障害です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DNS メッセージ

DT_HELPER メッセージ

ETH_PORT_CHANNEL メッセージ

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-CREATED Format: %s created

説明 ポートチャンネルが作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-DELETED Format: %s deleted

説明 ポートチャンネルは削除されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_ADDED Format: %s added to %s

説明 ポートがポートチャネルに追加されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_REMOVED Format: %s removed from %s

説明 ポートがポートチャネルから削除されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_CFG_DELETED Format: %s removed from %s
(different module inserted)

説明 異なるモジュールが同じスロットに挿入されたため、ポートはポートチャネルから削除されます。

推奨処置 ポートチャネルから一部のポートが失われました。新しいモジュールのポートを同じポートチャネルに追加するかどうか確認します。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP Format: %s: %s is up

説明 ポートは、ポートチャネルでアップ状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN Format: %s: %s is down

説明 ポートは、ポートチャネルでダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED Format: %s: %s is suspended

説明 ポートは、ポートチャネルで一時停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY Format: %s: %s goes to
hot-standby

説明 ポートは、ポートチャネルでホットスタンバイ状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY_DOWN Format: %s: hot-standby port %s is down

説明 ポートチャネルのホットスタンバイ メンバーがダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-COMPAT_CHECK_FAILURE Format: %s is not compatible

説明 ポートをポートチャネルに追加するときに、互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 ポートをポートチャネルに追加するときに互換性パラメータが一致していることを確認するか、force オプションを使用してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 ポートをポートチャネルに追加するときに、互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 互換性パラメータがポートとポートチャネル間で一致していることを確認してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 ポートチャネルのポートで動作の互換性チェックが失敗しました

推奨処置 互換性パラメータがポートとポートチャネル間で一致していることを確認してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-MALLOC_FAILED Format: cannot allocate memory (size %d)

説明 メモリが不足しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-MSG_SEND_FAILURE Format: failed to send %s to sap %d: %s

説明 メッセージの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED Format: %s: first operational port changed from %s to %s

説明 ポートチャンネルの最初の動作ポートが変更されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PORT_CHANNEL_NOT_FOUND Format: %s is not found

説明 外部コンポーネントとの不一致を示すポートチャンネルをデータベースで検出できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-RACE_WARN Format: %s

説明 競合状態の可能性の警告。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-GENERAL_ERROR Format: %s

説明 一般的なエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_INDIVIDUAL Format: port %s is operationally individual

説明 ポートは、ポートチャンネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていますが、個別のリンクとして動作しています

推奨処置 ポートチャンネルの一部として動作できるようにするために、ポート設定をローカルおよびリモートで確認します

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_INDIVIDUAL_DOWN Format: individual port %s is down

説明 個々のモードで動作しているポートチャンネルメンバーがダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RSP_TIMEOUT Format: Component %s timed out on response to opcode:%s (for:%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ALL_DROP_TIMEOUT Format: Some component(s) (sap:%s) timed out on dropping notif:%s (for:%s); Please collect <show system internal mts buffers details>

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-NUM_ACTIVE_PORTS_ERROR Format: Port-channel:%s active_nports %d; No member is active; Please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 ポート チャンネルのアクティブ ポート数エラー

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_HWCFG_FAIL_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s SAP %d returned error %s for opc %s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 ポート チャンネルのハードウェア設定エラー

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DOWN_IN_PC_UP_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 pc_upにおけるポートチャンネルのポートダウン。バンドルメンバーはダウンしません

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ADD_REM_MEMBERS_FAILURE Format: %s

説明 一部のサービスでポート チャンネルに対するポートの追加または削除に失敗しました

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DEL_IN_PC_UP_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 pc_upにおけるポートチャンネルのポート削除。バンドルメンバーがダウンする前に応答の受信を停止します

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RESOURCE_ALLOC_FAILED_PORT_CHANNEL_DELETED
Format: %s deleted

説明 ポートチャンネルが実行コンフィギュレーションから削除されました。

推奨処置 ポートチャンネルとそのメンバーの再設定が必要になる場合があります。

ETH_PORT_MGR メッセージ

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_UP Format: Interface %s is up %s

説明 インターフェイスは、指定のモードが該当する場合、そのモードでアップ状態になっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_NONE Format: Interface %s is down (%s)

説明 インターフェイスが考えられる原因でダウンしています。

推奨処置 コマンド「show port internal info/event-history」を使用してポートに関する詳細情報を収集し、ダウンした理由を特定します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_HW_FAILURE Format: Interface %s is down (Hardware Failure)

説明 モジュールのハードウェアで障害が発生しました。

推奨処置 「show module internal all module」コマンドを使用して、障害モジュールに関する詳細情報を収集します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LOOPBACK_DIAG_FAILURE Format: Interface %s is down (Diag failure)

説明 インターフェイスで診断が失敗しました

推奨処置 「attach module」コマンドを使用してモジュールに接続し、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します。

エラーメッセージ ETH_PM-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED Format: Interface %s is down (Error disabled.Reason:%s)

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 「show port internal all interface [char]」コマンドを使用して、失敗したインターフェイスの詳細情報を収集します。ほとんどの場合、インターフェイスで「shutdown」に続けて「no shutdown」を使用するか、光ファイバケーブルを取り外して再び装着することで復旧できます。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SOFTWARE_FAILURE Format: Interface %s is down (Port software failure)

説明 ポートでデータパスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE Format: Interface %s is down (Link failure)

説明 物理リンクがダウンしました

推奨処置 ケーブルが接続され、リモートエンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_OFFLINE Format: Interface %s is down (Offline)

説明 インターフェイスはオフライン状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_NON_PARTICIPATING Format: Interface %s is down (Non participating)

説明 ループポートが非参加モードになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INITIALIZING Format: Interface %s is down (Initializing)

説明 インターフェイスは起動中です

推奨処置 インターフェイスがしばらくこの状態のままになっている場合は、「show port internal event-history」の出力を確認して、何を待機しているのかを判別してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INACTIVE Format: Interface %s is down (Inactive)

説明 ポート VSAN が一時停止になったか、削除されました

推奨処置 インターフェイスに新しいアクティブポート VSAN を割り当てます

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Administratively down)

説明 インターフェイスは管理上ダウンに設定されています

推奨処置 「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CHANNEL_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Channel admin down)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、PortChannel は管理上ダウン状態に設定されています

推奨処置 属するポートチャネル インターフェイスで「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_DOWN_CHANNEL_ERR_DISABLED Format: Interface %s is down (Channel error disabled)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、PortChannel はエラー ディセーブル状態です

推奨処置 属するポートチャネル インターフェイスで「shut」および「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED Format: Interface %s is down (Suspended)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、起動中にエラーが発生したため一時停止状態になっています

推奨処置 「shutdown」と「no shutdown」を実行します。これが再度発生する場合は、インターフェイスで「show port internal info/event-history」の出力を取得してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CHANNEL_MEMBERSHIP_UPDATE_IN_PROGRESS Format: Interface %s is down (Channel membership update in progress)

説明 インターフェイスは PortChannel に属していますが、その PortChannel の設定中にインターフェイスで設定が試行されています

推奨処置 設定を再試行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PARENT_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Parent interface down)

説明 親インターフェイスがダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_PORT_NOT_BOUND Format: Interface %s is down (Tunnel port src interface unbound)

説明 トンネル ポートの送信元インターフェイスがバインドされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INTERFACE_REMOVED Format: Interface %s is down (Interface removed)

説明 インターフェイスが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_FCOT_NOT_PRESENT Format: Interface %s is down (FCOT not present)

説明 FCOT セッションは削除されました

推奨処置 FCOT を挿入します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_FCOT_VENDOR_NOT_SUPPORTED Format: Interface %s is down (Error disabled - Fcot vendor not supported)

説明 挿入された FCOT はサポートされていません

推奨処置 承認されたトランシーバのベンダーのリストについては、カスタマーサポートに連絡してください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_MODE Format: Interface %s is down (Error disabled - Incompatible admin port mode)

説明 設定されているモードはこのインターフェイスでサポートされていません

推奨処置 このインターフェイスでサポートされているモードのリストを確認するには、「show port internal info」を実行してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_SPEED Format: Interface %s is down (Error disabled - Incompatible admin port speed)

説明 設定されている速度はこのインターフェイスでサポートされていません

推奨処置 このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認するには、「show port internal info」を実行してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、インターフェイスの動作モードがその PortChannel の動作モードと異なります

推奨処置 ポートチャネルのモードおよびトランキング モードを「auto」から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポートチャネルに属していることを確認します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、インターフェイスの動作速度がその PortChannel の動作速度と異なります

推奨処置 ポートチャネルの速度を「auto」から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポートチャネルに属していることを確認します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_DOMAIN_MAX_RETRANSMISSION_FAILURE Format: Interface %s is down (Isolation due to domain manager other side not responding)

説明 リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LOOPBACK_ISOLATION Format: Interface %s is down (Isolation due to port loopback to same switch)

説明 インターフェイスは、同じスイッチの別のインターフェイスにループバックされています

推奨処置 このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_UPGRADE_IN_PROGRESS Format: Interface %s is down (Linecard upgrade in progress)

説明 ラインカード ソフトウェアのアップグレード中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN Format: Interface %s is down (No operational members)

説明 これは PortChannel インターフェイスですが、そのすべてのメンバーが運用上ダウンしています

推奨処置 ポートチャネルのメンバーの少なくとも 1 つをイネーブルにします。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED Format: Interface %s is down (module removed)

説明 モジュールが取り外されたため、インターフェイスがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DUPLEX Format: Interface %s, operational duplex mode changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作デュプレックス モードが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-SPEED Format: Interface %s, operational speed changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作速度が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_RX_FLOW_CONTROL Format: Interface %s, operational Receive Flow Control state changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作受信フロー制御が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TX_FLOW_CONTROL Format: Interface %s, operational Transmit Flow Control state changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作送信フロー制御が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TRUNK_UP Format: Interface %s, vlan %s up

説明 [chars] はトランキング インターフェイス、VLAN [chars] はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TRUNK_DOWN Format: Interface %s, vlan %s down

説明 [chars] はトランキング インターフェイス、VLAN [chars] はダウンしています

推奨処置 show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface vsan コマンドを実行すると、このインターフェイスでこの VSAN がダウンしている理由を特定できます

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER Format: Transceiver on interface %s is not supported

説明 エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバは、シスコでサポートされているモジュールではありません

推奨処置 互換性のあるトランシーバにモジュールを交換します。トランシーバをシスコから購入した場合は、Cisco TAC に連絡してトランシーバを交換してください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ETH_LINK_DOWN Format: Interface %s is down(Tunnel port src interface link down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネットリンクがダウンしています

推奨処置 イーサネットケーブルが接続され、リモートエンドもアクティブになっていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ETH_IF_DOWN Format: Interface %s is down(Tunnel port src interface down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネットリンクがダウンしています

推奨処置 イーサネットケーブルが接続されていることと、インターフェイスが管理上イネーブルになっていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CFG_CHANGE Format: Interface %s is down(Config change)

説明 再設定のため FCIP インターフェイスが一時的にダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_PORT_REMOVED Format: Interface %s is down(Tunnel src port removed)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが取り外されました

推奨処置 バインドされたエンティティの IP アドレスに一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスが削除されます。通常、これは、送信元インターフェイスのモジュールが取り外されたことが原因で発生します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_MOD_NOT_ONLINE Format: Interface %s is down(Tunnel source module not online)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを搭載したモジュールが完全にはオンラインではありません

推奨処置 トンネルの送信元ポートを持つモジュールがオンラインになろうとしています。show mod を使用してモジュールのステータスを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_VRF_UNUSABLE Format: Interface %s is down (Vrf down)

説明 このインターフェイスがメンバーである VRF が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-SEQ_TIMEOUT Format: Component %s timed out on response to opcode %s (%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_SEQ_ERROR Format: Error (%s) communicating with %s for opcode %s (%s) "#ifndef FINAL " Follow PM FAQ #6 at: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/Port+Manager+FAQ>"#endif

説明 一部のコンポーネントが、ポートのいずれかのイベントシーケンスへの応答としてシステム エラーを返しました。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PM-5-STORM_CONTROL_ABOVE_THRESHOLD Format: Traffic in port %s exceeds the configured threshold %s

説明 指定されたポートのトラフィックが、設定されているストーム制御しきい値を超えたため、超過したトラフィックがドロップされています

推奨処置 トラフィック ストームの送信元を確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-STORM_CONTROL_BELOW_THRESHOLD Format: Traffic in port %s has fallen below the configured threshold %s

説明 指定されたポートのトラフィックが、設定されているストーム制御しきい値内に戻りました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE Format: Interface %s, bandwidth changed to %s Kbit

説明 インターフェイス(ポート チャネル)の帯域幅は変更され、この変更が更新されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_HARDWARE Format: Interface %s, hardware type changed to %s

説明 トランシーバモジュールの接続や取り外しなど、インターフェイスのハードウェア特性が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_ERROR_VLANS_SUSPENDED Format: VLANs %s on Interface %s are being suspended. (Reason: %s)

説明 プロトコル動作により、インターフェイスの VLAN が一時停止状態になっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_ERROR_VLANS_REMOVED Format: VLANs %s on Interface %s are removed from suspended state.

説明 インターフェイスの VLAN が一時停止状態から解放されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_SFP_WARNING Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_SFP_ALARM Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_SFP_ERROR Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_L2MP_MODE Format: Interface %s, l2mp-mode changed to %s

説明 ポートの l2mp モードが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-2-IF_CRITICAL_FAILURE Format: (Debug syslog)Critical failure: %s, %s

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 syslog にある指示に従ってください。

エラーメッセージ ETH_PM-2-SYSLOG_ETHPM_CRITICAL Format: Critical failure: %s

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 システム技術サポートを収集してください。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_XCVR_WARNING Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_XCVR_ALARM Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_XCVR_ERROR Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_ADMIN_UP Format: Interface %s is admin up %s

説明 インターフェイスが管理アップ状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_NON_QUALIFIED_TRANSCEIVER Format: Non-qualified transceiver on interface %s was detected

説明 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

推奨処置 モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_ERRDIS_RECOVERY Format: Interface %s is being recovered from error disabled state (Last Reason:%s)

説明 インターフェイスが errdisable ステートから回復しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PARENT_DOWN Format: Interface %s is down (Parent interface is down)

説明 親インターフェイスの物理リンクがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IGMP メッセージ

エラーメッセージ IGMP-6-SHUTDOWN Format: IGMP shutting self down

説明 IGMP プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RECEIVE_QUERY Format: Received %s interface %s from %s

説明 IGMP バージョンの不一致。クエリーはまだ処理されています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RESTART_SHUTDOWN Format: IGMP shutting self down via restart command

説明 IGMP プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RESTART_REASON Format: IGMP process has restarted, restart reason: %s

説明 IGMP は前のインスタンスで追加したルートを復元しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-STATE_LIMIT_WARNING Format: Exceeded 80% of the state-limit for interface %s

説明 インターフェイスのステート制限の 80% を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RESERVE_LIMIT_WARNING Format: Exceeded 80% of the reserve-limit for interface %s

説明 インターフェイスの予約制限の 80% を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-AS_LIMIT_INCREASED Format: Address space size for %s increased %d times

説明 IGMP プロセスによって AS メモリ リソース制限が増分されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-4-SYSTEM_RESOURCE_THRESHOLD_WARNING Format: System resource usage for %s is above 84%

説明 IGMP エントリがしきい値の 84% に達しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-STATE_LIMIT Format: Exceeded state-limit for interface %s - dropping

説明 インターフェイスのステート制限を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RESERVE_LIMIT Format: Exceeded reserve-limit for interface %s - dropping

説明 インターフェイスの予約制限を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_PREFIX_IGNORE Format: Too many Groups in Group Prefix %s.Specify the prefix within /24

説明 GPrefix によって生成されるグループが多すぎます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_RANGE_IGNORE Format: Too many Groups in Group Range %s - %s

説明 グループ範囲によって生成されるグループが多すぎます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-UNKNOWN_MTYPE Format: Unknown mtype: %d/%d in %s, opc:%d, from:%s

説明 IGMP プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信し、廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-UNKNOWN_OPC Format: Received unknown mts opcode %d

説明 IGMP プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信し、廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-MALLOC_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスは空きメモリ不足です。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ IGMP-3-BITFIELD_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスはビットフィールド操作を実行できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ IGMP-3-VRF_CREATE Format: IGMP VRF creation failed for vrf %s

説明 IGMP プロセスは VRF コンテキストを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ IGMP-3-API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GET_MAC_ADDR Format: %s failed in %s with error %s

説明 IGMP プロセスは MAC アドレスの取得に失敗しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-IM_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IM API は MCEC IGMP スヌープに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-vPC_API_FAILED Format: %s%s

説明 API が vPC IGMP スヌープ モジュールで失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-vPC_ERROR Format: %s%s

説明 vPC 関連のメッセージ。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-vPC_INFO Format: %s%s

説明 vPC 関連のメッセージ。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PTHREAD_FAILED Format: %s failed in %s for thread %s

説明 IGMP プロセスはタスク スレッドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-TIMER_FAILED Format: %s failed for %s in %s

説明 IGMP プロセスはタイマー イベントを設定できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-PULLUP_FAILED Format: m_pullup() of %d bytes failed in %s

説明 IGMP プロセスは、パケットを処理できませんでした。廃棄しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-NO_SHUTDOWN Format: Unable to shutdown %s

説明 IGMP プロセスは自身をシャットダウンできません。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-ALREADY_RUNNING Format: IGMP already running, exiting

説明 別の IGMP プロセスがすでに動作しています。このプロセスはシャットダウンされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-NO_SET_PRIORITY Format: Failed to set policy or priority

説明 IGMP プロセスは自身にプロセスの優先度を設定できませんでした。終了しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SETRLIMIT_FAILED Format: Address space size increment of %ld failed, reason %s

説明 IGMP プロセスはメモリ リソース制限を設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GETRLIMIT_FAILED Format: Address Space size retrieval failed, reason %s

説明 IGMP プロセスはメモリ リソース制限を取得できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 IGMP の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-2-STARTUP_DEBUG Format: %s %d

説明 IGMP の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-AVL_ERROR Format: AVL-tree operation %s failed for %s

説明 IGMP プロセスは AVL ツリーの操作に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PT_ADD Format: Couldn't add element to PT %s

説明 IGMP はローカル スヌーピング db エントリをアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PT_DEL Format: Couldn't delete element from PT %s

説明 IGMP はローカル スヌーピング db エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-BF_CREATE Format: Couldn't create bitfield for %s

説明 IGMP はビットフィールド リソースを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-VLAN_EXISTS Format: SNOOP: Couldn't create %s, already exists

説明 IGMP は VLAN リソースを作成できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-IGMP_INIT Format: IGMP init failed: %s

説明 IGMP プロセスの初期化が失敗しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-VLAN_DEL Format: Couldn't delete vlan entry for %s due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db の VLAN エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_DEL Format: Couldn't delete group entry for %s (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db グループ エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-ENCAP_DEL Format: Couldn't delete encap entry for %d (*, %s) (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db の encap エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SOURCE_DEL Format: Couldn't delete source entry for (%s, %s) (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db 送信元エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SNOOP_CONFIG_ERROR Format: SNOOP: Couldn't configure %s, please configure %s first.

説明 IGMP スヌーピングは、依存関係が原因でパラメータを設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-FEX_QUERY_ERROR Format: Router behind FEX port %s is not supported by the hardware

説明 IGMP スヌーピングはサポートされていないため、FEX ポートからのクエリーを処理できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-FEX_MRD_ERROR Format: Router behind FEX port %s is not supported by the hardware

説明 IGMP スヌーピングはサポートされていないため、FEX ポートからの PIM hello を処理できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_LIMIT Format: Exceeded multicast group limit (%d), ignoring new reports

説明 マルチキャスト グループの制限を超えました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_LOW_THRESH Format: Multicast group count below %d, group joins re-enabled

説明 マルチキャスト グループ数はしきい値を下回っています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-TXLIST_CREATE Format: Couldn't create txlist for %s

説明 IGMP は txlist リソースを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MUTEX_INIT Format: Couldn't init mutex %s

説明 IGMP プロセスはミューテックス システム リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-CV_INIT Format: Couldn't init cond var %s

説明 IGMP プロセスは条件付き可変リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-QUERIER_START_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP スヌープは、クエリアを開始できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RPORT_UPDATE Format: Router-port update failed for %s (%s)

説明 IGMP-SNOOP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-RCOUNT_UPDATE Format: Route count update failed for %s

説明 IGMP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-RCOUNT_DELETE Format: Route count delete failed for %s

説明 IGMP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-LVPORT_CREATE Format: IGMP Snooping couldn't create an leave-port in %s for group %s

説明 IGMP-SNOOP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-INVALID_OIF_LIST Format: IGMP Snooping invalid OIF list %s with %d iods in %s

説明 IGMP-SNOOP の iod の数が無効です。

エラーメッセージ IGMP-3-SYSMGR_DISPATCH Format: Error returned from sysmgr_dispatch(), errno: %s

説明 IGMP が呼び出したシステム マネージャ API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind() for %s mts-q, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_SEND Format: Error returned from mts_send() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_INIT Format: Error returned from mts_callback_handler_set() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-BAD_MSG Format: Invalid %s message received from %s

説明 IGMP が無効な MTS メッセージを受信しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-LIB_MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s

説明 プロセスで IGMP MTS キューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-LIB_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 プロセスで IGMP API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

IM メッセージ

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_UNKNOWN_INTERFACE Format: %s

説明 インターフェイスがサポートされていないか、見つかりません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_INTERNAL_ERROR Format: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_DEMUX_ERROR Format: %s

説明 Demux 関数がエラーを返しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_INTF_STATE Format: %s %s in vdc %d

説明 管理インターフェイスの状態が変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_SEQ_ERROR Format: Error (%s) while communicating with component %s opcode:%s (for:%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_RESP_ERROR Format: Component %s opcode:%s in vdc:%d returned error:%s

説明 一部のコンポーネントがエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_LC_OFFLINE_ERROR Format: LC Offline could not be sent to vdc:%d

説明 LC オフラインが一部の VDC にリレーされなかったため、アプリケーションは正しく動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_IF_FEATURE_BIND_FAILURE Format: Interface feature bind failed %s

説明 インターフェイス機能のバインドが失敗したため、そのフィーチャセットのアプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NEW_INSTALLER メッセージ

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_INITIATED Format: System upgrade initiated.

説明 システム全体のアップグレードがユーザによって開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_COMPLETED Format: System upgrade completed.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードが完了したことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_ABORTED Format: System upgrade aborted.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードが中止されたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_STOPPED Format: System upgrade stopped.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードがユーザにより停止されたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-1-UPGRADE_EXCEEDED_DOWNTIME Format: Switch control plane down more than 80 seconds.

説明 このメッセージは、コントロールプレーンが80秒を超えてダウンしていたことを示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFIB メッセージ

エラーメッセージ IPFIB-LC-4-IPFIB_PSS_RUNNING_OUT_OF_SPACE Format: PSS Global buffer running out of space

ISIS メッセージ

ISIS メッセージ

エラーメッセージ ISIS-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: Failed to %s

説明 起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ISIS-2-RUNTIME_INIT_FAILURE Format: Unexpected runtime initialization failure.Failed to %s

説明 予期しないソフトウェア エラーがサブコンポーネントの初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-RUNTIME_CLEANUP_FAILURE Format: Unexpected runtime cleanup failure.Failed to %s

説明 予期しないソフトウェア エラーがサブコンポーネントのクリーンアップ中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-TLV_MIGRATE Format: L%d %s still has TLV during migration

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-HOLDDOWN Format: Failed to enable process after sequence number wrap holddown.

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MQRCVD Format: %s thread - message queue receive failure <%d>

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-URIB_UPDATE Format: Failed to notify SPF thread about route update buffer availability

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-ROUTE_NOTIFY Format: Route notifications to the RIB are not possible.This will result in stale state in the FIB.

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MEM_ERR Format: Insufficient memory for %s

説明 SNP エントリを追加するためのメモリが利用できません。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-AVL_FAIL Format: Add to CSNP cache failed: %s - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-URIB_ADD_RNH_FAILURE Format: Cannot add RNH to %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-ROUTE_BUF_OVERFLOW Format: %s route buffer overflow at entry %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-REDIST_PIB_SHM Format: Failed to attach to redistributing PIB's SHM %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-LSP_FREE_LINK Format: L%d %s is already on free list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-LSP_FREE_DELINK Format: L%d %s is not on free list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-IM_DEL Format: Delete msg for %s (%d) iib %p - iib iod %d mismatched

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-IIB_EXT Format: %s extension msg for %s (%d) - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-SUM_DIST Format: sum-addr %s/%d has zero route-dist candidate count

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MCAST_ADD Format: Failed to add L%d multicast address

説明 インターフェイスの該当するマルチキャスト グループに参加できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-3-AVL_LOOKUP Format: Can't locate CSNP fragment for %s

説明 SNP キャッシュは、正常動作中にクリーンアップされる場合があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PT_ADD Format: Couldn't add entry to %s PT

説明 ISIS はローカル データベース エントリをアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PT_DEL Format: Couldn't delete entry for %s from %s PT

説明 ISIS はローカル データベースからエントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SLAB_ALLOC Format: Slab alloc of type %s failed for %s

説明 ISIS プロセスはスラブ メモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ ISIS-3-SWID_UPDATE Format: Switch-ID table update failed for %s

説明 ISIS プロセスはスイッチ ID データベースをアップデートできませんでした。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ ISIS-3-WEIRD_CACHE Format: Inconsistent cache %x %s %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SELF_LSP_CLEANUP Format: Cleanup L%d LSP %s with non-null TLV list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-NO_HELPER_IIB Format: No helper iib for %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-LSP_REFRESH Format: Refresh non-self-originated level-`%d` LSP `%s`

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-NOTIFY_THREAD Format: Failed to notify `%s` thread - Reschedule

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS Format: Error returned from MTS operation `%s`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS_RECV Format: Error returned from `mts_recv()`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS_DROP Format: Error returned from `mts_drop()`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-BAD_PKT Format: Unexpected packet received by thread `%s`.

説明 ISIS は予期しないパケットを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MTS_OPC Format: `%s` thread - Unrecognized MTS opcode `%d`

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MSG_MAJOR Format: %s thread - Unrecognized message major type %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MSG_MINOR Format: Unrecognized %s message minor type %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_LSP_TIMER Format: Unrecognized LSP timer type %d for level-%d LSP %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_DEB_FLAG Format: Ignore unrecognized debug flag %s"

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_IP_NOTIF Format: Unrecognized IP address change notification type %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SPF_ADJ_DEL Format: Deleting SPF adj with refcount %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-NH_DEL Format: Cleanup L%d route %s/%d has %s next hop

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MBUF_COPY Format: Error 0x%08x copy %hu bytes packet from %s%s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MCAST_DEL Format: Failed to remove L%d multicast address

説明 インターフェイス上で適切なマルチキャスト グループから脱退できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PIB_UP Format: Failed to bring up protocol

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-RPM_CALLBACK Format: RPM Callback handle and/or user data missing

説明 RPM キーチェーン情報を取得しようとしたことが失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-VLAN_MGR Format: Error in parsing %s message from VLAN Manager

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-ISIS_HA_PSS Format: HA Persistent-store failure for %s %s: %s

説明 ソフトウェア エラーが HA 中に発生しました。ステートフル HA リカバリはディセーブルになります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_SYSMGR_NOTIFY Format: Unexpected registration received from process %u

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-BFD_SESSION_REMOVE Format: Failed to remove BFD session, error %s

説明 BFD セッションを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-OTV_SITE_CAP Format: Failed to add/remove otv site/net-id capability conf check, error %s

説明 conf チェックを追加できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-OTV_INFO Format: Failed to retrieve OTV %s info %s

説明 OTV 情報を取得できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-CONFIG_ERROR Format: Error In Configuration: %s

説明 サポートされない構成です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-PROC_SEQWRAP Format: Handle sequence number wraparound - disabling process for %d secs

説明 LSP のシーケンス番号がラップし、プロセスが正しい時間の間ディセーブルになります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-ADJCHANGE Format: %s adj L%s %s over %s - %s on MT-%d

説明 指定された隣接の状態が変更されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL Format: L%d %s LSP space is full

説明 ルータの LSP にルーティング情報のための残りストレージがありません。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-SEQWRAP Format: Sequence number wraparound event detected

説明 IS-IS は LSP のシーケンス番号がラップしたことを検出しました。IS-IS がシャットダウンしてから再起動します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-PROC_NO_MEM Format: No memory event, shutting down process

説明 以前、使用可能なメモリがないため割り当てが失敗しました。IS-IS はシャットダウンし、ユーザが再起動するのを待ちます。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-4-NO_MEM Format: No memory event detected

説明 空きメモリからの割り当てに失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL_FORCED_DROP Format: L%d %s LSP is full, removed lower priority TLVs to make room for type %d TLV

説明 ルータの LSP 内に重要なルーティング情報のためのストレージスペースが残されていなかったため、優先度の低い情報(再配布されたプレフィックスなど)はスペースを確保するために廃棄されました。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL_FAILED_DROP Format: L%d %s LSP is full and couldn't remove lower priority TLVs to make room for type %d TLV

説明 ルータの LSP 内にルーティング情報のためのストレージスペースが残されておらず、優先度が低い情報を廃棄しようとしたが失敗しました。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-NO_CID Format: Cannot allocate CID for %s
- Over 255 LANs limit

説明 IS-IS は 255 を超えるブロードキャストインターフェイスでイネーブルにされているため、プロトコルで規定されている制限を超えました。255 を超えてイネーブルにされたインターフェイスは、総数が 255 未満に低下するまで内部で無視されます。

推奨処置 CLI コマンド「no ip router isis」を使用して、1 つ以上のブロードキャストインターフェイス上で IS-IS をディセーブルにするか、または CLI コマンド「medium p2p」に「ip router isis」を続けて使用して、インターフェイスをポイントツーポイント モードに変換します。

エラーメッセージ ISIS-4-ADJ_ADVT Format: Failed to advertise level %d adjacency %s

説明 IS-IS は、示された隣接をアドバタイズできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-LAN_DUP_SYSID Format: L%d LAN IIF - Duplicate system ID %s detected over %s from %s

説明 IS-IS は、示された LAN 上の別のシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました。

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-P2P_DUP_SYSID Format: P2P IIF - Duplicate system ID %s detected over %s

説明 IS-IS は、示された P2P 上の別のシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました。

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-LSP_DUP_SYSID Format: L%d LSP - Possible duplicate system ID %s detected

説明 IS-IS は、別の間接的に接続されたシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました。

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-ADD_UNK_NH_ADDR Format: Attempt to add for L%d %s/%d on %s with unknown (zero) NH address

説明 IS-IS は、同じレベルで異なるセットのアドレスファミリがイネーブルになっている一つまたは複数のルータを検出しました。

推奨処置 同じレベルのすべての IS-IS ルータを、CLI コマンド「address-family ip/ipv6 unicast」を使用して、同じアドレスファミリがイネーブルになるように設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-ILLEGAL_PREFIX Format: Ignore internal L%d route %s/%d with external metric from %s

説明 IS-IS は、ネットワーク内のルータにより外部メトリックを使用してアドバタイズされた内部ルートを検出しました。これは不正な組み合わせです。

推奨処置 誤った情報を生成しているリモートシステムを修正する必要があります。リモートシステムを再設定するか、誤った情報を送信しないバージョンにシステムソフトウェアをアップデートします。

エラーメッセージ ISIS-4-ADD_DEL_URIB_ERR Format: Failed to %s %lu %s route(s) xid %lu to URIB

説明 IS-IS は URIB のルート情報をアップデートできませんでした

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-4-REDIST_MAX_ROUTE Format: Redistribution route limit has been reached - %d routes

説明 ISIS 再配布:最大制限

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-REDIST_THR_ROUTE Format: Redistribution threshold has been reached - %d routes

説明 ISIS 再配布:しきい値制限

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-START Format: Process start.Reason - %s

説明 IS-IS プロセスが、指定された理由から開始します

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-STOP Format: Process stop.Reason - %s

説明 ISIS プロセスが、指定された理由で停止します

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SEQWRAP_HOLDDOWN Format: Sequence number wraparound holddown timer expired - enable process

説明 IS-IS が通常の動作を再開できるように、LSP のシーケンス番号がラップした後、正しい時間が経過しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SYSMAN_CLEANUP Format: Terminated by SYSMAN cleanup signal

説明 IS-IS は信号が送信されて終了しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SHUTDOWN_FAILURE Format: Shutdown failure.Failed to %s - %s

説明 システム マネージャに対するシャットダウン権限の IS-IS 要求は拒否されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-UNK_PDU Format: Unrecognized PDU type %d from %s%s

説明 IS-IS は、認識されないタイプのパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-JUMBO_PDU Format: Drop %hu bytes jumbo PDU with %hu bytes buffer from %s%s

説明 IS-IS がサポートされる最大サイズを超えるパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-UNK_NLPID Format: Unrecognized NLP ID %02X from %s%s

説明 IS-IS は、認識されない NLPID を持つパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-MODE_NO_FUNC Format: No callback function registered for %s in %s mode

説明 IS-IS で、コールバック関数が特定のモードで登録されていないという問題が発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

L2MCAST メッセージ

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_INITIALIZED Format: Internal state created %s

説明 L2MCAST が内部状態ステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_CREATED Format: VDC %d created

説明 L2MCAST で VDC [dec] を作成する要求が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_REMOVED Format: VDC %d Removed

説明 L2MCAST でデータベースからの VDC [dec] の削除に成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_VLAN_CREATED Format: VLAN %d created

説明 L2MCAST が VLAN [dec] を追加しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_VLAN_REMOVED Format: VLAN %d removed from VDC %d

説明 L2MCAST で VDC [dec] からの VLAN [dec] の削除に成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST_VLAN_NOT_FOUND Format: VLAN %d not found in L2MCAST database!

説明 L2MCAST がデータベースに VLAN [dec] を見つけられませんでした。VLAN [dec] の L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-3-L2MCAST_HW_INSTALL_FAIL Format: Hw install failed for vlan %d (%d, %s, %s) entry!

説明 L2MCAST でハードウェアへの bd、g、s エントリの挿入に失敗しました。IGMP スヌーピングは、このグループおよびソースの VLAN で効果がない可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST Format: Memory allocation failed.%s

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

説明 SYSLOGDOC_NO_ACTION

エラーメッセージ L2MCAST-LC-0-L2MCAST_TIMER_INIT_FAILED Format: Timer subsystem initialization failed!

説明 L2MCAST でタイマー ライブラリの初期化に失敗しました。これは重大エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-0-L2MCAST_CLI_INIT_FAILED Format: CLI library initialization failed!

説明 L2MCAST は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは重大エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST_HW_OMF_INSTALL_FAIL_TCAM_FULL Format: Failed to insert entry in OMF table for BD %d OMF cannot be configured on New BDs

説明 BD の OMF エントリをプログラムできませんでした。新しい BD のものは omf モードにできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LACP メッセージ

エラーメッセージ LACP-5-LACP_ENABLED Format: LACP Enabled

説明 LACP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_DISABLED Format: LACP Disabled

説明 LACP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-GENERAL_ERROR Format: %s

説明 一般的なエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-SYSTEM_PRIORITY_CHANGED Format: LACP system priority changed from 0x%x to 0x%x

説明 LACP システムのプライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-PORT_PRIORITY_CHANGED Format: %s: LACP port priority changed from %d to %d

説明 LACP ポートのプライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-PACKET_TRANSMIT_ERR Format: %s: Could not send LACP packet err=%d

説明 LACP パケットの送信時にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-SYSTEM_MAC_ERR Format: %s: Could not get system mac[%s]

説明 VDC マネージャからシステム MAC を取得するときにエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-SYN_COLL_DIS_EN Format: %s [%s]: SYNC, COLLECT and DISTRIBUTE flags enabled too early by partner

説明 interop に問題がある可能性があります。アクターがアグリゲータを選択する前にパートナー システムが同期、収集、または配布フラグをイネーブルにし、そのタイミングが早すぎた可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_HALF_DUPLEX_PORT Format: Port %s is in half duplex mode. suspend port

説明 LACP は、半二重モードではサポートされません。ポートを一時停止します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_SUSPEND_INDIVIDUAL Format: LACP port %s of port-channel %s not receiving any LACP BPDUs suspending (individual) port

説明 LACP は個々のポートを一時停止します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_MINLINK Format: LACP port %s of port-channel %s is suspended as min-link requirement not met.

説明 LACP は、min-link によりポートを中断しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_DOES_NOT_MEET_MINLINK_REQ Format: LACP port-channel %s is brought down as min-link requirement not met.

説明 min-link 要件が満たされていないため、LACP ポート チャンネルがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_MEETS_MINLINK_REQ Format: LACP port-channel %s meets min-link requirement.Reint port-channel

説明 LACP ポート チャンネルは、min-link の要件を満たしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_UPGRADE_READY_SUCCESS Format: Upgrade ready successful.

説明 アップグレード準備完了イベントは、すべてのポートチャンネルメンバーが定常状態であるため成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_UPGRADE_READY_FAILED Format: Upgrade ready failed.

説明 アップグレード準備完了イベントは、少なくとも1つのポートチャンネルメンバーが中間状態であるため失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_REMOTE_NOTIFY_SUCCESS Format: Remote notify event.

説明 リモート通知イベントが成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 LACP でダイナミック メモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_INTERNAL_ERROR Format: LACP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBLTLMAP メッセージ

LLDP メッセージ

エラーメッセージ LLDP-6-DETECT_REMOTE_CHANGE Format: Remote change detected on %s

説明 インターフェイスでリモート変更が検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-DETECT_MULTIPLE_PEERS Format: Multiple peers detected on %s

説明 インターフェイスで複数のピアが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-INVALID_LLDP_RECEIVED Format: Received an invalid LLDP on %s

説明 インターフェイスで無効な LLDP を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-LLDP_INTERNAL_ERROR Format: LLDP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-LLDP_ENABLED Format: LLDP Enabled

説明 LLDP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-LLDP_DISABLED Format: LLDP Disabled

説明 LLDP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-SERVER_ADDED Format: Server with Chassis ID %s Port ID %s management address %s discovered on local port %s in vlan %d with enabled capability %s

説明 新しいピアが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-SERVER_REMOVED Format: Server with Chassis ID %s Port ID %s on local port %s has been removed

説明 ピアが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 LLDP でダイナミック メモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCECM メッセージ

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_INIT_FAIL Format: vPC Manager Initialization Failed (%s)

説明 [chars] が原因で vPCM の初期化が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_MTS_ERR Format: %s

説明 [chars] が原因で、vPCM で MTS エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_INTERNAL_ERR Format: %s

説明 [chars] が原因で、vPCM で内部エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPCM_INTERNAL_INFO Format: %s

説明 vPCM が内部情報 [chars] を取得しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-PEER_UNREACHABLE Format: Remote Switch Unreachable

説明 ピア到達不能

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CFGD Format: vPC %d is configured

説明 vPC が設定済みです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_CFGD Format: peer vPC %d is configured

説明 vPC が設定済みです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_DELETED Format: vPC %d is deleted

説明 vPC 設定が削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-PEER_VPC_DELETED Format: Peer vPC %d deleted

説明 ピア vPC 設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_PEER_LINK_BRINGUP_FAILED Format: vPC peer-link bringup failed (%s)

説明 vPC ピアリンクの起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_BRINGUP_FAILED Format: vPC %d bringup failed (%s)

説明 vPC の起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_PEER_LINK_UP Format: vPC Peer-link is up

説明 vPC ピアリンクがアップしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_UP Format: vPC %d is up

説明 MCEC はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_UP Format: Peer vPC %d is up

説明 ピア vPC がアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_PEER_LINK_DOWN Format: VPC Peer-link is down

説明 vPC ピアリンクがダウンしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DOWN Format: vPC %d is down (%s)

説明 vPC がダウンしています(理由)。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_DOWN Format: Peer vPC %d is down (%s)

説明 ピア vPC がダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_CFGD_VLANS_CHANGED Format: Peer vPC %d configured vlans changed

説明 リモート MCEC 設定済み VLAN が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_ROLE_CHANGE Format: In domain %d, VPC role status has changed to %s

説明 vPC ロール ステータスが(プライマリ/セカンダリ)に変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_DOMAIN_ID_CFGD Format: vPC domain-id configured to %d

説明 vPC ドメイン ID が設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-ROLE_PRIORITY_CFGD Format: In domain %d, vPC role priority changed to %d

説明 ロール プライオリティが設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-SYSTEM_MAC_CFGD Format: In domain %d, vPC system-mac changed to %s

説明 システム MAC が設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-SYSTEM_PRIO_CFGD Format: In domain %d, vPC system priority changed to %d

説明 システム プライオリティが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-GLOBAL_CONSISTENCY_SUCCESS Format: In domain %d, global configuration is consistent

説明 グローバルな互換性チェックに合格しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-GLOBAL_CONSISTENCY_FAILED Format: In domain %d, global configuration is not consistent (%s)

説明 グローバルな互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-INTF_CONSISTENCY_SUCCESS Format: In domain %d, vPC %d configuration is consistent

説明 vPC 設定に整合性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-INTF_CONSISTENCY_FAILED Format: In domain %d, VPC %d configuration is not consistent (%s)

説明 MCEC 互換性チェックに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_SUSP_ALL_VPC Format: Peer-link going down, suspending all vPCs on secondary

説明 ピア リンク ダウンは vPC を一時停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-PEER_VPC_RESP_TIMEDOUT Format: Failed to receive response from peer for vPC: %d

説明 vPC の起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_RESTORE_TIMER_START Format: vPC restore timer started to reinit vPCs

説明 vPC 復元タイマーが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_RESTORE_TIMER_EXPIRED Format: vPC restore timer expired, reinitiating vPCs

説明 vPC 復元タイマーが期限切れになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_START Format: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer started

説明 vPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_EXPIRED Format: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer expired, reinitiating interface-vlans

説明 vPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが期限切れになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_REINITIALIZED Format: Reinitializing vpcs assuming peer dead

説明 VPC の初期化でのデッドピアの想定

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CONSISTENCY_CHECK_BYPASS Format: Bypassing consistency check for vPC: %d

説明 VPC の整合性検査の回避

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_PASS Format: Global Consistency check for vPC passed for new vlans

説明 新しい VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に合格しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_FAIL Format: Global Consistency check for vPC failed for new vlans

説明 新しい VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_PASSED Format: Global Consistency check for vPC passed for all vlans

説明 すべての VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に合格しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_FAILED Format: Global consistency check for vPC failed for few vlans

説明 いくつかの VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_GRACEFUL_SUSP_ALL_VPC Format: Operational graceful type-1 check state changed, reinitiating all vPCs

説明 段階的に状態を変更します。vPC を再初期化します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_PSS_ERROR Format: %s, 0x(%x) present in VPC DB but not in IM DB

説明 vpc DB および IM SDB が矛盾している場合にトリガーされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCP メッセージ

エラーメッセージ MCP-3-MCP_MSTP_REGION_MISCONFIG Format: MCP MSTP Region with Name [%s], Revision [%d] not found

説明 MCP MSTP リージョンの設定ミス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-MCP_RSTP_MISCONFIG Format: MCP intf 0x%x native vlan unset

説明 MCP RSTP の設定ミス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 MCP でダイナミックメモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-MCP_INTERNAL_ERROR Format: MCP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MFDM メッセージ

エラーメッセージ MFDM-2-INTERNAL_ERROR Format: MFDM-%s Internal error : show system internal mfdm errors for more information

説明 MFDMPD は内部エラーに達しました。今後の分析のためにシステム内部 mfdm エラーを表示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-DOWNLOAD_TIMEOUT Format: Download of L2/L3 route databases timed out : download_in_progress_slots 0x%x for database %s %s %s

説明 L2/L3 ルートデータベースのダウンロードがタイムアウトになりました。VMM 挿入要求によってダウンロードがトリガーされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-DI_REUSE Format: LTL node exists with DI %d oiflist_index %d type %d and same DI returned for oiflist_index %d type %d Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 PIXM が重複する DI を返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-REF_OUTOFSYNC Format: In Decrement ltl_node ref_count: %d is less than count: %d passed in for DI: 0x%x, oiflist_index: %d, type: %d. Possible PI/PD refcount out-of-sync. Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 MFDM PI/PD refcount の同期外れ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MRIB メッセージ

エラーメッセージ MRIB-6-USAGE Format: Usage: mrib [-h] [-d] [-m <memory-in-mb>]

説明 MRIB プロセスを開始するための使用状況。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-MEMORY_OPTION Format: memory size must be >= 16MB and <= 2GB

説明 MRIB プロセスに無効なメモリ サイズが指定されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-SHUTDOWN Format: Shutting down MRIB process

説明 MRIB プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-SHUTDOWN_FAILED Format: Shutting down of MRIB process failed: %s

説明 MRIB プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 MRIB の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-2-RES_MGR Format: Error returned from %s for %d keys, errno: 0x%08x (%s) in %s().Current reservation is %d, new size is %d

説明 MRIB がその共有メモリに関連するアクションを実行しているときに、リソースマネージャが MRIB にエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-2-API_INIT_SEM Format: Failed to init the client API semaphore: %s, create: %s

説明 MRIB は、MRIB とそのクライアント間で共有メモリへのアクセスを保護するセマフォを作成できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_SET_PRIORITY Format: Failed to set policy or priority

説明 MRIB プロセスは自身にプロセスの優先度を設定できませんでした。終了しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-INIT_SDB Format: %s Return Code: 0x%x Error String: %s

説明 SDB の初期化が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-OPCODE_REGISTER Format: %s opcode: 0x%x ErrorString: %s

説明 Opcode の登録が失敗しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_URIIB Format: Received unknown URIIB message type: %d

説明 MRIB プロセスは URIIB から不明なメッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MRIB_MINOR Format: mrib_main(): unknown minor mtype: %d

説明 MRIB プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MRIB_MAJOR Format: mrib_main(): unknown major mtype: %d

説明 MRIB プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MFDM_OPC Format: mrib_mfdm_main(): reeceived unknown opcode %d

説明 MRIB プロセスは MFDM から不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MALLOC_FAILED Format: %s failed for %s

説明 MRIB プロセスは空きメモリ不足です。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ MRIB-3-BITFIELD_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスはビットフィールド操作を実行できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MPIB Format: Unable to get mpib index in mrib_register_internal()

説明 MRIB プロセスは PIB インデックスを使い果たしたためプロトコルを登録できません。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_TIMER Format: Could not create stale timer for %s"

説明 MRIB プロセスは、このプロトコルのルートを失効できません。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PT_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスはこのイベントのルートテーブルを更新できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-INHERIT_FAILED Format: mrib_inherit_oifs(): bitfield is set but oif doesn't exist

説明 MRIB プロセスは、(*,G) から (S,G) の OIF を継承するときに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_GROUP Format: Unable to create group entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_SOURCE Format: Unable to create source entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MPIB_FOR_ROUTE Format: Unable to creates mpib entry for %s for mpib %s in VRF %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_FREE_SOURCE Format: Unable to free source entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブル エントリを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_FREE_GROUP Format: Unable to free group entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブル エントリを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MQ_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB プロセスが、メッセージキューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB プロセスが、mts キューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-SM_FAILED Format: %s failed in %s for segment %s, errno: %s

説明 MRIB プロセスは、システムの共有メモリ リソースにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-API_FAILED Format: %s failed

説明 MRIB プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MDT_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-INVALID_GROUP Format: Operation for invalid group %s received in %s

説明 MRIB プロセスは無効なグループを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-RDLOCK_ASSERT Format: %s:%d: Assert, read-lock not acquired

説明 呼び出し元は MRIB 共有メモリ読み取りロックを取得できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-WRLOCK_ASSERT Format: %s:%d: Assert, write-lock not acquired

説明 呼び出し元は MRIB 共有メモリ書き込みロックを取得できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MUTEX_INIT Format: Couldn't init mutex %s

説明 MRIB プロセスはミューテックス システム リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-CV_INIT Format: Couldn't init cond var %s

説明 MRIB プロセスは条件付き可変リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_NO_XID Format: Cannot find FTM buffer, xid: %d

説明 MRIB プロセスは、FTM メッセージのシーケンス番号を照合できず、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MFDM_NO_BUF Format: Cannot find MFDM buffer from route-ack for context %s, table-id 0x%08lx

説明 MRIB プロセスは、MFDM メッセージからそのキュー内でルートバッファを検出できず、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_BAD_MINOR Format: Unknown FTM mtype: 0x%4x

説明 MRIB プロセスは、FTM からサポートされないメッセージタイプを受信し、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_BAD_METER Format: %s failed for meter %s in %s

説明 MRIB プロセスはマルチキャスト メーターを設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MRIB_ALREADY_UP Format: mrib already running, exiting

説明 別のMRIBプロセスがすでに動作しています。このプロセスはシャットダウンされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-TIMER_FAILED Format: could not %s

説明 MRIB プロセスはタイマー イベントを設定できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-ACTIVE_TIMER_FAILED Format: active_timer_create() failed for mrib_main()

説明 MRIB プロセスはタイマーを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PTHREAD_FAILED Format: pthread_create() failed for mrib_main()

説明 MRIB プロセスは、タスク スレッドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-CONTEXT_BF_FAILED Format: bitfield_create() failed for context %s

説明 MRIB プロセスは `mrib_cibtype` のビットフィールドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PSS Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 MRIB が呼び出した PSS API がエラーを返しました。報告されたエラーの原因を調べる必要があります。

推奨処置 ERRMSG

エラーメッセージ MRIB-3-KSINK_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 `ksink` 操作中に重大エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MRIB-5-RES_MGR_CHANGE Format: Changed m4route-mem from (%d, %d) to (%d, %d)

説明 要求された `limit-resource` コマンドがこのバージョンの制限値を満たすように適合されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-5-API_INIT_SEM_CLEAR Format: Cleared the API semaphore from %d

説明 API セマフォが予期しない状態にあり、正しい値に復元されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_SHORT_MSG_ERROR Format: Received short (%d < %d) MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it

説明 MRIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_NO_PAYLOAD_ERROR Format: Received MTS message with no payload on %s queue with opcode %d, dropping it

説明 MRIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-TXLIST_CREATE Format: Couldn't create txlist for %s in VRF:%s

説明 MRIB は txlist リソースを作成できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MARKER Format: Unable to find the txlist marker for VRF:%s for the client: %s

説明 MRIB は txlist リソースを検出しませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NOTIFY_BUF_FAILED Format: Unable to create notification buffer's for client %s, aborting registration.

説明 MRIB はクライアントの通知バッファを作成できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-CONF_CHECK Format: Failed to %s MRIB confcheck capability with error: %s

説明 MRIB がシステムの設定チェック機能をアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-SYSMGR_DISPATCH Format: Error returned from sysmgr_dispatch(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出したシステム マネージャ API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind() for %s mts queue, errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB ライブラリで mts キューへのアクセスに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SM_FAILED Format: %s failed to access MRIB shared memory in %s, errno: %s

説明 プロセスは、システムの共有メモリ リソースにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_DUP_REGISTER Format: mrib_register(): duplicate register by %s"

説明 MRIB プロセスへの重複する登録要求。無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SEM_OP Format: %s:%d: semaphore operation %s failed

説明 呼び出し元は MRIB セマフォの操作を実行できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SEM_INVALID Format: %s:%d: semaphore invalid in %s

説明 セマフォ操作を実行するときに MRIB セマフォが無効であることが検出されました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

MVDXN メッセージ

OBFL_DAEMON メッセージ

OSPF メッセージ

エラーメッセージ OSPF-6-START Format: Starting OSPF %s, %s

説明 OSPF プロセスは、表示された理由により起動中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-5-ADJCHANGE Format: Nbr %s on %s went %s

説明 OSPF 隣接関係が確立されました。または隣接関係がシャットダウンされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-5-NBRSTATE Format: Process %s, Nbr %s on %s from %s to %s, %s

説明 OSPF ネイバーの状態が変更されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-CLEANUP Format: OSPF is exiting, reason %s(0x%x)

説明 OSPF は再設定または再起動しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-SHUTDOWN_REQUEST_FAIL Format: OSPF shutdown request failed, %s

説明 システム マネージャに対するシャットダウン権限の OSPF 要求は拒否されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-DECONFIG_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down via deconfiguration

説明 OSPF プロセスは設定解除コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-RESTART_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down via restart command

説明 OSPF プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-UNKNOWN_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down due to unknown reason

説明 OSPF プロセスは、不明な理由により自身をシャットダウン中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-DUPRID Format: Router %s on interface %s is using our routerid, packet dropped

説明 2 台のルータで同じルータ ID が設定されています。

推奨処置 表示されたインターフェイスのすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ OSPF-4-SELF_LSA Format: context %s: %s

説明 ルータは、自身によって生成された LSA の新しいコピーを受信しました。2 台のルータで同じルータ ID が設定されているか、ネットワークから切断されたルータが再度接続された可能性があります。

推奨処置 ルータのルータ ID がネットワーク内で一意であることを確認します。

エラーメッセージ OSPF-1-LOWMEM Format: Low memory condition: %s

説明 ルータに特定のデータ構造を格納する十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-1-NOMEM Format: Malloc (%ld bytes) failed for: %s

説明 ルータに上記のデータ構造を格納する十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-1-SLABS Format: Could not create %s slabs

説明 ルータに特定のスラブ データ構造のためのスペースを事前に予約できる十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-3-SMALLBUF Format: %s packet doesn't fit in buffer (packet %d/
buffer %d)

説明 ルータは小さすぎるパケットバッファを割り当てました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-ROUTEDEL Format: Route deletion %s/%d failed

説明 内部エラーです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-INVALID_TLV Format: Found corrupted TLV, LSA %s

説明 TLV の解析中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MIB_FAIL Format: Failed to %s the MIB with status as %s

説明 MIB のロードまたはアンロード中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SNMP_FAIL Format: Failed to %s the SNMP with status as %s

説明 SNMP の登録中または登録解除中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SNMP_SAP_FAIL Format: Failed to %s the SNMP SAP with status
as %s

説明 SNMP SAP の登録中または登録解除中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MAXLSAS Format: Maximum number of LSAs in domain has been
reached

説明 OSPF ドメインにこのルータに保存できるよりも多くの LSA が含まれます。

推奨処置 OSPF ドメインにより少ない外部ルートを再配布するようにネットワークを設計
します。

エラーメッセージ OSPF-3-MAXIFS Format: Exceeded the limit on interfaces per area [i.e %d]

説明 エリアあたりのインターフェイス数を制限することで、LSA の生成中の問題を回避します。

推奨処置 エリアあたりのインターフェイスの数を減らします。

エラーメッセージ OSPF-1-INIT Format: Unable to %s %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-STARTTHREAD Format: Unable to start thread %s (%d), error %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MCASTJOIN Format: Unable to join %s group on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MCASTLEAVE Format: Unable to leave %s group on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-TIMER Format: Unable to create %s timer on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MQSEND Format: Unable to send message %s to %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-3-HEAPSIZE Format: Error increasing heap size to %d, error %d

説明 小さいヒープ サイズは LSP のサイズを制限します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-1-TAG Format: Unable to retrieve service tag on %s supervisor

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-3-UNKNOWNSIG Format: Received unknown signal: %d

説明 予期しないソフトウェア割り込みを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-INVALIDOUT Format: Trying to send packet with packettype %d to %s on %s

説明 ルータは未知の OSPF パケットの送信を試みました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-UNAWAKABLE Format: Trying to awake unawakable thread %s

説明 現在スレッドは起動できません

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-WRONGQ Format: Found wrong type of packet (%d) on internal %s queue

説明 特定の入力メッセージキューで指定されたパケットタイプを予期していませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AF_NO_FUNC Format: Function %s not supported by OSPF version %s

説明 関数は現在のアドレスファミリ用に指定されていません

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CTX Format: Error in subrouter context %s: %s

説明 複数のサブルータおよびコンテキストに関連するエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CTX_IF Format: Error in subrouter context for interface %s: %s

説明 インターフェイス コンテキストに関連するエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-6-MTS_UNKNOWN_MSG Format: Received unknown MTS message with opcode %d, dropping it

説明 OSPF は未知の MTS メッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_RECV Format: Error returned from tsp_mts_recv(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-PSS_READ Format: PSS read for %s information failed

説明 OSPF が呼び出した PSS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-TLV_INTF Format: Failed to convert to %s for %s

説明 OSPF が呼び出した TLV intf がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_NOTIFY Format: Error returned from mts_send_notify(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CMI_ERR Format: CMI error: %s.

説明 CMI がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CMI_NO_VRF_ERR Format: CMI error: No %s VRF information found

説明 CMI がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-IF_ERR Format: Packet from %s received on %s interface %s

説明 このインターフェイスに属していない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-PKTLEN_ERR Format: Packet received from %s on %s has length %d which is less than %s %d

説明 無効な長さの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AREA_ERR Format: Packet from %s on %s received for wrong area %s

説明 このエリアに属していない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-PKTTYPER_ERR Format: Unknown type %d received from %s on %s

説明 不正なパケットタイプの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-VERSION_ERR Format: Bad ospf version %d received from %s on %s

説明 不正なバージョン番号を持つ OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SOURCE_ERR Format: Bad source address %s - ours on %s

説明 自身の送信元アドレスが設定された OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SRC_INVALID Format: Invalid src address %s, should not be seen on %s

説明 送信元アドレスがこのネットワーク上にない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-CKSM_ERR Format: Bad OSPF checksum in packet %hx computed %hx from %s on %s

説明 無効なチェックサムの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AUTH_ERR Format: Received packet from %s on %s with bad authentication %hx

説明 一致しない認証タイプを含む OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-NEIGH_ERR Format: Neighbor %s not found, packet dropped

説明 ネイバーのない非 HELLO OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SRC_MCAST Format: Bad source address %s - multicast on %s

説明 マルチキャスト送信元アドレスが設定された OSPFv3 パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-DEST_INVALID Format: Bad destination address %s

説明 マルチキャスト送信元アドレスが設定された OSPFv3 パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-REDIST_MAX_PFX Format: Redistribution prefix limit has been reached - %d prefixes

説明 大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-REDIST_THR_PFX Format: Redistribution prefix threshold has been reached - %d prefixes

説明 大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-2-REDIST_VPN Format: Received VPN routes without extended community for %s/%d

説明 内部エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-IF_INVALID Format: Unable to find interface %s

説明 OSPF はインターフェイスを検出できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SET_OVERLOAD Format: Setting overload state for %s

説明 OSPF は最大メトリック コストで LSA を送信するように設定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CLEAR_OVERLOAD Format: Clearing overload state for %s

説明 OSPF は通常コストで LSA を送信するように設定をリセットします。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OSPF メッセージ

PLTFM_MGR メッセージ

エラーメッセージ PLATFORM-0-SUP_WRONGSLOTNUM Format: Supervisor powered up in WRONG SLOT:%d (Serial number %s)

説明 スーパーバイザが誤ったスロット [decimal digit] で起動されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_PASS Format: Chassis IDPROM %d data re-initialized successfully

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の無効なデータは、有効なデータに正常に再初期化されました。

推奨処置 「show sprom module [decimal digit] 1」を実行し、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、情報を確認します。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_FAIL Format: Chassis IDPROM %d data re-initialization Un-successful.Data is invalid

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の再初期化に失敗しました。データは無効です。

推奨処置 「show sprom module [decimal digit] 1」を実行し、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集します。

エラーメッセージ PLATFORM-5-PS_FOUND Format: Power supply %d found (Serial number %s)

説明 電源が検出されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_DETECT Format: Power supply %d detected but shutdown (Serial number %s)

説明 電源が検出されますが、シャットダウンされます。

推奨処置 情報を収集するには、「show environment power」および「show platform internal info」を実行します。

エラーメッセージ PLATFORM-5-PS_STATUS Format: PowerSupply %d current-status is %s %s

説明 スロット [decimal digit] のモジュールはステータスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_REMOVE Format: Power supply %d removed (Serial number %s)

説明 電源が取り外されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_OK Format: Power supply %d ok (Serial number %s)

説明 電源は OK です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_UNSUPPORTED Format: Detected an unsupported power supply %d %s for CISCO Multilayer Switch (Serial number %s)

説明 この電源装置は、CISCO マルチレイヤ スイッチではサポートされません。

推奨処置 電源容量の増減、電源の設定などについては、電源のマニュアルを参照してください。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FAN_DETECT Format: Fan module %d (Serial number %s) %s detected

説明 ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FAN_STATUS Format: Fan module %d (Serial number %s) %s current-status is %s

説明 ファン モジュールはステータスを変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-FAN_REMOVED Format: Fan module %d (Serial number %s) %s removed

説明 ファン モジュールが取り外されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-0-SYS_SHUTDOWN Format: System shutdown in %d seconds due to major temperature alarm

説明 温度がメジャーしきい値を超えたため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンします。

推奨処置 情報を収集するには、「show env temperature」を実行します。

エラーメッセージ PLATFORM-0-SYS_LC_DRIVER_LOAD_FAILED Format: Failed to load linecard module drivers

説明 ドライバをロードできませんでした。

推奨処置 イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_SHUTDOWN_TRIGGER Format: System shutdown due to %s policy trigger)msgdef_explanation("Policy/trigger initiated a system shutdown "

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET Format: Manual system restart from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a system reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF Format: Manual power-off of %s from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module power-off from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_ON Format: Manual power-on of %s from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module power-on from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF_TRIGGER Format: Power-off %s due to %s policy trigger)msgdef_explanation("Policy trigger initiated a module poweroff"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET Format: Manual restart of Module %d from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_XBAR_RESET Format: Manual restart of Xbar %d from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a xbar reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED Format: Ejectors' status in slot %d has changed, %s Ejector is %s, %s Ejector is %s)msgdef_explanation("Ejector status has changed")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_PREP_DEEP_SLEEP Format: Supervisor module in slot %d preparing to enter deep sleep mode

説明 ディープスリープモードがこのスーパーバイザの接続管理プロセッサ(CMP)によって開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT_RECOVERED Format: Memory Status Alert : %s)msgdef_explanation("Memory alert event received ")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT Format: Memory Status Alert : %s.Usage %s%% of Available Memory)msgdef_explanation("Memory alert event received ")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-1-PFM_ALERT Format: %s

説明 プラットフォームに関するアラート

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_DETECT Format: Fex %d Fan Module %d detected

説明 FEX ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_REMOVE Format: Fex %d Fan Module %d removed

説明 FEX ファン モジュールが取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_FOUND Format: Fex %d Power Supply %d found (Serial number %s)

説明 FEX 電源装置が見つかりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_REMOVE Format: Fex %d Power Supply %d removed (Serial number %s)

説明 FEX 電源装置が取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SUP_UNSUPPORTED Format: Unsupported card detected in supervisor slot %d powered down

説明 スロット [10 進数] のモジュールの電源がオフにされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PFMCLNT メッセージ

PIXM メッセージ

エラーメッセージ PIXM-2-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_CRIT Format: %s

説明 PIXM で重大なエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-3-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_ERR Format: %s

説明 PIXM でエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-4-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_WARNING Format: %s

説明 PIXM で警告レベルのエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-7-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_DEBUG Format: %s

説明 これは PIXM からのデバッグ出力です

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

POLICY_MGR メッセージ

エラーメッセージ POLICY_MGR-6-POLICY_MGR_PPF_NOTIF Format: PPF notification: %s

説明 PPF 生成通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ POLICY_MGR-4-POLICY_MGR_PPF_WARNING Format: PPF warning: %s

説明 PPF 生成警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ POLICY_MGR-3-POLICY_MGR_PPF_ERROR Format: PPF error: %s

説明 PPF 生成エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RPM メッセージ

エラーメッセージ RPM-3-INT_ERROR Format: %s in %s()

説明 RPM が内部の処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-INFRA_SYSERR Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 RPM が呼び出した infra API がエラーを返しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-PTHREAD Format: %s failed with error - %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-PSS_SYNC_BUFFER Format: Crossed pss sync buffer size limit of %d with payload size %d - in %s()

説明 RPM が最大値を超えるメッセージの PSS 同期を試行しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ RPM-6-RESTART_SHUTDOWN Format: RPM shutting self down via restart command in %s()

説明 RPM プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-6-MTS_UNKNOWN_MSG Format: Received unknown MTS message with opcode %d, dropping it in %s()

説明 RPM が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_RECV Format: Error returned from tsp_mts_recv(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM が MTS キューで受信していたときに MTS API がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_SEND Format: Error returned from mts_send(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM が MTS メッセージを送信していたときに MTS API がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM がメッセージを廃棄しようとしたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-ISSU_PREUPG_FAILED Format: ISSU Preupgrade failed

説明 互換性のない RPM/PBR 設定を削除し、ISSU を再起動します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-SRV_INIT_API_FAIL Format: %s failed during initialization in %s()

説明 RPM が初期化中に呼び出したサーバ API がエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_VERIFY Format: PPF session verify failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントへの PBR のポリシー変更を確認ステージ中にプッシュするときにエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_COMMIT Format: PPF session commit failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントへの確認された PBR ポリシー変更の保存中に重大なエラーが発生しました

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_ABORT Format: PPF session abort failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM の中止操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_RQST Format: PPF session request failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントからの PBR 統計情報を要求中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-MALLOC_FAILED Format: malloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM プロセスでヒープメモリが不足しています

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-SMALLOC_FAILED Format: smalloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM プロセスで共有メモリが不足しています。これは、設定されたポリシーの数が一時的に非常に高い値に増加したことが原因の可能性がります

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED Format: %s - failed in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR_NUM Format: %s - failed for %s %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR_STR Format: %s - failed for %s %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR Format: %s - failed for %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_NUM Format: %s - failed for %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_REG_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンスの変更通知の登録中にライセンス API が失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_CHECKIN_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンス API がライセンスをチェックインできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_CHECKOUT_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンス API がライセンスをチェックアウトできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LOAD_PARSE_TREE Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 API は PBR コマンドのパース ツリーをロードできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-UNLOAD_PARSE_TREE Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 API は PBR コマンドのパース ツリーをアンロードできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-BUILD_LIC_REQ Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 APIはライセンスを再チェックアウトするためのライセンス要求を構築できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED Format: %s - failed in %s()

説明 RPMが呼び出したAPIが失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-LIB_MALLOC_FAILED Format: malloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM API ライブラリでヒープメモリが不足しています

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_INT_ERROR Format: %s in %s()

説明 RPM API で内部の処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_MTS_SEND Format: Error returned from mts_send(), errno: %s in %s()

説明 RPM が MTS メッセージを送信していたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_STR Format: %s - failed for %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_NUM Format: %s - failed for %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_NUM_NUM Format: %s - failed for %d %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-6-LIB_MATCH_IGNORED Format: The command %s in seq. %u of route-map %s is ignored in %s()

説明 route-map match コマンドは無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_KEYCHAIN Format: Unexpected keychain result :%s

説明 RPM キーチェーン API の処理中の予期せぬ結果

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

RPM メッセージ

SATMGR メッセージ

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI Format: Uplink-ID %d of Fex %d that is connected with %s changed its status from %s to %s

説明 FEX [decimal-digit] のポート ステータスが変化しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_PORT_STATUS_CRIT Format: Uplink-ID %d of Fex %d that is connected with %s changed its status from %s to %s

説明 FEX [decimal-digit] のポート ステータスが変化しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-PINNING_CHANGED Format: Fex %d pinning information is changed

説明 Fex ピン情報が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_ENABLED Format: FEX Enabled

説明 FEX サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_DISABLED Format: FEX Disabled

説明 FEX サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-SATMGR_DISABLE_FAILED Format: Disabling of feature FEX failed.Please remove FEX related configs from interfaces

説明 FEX 機能のディセーブル化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_NOT_ONLINE_SUP_ISSU Format: FEX %d did not come online after SUP ISSU

説明 sup ISSU の後、FEX がオンラインになりませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_ONLINE Format: FEX %d has come ONLINE

説明 FEX がオンラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_OFFLINE Format: FEX %d has gone OFFLINE

説明 FEX がオフラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-NOHMS_ENV_FEX_ONLINE Format: %s

説明 FEX はオンラインです

推奨処置 インベントリを表示します

エラーメッセージ SATMGR-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE Format: %s

説明 FEX はオフラインです

推奨処置 インベントリを表示します

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_OFFLINE_WITH_REASON Format: FEX %d has gone OFFLINE because %s.

説明 FEX は指定された理由のためにオフラインになっています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DC3_SENSOR メッセージ

エラーメッセージ DC3_SENSOR-3-DC3_SENSOR_MSG1 Format: %s

説明 SENSOR ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

interface_vlan メッセージ

エラーメッセージ SVI-5-UPDOWN Format: Line Protocol on Interface %s, changed state to %s

説明 インターフェイスのライン プロトコルのステータスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Administratively Down)

説明 インターフェイスは管理上ダウンに設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_ERROR_DISABLED Format: Interface %s is down.Reason %d

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_INACTIVE Format: Interface %s is down (Inactive)

説明 インターフェイス VLAN が一時停止されたか、削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_INIT Format: SVI intialization failed with error 0x%x

説明 SVI 初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_SDB_UPDATE_FAILED Format: sdb update failed with ret_val %d

説明 SVI の SDB 更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failure for opcode %d, error 0x%x

説明 SVI で MTS メッセージに関するエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_MTS_TIME_OUT Format: MTS send timed out

説明 SVI が MTS メッセージの応答を受信しませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_RSRVD_VLAN_FAILED Format: Failed to get list of reserved vlans 0x%x

説明 SVI が予約済み VLAN のリストの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_VLAN_DOES_NOT_EXIST Format: Vlan %d does not exist

説明 割り当て前に VLAN が作成されていません

エラーメッセージ SVI-5-SVI_IOD_RELEASE_ERROR_RESPONSE Format: IM failed to release SVI IOD error 0x%x

説明 IM が SVI IOD の解放に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_IF_CONFIG_DELETED_NOTIF_DELAYED_DROPPED Format: Interface VLAN Delete Notification Not Processed on Time by SAP %d (%s)

説明 この SAP でのインターフェイス VLAN 削除通知の処理に時間がかかったため、タイムアウトが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_IF_CONFIG_REMOVED_NOTIF_DELAYED_DROPPED Format: Interface VLAN Remove Notification Not Processed on Time by SAP %d (%s)

説明 この SAP でのインターフェイス VLAN 除去通知の処理に時間がかかったため、タイムアウトが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TM メッセージ

エラーメッセージ TM-5-TM_ENABLED Format: Tunnel Enabled

説明 トンネル サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-TM_DISABLED Format: Tunnel Disabled

説明 トンネル サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-7-TM_INFO Format: %s

説明 トンネル サービス情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-3-HW_PROGRAMMING_FAILED Format: for %s, reason %s

説明 トンネル [num] インターフェイスのハードウェア プログラミングに失敗しました

推奨処置 しばらくしてから「shutdown」および「no shutdown」をトンネル インターフェイス サブモードで試行してください。それでもトンネル インターフェイスが起動しない場合は、show tech-support tunnel をキャプチャして問題を特定します。

エラーメッセージ TM-4-TM_MTU_PROGRAMMING Format: Programming %s mtu %d...

説明 [chars] mtu [int] のプログラミング

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-4-TM_MTU_PROGRAMMING_FAILED Format: %s mtu %d programming failed! status 0x%x

説明 [chars] mtu [int] プログラミングに失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 show tech-support tunnel をキャプチャして MTU プログラミングが失敗した理由を特定します。トンネル インターフェイスはデフォルトの MTU 値を使用します。

エラーメッセージ TM-4-TM_DF_PROGRAMMING Format: Programming %s DF(dont fragment) df.sel %d df.val %d

説明 プログラミング [chars] DF df.sel [int] df.val [int]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-4-TM_DF_PROGRAMMING_FAILED Format: %s DF(dont fragment) programming failed! status 0x%x

説明 [chars] DF プログラミングに失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 show tech-support tunnel をキャプチャして、DF フラグ プログラミングに失敗した理由を特定します。

エラーメッセージ TM-5-IF_STATE_UPDATE Format: Interface %s is %s reason %s

説明 理由 [char] により インターフェイス [char] が [char] 状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CREATED Format: Interface %s is created

説明 インターフェイス [char] が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CREATE_FAILED Format: Interface %s creation failed due to [0x%x] %s

説明 [int] [char] により、インターフェイス [char] の作成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_DELETED Format: Interface %s is deleted

説明 インターフェイス [char] が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CLEAR_COUNTER Format: Interface %s counters is cleared

説明 インターフェイス [char] カウンタがクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-PPF_SESSION_FAILED Format: session id %llx type %s for %s failed error %x %s

説明 エラー [int] [char] により [char] のセッション ID [int] タイプ [char] が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-2-FEATURE_ENABLE_FAILED Format: failed to enable feature tunnel, reason %s (0x%x)

説明 トンネル機能をイネーブルにできませんでした。理由 [char]([int])

推奨処置 障害の理由を調べ、修正するための適切な処置を取ります。修正できない場合は、show tech-support tunnel をキャプチャしてください。

エラーメッセージ TM-2-TM_F2_ONLY_VDC Format: Tunnel feature is not supported in F2 only VDC

説明 トンネル機能は F2 の VDC でだけサポートされていません

推奨処置 CLI でトンネル機能をディセーブルにします。
o feature tunnel

UFDM メッセージ

エラーメッセージ UFDM-2-INTERNAL_ERROR Format: Internal error: %s, collect output of show tech-support forwarding l3 unicast... command

説明 UFDM で内部エラーが発生しました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ UFDM-2-DNLD_TIMEDOUT Format: Download timer expired: %s

説明 UFDM ダウンロードタイマーが期限切れになりました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ UFDm-2-FIB_ROUTE_UPDATE_ERR Format: Route update error from slot %d FIB

説明 FIB がルート更新エラーを返しました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

URIB メッセージ

エラーメッセージ URIB-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 URIB の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-BAD_PT Format: Possible Patricia tree corruption in %s

説明 不良ルート テーブルにより回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-TOO_MANY_CLIENTS Format: %s client %s"

説明 URIB は、URIB クライアントの制限にすでに達しているため、このクライアントを追加できません。

推奨処置 コンポーネントを強制終了し、再起動しません。

エラーメッセージ URIB-2-TIMER_LIB Format: %s %s

説明 タイマーライブラリは URIB の回復不可能な問題を引き起こすエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-RES_MGR Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 URIB がその共有メモリに関連するアクションを実行しているときに、リソースマネージャが URIB にエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-API_INIT_SEM Format: Failed to init the client API semaphore: open: %s, create: %s

説明 URIB は、URIB とそのクライアント間で共有メモリへのアクセスを保護するセマフォを作成できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-NOMEMEM Format: Failed to allocate shared memory for %s

説明 URIB はルートおよび関連情報を格納する共有メモリを使い果たしました。この状態は、ネットワークのルート数の一時的な増加、一般的なネットワークまたはルータの設定ミスによって発生する可能性があります。

推奨処置 ネットワークまたはルータをルート数が減少するように設定するか、vdc mode コマンド `limit-resource u4route-mem min <min> max <max>` または `limit-resource u6route-mem min <min> max <max>` で共有メモリを再設定します。

エラーメッセージ URIB-2-NOPMEM Format: Failed to allocate private memory for %s

説明 URIB は専用メモリを使い果たしました。この状態は、ネットワークのルート数の一時的な増加、一般的なネットワークまたはルータの設定ミスによって発生する可能性があります。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減るように設定するか、ルータにメモリを追加します。

エラーメッセージ URIB-3-PTADD_ERROR Format: Could not add %s/%d to the %s pt, error code %d

説明 重大なルートテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-PTDEL_ERROR Format: Could not delete %s/%d from the URIB pt, error code %d

説明 重大なルートテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CCMARKERERROR Format: Mismatch in marker_elem = %u and urib_cc_end_download_marker = %u for tib: %s

説明 整合性チェッカの実行中に重大なエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-CCPENDING Format: Previous Consistency Check has not yet completed

説明 前の整合性検査がまだ完了していません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-AVLINIT_ERROR Format: Could not init %s avl for VRF %s

説明 URIB は正しく AVL データ構造を初期化できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-AVLADD_ERROR Format: Could not add %s (0x%08x) to the %s avl

説明 URIB は AVL データ構造にデータを追加できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-QADD_ERROR Format: Could not add %s to the %s queue

説明 重大なキューエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-HTADD_ERROR Format: Could not add %s to the %s hash table

説明 重大なハッシュテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_ERROR Format: Client %s" could not add %s/%d to the %s"

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-MOD_ERROR Format: Client %s" could not modify %s/%d: %s"

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-DEL_ERROR Format: Could not delete %s/%d from %s

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-NH_RESOLV_ADD_ERROR Format: Could not add %s/%d to the %s (%d) resolve buffer

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-COPY_ERROR Format: Could not copy %s for %s/%d

説明 ルート最適化中に重大エラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-KSINK_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 ksink 操作中に重大エラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-RPM_LIB_ERROR Format: %s %d

説明 RPM ライブラリ関数がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-SDWRAP_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 SDWrap ライブラリ関数がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_PATH_ERROR Format: %s: could not add path for client %s".

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。さらに問題を説明する前のエラーメッセージがある場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_RPATH Format: Client %s" added %s/%u via not found rnh %s/%u%%s"

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。これは一時的なエラーの可能性がありま

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_TPATH Format: Client %s" added %s/%u via tableid 0x%08x : %s"

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。これは tableid が見つからなかったためです。これは一時的なエラーの可能性がありま

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-DEL_PATH_ERROR Format: %s: could not del path for client %s".

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。さらに問題を説明する前のエラーメッセージがある場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-NOT_INIT_L3VM_ERROR Format: L3VM info for table id 0x%08x from client %s" not available - URIB not initialised with L3VM"

説明 クライアントは URIB がテーブル情報に登録する前に URIB に情報を追加しようとしていました。クライアントを再起動する必要があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-NO_L3VM_INFO_ERROR Format: no L3VM info for table id 0x%08x from client %s" - unknown to L3VM"

説明 クライアントが URIB に情報を追加しようとし、システムで不明なテーブル ID を渡しました。クライアントを再起動する必要があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-NO_L3VM_LIMITS Format: Could not get routing table limits from L3VM

説明 URIB はテーブルのルーティング制限を取得できませんでした。L3VM の再起動が必要です。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-TABLE_CREATE_ERROR Format: Failed to create table info for VRF %s for client %s"

説明 URIB は作成される VRF のテーブルのデータ構造を作成できませんでした。障害を詳細に示すこれ以外のエラーがある場合があります。表示された VRF をシステム内で再設定する必要があります。つまり、グローバル設定で「no vrf context <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-TABLE_STATE_ERROR Format: Table state %s for VRF %s for client %s"

説明 URIB は、指定の VRF のクライアントから要求を受信しましたが、指定の VRF は要求が許可されない状態でした。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-INSTANCE_CREATE_ERROR Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB が表示された VRF 内のクライアントのデータ構造を作成できませんでした。障害を詳細に示すこれ以外のエラーがある場合があります。表示された VRF をクライアントで再設定する必要があります。つまりルータ サブモード コンフィギュレーションで「no vrf <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-GET_INSTANCE_ERROR Format: instance not found for client %s" in VRF %s"

説明 URIB が表示された VRF 内のクライアントのデータ構造を検出できませんでした。表示された VRF をクライアントで再設定する必要があります。つまりルータ サブモード コンフィギュレーションで「no vrf <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-GENERAL_PTHREAD_ERROR Format: Thread %d: %s

説明 POSIX の pthread ライブラリは URIB にエラーを返しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-EPID_MIS_MATCH_ERROR Format: %s" epid (%u) does not match known epid (%u)"

説明 クライアント指定した ID が、URIB がクライアント用に現在保存している ID と一致しません。クライアントが正しくない手順で再起動され、URIB が保持している ID が古い可能性があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-GENERAL_UI_ERROR Format: %s

説明 ユーザーインターフェイスが要求を処理中に表記のエラーが発生しました。要求を再試行する必要があります。

推奨処置 オペレータが要求を再試行する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-ASSERT_ERROR Format: "%s:%d: Assertion "%s" failed."

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。true になるアサーションが失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-FILE_OPEN_ERROR Format: File open error: %s

説明 このメッセージは、内部デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-FILE_WRITE_ERROR Format: File write error: %s

説明 このメッセージは、内部デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-OPEN_CLIENT_SHM_ERROR Format: "Failed to open client shared memory "%s": %s"

説明 呼び出し元プロセスが、名前付き URIB 共有メモリ領域を開こうとして、表示されたエラーで失敗しました。メモリステータスは「show process memory shared」で表示されます。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_TO_ERROR Format: "Send to URIB failed: %s"

説明 呼び出し元プロセスは URIB にメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_FROM_ERROR Format: Send from URIB to client %s" failed: %s"

説明 URIB が表示されたクライアントにメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_NOTIF_ERROR Format: Failed to send %s notification buffer to client %s"; retried %lu times"

説明 URIB はクライアントに通知を送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-RNH_LOOP_ERROR Format: Number of prefixes forming rnh loop exceeds %d
Flagging route %s/%d from client %s" with rnh %s/%d
as causing rnh loop"

説明 URIB は、RIB にインストールされたルートの中のループを検出しました。メッセージには、ループの原因となったクライアントが表示されています。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-XRI_TYPE_ERROR Format: Unknown XRI type %u

説明 URIB はネクストホップアドレスを表示中に不明な拡張ルート情報を検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-INCONSISTENT_STRUCTURE Format: %s

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りの状態。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-INCONSISTENT_ROUTE Format: %s: %s/%d via %s

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りのルート。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-INCONSISTENT_RNH Format: %s: %s/%d

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りの再帰ネクストホップ

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-INCONSISTENT_SUMMARY Format: %s: routes %d, rnh's %d

説明 RIB のクリーンアップ中のクライアントの予期しない残りの状態。詳細については、「show routing ipv4 unicast internal event-history errors」CLI コマンドを使用します。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-RANGE_CHECK_ERR Format: "Range check of %s failed from %s (0x%08x)"

説明 指定された値が許容範囲外です。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-MORE_INFO_ERROR Format: Client %s": %s"

説明 このエラーは、前回のエラーに関する詳細な情報を提供します。ログに記録された以前のエラーに従って処置を行う必要があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MORE_MTS_INFO_ERROR Format: source SAP is: %d dest SAP is: %d

説明 このエラーは、前回の MTS エラーに関する詳細な情報を提供します。ログに記録された以前の MTS エラーに従って処置を行う必要があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-PSS Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 URIB が呼び出した PSS API がエラーを返しました。報告されたエラーの原因を調べる必要があります。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-UFDM_MTSSEND_FAILURE Format: MTS send; to UFDM failed with unexpected error %d

説明 URIB は UFDM にルートアップデートを送信できませんでした。これは FIB から欠落しているルートがあることを示します。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-4-ROU TELIMIT_EXCEEDED Format: Number of routes (%llu) reached or exceeds configured limit (%lu); dropped (%llu)

説明 名前付きルーティング テーブル内のルート数が、設定された制限に到達しました。これ以上のルートはテーブルに追加されません

推奨処置 テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-4-ROU TELIMIT_NOT_ENFORCED Format: Number of routes (%llu) already exceeds newly configured limit (%lu); dropped (%llu)

説明 表示されたルーティング テーブルのルート数がすでに新しく設定された制限を超えています。これ以上のルートはテーブルに追加されませんが、新しい制限は適用されていません。

推奨処置 新しい制限を適用するには、テーブルをクリアするか、またはテーブルを管理シャットダウン状態を経て移行します。次にテーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-4-ROUTELIMIT_WARNING Format: Number of routes (%llu) exceeds warning limit (%lu)

説明 名前付きルーティングテーブル内のルート数が、設定された警告制限に到達しました。

推奨処置 テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-3-RNH_REFCOUNT Format: Client %s" deleting RNH %s/%u with refcount %u"

説明 クライアントは、RNH がまだ使用中に再帰ネクストホップを削除しようとしてしました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-4-ZERO_NEXTHOP Format: Client %s" added 0.0.0.0 next hop and interface %s is not point-to-point"

説明 クライアントプロトコルは、非ポイントツーポイントインターフェイスに0.0.0.0のネクストホップアドレスを追加しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-RTDEL_ERROR Format: Could not find prefix %s/%d, client %s" 's delete request"

説明 存在しないルートのルート削除要求を受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-UNEXPECTED_MESSAGE Format: %s %d. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 予期しないプロセス間メッセージを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-UNEXPECTED_VALUE Format: Unexpected value for %s

説明 記録されたイベントについて予期しない値が検出されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-INVALID_PIB Format: %s %s

説明 表示された状況で不正なプロトコル情報ブロックを検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-NH_RESOLV_LUKUP Format: Could not find %s/%d while processing %s (%d) resolve buffer

説明 正常にクリーンアップされていない未解決のネクストホップ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-4-UFDM_ACKNOT_FOUND Format: Could not find UFDM buffer with ptr 0x%08x

説明 URIB が認識していない UFDM バッファの ACK を受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-GENERAL_FAILURE Format: Failed to %s

説明 記録されたアクションは失敗し、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_RNH Format: %s" tried to add %s/%d with RNH %s/%d"

説明 予期しない RNH の不正な更新をクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_PREFIX Format: %s" tried to add %s/%d"

説明 不正なプレフィックスをクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_MASK Format: Client %s" tried to add %s/%d"

説明 不正なマスクをクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_INTF Format: Client %s" tried to add %s/%d via %s with invalid iod %d"

説明 不正なインターフェイスをクライアントからのパス追加で受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-PATH_DELETE Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB は、クライアントが削除しようとしたパスを見つけることができませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-RPATH_DELETE Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB は、クライアントが削除しようとした再帰パスを見つけることができませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-API_INIT_SEM_CLEAR Format: Cleared the API semaphore from %d

説明 API セマフォが予期しない状態にあり、正しい値に復元されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-RES_MGR_CHANGE Format: Changed u4route-mem from (%d, %d) to (%d, %d)

説明 要求された limit-resource コマンドがこのバージョンの制限値を満たすように適合されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-NH_DELETED_NIB_INFO Format: Found hidden rnh %s/%d for client %s" in deleted NIB"

説明 URIB はクライアントがテーブルの登録解除中にクライアントの非表示のネクストホップを検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-UFDM_MGMT Format: Route %s/%d in VRF management not sent to ufdm

説明 URIB は管理 VRF 内のルートを UFDM に渡そうとしました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-GENERAL_INFO Format: %s

説明 情報メッセージ

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-TRACE_OVERFLOW Format: Trace buffer %s overflowed

説明 表示されたイベント トレースがオーバーフローしました。これは正常な動作です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_RECOVERED Format: Number of routes (%llu) is below the configured limit (%lu)

説明 名前付きルーティング テーブル内のルート数が、設定された制限を下回りました。ルーティング テーブルが回復しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_REINSTALL Format: Routing table was reinstalled

説明 新しいルーティング制限を許可するため、または再インストールしきい値を超えたために、ルーティング テーブルが自動的にリロードされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_OVERFLOWED Format: Routing table statistic %s" overflowed 32 bits"

説明 ルーティング テーブルの統計情報は32ビット値だけをサポートする MIB で返されません。統計情報は、32 ビットの最大値を超えました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-ROUTECOUNT_UNDERFLOW Format: Routing table statistic current tried to underflow deleting %s/%d

説明 システムはテーブル内の現在のルート数を削減しようとしたましたが、統計情報がすでにゼロでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_BIND Format: "mts_bind failed for %s: %s"

説明 URIB は MTS キュー SAP にバインドできず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_OPTIONS Format: MTS option set failed for opcode %s: %s (%d)

説明 URIB は MTS opcode のオプションを設定できませんでした。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CMI_MTSSEND_FAILURE Format: mts_send failure for client %s: %s

説明 URIB は特定のクライアントに MTS メッセージを送信できませんでした

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CMI_PAYLOAD_CONV_ERR Format: CMI payload conversion error failure from %s order to %s order

説明 cmi ペイロード変換が正常に実行されませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_UBIND Format: mts_unbind failed for %s: %s

説明 URIB は MTS キュー SAP からアンバインドできず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_UNK_OPC Format: Received unknown MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv(%s), errno: %s

説明 URIB が MTS キューで受信していたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), error: %s

説明 URIB がメッセージを廃棄しようとしたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_SHORT_MSG_ERROR Format: Received short (%d < %d) MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_NO_PAYLOAD_ERROR Format: Received MTS message with no payload on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_SIZE_ERROR Format: %s: incorrect %s message size from client %s: %d (should be %d)

説明 URIB メッセージのサイズはメッセージタイプに対して誤っています。メッセージは廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_NO_CLIENT_SAP Format: %s: client %s" has not provided a SAP for ack"

説明 クライアントはURIBに登録済みですが、URIBが応答メッセージを送信できるようにSAPを提供していません。これにより、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_REGISTER Format: "mts_register failed for urib: %s"

説明 URIB は、URIB 通知にクライアントを登録できず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_DEREGISTER Format: "mts_deregister failed for urib: %s"

説明 URIB は、URIB 通知からクライアントを登録解除できず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

URIB メッセージ

VLAN_MGR メッセージ

エラーメッセージ VLAN_MGR-3-ERROR_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-4-WARN_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-INFO_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャ情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-5-NOTIF_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの通知メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-2-CRITICAL_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの重大なメッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_OPER_STATUS_CHG Format: VLAN %d, status changed to %s

説明 VLAN 動作状態の変更

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_CREATED Format: VLAN %d, created

説明 VLAN が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATELESS_RESTART Format: VLAN Manager stateless restart

説明 VLAN マネージャのステートレスな再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATEFULL_RESTART Format: VLAN Manager statefull restart

説明 VLAN マネージャのステートフルな再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-5-RESERVED_VLAN_RANGE_CHANGED Format: New Reserved VLAN Range Configured From VLAN %d to VLAN %d

説明 VLAN マネージャの予約済みの VLAN 再設定メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VNTAG_MGR メッセージ

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_GENERIC_SYSLOG Format: %s

説明 VNTag Manager 汎用 Syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_ENABLED Format: VNTag Manager Enabled

説明 VNTag Manager サービスのイネーブル化

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_DISABLED Format: VNTag Manager Disabled

説明 VNTag Manager サービスのディセーブル化

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_SEQ_ERROR Format: %s

説明 イベントシーケンスのいくつかの手順が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNTAG_MGR-2-VNTAG_SEQ_TIMEOUT Format: %s

説明 イベント シーケンス タイムアウト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNTAG_MGR-2-VNTAG_DVIF_LIMIT_REACHED Format: %s

説明 イベント DVIF 制限である 4k に達しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。



CHAPTER 3

ACI システム メッセージ

この章では、ACI によって生成されるシステム メッセージおよび APIC スイッチを示します。

障害メッセージについて

これらのシステム メッセージを生成する障害またはイベントの詳細については、『*Cisco APIC Faults, Events, and System Messages User Guide*』で説明されています。さらに、Web ベースの資料である『*Cisco APIC Management Information Model Reference*』にも示されています。



(注)

名前が「fsm」で始まる障害メッセージは、有限状態マシン (FSM) の内部的な障害です。これらの障害は、APIC ソフトウェア コンポーネント間の特定の内部メッセージまたはタスクを処理できないときに発生します。FSM の障害はめったに発生しません。また、発生するとしても多くの場合は一時的なものです(たとえば、システムが一時的にビジー状態であるなど)。これらのタスクには再試行が組み込まれており、再試行が数回連続で失敗した後にのみ障害が発生します。このような障害が発生すると、再試行が続行され、最終的に障害がクリアされる場合があります。FSM の障害が続く場合、推奨される処理は Cisco TAC に連絡することです。

障害メッセージ

F0020 - fltFabricSelectorIssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0020][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for node [name] due to [configQual]Configuration failed for
[dn] for node [name] due to [configQual]
```

説明

この障害は、ファブリックセクタ(ポートセクタ、カードセクタ、ノードセクタなど)が誤って設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 `invalid-port` の場合、ファブリック ポート セレクタを確認します。そこにはファブリック ポートのみ含まれている必要があります。ファブリック ポート セレクタを使用してリーフ ホスト ポートおよび FEX ホスト ポートを設定することはできません。
 - ステップ 3 `port-configured-for-apic` の場合、ファブリック ポート セレクタを確認します。コントローラに接続されているポートは、ファブリック ポート セレクタを使用して設定することはできません。
 - ステップ 4 `invalid-card` の場合、ファブリック カード セレクタを確認して、存在しないカードを参照していないかどうか調べます。カードがノードに追加されると、障害はクリアされます。
 - ステップ 5 詳細については、`fabric:SelectorIssues` のマニュアルを参照してください
 - ステップ 6 ファブリック セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
 - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0021 - `fltAaaRadiusProviderRadiusProvider_Inoperable`

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0021][inoperable][minor][DN of affected MO] Radius
Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、Radius プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 RADIUS プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 RADIUS プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 RADIUS プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0022 - `fltAaaLdapProviderLdapProvider_Inoperable`

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0022][inoperable][minor][DN of affected MO] LDAP
Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、LDAP プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 LDAP プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 LDAP プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 LDAP プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0023 -fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProvider_Inoperable**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0023][inoperable][minor][DN of affected MO] Tacacs+ Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、TACACS+ プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 TACACS+ プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 TACACS+ プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 TACACS+ プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0048 -fltStatsAExportJoblfc-export-failed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0048][stats-export-failed][minor][DN of affected MO] Statistics export failed.Failure reason: [details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

F0051 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessiveDrops

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0051][ac-tenant-drops][major][DN of affected MO]
[percentDropP]% of packets were dropped during the last collection interval for
[name] policy of type [type] under Tenant [dn]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の packets ドロップが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
 - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0052 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessPackets

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0052][ac-tenant-excess-pkts][major][DN of affected MO]
[percentExssP]% of packets were received in excess during the last collection
interval for [name] policy of type [type] under Tenant [dn]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過 packets が検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0053 - fltConfigJobConfigBackupFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0053][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration backup/restore job [name] failed with error: [details]
```

説明

この障害は、設定のエクスポート/インポート ジョブが失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラが問題なくリモート接続先に到達できること、およびリモート ファイルが正しいことを確認します
 - ステップ 2 リモート接続先が正常であることを確認します。
 - ステップ 3 この障害をクリアするために、ジョブを確認できます。GUI:
 - ステップ 4 設定ポリシーの [Operational] タブに移動します
 - ステップ 5 失敗したジョブを選択し、[Actions] メニューから [Delete] を選択します
 - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0058 - fltFirmwareDownloadDownloadFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0058][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to download the firmware image from source: [name], reason: [operQual],
details: [operQualStr]
```

説明

この障害は、ファームウェアのダウンロードが失敗すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
 - ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
 - ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
 - ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
 - ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
 - ステップ 6 ユーザ名/パスワード認証を確認します

- ステップ 7 v6 アドレスを指定している場合、IP アドレスを角括弧で囲みます。そうしないと、ホスト名と見なされます。
- ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0080 - fltDhcpProviderAddressAssignmentFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0080][address-assignment-failed][major][DN of affected MO] DHCP server (ID [id]) with an IP address of [ip] could not assign additional IP addresses.
```

説明

この障害は、DHCP サーバにクライアントに割り当てる IP アドレスが足りなくなると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 ファブリックに未使用のスイッチがある場合は廃止します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0098 - fltStatsAExportJobSw-export-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0098][stats-export-failed][minor][DN of affected MO] Statistics export failed.Failure reason: [details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

F0101 - fltEqptStorageFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0101][equipment-failed][major][DN of affected MO] Storage unit [name] on Node [id] has failed.
```

説明

この障害は、コントローラ上でストレージ デバイスに故障が起きると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 **tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0103 - fltCnwPhysIfDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0103][port-down][major][DN of affected MO] Physical Interface [id] on Node [id] is now [operSt]
```

説明

この障害は、コントローラ上の物理インターフェイスがリンクダウン状態になると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 物理ポートがピア デバイスに正しく接続されていることを確認します。

ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0104 - fltCnwAggrIfDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0104][port-down][critical][DN of affected MO] Bond Interface [id] on Node [id] is now [operSt]
```

説明

この障害は、コントローラ上の結合インターフェイスがリンクダウン状態になると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 結合を構成する物理ポートがピア デバイスに正しく接続されていることを確認します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0105 - fltMaintUpgJobUpgradeFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0105][upgrade-failed][major][DN of affected MO]
Controller [id] failed to upgrade to [desiredVersion].The upgrade has an upgrade
status of [upgradeStatus] - [upgradeStatusStr].The failure occured at the
[installStage] stage of the install.
```

説明

この障害は、コントローラ上でソフトウェア アップグレードに失敗すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 アップグレードが API 経由で実行された場合、入力されたイメージのバージョンが正しいかどうかを確認します。
 - ステップ 2 イメージをリポジトリから削除し、ファームウェア ポリシーを削除して再ポストします。
 - ステップ 3 失効したイメージ/古いイメージを解放し、ファームウェア ポリシーを削除して再ポストします。
 - ステップ 4 コントローラをリブートし、ポリシー ベースのアップグレードを使用してソフトウェアのインストールを再試行します。
 - ステップ 5 コントローラをリブートし、コマンドライン インターフェイスを使用してソフトウェアのインストールを再試行します。
 - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0106 - fltCnwPhysIfPortOutOfService

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0106][wiring-check-failed][critical][DN of affected
MO] Physical Interface [id] on Node [id] is out of service.Reason: [wiringIssues]
```

説明

この障害は、配線エラーが原因でポートがアウトオブサービス状態になると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ポートに接続されているデバイスが適切なデバイスであることを確認します。
 - ステップ 2 ポートに接続されているデバイスが接続先のファブリック用に正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 接続されているデバイスが別のファブリックから再プロビジョニングされている場合、そのデバイスの設定が初期設定にリセットされていることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0111 - fltFabricLooseNodeOperIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0111][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on LooseNode: [id], error: [[operIssues]]
```

説明

この障害は、運用上の問題がルーズ ノード(アンマネージド スイッチ)で検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 リーフ ノードへのルーズ ノード接続を確認して、再確立します
 - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0130 - fltCompCtrlrConnectFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0130][connect-failed][major][DN of affected MO]
Connection to VMM controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter
[rootContName] in domain: [domName] is failing repeatedly with error:
[[remoteErrMsg]].Please verify network connectivity of VMM controller [hostOrIp]
and check VMM controller user credentials are valid.
```

説明

この障害は、VMM コントローラにオフラインのマークが付けられると発生します。リカバリが進行中です。

推奨処置

この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 VMM コントローラへのネットワーク接続があることを確認します。
 - ステップ 2 VMM コントローラへのユーザ クレデンシャルが正しいことを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0132 - fltCompCtrlrOperationalIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0132][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for VMM controller: [hostOrIp] with name [name] in
datacenter [rootContName] in domain: [domName] due to error: [remoteOperIssues].
```

説明

この障害は、VMM コントローラにリモートまたは外部の破壊的な動作が検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 復元するには、VMM コントローラを削除して、追加し直します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0133 - fltCompCtrlrUnsupportedOperation

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0133][unsupported-operation][major][DN of affected MO]
Unsupported remote operation on controller: [hostOrIp] with name [name] in
datacenter [rootContName] in domain [domName] detected, error: [[deployIssues]]
```

説明

この障害は、コントローラの所定の設定の導入が失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ポリシーを削除して、再度追加します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0134 - fltHvsAdjConfigIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0134][config-issues][minor][DN of affected MO] Config Issues detected on LooseNode: [nbrName] connected to Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in domain [domName], error: [[configIssues]]
```

説明

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド スイッチ)に、管理アドレス設定の欠落などの設定の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ルーズ ノード上で管理アドレスを設定し、LLDP または CDP が管理アドレスをアドバタイズできるようにされていることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0135 - fltCompEpPDUnsupportedOperation

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0135][unsupported-operation][major][DN of affected MO] Unsupported remote operation detected on EPG: [faultDKey] detected in Controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] , error: [[remoteOperIssues]]
```

説明

この障害は、リモートまたは外部の EPG の破壊的な動作がコントローラ上で実行されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラ上で EPG を元の状態に復元します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0214 - fltOpflexODevOperationalIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0214][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for OpFlex device: [devId] [ip] for logical switch
[lNodeDn] detected, error: [[devOperIssues]]
```

説明

この障害は、OpFlex デバイスに関する問題があるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 復元するには、OpFlex デバイスを削除して、追加し直します。
 - ステップ 2 OpFlex のデバイスへの接続を確認します。
 - ステップ 3 デバイスの再起動を試行します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0256 - fltCoopDomCoopDomInconsistentCfg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0256][protocol-coop-topology-anomaly][major][DN of
affected MO] Inconsistent configuration in the coop council
```

説明

この障害は、カウンシル内で COOP ドメインに矛盾する設定があるときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
-

F0299 - fltBgpPeerEntryFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0299][protocol-bgp-adjacency-down][warning][DN of
affected MO] BGP peer is not established, current state [operSt]
```

説明

この障害は、ピア状態が確立されていないときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0309 - fltInfraReplicaReplicaState**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0309][init-failure][critical][DN of affected MO]
Replica [rplId] in the internal database partition (shard) [shrdId] for the
service [name] failed to initialize or failed to copy database snapshot from its
peer.
```

説明

この障害は、コントローラがサービスの一部のデータの初期化に失敗したことを報告すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
 - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
 - ステップ 3 クラスタから欠落しているコントローラがある場合、それらのコントローラが SSH などの他の方法でアクセス可能かどうかを確認します。
 - ステップ 4 クラスタの正常性と可用性に関連する他の障害を確認します
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0310 - fltInfraReplicaCommitLogState**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0310][commit-log-corruption][major][DN of affected MO]
Corruption in the commit log for replica [rplId] in the internal database partition
(shard) [shrdId] for service [name]
```

説明

この障害は、コントローラがサービスの一部のデータが破損していることを報告すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラでディスクに関するエラーを確認します
 - ステップ 2 コントローラ上のエラー ログを確認して、追加情報があるかどうかを調べます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0317 - fltInfraReplicaDatabaseState**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0317][database-corruption][major][DN of affected MO]
Corruption in the database for replica [rplId] in the internal database partition
(shard) [shrdId] for service [name]
```

説明

この障害は、コントローラが特定のサービス用の内部データストア内のデータが破損していることを報告すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラでディスクに関するエラーを確認します
 - ステップ 2 コントローラ上のエラー ログを確認して、追加情報があるかどうかを調べます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0320 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMinorFault**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0320][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

説明

この障害は、L4-L7 サービスが小規模の障害を返すと発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

F0321 - fltInfraWiNodeHealth**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0321][unhealthy][critical][DN of affected MO]
Controller [id] is unhealthy because: [health]
```

説明

この障害は、コントローラがコントローラ クラスタの分散された内部データベース(データ レイア)が十分に機能していないことを報告すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
 - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
 - ステップ 3 クラスタから欠落しているコントローラがある場合、それらのコントローラが SSH などの他の方法でアクセス可能かどうかを確認します。
 - ステップ 4 クラスタの正常性と可用性に関連する他の障害を確認します
 - ステップ 5 すべてのサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
 - ステップ 6 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
 - ステップ 7 コア ファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
 - ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0323 - fltInfraServiceHealth**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0323][unhealthy][critical][DN of affected MO] Lost
connectivity to leader for some data subset(s) of [name] on controller [id]
```

説明

この障害は、コントローラが特定のサービスの 1 つまたは複数のデータ サブセットについてレプリカ リーダーへの接続を失ったことを報告すると発生します。サービスはこの状態の要求を処理できません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
 - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
 - ステップ 3 該当のサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
 - ステップ 4 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
 - ステップ 5 コア ファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
 - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0324 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMajorFault**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0324][configuration-failed][major][DN of affected MO]
configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

説明

この障害は、L4-L7 サービスが大規模な障害を返すときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

F0325 - fltInfraLoNodeHealth**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0325][unhealthy][critical][DN of affected MO]
Connectivity has been lost to the leader for some data subset(s) of a service on
controller [id], the service may have unexpectedly restarted or failed.
```

説明

この障害は、コントローラがサービスの1つまたは複数のデータサブセットについてレプリカリーダーへの接続を失ったことを報告すると発生します。サービスはこの状態の要求を処理できません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
 - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
 - ステップ 3 該当のサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
 - ステップ 4 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
 - ステップ 5 コアファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
 - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0329 - fltVnsScriptRTInfoScriptRunTimeInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0329][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] has stopped and restart
count has exceeded maximum attempts
```

説明

この障害は、サービス スクリプトを開始するときに障害が起きると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

F0330 - fltVnsScriptRTInfoScriptFunctions**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0330][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] is missing the
following functions: [moduleStatus]
```

説明

この障害は、デバイス パッケージの機能が欠落していると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、デバイス パッケージの新しいバージョンについて L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

F0338 - fltOspfInstInstMemAlertCritical

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0338][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] OSPF instance [name] is critically low in memory
```

説明

この障害は、OSPF インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 OSPF 対応インターフェイスの数を減らします
 - ステップ 4 OSPF へのルートの数を減らします
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0341 - fltDhcpClientIfOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0341][protocol-dhcp-interface-down][major][DN of affected MO] DHCP Client interface operational state failed
```

説明

この障害は、DHCP クライアントインターフェイスの動作状態が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 APIC コントローラとノードの間のネットワーク接続を確認します
 - ステップ 2 CLI または GUI を使用してスイッチを再起動します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0344 - fltIgmPsnopInstIgmPsnopLocalLearningDisabledFault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0344][protocol-igmpsnop-limits-exceeded][major][DN of affected MO] IGMP Snooping local learning is disabled
```

説明

この障害は、IGMP スヌーピングのローカル学習が無効にされると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 リーフ ノードの背後にあるネットワーク内のマルチキャスト グループの数を減らします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0345 - fltIgmPsnopInstIgmPsnopFabricLearningDisabledFault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0345][protocol-igmpsnop-limits-exceeded][major][DN of affected MO] IGMP Snooping fabric learning is disabled
```

説明

この障害は、IGMP スヌーピングのファブリック学習が無効にされると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ファブリック内のマルチキャスト グループの数を減らします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0350 - fltLldpAdjEpAdjStMultipleNbrs

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0350][oper-state-failed][warning][DN of affected MO] Multiple neighbors discovered on port [id]
```

説明

この障害は、インターフェイス上で複数のネイバーが検出されると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0360 - fttlisisFmcastTreeTreeInactive**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0360][protocol-isis-down][warning][DN of affected MO]
Tree id [id] with root [root] became inactive
```

説明

このイベントは、マルチキャスト ツリーの動作状態が非アクティブになると発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0361 - fttlisisFmcastTreeTreeLargeDia**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0361][protocol-isis-topology-anomaly][warning][DN of
affected MO] Tree id [id] with root [root] has large dia [diameter]
```

説明

このイベントは、マルチキャスト ツリーのツリーの直径が大きいと考えられると発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0377 - fttlisisInstInstMemAlertCritical**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0377][protocol-isis-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] ISIS instance is critically low in memory
```

説明

この障害は、ISIS インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0391 - fltisislflnitError

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0391][protocol-isis-interface-initialization-failed][major][DN of affected MO] ISIS process encountered error in bringing up protocol on the interface [id]
```

説明

この障害は通常、ISIS インターフェイス固有の初期化に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0394 - fltisislflvlProtocolError

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0394][protocol-isis-interface-level-down][major][DN of affected MO] Software error encountered during protocol processing for interface
```

説明

この障害は通常、ISIS インターフェイス固有のプロトコル処理に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0397 - fltAaaRadiusProviderRadiusProviderInoperable

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0397][inoperable][minor][DN of affected MO] Radius
Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、Radius プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 RADIUS プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 RADIUS プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 RADIUS プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0398 - fltAaaLdapProviderLdapProviderInoperable

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0398][inoperable][minor][DN of affected MO] Ldap
Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、LDAP プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 LDAP プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 LDAP プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 LDAP プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0400 - fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProviderInoperable

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0400][inoperable][minor][DN of affected MO] Tacacs+ Provider [name] unreachable
```

説明

この障害は、TACACS+ プロバイダーが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 TACACS+ プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
 - ステップ 2 TACACS+ プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
 - ステップ 3 TACACS+ プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0401 - fltEqptdiagSubjUnsupported

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0401][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Diagnostics test not supported.
```

説明

この障害は、診断テストがサポートされないときに発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

F0402 - fltEqptdiagSubjNotAccessible

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0402][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Diagnostics test not accessible.
```

説明

この障害は、診断テストの対象にアクセスできないときに発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0403 - fltEqptdiagOnDSubjUnsupported**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0403][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Ondemand diagnostics test not supported.
```

説明

この障害は、オンデマンド診断テストがサポートされていないときに発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0404 - fltEqptdiagOnDSubjNotAccessible**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0404][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Ondemand diagnostics test not accessible.
```

説明

この障害は、オンデマンド診断テストの対象にアクセスできないときに発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0411 - fltEqptPsuFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0411][equipment-psu-failed][minor][DN of affected MO] Power supply failed.(serial number [ser])
```

説明

この障害は、PSU に障害が起きると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 電源装置を取り替えます
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F0412 - fltEqptPsuFanFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0412][equipment-psufan-failed][minor][DN of affected MO] Fan in power supply failed
```

説明

この障害は、PSU のファンに障害が起きると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 電源装置を取り替えます
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F0415 - fltEqptCardMismatchSlot**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0415][equipment-card-failed][major][DN of affected MO] Supervisor powered up in wrong slot (Serial number [ser])
```

説明

この障害は通常、SUP が誤ったスロットに挿入されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 SUP を正しいスロットに挿入します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F0416 - fltEqptCardUnknownSwld

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0416][equipment-card-failed][major][DN of affected MO]
Unknown software card id
```

説明

この障害は通常、不明なカード ID を持つカードがシャーシに挿入されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 シャーシからカードを取り外します
 - ステップ 2 ソフトウェア カード インデックスを既知のタイプのいずれかに修正してください
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F0418 - fltVzAnyConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0418][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for [name], [name] [name] [name]
```

説明

この障害は、範囲がコンテキスト以外のものに設定されているコントラクトが、プライベート ネットワーク内の「EPG Collection for Context」に追加されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 プライベート ネットワークの「EPG Collection for Context」に関連付けられている各コントラクトを調べます
 - ステップ 2 すべてのコントラクトの範囲が「コンテキスト」に設定されていることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0440 - fltEqptSpromSpromFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0440][equipment-sprom-failed][major][DN of affected
MO] Sprom failed [errRsn]
```


説明

この障害は通常、バックプレーン `sprom` が破損すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** `sprom` の内容を修正します
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0441 - fltEqptSpromBPBadIDPROM

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0441][equipment-sprom-failed][major][DN of affected MO] Chassis IDPROM is invalid
```

説明

この障害は、バックプレーン `IDPROM` の内容が無効にされるか、または破損すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F0449 - fltEqptSensorFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0449][equipment-sensor-failed][major][DN of affected MO] Sensor of type [type] on Node [id] has failed.
```

説明

この障害は通常、センサーに障害が起きると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** 障害が発生したコンポーネントを取り替えます
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0454 - fltLldplfPortOutOfService

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0454][wiring-check-failed][major][DN of affected MO]
Port [id] is out of service due to [wiringIssues]
```

説明

この障害は、配線エラーが原因でポートがアウトオブサービス状態になると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ポートに接続されているデバイスが適切なデバイスであることを確認します。
 - ステップ 2 ポートに接続されているデバイスが接続先のファブリック用に正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 接続されているデバイスが別のファブリックから再プロビジョニングされている場合、そのデバイスの設定が初期設定にリセットされていることを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0467 - fltFvNwlssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0467][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failedConfiguration failed for [epgPKey] node [id] [pathName] on FEX
[extChId] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] node [id]
[pathName] due to [configQual]Configuration failed for node [id] [targetDn] due
to [configQual]Configuration failed for [tDn] due to [configQual]Configuration
failed for node [id] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] due to
[configQual]Configuration failed for [epgDn] due to [configQual]
```

説明

この障害は、エンドポイント グループの設定が不完全または不適切であると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 **bd-not-present** の場合、ブリッジ ドメインがまだノードにまだ導入されていないときには一時的な問題である可能性があります。**EPG** がデフォルトのブリッジ ドメインと関連付けられている場合、接続実装ポリシーを確認します
 - ステップ 3 **context-not-present** の場合、**VRF** がまだノードにまだ導入されていないときには一時的な問題である可能性があります。**EPG** がデフォルトの **VRF** と関連付けられている場合、共通テナントのネットワークング/プロトコル ポリシーの下の接続実装ポリシーを確認します

- ステップ 4 vlan-capacity の場合、設定された EPG およびノードに配置されたブリッジ ドメインの数がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 5 vxlan-capacity の場合、設定された EPG、ノードに配置されたドメイン、および VRF の数がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 6 invalid-path の場合、設定済みのパスが存在し、有効になっていることを確認します。次の問題の可能性がります。参照されているパス(ポート/ポート チャネル/接続可能プロファイル/ルーズ ノード)がノード上にありません。EPG に関連付けられたドメインが指定されたパスを使用することを許可されていません。ドメインに関連付けられている接続可能プロファイルの設定を確認します。パス(ポート/ポート チャネル/接続可能プロファイル/ルーズ ノード)が FEX に導入されており、I2Out/I3Out の一部です。I2Out および I3Out は FEX ではサポートされていません
- ステップ 7 port-part-of-port-channel の場合、設定されたインターフェイスはポート チャネル メンバとしてすでに設定されています
- ステップ 8 port-configured-as-l3 の場合、設定されたインターフェイスは L3 としてすでに設定されています
- ステップ 9 port-configured-as-l2 の場合、設定されたインターフェイスは L2 としてすでに設定されているインターフェイスを参照しています
- ステップ 10 port-configured-for-fex の場合、設定されたインターフェイスは FEX に接続するためにすでに設定されています
- ステップ 11 port-configured-for-apic の場合、設定されたインターフェイスはコントローラに接続されています
- ステップ 12 port-channel-capacity の場合、ノードに配置された設定済みのポート チャネルの番号がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 13 native-or-untagged-encap-failure の場合、複数の encap が同じパス上でネイティブまたはタグなしとして設定されています。設定されたモードタイプを確認します
- ステップ 14 multiple-external-encap の場合、ブリッジ ドメインは、ノードごとに外部 encap を 1 つだけ使用してファブリックの外部に拡張できます
- ステップ 15 multiple-ctx-configuration の場合、L3 インターフェイスは同時に 1 つの VRF にしか属することができません
- ステップ 16 encap-already-in-use の場合、この encap を使用して別の EPG がすでに設定されています
- ステップ 17 invalid-vlan の場合、この EPG の encap は EPG が設定されているドメインには無効です
- ステップ 18 path-wiring-issues の場合、設定されたインターフェイスに配線の問題があります
- ステップ 19 詳細については、fv:NwIssues のマニュアルを参照してください
- ステップ 20 エンドポイント グループの設定が正しく、完全であることを確認します
- ステップ 21 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

F0468 - fltFvCtxConfigIssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0468][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Ctx Configuration failedCtx Configuration failed for [ctxDn] due to [configQual]
```

説明

この障害は、所定のコンテキストがファブリックで設定されていない DNS プロファイルを使用するように設定されていると発生します。ファブリック用に設定されている DNS プロファイルのみ使用できます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 dns-policy-not-present の問題の場合:設定を確認して、コンテキストによって消費される DNS プロファイルがファブリックで定義されていることを確かめます
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0469 - fltFvBDConfigIssuesConfig-failed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0469][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
BD Configuration failedBD Configuration failed for [bdDn] due to [configQual]
```

説明

この障害は、コンテキストに関連付けられた BD または AEPG に 1 つ以上の重複するサブネットが定義されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 duplicate-subnets-within-ctx の問題の場合:この BD が関連付けられているコンテキストを見つけ、コンテキストに関連付けられている他のすべての BD を見つけます。前の手順で見つけた BD に関連付けられているすべての AEPG を見つけます。コンテキストに関連付けられている AEPG および BD 用に設定された単一のサブネットがないことを確認します。
 - ステップ 2 dhcp-policy-not-present の問題の場合:設定を確認して、BD によって消費される DHCP リレー プロファイルがテナントで定義されていることを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0471 - fltEqptAsicAsicFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0471][equipment-asic-failed][major][DN of affected MO]
ASIC failed on slot SLOT:[id] (Serial number [ser]).
```

説明

この障害は、実行時にカードの ASIC に致命的な障害が検出されると発生します。

推奨処置

カードが障害状態であることが判明した場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の `show techsupport` コマンド出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0474 - fltTunnelfHwProgFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0474][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Hardware programming for tunnel interface failed.
```

説明

この障害は、ハードウェアの障害が原因でトンネル マネージャがトンネルを作成できないと発生します。

推奨処置

この障害を修正するには、トンネルの再作成を試行します。

F0475 - fltTunnelfDestUnreach**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0475][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Tunnel destination is not reachable.
```

説明

この障害は、宛先が到達不能になると発生します。

推奨処置

この障害を修正するには、宛先が到達可能になるようにします。

F0482 - fltTunnelfDestIPUnres**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0482][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Tunnel destination IP address is not resolved.
```

説明

この障害は、宛先 IP アドレスが解決されていないときに発生します。

推奨処置

この障害を修正するには、宛先 IP アドレスが解決されるようにします。

F0507 - fltVpcDomFabricLinksDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0507][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, all fabric links down.
```

説明

この障害は、すべてのファブリック リンクがダウンしているために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

スイッチのファブリック接続を確認します。

F0508 - fltVpcDomPeerRouteDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0508][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, no route to peer.
```

説明

この障害は、ピアへのルートがないために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

ピア構成とファブリック接続を確認します。

F0509 - fltVpcDomPeerUnrch

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0509][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, peer unreachable.
```

説明

この障害は、ピアが到達不能であるために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

F0510 - fltVpcDomDomCompatFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0510][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, domain compat failed.
```

説明

この障害は、ドメインの互換性の障害により vPC ドメインに起動に失敗すると発生します。

推奨処置

両方のピアのドメイン構成とハードウェアの互換性を確認します。

F0511 - fltVpcDomElectionErr**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0511][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, error in election.
```

説明

この障害は、選択エラーにより vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

ドメイン構成がピアと一致していることを確認します。

F0512 - fltVpcDomOobNotUp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0512][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, keepalive not operational.
```

説明

この障害は、キープアライブが動作不能のため vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

両方のピアでキープアライブ構成を確認します。

F0513 - fltVpcDomGlobalCompatFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0513][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] Global configuration is not consistent with peer ([compatQualStr]).
```

説明

この障害は、ピアのグローバル構成に一貫性がないときに発生します。

推奨処置

グローバル構成がピアと一致していることを確認します。

F0518 - fltVpclfIfCompatFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0518][interface-vpc-down][major][DN of affected MO]
VPC [name] configuration is not consistent with peer ([compatQualStr]).
```

説明

この障害は、ピアの vPC 設定に一貫性がないときに発生します。

推奨処置

vPC 構成がピアと一致していることを確認します。

F0520 - fltVpcKeepaliveKeepaliveSendFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0520][vpc-domain-down][critical][DN of affected MO]
Peer keep-alive send has failed.
```

説明

このイベントは、ピアのキープアライブ送信が失敗すると発生します。

推奨処置

F0522 - fltVpcKeepaliveKeepaliveRecvFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0522][vpc-domain-down][critical][DN of affected MO]
Peer keep-alive receive has failed.
```

説明

このイベントは、ピアのキープアライブ受信が失敗すると発生します。

推奨処置

F0523 - fltFvATgConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0523][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for EPG [name] due to [configIssues]Configuration failed for
[name], [name] [name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name],
[name] [name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name]
[name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name] [name]
[name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name] [name] [name]
due to [configIssues]
```


説明

この障害は、エンドポイントグループの設定が不完全または不適切であると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 エンドポイントグループの設定が正しく、完全であることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0524 - fltFvStCEpConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0524][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
For [name], application profile [name], application EPG [name], configuration
failed for static end-point [name] due to missing path
```

説明

この障害は、スタティック エンドポイントが適切に設定されていないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 スタティック エンドポイントが存在するパスで指定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0532 - fltEthpmlfPortDownInfraEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0532][interface-physical-down][critical][DN of
affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

説明

この障害は、ポートがダウンし、それがインフラおよびエンドポイントグループに使用されているときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
 - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0543 - fltEthpmlfPortDownInfraNoEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0543][interface-physical-down][major][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

説明

この障害は、ポートがダウンし、それがインフラに使用され、エンドポイント グループには使用されていないときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
 - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0546 - fltEthpmlfPortDownNoInfra

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0546][interface-physical-down][warning][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

説明

この障害は、ポートがダウンし、インフラに使用されていないときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
 - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0564 - fltVmmCtrlrPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0564][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller profile [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in
domain [name] configuration failed due to [configIssues]
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために VMM コントローラを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 VMM コントローラのポリシーが完全であることを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0565 - fltVmmEpPDDeployFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0565][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of EPG [faultDKey] failed on domain [name] due to [deployIssues]
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためにエンドポイント グループを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 VLAN プールが VMM ドメインに関連付けられていることを確認します。
 - ステップ 2 ポートカプセル化の値がエンドポイントのグループと VMM 間アソシエーションで指定されている場合、この値が VLAN カプセル化であり、VLAN プールでスタティック割り当てモードを設定したカプセル化ブロックの要素の一部であることを確認します。VXLAN ポートカプセル化はサポートされていません。
 - ステップ 3 EPG が AVS モードで VMware ドメインに関連付けられている場合、または Microsoft (SCVMM) ドメインに関連付けられている場合は、EPG の分離を無効にします。
 - ステップ 4 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0600 - fltPcAggrMbrlfPortSuspended

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0600][interface-pcubr-down][major][DN of affected MO]
Port is suspended.
```

説明

この障害は、ポートが LACP によって中断されていると発生します。

推奨処置

ポート チャネルの両側で設定を確認します。

F0603 - fltPcAggrMbrlfPortIndividual

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0603][interface-pcubr-down][minor][DN of affected MO]
Port is operationally individual.
```

説明

この障害は、ポートが運用上個別になると発生します。

推奨処置

ポート チャネルの両側で設定を確認します。

F0618 - fltMgmtNodeDefMgmtAddressNotAllocated

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0618][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Management address is not allocated to node [id]Out-of-band management address is not allocated to node [id]In-band management address is not allocated to node [id]
```

説明

この障害は、管理ノードアドレスがノードに割り当てられていないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ノードのノード管理アドレス ポリシーを作成します。
 - ステップ 2 ノード管理アドレス ポリシーに関連するその他の障害がないことを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0650 - fltTraceroutePoliciesSrcMissingSrcIp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0650][missing-ip-addr][warning][DN of affected MO] IP Address Missing for Source Endpoint with MAC [tDn] in Endpoint Group [tDn] in Application [tDn] in Tenant [tDn]
```

説明

この障害は、traceroute ポリシーの実行のために設定されている送信元エンドポイント IP アドレスがファブリックにないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 Traceroute ポリシーで設定されている送信元エンドポイント IP アドレスがファブリックに存在しており、正しいことを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0657 - fltTraceroutepRsTrEpDstMissingDestIp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0657][missing-ip-addr][warning][DN of affected MO] IP
Address Missing for Destination Endpoint with MAC [tDn] in Endpoint Group [tDn]
in Application [tDn] in Tenant [tDn]
```

説明

この障害は、traceroute ポリシーの実行のために設定されている宛先エンドポイント IP アドレスがファブリックにないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 Traceroute ポリシーで設定されている宛先エンドポイント IP アドレスがファブリックに存在しており、正しいことを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0699 - fltInfraHostCfgConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0699][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Policies from switch interface policy group [accGrpDn] failed to be deployed on
node [id].Reason: [deplSt]
```

説明

:設定された Fex/ポート ポリシー グループに関連付けられているすべてのポリシーは、ノード プロファイル用に設定された Fex/ポート セクタ プロファイルに関連付けられているすべてのノードに導入される必要があります。関連するポリシーが設定されたノードに導入されていないために、障害が発生しました。

推奨処置

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- 設定されたノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します。- 設定されたノードが関連するアクセスの Fex/ポート レベルのポリシーを処理できることを確認します。- リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集して、Cisco TAC にお問い合わせください。

F0701 - fltInfraADomPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0701][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Deployment of Domain [name] failed due to [configIssues]
```

説明

インフラ ポリシーの障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために設定されたドメインを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害メッセージを確認して、設定の問題を特定します。
 - ステップ 2 設定を変更して、欠落したパラメータを追加します。
 - ステップ 3 設定を変更して、無効な設定パラメータを削除します。
 - ステップ 4 リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0721 - fltFvnsAInstPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0721][configuration-failure][minor][DN of affected MO]
VLAN/VxLAN/NVGRE pool [name] deployment failed due to: [configIssues].
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために VLAN/VxLAN/NVGRE プールを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害メッセージを確認し、無効な設定を修正します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0749 - fltFabricProtGEpConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0749][configuration-failed][warning][DN of affected MO] Failed to configure the vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP address of [virtualIp] because: [configQual]
```

説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル (vPC) ポリシーが作成されているが、まだ導入されておらず (事前プロビジョニングのシナリオなどで)、次の少なくとも 1 つの条件が当てはまるときに発生します。

-
- ステップ 1 vPC を構成するファブリック ノードの少なくとも 1 つが準備されていない
 - ステップ 2 ファブリック ノードの少なくとも 1 つの IP アドレスが不明である
 - ステップ 3 vPC ペアを構成するファブリック ノードの 1 つが、すでに別のノードとペアになっている (各ノードは 1 つの vPC ペアしか構成できません)
 - ステップ 4 ファブリック ノードの 1 つがリーフではない (vPC のペアは 2 つのリーフ間でのみ作成できます)
 - ステップ 5 仮想 IP アドレスがまだ割り当てられていない
 - ステップ 6 論理ペア ID がまだ割り当てられていない
 - ステップ 7 ノードが同じ POD がない
-

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
 - ステップ 3 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
 - ステップ 4 ファブリック ノードがすでに他の保護グループに属していないことを確認します
 - ステップ 5 fabricExplicitGEp の場合、ペア ID が設定されていることを確認します
 - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0750 - fltFabricProtGEpOperStateChange

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0750][oper-state-change][minor][DN of affected MO] The vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP address of [virtualIp] has changed state because: [configQual]
```

説明

この障害は、vPC ポリシーがファブリック ノードに導入されており、次の少なくとも 1 つの条件が当てはまるときに発生します。

-
- ステップ 1 vPC を構成するファブリック ノードの 1 つが準備されていない
 - ステップ 2 ファブリック ノード IP アドレスが不明である
 - ステップ 3 ファブリック ノードの 1 つがリーフではない(vPC のペアは 2 つのリーフ間でのみ作成できます)
-

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
 - ステップ 3 ファブリック ノードがすでに他の保護グループに属していないことを確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0751 - fltFabricProtGEpOperStateFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0751][oper-state-fail][critical][DN of affected MO]
The vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP of [virtualIp] has a state
of [configSt] because: [configQual]
```

説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル(vPC) ペアを構成するファブリック ノードの両方のメンバーにポリシーを受信する準備が整っていないため、vPC ポリシーがもう導入されないと発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0756 - fltPoINToRefMismatchTarget**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0756][resolution-failed][minor][DN of affected MO]
Could not resolve the target [tRn] to form a named relationship.Using a default
target [tDn] instead
```

説明

この障害は、名前付きリレーションシップの設定済みターゲットを解決できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 名前付きターゲットの設定が正しく完全であること、およびその設定が存在することを確認します
 - ステップ 2 特定のリレーションシップの設定が正しく完全であることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F0757 - fltVnsAbsGraphValidationFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0757][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph template [name] for tenant [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、無効なサービス グラフ設定が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、検証エラーを修正するためにサービス グラフ設定を変更します。

F0758 - fltVnsGraphInstRenderingFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0758][graph-rendering-failed][minor][DN of affected
MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Info:
[configInfo]
```

説明

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 グラフの設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 missing-lif の場合、LDev の障害を調べるか、または LDevCtx で指定された LDev を確認します
 - ステップ 3 function-type-mismatch-failure の場合、選択された LDev の MDev で有効な MFunc を確認します
 - ステップ 4 missing-ldev-ctx の場合、LDevCtx がテナントの下で定義されているかどうか確認するか、または LDevCtx に関連付けられた LDev に適切な MDev が指定されていることを確認します。
 - ステップ 5 missing-lif の場合、機能コネクタに一致する LIF があることを確認します

- ステップ 6 `invalid-filter-referred-by-rsconntoflt` の場合、関係をフィルタ処理するための `AbsFuncConn` が形成されていることを確認します
- ステップ 7 `missing-l3ctx` の場合、`RsConnToCtxTerm` が有効な `tDn` を指していることを確認します
- ステップ 8 `param-cardinality-error` の場合、設定パラメータに有効な基数があり、`Graph` パラメータ/リレーションには最大 1 つのインスタンスしか設定できないことを確認します
- ステップ 9 `invalid-abstract-graph-config-param` の場合、すべての抽象グラフ構成が有効であることを確認します
- ステップ 10 `param-validation-failed` の場合、選択したすべてのパラメータが有効であることを確認します
- ステップ 11 `invalid-param-scope` の場合、`RsScopeToTerm` が設定されており、有効な端末または端末ノードを指していることを確認します。または、`AbsConfig` に欠落しているデフォルトの `RsScopeToTerm` がないことを確認します
- ステップ 12 `invalid-conn-for-configparam` の場合、`AbsConn` で `RsCfgToConn` が設定されており、有効なコネクタを指していることを確認します
- ステップ 13 `invalid-rsmconnatt` の場合、`AbsConn` の有効な `RsMConn` を確認します
- ステップ 14 `missing-mandatory-param` の場合、すべての必須グラフ パラメータおよびグラフ リレーションがあることを確認します
- ステップ 15 `invalid-relation-target` の場合、誤ったサービス フォルダ/パラメータ名を修正します

F0759 - fltVnsNodeInstNodeRenderingFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0759][graph-rendering-failure][minor][DN of affected MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Function node [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにグラフ設定を変更します。

F0760 - fltVnsTermNodeInstNodeRenderingFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0760][graph-rendering-failure][minor][DN of affected MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Terminal Node [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにグラフ設定を変更します。

F0761 - fltVnsGParamResolutionFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0761][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph for tenant [name] could not be instantiated.Configuration param
[name] configuration is invalid.Service graph [graphDn] for tenant [name] could
not be instantiated.Configuration param [name] for function node [name]
configuration is invalid.Service graph [name] for tenant [name] could not be
instantiated.Configuration param [name] for function node [name] configuration is
invalid.
```

説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、すべての必要なパラメータおよびフォルダを提供するために設定を変更します。

F0762 - fltVnsAbsFolderResolutionFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0762][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration folder [name], which is in tenant [name] could not be
processed.Service graph template [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration folder [name] for function [name] configuration is
invalid.Abstract function profile [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration folder [name] for shared configuration of logical devices
is invalid.
```

説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、サービス グラフの設定パラメータおよびフォルダを更新するために設定を変更します。

F0763 - fltVnsAbsParamResolutionFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0763][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration parameter [name], which is in tenant [name] could not be
processed.Service graph template [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration param [name] for function [name] configuration is
invalid.Abstract function profile [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration param [name] for shared configuration of logical devices
is invalid.
```

説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、サービス グラフの設定パラメータおよびフォルダを更新するために設定を変更します。

F0764 - fltVnsALDevConfMismatch**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0764][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
L4-L7 Devices configuration [name] for tenant [name] is invalid.
```

説明

この障害は、論理デバイスがデバイス パッケージで提供されるメタ デバイス情報と一致しない方法で設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために LDev 設定を変更します。

F0765 - fltVnsCDevConfMismatch**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0765][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Concrete device [name] in L4-L7 devices [name] for tenant [name] configuration is
invalid.
```

説明

この障害は、ユーザが提供する具象デバイス構成が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために CDev の設定を変更します。

F0766 - fltVnsGFolderResolutionFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0766][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration folder [name], which is in tenant [name] could not be
instantiated.Service graph [name] for tenant [name] could not be
instantiated.Configuration folder [name] for function [name] has an error.Service
graph template [name] for tenant [name] could not be instantiated.Configuration
folder [name] for function [name] has an error.
```

説明

この障害は、設定フォルダにエラーがあるときに発生します設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにフォルダの設定を変更します。

F0768 - fltVnsGRelResolutionFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0768][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration relation [name], which is in tenant [name] has an error.Service
graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Configuration relation
[name] for function [name] has an error.Service graph template [name] for tenant
[name] could not be instantiated.Configuration relation [name] for function [name]
has an error.
```

説明

この障害は、設定 GRel にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために GRel の設定を変更します。

F0769 - fltVnsFuncConnInstValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0769][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Function
connector instance [name] for function node [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、機能コネクタ (FuncConnInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F0770 - fltVnsTermConnInstValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0770][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Terminal node
connector instance [name] for terminal node [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、端末コネクタ (TermConnInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F0771 - fltVnsConnectionInstValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0771][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Connection
instance [name] configuration is invalid.
```

説明

この障害は、接続インスタンス (ConnectionInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F0772 - fltVnsALIfValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0772][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
LIf configuration [name] for L4-L7 Devices [name] for tenant [name] is invalid.
```

説明

この障害は、論理インターフェイスの設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F0843 - fltSyntheticATestObjPm-atest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0843][test-failure][critical][DN of affected MO]
Abstract Class ATestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint64=[propUint64],
propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] propEnum16=[propEnum16].
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0844 - fltSyntheticTLTestObjPm-tltest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0844][test-failure][minor][DN of affected MO] Concrete
Class TLTestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] [name].
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0845 - fltSyntheticCTestObjPm-ctest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0845][test-failure][major][DN of affected MO] Concrete
Class CTestObj () fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], [propBmp64], [propBmp64] [propBmp64]
[name]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0846 - fltSyntheticATestObjPe-atest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0846][test-failure][critical][DN of affected MO]
Abstract Class ATestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint64=[propUint64].
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0847 - fltSyntheticTLTestObjPe-flttest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0847][test-failure][minor][DN of affected MO] Concrete Class TLTestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32], pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] [name] [address].
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0848 - fltSyntheticCTestObjPe-ctest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0848][test-failure][major][DN of affected MO] Concrete Class CTestObj () fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32], pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], [propBmp64], [propBmp64] [propBmp64] [name] [address]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F0849 - fltInfraSelectorIssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0849][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed due to [configQual] for node [name]Configuration failed due
to [configQual] for [dn] for node [name]
```

説明

この障害は、インフラ セレクタ (ポート セレクタ、カード セレクタ、ノード セレクタ など) が誤って設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 `invalid-port` の場合、インフラ ポート セレクタ を確認します。そこではリーフ ホスト ポートまたは `fex` ホスト ポートのみ使用する必要があります。ファブリック ポートはインフラ ポート セレクタを使用して設定できません。
 - ステップ 3 `port-configured-for-apic` の場合、インフラ ポート セレクタおよび関連するポリシーを確認します。コントローラに接続されているポートは制限付きのポリシー用に設定できます。`infra::AccPortGrp` にのみ関連付けることができます。
 - ステップ 4 `invalid-card` の場合、インフラ カード セレクタ、およびそれが存在しないカードを参照しているかどうかを確認します。カードがノードに追加されると、障害はクリアされます。
 - ステップ 5 詳細については、`fabric:SelectorIssues` のマニュアルを参照してください
 - ステップ 6 インフラ セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
 - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F0853 - fltBgpRsPeerPfxPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0853][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0854 - fltCallhomeRsInvSchedulerResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0854][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

この障害は、インベントリ ポリシーが、存在しないスケジューラを参照すると発生します。

推奨処置

スケジューラの名前のスペルが正しいことを確認するか、スケジューラが存在しない場合には作成します。

F0855 - fltCallhomeRsDestGroupRelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0855][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0856 - fltCallhomeRsDestGroupResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0856][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0857 - fltCallhomeRsQueryGroupRelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0857][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0859 - fltConditionRsNodeAaaRecRetPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0859][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0860 - fltConditionRsNodeEventRecRetPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0860][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0861 - fltConditionRsNodeFaultRecRetPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0861][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0862 - fltConditionRsNodeHealthRecRetPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0862][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0864 - fltConfigRsExportSchedulerResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0864][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0865 - fltConfigRsImportSourceResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0865][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0866 - fltDatetimeRsNtpProvToNtpAuthKeyResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0866][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0867 - fltDbgacRsToEpForEpToEpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0867][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0868 - fltDbgacRsFromEpForEpToEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0868][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0869 - fltDbgacRsToLDevForEpToExtResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0869][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0870 - fltDbgacRsToEpForEpgToEpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0870][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0871 - fltDbgacRsToEpgForEpgToEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0871][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0872 - fltDbgacRsToLDevForEpgToIpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0872][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0873 - fltDbgacRsFromLDevForExtToEpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0873][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0874 - fltDbgacRsFromEpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0874][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0875 - fltDbgacRsFromEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0875][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0876 - fltDbgacRsFromLDevForIpToEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0876][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0878 - fltDbgacRsToEpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0878][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0879 - fltDbgacRsToEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0879][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0880 - fltDbgexpRsUserCtxResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0880][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0881 - fltDbgexpRsDataResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0881][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0882 - fltDbgexpRsExportDestResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0882][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0883 - fltDbgexpRsTSSchedulerResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0883][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0885 - fltDhcpRsDhcpOptionPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0885][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0886 - fltDhcpRsRelayPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0886][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0887 - fltDhcpRsProvResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0887][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0888 - fltPolRsFirmwareRepoPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0888][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0889 - fltDnsRsDnsProfileResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0889][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0897 - fltFabricRsMonModuleFabricPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0897][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0898 - fltFabricRsCallhomeInvPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0898][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0899 - fltFabricRsMonInstFabricPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0899][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0900 - fltFabricRsNodeCorePResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0900][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0901 - fltFabricRsNodeTechSupPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0901][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0902 - fltFabricRsPsulInstPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0902][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0903 - fltFabricRsMonIfFabricPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0903][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0904 - fltFabricRsAppCorePResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0904][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0905 - fltFabricRsAppMonPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0905][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0906 - fltFabricRsAppITechSupPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0906][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0907 - fltFabricRsCtrlrPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0907][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0909 - fltFabricRsLePortPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0909][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0913 - fltFabricRsLeCardPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0913][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0916 - fltFabricRsLeCardPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0916][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0917 - fltFabricRsLePortPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0917][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0918 - fltFabricRsLeNodePGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0918][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0919 - fltFabricRsCommPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0919][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0920 - fltFabricRsTimePolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0920][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0921 - fltFabricRsPodPGrpBGPRRResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0921][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0922 - fltFabricRsPodPGrpCoopPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0922][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0923 - fltFabricRsPodPGrpIsisDomPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0923][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0924 - fltFabricRsSnmppolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0924][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0925 - fltFabricRsPodPGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0925][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0926 - fltFabricRsVpclInstPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0926][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0927 - fltFabricRsSpPortPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0927][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0940 - fltFabricRsSpCardPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0940][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0943 - fltFabricRsSpCardPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0943][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0944 - fltFabricRsSpPortPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0944][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0945 - fltFabricRsSpNodePGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0945][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0946 - fltFirmwareRsFwgrppResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0946][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0947 - fltFvRsBDToOutResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0947][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0948 - fltFvRsBDToProfileResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0948][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0949 - fltFvRsBDToRelayPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0949][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0950 - fltFvRsBdFloodToResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0950][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0951 - fltFvRsBdToEpRetResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0951][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0952 - fltFvRsCtxResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0952][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0953 - fltFvRslgmpsnResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0953][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0954 - fltFvRsABDPolMonPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0954][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0955 - fltFvRsBdResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0955][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0956 - fltFvRsDomAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0956][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0957 - fltFvRsAEPgMonPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0957][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0959 - fltFvRsApMonPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0959][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0960 - fltFvRsBgpCtxPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0960][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0963 - fltFvRsCtxToEpRetResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0963][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0964 - fltFvRsOspfCtxPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0964][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0965 - fltFvRsCtxMonPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0965][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0966 - fltFvRsDomDefNsLocalResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0966][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0967 - fltFvRsConsResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0967][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0970 - fltFvRsConsIfResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0970][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0971 - fltFvRsCustQosPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0971][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0973 - fltFvRsProtByResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0973][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0974 - fltFvRsProvResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0974][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0976 - fltFvRsBDSubnetToOutResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0976][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0977 - fltFvRsBDSubnetToProfileResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0977][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0978 - fltFvRsTnDenyRuleResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0978][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0979 - fltFvRsTenantMonPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0979][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0981 - fltInfraRsVlanNsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0981][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0982 - fltInfraRsFuncToEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0982][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0983 - fltInfraRsLacpPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0983][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0984 - fltInfraRsLacplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0984][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0988 - fltInfraRsMonModuleInfraPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0988][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0989 - fltInfraRsAttEntPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0989][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0990 - fltInfraRsCdplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0990][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0991 - fltInfraRsHlIfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0991][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0992 - fltInfraRsL2InstPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0992][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0993 - fltInfraRsLldplfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0993][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0994 - fltInfraRsMonIfInfraPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0994][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0995 - fltInfraRsSpanVDestGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0995][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0996 - fltInfraRsSpanVSrcGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0996][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0997 - fltInfraRsStplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0997][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0998 - fltInfraRsMonNodeInfraPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0998][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F0999 - fltInfraRsMstInstPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0999][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1003 - fltInfraRsDomPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1003][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1004 - fltInfraRsOverrideCdplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1004][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1005 - fltInfraRsOverrideLacpPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1005][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1006 - fltInfraRsOverrideLldplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1006][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1007 - fltInfraRsCardPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1007][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1008 - f1tInfraRsConnFexSResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1008][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1009 - f1tInfraRsConnPortSResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1009][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1010 - f1tInfraRsInfraBDResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1010][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1011 - fltInfraRsAccBaseGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1011][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1012 - fltInfraRsAccNodePGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1012][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1013 - fltInfraRsAccCardPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1013][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1014 - fltInfraRsAccPortPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1014][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1015 - fltInfraRsAccBndISubgrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1015][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1016 - fltIisRsNhAttResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1016][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1017 - fltL2extRsEBdResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1017][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1018 - fltL2extRsL2DomAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1018][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1019 - fltL3extRsSubnetToProfileResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1019][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1020 - fltL3extRsEctxResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1020][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1021 - fltL3extRsL3DomAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1021][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1023 - fltMaintRsMgrppResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1023][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1024 - fltMaintRsPolCtrlrSchedulerResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1024][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1025 - fltMaintRsPolNotifResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1025][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1026 - fltMaintRsPolSchedulerResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1026][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1027 - fltMgmtRsAddrInstResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1027][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1028 - fltMgmtRsMgmtBDResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1028][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1029 - fltMgmtRsInbEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1029][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1030 - fltMgmtRsOoBConsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1030][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1031 - fltMgmtRsGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1031][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1032 - fltMgmtRsOoBProvResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1032][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1033 - fltMgmtRsOobEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1033][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1034 - fltOspfRslfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1034][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1037 - fltRtctrlRsCtxPToSubjPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1037][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1038 - fltRtctrlRsScopeToAttrPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1038][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1040 - fltSnmpRsDestGroupResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1040][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1041 - fltSpanRsDestEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1041][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1048 - fltSpanRsDestToVPortResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1048][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1049 - fltSpanRsSrcToVPortResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1049][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1053 - fltSyntheticRsPhysIfResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1053][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1054 - fltSyntheticRsPolicyResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1054][resolution-failed][minor][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1055 - fltSyntheticRsToObjResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1055][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1056 - fltSyslogRsDestGroupResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1056][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1058 - fltTestinfralabRsSnacksResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1058][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1059 - fltTraceroutepRsTrEpDstResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1059][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1060 - fltTraceroutePrtEpSrcResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1060][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1062 - fltTrigRsTriggerableResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1062][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1063 - fltVmmRsAccResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1063][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1064 - fltVmmRsCtrlrPMonPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1064][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1065 - fltVmmRsMcastAddrNsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1065][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1066 - fltVmmRsVmmCtrlrPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1066][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1067 - fltVmmRsVxlanNsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1067][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1068 - fltVmmRsDefaultCdpIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1068][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1069 - fltVmmRsDefaultL2InstPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1069][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1070 - fltVmmRsDefaultLldpIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1070][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1071 - fltVmmRsDefaultStpIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1071][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1073 - fltVnsRsCfgToConnResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1073][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1074 - fltVnsRsCfgToVConnResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1074][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1075 - fltVnsRsScopeToTermResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1075][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1076 - fltVnsRsConnToCtxTermResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1076][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1077 - fltVnsRsConnToFltResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1077][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1079 - fltVnsRsMConnAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1079][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1080 - fltVnsRsDefaultScopeToTermResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1080][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1081 - fltVnsRsALDevToDomPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1081][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1082 - fltVnsRsALDevToPhysDomPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1082][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1083 - fltVnsRsALDevToVxlanInstPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1083][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1084 - fltVnsRsDevEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1084][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1085 - fltVnsRsMDevAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1085][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1086 - fltVnsRsClfAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1086][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1087 - fltVnsRsMetalResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1087][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1088 - fltVnsRsConnectorResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1088][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1089 - fltVnsRsAbsConnectionConnsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1089][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1090 - fltVnsRsProfToMFuncResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1090][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1091 - fltVnsRsNodeToAbsFuncProfResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1091][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1092 - fltVnsRsNodeToMFuncResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1092][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1094 - fltVnsRsMgmtAddrResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1094][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1095 - fltVnsRsDevFolderToMFolderResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1095][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1096 - fltVnsRsDevPingToCDevResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1096][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1097 - fltVnsRsFolderInstToMFolderResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1097][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1098 - fltVnsRsConnToCtxTermInstResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1098][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1099 - fltVnsRsConnToFltInstResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1099][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1100 - fltVnsRsConnToLlflnstResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1100][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1101 - fltVnsRsLDevCtxToLDevResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1101][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1102 - fltVnsRsLdevIfToLDevResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1102][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1103 - fltVnsRsLifCtxToLifResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1103][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1104 - fltVnsRsInterfaceResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1104][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1105 - fltVnsRsDfctToCatResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1105][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1106 - fltVnsRsTargetResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1106][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1107 - fltVnsRsNodeInstToLDevCtxResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1107][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1110 - fltVzRsFiltGraphAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1110][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1111 - fltVzRsFiltAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1111][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1112 - fltVzRsAnyToConsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1112][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1115 - fltVzRsAnyToConsIfResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1115][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1117 - fltVzRsAnyToProvResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1117][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1121 - fltVzRsGraphAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1121][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1123 - fltVzRslfResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1123][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1125 - fltVzRslnTermGraphAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1125][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1126 - fltVzRsOutTermGraphAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1126][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1127 - fltVzRsSubjFiltAttResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1127][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1128 - fltVzRsSubjGraphAttResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1128][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1129 - fltVzRsDenyRuleResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1129][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1182 - fltL2DomVlanmgrCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1182][config-failure][warning][DN of affected MO] vlan configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1183 - fltL3DomL3vmCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1183][config-failure][warning][DN of affected MO] vrf configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1184 - fltVpcDomVpcCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1184][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC domain configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1185 - fltVpcKeepaliveVpcCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1185][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC keepalive configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1186 - fltL1PhysIfEthpmCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1186][config-failure][warning][DN of affected MO] Port
configuration failure.Reason: [ethpmCfgState] Failed Config: [ethpmCfgFailedBmp]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1187 - fltPcAggrIfPcmCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1187][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1188 - fltTunnelfTmCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1188][config-failure][warning][DN of affected MO]
tunnel configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1189 - fltL3EncRtdIfEthpmCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1189][config-failure][warning][DN of affected MO] sub-interface configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1190 - fltL2RsPathDomAttVlanmgrCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1190][config-failure][warning][DN of affected MO] vlan membership configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1191 - fltVpcRsVpcConfVpcCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1191][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1192 - fltPcRsMbrlfsPcmCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1192][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel([parentSKey]) membership configuration failure for [tSKey]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1194 - fltQospClassOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1194][qos-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] Qos class failed due to hardware programming error
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で QoS マネージャがクラスを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 QoS クラスを削除してから、再び追加します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1195 - fltQospDscpRuleOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1195][qos-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] Dscp rule failed due to hardware programming error
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で、QoS マネージャが DSCP ルールを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ルールの数を減らして、再試行します
-

F1196 - fltQospDot1pRuleOperStFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1196][qos-resource-unavailable][major][DN of affected MO] Dot1p rule failed due to hardware programming error
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で、QoS マネージャが dot1p のルールを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ルールの数を減らして、再試行します
-

F1197 - fltL2BDLearningDisabled**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1197][bd-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Learning is disabled on BD [name]
```

説明

この障害は、エンドポイントの学習が無効にされると発生します

推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 STP フラップのネットワーク接続を確認します
 - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1199 -fltSpanRsSpanSrcToL1IfAttOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1199][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span source is in failed state, reason [operStQual].
```

説明

この障害は、ポート上の SPAN 送信元が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
-

F1200 -fltSpanRsSpanSrcToL2CktEpAttOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1200][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span source is in failed state, reason [operStQual].
```

説明

この障害は、回線上の SPAN 送信元が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ネットワーク接続を確認し、回線が稼働していることを確かめます
-

F1201 -fltSpanDestinationOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1201][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span destination is in failed state, reason [operStQual].
```

説明

この障害は、SPAN 宛先が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 SPAN セッションの数を減らして、再実行します
-

F1207 - fltArpStAdjEpOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1207][protocol-arp-adjacency-down][warning][DN of affected MO] Static ARP adjacency is [operSt], reason [operStQual]
```

説明

この障害は、ARP 隣接関係の動作状態がダウンすると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ARP が設定されているポートが稼働していることを確認します
-

F1209 - fltFabricOosPathIssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1209][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for node [name], [name] [tDn] due to [configQual]
```

説明

この障害は、アウトオブサービス ポリシーが誤って設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 `invalid-path` の場合、指定されたインターフェイスが正しいことを確認します
 - ステップ 3 詳細については、`fabric:PathIssues` のマニュアルを参照してください
 - ステップ 4 ファブリック セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1213 - fltBgpInstMemAlertCritical

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1213][protocol-bgp-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] BGP instance is critically low in memory
```

説明

この障害は、BGP インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 BGP の設定でピアの数を減らします
 - ステップ 4 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1214 - fltBgpPeerEntryOperStShut

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1214][protocol-bgp-adjacency-down][warning][DN of affected MO] BGP peer is shut, reason: [shutStQual]
```

説明

この障害は、プレフィックスの制限を超えたり、メモリがなくなったりすることが原因でピアがシャットダウンされると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1215 - fltBgpPeerAfEntryAfPfxLimitExceeded

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1215][protocol-bgp-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] BGP maximum prefix limit is exceeded [acceptedPaths]
```

説明

この障害は、ピアからの承認済みのプレフィックスが設定された制限を超えると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1224 - fltSvifPortDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1224][interface-svi-down][major][DN of affected MO] SVI is down, [operStQual]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で SVI の起動に失敗すると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 SVI を再設定します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1228 - fltVzABrCPCConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1228][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for [name] [name] due to [configIssues]
```

説明

この障害は、コントラクトの設定が不完全または不適切であるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 filter-not-present の場合、設定されたフィルタが正しいかどうかを確認します
 - ステップ 4 taboo-has-no-filter の場合、禁止設定が既存のフィルタに対して正しく設定されているかどうかを確認します
 - ステップ 5 subject-not-in-use-due-to-label の場合、設定されたラベルが正しいかどうかを確認します
 - ステップ 6 any-to-prov-shared-service の場合、これは無効な設定です
 - ステップ 7 詳細については、vz:ConfigIssues のマニュアルを参照してください
 - ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1233 - fltInfraAttEntityPConfigFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1233][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of Attached Entity Profile [name] failed with error: [configIssues]
```

説明

インフラ ポリシーの障害は、CDP ポリシーと LLDP ポリシーの両方が同じ接続エンティティ プロファイルに設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害メッセージを確認して、設定の問題を特定します。
 - ステップ 2 設定を変更して、無効な設定パラメータを削除します。
 - ステップ 3 リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1236 - fltInfraRsMonFexInfraPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1236][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1237 - fltVmmRsDomMcastAddrNsResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1237][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1239 - fltFabricLinkFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1239][link-failed][critical][DN of affected MO] Link between node [n1] slot [s1] port [p1] and node [n2] slot [s2] port [p2] is invalid.[wiringIssues]
```

説明

この障害は、リンク状態が**正常**でないときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 リンクのノード間の接続が正常かどうかを確認します
 - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1240 - fltVzTabooConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1240][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for [name], [name] due to [configIssues]
```

説明

この障害は、禁止リストの設定が不完全または不適切であるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 configIssues を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認し、configIssues を修正します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1241 - fltFabricRsAppITechSupOnDResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1241][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1258 - fltInfraRsFabricNodeResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1258][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1259 - fltActrlMgmtRuleSwProgFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1259][actrl-provisioning-failed][major][DN of
affected MO] Rule failed due to software programming error
```


説明

この障害は、ソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、ポリシー マネージャが管理ルールを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 上記の設定が正常な場合は、未使用のルールを削除して、再試行します
-

F1261 - fltInfraNsIssuesConfig-failed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1261][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed due to [configQual] for node [name]Configuration failed due
to [configQual] for [instPKey] for node [name]Configuration failed due to
[configQual] for [instPKey] for node [name]
```

説明

この障害は、カプセル化名前空間 (VLAN/VXLAN 名前空間など) が誤って設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 overlapping-encap-namespace の場合、VLAN/VXLAN インスタンス プロファイルおよび関連付けられたドメイン設定を確認します。2つの重複するインスタンス プロファイルを同じノードにプッシュすることはできません。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F1262 - fltInfraServiceOptimalLeadership**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1262][unhealthy][minor][DN of affected MO] Non optimal
leader for some database partitions of [name] on controller [id]
```

説明

この障害は、一部のサービスに内部データベース パーティション (モジュール) のいくつかに理想的なレプリカ リーダーがないことをコントローラが報告すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 最低 3 つの APIC があることを確認します
 - ステップ 2 すべての APIC が使用可能であり、クラスタに完全に適合するものとして報告されていることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1284 - fltVmmRsDefaultLacpLagPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1284][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1286 - fltTraceroutepTrNodeInvalidSrcOrDst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1286][invalid-src-or-dst][minor][DN of affected MO]
The source or the destination switch for the traceroute node [name] is a spine
```

説明

この障害は、スパイン ノードが **traceroute** で送信元または宛先として使用されるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 適切なノード ID が「ターゲット DN」プロパティに含まれていることを確かめることにより、**traceroute** のポリシーが正しいノードに適用されていることを確認します。
 - ステップ 2 正しいノードが送信元および宛先として選択されていることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1295 - fltDatetimeConflIssuesConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1295][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Datetime Policy Configuration for [name] failed due to : [configQual]
```

説明

この障害は、構成の問題が原因で日付時刻ポリシー (datetime:Pol) が適用できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 日付時刻ポリシーが日付時刻サーバに到達するために使用するパス (インバンド管理ネットワークまたはアウトオブバンド管理ネットワーク経由) が正しく設定され、アクセス可能であることを確認します。
 - ステップ 2 エンドポイントグループが日付時刻ポリシー用に正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1296 - fltVpclfIfDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1296][interface-vpc-down][major][DN of affected MO]
vPC [name] is down.
```

説明

この障害は、VPC インターフェイスがダウン状態になると発生します。

推奨処置

ポートの接続を確認します。

F1297 - fltOamRsSrcEncapResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1297][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーションオブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1298 - fltFvPolDeliveryStatusConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1298][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
EPG [name] policy deployment on node [id] failed due to [deploymentState]For
tenant [epgPKey], application profile [epgPKey], deployment of application EPG
[epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey],
outside [epgPKey], deployment of external EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason
[deploymentState]For tenant [epgPKey], outside [epgPKey], deployment of external
EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey],
management profile [epgPKey], deployment of in-band EPG [epgPKey] failed on node
[id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey], management profile [epgPKey],
deployment of out-band EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]
```

説明

:この障害は、ノードへの EPg ポリシーの提供が失敗すると発生します

推奨処置

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- APIC から TEP アドレスを ping することにより、ノードが到達可能であることを確認します。- ノードがこのタイプのポリシーを導入できる(スパインが管理 EPg のみ導入できる)ことを確認します。前述の条件で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

F1299 - fltFabricCreatedByConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1299][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
A profile configuration has not been deployed on node [id], because: [deplSt]Pod
profile configuration [profileDn] has not been deployed on controller/node [id]
because: [deplSt]Controller profile configuration [profileDn] has not been
deployed on controller [id] because: [deplSt]Switch profile configuration
[profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]Module profile
configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because:
[deplSt]Interface profile configuration [profileDn] has not been deployed on node
[id] because: [deplSt]Switch profile configuration [profileDn] has not been
deployed on node [id] because: [deplSt]Module profile configuration [profileDn]
has not been deployed on node [id] because: [deplSt]Interface profile
configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]FEX
profile configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because:
[deplSt]Interface override configuration [profileDn] has not been deployed on node
[id] because: [deplSt]Interface override configuration [profileDn] has not been
deployed on node [id] because: [deplSt]Node override configuration [profileDn] has
not been deployed on node [id] because: [deplSt]Node override configuration
[profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]
```

説明

この障害が発生するのは次の場合です。セレクトラ レベルのポリシーが作成され、対応するポリシー グループ内のすべてのポリシーはそのセレクトラ レベルのポリシーのすべてのファブリック ノードに導入される必要があるが、それらのセレクトラ レベルのポリシーが 1 つ以上のファブリック ノードに導入されていない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードがこれらのセレクトア レベルのポリシーを処理できることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1300 - fltFabricRsNodeGroupConfigurationFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1300][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
A Fabric Node Group (fabricNodeGrp) configuration was not deployed on the fabric
node [id] because: [deplSt]
```

説明

この障害が発生するのは次の場合です。ファブリック ノード グループ (fabricNodeGrp) が作成され、ポリシー グループのターゲットであるすべてのポリシーがそのグループ内のすべてのファブリック ノードに導入されている必要があるが、それらのポリシーのいくつかがファブリック ノードに導入されていない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードがこれらのファブリック ノード グループ レベルのポリシーを処理できることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1305 - fltSnmpConflIssuesConfig-failed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1305][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
SNMP Policy Configuration for [name] failed due to: [configQual]
```

説明

この障害は、SNMP のポリシー設定を適用できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 access-epg-not-specified の場合、管理 EPG に対して正しく設定された関係が SNMP ポリシーにあることを確認します。
 - ステップ 2 access-epg-is-not-available の場合、影響を受けるエンドポイントが管理 EPG 内で到達可能であること、および選択された EPG を持つ管理テナントがエンドポイントで正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 context-info-is-not-present-in-epg の場合、管理テナントがコンテキスト/ネットワークとともに正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 4 community-is-not-configured-in-snmp-policy の場合、テナントの設定で指定された SNMP コミュニティがファブリックの SNMP ポリシーに存在することを確認します。
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1307 - fltVnsRsMConnAttInstResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1307][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1310 - fltVnsRsVDevToDomainRefResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1310][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1313 - fltCompHpNicOperationalIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1313][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name
[name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] HpNic: [mac], error:
[[hpNicOperIssues]]
```

説明

この障害は、リモートまたは外部の破壊的な動作がコントローラ内からホスト物理 NIC 上で実行されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 NIC を元の状態に復元します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1314 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceWarningFault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1314][configuration-failed][warning][DN of affected
MO] configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

説明

この障害は、L4-L7 サービスが警告障害を返すと発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

F1315 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceCriticalFault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1315][configuration-failed][critical][DN of affected MO] configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster [name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

説明

この障害は、L4-L7 サービスが重大な障害を返すと発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

F1317 - fltEqptPsgPNonRedun

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1317][equipment-psu-mismatch][major][DN of affected MO] Power supply group is non-redundant
```

説明

この障害は、シャーシ内に 1 つの電源しかないか、またはシャーシ内に複数の不適合の電源があるときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 電源を追加します
 - ステップ 2 不適合の電源を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1318 - fltEqptPsgPZeroPwr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1318][equipment-psu-missing][major][DN of affected MO]  
No psu detected
```

説明

この障害は、PSU が正しく検出されていないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 電源を適切に設置します
 - ステップ 2 不適合の電源を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1321 - fltEqptFtFanTrayFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1321][equipment-ft-failed][major][DN of affected MO]  
All fans in tray located in slot [id] in [role] [name] failed
```

説明

この障害は、ファン トレイに障害が起きると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 障害が起きたファン トレイを交換します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1322 - fltEqptFanFanFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1322][equipment-fan-failed][warning][DN of affected  
MO] Fan [id] in slot [id] in [role] [name] failed
```

説明

この障害は、ファンに障害が起きると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1** ファントレイを調べてまだ十分に動作しているかどうかを確認し、動作していなければ交換します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1323 - fltEqptFtSlotFanTrayMissing**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1323][equipment-ft-missing][major][DN of affected MO]
Fan tray missing in slot [id] in [role] [name]
```

説明

この障害は、ファントレイが存在しないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1** ファントレイを挿入します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1324 - fltVnsCMgmtProxyCMgmtProxy**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1324][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Configuration of management interface of device in cluster [priKey] in tenant
[priKey] failed
```

説明

この障害は、サービスノードへの管理インターフェイスの設定に障害があるときに発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、管理インターフェイスに関連する設定を削除して再送信します。

F1325 - fltVnsCtrlrEpProxyCtrlrEpProxy

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1325][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Controller Endpoint configuration for tenant [priKey] and segment [seg] on
appliance [appliance] failed
```

説明

この障害は、サービス ノードとの通信に使用されるコントローラ上の管理インターフェイスの設定に障害があるときに発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、管理インターフェイスに関連する設定を削除して再送信します。

F1329 - fltStatsAExportJoblfc-export-skipped

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1329][stats-export-skipped][minor][DN of affected MO]
Statistics export was skipped because of too many failues.Failure reason:
[details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバーの正常性を確認します。

F1330 - fltStatsAExportJobSw-export-skipped

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1330][stats-export-skipped][minor][DN of affected MO]
Statistics export was skipped because of too many failues.Failure reason:
[details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

F1332 - fltCallhomeDestStateCallhomeDestState

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1332][callhome-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Callhome message failed to send to destination [email].Please check smtp server
config
```

説明

この障害は、宛先への callhome メッセージの送信が成功しないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1336 - fltVnsAbsFuncProfValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1336][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph template function profile: [name], which is in tenant [name] is
invalid.Service graph template function profile: [name], which is in tenant [name]
is invalid.Service graph template function profile: [name], which is under the
device package by vendor [vendor], device model [model], package version [version]
is invalid.
```

説明

この障害は、無効な抽象機能プロファイルの設定が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、抽象機能プロファイルが有効になるようにします。

F1339 - fltVzSubjConfigurationMissing

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1339][configuration-missing][minor][DN of affected MO]
Configuration missing for [name] [name] [name] has a label, but no EPG is
associated: [configIssues]
```

説明

この障害は、サブジェクトにラベルがあるが、そのサブジェクトにも関連付けられているコントラクトに EPG が関連付けられていないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 `subject-not-in-use-due-to-label` の場合、設定されたラベルが正しいかどうかを確認します
 - ステップ 4 詳細については、`vz:ConfigIssues` のマニュアルを参照してください
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1340 - fltFvnsMcastAddrInstPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1340][configuration-failure][minor][DN of affected MO] Multicast Address pool [name] deployment failed due to: [configIssues].
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために、マルチキャスト アドレス プールを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害メッセージを確認し、無効な設定を修正します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1342 - fltL2RsDot1pRuleAttConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1342][dot1p-provisioning-failed][major][DN of affected MO] Configuration failed
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1343 - fltL2RsDscpRuleAttConfig-failed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1343][dscp-provisioning-failed][major][DN of affected MO] Configuration failed
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1344 - fltIpv4AddrIpv4CfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1344][config-failure][warning][DN of affected MO] Address configuration failure.Reason: [ipv4CfgState]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1345 - fltDbgacRsToEpIpfForEpToEpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1345][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1346 - fltDbgacRsFromEplpForEpToEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1346][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1347 - fltDbgacRsToEplpForEpgToEpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1347][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1348 - fltDbgacRsFromEplpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1348][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1349 - fltDbgacRsToEplpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1349][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1350 - fltTraceroutepRsTrEplpDstResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1350][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1351 - fltTraceroutepRsTrEplpSrcResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1351][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1353 - fltFileRsARemoteHostToEppResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1353][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```


説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1360 - fltCoopAdjEpCoopAdjEpDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1360][protocol-coop-adjacency-down][warning][DN of affected MO] Operational state is down, reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、COOP の隣接関係の動作状態がダウンしているときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 接続の問題を確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1362 - fltSatmFabPFexIncompatible

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1362][interface-fexfabric-incompatible][warning][DN of affected MO] FEX connected to this port incompatible
```

説明

この障害は、リーフと接続されている FEX の間に非互換性があるときに発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1364 - fltL2BDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1364][bd-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Optimized ARP forwarding is not supported with unknown MAC flood
```

説明

この障害は、ARP フラッド ノブがブリッジ専用モードで設定されていないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 この BD の ARP フラッド ノブを設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1368 - fltSnmpClientProgFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1368][protocol-snmp-provision-failed][major][DN of affected MO] SNMP Client programming failed, reason: [operStQual]
```

説明

この障害は、SNMP クライアント セキュリティのプログラミングが失敗すると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します。
 - ステップ 2 影響を受けるエンドポイントが管理 EPG で到達可能であり、
 - ステップ 3 選択された EPG を持つ管理テナントがエンドポイントで正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 4 上記の設定が正常な場合は、再試行します
-

F1369 - fltSnmpUserSecPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1369][protocol-snmp-provision-failed][major][DN of affected MO] SNMP User programming failed, reason: [operStQual]
```

説明

この障害は、SNMP ユーザ プログラミングが失敗すると問題が発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 上記の設定が正常な場合は、再試行します
-

F1370 - fltInfrallCIMsgSrcOutsider**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1370][intrusion][critical][DN of affected MO] Messages from a controller (node-[id]) with the Globally Unique Identifier (GUID) [chassis] and the IP address [addr] started arriving at [frstMsgTs] and are being rejected because: [icmsReason]
```

説明

この障害は、コントローラ クラスタによって不適切と見なされているコントローラからメッセージが定期的に到着すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害に含まれるメッセージには、コントローラ メッセージが不適切と見なされる理由も含まれています。理由を調査して解決します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1371 - fltPconsRADeploymentStatus**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1371][policy-deployment-failed][major][DN of affected MO] Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node with id [systemId]Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node with id [systemId]
```

説明

この障害は、リーフ/スパインへのポリシーの導入が失敗すると発生します。

推奨処置

"acidiag fvnread" を使用してリーフ/スパインの状態を確認し、リーフ/スパインのステータスがアクティブであることを確かめます。アクティブでない場合

-
- ステップ 1 リーフ/スパインがダウンしているかどうかを確認します
 - ステップ 2 コントローラのリーフ/スパインのネットワーク接続を確認します
 - ステップ 3 上記のオプションで解決できなかった場合は、**tech-support** を作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

アクティブである場合

-
- ステップ 1 **tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1373 - fltCompRsCtrlrPDeployFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1373][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of EPG failed on Controller: [tDn] in domain: [name] due to error:
[deployIssues]
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためにエンドポイント グループを VMM コントローラに導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関連付けられた VMM コントローラの障害を確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1374 - fltVnsRsLifCtxToBDRsolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1374][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1375 - fltVnsRsEPpInfoToBDRResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1375][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1377 - fltVnsFolderInstValidationFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1377][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Folder configuration is invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used
to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder [name]
that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl]
for contract [ctrctNameOrLbl], in bridge domain [name] for tenant [name] is
invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in private network [name] for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in application profile [name] for
tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used to
configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name]
is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、フォルダ構成が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F1378 - fltVnsParamInstValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1378][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Parameter configuration is invalid due to [configIssues]Parameter [name] of Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due
to [configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in bridge domain [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in private network [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in application profile [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]
```

説明

この障害は、パラメータの設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F1379 - fltVnsCfgRelInstValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1379][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Relation configuration is invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due
to [configIssues]Relation [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in bridge domain [name] for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Relation
[name] of Folder [name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service
graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in private network [name]
for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder [name]
that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl]
for contract [ctrctNameOrLbl], in application profile [name] for tenant [name] is
invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder [name] that is used to
configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name]
is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、関係の設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F1385 - fltOspfAdjEpFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1385][protocol-ospf-adjacency-down][warning][DN of affected MO] OSPF adjacency is not full, current state [operSt]
```

説明

この障害は、隣接関係の状態が動作していないときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1386 - fltFvBDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1386][config-error][warning][DN of affected MO] ARP flooding must be enabled when L2 unknown unicast is set to flood
```

説明

この障害は、ブリッジ ドメインの ARP フラッドが有効にされておらず、L2 の不明なユニキャストがフラッドに設定されていると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 この BD の ARP フラッドを有効にします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1387 - fltPcAggrIfEthpmCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1387][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel configuration failure.
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1394 - fltEthpmlfPortDownFabric

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1394][interface-physical-down][minor][DN of affected
MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

説明

この障害は、ポートがダウンし、ファブリックに使用されていると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
 - ステップ 2 ポートが使用中でない場合は、ポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 mcp-loop-err-disable の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F1397 - fltMgmtRsOoBCtxResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1397][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1399 - fltCommRsKeyRingResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1399][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1400 - fltMgmtRsInstPCtxResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1400][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1410 - fltInfraCISzEqObstClusterSizeEqualization

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1410][obstacle][critical][DN of affected MO] Cluster
cannot continue to [clGmChngDir] from its current size [opClSz] for the following
reason: [cseoReason].The controller ID is [ctrlrId], the service ID is [svcId],
the internal database partition (shard) ID is [shrdId] and the replica ID is
[rplId]
```

説明

この障害は、コントローラ クラスターの運用サイズが設定されたターゲット サイズに到達できないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラ クラスタが連続していることを確認します。コントローラ クラスタは端から大きくなっていく必要があります。また、クラスタ番号に欠落があってはなりません。
 - ステップ 2 クラスタの正常性が完全に適切であることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1414 -fltSyslogDestStateSyslogDestState

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1414][syslog-remote-dest-not-reachable][minor][DN of affected MO] syslog server [host] hostname not resolvable.
```

説明

この障害は、設定された syslog サーバが到達可能でないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1416 -fltVnsAbsFuncConnValidationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1416][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Function connector [name] of function node [name] for service graph template [name] for tenant [name] has an error.
```

説明

この障害は、抽象機能コネクタ (AbsFuncConn) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F1419 - fltProcEntryServiceFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1419][service-failed][major][DN of affected MO]
Service [name] failed on apic [name]
```

説明

この障害は、データ管理エンジン(DME)プロセスがコントローラ上で失敗すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 プロセスのコア ファイルがある場合は収集します
 - ステップ 2 **show tech-support** ファイルを作成します。
 - ステップ 3 Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1425 - fltIpv4AddrOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1425][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] IPv4 address is operationally down, reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、ipv4 アドレスの動作状態が、スタティック ルートでネクストホップとしてすでに設定されている `subnet-overlap/no primary/addr` に変わると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
-

F1427 - fltInfraRsVipAddrNsResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1427][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1432 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnMemberUpgradeFailure**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG
[F1432][scheduler-paused-on-member-upgrade-failure][major][DN of affected MO] The
scheduler for the firmware upgrade group [polName] is paused because one or more
members of the group failed to upgrade or the user manually paused scheduler
```

説明

この障害は次の場合に発生します。グループの 1 つ以上のメンバーがアップグレードに失敗したためにアップグレードが一時停止し、メンテナンス ポリシーで障害発生時 (**pauseOnFailure**)、またはユーザがスケジューラを手動で一時停止させるときには一時停止する必要があることが指定されている

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 スケジューラが手動で一時停止された場合は、スケジューラの一時的停止を解除します
 - ステップ 2 アップグレードが失敗した理由を示す個々のノード障害を探します。アップグレードが失敗した理由を把握します。アップグレードの失敗の原因を特定して解決したら、このメンテナンス グループに対してスケジューラの一時的停止を解除します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1433 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnClusterHealth**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1433][scheduler-paused-on-cluster-health][major][DN
of affected MO] The scheduler for the firmware upgrade group [polName] is paused
because the controller cluster is not healthy
```

説明

この障害は、クラスタが正常でないためにアップグレードが一時停止されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** クラスタが正常でない理由を示す他の障害を探します。クラスタが正常でない理由を把握し、それを修正します。正常でないコントローラ クラスタを特定して解決したら、次のアップグレード時に障害は自動的にクリアされます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1434 - fltMaintRsReltomaintpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1434][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1435 - fltSpanRsDestToVPortDefResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1435][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1436 - fltSpanRsSrcToVPortDefResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1436][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1449 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestVrfName

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1449][msg-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Failed to resolve Vrfname for destination [host] of group [name] on node [id]
([name]) of pod [podId]
```

説明

この障害は、設定された SNMP トラップの宛先エンドポイントをスイッチが解決できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 EPG が正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 3 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1450 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestEpgDn

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1450][msg-msg-failure][minor][DN of affected MO] EpgDn
not set for destination [host] of group [name] on node [id] ([name]) of pod [podId]
```

説明

この障害は、SNMP トラップ宛先に有効なエンドポイント グループ宛先が設定されていないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 SNMP トラップ宛先の EpGDn プロパティを設定します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1451 - fltEqptPsuShut

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1451][equipment-psu-down][minor][DN of affected MO] Power supply shutdown.(serial number [ser])
```

説明

この障害は、PSU がシャットダウンされると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 この PSU に電源を接続します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1467 - fltInfraRsStormctrlIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1467][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1471 - fltVmmPIInfDeployFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1471][deployment-failed][major][DN of affected MO] EPG deployment failed due to [remoteErrMsg]
```

説明

この障害は、SCVMM プラグインに例外が検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 SCVMM または WAP マシンのシステム イベントで詳細を確認します。
-

F1472 - fltSpanRsSessionToDomainRefResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1472][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1473 - fltVnsScriptRTInfoDownloadState

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1473][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] is missing the
following functions: [moduleStatus]
```

説明

この障害は、デバイス パッケージの機能が欠落していると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、デバイス パッケージの新しいバージョンについて L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

F1477 - fltIpv4NextHopOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1477][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] Route NextHop is operationally down, reason:[operStQual]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1478 - fltTopSystemDuplicateOOBMgmtIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1478][duplicate-oobmgmt-ip][major][DN of affected MO]
[oobMgmtAddr] of [name] is duplicate of [inbMgmtAddr].Continue to use the old
[oobMgmtAddr]
```

説明

この障害は、コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスがインバンド管理 IP アドレスと重複していると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスを変更します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1479 - fltTopSystemDuplicateIBMgmtIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1479][duplicate-ibmgmt-ip][major][DN of affected MO]
[inbMgmtAddr] of [name] is duplicate of [oobMgmtAddr].Continue to use the old
[inbMgmtAddr]
```

説明

この障害は、コントローラのインバンド管理 IP アドレスがアウトオブバンド管理 IP アドレスと重複していると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 コントローラのインバンド管理 IP アドレスを変更します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1480 - fltMaintUpgJobFaultFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1480][upgrade-failed][major][DN of affected MO] Fabric
node [id] failed to upgrade to [desiredVersion].The upgrade has an upgrade status
of [upgradeStatus] - [upgradeStatusStr].The failure occured at the [installStage]
stage of the install.
```

説明

この障害は、ファブリック ノード上でソフトウェア アップグレードに失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ファブリック ノードをリブートし、ポリシー アップグレードを使用して、ソフトウェアのインストールを再試行します。
 - ステップ 2 ファブリック ノードをリブートし、コマンドライン インターフェイスを使用して、ソフトウェアのインストールを再試行します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1483 - fltBfdSessSessDown**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1483][protocol-bfd-adjacency-down][major][DN of affected MO] BFD session [discr] to neighbor [destAddr] on interface [ifId] has gone down.Reason: [diag].
```

説明

この障害は、bfd セッションがダウン状態になると発生します。

推奨処置

ピアへの転送パスを確認します。

F1484 - fltOspfV3InstInstMemAlertCritical**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1484][protocol-ospfv3-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] OSPFv3 instance [name] is critically low in memory
```

説明

この障害は、ospfv3 インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ospfv3 対応インターフェイスの数を減らします
 - ステップ 4 ospfv3 へのルートの数を減らします

- ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1486 - fltInfraRsMcplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1486][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1487 - fltInfraRsOverrideMcplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1487][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1500 - fltFvRsCtxToBgpCtxAfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1500][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1501 - fltFvRsCtxToOspfCtxPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1501][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1507 - fltL3FwdCtxUneqExtRmac

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1507][vrf-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] External L3 interface router macs are not configured identically
```

説明

この障害は、すべての外部 L3 インターフェイス (外部接続用に作成) が同じルータ MAC で設定されていないと発生します。これは外部 L3 インターフェイス間のパケット転送に影響を与える可能性があります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 すべての外部ルータ L3 インターフェイスのルータ MAC を同じ値で再設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1509 - fltTopSystemInvalidIBMgmtEncap

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1509][invalid-ibmgmt-encap][major][DN of affected MO]
Inband mgmt encap vlan is invalid/missing
```

説明

この障害は、APIC インバンド管理カプセル化 VLAN が無効であるか、欠落していると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 インバンド管理カプセル化を変更または設定します

F1510 - fltL3extRInstPToProfileResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1510][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1511 - fltIpv4NextHopIpv4CfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1511][config-failure][warning][DN of affected MO]
Route NextHop configuration failure.Reason: [ipv4CfgState]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1526 - fltEqptSlotFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1526][equipment-card-failed][critical][DN of affected
MO] Module [physId] failed
```

説明

この障害は、実行時にカードに致命的なエラーが表示されると発生します。カードは障害状態になり、稼働状態に戻すことができません。

推奨処置

カードが障害状態であることが判明した場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の `show techsupport` コマンド出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1527 - fltEqptStorageFull-Warning

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1527][equipment-full][warning][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

説明

この障害は、コントローラのストレージ容量の使用率が 75% を超えると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 スペースを解放するために、障害が発生したストレージ デバイス上のパーティションでユーザが作成したファイルをクリーンアップします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1528 - fltEqptStorageFull-Major

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1528][equipment-full][major][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

説明

この障害は、ストレージ容量の利用率が 85% から 90% の間であると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 スペースを解放するために、障害が発生したストレージ デバイス上のパーティションでユーザが作成したファイルをクリーンアップします
 - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1529 - fltEqptStorageFull-Critical

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1529][equipment-full][critical][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

説明

この障害は、ストレージ容量の利用率が 90% を超えると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 満杯状態のストレージユニットを交換します
 - ステップ 2 障害が発生したストレージユニットをクリーンアップします
 - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1534 - fltFvRsBDToNdPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1534][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1539 - fltVnsRsLifCtxToOutResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1539][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1543 - fltFabricNodeInactive**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1543][node-inactive][critical][DN of affected MO] Node [id] is inactive and not reachable.
```

説明

この障害は、ノードが到達可能でないときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 到達できないノードの接続を確認します
 - ステップ 2 ノードの電源が入っているかどうかを確認します
 - ステップ 3 ノードがデコミッションされている場合、回避策として手動でノードをクリーンリブートします
 - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1544 -fltFabricNodeUnsupported**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1544][node-unsupported][critical][DN of affected MO]
Node [id] is unsupported or has been cabled incorrectly
```

説明

この障害は、サポートされないノードがファブリックに接続されていると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ノードがサポートされているモデルであり、正しく配線されているかどうかを確認します
 - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1545 -fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMajor**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1545][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval [dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId] [dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2] [dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId] [dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミックカウンタにより、大量のパケットドロップが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
 - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1546 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMinor**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1546][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少量のパケット ドロップが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
 - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1547 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMajor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1547][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過パケットが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1548 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMinor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1548][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少数の超過パケットが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1549 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMajor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1549][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量のパケット ドロップが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
 - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1550 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMinor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1550][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少量のパケット ドロップが検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
 - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1551 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMajor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1551][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過パケットが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1552 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMinor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1552][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少数の超過パケットが検出されると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
 - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1553 - fltSpanRsSrcToEpPConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1553][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to invalid EPG [tDn]:
[stateQual]([state])
```

説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関係のターゲット DN の EPG が有効であり、存在していることを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1554 - fltSpanRsSrcToCtxDefConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1554][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing/invalid private L3
network Context [tDn]: [stateQual]([state])
```

説明

この障害は、コンテキストの欠落が原因でファブリック SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関係のターゲット DN のコンテキストが有効であり、存在していることを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1555 - fltSpanRsSrcToBDDefConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1555][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing/invalid private layer
L2 network context [tDn]: [stateQual]([state])
```

説明

この障害は、BD の欠落が原因でファブリック SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関係のターゲット DN の BD が有効であり、存在していることを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1556 - fltSpanRsDestPathEpConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1556][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN destination [name]: port [tDn] on node [tDn] is not a
local port relative to the SPAN source
```

説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関係のターゲット DN の PathEp に、SrcGroup が存在するノードのローカルポートが含まれていることを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1557 - fltSpanRsProvDestGrpConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1557][configuration-failed][warning][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with destination group [name] due to missing/invalid destination group [tDn]
```

説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 関係の DN の宛先グループがファブリックに存在することを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1558 - fltSpanAcctSessionOverflown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1558][session-overflown][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN: The session has exceeded the maximum allowed (48)
```

説明

この障害は、導入された SPAN セッションの数が最大許容数を超えると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 導入された SPAN セッションの数が最大許容数未満であることを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1559 - fltSpanDestConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1559][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with destination [name] of destination group [name] due
to [fstate]Failed to configure SPAN with destination [name] of destination group
[name] on tenant [name] due to [fstate]
```

説明

この障害は、宛先に関する設定の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先に関する設定が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1560 - fltSpanASrcGrpConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1560][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source group [name] due to [fstate]
```

説明

この障害は、送信元に関する設定の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先に関する設定が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1561 - fltSpanASrcConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1561][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to [fstate]
```

説明

この障害は、個々の送信元に関する設定の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 送信元に関する設定が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1562 - fltSpanRsSrcToPathEpConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1562][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] on port [tDn] on node [tDn] due to
[fstate]
```

説明

この障害は、個々の RsSrcToPathEp に関する設定の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 PathEp への送信元に関する設定が正しいことを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1563 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pm

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1563][test-failure][major][DN of affected MO] my name
is [dn]. my ancestor name is [dn] = [dn]. my ancestor is [dn].Also ancestors priKey
is [priKey]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1564 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pe**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1564][test-failure][major][DN of affected MO] my name is [dn]. my ancestor name is [dn] = [dn]. my ancestor is [dn].Also ancestors priKey is [priKey]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1565 - fltVnsCDevStateCDevValidateFailure**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1565][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Device validate operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey] failed
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

推奨処置

このエラーが表示される場合、デバイスに正しい IP があり、パッケージによってサポートされていることを確認します。

F1566 - fltVnsCDevStateCDevModifyFailure**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1566][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Device modify operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey] failed
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、デバイス設定に障害がないかどうかを確認します。

F1567 - fltVnsCDevStateCDevAuditFailure**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1567][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Device audit operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey]
failed
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、デバイス設定に障害がないかどうかを確認します。

F1569 - fltEqptSlotMismatched**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1569][equipment-card-mismatch][critical][DN of
affected MO] Module mismatch.One of the following is true: 1) this model is not
compatible with other models already inserted 2) this model can not be inserted
in this slot 3) if supervisor slot, there is a memory mismatch with active
supervisor
```

説明

この障害は、誤ったタイプのカードがシャーシに挿入されると発生します

推奨処置

カードが不一致状態の場合、カードを交換する必要があります

F1570 - fltSpanRsSrcToEpgConfigFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1570][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing or invalid target EPG
[tDn]: [stateQual]([state])
```

説明

この障害は、送信元 EPG が欠落しているかまたは無効であるために、SPAN ポリシーの導入が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 SPAN ポリシーに設定済みの送信元 EPG が存在し、正しいことを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1571 - fltSpanRsDestEpgConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1571][configuration-failed][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with destination [name] due to missing or invalid target EPG [tDn] with IP [ip]: [stateQual]([state])
```

説明

この障害は、宛先 EPG が欠落しているかまたは無効であるために、SPAN ポリシーの導入が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 SPAN ポリシーに設定済みの宛先 EPG が存在し、正しいことを確認します
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1572 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pm

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1572][test-failure][major][DN of affected MO] This is the default messageThis is the message for switch, name is [name] and the switch only prop is [swCTestOnly]This is the message for IFC, name is [name] and the IFC only prop is [ifcCTestOnly]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

F1573 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pe

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1573][test-failure][major][DN of affected MO] This is the default messageThis is the message for switch, name is [name] and the switch only prop is [swCTestOnly]This is the message for IFC, name is [name] and the IFC only prop is [ifcCTestOnly]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1574 - fltDatetimeNtpqFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1574][ntp-error][critical][DN of affected MO] Ntp configuration on Node [id] for [remote] is not reachable
```

説明

この障害は、コントローラ上の NTP 設定に問題があるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
 - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1582 - fltFirmwareCompRunningOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1582][firmware-version-mismatch][minor][DN of affected MO] FPGA version mismatch detected.Running version: [version] Expected version:[expectedVer]
```

説明

この障害は、実行中の FPGA ファームウェアのバージョンが予期されたバージョンではないときに発生します。

推奨処置

実行中の FPGA ファームウェアを、現在実行中のイメージにバンドルされているバージョンに更新します。

F1583 -fltFirmwareCardRunningOperStFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1583][firmware-version-mismatch][minor][DN of affected MO] BIOS version mismatch detected.Running version: [biosVer] Expected version:[expectedVer]
```

説明

この障害は、実行中の BIOS ファームウェアが予期されたバージョンではないときに発生します。

推奨処置

実行中の BIOS ファームウェアを、現在実行中のイメージに推奨されるバージョンに更新します。

F1600 -fltEigrpRslfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1600][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1601 -fltFvRsCtxToEigrpCtxAfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1601][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1603 - fttlpv6AddrIpv6CfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1603][config-failure][warning][DN of affected MO]
Address configuration failure.Reason: [ipv6CfgState]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1604 - fttlpv6NexthopIpv6CfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1604][config-failure][warning][DN of affected MO]
Route Nexthop configuration failure.Reason: [ipv6CfgState]
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F1606 - fltHvsExtPolOperIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1606][oper-issues][minor][DN of affected MO]
Operational issues detected on portgroup: [name] in VM Controller:[name], VM
Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [operIssues]
```

説明

この障害は、vCenter から学習されたポート グループに問題が検出されると発生します。たとえば、EPg ポリシーの欠落などです

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害の説明に基づいてポリシーを作成することにより、問題を修正します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1613 - fltVnsCtrlrMgmtPolConfMismatch

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1613][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller management policy in tenant [name] is invalid.
```

説明

この障害は、ユーザによってポストされたインバンド管理ポリシーが誤っていると発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

F1614 - fltVnsRsVDevDomainRefContToDomainRefResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1614][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1615 - fltIpv6AddrOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1615][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] IPv6 address is operationally down, reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、ipv6 アドレス状態の動作状態が、スタティック ルートのネクストホップとしてすでに設定されている subnet-overlap/no primary/addr に変わると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
-

F1616 - fltIpv6NextHopOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1616][oper-state-failed][major][DN of affected MO]
Route NextHop is operationally down, reason:[operStQual]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1617 - fltVnsRsLIfCtxToInstPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1617][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1629 - fltFabricRsPathToLePortPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1629][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1630 - fltFabricRsPathToSpPortPGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1630][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1631 - fltInfraRsPathToAccBaseGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1631][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1639 - fltFvRsNdPfxPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1639][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1640 - fltL3extRsNdlfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1640][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1648 - fltInfraRsL2IfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1648][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1649 - fltVnsRTInfoConfMismatch

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1649][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Operation on device Package on appliance [appliance] failed
```

説明

この障害は、デバイス パッケージに対する操作が失敗すると発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、tech-support ファイルを取得し、デバイス パッケージを削除して、デバイス パッケージ再度ポストします。

F1651 - fltDbgexpPolicyStatusExportData

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1651][export-data-failed][minor][DN of affected MO]
Upload triggered at [lastCollectionTime] for policy [polName]
[lastCollectionStatus] .Check operational status for details.
```

説明

この障害は、techsupport ファイルまたはコア ファイルのエクスポート操作が成功しないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 techsupport のステータスを調べ、エラーが発生している IFC/ノードを特定します。
 - ステップ 2 データをエクスポートする宛先が正常で、到達可能であることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1654 - fltVnsRsALDevToDevMgrResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1654][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1655 - fltVnsRsCDevToChassisResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1655][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1656 - fltVnsRsChassisEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1656][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1657 - fltVnsRsChassisToMChassisResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1657][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1658 - fltVnsRsDevMgrEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1658][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1659 - fltVnsRsDevMgrToMDevMgrResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1659][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1660 - fltVnsRsMChassisToMDevResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1660][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1661 - fltVnsRsMDevMgrToMDevResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1661][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1662 - fltCoopDomCoopDomCitizenVersionLower

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1662][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of
affected MO] Leaf (citizen node) with version:[curVersion] is lower than highest
supported version:[councilMinMaxVersion] in fabric.Upgrade leaf
[lastLowerVersionAddr] to a firmware revision which supports coop version
[maxVersion]
```

説明

この障害は、リーフ (citizen ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることがスパインによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれるリーフ上のファブリック ノードファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるリーフ (citizen ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるリーフを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の **maxVersion** の値を調べます。または
 - REST API を使用して、[https://\[leaf-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml](https://[leaf-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml) から **maxVersion** の値を調べます。あるいは
 - CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]` 内の **maxVersion** の値を調べます。
- ステップ 2** 該当のリーフ上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のリーフを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1663 - fltCoopDomCoopDomOracleVersionLower

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1663][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of affected MO] Spine (oracle node) with version:[curVersion] is lower than highest supported version:[maxVersion] in fabric.Upgrade spine in question to a firmware revision which supports coop version [maxVersion]
```

説明

この障害は、スパイン (oracle ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることが別のスパインによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれるスパイン上のファブリック ノード ファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるスパイン (oracle ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるスパインを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name] Oracle Adjacencies [spine ip]** の下の **maxVersion** の値を調べます。または
 - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj) から **maxVersion** の値を調べます。あるいは
 - CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]/oracle-[spine-ip]` 内の **maxVersion** の値を調べます

- ステップ 2** 該当のスパイン上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のスパインを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1664 - fltCoopDomCoopDomVersionLower

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1664][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of affected MO] Spine (oracle node) or leaf (citizen node) with version:[curVersion] is lower than highest supported version:[maxVersion] in fabric.Upgrade node in question to a firmware revision which supports coop version [maxVersion]
```

説明

この障害は、リーフ (citizen ノード) またはスパイン (oracle ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることがリーフによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれる該当のノード上のファブリック ノード ファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるスパイン (oracle ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるスパインを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name] Oracle Adjacencies [spine ip]** の下の maxVersion の値を調べます。または
 - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[name\].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[name].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj) から maxVersion の値を調べます。あるいは
 - CLI を使用して、ファイル /mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]/oracle-[spine-ip] 内の maxVersion の値を調べます
- ステップ 2** 該当のスパイン上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のスパインを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるリーフ (citizen ノード) がないことを確認します。任意のスパインで以下を実行して、下位の COOP バージョンが含まれるリーフ ノードを特定します。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の lastLowerVersionAddr の値を調べます。または
 - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml) から lastLowerVersionAddr の値を調べます。あるいは

- CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]` 内の `lastLowerVersionAddr` の値を調べます。今度は、以下のようにして、前述の手順で特定されたリーフ ノードのサポートされる最高のバージョンが、ファブリックでサポートされる最高のバージョンより下位であることを確認します。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の `maxVersion` を調べます。または
- REST API を使用して、`https://[leaf-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml` から `maxVersion` の値を調べます。あるいは
- CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]` 内の `maxVersion` の値を調べます。

ステップ 4 該当のリーフ上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のリーフを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。

ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1665 - fltConfigRsRemotePathResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1665][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1669 - fltVmmCtrlrPMsftConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1669][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller profile [hostOrIp] with name [name] in SCVMM Cloud [rootContName] in
domain [name] configuration failed due to [msftConfigIssues]
```

説明

この障害は、`vmmCtrlrP` のプロビジョニングで SCVMM プラグインに例外が検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 SCVMM または WAP マシンのシステム イベントで詳細を確認します。

F1674 - fltSpanRsDestApicResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1674][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1676 - fltVmmAgtStatusConnectFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1676][connect-failed][major][DN of affected MO]
Communication status for Microsoft Agent is [operSt]
```

説明

この障害は、VMM コントローラ エージェントが APIC と通信できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 SCVMM サーバがオンラインであることを確認します。
 - ステップ 2 ACI SCVMM エージェントが SCVMM サーバで実行していることを確認します
 - ステップ 3 HostnameOrIp の設定を確認します。SCVMM HA セットアップへの接続は、個々のクラスタ ノード情報や Windows フェールオーバー クラスタ情報ではなく、SCVMM HA IP または FQDN を使用して設定される必要があります。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1678 - fltFvRsCtxToExtRouteTagPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1678][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1680 - fltAcRuleIpOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1680][ac-provisioning-failed][minor][DN of affected MO] [ruleId] configuration for [tenantName] [vrfName] has failed due to [operStateQual]
```

説明

この障害は、アトミック カウンタ ルール全体がプログラム可能な最大限度に到達したとき、またはサポートされない変更がアトミック カウンタ ポリシーに対して行われると発生します。acRule はプログラムされず、その代わりに障害状態のままになります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポリシーの変更が原因で障害が発生した場合、アトミック カウンタ ポリシーを無効にしてから、変更を含めて再度有効にします。
 - ステップ 2 最大限度に達したことが原因で障害が発生した場合、新しいポリシーに対応するように不要なアトミック カウンタ設定ポリシーを削除します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1686 - fltNdRsRaSubnetToNdPfxPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1686][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1688 - fltEthpmFcotDefectiveTransceiver

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1688][interface-physical-invalid-xcvr][critical][DN of affected MO] Transceiver is defective and unable to be brought up in system
```

説明

この障害は、トランシーバに欠陥があり、システムで使用できないときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 欠陥があるトランシーバを削除します
-

F1690 - fltVnsConfIssueConfIssue**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1690][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [issue]
```

説明

この障害は、不完全または不正確な構成や断続的なシステム エラーがあるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます。エラーの説明については、(vns:ConfIssue:issue) プロパティのヘルプを参照してください
- ステップ 2 設定に関連した問題を解決するために、設定が正しく、完全であることを確認します。
- ステップ 3 システムは断続的なシステム エラーから自動的に回復するため、この時点で処理を実行する必要はありません。
- ステップ 4 問題が続く場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F1691 - fltDbgacRsFromAbsEpgResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1691][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1692 - fltDbgacRsToAbsEpgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1692][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1693 - fltTroubleshootRsSessionSchedulerResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1693][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1696 - fltL1PhysIfPortEPGSpanInvalid

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG
[F1696][interface-physical-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Port
has invalid configuration of both EPG and span destination
```

説明

この障害は、ポートが epg の他に無効な SPAN の宛先にも設定されていると発生します。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 epg からポートを削除します
 - ステップ 2 SPAN の宛先としてのポートを削除します
-

F1698 - fltOpflexODevODevMissHeartbeat

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1698][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for OpFlex device: [hostName], error: [[state]]
```

説明

この障害は、OpFlex デバイスに関する問題があるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 復元するには、OpFlex デバイスを削除して、追加し直します。
 - ステップ 2 OpFlex のデバイスへの接続を確認します。
 - ステップ 3 デバイスの再起動を試行します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1699 - fltDatetimeNtpProviderStatusNtp-prov-fault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1699][protocol-ntp-provisioning-failed][warning][DN
of affected MO] Ntp configuration on [role] [name] is not synced to NTP server
```

説明

この障害は、スイッチ上の NTP 設定に問題があるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
 - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
 - ステップ 3 同期用の有効な NTP サーバの可用性を確保するために、複数の NTP サーバを設定します。
 - ステップ 4 NTP サーバが IP アドレスではなく DNS 名を使用して構成されている場合、それが有効なドメイン名かどうかを確認します。また、DNS プロバイダを使用するポリシーが設定されているかどうかを確認します。
 - ステップ 5 ACI ファブリックと NTP サーバの間にファイアウォールがある場合、ファイアウォールが NTP トラフィックを許可していることを確認します。
 - ステップ 6 NTP デーモンが NTP サーバのすべてで実行しているか、または一部で実行しているかを確認します。
 - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1700 - fltDatetimeClkPolNtp-prov-fault

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1700][protocol-ntp-sync-failed][minor][DN of affected MO] Ntp configuration on [role] [name] is [srvStatus]
```

説明

この障害は、コントローラ上の NTP 設定に問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
 - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1703 - fltTraceroutePcRsTrEpExtIpSrcResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1703][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1706 - fltInfraRsOverrideFwPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1706][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1707 - fltVmmRsDefaultFwPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1707][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1712 - fltFvOrchsInfoVipNotAllocated

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1712][deployment-failed][major][DN of affected MO] VIP Not Allocated
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1722 - fltVnsRsLDevCtxToRtrCfgResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1722][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1726 - fltMgmtConfigAddrDuplicateMgmtAddr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1726][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Duplicate IP address: [descr]Duplicate out-of-band management address:
[descr]Duplicate in-band management address: [descr]
```

説明

この障害は、同じ IP アドレスが複数のノードで設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 同じ IP アドレスを使用しているノードを特定します。
 - ステップ 2 アドレス プールまたは競合するノードに割り当てられているスタティック IP を修正します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1729 - fltOspfV3AdjEpFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1729][protocol-ospfv3-adjacency-down][warning][DN of
affected MO] OSPFv3 adjacency is not full, current state [operSt]
```

説明

この障害は、隣接関係の状態が動作していないときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1731 - fltInfraRsOverrideStpPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1731][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1778 - fltVnsRsCDevToCtrlrPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1778][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1781 - fltMgmtConfigNodeDuplicateMgmtAddr**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1781][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Multiple IP addresses: [descr]Multiple out-of-band management addresses:
[descr]Multiple in-band management addresses: [descr]
```

説明

この障害は、同じノードが複数のアドレスで設定されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 重複するアドレスを持つノードを特定します。
 - ステップ 2 アドレスプール、または同じノードに複数のアドレスを割り当てる管理グループを修正します。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1782 - fltSyntheticRsToAObjResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1782][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

これは関係の障害に関する特有の説明です。

推奨処置

これは関係の障害に関する特有の推奨処置です

F1783 - fltVnsCtrlrEpConfMismatch**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1783][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Failed to allocate address for appliance [appliance].
```

説明

この障害は、システムがクラスタ内の 1 つ以上のノードの IP アドレスを割り当てることができずと発生します。configIssues はエラーの正確な原因を示します。

推奨処置

この障害が表示される場合、アドレス範囲 (fvns:AddrInst) がクラスタに有効で、十分であるかどうかを確認します。

F1784 - fltMcplfMCPLoPrioLoopDetected**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1784][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of
affected MO] Loop is detected on lower priority MCP interface [id]
```

説明

この障害は、ループが検出されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1785 - fltMcplfMCPhlPrioLoopDetected**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1785][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of
affected MO] Loop is detected on higher priority MCP interface [id]
```

説明

この障害は、ループが検出されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1** ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1786 - fltVnsRsConnToAConnResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1786][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1787 - fltVnsRsConnToAConnInstResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1787][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1792 - fltOspfv3MaxLsaPLsaLimitExceeded**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1792][protocol-ospfv3-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] Number of non-self-originated LSAs [nonSelfLsaCnt] has exceeded
allowed limit [maxLsa]
```

説明

この障害は、ネイバーからの非自己生成 LSA の数が設定された制限を超えると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1793 - fltOspfMaxLsaPLsaLimitExceeded**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1793][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] Number of non-self-originated LSAs [nonSelfLsaCnt] has exceeded allowed limit [maxLsa]
```

説明

この障害は、ネイバーからの非自己生成 LSA の数が設定された制限を超えると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1794 - fltL2BD0ptFloodIgnored**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1794][bd-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] Optimized flooding is ignored on this BD [name]
```

説明

この障害は、リソースの制約のために最適化されたフラッド モードが BD で無視されると発生します。最適化されたフラッドの現在の制限は、ノード上に導入された 50 の BD です

推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 不明のマルチキャスト宛先アクションをフラッド モードに変更します
 - ステップ 2 最適化されたフラッド モードの不明のマルチキャスト宛先アクションを指定した BD の数を減らします
-

F1798 - fltIpv6IfOperStDown

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1798][ip-provisioning-failed][major][DN of affected MO] IPv6 LAddress is operationally down, reason:[lloperStQual]
```

説明

この障害は、ipv6 LL アドレス状態の動作状態が、スタティック ルートのネクストホップとしてすでに設定されている subnet-overlap/no primary/addr に変わると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
-

F1799 - fltVnsRsNodeToLDevResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1799][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1800 - fltActrlStatsPreFixProgFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1800][actrl-resource-unavailable][major][DN of affected MO] [pfxRuleFailed] number of Prefix failed
```

説明

この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、影響を受けるオブジェクトのポリシー マネージャがプレフィックス エントリを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 運用キャパシティ ダッシュボードでポリシー CAM の使用状況を確認します
 - ステップ 2 EPG に適用されている未使用のコントラクトとフィルタを削除します
 - ステップ 3 影響を受けるオブジェクトで説明されているリーフ スイッチを含む on-demand techsupport を収集して、TAC にお問い合わせください
-

F1801 - fltActrlStatsZoneRuleProgFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1801][actrl-resource-unavailable][major][DN of affected MO] [zoneRuleFailed] number of Rules failed
```

説明

この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、ポリシー マネージャが影響を受けるオブジェクトのコントラクト フィルタ ルールを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 運用キャパシティ ダッシュボードでポリシー CAM の使用状況を確認します
 - ステップ 2 EPG に適用されている未使用のコントラクトとフィルタを削除します
 - ステップ 3 影響を受けるオブジェクトで説明されているリーフ スイッチを含む on-demand techsupport を収集して、TAC にお問い合わせください
-

F1806 - fltConditionRsToNodePolGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1806][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1807 - fltDhcpRsToNodeGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1807][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1808 - fltFabricRsLeNodePResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1808][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1809 - fltFabricRsSpNodePResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1809][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1810 - fltFirmwareRsToFwGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1810][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1811 - fltInfraRsNodePResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1811][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1812 - fltMaintRsToMaintGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1812][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1813 - fltMgmtRsToNodeGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1813][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1815 - fltEthpmFcotBaselInvalidTransceiver

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1815][invalid-transceiver][critical][DN of affected MO] Transceiver is invalid and unable to be brought up in system
```

説明

この障害は、トランシーバが無効であるか、またはハードウェアの問題があると発生します。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 欠陥のあるトランシーバを削除して、有効なものに交換します。
 - ステップ 2 トランシーバが緩んでいる場合は押し込みます。
-

F1816 - fltIisisDomIisisDomOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1816][protocol-isis-dom-down][major][DN of affected MO] Failed to bring up protocol on the VRF [name].
```

説明

この障害は通常、VRF でのプロトコルの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F1817 - fltSpanAcctConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1817][configuration-failed][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with too many sessions
```

説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 過剰なセッションが設定されていることを確認します。
 - ステップ 2 障害メッセージを確認し、いくつかの未使用の SPAN 設定を削除します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1819 - fltSatmFabPInvalidTransceiver

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1819][interface-fexfabric-invalid-xcvr][critical][DN of affected MO] Transceiver attached to fex fabric is invalid
```

説明

この障害は、サポートされないトランシーバが FEX のファブリック リンクへの接続に使用されていると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1820 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMinor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1820][equipment-disk-limits-exceeded][minor][DN of affected MO] Disk usage for [path] is above normal
```

説明

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

推奨処置

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します
-

F1821 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMajor

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1821][equipment-disk-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Disk usage for [path] is high
```

説明

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

推奨処置

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

ステップ 1 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します

F1822 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededCritical**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1822][equipment-disk-limits-exceeded][critical][DN of affected MO] Disk usage for [path] is critically high
```

説明

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

推奨処置

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

ステップ 1 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します

F1823 - fltVnsRsLifCtxToSvcRedirectPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1823][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1824 - fltInfralncmptblClsPeerIncompatiblePeer**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1824][obstacle][critical][DN of affected MO] Peer controller is incompatible: [incmptblReason].The controller ID is [peerId], its version is [peerVersion].Cluster Version is [clusterVersion]
```

説明

この障害は、コントローラが非互換と認識されるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** 障害に含まれるメッセージには、コントローラが非互換と認識された理由も含まれています。理由を調査して解決します。
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1827 -fltPlannerRsBdVrfResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1827][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1828 -fltPlannerRsEpgBdResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1828][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1830 -fltPlannerRsGraphBdResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1830][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1831 - fltPlannerRsGraphL3OutResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1831][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1832 - fltPlannerRsToConsumerBdResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1832][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1833 - fltPlannerRsToConsumerL3OutResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1833][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1834 - fltPlannerRsToProviderBdResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1834][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1835 - fltPlannerRsToProviderL3OutResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1835][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1836 - fltPlannerRsL2OutBdResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1836][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1837 - fltPlannerRsL3OutVrfResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1837][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```


説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1838 - fltPlannerRsConsumedContractsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1838][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1839 - fltPlannerRsGraphContractsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1839][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1840 - fltPlannerRsProvidedContractsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1840][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1852 - fltPlannerRsDeployedObjectResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1852][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1853 - fltPolGCountLimitExceeded

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1853][policy-limit-exceeded][warning][DN of affected
MO] Number of [oCl] exceeds supported fabric-wide limit of [limit]
```

説明

この障害は、このタイプのポリシーの数がサポートされるファブリック全体の制限を超えると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 これらのポリシーの合計数がサポートされる制限を超えないように設定を変更します。

F1859 - fltPlannerRsDeployedFexResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1859][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1861 - fltPlannerRsEpgLabelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1861][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1862 - fltPlannerRsConnectedLeafResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1862][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1863 - fltPlannerRsFexLabelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1863][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1865 - fltPlannerRsLeafLabelsResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1865][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1867 - fltInfraFabricRecoveryFabricRecoveryInProgress**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1867][fabric-recovery-enabled][major][DN of affected MO] Fabric recovery is in progress
```

説明

この障害は、ファブリックがリカバリ モードであるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ファブリックが完全に回復する(すべてのアプライアンスとスイッチが稼働中になる)まで待ちます
 - ステップ 2 ファブリックのリカバリ モードを無効にします
-

F1869 - fltPolScopedCountLimitExceeded**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1869][policy-limit-exceeded][warning][DN of affected MO] Number of [oCl] exceeds supported scope limit of [limit]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F1887 - fltPlannerRsConnectedSpineResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1887][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1888 - fltStpIfNativevlanMissing

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1888][config-mismatch][critical][DN of affected MO]
Native vlan is not configured on interface [id], but it is receiving MST(802.1s)
BPDUs.This could result in a layer2 topology with a loop
```

説明

この障害は、ネイティブ VLAN がインターフェイスで設定されていないが、MST(802.1s)BPDUを受信していると発生します。これにより、レイヤ 2 トポロジにループが発生する可能性があります。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 インターフェイス上でネイティブ VLAN を設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1889 - fltConfigJobPropertyDecryptionFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1889][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration restore job [name] failed to decrypt the following properties:
[decryptErrors]
```

説明

この障害は、設定のインポートでセキュア フィールドの復号化に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ジョブ オブジェクトで言及されているすべてのセキュア フィールドの値を手動で設定します。
 - ステップ 2 セキュリティ キーが正しく設定されていることを確認します。
-

F1890 - fltEqptCardPowerStDeny

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1890][power-state-deny][major][DN of affected MO]
[descr] in slot [id] has power state changed to [pwrSt]
```

説明

この障害は通常、カードの電力不足のために電源を入れることができないことをスイッチが検出し、カードを電源拒否状態にすると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 電源の冗長モードを確認します
 - ステップ 2 プロビジョニングされる電源の数を増やします
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F1891 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1891][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1893 - fltBgpInvalidRREpInvalidRouteReflector

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1893][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Node [id] is not a spine and is marked as a route-reflector in the BGP Route
Reflector Node Policy Endpoint (bgp:RRNodePEp) policy contained within the BGP
Route Reflector Policy (bgp:InsPol) [name]
```

説明

この障害は、リーフが BGP ルート リフレクタとしてマークされると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** BGP ルータ リフレクタ ポリシー ノードのポリシー エンドポイント (bgp:RRNodePEp) ポリシー からリーフを削除し、別のノードを選択します。BGP ルート リフレクタになることができるのはスパインだけです。
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1904 - fltPlannerRsGraphClusterResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1904][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1905 - fltPlannerRsClusterLabelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1905][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1907 - fltImMgmtIfPortDownMgmt

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1907][interface-management-down][critical][DN of
affected MO] Port is down, reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、ポートが起動するように設定されているが、動作状態がダウンしているときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 配線を確認します
 - ステップ 2 ポートをシャットダウンして、再起動します。
-

F1909 - fltVnsRsClfAttNResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1909][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1911 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupNwsFwSyslogTooManyRemoteDest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1911][too-many-destinations][warning][DN of affected
MO] Syslog source is referring to a group ([tDn]) that contains too many remote
destinations
```

説明

この障害は、ファイアウォールの syslog 送信元がファイアウォールがサポートする数(3)より多いリモート宛先を含んでいる syslog グループを参照すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

-
- ステップ 1 合計数が 3 以下になるように、syslog グループから余分なリモート宛先を削除します。
 - ステップ 2 最大 3 つのリモート宛先を持つ新しい syslog グループを作成し、ファイアウォールの syslog 送信元をそのグループに指定します。
-

F1912 - fltInfraRsLacpInterfacePolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1912][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1925 - fltL3IpCktEplpCktEpConfigFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1925][ipckt-ep-provisioning-failed][major][DN of affected MO] IpCktEP provisioning failure
```

説明

この障害は、IpCktEP 設定が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
 - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1940 - fltEqptPsuPsuFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1940][equipment-failed][major][DN of affected MO] Power supply unit on Node [id] is failed
```

説明

この障害は、電源装置が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害が発生した電源装置を交換します
 - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F1957 - fltInfralncorrectCntrlSbstStateIncorrectCntrlSbstState

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1957][operator-action][major][DN of affected MO]
Serial number [peerMbSn] for peer controller ID [peerId] requires APPROVAL /
REJECTION / ERASURE
```

説明

この障害は、オペレータがコントローラのシリアル番号を承認、拒否、または削除することが予期されるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

-
- ステップ 1 コントローラのシリアル番号を承認します
 - ステップ 2 コントローラのシリアル番号を拒否します
 - ステップ 3 コントローラのシリアル番号を削除します
-

F1974 - fltMgmtRsInBResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1974][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1975 - fltMgmtRsOoBResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1975][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1976 - fltVnsDevConflIssueConflIssue

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1976][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [issue]
```

説明

この障害は、不完全または不正確な構成や断続的なシステム エラーがあるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます。エラーの説明については、(vns:ConflIssue:issue) プロパティのヘルプを参照してください
 - ステップ 2 設定に関連した問題を解決するために、設定が正しく、完全であることを確認します。
 - ステップ 3 システムは断続的なシステム エラーから自動的に回復するため、この時点で処理を実行する必要はありません。
 - ステップ 4 問題が続く場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F1991 - fltInfraRsBfdIpv4InstPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1991][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1992 - fltInfraRsBfdIpv6InstPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1992][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1993 - fltInfrazoneRsToNodeGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1993][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F1999 - fltPlannerRsAzureDomainTmpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1999][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2000 - fltPlannerRsAzureDomainLabelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2000][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2001 - fltPlannerRsVmwareDomainTmpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2001][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2002 - fltPlannerRsVmwareDomainLabelResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2002][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2008 - fltDppClassOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2008][dpp-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] DPP class failed due to hardware programming error
```

説明

この障害は、ハードウェア プログラミングの失敗が原因で DPP マネージャがクラスを有効化できないと発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定の問題を確認します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 DPP クラスを削除してから、再び追加します
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
 - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2009 - fltInfraRsQosDpplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2009][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2011 - fltVmmRsVswitchOverrideCdplfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2011][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2012 - fltVmmRsVswitchOverrideFwPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2012][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2013 - fltVmmRsVswitchOverrideLacpPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2013][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2014 - fltVmmRsVswitchOverrideLldplfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2014][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2015 - fltVmmRsVswitchOverrideMcpIfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2015][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2016 - fltVmmRsVswitchOverrideStpPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2016][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2031 - fltDbgacRsContextResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2031][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2041 - fltInfraRsQosEgressDppIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2041][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2042 - fltInfraRsQosIngressDppIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2042][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2043 - fltL3extRsEgressQosDppPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2043][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```


説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2044 - fltL3extRsIngressQosDppPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2044][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2060 - fltVnsRsAbsCopyConnectionResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2060][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2065 - fltVnsRsLDevDomPResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2065][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2067 - fltDbgacRsAcExtPolToContextResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2067][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2069 - fltL3extLNodePNodePathMisconfigured

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2069][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for [name], [name] [name], [name] due to [configIssues]
```

説明

この障害は、特定の l3extLNodeP の下で次のいずれかの条件が生じると発生します。- ノード導入設定があるが、そのノードのパス導入設定がない。- パス導入設定があるが、パスが存在するノードのノード導入設定がない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 RsNodeL3OutAtt ごとに少なくとも 1 つの RsPathL3OutAtt があることを確認します
 - ステップ 2 RsPathL3OutAtt ごとに対応する RsNodeL3OutAtt が設定されていることを確認します
-

F2081 - fltHvsSecGrpOperIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2081][oper-issues][minor][DN of affected MO]
Operational issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM
Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [remoteOperIssues]
```

説明

この障害は、vShield/NSX から学習されたセキュリティ グループに問題が検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害の説明に基づいてセキュリティ ポリシーを作成することにより、問題を修正します
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2100 - fltVmmRsEncapAllctrResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2100][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2105 - fltL3extRsInterleakPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2105][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2107 - fltDpplfOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2107][dpp-config-error][major][DN of affected MO] Data
Plane Policer configuration failed.Reason: [operStQual]
```

説明

この障害は、データ プレーン ポリサー ポリシーが失敗すると発生します。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 サポートされない設定が原因で障害が発生した場合、設定を削除します。
 - ステップ 2 ハードウェア プログラミング エラーが原因で障害が発生した場合、ポリシーを削除してから再適用します。
 - ステップ 3 ポリシーが適用されたインターフェイスがダウンしているために障害が発生した場合、リンクを起動します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2108 -fltFirmwareFwLocalFirmwareSyncFailure

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2108][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to sync the firmware image [name]
```

説明

この障害は、イメージがすべての IFC で複製されているときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
 - ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
 - ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
 - ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
 - ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
 - ステップ 6 リポジトリからイメージを削除して、再度ダウンロードします
 - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2109 -fltFirmwareRepoLocalFirmwareSyncFailure

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2109][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to sync the following firmware images [errorQual]
```

説明

この障害は、イメージがすべての IFC で同期されていないときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
- ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
- ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
- ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
- ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
- ステップ 6 リポジトリからイメージを削除して、再度ダウンロードします
- ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F2110 - fltL3extRsSubnetToRtSummResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2110][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2111 - fltL3extRsDampeningPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2111][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2121 - fltFabricProtGEpZoneconfiguration

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2121][configuration-failed][critical][DN of affected MO] vPC pairs are not configured in same zone
```

説明

この障害は、バーチャルポートチャネル(vPC)ポリシーが作成されたが、ノードは同じゾーンの一部ではないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードが同じゾーン設定の一部であることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2123 - fltFabricRsNodeCfgSrvResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2123][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2132 - fltCompEpCPOperIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2132][oper-issues][minor][DN of affected MO] Operational issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [remoteOperIssues]
```

説明

この障害は、vShield/NSX から学習されたセキュリティ グループに問題が検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 セキュリティ グループ ポリシー/Epg を削除して、問題を解決します
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2133 - fltHvsMbrMacConfigIssues

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2133][config-issues][major][DN of affected MO] Config Issues issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM Domain:[domName], VM Provider:[vendor] error: Multiple security group match same VNic
```

説明

この障害は、複数のセキュリティ グループが同じ VNic に一致すると生成されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 1 つの VNic に一致するようにセキュリティ グループの基準を変更します
- ステップ 2 EPG ポリシーとセキュリティ グループを削除して、再度追加します
- ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2145 - fltBfdRslfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2145][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2147 - fltInfraRsPathToSpAccGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2147][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2148 - fltInfraRsSpAccGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2148][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2149 - fltInfraRsSpAccPortPResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2149][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2167 - fltVsanCktEpVsanmgrCfgCtrl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2167][config-failure][warning][DN of affected MO] vsan
configuration failure
```


説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2168 - fltBfdAuthPBfdCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2168][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD authentication configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2169 - fltBfdIfAfBfdCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2169][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD interface address-family configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2170 - fltBfdKaPBfdCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2170][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD keepalive configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2185 - fltPimRslfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2185][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2190 - fltDhcpClientAddressAssignmentFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2190][address-assignment-failed][major][DN of
affected MO] Node (ID [id]) is configured with invalid role [configNodeRole]
```

説明

この障害は、設定されたノード ロールがノードによってアドバタイズされたロールに一致しないときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 nodeIdentity ポリシーを正しいルールで再設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2194 - fltPconsRADeploymentStatusWithCtx

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2194][policy-deployment-failed][major][DN of affected
MO] Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node [ctx]Failed to deploy
policy [polDn] to service [svc] on node [ctx]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F2226 - fltRtdmcRsFilterToRtMapPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2226][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2229 - fltFcRsVsanAttrResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2229][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2232 - fltInfraRsQosPfcIfPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2232][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2234 - fltInfraRsFcFabricPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2234][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2235 - fltInfraRsFclnstPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2235][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2238 - fltOpflexODevFaultInfoOperationalIssues**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2238][operational-issues][major][DN of affected MO]
Virtual Switch fault / [vleafIssues] / [faultDesc]
```

説明

この障害は、OpFlex デバイスに動作上の問題があるときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害の説明から、opflex デバイスに関する問題を解決します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2239 - fltOpflexIDepFaultInfoOperationalIssues**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2239][operational-issues][major][DN of affected MO]
Virtual Switch fault / [vleafIssues] / [faultDesc]
```

説明

この障害は、OpFlex エンド ポイントに動作上の問題があるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 障害の説明から、エンドポイントに関する問題を解決します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2247 - fltVmmEpgAggrDeployFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2247][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of trunk EPG [faultDKey] failed on domain [name] due to [deployIssues]
```

説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためトランク エンドポイント グループを導入できないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 VLAN プールが VMM ドメインに関連付けられていることを確認します。
 - ステップ 2 トランク EPG のカプセル化ブロックが VLAN プール内のカプセル化ブロックの一部であることを確認します。
 - ステップ 3 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2250 - fltIcmpRslfPolResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2250][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2251 - fltInfraRsQoSStdPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2251][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2274 - fltFabricRsNodeCtrlResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2274][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2275 - fltInfraRsL2PortSecurityPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2275][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2281 - fltFabricRsOLeafSToLeNodePGrpResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2281][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2282 - fltFabricRsOSpineSToSpNodePGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2282][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2283 - fltInfraRsOLeafSToAccNodePGrpResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2283][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2284 - fltFcRsVsanNsResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2284][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2299 - fltPimStaticRPEntryPolConflIssue

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2299][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、RP グループの範囲設定の欠落が原因で発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、検証エラーを修正するために RP グループの範囲設定を作成します。

F2300 - fltAnalyticsRsCollectorAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2300][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2301 - fltAnalyticsRsProfAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2301][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2302 - fltAnalyticsRsRecordPAttResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2302][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```


説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2303 - fltAnalyticsRsMonitorAttResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2303][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2305 - fltFvBDMulticastEnabledOnL2BD**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2305][config-error][warning][DN of affected MO] L3 routing must be enabled when multicast is allowed on the bridge domain
```

説明

この障害は、L3 ルーティングが無効になっているブリッジ ドメインでマルチキャストが許可されていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** BD で L3 ルーティングを有効にするか(プロパティ "unicastRoute" を "yes" に設定)、またはマルチキャストを無効にします(プロパティ mcastAllow を "false" に設定)。
 - ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F2307 - fltPimMAFilterPolConfIssue**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2307][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、無効なルート マップの設定が原因で発生します。送信元固有のルート マップのみ許可されます。

推奨処置

この障害が表示される場合、ルート マップの設定を修正します。

F2308 -fltPimBSRFilterPolConfIssue**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2308][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、無効なルート マップの設定が原因で発生します。送信元固有のルート マップのみ許可されます。

推奨処置

この障害が表示される場合、ルート マップの設定を修正します。

F2327 -fltFvLocaleConfigurationFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2327][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
On node [id], fvMode is misconfiguredFor tenant [epgPKey], application profile
[epgPKey], application EPG [epgPKey] on node [id] fvMode misconfiguration
detected.For tenant [epgPKey], outside [epgPKey], external EPG [epgPKey] failed
on node [id] fvMode misconfiguration detected.For tenant [epgPKey], outside
[epgPKey], external EPG [epgPKey] failed on node [id] fvMode misconfiguration
detected.For tenant [epgPKey], management profile [epgPKey], in-band EPG [epgPKey]
failed on node [id] fvMode misconfiguration detected.For tenant [epgPKey],
management profile [epgPKey], out-band EPG [epgPKey] failed on node [id] fvMode
misconfiguration detected.
```

説明

:この障害は、指定されたノードで特定の EPg/外部 VLAN モードの設定が誤っているときに発生します

推奨処置

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- 接続可能エンティティ プロファイルを使用するスタティック設定および EPg 導入で、一貫して同じ設定モードになっていることを確認します。指定された EPg/外部 VLAN については、モードはタグなし、またはすべてのノードインターフェイスでタグなしに一貫して設定される必要があります。前述の条件で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

F2328 - fltInfraRsFclFPolResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2328][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2330 - fltPimExtPConflssue

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2330][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

説明

この障害は、外部 SVI インターフェイスを持つ layer 3 out で PIM が有効にされているために発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、障害を解決するために layer 3 out の設定を変更することができます。

F2331 - fltIcmpResPStLimitRegEntryChange

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2331][protocol-icmp-state-limit-change][warning][DN
of affected MO] Regular entries exceeded the threshold for interface [id].Only
[availRegEntries] entries remaining
```

説明

この障害は、ステート制限の通常エントリが最大限度の 80% を超えると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2332 - fttlgrpResPStLimitResEntryChange

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2332][protocol-igmp-state-limit-change][warning][DN of affected MO] Reserved entries exceeded the threshold for interface [id].Only [availRsvdEntries] entries remaining
```

説明

この障害は、ステート制限の予約済みエントリが最大限度の 80% を超えると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2333 - fttlgrpResPStLimitRegEntryEmpty

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2333][protocol-igmp-state-limit-change][warning][DN of affected MO] Regular entries exhausted for interface [id].Will use the available reserved entries
```

説明

この障害は、通常の制限エントリは使い果たされたが、予約済みエントリがまだ使用可能であるときに発生します。あるグループが予約済みエントリ用に設定されたルート マップと一致する場合、そのグループが学習され、それ以外は除去されます

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2334 - fttlgrpResPStLimitChangeDelGrps

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2334][protocol-igmp-state-limit-change][critical][DN of affected MO] IGMP State limit reached for interface [id].Please delete additional IGMP group entries manually
```

説明

この障害は、通常エントリと予約済みエントリが使い果たされた場合、またはユーザがステート制限を通常/予約済みの制限値が既存の設定より小さいか、あるいは既存の IGMP エントリの数より小さくなるように設定している場合に発生します。この障害が発生すると、追加グループは学習されません

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 一部の IGMP グループを手動で削除します
 - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
 - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2397 - fltSvcredirDestOperStFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2397][svcredir-provision-failed][major][DN of affected MO] PBR service source is in failed state, reason [operStQual].
```

説明

この障害は、PBR サービスの宛先が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
 - ステップ 2 設定の問題を確認します
 - ステップ 3 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 4 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
-

F2398 - fltSvccopyDestOperStFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2398][svccopy-provision-failed][major][DN of affected MO] copy service source is in failed state, reason [operStQual].
```

説明

この障害は、コピー サービスの宛先が障害状態になると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
 - ステップ 2 設定の問題を確認します
 - ステップ 3 設定が正しいこと/完全であることを確認します
 - ステップ 4 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
-

F2399 - f1tFvStorageIssuesConfig-failed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2399][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failedConfiguration failed for [epgPKey] node [id] [pathName] on FEX
[extChId] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] node [id]
[pathName] due to [configQual]Configuration failed for node [id] [targetDn] due
to [configQual]Configuration failed for [tDn] due to [configQual]Configuration
failed for node [id] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] due to
[configQual]Configuration failed for [epgDn] due to [configQual]
```

説明

この障害は、エンドポイントグループの設定が不完全または不適切であると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
 - ステップ 2 insufficient-resources の場合、全体的にリソースが不足していることが原因です
 - ステップ 3 invalid-vsan の場合、この EPG カプセル化は EPG が設定されているドメインには無効です
 - ステップ 4 native-vsan-failure の場合、複数の VSAN がパスでネイティブとして設定されています
 - ステップ 5 詳細については、fv:StorageIssues のマニュアルを参照してください
 - ステップ 6 エンドポイントグループの設定が正しく、完全であることを確認します
 - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F2404 - f1tPimDomNwIssue**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2404][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [nwIssues]
```

説明

この障害は、マルチキャスト構成をサポートしていないリーフに導入されている VRF で PIM が有効にされているために発生します。

推奨処置

この障害が表示される場合、マルチキャストをサポートしていないリーフに導入されている VRF で PIM を無効にします。

F2405 - fltL2VfclfPortDownVfc

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2405][interface-down][major][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、VFC ポートがダウンすると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートがダウンした原因を確認して、問題を解決します
 - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2406 - fltL2PortSecurityPolDefMacLimitHit

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2406][mac-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Learning is disabled on if [name]
```

説明

この障害は、エンドポイントの学習がインターフェイス上で無効にされると発生します

推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 このインターフェイス上で学習された MAC の合計数を確認します
 - ステップ 2 ポートセキュリティ違反を切り替えるか、このインターフェイス上で学習できる MAC に設定されている最大限度を変更します
 - ステップ 3 最大限度が設定されていない場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2407 - fltL2MacCktEpMacCktEpConfigFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2407][macckt-ep-provisioning-failed][major][DN of affected MO] MacCktEP provisioning failure
```

説明

この障害は、MacCktEP 設定が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ハードウェアがこの設定をサポートしているかどうかを確認します
 - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2409 - fltFvBDInvalidConfigOnBD

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2409][config-error][warning][DN of affected MO] Configuration is invalid due to [configIssues].
```

説明

この障害は、ブリッジ ドメインに固有の設定エラーがあるが、igmpsnoop が無効にされていると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 「igmpsnoop is disabled on multicast enabled BD」エラーの場合、igmpsnoop を有効にする (igmp:SnoopPol で adminSt を設定する)か、マルチキャストを無効にします(プロパティ mcastAllow を [false] に設定します)
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F2421 - fltEqptdiagSubjOperStFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2421][equipment-diags-failed][minor][DN of affected MO] Diagnostics test failed. reason:[operStQual]
```


説明

この障害は、診断テストが失敗すると発生します。

推奨処置

失敗した診断テストでは、エラーがポート、カード (FRU)、またはスイッチ全体に分離されます。port-level errors の場合、ポートが無効状態にされます。カードまたはスイッチ レベルのエラーの場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の show techsupport コマンドの出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F2428 - fltCompHvOperationalIssues**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2428][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name
[name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] error: [[operIssues]]
```

説明

この障害は、ホストの opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 opflex チャンネルを起動して元の状態に戻します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2437 - fltL2VfclFPortVsanDownVfc**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2437][interface-down][minor][DN of affected MO]
PortVsan not Up , reason:[operStQual]
```

説明

この障害は、VFC portVsan がダウンすると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ポートがダウンした原因を確認して、問題を解決します
 - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2438 - fltVsanmgrInstVsanCreateFailedLimitReached

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2438][vsan-failure][minor][DN of affected MO]
Configured Vsan not UP , reason:Vsan configuration limit exceeded
```

説明

この障害は、作成された VSAN の数がノード上で許容制限を超えると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 許可される VSAN の数を確認し、未使用の VSAN をノードから削除します
 - ステップ 2 最初にサポートされる数よりも多くの VSAN を設定した場合、サポートされる数の VSAN が作成され、スイッチの再ロード後に作業中の VSAN を失う可能性があることに注意してください。
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

F2444 - fltOspfADomMaxEcmpExceeded

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2444][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] Maximum ECMP Configuration [maxEcmp] has exceeded the recommended
limit
```

説明

この障害は、最大パス設定が推奨値を超えると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F2445 - fltL2RsSrvExtIfMapTrafficMapConfigFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2445][traffic-map-config-fail][warning][DN of
affected MO] Traffic map configuration failed, reason:[configStatus]
```

説明

この障害は、トラフィック マップの設定が失敗すると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 設定されている NP ポートが現在のものと同じであることを確認します
 - ステップ 2 トラフィック マップの設定を削除し、F ポートをシャットダウンしてから、トラフィック マップを再度設定します
-

F2446 - fltL1PhysIfPortNonDefaultFECMode**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2446][interface-non-default-fecmode][major][DN of affected MO] Port has a non-default FEC mode configured
```

説明

この障害は、ポートがファブリックによって使用され、FEC モードが継承されないときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 継承する FEC モードを設定します
-

F2447 - fltL2RsSrvExtIfMapNpvCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2447][config-failure][warning][DN of affected MO] NPV Traffic Map Configure Failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2467 - fltL2VfclFcoemgrCfgCtrl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2467][config-failure][warning][DN of affected MO] vfc port configuration failure
```

説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

F2481 - flltGmpRsSnoopAccessGroupFilterRMapResolveFail**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2481][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2506 - flltL2CktEpAllowUseegNotSupported**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2506][epg-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] Allow Useeg on EPG is not supported in this platform
```

説明

この障害は、サポートされていないプラットフォームでマイクロセグメンテーションの許可が EPG に対して有効にされているときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 この EPG に対するマイクロセグメンテーションの許可をクリアします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2507 - flltL2CktEpProxyArpNotSupported**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2507][epg-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] Proxy Arp on EPG is not supported in this platform
```

説明

この障害は、サポートされていないプラットフォームでプロキシ ARP が EPG に対して有効にされているときに発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 この EPG に対するプロキシ ARP をクリアします
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2508 - fltL2CktEpProxyArpWithoutIsolationNotSupported**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2508][epg-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Without enforcing intra-epg isolation, Proxy Arp on EPG is not supported
```

説明

この障害は、EPG 内分離が適用されていないが、プロキシ ARP が EPG に対して有効にされているときに発生します。

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 この EPG に対するプロキシ ARP をクリアします
 - ステップ 2 または、この EPG に対して適用されている EPG 内分離を有効にします
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2511 - fltIgmpsnoopQuerierStQuerierIpConflict**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2511][querier-layer2-layer3-conflict][warning][DN of affected MO] Switch querier has the same IP address as the SVI querier. Configure a different IP address / remove config when routing is enabled
```

説明

この障害は、スイッチ クエリアが BD SVI クエリアと同じであると発生します

推奨処置

この障害を解決するために、別のスイッチ クエリア IP アドレスを設定するか、またはルーティングが有効にされている場合はスイッチ クエリアの設定を削除します

-
- ステップ 1 スイッチ(レイヤ 2)クエリアに SVI クエリアとは別の IP を設定するか、またはルーティングが有効にされている場合はスイッチ クエリアの設定を削除します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2514 - fltFabricLocaleConfigurationFailed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2514][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
An out of service policy configuration has not been deployed on node [id], because:
[deplSt]RsOosPath has not been deployed on controller/node [id] because:
[deplSt]RsOosSlot has not been deployed on controller/node [id] because: [deplSt]
```

説明

この障害は、アウトオブサービス ポリシーが作成されたが、それらのポリシーが 1 つ以上のファブリック ノードに導入されていないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
 - ステップ 2 対応するファブリック ノードがポリシーで指定された POD の一部であることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2531 - fltFvRsDomAttInvalidConfigOnRsDomAtt

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2531][config-error][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues].
```

説明

この障害は、EPG から VMM へのドメイン関連付けに固有の設定エラーがあるときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 導入の緊急度を「即時」に変更し、障害がクリアされたかどうかを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

F2532 - fltIcmpStRepPStReportPolLimit

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2532][static-report-masklen-lesser][warning][DN of affected MO] Static report policy has masklen lesser than 24.Please provide masklen = 24
```

説明

この障害は、IGMP 静的グループ ポリシーのグループ マスクが 24 未満のときに発生します

推奨処置

この障害を解決するには、静的グループ ポリシー ルート マップのグループ マスクを 24 以上に設定します

-
- ステップ 1 静的グループ ポリシー ルート マップでグループ マスク長を 24 以上に設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2533 - fltMcpIfMCPLoPrioLoopDetectedPerVlan

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2533][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of affected MO] Loop is detected on lower priority MCP interface [id] in [loopDetVlan]
```

説明

この障害は、ループが検出されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2534 - fltMcpIfMCPHiPrioLoopDetectedPerVlan

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2534][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of affected MO] Loop is detected on higher priority MCP interface [id] in [loopDetVlan]
```

説明

この障害は、ループが検出されると発生します

推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

-
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2542 -fltAnalyticsControllerInstallationFailed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG
[F2542][analytics-agent-image-installation-failed][major][DN of affected MO]
Image installation failed reason:[InstallOperStQual]
```

説明

この障害は、分析エージェント イメージのインストールがスイッチで失敗すると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F2543 -fltDhcpClientInvalidConfiguration**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2543][invalid-configuration][major][DN of affected MO]
Node [nodeId] with PodID [podId] has invalid configuration due to [configIssues]
```

説明

この障害は、提供される podid が存在しないと発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 podid を設定します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2547 - fltPconsRAInvalidNodeIdPodId

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2547][nodeid-not-in-pod][major][DN of affected MO]
Specified node not present in the specified pod [ctx]Specified node not present
in the specified pod [ctx]
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

F2560 - fltAaaCtrlrFipsStateCtrlr_fips_mode_changed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2560][change-in-fips-state][minor][DN of affected MO]
Fips mode changed.Reboot needed
```

説明

この障害は、FIPS 140-2 がノードで有効または無効にされると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、ノードのリブートが必要になります

-
- ステップ 1 同様のエラーがファブリック内の他のノードで生成されるかどうかを確認します
- ステップ 2 この障害が表示されるすべてのノードをリブートします
-

F2561 - fltAaaFabricSecNode_fips_mode_changed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2561][change-in-fips-state][minor][DN of affected MO]
Fips mode changed.Reboot needed
```

説明

この障害は、FIPS 140-2 がスイッチ ノードで有効または無効にされると発生します

推奨処置

この障害が表示される場合、ノードのリブートが必要になります

-
- ステップ 1 同様のエラーがファブリック内の他のノードで生成されるかどうかを確認します
- ステップ 2 この障害が表示されるすべてのノードをリブートします
-

F2562 - fltPolRsCtrlrFipsModeResolveFail

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2562][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

F2563 - fltCallhomeDestReachStateCallhomeDestReachState

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2563][callhome-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Callhome message failed to send to destination [email].Please check smtp server
config
```

説明

この障害は、宛先への callhome メッセージの送信が成功しないと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
- ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
- ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
- ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F2573 - fltTopSystemOobMgmtIPInUse

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2573][oobmgmt-ip-in-use][major][DN of affected MO]
[oobMgmtAddr] of [name] is already in use.
```

説明

この障害は、コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスが使用中のため(ローカルまたはリモート)に割り当てることができないときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** この IP を使用しているインターフェイスを特定します。例:Linux ユーティリティ 'arping' を使用して、IP アドレス `arping -I oobmgmt -c 1` を使用するインターフェイスの MAC アドレスを検索します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Connect**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][connect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Connect)
```

説明

この障害は、コントローラの接続ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** コントローラ名、IP アドレス、およびログイン クレデンシャルが正しいことを確認します
- ステップ 2** この段階は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetInventory**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][get-inventory-failed][warning][DN of affected
MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Inventory pull stage for VM Controller: [name] VM
Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetInventory)
```

説明

この障害は、インベントリの取得ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetTimestamp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][get-timestamp-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Get Current Timestamp stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetTimestamp)
```

説明

この障害は、コントローラ時間の取得ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Init

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][init-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Init stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Init)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Online

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][online-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Online stage VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Online)
```

説明

この障害は、オンライン ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:PostInventory

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][post-inventory-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Post Inventory stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:PostInventory)
```

説明

この障害は、インベントリのポスト ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:SubscribeEvents

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][subscribe-events-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Event Registration stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:SubscribeEvents)
```

説明

この障害は、イベントの登録ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][cleanup-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:Cleanup)
```

説明

この障害は、最初のクリーンアップ ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup2

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][cleanup2-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Extended Cleanup stage for VM Controller: [name] VM
Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup2)
```

説明

この障害は、2 番目のクリーンアップ ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Disconnect

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][disconnect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Disconnect)
```

説明

この障害は、切断ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:MitClean

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][mit-clean-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: MIT cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:MitClean)
```

説明

この障害は、MIT の消去ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Offline

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][offline-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Offline stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:Offline)
```

説明

この障害は、オフライン ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][un-subscribe-events-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unsubscribe Events stage VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents)
```

説明

この障害は、イベントの登録解除ステージに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Connect

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][connect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:Connect)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetInventory

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][get-inventory-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Inventory pull stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetInventory)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetTimestamp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][get-timestamp-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Get Current Timestamp stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetTimestamp)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Init

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][init-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Init stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Init)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Online

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][online-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Online stage VM Controller: [name] VM Domain: [domName]
VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Online)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:PostInventory

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][post-inventory-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Post Inventory stage for VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:PostInventory)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:SubscribeEvents

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][subscribe-events-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Event Registration stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:SubscribeEvents)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][cleanup-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup2

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][cleanup2-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Extended Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup2)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Disconnect

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][disconnect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Disconnect)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:MitClean

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][mit-clean-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: MIT cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:MitClean)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Offline

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][offline-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Offline stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Offline)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][un-subscribe-events-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unsubscribe Events stage VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606210 - fsmFailResConsumerRegister

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606210][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerRegister
```

説明

この障害は、リソース コンシューマの登録 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606211 - fsmFailResConsumerUnregister

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606211][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerUnregister
```

説明

この障害は、リソース コンシューマの登録解除(ID/リソースのトラッキングに使用)に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606212 - fsmFailTagInstConfDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606212][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagInstConfDef
```

説明

この障害は、タグの参照設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606213 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606213][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasInstConfAliasDef
```

説明

この障害は、エイリアスの参照設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606214 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606214][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasDelInstDelAliasDef
```

説明

この障害は、エイリアスの参照の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606220 - fsmFailIdentSourceRelease**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606220][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:IdentSourceRelease
```

説明

この障害は、内部識別子のリリースに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606233 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606233][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:DbgexpNodeStatusRemoveFile
```

説明

この障害は、エクスポート ファイル名をリモートの場所にある正しい APIC に送信できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606234 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606234][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:SvccoreACoreSendCoreInfo
```

説明

この障害は、コア MO 情報を正しいモジュールに送信するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606234 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606234][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:SvccoreNodeSendCoreInfo
```

説明

この障害は、ノードから APIC にコア情報を報告するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606236 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606236][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:extXMLApi:AaaUserResetAdminPasswd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606242 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606242][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareSourcePopulateRepo
```

説明

この障害は、ダウンロードされたイメージに関する情報を更新できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606243 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606243][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareDownloadPopulateDownload
```

説明

この障害は、ダウンロードに関する情報を更新できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606245 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606245][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelm:DbgexpNodeStatusReportNodeStatus
```

説明

この障害は、ノードから APIC にエクスポート ステータスを報告するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606253 - fsmFailPconsResolverResolve

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606253][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverResolve
```

説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606262 - fsmFailCompCtrlrAdd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606262][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd
```


説明

この障害は、コントローラ追加操作の FSM に障害が起きると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに繰り返し発生する障害があるかどうかを確認します
 - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F606267 - fsmFailCompCtrlrRemove

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606267][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove
```

説明

この障害は、コントローラ削除操作の FSM に障害が起きると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに障害があるかどうかを確認します
 - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F606274 - fsmFailTopSystemSendTopSystem

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606274][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemSendTopSystem
```

説明

この障害は、トポロジマネージャに上位システムの変更を送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606277 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606277][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning
```

説明

この障害は、コントローラの `firmwareCtrlrRunning` オブジェクトを `firmwareFwStatusCont fails` に送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606278 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606278][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:MaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq
```

説明

この障害は、アプライアンス要素がスケジューラにアップグレード要求を送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606279 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606279][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareFirmwareLoadCatalog
```

説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606347 - fsmFailCompEpPDAddorDelExtPol

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606347][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPDAddorDelExtPol
```

説明

この障害は、VMM コントローラのポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606348 - fsmFailCompVNicPDDefVNicUpdate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606348][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompVNicPDDefVNicUpdate
```

説明

この障害は、vNIC プロファイル定義の更新に失敗すると発生しますこれは通常、ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていない場合に発生します

推奨処置

ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていることを確認します。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606349 - fsmFailHvsExtPolUpdate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606349][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsExtPolUpdate
```

説明

この障害は、vShield コントローラから vCenter コントローラに外部ポリシー情報を送信できないときに発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606350 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606350][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:LacpLagPolDefUpdateLacp
```

説明

この障害は、DVS での LACP ラグ ポリシーの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606351 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606351][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPolContUpdateCtrlrPol
```

説明

この障害は、DVS でのコントローラ ポリシー コンテナの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606352 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606352][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompStatsPolUpdateStatsPol
```

説明

この障害は、コントローラの統計情報モニタリング ポリシーの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606353 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606353][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:FvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst
```

説明

この障害は、コントローラの VXLAN プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606354 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606354][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:FvnsMcastAddrInstDefAddorDel
```

説明

この障害は、VMM コントローラのマルチキャスト アドレス プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606359 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606359][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup
```

説明

この障害は、コントローラのアップリンク ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606360 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606360][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsLNodeAddorDelVtepPortGroup
```

説明

この障害は、コントローラの VTEP ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606361 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606361][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicAddorDelVtepNic
```

説明

この障害は、VTEP NIC の追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606365 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606365][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdatePathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606365 - fsmFailVpclfUpdatePathEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606365][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdatePathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606367 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606367][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicUpdateHostVendorConfig
```

説明

この障害は、ホスト ベンダーの設定の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606369 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606369][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsExtPolSetExtPolInfo
```

説明

この障害は、コントローラの外部ポリシー情報の設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606371 - fsmFailCompEpPCConnResolveEPgAdj

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606371][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompEpPCConnResolveEPgAdj
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するエンドポイントの接続/切り離しの更新に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606379 - fsmFailCompCtrlrFindCluster

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606379][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompCtrlrFindCluster
```

説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタのすべてのホストの物理 NIC のうち 1 つ以上が DVS に接続されていることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F606386 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606386][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrHandleObjUpd
```

説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタ追加メッセージの送信に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606389 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606389][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrPrepareLNode
```

説明

この障害は、vShield コントローラ用の DVS 準備タスクに失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 vShield が vCenter に関連付けられており、vShield から到達可能であることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F606391 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606391][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHvGetHpNicAdj
```

説明

この障害は、ホスト上の物理アダプタに関する LLDP/CDP 隣接関係の情報が検出されないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 DVS、vCenter、およびホストに接続されている物理スイッチでの LLDP の設定を確認します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F606392 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606392][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:CompMgmtNicGetMgmtNicIp
```

説明

この障害は、ホスト上のインターフェイスの IP アドレスを検出できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ホストのネットワーク接続を確認します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-

F606395 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606395][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:CompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo
```

説明

この障害は、vCloud Director から vCenter のハイパーリンク参照を取得する際にエラーが検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 vCenter が vCloud Director に関連付けられていることを確認します。関連付けられていない場合は、vCenter を再接続します
- ステップ 2 vCloud RestAPI を使用して vCenter のハイパーリンク参照を取得できることを確認します
- ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-

F606430 - fsmFailMaintNodeInMaintCanUpgrade

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606430][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:MaintNodeInMaintCanUpgrade
```

説明

この障害は、CanUpgrade ハンドシェイクに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606434 - fsmFailLldpIfLldpDiscovery

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606434][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpIfLldpDiscovery
```

説明

この障害は、LLDP のディスカバリで Adrelay の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606435 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606435][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpWaitForEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのダウンロード待機に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606436 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606436][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsRtNicAdjReportLooseNode
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのルーズ ノード レポートの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606436 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606436][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportLooseNode
```

説明

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド ノード)のディスカバリまたは更新に関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606483 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606483][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportInitiate
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606484 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606484][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606486 - fsmFailSysdebugCoreDownload**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606486][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugCoreDownload
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606486 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606486][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDownload
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606487 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606487][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugLogControlEpLogControlPersist
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606565 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606565][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch
```

説明

この障害は、スイッチへのデコミッション メッセージの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606566 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606566][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeTopoCleanup
```

説明

この障害は、ノード要求の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606567 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606567][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricDecommissionJobPmCleanup
```

説明

この障害は、ポリシーのクリーンアップ要求の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606597 - fsmFailDhcpDiscNodeReport

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606597][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DhcpDiscNodeReport
```

説明

この障害は、DHCP が検出したノードに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606615 - fsmFailVzFilterConfRFltP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606615][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzFilterConfRFltP
```

説明

この障害は、フィルタ プロファイルの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606616 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFltPAggr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606616][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzFltTaskAggrConfRFltPAggr
```

説明

この障害は、集約されたフィルタに対するフィルタ プロファイルの設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606617 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606617][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのリモート EPG コントラクトの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606640 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606640][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

説明

この障害は、EPG の設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606640 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606640][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

説明

この障害は、コンテキスト用の EPG コレクションの設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606643 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606643][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzTabooCreateAnyTaboo
```

説明

この障害は、禁止エントリをリモート EPG に提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606644 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606644][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzBrCPVzForceConfig
```

説明

この障害は、従属する L4-L7 サービス グラフ テンプレートの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606655 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606655][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DhcpRsProvUpdDhcpProvAddress
```

説明

この障害は、DHCP プロバイダ アドレスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606664 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpcId

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraNodeCfgManageVpcId
```

説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル ID の割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606666 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606666][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpManageVIP
```

説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606667 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606667][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricNodePEpManageProtectionChainIP
```

説明

この障害は、保護チェーン IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606668 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606668][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPSendNodeList
```

説明

この障害は、コントローラおよびノードのリストの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606669 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606669][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers
```

説明

この障害は、techsupport コレクションに関するコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606670 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606670][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers
```

説明

この障害は、on-demand コレクションに関するコントローラ トラッカ リストの削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606671 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606671][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpEpAttachorDetach
```

説明

この障害は、エンドポイントの接続または切り離しの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606674 - fsmFailTagRefDelInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606674][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:TagRefDelInst
```

説明

この障害は、タグの参照対象の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606725 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606725][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdateVpcProtLink
```

説明

この障害は、バーチャルポートチャネルインターフェイス情報の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606755 - fsmFailFvEPgEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606755][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvEPgEpP
```

説明

この障害は、エンドポイントプロファイル定義 (EpP) の設定に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システムタスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606757 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606757][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvEPgUpdMgmtDeplCont
```

説明

この障害は、デバイス クラスタ インターフェイスを備えたインバンド管理 epg の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606758 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606758][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtProvProvDhcpUpd
```

説明

この障害は、現在のブリッジ ドメインに関連する DHCP プロバイダの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606761 - fsmFailFvAEpDefEndPointUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606761][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEpDefEndPointUpd
```

説明

この障害は、エンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606764 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:CompRsCtrlrPEpPDUUpd
```

説明

この障害は、VMM コントローラへの EpG の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606764 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRsDomAttEpPDUUpd
```

説明

この障害は、ドメインに対するエンドポイント プロファイル定義 (EpPD) の設定に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606764 - fsmFailVnsEPpInfoEpPDUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEpPDUpd
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606765 - fsmFailVmmCtrlrPConfig

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606765][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmCtrlrPConfig
```

説明

この障害は、VMM コントローラへの設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606766 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606766][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraEpPDSendDomDefToEpP
```

説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606833 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606833][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard
```

説明

この障害は、インフラから管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606834 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606834][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard
```

説明

この障害は、インフラからアウトオブバンド管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606835 - fsmFailMgmtOoB0obEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606835][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoB0obEpP
```

説明

この障害は、アウトオブバンド エンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606836 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606836][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトへのアウトオブバンド プロバイダ情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606837 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606837][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトへの EPG のコンシューマ情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606840 - fsmFailPresResolverResolverRepl**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606840][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresResolverResolverRepl
```

説明

この障害は、リゾルバのハンドル複製に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606842 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606842][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SpanSrcReportSpanSrcDef
```

説明

この障害は、SPAN 送信元に関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606843 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606843][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef
```

説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606844 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606844][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtDestEpgSpanEpg
```

説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606845 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606845][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacEpgSummaryReportODACDef
```

説明

この障害は、オンデマンドアトミック カウンタ ポリシーに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606871 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606871][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateTopSystem
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム変更通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606872 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606872][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateFabricNode
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606875 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606875][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem
```

説明

この障害は、デバッグ要素に対するリモート ポート情報の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606897 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606897][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:TestinfralabFreebiesReportFreebies
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606899 - fsmFailSyntheticContextTest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606899][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606900 - fsmFailSyntheticContextLocalTest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606900][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextLocalTest
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606901 - fsmFailSyntheticContextTest2**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606901][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest2
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606902 - fsmFailSyntheticContextTest3**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606902][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest3
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F606910 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606910][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp
```

説明

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポートへの EPG の導入に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F606911 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606911][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP
```

説明

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポリシーをドメインに送信できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607041 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607041][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgLegacyEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルをレガシー モード用に更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607041 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607041][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefLegacyEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルをサービス グラフ内部 EPG 用に更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607045 - fsmFailVnsEPpInfoEPpInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607045][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEPpInfo
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフから削除できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607048 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607048][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstVDevUpdGraphInst
```

説明

この障害は、スクリプトハンドラに対する仮想デバイス設定を更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607050 - fsmFailVzACollectionProcessContract**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607050][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzACollectionProcessContract
```

説明

この障害は、関連するサービス グラフのレンダリングに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607450 - fsmFailTopSystemControllerChassis**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607450][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemControllerChassis
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャにシャーシに関する上位システムの変更を送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607451 - fsmFailTopSystemSwitchChassis

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607451][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemSwitchChassis
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシャーシ変更通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607479 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607479][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:PconsResolverResolveAllPolicies
```

説明

この障害は、強制されたポリシー解決に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607480 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607480][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:eventmgr:CallhomeInvPUpdateCallhomeInvP
```

説明

この障害は、callhome インベントリ ポリシーの実行ステータスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607481 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607481][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsLDevInstVDevUpd
```

説明

この障害は、スクリプト ハンドラでのデバイス設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607493 - fsmFailMgmtInstPEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607493][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInstPEpP
```

説明

この障害は、管理 EPG に関するエンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607496 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607496][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対してファブリック ノードのサブスクリプションの削除を送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607514 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607514][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile
```

説明

この障害は、オンデマンド アトミック カウンタ ポリシーの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607560 - fsmFailFabricNodeIdentPSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeIdentPSend
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノード メンバー情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607560 - fsmFailFabricNodeInfoSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeInfoSend
```

説明

この障害は、アプライアンス要素へのファブリック ノード情報データの送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607560 - fsmFailFabricNodeSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeSend
```

説明

この障害は、アプライアンス要素へのルート ファブリック ノードの変更の送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607563 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607563][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo
```


説明

この障害は、サービス スクリプトに従ったランタイム情報の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607564 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607564][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateRunningVer
```

説明

この障害は、実行中のソフトウェア バージョンの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607571 - fsmFailAaaDomainRefPushDomainRefsToRbacEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607571][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:AaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607574 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607574][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrap
```

説明

この障害は、ポリシー登録が未完了で、ポートを稼働できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607575 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607575][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:politymgr:PconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone
```

説明

この障害は、ポリシー導入の完了についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607588 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607588][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareAutoloadCatalog
```

説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607589 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607589][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask
```

説明

この障害は、ブートストラップの完了後にポートの起動に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607590 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607590][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:politymgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef
```

説明

この障害は、スタティック ルートを設定したブリッジ ドメインの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607591 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607591][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef
```

説明

この障害は、禁止設定によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607592 - fsmFailFvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607592][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef
```

説明

この障害は、EPG サマリ情報によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607603 - fsmFailDhcpClientUpdateFnv**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607603][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientUpdateFnv
```

説明

この障害は、ファブリック ノード ベクトルの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607610 - fsmFailFvInBEpPInBUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607610][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FvInBEpPInBUpd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607620 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607620][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevCtxReRenderGraph
```

説明

この障害は、コントラクト モジュールへのメッセージの送信に失敗し、グラフ インスタンスを再レンダリングできないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607623 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607623][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDHolder
```

説明

この障害は、ブリッジ ドメイン コンテナの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607628 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607628][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトまたはバンドル インターフェイスの設定をコントラクトまたはバンドルに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607632 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607632][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeTaskHolderSubscribeToPM
```

説明

この障害は、アプライアンス要素を使用してファブリック ノード サブスクリプションをポリシー マネージャに送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607660 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607660][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricProtGEpVPcRegisterForNotification
```

説明

この障害は、ノード通知の登録に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607661 - fsmFailTagRefUpdateAlias

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607661][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagRefUpdateAlias
```

説明

この障害は、エイリアス インスタンスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607664 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCMgmtNatCreate
```

説明

この障害は、具象デバイス管理インターフェイスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607664 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCtrlrEpNatCreate
```

説明

この障害は、コントローラ アプライアンスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607666 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607666][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportPathGrp
```

説明

この障害は、外部接続されたノード上のファブリック パス グループの報告に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607667 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607667][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:CallhomeInvTaskSendInventory
```

説明

この障害は、callhome インベントリの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607670 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607670][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpSpineProxyCreate
```

説明

この障害は、スパイン プロキシ作成の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607684 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607684][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct
```

説明

この障害は、プライベート ネットワーク構成をリモート コントラクト コレクションで更新できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607689 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607689][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToAnySvcFltUpd
```

説明

この障害は、L3 ネットワークの Any に関するサービス グラフ関連フィルタの更新が失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607689 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607689][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToEPgSvcFltUpd
```

説明

この障害は、EPg から L4-L7 サービス グラフへのトラフィックを許可するために必要なセキュリティ フィルタをリーフにダウンロードできないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607690 - fsmFailAaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607690][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:AaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャへのセキュリティ ドメイン設定の更新に失敗すると発生します。これはシステムで使用される内部タスクです。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607725 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUpdS

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607725][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEpPDUpdS
```


説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607726 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607726][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEPpInfoS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフ上で設定できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607727 - fsmFailVnsREPpInfoAllocateEncap**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607727][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPpInfoAllocateEncap
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607728 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevId**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607728][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstAllocateVDevId
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607729 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607729][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstConsRemoveVGrp
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607730 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607730][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstRemoveVDev
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607746 - fsmFailL3extRtLIfCtxToOutRoutePeering**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607746][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extRtLIfCtxToOutRoutePeering
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607750 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607750][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateGipoPool
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607783 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607783][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricVpcResourceReleaseVIP
```

説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607794 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607794][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdateProtPathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607846 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607846][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderSendToTM
```

説明

この障害は、トポロジマネージャへのファブリック ノードの削除の送信に失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607861 - fsmFailVmmRsAEPsSendPreProv**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607861][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmRsAEPsSendPreProv
```

説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607874 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607874][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoEpPDUpdSH
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607875 - fsmFailVnsSHSEPPInfoEpPDUUpdSHS

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607875][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHSEPPInfoEpPDUUpdSHS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607876 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607876][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefConsUpdateSHS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607891 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607891][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgEpCPUpd
```

説明

この障害は、コンテナの下での基準情報の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607897 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607897][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup
```

説明

この障害は、コントローラのブラック ホール ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607905 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607905][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoValidateEncap
```

説明

この障害は、システムがこのオブジェクトの VLAN カプセル化を検証できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607928 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607928][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef
```

説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607940 - fsmFailConfigSubJobFetchTree**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607940][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchTree
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607941 - fsmFailConfigSubJobApplyTree

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607941][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobApplyTree
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607942 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607942][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobPrepareRollback
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F607943 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607943][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F607945 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607945][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef
```

説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608054 - fsmFailPconsLocationSyncWithQuorum**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608054][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:PconsLocationSyncWithQuorum
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608059 - fsmFailDlgtDelegateExcutePostponed**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608059][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DlgtDelegateExcutePostponed
```

説明

この障害は、1 つのモジュールが特にビジー状態であるためにタスクが失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608065 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608065][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard
```

説明

この障害は、パスのエンドポイントのクリーンアップに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608066 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608066][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp
```

説明

この障害は、パスのエンドポイントの削除要求に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608076 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608076][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool
```

説明

この障害は、コンテキスト ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608076 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608076][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzProvDefClassIdFromSharedPool
```

説明

この障害は、EPG ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608078 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608078][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvcapScopeRegUpdateScopeLimits
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608091 - fsmFailFabricSetupPUpdatePodConnPDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608091][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricSetupPUpdatePodConnPDef
```

説明

この障害は、fabric:SetupPol のプロビジョニングに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608102 - fsmFailConfigSubJobImportIds**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608102][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportIds
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608103 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608103][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocRefreshPolicies
```

説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608104 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608104][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocSyncConfig
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608107 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608107][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:politymgr:RecoveryReconcileNodeReconcileConfig
```

説明

この障害は、ポリシーの調整についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608128 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608128][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpDetachUnknownEp
```

説明

この障害は、切り離しの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608132 - fsmFailOpflexPolicyConsumerPolicyDemand**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608132][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:OpflexPolicyConsumerPolicyDemand
```

説明

この障害は、ポリシー要求メッセージの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608149 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608149][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608154 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608154][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportDhcpObjects
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608155 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608155][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchDhcpIds
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608160 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608160][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpPoolUpdatePool
```

説明

この障害は、DHCP プールの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608161 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608161][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:appliancedirector:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608162 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608162][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608163 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608163][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic
```

説明

この障害は、PE と AD の間のハンドシェイクに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608167 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608167][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers
```

説明

この障害は、AVS techsupport コレクションのコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608215 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608215][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard
```

説明

この障害は、infrazoneZone がトリガー済みに設定され、この変更を 1 つ以上のモジュールに伝播できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608215 - fsmFailPresDltNodeRegsNotifyShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608215][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresDltNodeRegsNotifyShard
```

説明

この障害は、メッセージを宛先モジュールに送信できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608218 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608218][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvARsToRemoteFCReleasePolicy
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608240 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608240][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCDevUpdateInfo
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608267 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608267][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:ThrottlerInProgressContUpdatePM
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608269 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608269][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPResetExportStatus
```


説明

この障害は、ポリシーの削除に関するポリシー ステータスをリセットするタスクに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608274 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608274][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608297 - fsmFailHvsIpSetAddorDelUseglpSet**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608297][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsIpSetAddorDelUseglpSet
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション IP 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608298 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUseglpSet**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608298][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsMacSetAddorDelUseglpSet
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション MAC 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608301 - fsmFailCompRsUsegEpPDResolveUsegMbrs**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608301][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompRsUsegEpPDResolveUsegMbrs
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャへの MAC/IP アドレスの報告に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608320 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608320][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:policymgr:RecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608321 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608321][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:RecoveryRecStatusShardInformReconcileStart
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608322 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608322][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvAAREpPRequestorAREpPRequest
```

説明

この障害は、AREpP の要求に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608332 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608332][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608333 - fsmFailFvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608333][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608334 - fsmFailFvRtToEpDbgacToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608334][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpDbgacToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608335 - fsmFailFvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608335][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608336 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608336][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608337 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608337][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpDbgacToEpIp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608342 - fsmFailCompToEPgAddorDelUsegRule**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608342][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompToEPgAddorDelUsegRule
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション ファイアウォール ルールの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608343 - fsmFailCompRFltPAddorDelUsegRfltp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608343][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompRFltPAddorDelUsegRfltp
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション フィルタ プロファイルの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608344 - fsmFailCompEpCPAddorDelUsegEpCP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608344][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpCPAddorDelUsegEpCP
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション エンドポイント基準の追加または削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608345 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUsegMbrMac

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608345][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsMbrMacUpdateUsegMbrMac
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するマイクロセグメンテーション メンバー MAC の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608395 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608395][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPvlanContUpdPvlanMap
```

説明

この障害は、vCenter での PVLAN 設定の削除または削除に失敗したとき、または vCenter ので古い PVLAN 設定のクリーンアップに失敗したときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608396 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608396][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcprd:DhcpClientSpinesQuery
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608397 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608397][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSetFabricRecoveryMode
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608445 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608445][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateMcastGipoPool
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608451 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608451][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPRequestMcastGipoAddr
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608452 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608452][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PimCtxPReleaseMcastGipoAddr
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608463 - fsmFailVnsEPpInfoUpdateRoutes

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608463][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoUpdateRoutes
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608463 - fsmFailVnsREPpInfoUpdateRoutes

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608463][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPpInfoUpdateRoutes
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F608474 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608474][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgDbgacToEpg
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608475 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608475][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608635 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608635][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompHvSetConfigIssuesHv
```

説明

この障害は、compHv の opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F608764 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F671746 - fsmFailResConsumerRegister**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671746][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerRegister
```

説明

この障害は、リソース コンシューマの登録 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671747 - fsmFailResConsumerUnregister**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671747][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerUnregister
```

説明

この障害は、リソース コンシューマの登録解除 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671748 - fsmFailTagInstConfDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671748][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagInstConfDef
```

説明

この障害は、タグの参照設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671749 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671749][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasInstConfAliasDef
```

説明

この障害は、エイリアスの参照設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671750 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671750][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasDelInstDelAliasDef
```

説明

この障害は、エイリアスの参照の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671756 - fsmFailIdentSourceRelease

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671756][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:IdentSourceRelease
```

説明

この障害は、内部識別子のリリースに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671769 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671769][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:DbgexpNodeStatusRemoveFile
```

説明

この障害は、エクスポート ファイル名をリモートの場所にある正しい APIC に送信できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671770 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671770][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:SvccoreACoreSendCoreInfo
```

説明

この障害は、コア MO 情報を正しいモジュールに送信するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671770 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671770][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:SvccoreNodeSendCoreInfo
```

説明

この障害は、ノードから APIC にコア情報を報告するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671772 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671772][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:extXMLApi:AaaUserResetAdminPasswd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F671778 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671778][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareSourcePopulateRepo
```

説明

この障害は、ダウンロードされたイメージに関する情報を更新できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671779 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671779][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareDownloadPopulateDownload
```

説明

この障害は、ダウンロードに関する情報を更新できないと発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671781 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671781][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:DbgexpNodeStatusReportNodeStatus
```

説明

この障害は、ノードから APIC にエクスポート ステータスを報告するタスクが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671789 - fsmFailPconsResolverResolve**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671789][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverResolve
```

説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671798 - fsmFailCompCtrlrAdd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671798][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd
```

説明

この障害は、コントローラ追加操作の FSM に障害が起きると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに繰り返し発生する障害があるかどうかを確認します
 - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F671803 - fsmFailCompCtrlrRemove**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671803][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove
```

説明

この障害は、コントローラ削除操作の FSM に障害が起きると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに障害があるかどうかを確認します
 - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F671810 - fsmFailTopSystemSendTopSystem**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671810][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemSendTopSystem
```

説明

この障害は、トポロジマネージャに上位システムの変更を送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671813 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671813][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning
```

説明

この障害は、コントローラの `firmwareCtrlrRunning` オブジェクトを `firmwareFwStatusCont fails` に送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671814 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671814][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:MaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq
```

説明

この障害は、アプライアンス要素がスケジューラにアップグレード要求を送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671815 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671815][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareFirmwareLoadCatalog
```

説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671883 - fsmFailCompEpPDAddorDelExtPol**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671883][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPDAddorDelExtPol
```

説明

この障害は、VMM コントローラのポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671884 - fsmFailCompVNicPDDefVNicUpdate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671884][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompVNicPDDefVNicUpdate
```

説明

この障害は、vNIC プロファイル定義の更新に失敗すると発生しますこれは通常、ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていない場合に発生します

推奨処置

ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていることを確認します。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671885 - fsmFailHvsExtPolUpdate

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671885][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsExtPolUpdate
```

説明

この障害は、vShield コントローラから vCenter コントローラに外部ポリシー情報を送信できないときに発生します。

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671886 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671886][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:LacpLagPolDefUpdateLacp
```

説明

この障害は、DVS での LACP ラグ ポリシーの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671887 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671887][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPolContUpdateCtrlrPol
```

説明

この障害は、DVS でのコントローラ ポリシー コンテナの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671888 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671888][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompStatsPolUpdateStatsPol
```

説明

この障害は、コントローラの統計情報モニタリング ポリシーの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671889 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671889][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:FvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst
```

説明

この障害は、コントローラの VXLAN プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671890 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671890][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:FvnsMcastAddrInstDefAddorDel
```

説明

この障害は、VMM コントローラのマルチキャスト アドレス プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671895 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671895][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup
```

説明

この障害は、コントローラのアップリンク ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671896 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671896][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsLNodeAddorDelVtepPortGroup
```

説明

この障害は、コントローラの VTEP ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671897 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671897][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicAddorDelVtepNic
```

説明

この障害は、VTEP NIC の追加/削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671901 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671901][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdatePathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671901 - fsmFailVpclfUpdatePathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671901][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpclfUpdatePathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671903 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671903][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicUpdateHostVendorConfig
```

説明

この障害は、ホスト ベンダーの設定の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671905 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671905][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsExtPolSetExtPolInfo
```

説明

この障害は、コントローラの外部ポリシー情報の設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671907 - fsmFailCompEpPConnResolveEPgAdj**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671907][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPConnResolveEPgAdj
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するエンドポイントの接続/切り離しの更新に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671915 - fsmFailCompCtrlrFindCluster

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671915][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompCtrlrFindCluster
```

説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 クラスタのすべてのホストの物理 NIC のうち 1 つ以上が DVS に接続されていることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F671922 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671922][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompCtrlrHandleObjUpd
```

説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタ追加メッセージの送信に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671925 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671925][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompCtrlrPrepareLNode
```

説明

この障害は、vShield コントローラ用の DVS 準備タスクに失敗すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 vShield が vCenter に関連付けられており、vShield から到達可能であることを確認します
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F671927 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671927][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHvGetHpNicAdj
```

説明

この障害は、ホスト上の物理アダプタに関する LLDP/CDP 隣接関係の情報が検出されないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 DVS、vCenter、およびホストに接続されている物理スイッチでの LLDP の設定を確認します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

F671928 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671928][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompMgmtNicGetMgmtNicIp
```

説明

この障害は、ホスト上のインターフェイスの IP アドレスを検出できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 ホストのネットワーク接続を確認します。
 - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-

F671931 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671931][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo
```

説明

この障害は、vCloud Director から vCenter のハイパーリンク参照を取得する際にエラーが検出されると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 vCenter が vCloud Director に関連付けられていることを確認します。関連付けられていない場合は、vCenter を再接続します
 - ステップ 2 vCloud RestAPI を使用して vCenter のハイパーリンク参照を取得できることを確認します
 - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-

F671966 - fsmFailMaintNodeInMaintCanIUpgrade

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671966][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:MaintNodeInMaintCanIUpgrade
```

説明

この障害は、CanIUpgrade ハンドシェイクに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671970 - fsmFailLldpIfLldpDiscovery

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671970][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpIfLldpDiscovery
```

説明

この障害は、LLDP のディスカバリで Adrelay の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671971 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671971][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpWaitForEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのダウンロード待機に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671972 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671972][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsRtNicAdjReportLooseNode
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのルーズ ノード レポートの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

この障害は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F671972 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671972][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportLooseNode
```

説明

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド ノード)のディスカバリまたは更新に関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672019 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672019][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportInitiate
```


説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672020 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672020][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672022 - fsmFailSysdebugCoreDownload**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672022][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugCoreDownload
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672022 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672022][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDownload
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672023 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672023][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugLogControlEpLogControlPersist
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672101 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672101][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch
```

説明

この障害は、スイッチへのデコミッション メッセージの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672102 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672102][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeTopoCleanup
```

説明

この障害は、ノード要求の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672103 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672103][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FabricDecommissionJobPmCleanup
```

説明

この障害は、ポリシーのクリーンアップ要求の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672133 - fsmFailDhcpDiscNodeReport**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672133][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DhcpDiscNodeReport
```

説明

この障害は、DHCP が検出したノードに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672151 - fsmFailVzFilterConfRFItP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672151][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VzFilterConfRFItP
```

説明

この障害は、フィルタ プロファイルの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672152 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFltPAggr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672152][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzFltTaskAggrConfRFltPAggr
```

説明

この障害は、集約されたフィルタに対するフィルタ プロファイルの設定に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672153 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672153][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのリモート EPG コントラクトの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672176 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672176][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

説明

この障害は、EPG の設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672176 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672176][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

説明

この障害は、コンテキスト用の EPG コレクションの設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672179 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672179][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VzTabooCreateAnyTaboo
```

説明

この障害は、禁止エントリをリモート EPG に提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672180 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672180][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VzBrCPVzForceConfig
```

説明

この障害は、従属する L4-L7 サービス グラフ テンプレートの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672191 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672191][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:DhcpRsProvUpdDhcpProvAddress
```

説明

この障害は、DHCP プロバイダ アドレスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672200 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpcId**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraNodeCfgManageVpcId
```

説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル ID の割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672202 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672202][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpManageVIP
```

説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672203 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672203][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricNodePEpManageProtectionChainIP
```

説明

この障害は、保護チェーン IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672204 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672204][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPSendNodeList
```

説明

この障害は、コントローラおよびノードのリストの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672205 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672205][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers
```

説明

この障害は、techsupport コレクションに関するコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672206 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672206][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers
```

説明

この障害は、on-demand コレクションに関するコントローラ トラッカ リストの削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672207 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672207][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpEpAttachorDetach
```

説明

この障害は、エンドポイントの接続または切り離しの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672210 - fsmFailTagRefDelInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672210][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:TagRefDelInst
```

説明

この障害は、タグの参照対象の削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672261 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672261][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdateVpcProtLink
```

説明

この障害は、バーチャルポートチャネルインターフェイス情報の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672291 - fsmFailFvEPgEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672291][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:FvEPgEpP
```

説明

この障害は、エンドポイントプロファイル定義 (EpP) の設定に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システムタスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672293 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672293][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvEPgUpdMgmtDeplCont
```

説明

この障害は、デバイス クラスタ インターフェイスを備えたインバンド管理 epg の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672294 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672294][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtProvProvDhcpUpd
```

説明

この障害は、現在のブリッジ ドメインに関連する DHCP プロバイダの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672297 - fsmFailFvAEpDefEndPointUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672297][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEpDefEndPointUpd
```

説明

この障害は、エンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672300 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:CompRsCtrlrPEpPDUUpd
```

説明

この障害は、VMM コントローラへの EpG の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672300 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRsDomAttEpPDUpd
```

説明

この障害は、ドメインに対するエンドポイント プロファイル定義 (EpPD) の設定に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672300 - fsmFailVnsEPpInfoEpPDUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEpPDUpd
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672301 - fsmFailVmmCtrlrPConfig**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672301][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmCtrlrPConfig
```

説明

この障害は、VMM コントローラへの設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672302 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672302][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraEpPDSendDomDefToEpP
```

説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672369 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672369][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard
```

説明

この障害は、インフラから管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672370 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672370][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard
```

説明

この障害は、インフラからアウトオブバンド管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672371 - fsmFailMgmtOoBOobEpP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672371][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBOobEpP
```

説明

この障害は、アウトオブバンド エンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672372 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672372][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトへのアウトオブバンドプロバイダ情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672373 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672373][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトへの EPG のコンシューマ情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672376 - fsmFailPresResolverResolverRepl

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672376][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresResolverResolverRepl
```

説明

この障害は、リゾルバのハンドル複製に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672378 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672378][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:SpanSrcReportSpanSrcDef
```

説明

この障害は、SPAN 送信元に関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672379 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672379][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:SpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef
```

説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672380 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672380][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtDestEpgSpanEpg
```

説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672381 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672381][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:DbgacEpgSummaryReportODACDef
```

説明

この障害は、オンデマンドアトミック カウンタ ポリシーに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672407 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672407][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateTopSystem
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム変更通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672408 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672408][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateFabricNode
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672411 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672411][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem
```

説明

この障害は、デバッグ要素に対するリモート ポート情報の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672433 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672433][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:TestinfralabFreebiesReportFreebies
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672435 - fsmFailSyntheticContextTest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672435][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672436 - fsmFailSyntheticContextLocalTest**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672436][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextLocalTest
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672437 - fsmFailSyntheticContextTest2**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672437][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest2
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672438 - fsmFailSyntheticContextTest3**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672438][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest3
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F672446 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672446][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp
```


説明

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポートへの EPG の導入に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672447 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672447][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:InfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP
```

説明

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポリシーをドメインに送信できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672577 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672577][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvAEPgLegacyEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルをレガシー モード用に更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672577 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672577][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VnsEPgDefLegacyEpP
```

説明

この障害は、エンドポイント プロファイルをサービス グラフ内部 EPG 用に更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672581 - fsmFailVnsEPpInfoEPpInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672581][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEPpInfo
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフから削除できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672584 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672584][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstVDevUpdGraphInst
```

説明

この障害は、スクリプトハンドラに対する仮想デバイス設定を更新できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672586 - fsmFailVzACollectionProcessContract**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672586][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzACollectionProcessContract
```

説明

この障害は、関連するサービス グラフのレンダリングに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672986 - fsmFailTopSystemControllerChassis

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672986][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemControllerChassis
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャにシャーシに関する上位システムの変更を送信すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F672987 - fsmFailTopSystemSwitchChassis

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672987][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemSwitchChassis
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシャーシ変更通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673015 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673015][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:PconsResolverResolveAllPolicies
```

説明

この障害は、強制されたポリシー解決に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673016 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673016][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:eventmgr:CallhomeInvPUpdateCallhomeInvP
```

説明

この障害は、callhome インベントリ ポリシーの実行ステータスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673017 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673017][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsLDevInstVDevUpd
```

説明

この障害は、スクリプト ハンドラでのデバイス設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673029 - fsmFailMgmtInstPInstPEpP**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673029][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInstPInstPEpP
```

説明

この障害は、管理 EPG に関するエンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673032 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673032][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対してファブリック ノードのサブスクリプションの削除を送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673050 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673050][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile
```

説明

この障害は、オンデマンド アトミック カウンタ ポリシーの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673096 - fsmFailFabricNodeIdentPSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeIdentPSend
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノード メンバー情報の送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673096 - fsmFailFabricNodeInfoSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeInfoSend
```

説明

この障害は、アプライアンス要素へのファブリック ノード情報データの送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673096 - fsmFailFabricNodeSend

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeSend
```

説明

この障害は、アプライアンス要素へのルート ファブリック ノードの変更の送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673099 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673099][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo
```

説明

この障害は、サービス スクリプトに従ったランタイム情報の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673100 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673100][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateRunningVer
```

説明

この障害は、実行中のソフトウェア バージョンの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673107 - fsmFailAaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673107][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673110 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673110][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrap
```

説明

この障害は、ポリシー登録が未完了で、ポートを稼働できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673111 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673111][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone
```

説明

この障害は、ポリシー導入の完了についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673124 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673124][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareAutoloadCatalog
```

説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673125 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673125][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask
```

説明

この障害は、ブートストラップの完了後にポートの起動に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673126 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673126][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef
```

説明

この障害は、スタティック ルートを設定したブリッジ ドメインの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673127 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673127][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef
```

説明

この障害は、禁止設定によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673128 - fsmFailFvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673128][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef
```

説明

この障害は、EPG サマリ情報によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673139 - fsmFailDhcpClientUpdateFnv

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673139][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientUpdateFnv
```

説明

この障害は、ファブリック ノード ベクトルの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673146 - fsmFailFvInBEpPinBUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673146][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FvInBEpPinBUpd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673156 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673156][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevCtxReRenderGraph
```

説明

この障害は、コントラクト モジュールへのメッセージの送信に失敗し、グラフ インスタンスを再レンダリングできないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673159 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673159][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDHolder
```

説明

この障害は、ブリッジ ドメイン コンテナの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673164 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673164][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct
```

説明

この障害は、コントラクトまたはバンドル インターフェイスの設定をコントラクトまたはバンドルに提供できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673168 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673168][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeTaskHolderSubscribeToPM
```

説明

この障害は、アプライアンス要素を使用してファブリック ノード サブスクリプションをポリシー マネージャに送信できないときに発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673196 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673196][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricProtGEpVPcRegisterForNotification
```

説明

この障害は、ノード通知の登録に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673197 - fsmFailTagRefUpdateAlias**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673197][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagRefUpdateAlias
```

説明

この障害は、エイリアス インスタンスの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673200 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCMgmtNatCreate
```

説明

この障害は、具象デバイス管理インターフェイスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673200 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCtrlrEpNatCreate
```

説明

この障害は、コントローラ アプライアンスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673202 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673202][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportPathGrp
```

説明

この障害は、外部接続されたノード上のファブリック パス グループの報告に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673203 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673203][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:CallhomeInvTaskSendInventory
```

説明

この障害は、callhome インベントリの送信に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673206 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673206][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:FabricAProtGEpSpineProxyCreate
```

説明

この障害は、スパイン プロキシ作成の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673220 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673220][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct
```

説明

この障害は、プライベート ネットワーク構成をリモート コントラクト コレクションで更新できないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673225 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673225][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToAnySvcFltUpd
```

説明

この障害は、L3 ネットワークの Any に関するサービス グラフ関連フィルタの更新が失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673225 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673225][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToEPgSvcFltUpd
```

説明

この障害は、EPg から L4-L7 サービス グラフへのトラフィックを許可するために必要なセキュリティ フィルタをリーフにダウンロードできないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673226 - fsmFailAaalDomainRefReportDomainRefsToRbacEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673226][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:AaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャへのセキュリティ ドメイン設定の更新に失敗すると発生します。これはシステムで使用される内部タスクです。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673261 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUpdS**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673261][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEpPDUpdS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673262 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673262][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEPpInfoS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフ上で設定できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673263 - fsmFailVnsREPPpInfoAllocateEncap**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673263][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPPpInfoAllocateEncap
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673264 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevId

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673264][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstAllocateVDevId
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673265 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673265][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstConsRemoveVGrp
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673266 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673266][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstRemoveVDev
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673282 - fsmFailL3extRtLIfCtxToOutRoutePeering

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673282][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extRtLIfCtxToOutRoutePeering
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673286 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673286][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateGipoPool
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673319 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673319][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricVpcResourceReleaseVIP
```

説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673330 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673330][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdateProtPathEp
```

説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673382 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673382][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderSendToTM
```

説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノードの削除の送信に失敗すると発生します

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673397 - fsmFailVmmRsAEPsSendPreProv

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673397][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VmmRsAEPsSendPreProv
```

説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673410 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673410][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VnsSHEPpInfoEpPDUpdSH
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673411 - fsmFailVnsSHSEPPInfoEpPDUpdSHS**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673411][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHSEPPInfoEpPDUpdSHS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673412 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673412][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefConsUpdateSHS
```

説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673427 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673427][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgEpCPUpd
```

説明

この障害は、コンテナの下での基準情報の更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673433 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673433][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup
```

説明

この障害は、コントローラのブラック ホール ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673441 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673441][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoValidateEncap
```

説明

この障害は、システムがこのオブジェクトの VLAN カプセル化を検証できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673464 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673464][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef
```

説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673476 - fsmFailConfigSubJobFetchTree

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673476][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchTree
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673477 - fsmFailConfigSubJobApplyTree

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673477][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobApplyTree
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673478 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673478][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobPrepareRollback
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673479 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673479][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673481 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673481][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef
```

説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673590 - fsmFailPconsLocationSyncWithQuorum

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673590][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:PconsLocationSyncWithQuorum
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673595 - fsmFailDlgtDelegateExcutePostponed

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673595][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DlgtDelegateExcutePostponed
```

説明

この障害は、1つのモジュールが特にビジー状態であるためにタスクが失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673601 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673601][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard
```

説明

この障害は、パスのエンドポイントのクリーンアップに失敗すると発生します。

推奨処置

tech-support ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673602 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673602][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp
```

説明

この障害は、パスのエンドポイントの削除要求に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673612 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673612][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool
```

説明

この障害は、コンテキスト ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673612 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673612][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VzProvDefClassIdFromSharedPool
```

説明

この障害は、EPG ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673614 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673614][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvcapScopeRegUpdateScopeLimits
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673627 - fsmFailFabricSetupPUpdatePodConnPDef**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673627][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FabricSetupPUpdatePodConnPDef
```

説明

この障害は、fabric:SetupPol のプロビジョニングに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673638 - fsmFailConfigSubJobImportIds**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673638][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportIds
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673639 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673639][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocRefreshPolicies
```

説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673640 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673640][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocSyncConfig
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673643 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673643][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:RecoveryReconcileNodeReconcileConfig
```

説明

この障害は、ポリシーの調整についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673664 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673664][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpDetachUnknownEp
```

説明

この障害は、切り離しの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673668 - fsmFailOpflexPolicyConsumerPolicyDemand

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673668][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:OpflexPolicyConsumerPolicyDemand
```

説明

この障害は、ポリシー要求メッセージの通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673685 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673685][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673690 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673690][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportDhcpObjects
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673691 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673691][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchDhcpIds
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673696 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673696][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpPoolUpdatePool
```

説明

この障害は、DHCP プールの更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673697 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673697][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:appliancedirector:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673698 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673698][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673699 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673699][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic
```

説明

この障害は、PE と AD の間のハンドシェイクに失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673703 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673703][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:DbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers
```

説明

この障害は、AVS techsupport コレクションのコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673751 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673751][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:InfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard
```

説明

この障害は、infrazoneZone がトリガー済みを設定され、この変更を 1 つ以上のモジュールに伝播できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673751 - fsmFailPresDltNodeRegsNotifyShard

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673751][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresDltNodeRegsNotifyShard
```

説明

この障害は、メッセージを宛先モジュールに送信できないときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673754 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673754][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvARsToRemoteFCReleasePolicy
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673776 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673776][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCDevUpdateInfo
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673803 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673803][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:ThrottlerInProgressContUpdatePM
```

説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673805 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673805][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPResetExportStatus
```

説明

この障害は、ポリシーの削除に関するポリシー ステータスをリセットするタスクに失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673810 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673810][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673833 - fsmFailHvsIpSetAddorDelUsegIpSet

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673833][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsIpSetAddorDelUsegIpSet
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション IP 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673834 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUsegMacSet

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673834][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsMacSetAddorDelUsegMacSet
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション MAC 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673837 - fsmFailCompRsUsegEpPDRsolveUsegMbrs

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673837][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompRsUsegEpPDRsolveUsegMbrs
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャへの MAC/IP アドレスの報告に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673856 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673856][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:polycmgr:RecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673857 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673857][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:RecoveryRecStatusShardInformReconcileStart
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673858 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673858][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvAAREpPRequestorAREpPRequest
```

説明

この障害は、AREpP の要求に失敗すると発生します

推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673868 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673868][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673869 - fsmFailFvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673869][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673870 - fsmFailFvRtToEpDbgacToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673870][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpDbgacToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673871 - fsmFailFvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673871][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673872 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673872][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpgToEpDbgacEpIpForEpgToEp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673873 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673873][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpDbgacToEpIp
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673878 - fsmFailCompToEPgAddorDelUsegRule**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673878][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompToEPgAddorDelUsegRule
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション ファイアウォール ルールの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673879 - fsmFailCompRFltPAddorDelUsegRfltp

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673879][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompRFltPAddorDelUsegRfltp
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション フィルタ プロファイルの追加/削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673880 - fsmFailCompEpCPAddorDelUsegEpCP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673880][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompEpCPAddorDelUsegEpCP
```

説明

この障害は、マイクロセグメンテーション エンドポイント基準の追加または削除に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673881 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUsegMbrMac

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673881][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsMbrMacUpdateUsegMbrMac
```

説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するマイクロセグメンテーション メンバー MAC の更新に失敗すると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673931 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673931][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPvlanContUpdPvlanMap
```

説明

この障害は、vCenter での PVLAN 設定の削除または削除に失敗したとき、または vCenter ので古い PVLAN 設定のクリーンアップに失敗したときに発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F673932 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673932][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSpinesQuery
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673933 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673933][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSetFabricRecoveryMode
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673981 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673981][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateMcastGipoPool
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673987 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673987][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPRequestMcastGipoAddr
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673988 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673988][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPReleaseMcastGipoAddr
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673999 - fsmFailVnsEPpInfoUpdateRoutes

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673999][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoUpdateRoutes
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F673999 - fsmFailVnsREpInfoUpdateRoutes

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673999][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREpInfoUpdateRoutes
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

F674010 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674010][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgDbgacToEpg
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F674011 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674011][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg
```

説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F674171 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674171][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompHvSetConfigIssuesHv
```

説明

この障害は、compHv の opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

F674300 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP

syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

