



## CHAPTER 3

# ACI システム メッセージ

この章では、ACI によって生成されるシステム メッセージおよび APIC スイッチを示します。

## 障害メッセージについて

これらのシステム メッセージを生成する障害またはイベントの詳細については、『Cisco APIC Faults, Events, and System Messages User Guide』で説明されています。さらに、Web ベースの資料である『Cisco APIC Management Information Model Reference』にも示されています。



(注)

名前が「fsm」で始まる障害メッセージは、有限状態マシン (FSM) の内部的な障害です。これらの障害は、APIC ソフトウェア コンポーネント間の特定の内部メッセージまたはタスクを処理できないときに発生します。FSM の障害はめったに発生しません。また、発生するとしても多くの場合は一時的なものです(たとえば、システムが一時的にビジー状態であるなど)。これらのタスクには再試行が組み込まれており、再試行が数回連続で失敗した後にのみ障害が発生します。このような障害が発生すると、再試行が続行され、最終的に障害がクリアされる場合があります。FSM の障害が続く場合、推奨される処理は Cisco TAC に連絡することです。

## 障害メッセージ

### F0020 - fltFabricSelectorIssuesConfig-failed

#### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0020][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for node [name] due to [configQual]Configuration failed for
[dn] for node [name] due to [configQual]
```

#### 説明

この障害は、ファブリックセクタ(ポートセクタ、カードセクタ、ノードセクタなど)が誤って設定されていると発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 `invalid-port` の場合、ファブリック ポート セレクタを確認します。そこにはファブリック ポートのみ含まれている必要があります。ファブリック ポート セレクタを使用してリーフ ホスト ポートおよび FEX ホスト ポートを設定することはできません。
  - ステップ 3 `port-configured-for-apic` の場合、ファブリック ポート セレクタを確認します。コントローラに接続されているポートは、ファブリック ポート セレクタを使用して設定することはできません。
  - ステップ 4 `invalid-card` の場合、ファブリック カード セレクタを確認して、存在しないカードを参照していないかどうか調べます。カードがノードに追加されると、障害はクリアされます。
  - ステップ 5 詳細については、`fabric:SelectorIssues` のマニュアルを参照してください
  - ステップ 6 ファブリック セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
  - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0021 - `fltAaaRadiusProviderRadiusProvider_Inoperable`

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0021][inoperable][minor][DN of affected MO] Radius
Provider [name] unreachable
```

### 説明

この障害は、Radius プロバイダーが動作しないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 RADIUS プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 RADIUS プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 RADIUS プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0022 - `fltAaaLdapProviderLdapProvider_Inoperable`

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0022][inoperable][minor][DN of affected MO] LDAP
Provider [name] unreachable
```

### 説明

この障害は、LDAP プロバイダーが動作しないときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 LDAP プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 LDAP プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 LDAP プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0023 -fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProvider\_Inoperable****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0023][inoperable][minor][DN of affected MO] Tacacs+ Provider [name] unreachable
```

**説明**

この障害は、TACACS+ プロバイダーが動作しないときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 TACACS+ プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 TACACS+ プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 TACACS+ プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0048 -fltStatsAExportJoblfc-export-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0048][stats-export-failed][minor][DN of affected MO] Statistics export failed.Failure reason: [details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

**説明**

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

## F0051 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessiveDrops

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0051][ac-tenant-drops][major][DN of affected MO]
[percentDropP]% of packets were dropped during the last collection interval for
[name] policy of type [type] under Tenant [dn]
```

### 説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の packets ドロップが検出されると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
  - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0052 - fltDbgOdAggRsltTenantAtomicCounterExcessPackets

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0052][ac-tenant-excess-pkts][major][DN of affected MO]
[percentExssP]% of packets were received in excess during the last collection
interval for [name] policy of type [type] under Tenant [dn]
```

### 説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過 packets が検出されると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されている packets パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0053 - fltConfigJobConfigBackupFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0053][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration backup/restore job [name] failed with error: [details]
```

### 説明

この障害は、設定のエクスポート/インポート ジョブが失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラが問題なくリモート接続先に到達できること、およびリモート ファイルが正しいことを確認します
  - ステップ 2 リモート接続先が正常であることを確認します。
  - ステップ 3 この障害をクリアするために、ジョブを確認できます。GUI:
  - ステップ 4 設定ポリシーの [Operational] タブに移動します
  - ステップ 5 失敗したジョブを選択し、[Actions] メニューから [Delete] を選択します
  - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0058 - fltFirmwareDownloadDownloadFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0058][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to download the firmware image from source: [name], reason: [operQual],
details: [operQualStr]
```

### 説明

この障害は、ファームウェアのダウンロードが失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
  - ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
  - ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
  - ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
  - ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
  - ステップ 6 ユーザ名/パスワード認証を確認します

- ステップ 7 v6 アドレスを指定している場合、IP アドレスを角括弧で囲みます。そうしないと、ホスト名と見なされます。
- ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0080 - fltDhcpProviderAddressAssignmentFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0080][address-assignment-failed][major][DN of affected MO] DHCP server (ID [id]) with an IP address of [ip] could not assign additional IP addresses.
```

### 説明

この障害は、DHCP サーバにクライアントに割り当てる IP アドレスが足りなくなると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 ファブリックに未使用のスイッチがある場合は廃止します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0098 - fltStatsAExportJobSw-export-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0098][stats-export-failed][minor][DN of affected MO] Statistics export failed.Failure reason: [details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

### 説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

## F0101 - fltEqptStorageFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0101][equipment-failed][major][DN of affected MO] Storage unit [name] on Node [id] has failed.
```

### 説明

この障害は、コントローラ上でストレージ デバイスに故障が起きると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** **tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

## F0103 - fltCnwPhysIfDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0103][port-down][major][DN of affected MO] Physical Interface [id] on Node [id] is now [operSt]
```

### 説明

この障害は、コントローラ上の物理インターフェイスがリンクダウン状態になると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 物理ポートがピア デバイスに正しく接続されていることを確認します。

**ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

## F0104 - fltCnwAggrIfDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0104][port-down][critical][DN of affected MO] Bond Interface [id] on Node [id] is now [operSt]
```

### 説明

この障害は、コントローラ上の結合インターフェイスがリンクダウン状態になると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 結合を構成する物理ポートがピア デバイスに正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0105 - fltMaintUpgJobUpgradeFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0105][upgrade-failed][major][DN of affected MO]
Controller [id] failed to upgrade to [desiredVersion].The upgrade has an upgrade
status of [upgradeStatus] - [upgradeStatusStr].The failure occured at the
[installStage] stage of the install.
```

### 説明

この障害は、コントローラ上でソフトウェア アップグレードに失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 アップグレードが API 経由で実行された場合、入力されたイメージのバージョンが正しいかどうかを確認します。
  - ステップ 2 イメージをリポジトリから削除し、ファームウェア ポリシーを削除して再ポストします。
  - ステップ 3 失効したイメージ/古いイメージを解放し、ファームウェア ポリシーを削除して再ポストします。
  - ステップ 4 コントローラをリブートし、ポリシー ベースのアップグレードを使用してソフトウェアのインストールを再試行します。
  - ステップ 5 コントローラをリブートし、コマンドライン インターフェイスを使用してソフトウェアのインストールを再試行します。
  - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0106 - fltCnwPhysIfPortOutofService

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0106][wiring-check-failed][critical][DN of affected
MO] Physical Interface [id] on Node [id] is out of service.Reason: [wiringIssues]
```

### 説明

この障害は、配線エラーが原因でポートがアウトオブサービス状態になると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- 
- ステップ 1 ポートに接続されているデバイスが適切なデバイスであることを確認します。
  - ステップ 2 ポートに接続されているデバイスが接続先のファブリック用に正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 接続されているデバイスが別のファブリックから再プロビジョニングされている場合、そのデバイスの設定が初期設定にリセットされていることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0111 - fltFabricLooseNodeOperIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0111][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on LooseNode: [id], error: [[operIssues]]
```

### 説明

この障害は、運用上の問題がルーズ ノード(アンマネージド スイッチ)で検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 リーフ ノードへのルーズ ノード接続を確認して、再確立します
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0130 - fltCompCtrlrConnectFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0130][connect-failed][major][DN of affected MO]
Connection to VMM controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter
[rootContName] in domain: [domName] is failing repeatedly with error:
[[remoteErrMsg]].Please verify network connectivity of VMM controller [hostOrIp]
and check VMM controller user credentials are valid.
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラにオフラインのマークが付けられると発生します。リカバリが進行中です。

### 推奨処置

この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 VMM コントローラへのネットワーク接続があることを確認します。
  - ステップ 2 VMM コントローラへのユーザ クレデンシャルが正しいことを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0132 - fltCompCtrlrOperationalIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0132][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for VMM controller: [hostOrIp] with name [name] in
datacenter [rootContName] in domain: [domName] due to error: [remoteOperIssues].
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラにリモートまたは外部の破壊的な動作が検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 復元するには、VMM コントローラを削除して、追加し直します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0133 - fltCompCtrlrUnsupportedOperation

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0133][unsupported-operation][major][DN of affected MO]
Unsupported remote operation on controller: [hostOrIp] with name [name] in
datacenter [rootContName] in domain [domName] detected, error: [[deployIssues]]
```

### 説明

この障害は、コントローラの所定の設定の導入が失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ポリシーを削除して、再度追加します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0134 - fltHvsAdjConfigIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0134][config-issues][minor][DN of affected MO] Config Issues detected on LooseNode: [nbrName] connected to Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in domain [domName], error: [[configIssues]]
```

### 説明

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド スイッチ)に、管理アドレス設定の欠落などの設定の問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ルーズ ノード上で管理アドレスを設定し、LLDP または CDP が管理アドレスをアドバタイズできるようにされていることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0135 - fltCompEpPDUnsupportedOperation

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0135][unsupported-operation][major][DN of affected MO] Unsupported remote operation detected on EPG: [faultDKey] detected in Controller: [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] , error: [[remoteOperIssues]]
```

### 説明

この障害は、リモートまたは外部の EPG の破壊的な動作がコントローラ上で実行されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラ上で EPG を元の状態に復元します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0214 - fltOpflexODevOperationalIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0214][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for OpFlex device: [devId] [ip] for logical switch
[lNodeDn] detected, error: [[devOperIssues]]
```

### 説明

この障害は、OpFlex デバイスに関する問題があるときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 復元するには、OpFlex デバイスを削除して、追加し直します。
  - ステップ 2 OpFlex のデバイスへの接続を確認します。
  - ステップ 3 デバイスの再起動を試行します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0256 - fltCoopDomCoopDomInconsistentCfg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0256][protocol-coop-topology-anomaly][major][DN of
affected MO] Inconsistent configuration in the coop council
```

### 説明

この障害は、カウンシル内で COOP ドメインに矛盾する設定があるときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
- 

## F0299 - fltBgpPeerEntryFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0299][protocol-bgp-adjacency-down][warning][DN of
affected MO] BGP peer is not established, current state [operSt]
```

### 説明

この障害は、ピア状態が確立されていないときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0309 - fltInfraReplicaReplicaState****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0309][init-failure][critical][DN of affected MO]
Replica [rplId] in the internal database partition (shard) [shrdId] for the
service [name] failed to initialize or failed to copy database snapshot from its
peer.
```

**説明**

この障害は、コントローラがサービスの一部のデータの初期化に失敗したことを報告すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
  - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
  - ステップ 3 クラスタから欠落しているコントローラがある場合、それらのコントローラが SSH などの他の方法でアクセス可能かどうかを確認します。
  - ステップ 4 クラスタの正常性と可用性に関連する他の障害を確認します
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0310 - fltInfraReplicaCommitLogState****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0310][commit-log-corruption][major][DN of affected MO]
Corruption in the commit log for replica [rplId] in the internal database partition
(shard) [shrdId] for service [name]
```

**説明**

この障害は、コントローラがサービスの一部のデータが破損していることを報告すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラでディスクに関するエラーを確認します
  - ステップ 2 コントローラ上のエラー ログを確認して、追加情報があるかどうかを調べます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0317 - fltInfraReplicaDatabaseState****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0317][database-corruption][major][DN of affected MO]
Corruption in the database for replica [rplId] in the internal database partition
(shard) [shrdId] for service [name]
```

**説明**

この障害は、コントローラが特定のサービス用の内部データストア内のデータが破損していることを報告すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラでディスクに関するエラーを確認します
  - ステップ 2 コントローラ上のエラー ログを確認して、追加情報があるかどうかを調べます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0320 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMinorFault****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0320][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービスが小規模の障害を返すと発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

**F0321 - fltInfraWiNodeHealth****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0321][unhealthy][critical][DN of affected MO]
Controller [id] is unhealthy because: [health]
```

**説明**

この障害は、コントローラがコントローラ クラスタの分散された内部データベース(データ レイア)が十分に機能していないことを報告すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
  - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
  - ステップ 3 クラスタから欠落しているコントローラがある場合、それらのコントローラが SSH などの他の方法でアクセス可能かどうかを確認します。
  - ステップ 4 クラスタの正常性と可用性に関連する他の障害を確認します
  - ステップ 5 すべてのサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
  - ステップ 6 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
  - ステップ 7 コア ファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
  - ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0323 - fltInfraServiceHealth****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0323][unhealthy][critical][DN of affected MO] Lost
connectivity to leader for some data subset(s) of [name] on controller [id]
```

**説明**

この障害は、コントローラが特定のサービスの 1 つまたは複数のデータ サブセットについてレプリカ リーダーへの接続を失ったことを報告すると発生します。サービスはこの状態の要求を処理できません。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
  - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
  - ステップ 3 該当のサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
  - ステップ 4 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
  - ステップ 5 コア ファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
  - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0324 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceMajorFault****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0324][configuration-failed][major][DN of affected MO]
configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービスが大規模な障害を返すときに発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

**F0325 - fltInfraLoNodeHealth****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0325][unhealthy][critical][DN of affected MO]
Connectivity has been lost to the leader for some data subset(s) of a service on
controller [id], the service may have unexpectedly restarted or failed.
```



**説明**

この障害は、コントローラがサービスの1つまたは複数のデータサブセットについてレプリカリーダーへの接続を失ったことを報告すると発生します。サービスはこの状態の要求を処理できません。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタの接続を確認します。使用可能であればすべてのコントローラをリストして、報告する必要があります。
  - ステップ 2 クラスタの設定が安定していることを確認します。クラスタ利用可能時間の短い中断が頻繁に発生したり、クラスタを利用できない時間が長引いたりする場合にはメモを取ります。
  - ステップ 3 該当のサービスがすべてのコントローラで稼働していることを確認します。
  - ステップ 4 プロセスのクラッシュおよびコアがないかどうかを確認します。
  - ステップ 5 コアファイルがある場合は、それらを収集して Cisco TAC に問い合わせます。
  - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0329 - fltVnsScriptRTInfoScriptRunTimeInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0329][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] has stopped and restart
count has exceeded maximum attempts
```

**説明**

この障害は、サービス スクリプトを開始するときに障害が起きると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

**F0330 - fltVnsScriptRTInfoScriptFunctions****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0330][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] is missing the
following functions: [moduleStatus]
```

**説明**

この障害は、デバイス パッケージの機能が欠落していると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、デバイス パッケージの新しいバージョンについて L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

## F0338 - fltOspfInstInstMemAlertCritical

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0338][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] OSPF instance [name] is critically low in memory
```

### 説明

この障害は、OSPF インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 OSPF 対応インターフェイスの数を減らします
  - ステップ 4 OSPF へのルートの数を減らします
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0341 - fltDhcpClientIfOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0341][protocol-dhcp-interface-down][major][DN of affected MO] DHCP Client interface operational state failed
```

### 説明

この障害は、DHCP クライアント インターフェイスの動作状態が障害状態になると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 APIC コントローラとノードの間のネットワーク接続を確認します
  - ステップ 2 CLI または GUI を使用してスイッチを再起動します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0344 - fltIgmPsnopInstIgmPsnopLocalLearningDisabledFault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0344][protocol-igmpsnop-limits-exceeded][major][DN of affected MO] IGMP Snooping local learning is disabled
```

### 説明

この障害は、IGMP スヌーピングのローカル学習が無効にされると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 リーフ ノードの背後にあるネットワーク内のマルチキャスト グループの数を減らします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0345 - fltIgmPsnopInstIgmPsnopFabricLearningDisabledFault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0345][protocol-igmpsnop-limits-exceeded][major][DN of affected MO] IGMP Snooping fabric learning is disabled
```

### 説明

この障害は、IGMP スヌーピングのファブリック学習が無効にされると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ファブリック内のマルチキャスト グループの数を減らします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0350 - fltLldpAdjEpAdjStMultipleNbrs

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0350][oper-state-failed][warning][DN of affected MO] Multiple neighbors discovered on port [id]
```

### 説明

この障害は、インターフェイス上で複数のネイバーが検出されると発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0360 - fflsisFmcastTreeTreeInactive****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0360][protocol-isis-down][warning][DN of affected MO]
Tree id [id] with root [root] became inactive
```

**説明**

このイベントは、マルチキャスト ツリーの動作状態が非アクティブになると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0361 - fflsisFmcastTreeTreeLargeDia****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0361][protocol-isis-topology-anomaly][warning][DN of
affected MO] Tree id [id] with root [root] has large dia [diameter]
```

**説明**

このイベントは、マルチキャスト ツリーのツリーの直径が大きいと考えられると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0377 - fflsisInstInstMemAlertCritical****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0377][protocol-isis-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] ISIS instance is critically low in memory
```

**説明**

この障害は、ISIS インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0391 - fltisislflnitError

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0391][protocol-isis-interface-initialization-failed][major][DN of affected MO] ISIS process encountered error in bringing up protocol on the interface [id]
```

### 説明

この障害は通常、ISIS インターフェイス固有の初期化に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0394 - fltisislflvlProtocolError

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0394][protocol-isis-interface-level-down][major][DN of affected MO] Software error encountered during protocol processing for interface
```

### 説明

この障害は通常、ISIS インターフェイス固有のプロトコル処理に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0397 - fltAaaRadiusProviderRadiusProviderInoperable

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0397][inoperable][minor][DN of affected MO] Radius
Provider [name] unreachable
```

### 説明

この障害は、Radius プロバイダーが動作しないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 RADIUS プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 RADIUS プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 RADIUS プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0398 - fltAaaLdapProviderLdapProviderInoperable

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0398][inoperable][minor][DN of affected MO] Ldap
Provider [name] unreachable
```

### 説明

この障害は、LDAP プロバイダーが動作しないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 LDAP プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 LDAP プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 LDAP プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0400 - fltAaaTacacsPlusProviderTacacsPlusProviderInoperable

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0400][inoperable][minor][DN of affected MO] Tacacs+ Provider [name] unreachable
```

### 説明

この障害は、TACACS+ プロバイダーが動作しないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 TACACS+ プロバイダーへの IP アドレスおよびパスがまだアクティブであり、機能していることを確認します。
  - ステップ 2 TACACS+ プロバイダー上の設定が変更されていないことを確認します。
  - ステップ 3 TACACS+ プロバイダーがまだ正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0401 - fltEqptdiagSubjUnsupported

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0401][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Diagnostics test not supported.
```

### 説明

この障害は、診断テストがサポートされないときに発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0402 - fltEqptdiagSubjNotAccessible

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0402][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Diagnostics test not accessible.
```

### 説明

この障害は、診断テストの対象にアクセスできないときに発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0403 - fltEqptdiagOnDSubjUnsupported****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0403][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Ondemand diagnostics test not supported.
```

**説明**

この障害は、オンデマンド診断テストがサポートされていないときに発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0404 - fltEqptdiagOnDSubjNotAccessible****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0404][equipment-diags-restricted][minor][DN of affected MO] Ondemand diagnostics test not accessible.
```

**説明**

この障害は、オンデマンド診断テストの対象にアクセスできないときに発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0411 - fltEqptPsuFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0411][equipment-psu-failed][minor][DN of affected MO] Power supply failed.(serial number [ser])
```

**説明**

この障害は、PSU に障害が起きると発生します



**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 電源装置を取り替えます
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F0412 - fltEqptPsuFanFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0412][equipment-psufan-failed][minor][DN of affected MO] Fan in power supply failed
```

**説明**

この障害は、PSU のファンに障害が起きると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 電源装置を取り替えます
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F0415 - fltEqptCardMismatchSlot****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0415][equipment-card-failed][major][DN of affected MO] Supervisor powered up in wrong slot (Serial number [ser])
```

**説明**

この障害は通常、SUP が誤ったスロットに挿入されると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 SUP を正しいスロットに挿入します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

## F0416 - fltEqptCardUnknownSwld

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0416][equipment-card-failed][major][DN of affected MO]
Unknown software card id
```

### 説明

この障害は通常、不明なカード ID を持つカードがシャーシに挿入されると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 シャーシからカードを取り外します
  - ステップ 2 ソフトウェア カード インデックスを既知のタイプのいずれかに修正してください
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F0418 - fltVzAnyConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0418][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for [name], [name] [name] [name]
```

### 説明

この障害は、範囲がコンテキスト以外のものに設定されているコントラクトが、プライベート ネットワーク内の「EPG Collection for Context」に追加されると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 プライベート ネットワークの「EPG Collection for Context」に関連付けられている各コントラクトを調べます
  - ステップ 2 すべてのコントラクトの範囲が「コンテキスト」に設定されていることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0440 - fltEqptSpromSpromFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0440][equipment-sprom-failed][major][DN of affected
MO] Sprom failed [errRsn]
```

**説明**

この障害は通常、バックプレーン `sprom` が破損すると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 `sprom` の内容を修正します
- ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0441 - fltEqptSpromBPBadIDPROM

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0441][equipment-sprom-failed][major][DN of affected MO] Chassis IDPROM is invalid
```

**説明**

この障害は、バックプレーン `IDPROM` の内容が無効にされるか、または破損すると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F0449 - fltEqptSensorFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0449][equipment-sensor-failed][major][DN of affected MO] Sensor of type [type] on Node [id] has failed.
```

**説明**

この障害は通常、センサーに障害が起きると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害が発生したコンポーネントを取り替えます
- ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0454 - fltLldplfPortOutOfService

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0454][wiring-check-failed][major][DN of affected MO]
Port [id] is out of service due to [wiringIssues]
```

### 説明

この障害は、配線エラーが原因でポートがアウトオブサービス状態になると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ポートに接続されているデバイスが適切なデバイスであることを確認します。
  - ステップ 2 ポートに接続されているデバイスが接続先のファブリック用に正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 接続されているデバイスが別のファブリックから再プロビジョニングされている場合、そのデバイスの設定が初期設定にリセットされていることを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0467 - fltFvNwlssuesConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0467][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failedConfiguration failed for [epgPKey] node [id] [pathName] on FEX
[extChId] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] node [id]
[pathName] due to [configQual]Configuration failed for node [id] [targetDn] due
to [configQual]Configuration failed for [tDn] due to [configQual]Configuration
failed for node [id] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] due to
[configQual]Configuration failed for [epgDn] due to [configQual]
```

### 説明

この障害は、エンドポイント グループの設定が不完全または不適切であると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 **bd-not-present** の場合、ブリッジ ドメインがまだノードにまだ導入されていないときには一時的な問題である可能性があります。**EPG** がデフォルトのブリッジ ドメインと関連付けられている場合、接続実装ポリシーを確認します
  - ステップ 3 **context-not-present** の場合、**VRF** がまだノードにまだ導入されていないときには一時的な問題である可能性があります。**EPG** がデフォルトの **VRF** と関連付けられている場合、共通テナントのネットワークング/プロトコル ポリシーの下の接続実装ポリシーを確認します

- ステップ 4 vlan-capacity の場合、設定された EPG およびノードに配置されたブリッジ ドメインの数がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 5 vxlan-capacity の場合、設定された EPG、ノードに配置されたドメイン、および VRF の数がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 6 invalid-path の場合、設定済みのパスが存在し、有効になっていることを確認します。次の問題の可能性がります。参照されているパス(ポート/ポート チャネル/接続可能プロファイル/ルーズ ノード)がノード上にありません。EPG に関連付けられたドメインが指定されたパスを使用することを許可されていません。ドメインに関連付けられている接続可能プロファイルの設定を確認します。パス(ポート/ポート チャネル/接続可能プロファイル/ルーズ ノード)が FEX に導入されており、I2Out/I3Out の一部です。I2Out および I3Out は FEX ではサポートされていません
- ステップ 7 port-part-of-port-channel の場合、設定されたインターフェイスはポート チャネル メンバとしてすでに設定されています
- ステップ 8 port-configured-as-l3 の場合、設定されたインターフェイスは L3 としてすでに設定されています
- ステップ 9 port-configured-as-l2 の場合、設定されたインターフェイスは L2 としてすでに設定されているインターフェイスを参照しています
- ステップ 10 port-configured-for-fex の場合、設定されたインターフェイスは FEX に接続するためにすでに設定されています
- ステップ 11 port-configured-for-apic の場合、設定されたインターフェイスはコントローラに接続されています
- ステップ 12 port-channel-capacity の場合、ノードに配置された設定済みのポート チャネルの番号がサポートされる数を超えていないことを確認します
- ステップ 13 native-or-untagged-encap-failure の場合、複数の encap が同じパス上でネイティブまたはタグなしとして設定されています。設定されたモードタイプを確認します
- ステップ 14 multiple-external-encap の場合、ブリッジ ドメインは、ノードごとに外部 encap を 1 つだけ使用してファブリックの外部に拡張できます
- ステップ 15 multiple-ctx-configuration の場合、L3 インターフェイスは同時に 1 つの VRF にしか属することができません
- ステップ 16 encap-already-in-use の場合、この encap を使用して別の EPG がすでに設定されています
- ステップ 17 invalid-vlan の場合、この EPG の encap は EPG が設定されているドメインには無効です
- ステップ 18 path-wiring-issues の場合、設定されたインターフェイスに配線の問題があります
- ステップ 19 詳細については、fv:NwIssues のマニュアルを参照してください
- ステップ 20 エンドポイント グループの設定が正しく、完全であることを確認します
- ステップ 21 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

## F0468 - fltFvCtxConfigIssuesConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0468][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Ctx Configuration failedCtx Configuration failed for [ctxDn] due to [configQual]
```

**説明**

この障害は、所定のコンテキストがファブリックで設定されていない DNS プロファイルを使用するように設定されていると発生します。ファブリック用に設定されている DNS プロファイルのみ使用できます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** dns-policy-not-present の問題の場合:設定を確認して、コンテキストによって消費される DNS プロファイルがファブリックで定義されていることを確かめます
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

**F0469 - fltFvBDConfigIssuesConfig-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0469][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
BD Configuration failedBD Configuration failed for [bdDn] due to [configQual]
```

**説明**

この障害は、コンテキストに関連付けられた BD または AEPG に 1 つ以上の重複するサブネットが定義されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** duplicate-subnets-within-ctx の問題の場合:この BD が関連付けられているコンテキストを見つけ、コンテキストに関連付けられている他のすべての BD を見つけます。前の手順で見つけた BD に関連付けられているすべての AEPG を見つけます。コンテキストに関連付けられている AEPG および BD 用に設定された単一のサブネットがないことを確認します。
- ステップ 2** dhcp-policy-not-present の問題の場合:設定を確認して、BD によって消費される DHCP リレー プロファイルがテナントで定義されていることを確かめます。
- ステップ 3** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

**F0471 - fltEqptAsicAsicFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0471][equipment-asic-failed][major][DN of affected MO]
ASIC failed on slot SLOT:[id] (Serial number [ser]).
```

**説明**

この障害は、実行時にカードの ASIC に致命的な障害が検出されると発生します

**推奨処置**

カードが障害状態であることが判明した場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の `show techsupport` コマンド出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F0474 - fltTunnelfHwProgFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0474][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Hardware programming for tunnel interface failed.
```

**説明**

この障害は、ハードウェアの障害が原因でトンネル マネージャがトンネルを作成できないと発生します。

**推奨処置**

この障害を修正するには、トンネルの再作成を試行します。

**F0475 - fltTunnelfDestUnreach****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0475][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Tunnel destination is not reachable.
```

**説明**

この障害は、宛先が到達不能になると発生します。

**推奨処置**

この障害を修正するには、宛先が到達可能になるようにします。

**F0482 - fltTunnelfDestIPUnres****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0482][interface-tunnel-down][major][DN of affected MO]
Tunnel destination IP address is not resolved.
```

**説明**

この障害は、宛先 IP アドレスが解決されていないときに発生します。

**推奨処置**

この障害を修正するには、宛先 IP アドレスが解決されるようにします。

## F0507 - fltVpcDomFabricLinksDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0507][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, all fabric links down.
```

### 説明

この障害は、すべてのファブリック リンクがダウンしているために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

### 推奨処置

スイッチのファブリック接続を確認します。

## F0508 - fltVpcDomPeerRouteDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0508][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, no route to peer.
```

### 説明

この障害は、ピアへのルートがないために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

### 推奨処置

ピア構成とファブリック接続を確認します。

## F0509 - fltVpcDomPeerUnrch

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0509][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, peer unreachable.
```

### 説明

この障害は、ピアが到達不能であるために vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

### 推奨処置

## F0510 - fltVpcDomDomCompatFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0510][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, domain compat failed.
```

### 説明

この障害は、ドメインの互換性の障害により vPC ドメインに起動に失敗すると発生します。



**推奨処置**

両方のピアのドメイン構成とハードウェアの互換性を確認します。

**F0511 - fltVpcDomElectionErr****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0511][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, error in election.
```

**説明**

この障害は、選択エラーにより vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

**推奨処置**

ドメイン構成がピアと一致していることを確認します。

**F0512 - fltVpcDomOobNotUp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0512][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] vPC domain bringup failed, keepalive not operational.
```

**説明**

この障害は、キープアライブが動作不能のため vPC ドメインの起動に失敗すると発生します。

**推奨処置**

両方のピアでキープアライブ構成を確認します。

**F0513 - fltVpcDomGlobalCompatFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0513][vpc-domain-down][major][DN of affected MO] Global configuration is not consistent with peer ([compatQualStr]).
```

**説明**

この障害は、ピアのグローバル構成に一貫性がないときに発生します。

**推奨処置**

グローバル構成がピアと一致していることを確認します。

## F0518 - fltVpclfIfCompatFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0518][interface-vpc-down][major][DN of affected MO]
VPC [name] configuration is not consistent with peer ([compatQualStr]).
```

### 説明

この障害は、ピアの vPC 設定に一貫性がないときに発生します。

### 推奨処置

vPC 構成がピアと一致していることを確認します。

## F0520 - fltVpcKeepaliveKeepaliveSendFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0520][vpc-domain-down][critical][DN of affected MO]
Peer keep-alive send has failed.
```

### 説明

このイベントは、ピアのキープアライブ送信が失敗すると発生します。

### 推奨処置

## F0522 - fltVpcKeepaliveKeepaliveRecvFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0522][vpc-domain-down][critical][DN of affected MO]
Peer keep-alive receive has failed.
```

### 説明

このイベントは、ピアのキープアライブ受信が失敗すると発生します。

### 推奨処置

## F0523 - fltFvATgConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0523][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for EPG [name] due to [configIssues]Configuration failed for
[name], [name] [name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name],
[name] [name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name]
[name] [name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name] [name]
[name] due to [configIssues]Configuration failed for [name], [name] [name] [name]
due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、エンドポイントグループの設定が不完全または不適切であると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 エンドポイントグループの設定が正しく、完全であることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0524 - fltFvStCEpConfigurationFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0524][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
For [name], application profile [name], application EPG [name], configuration
failed for static end-point [name] due to missing path
```

**説明**

この障害は、スタティック エンドポイントが適切に設定されていないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 スタティック エンドポイントが存在するパスで指定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0532 - fltEthpmlfPortDownInfraEpg

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0532][interface-physical-down][critical][DN of
affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

**説明**

この障害は、ポートがダウンし、それがインフラおよびエンドポイントグループに使用されているときに発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
  - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0543 - fltEthpmlfPortDownInfraNoEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0543][interface-physical-down][major][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

### 説明

この障害は、ポートがダウンし、それがインフラに使用され、エンドポイント グループには使用されていないときに発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
  - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0546 - fltEthpmlfPortDownNoInfra

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0546][interface-physical-down][warning][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

### 説明

この障害は、ポートがダウンし、インフラに使用されていないときに発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
  - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 `mcp-loop-err-disable` の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0564 - fltVmmCtrlrPConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0564][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller profile [hostOrIp] with name [name] in datacenter [rootContName] in
domain [name] configuration failed due to [configIssues]
```

### 説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために VMM コントローラを導入できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 VMM コントローラのポリシーが完全であることを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0565 - fltVmmEpPDDeployFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0565][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of EPG [faultDKey] failed on domain [name] due to [deployIssues]
```

### 説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためにエンドポイント グループを導入できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 VLAN プールが VMM ドメインに関連付けられていることを確認します。
  - ステップ 2 ポートカプセル化の値がエンドポイントのグループと VMM 間アソシエーションで指定されている場合、この値が VLAN カプセル化であり、VLAN プールでスタティック割り当てモードを設定したカプセル化ブロックの要素の一部であることを確認します。VXLAN ポートカプセル化はサポートされていません。
  - ステップ 3 EPG が AVS モードで VMware ドメインに関連付けられている場合、または Microsoft (SCVMM) ドメインに関連付けられている場合は、EPG の分離を無効にします。
  - ステップ 4 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0600 - fltPcAggrMbrlfPortSuspended

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0600][interface-pcubr-down][major][DN of affected MO]
Port is suspended.
```

### 説明

この障害は、ポートが LACP によって中断されていると発生します。

### 推奨処置

ポート チャネルの両側で設定を確認します。

## F0603 - fltPcAggrMbrlfPortIndividual

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0603][interface-pcubr-down][minor][DN of affected MO]
Port is operationally individual.
```

### 説明

この障害は、ポートが運用上個別になると発生します。

### 推奨処置

ポート チャネルの両側で設定を確認します。

## F0618 - fltMgmtNodeDefMgmtAddressNotAllocated

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0618][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Management address is not allocated to node [id]Out-of-band management address is not allocated to node [id]In-band management address is not allocated to node [id]
```

### 説明

この障害は、管理ノードアドレスがノードに割り当てられていないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ノードのノード管理アドレス ポリシーを作成します。
  - ステップ 2 ノード管理アドレス ポリシーに関連するその他の障害がないことを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0650 - fltTraceroutePoliciesSrcMissingSrcIp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0650][missing-ip-addr][warning][DN of affected MO] IP Address Missing for Source Endpoint with MAC [tDn] in Endpoint Group [tDn] in Application [tDn] in Tenant [tDn]
```

### 説明

この障害は、traceroute ポリシーの実行のために設定されている送信元エンドポイント IP アドレスがファブリックにないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Traceroute ポリシーで設定されている送信元エンドポイント IP アドレスがファブリックに存在しており、正しいことを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0657 - fltTraceroutepRsTrEpDstMissingDestIp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0657][missing-ip-addr][warning][DN of affected MO] IP Address Missing for Destination Endpoint with MAC [tDn] in Endpoint Group [tDn] in Application [tDn] in Tenant [tDn]
```

### 説明

この障害は、traceroute ポリシーの実行のために設定されている宛先エンドポイント IP アドレスがファブリックにないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Traceroute ポリシーで設定されている宛先エンドポイント IP アドレスがファブリックに存在しており、正しいことを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0699 - fltInfraHostCfgConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0699][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Policies from switch interface policy group [accGrpDn] failed to be deployed on node [id].Reason: [deplSt]
```

### 説明

:設定された Fex/ポート ポリシー グループに関連付けられているすべてのポリシーは、ノード プロファイル用に設定された Fex/ポート セクタ プロファイルに関連付けられているすべてのノードに導入される必要があります。関連するポリシーが設定されたノードに導入されていないために、障害が発生しました。

### 推奨処置

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- 設定されたノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します。- 設定されたノードが関連するアクセスの Fex/ポート レベルのポリシーを処理できることを確認します。- リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集して、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F0701 - fltInfraADomPConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0701][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Deployment of Domain [name] failed due to [configIssues]
```

### 説明

インフラ ポリシーの障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために設定されたドメインを導入できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害メッセージを確認して、設定の問題を特定します。
  - ステップ 2 設定を変更して、欠落したパラメータを追加します。
  - ステップ 3 設定を変更して、無効な設定パラメータを削除します。
  - ステップ 4 リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0721 - fltFvnsAlnstPConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0721][configuration-failure][minor][DN of affected MO]
VLAN/VxLAN/NVGRE pool [name] deployment failed due to: [configIssues].
```

### 説明

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために VLAN/VxLAN/NVGRE プールを導入できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害メッセージを確認し、無効な設定を修正します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F0749 - fltFabricProtGEpConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0749][configuration-failed][warning][DN of affected MO] Failed to configure the vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP address of [virtualIp] because: [configQual]
```

### 説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル (vPC) ポリシーが作成されているが、まだ導入されておらず (事前プロビジョニングのシナリオなどで)、次の少なくとも 1 つの条件が当てはまる時に発生します。

- 
- ステップ 1 vPC を構成するファブリック ノードの少なくとも 1 つが準備されていない
  - ステップ 2 ファブリック ノードの少なくとも 1 つの IP アドレスが不明である
  - ステップ 3 vPC ペアを構成するファブリック ノードの 1 つが、すでに別のノードとペアになっている (各ノードは 1 つの vPC ペアしか構成できません)
  - ステップ 4 ファブリック ノードの 1 つがリーフではない (vPC のペアは 2 つのリーフ間でのみ作成できます)
  - ステップ 5 仮想 IP アドレスがまだ割り当てられていない
  - ステップ 6 論理ペア ID がまだ割り当てられていない
  - ステップ 7 ノードが同じ POD がない
- 

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
  - ステップ 3 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
  - ステップ 4 ファブリック ノードがすでに他の保護グループに属していないことを確認します
  - ステップ 5 fabricExplicitGEp の場合、ペア ID が設定されていることを確認します
  - ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0750 - fltFabricProtGEpOperStateChange

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0750][oper-state-change][minor][DN of affected MO] The vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP address of [virtualIp] has changed state because: [configQual]
```

### 説明

この障害は、vPC ポリシーがファブリック ノードに導入されており、次の少なくとも 1 つの条件が当てはまる時に発生します。

- 
- ステップ 1 vPC を構成するファブリック ノードの 1 つが準備されていない
  - ステップ 2 ファブリック ノード IP アドレスが不明である
  - ステップ 3 ファブリック ノードの 1 つがリーフではない(vPC のペアは 2 つのリーフ間でのみ作成できます)
- 

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードの準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
  - ステップ 3 ファブリック ノードがすでに他の保護グループに属していないことを確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0751 - fltFabricProtGEpOperStateFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0751][oper-state-fail][critical][DN of affected MO]
The vPC policy for the vPC pair [id] and a virtual IP of [virtualIp] has a state
of [configSt] because: [configQual]
```

### 説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル(vPC) ペアを構成するファブリック ノードの両方のメンバーにポリシーを受信する準備が整っていないため、vPC ポリシーがもう導入されないと発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードがリーフであることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F0756 - fltPoINToRefMismatchTarget

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0756][resolution-failed][minor][DN of affected MO]
Could not resolve the target [tRn] to form a named relationship.Using a default
target [tDn] instead
```

**説明**

この障害は、名前付きリレーションシップの設定済みターゲットを解決できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 名前付きターゲットの設定が正しく完全であること、およびその設定が存在することを確認します
  - ステップ 2 特定のリレーションシップの設定が正しく完全であることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F0757 - fltVnsAbsGraphValidationFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0757][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph template [name] for tenant [name] configuration is invalid.
```

**説明**

この障害は、無効なサービス グラフ設定が原因で発生します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、検証エラーを修正するためにサービス グラフ設定を変更します。

**F0758 - fltVnsGraphInstRenderingFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0758][graph-rendering-failed][minor][DN of affected
MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Info:
[configInfo]
```

**説明**

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 グラフの設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 missing-lif の場合、LDev の障害を調べるか、または LDevCtx で指定された LDev を確認します
  - ステップ 3 function-type-mismatch-failure の場合、選択された LDev の MDev で有効な MFunc を確認します
  - ステップ 4 missing-ldev-ctx の場合、LDevCtx がテナントの下で定義されているかどうか確認するか、または LDevCtx に関連付けられた LDev に適切な MDev が指定されていることを確認します。
  - ステップ 5 missing-lif の場合、機能コネクタに一致する LIF があることを確認します

- ステップ 6 `invalid-filter-referred-by-rsconntoflt` の場合、関係をフィルタ処理するための `AbsFuncConn` が形成されていることを確認します
- ステップ 7 `missing-l3ctx` の場合、`RsConnToCtxTerm` が有効な `tDn` を指していることを確認します
- ステップ 8 `param-cardinality-error` の場合、設定パラメータに有効な基数があり、`Graph` パラメータ/リレーションには最大 1 つのインスタンスしか設定できないことを確認します
- ステップ 9 `invalid-abstract-graph-config-param` の場合、すべての抽象グラフ構成が有効であることを確認します
- ステップ 10 `param-validation-failed` の場合、選択したすべてのパラメータが有効であることを確認します
- ステップ 11 `invalid-param-scope` の場合、`RsScopeToTerm` が設定されており、有効な端末または端末ノードを指していることを確認します。または、`AbsConfig` に欠落しているデフォルトの `RsScopeToTerm` がないことを確認します
- ステップ 12 `invalid-conn-for-configparam` の場合、`AbsConn` で `RsCfgToConn` が設定されており、有効なコネクタを指していることを確認します
- ステップ 13 `invalid-rsmconnatt` の場合、`AbsConn` の有効な `RsMConn` を確認します
- ステップ 14 `missing-mandatory-param` の場合、すべての必須グラフ パラメータおよびグラフ リレーションがあることを確認します
- ステップ 15 `invalid-relation-target` の場合、誤ったサービス フォルダ/パラメータ名を修正します

## F0759 - fltVnsNodeInstNodeRenderingFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0759][graph-rendering-failure][minor][DN of affected MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Function node [name] configuration is invalid.
```

### 説明

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにグラフ設定を変更します。

## F0760 - fltVnsTermNodeInstNodeRenderingFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0760][graph-rendering-failure][minor][DN of affected MO] Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Terminal Node [name] configuration is invalid.
```

### 説明

この障害は、サービス グラフをインスタンス化できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにグラフ設定を変更します。

## F0761 - fltVnsGParamResolutionFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0761][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph for tenant [name] could not be instantiated.Configuration param
[name] configuration is invalid.Service graph [graphDn] for tenant [name] could
not be instantiated.Configuration param [name] for function node [name]
configuration is invalid.Service graph [name] for tenant [name] could not be
instantiated.Configuration param [name] for function node [name] configuration is
invalid.
```

### 説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、すべての必要なパラメータおよびフォルダを提供するために設定を変更します。

## F0762 - fltVnsAbsFolderResolutionFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0762][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration folder [name], which is in tenant [name] could not be
processed.Service graph template [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration folder [name] for function [name] configuration is
invalid.Abstract function profile [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration folder [name] for shared configuration of logical devices
is invalid.
```

### 説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、サービス グラフの設定パラメータおよびフォルダを更新するために設定を変更します。

## F0763 - fltVnsAbsParamResolutionFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0763][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration parameter [name], which is in tenant [name] could not be
processed.Service graph template [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration param [name] for function [name] configuration is
invalid.Abstract function profile [name] for tenant [name] could not be
processed.Configuration param [name] for shared configuration of logical devices
is invalid.
```

### 説明

この障害は、設定パラメータにエラーがあるときに発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、サービス グラフの設定パラメータおよびフォルダを更新するために設定を変更します。

**F0764 - fltVnsALDevConfMismatch****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0764][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
L4-L7 Devices configuration [name] for tenant [name] is invalid.
```

**説明**

この障害は、論理デバイスがデバイス パッケージで提供されるメタ デバイス情報と一致しない方法で設定されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために LDev 設定を変更します。

**F0765 - fltVnsCDevConfMismatch****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0765][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Concrete device [name] in L4-L7 devices [name] for tenant [name] configuration is
invalid.
```

**説明**

この障害は、ユーザが提供する具象デバイス構成が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために CDev の設定を変更します。

**F0766 - fltVnsGFolderResolutionFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0766][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration folder [name], which is in tenant [name] could not be
instantiated.Service graph [name] for tenant [name] could not be
instantiated.Configuration folder [name] for function [name] has an error.Service
graph template [name] for tenant [name] could not be instantiated.Configuration
folder [name] for function [name] has an error.
```

**説明**

この障害は、設定フォルダにエラーがあるときに発生します設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するためにフォルダの設定を変更します。

## F0768 - fltVnsGRelResolutionFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0768][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration relation [name], which is in tenant [name] has an error.Service
graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Configuration relation
[name] for function [name] has an error.Service graph template [name] for tenant
[name] could not be instantiated.Configuration relation [name] for function [name]
has an error.
```

### 説明

この障害は、設定 GRel にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために GRel の設定を変更します。

## F0769 - fltVnsFuncConnInstValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0769][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Function
connector instance [name] for function node [name] configuration is invalid.
```

### 説明

この障害は、機能コネクタ (FuncConnInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F0770 - fltVnsTermConnInstValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0770][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Terminal node
connector instance [name] for terminal node [name] configuration is invalid.
```

### 説明

この障害は、端末コネクタ (TermConnInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。



## F0771 - fltVnsConnectionInstValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0771][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph [name] for tenant [name] could not be instantiated.Connection
instance [name] configuration is invalid.
```

### 説明

この障害は、接続インスタンス (ConnectionInst) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F0772 - fltVnsALIfValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0772][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
LIf configuration [name] for L4-L7 Devices [name] for tenant [name] is invalid.
```

### 説明

この障害は、論理インターフェイスの設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F0843 - fltSyntheticATestObjPm-atest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0843][test-failure][critical][DN of affected MO]
Abstract Class ATestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint64=[propUint64],
propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] propEnum16=[propEnum16].
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0844 - fltSyntheticTLTestObjPm-tltest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0844][test-failure][minor][DN of affected MO] Concrete
Class TLTestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] [name].
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0845 - fltSyntheticCTestObjPm-ctest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0845][test-failure][major][DN of affected MO] Concrete
Class CTestObj () fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], [propBmp64], [propBmp64] [propBmp64]
[name]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0846 - fltSyntheticATestObjPe-atetest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F0846][test-failure][critical][DN of affected MO]
Abstract Class ATestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint64=[propUint64].
```

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0847 - fltSyntheticTLTestObjPe-flttest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0847][test-failure][minor][DN of affected MO] Concrete  
Class TLTestObj fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],  
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], propBmp64=[propBmp64] [name] [address].
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F0848 - fltSyntheticCTestObjPe-ctest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F0848][test-failure][major][DN of affected MO] Concrete  
Class CTestObj () fault, name=[name], descr=[descr], pUint32=[propUint32],  
pUByte=[propUByte], propBmp8=[propBmp8], [propBmp64], [propBmp64] [propBmp64]  
[name] [address]
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F0849 - fltInfraSelectorIssuesConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0849][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed due to [configQual] for node [name]Configuration failed due
to [configQual] for [dn] for node [name]
```

### 説明

この障害は、インフラ セレクタ (ポート セレクタ、カード セレクタ、ノード セレクタ など) が誤って設定されていると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 `invalid-port` の場合、インフラ ポート セレクタ を確認します。そこではリーフ ホスト ポートまたは `fex` ホスト ポートのみ使用する必要があります。ファブリック ポートはインフラ ポート セレクタを使用して設定できません。
  - ステップ 3 `port-configured-for-apic` の場合、インフラ ポート セレクタおよび関連するポリシーを確認します。コントローラに接続されているポートは制限付きのポリシー用に設定できます。`infra::AccPortGrp` にのみ関連付けることができます。
  - ステップ 4 `invalid-card` の場合、インフラ カード セレクタ、およびそれが存在しないカードを参照しているかどうかを確認します。カードがノードに追加されると、障害はクリアされます。
  - ステップ 5 詳細については、`fabric:SelectorIssues` のマニュアルを参照してください
  - ステップ 6 インフラ セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
  - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F0853 - fltBgpRsPeerPfxPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0853][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0854 - fltCallhomeRsInvSchedulerResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0854][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

この障害は、インベントリ ポリシーが、存在しないスケジューラを参照すると発生します。

### 推奨処置

スケジューラの名前のスペルが正しいことを確認するか、スケジューラが存在しない場合には作成します。

## F0855 - fltCallhomeRsDestGroupRelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0855][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0856 - fltCallhomeRsDestGroupResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0856][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0857 - fltCallhomeRsQueryGroupRelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0857][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0859 - fltConditionRsNodeAaaRecRetPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0859][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0860 - fltConditionRsNodeEventRecRetPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0860][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0861 - fltConditionRsNodeFaultRecRetPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0861][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0862 - fltConditionRsNodeHealthRecRetPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0862][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0864 - fltConfigRsExportSchedulerResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0864][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0865 - fltConfigRsImportSourceResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0865][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0866 - fltDatetimeRsNtpProvToNtpAuthKeyResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0866][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0867 - fltDbgacRsToEpForEpToEpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0867][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0868 - fltDbgacRsFromEpForEpToEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0868][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0869 - fltDbgacRsToLDevForEpToExtResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0869][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F0870 - fltDbgacRsToEpForEpgToEpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0870][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0871 - fltDbgacRsToEpgForEpgToEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0871][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0872 - fltDbgacRsToLDevForEpgToIpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0872][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0873 - fltDbgacRsFromLDevForExtToEpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0873][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0874 - fltDbgacRsFromEpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0874][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0875 - fltDbgacRsFromEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0875][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0876 - fltDbgacRsFromLDevForIpToEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0876][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0878 - fltDbgacRsToEpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0878][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0879 - fltDbgacRsToEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0879][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0880 - fltDbgexpRsUserCtxResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0880][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0881 - fltDbgexpRsDataResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0881][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0882 - fltDbgexpRsExportDestResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0882][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0883 - fltDbgexpRsTSSchedulerResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0883][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0885 - fltDhcpRsDhcpOptionPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0885][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0886 - fltDhcpRsRelayPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0886][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0887 - fltDhcpRsProvResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0887][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0888 - fltPolRsFirmwareRepoPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0888][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0889 - fltDnsRsDnsProfileResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0889][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0897 - fltFabricRsMonModuleFabricPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0897][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0898 - fltFabricRsCallhomeInvPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0898][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0899 - fltFabricRsMonInstFabricPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0899][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0900 - fltFabricRsNodeCorePResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0900][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0901 - fltFabricRsNodeTechSupPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0901][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0902 - fltFabricRsPsulInstPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0902][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0903 - fltFabricRsMonIfFabricPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0903][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0904 - fltFabricRsAppCorePResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0904][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0905 - fltFabricRsAppMonPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0905][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0906 - fltFabricRsAppTechSupPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0906][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F0907 - fltFabricRsCtrlrPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0907][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0909 - fltFabricRsLePortPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0909][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0913 - fltFabricRsLeCardPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0913][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0916 - fltFabricRsLeCardPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0916][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0917 - fltFabricRsLePortPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0917][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0918 - fltFabricRsLeNodePGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0918][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0919 - fltFabricRsCommPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0919][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0920 - fltFabricRsTimePolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0920][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0921 - fltFabricRsPodPGrpBGPRRResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0921][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0922 - fltFabricRsPodPGrpCoopPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0922][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0923 - fltFabricRsPodPGrpIsisDomPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0923][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0924 - fltFabricRsSnmppolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0924][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0925 - fltFabricRsPodPGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0925][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0926 - fltFabricRsVpclInstPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0926][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0927 - fltFabricRsSpPortPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0927][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0940 - fltFabricRsSpCardPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0940][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0943 - fltFabricRsSpCardPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0943][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0944 - fltFabricRsSpPortPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0944][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0945 - fltFabricRsSpNodePGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0945][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0946 - fltFirmwareRsFwgrppResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0946][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0947 - fltFvRsBDToOutResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0947][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0948 - fltFvRsBDToProfileResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0948][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0949 - fltFvRsBDToRelayPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0949][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0950 - fltFvRsBdFloodToResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0950][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0951 - fltFvRsBdToEpRetResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0951][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0952 - fltFvRsCtxResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0952][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0953 - fltFvRslgmpsnResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0953][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0954 - fltFvRsABDPolMonPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0954][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F0955 - fltFvRsBdResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0955][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0956 - fltFvRsDomAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0956][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0957 - fltFvRsAEPgMonPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0957][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0959 - fltFvRsApMonPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0959][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0960 - fltFvRsBgpCtxPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0960][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0963 - fltFvRsCtxToEpRetResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0963][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0964 - fltFvRsOspfCtxPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0964][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0965 - fltFvRsCtxMonPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0965][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0966 - fltFvRsDomDefNsLocalResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0966][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0967 - fltFvRsConsResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0967][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0970 - fltFvRsConsIfResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0970][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0971 - fltFvRsCustQosPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0971][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0973 - fltFvRsProtByResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0973][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0974 - fltFvRsProvResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0974][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0976 - fltFvRsBDSubnetToOutResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0976][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0977 - fltFvRsBDSubnetToProfileResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0977][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0978 - fltFvRsTnDenyRuleResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0978][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0979 - fltFvRsTenantMonPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0979][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0981 - fltInfraRsVlanNsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0981][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0982 - fltInfraRsFuncToEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0982][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0983 - fltInfraRsLacpPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0983][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0984 - fltInfraRsLacplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0984][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0988 - fltInfraRsMonModuleInfraPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0988][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0989 - fltInfraRsAttEntPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0989][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0990 - fltInfraRsCdplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0990][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0991 - fltInfraRsHlfpolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0991][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0992 - fltInfraRsL2InstPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0992][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0993 - fltInfraRsLldplfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0993][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F0994 - fltInfraRsMonIfInfraPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0994][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0995 - fltInfraRsSpanVDestGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0995][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0996 - fltInfraRsSpanVSrcGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0996][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F0997 - fltInfraRsStplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0997][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0998 - fltInfraRsMonNodeInfraPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0998][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F0999 - fltInfraRsMstInstPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F0999][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1003 - fltInfraRsDomPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1003][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1004 - fltInfraRsOverrideCdplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1004][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1005 - fltInfraRsOverrideLacpPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1005][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1006 - fltInfraRsOverrideLldplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1006][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1007 - fltInfraRsCardPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1007][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1008 - f1tInfraRsConnFexSResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1008][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1009 - f1tInfraRsConnPortSResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1009][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1010 - f1tInfraRsInfraBDResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1010][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1011 - fltInfraRsAccBaseGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1011][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1012 - fltInfraRsAccNodePGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1012][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1013 - fltInfraRsAccCardPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1013][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1014 - fltInfraRsAccPortPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1014][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1015 - fltInfraRsAccBndISubgrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1015][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1016 - fltIisRsNhAttResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1016][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1017 - fltL2extRsEBdResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1017][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1018 - fltL2extRsL2DomAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1018][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1019 - fltL3extRsSubnetToProfileResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1019][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1020 - fltL3extRsEctxResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1020][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1021 - fltL3extRsL3DomAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1021][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1023 - fltMaintRsMgrppResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1023][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1024 - fltMaintRsPolCtrlrSchedulerResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1024][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1025 - fltMaintRsPolNotifResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1025][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1026 - fltMaintRsPolSchedulerResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1026][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1027 - fltMgmtRsAddrInstResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1027][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1028 - fltMgmtRsMgmtBDResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1028][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1029 - fltMgmtRsInbEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1029][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1030 - fltMgmtRsOoBConsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1030][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1031 - fltMgmtRsGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1031][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1032 - fltMgmtRsOoBProvResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1032][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1033 - fltMgmtRsOobEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1033][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1034 - fltOspfRslfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1034][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1037 - fltRtctrlRsCtxPToSubjPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1037][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1038 - fltRtctrlRsScopeToAttrPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1038][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1040 - fltSnmpRsDestGroupResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1040][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1041 - fltSpanRsDestEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1041][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1048 - fltSpanRsDestToVPortResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1048][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1049 - fltSpanRsSrcToVPortResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1049][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1053 - fltSyntheticRsPhysIfResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1053][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1054 - fltSyntheticRsPolicyResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1054][resolution-failed][minor][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1055 - fltSyntheticRsToObjResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1055][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1056 - fltSyslogRsDestGroupResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1056][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1058 - fltTestinfralabRsSnacksResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1058][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1059 - fltTraceroutepRsTrEpDstResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1059][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1060 - fltTraceroutePResTrEpSrcResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1060][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1062 - fltTrigRsTriggerableResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1062][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1063 - fltVmmRsAccResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1063][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1064 - fltVmmRsCtrlrPMonPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1064][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1065 - fltVmmRsMcastAddrNsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1065][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1066 - fltVmmRsVmmCtrlrPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1066][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1067 - fltVmmRsVxlanNsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1067][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1068 - fltVmmRsDefaultCdpIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1068][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1069 - fltVmmRsDefaultL2InstPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1069][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1070 - fltVmmRsDefaultLldpIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1070][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1071 - fltVmmRsDefaultStpIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1071][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1073 - fltVnsRsCfgToConnResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1073][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1074 - fltVnsRsCfgToVConnResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1074][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1075 - fltVnsRsScopeToTermResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1075][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1076 - fltVnsRsConnToCtxTermResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1076][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1077 - fltVnsRsConnToFltResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1077][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1079 - fltVnsRsMConnAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1079][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1080 - fltVnsRsDefaultScopeToTermResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1080][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1081 - fltVnsRsALDevToDomPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1081][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1082 - fltVnsRsALDevToPhysDomPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1082][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1083 - fltVnsRsALDevToVxlanInstPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1083][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1084 - fltVnsRsDevEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1084][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1085 - fltVnsRsMDevAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1085][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1086 - fltVnsRsClfAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1086][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1087 - fltVnsRsMetalResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1087][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1088 - fltVnsRsConnectorResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1088][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1089 - fltVnsRsAbsConnectionConnsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1089][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1090 - fltVnsRsProfToMFuncResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1090][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1091 - fltVnsRsNodeToAbsFuncProfResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1091][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1092 - fltVnsRsNodeToMFuncResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1092][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1094 - fltVnsRsMgmtAddrResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1094][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1095 - fltVnsRsDevFolderToMFolderResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1095][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1096 - fltVnsRsDevPingToCDevResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1096][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1097 - fltVnsRsFolderInstToMFolderResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1097][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1098 - fltVnsRsConnToCtxTermInstResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1098][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1099 - fltVnsRsConnToFltInstResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1099][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1100 - fltVnsRsConnToLlflnstResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1100][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1101 - fltVnsRsLDevCtxToLDevResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1101][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1102 - fltVnsRsLdevIfToLDevResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1102][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1103 - fltVnsRsLifCtxToLifResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1103][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1104 - fltVnsRsInterfaceResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1104][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1105 - fltVnsRsDfctToCatResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1105][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1106 - fltVnsRsTargetResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1106][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1107 - fltVnsRsNodeInstToLDevCtxResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1107][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1110 - fltVzRsFiltGraphAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1110][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1111 - fltVzRsFiltAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1111][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1112 - fltVzRsAnyToConsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1112][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1115 - fltVzRsAnyToConsIfResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1115][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1117 - fltVzRsAnyToProvResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1117][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1121 - fltVzRsGraphAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1121][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1123 - fltVzRslfResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1123][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1125 - fltVzRslnTermGraphAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1125][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1126 - fltVzRsOutTermGraphAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1126][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1127 - fltVzRsSubjFiltAttResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1127][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1128 - fltVzRsSubjGraphAttResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1128][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1129 - fltVzRsDenyRuleResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1129][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1182 - fltL2DomVlanmgrCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1182][config-failure][warning][DN of affected MO] vlan configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1183 - fltL3DomL3vmCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1183][config-failure][warning][DN of affected MO] vrf configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1184 - fltVpcDomVpcCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1184][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC domain configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1185 - fltVpcKeepaliveVpcCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1185][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC keepalive configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F1186 - fltL1PhysIfEthpmCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1186][config-failure][warning][DN of affected MO] Port
configuration failure.Reason: [ethpmCfgState] Failed Config: [ethpmCfgFailedBmp]
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F1187 - fltPcAggrIfPcmCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1187][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F1188 - fltTunnelfTmCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1188][config-failure][warning][DN of affected MO]
tunnel configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。



## F1189 - fltL3EncRtdIfEthpmCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1189][config-failure][warning][DN of affected MO]
sub-interface configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1190 - fltL2RsPathDomAttVlanmgrCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1190][config-failure][warning][DN of affected MO] vlan
membership configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1191 - fltVpcRsVpcConfVpcCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1191][config-failure][warning][DN of affected MO] vPC
configuration failure
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1192 - fltPcRsMbrlfsPcmCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1192][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel([parentSKey]) membership configuration failure for [tSKey]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1194 - fltQospClassOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1194][qos-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] Qos class failed due to hardware programming error
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で QoS マネージャがクラスを有効化できないと発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 QoS クラスを削除してから、再び追加します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1195 - fltQospDscpRuleOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1195][qos-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] Dscp rule failed due to hardware programming error
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で、QoS マネージャが DSCP ルールを有効化できないと発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ルールの数を減らして、再試行します
- 

**F1196 - fltQospDot1pRuleOperStFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1196][qos-resource-unavailable][major][DN of affected MO] Dot1p rule failed due to hardware programming error
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で、QoS マネージャが dot1p のルールを有効化できないと発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ルールの数を減らして、再試行します
- 

**F1197 - fltL2BDLearningDisabled****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1197][bd-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Learning is disabled on BD [name]
```

**説明**

この障害は、エンドポイントの学習が無効にされると発生します

**推奨処置**

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 STP フラップのネットワーク接続を確認します
  - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1199 -fltSpanRsSpanSrcToL1IfAttOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1199][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span source is in failed state, reason [operStQual].
```

### 説明

この障害は、ポート上の SPAN 送信元が障害状態になると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
- 

## F1200 -fltSpanRsSpanSrcToL2CktEpAttOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1200][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span source is in failed state, reason [operStQual].
```

### 説明

この障害は、回線上の SPAN 送信元が障害状態になると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ネットワーク接続を確認し、回線が稼働していることを確かめます
- 

## F1201 -fltSpanDestinationOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1201][span-provision-failed][major][DN of affected MO]
Span destination is in failed state, reason [operStQual].
```

### 説明

この障害は、SPAN 宛先が障害状態になると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 SPAN セッションの数を減らして、再試行します
- 

## F1207 - fltArpStAdjEpOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1207][protocol-arp-adjacency-down][warning][DN of affected MO] Static ARP adjacency is [operSt], reason [operStQual]
```

### 説明

この障害は、ARP 隣接関係の動作状態がダウンすると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ARP が設定されているポートが稼働していることを確認します
- 

## F1209 - fltFabricOosPathIssuesConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1209][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for node [name], [name] [tDn] due to [configQual]
```

### 説明

この障害は、アウトオブサービス ポリシーが誤って設定されていると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 `invalid-path` の場合、指定されたインターフェイスが正しいことを確認します
  - ステップ 3 詳細については、`fabric:PathIssues` のマニュアルを参照してください
  - ステップ 4 ファブリック セレクタの設定が正しく、完全であることを確認します
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
-

## F1213 - fltBgpInstMemAlertCritical

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1213][protocol-bgp-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] BGP instance is critically low in memory
```

### 説明

この障害は、BGP インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 BGP の設定でピアの数を減らします
  - ステップ 4 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1214 - fltBgpPeerEntryOperStShut

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1214][protocol-bgp-adjacency-down][warning][DN of affected MO] BGP peer is shut, reason: [shutStQual]
```

### 説明

この障害は、プレフィックスの制限を超えたり、メモリがなくなったりすることが原因でピアがシャットダウンされると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1215 - fltBgpPeerAfEntryAfPfxLimitExceeded

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1215][protocol-bgp-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] BGP maximum prefix limit is exceeded [acceptedPaths]
```

### 説明

この障害は、ピアからの承認済みのプレフィックスが設定された制限を超えると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1224 - fltSvifPortDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1224][interface-svi-down][major][DN of affected MO] SVI is down, [operStQual]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で SVI の起動に失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 SVI を再設定します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1228 - fltVzABrCPCConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1228][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for [name] [name] due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、コントラクトの設定が不完全または不適切であるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 filter-not-present の場合、設定されたフィルタが正しいかどうかを確認します
  - ステップ 4 taboo-has-no-filter の場合、禁止設定が既存のフィルタに対して正しく設定されているかどうかを確認します
  - ステップ 5 subject-not-in-use-due-to-label の場合、設定されたラベルが正しいかどうかを確認します
  - ステップ 6 any-to-prov-shared-service の場合、これは無効な設定です
  - ステップ 7 詳細については、vz:ConfigIssues のマニュアルを参照してください
  - ステップ 8 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1233 - fltInfraAttEntityPConfigFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1233][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of Attached Entity Profile [name] failed with error: [configIssues]
```

**説明**

インフラ ポリシーの障害は、CDP ポリシーと LLDP ポリシーの両方が同じ接続エンティティ プロファイルに設定されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害メッセージを確認して、設定の問題を特定します。
  - ステップ 2 設定を変更して、無効な設定パラメータを削除します。
  - ステップ 3 リストされている推奨事項で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1236 - fltInfraRsMonFexInfraPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1236][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```



**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1237 - fltVmmRsDomMcastAddrNsResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1237][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1239 - fltFabricLinkFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1239][link-failed][critical][DN of affected MO] Link between node [n1] slot [s1] port [p1] and node [n2] slot [s2] port [p2] is invalid.[wiringIssues]
```

**説明**

この障害は、リンク状態が**正常**でないときに発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 リンクのノード間の接続が正常かどうかを確認します
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1240 - fltVzTabooConfigurationFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1240][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration failed for [name], [name] due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、禁止リストの設定が不完全または不適切であるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 configIssues を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認し、configIssues を修正します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1241 - fltFabricRsAppITechSupOnDResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1241][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1258 - fltInfraRsFabricNodeResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1258][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1259 - fltActrlMgmtRuleSwProgFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1259][actrl-provisioning-failed][major][DN of
affected MO] Rule failed due to software programming error
```

**説明**

この障害は、ソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、ポリシー マネージャが管理ルールを有効化できないと発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 上記の設定が正常な場合は、未使用のルールを削除して、再試行します
- 

**F1261 - fltInfraNsIssuesConfig-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1261][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed due to [configQual] for node [name]Configuration failed due
to [configQual] for [instPKey] for node [name]Configuration failed due to
[configQual] for [instPKey] for node [name]
```

**説明**

この障害は、カプセル化名前空間 (VLAN/VXLAN 名前空間など) が誤って設定されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 overlapping-encap-namespace の場合、VLAN/VXLAN インスタンス プロファイルおよび関連付けられたドメイン設定を確認します。2つの重複するインスタンス プロファイルを同じノードにプッシュすることはできません。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

**F1262 - fltInfraServiceOptimalLeadership****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1262][unhealthy][minor][DN of affected MO] Non optimal
leader for some database partitions of [name] on controller [id]
```

**説明**

この障害は、一部のサービスに内部データベース パーティション (モジュール) のいくつかに理想的なレプリカ リーダーがないことをコントローラが報告すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 最低 3 つの APIC があることを確認します
  - ステップ 2 すべての APIC が使用可能であり、クラスタに完全に適合するものとして報告されていることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1284 - fltVmmRsDefaultLacpLagPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1284][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1286 - fltTraceroutepTrNodeInvalidSrcOrDst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1286][invalid-src-or-dst][minor][DN of affected MO]
The source or the destination switch for the traceroute node [name] is a spine
```

**説明**

この障害は、スパイン ノードが **traceroute** で送信元または宛先として使用されるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 適切なノード ID が「ターゲット DN」プロパティに含まれていることを確かめることにより、**traceroute** のポリシーが正しいノードに適用されていることを確認します。
  - ステップ 2 正しいノードが送信元および宛先として選択されていることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1295 -fltDatetimeConflIssuesConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1295][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Datetime Policy Configuration for [name] failed due to : [configQual]
```

### 説明

この障害は、構成の問題が原因で日付時刻ポリシー (datetime:Pol) が適用できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 日付時刻ポリシーが日付時刻サーバに到達するために使用するパス (インバンド管理ネットワークまたはアウトオブバンド管理ネットワーク経由) が正しく設定され、アクセス可能であることを確認します。
  - ステップ 2 エンドポイントグループが日付時刻ポリシー用に正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1296 -fltVpclfIfDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1296][interface-vpc-down][major][DN of affected MO]
vPC [name] is down.
```

### 説明

この障害は、VPC インターフェイスがダウン状態になると発生します。

### 推奨処置

ポートの接続を確認します。

## F1297 -fltOamRsSrcEncapResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1297][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーションオブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1298 - fltFvPolDeliveryStatusConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1298][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
EPG [name] policy deployment on node [id] failed due to [deploymentState]For
tenant [epgPKey], application profile [epgPKey], deployment of application EPG
[epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey],
outside [epgPKey], deployment of external EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason
[deploymentState]For tenant [epgPKey], outside [epgPKey], deployment of external
EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey],
management profile [epgPKey], deployment of in-band EPG [epgPKey] failed on node
[id].Reason [deploymentState]For tenant [epgPKey], management profile [epgPKey],
deployment of out-band EPG [epgPKey] failed on node [id].Reason [deploymentState]
```

### 説明

:この障害は、ノードへの EPg ポリシーの提供が失敗すると発生します

### 推奨処置

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- APIC から TEP アドレスを ping することにより、ノードが到達可能であることを確認します。- ノードがこのタイプのポリシーを導入できる(スパインが管理 EPg のみ導入できる)ことを確認します。前述の条件で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

## F1299 - fltFabricCreatedByConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1299][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
A profile configuration has not been deployed on node [id], because: [deplSt]Pod
profile configuration [profileDn] has not been deployed on controller/node [id]
because: [deplSt]Controller profile configuration [profileDn] has not been
deployed on controller [id] because: [deplSt]Switch profile configuration
[profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]Module profile
configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because:
[deplSt]Interface profile configuration [profileDn] has not been deployed on node
[id] because: [deplSt]Switch profile configuration [profileDn] has not been
deployed on node [id] because: [deplSt]Module profile configuration [profileDn]
has not been deployed on node [id] because: [deplSt]Interface profile
configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]FEX
profile configuration [profileDn] has not been deployed on node [id] because:
[deplSt]Interface override configuration [profileDn] has not been deployed on node
[id] because: [deplSt]Interface override configuration [profileDn] has not been
deployed on node [id] because: [deplSt]Node override configuration [profileDn] has
not been deployed on node [id] because: [deplSt]Node override configuration
[profileDn] has not been deployed on node [id] because: [deplSt]
```

### 説明

この障害が発生するのは次の場合です。セクタ レベルのポリシーが作成され、対応するポリシー グループ内のすべてのポリシーはそのセクタ レベルのポリシーのすべてのファブリック ノードに導入される必要があるが、それらのセクタ レベルのポリシーが 1 つ以上のファブリック ノードに導入されていない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードがこれらのセレクトラ レベルのポリシーを処理できることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1300 - fltFabricRsNodeGroupConfigurationFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1300][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
A Fabric Node Group (fabricNodeGrp) configuration was not deployed on the fabric
node [id] because: [deplSt]
```

**説明**

この障害が発生するのは次の場合です。ファブリック ノード グループ (fabricNodeGrp) が作成され、ポリシー グループのターゲットであるすべてのポリシーがそのグループ内のすべてのファブリック ノードに導入されている必要があるが、それらのポリシーのいくつかはファブリック ノードに導入されていない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードがこれらのファブリック ノード グループ レベルのポリシーを処理できることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1305 - fltSnmpConfIssuesConfig-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1305][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
SNMP Policy Configuration for [name] failed due to: [configQual]
```

**説明**

この障害は、SNMP のポリシー設定を適用できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 access-epg-not-specified の場合、管理 EPG に対して正しく設定された関係が SNMP ポリシーにあることを確認します。
  - ステップ 2 access-epg-is-not-available の場合、影響を受けるエンドポイントが管理 EPG 内で到達可能であること、および選択された EPG を持つ管理テナントがエンドポイントで正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 context-info-is-not-present-in-epg の場合、管理テナントがコンテキスト/ネットワークとともに正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 4 community-is-not-configured-in-snmp-policy の場合、テナントの設定で指定された SNMP コミュニティがファブリックの SNMP ポリシーに存在することを確認します。
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1307 - fltVnsRsMConnAttInstResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1307][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1310 - fltVnsRsVDevToDomainRefResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1310][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1313 - fltCompHpNicOperationalIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1313][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name
[name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] HpNic: [mac], error:
[[hpNicOperIssues]]
```

### 説明

この障害は、リモートまたは外部の破壊的な動作がコントローラ内からホスト物理 NIC 上で実行されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 NIC を元の状態に復元します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1314 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceWarningFault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1314][configuration-failed][warning][DN of affected
MO] configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration
resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey]
in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant
[priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device
[name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in
*[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant
[priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster
[name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for
[name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

### 説明

この障害は、L4-L7 サービスが警告障害を返すと発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

## F1315 - fltVnsAL4L7ServiceFaultServiceCriticalFault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1315][configuration-failed][critical][DN of affected MO] configuration failed *[faultMessage]*Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id], function [key]Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey] for graph [priKey] with id [id]Graph configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in context [ctxName] on cluster [priKey] in tenant [priKey]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [name] in tenant [name]Device configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] on cluster [name] in tenant [tnDn]Cluster configuration resulted in *[faultMessage]* for [name] in tenant [name]Graph configuration resulted in *[faultMessage]*
```

### 説明

この障害は、L4-L7 サービスが重大な障害を返すと発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、L4-L7 デバイスのベンダーのマニュアルを参照してください。

## F1317 - fltEqptPsgPNonRedun

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1317][equipment-psu-mismatch][major][DN of affected MO] Power supply group is non-redundant
```

### 説明

この障害は、シャーシ内に 1 つの電源しかないか、またはシャーシ内に複数の不適合の電源があるときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 電源を追加します
  - ステップ 2 不適合の電源を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

## F1318 - fltEqptPsgPZeroPwr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1318][equipment-psu-missing][major][DN of affected MO]  
No psu detected
```

### 説明

この障害は、PSU が正しく検出されていないと発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 電源を適切に設置します
  - ステップ 2 不適合の電源を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F1321 - fltEqptFtFanTrayFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1321][equipment-ft-failed][major][DN of affected MO]  
All fans in tray located in slot [id] in [role] [name] failed
```

### 説明

この障害は、ファン トレイに障害が起きると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 障害が起きたファン トレイを交換します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F1322 - fltEqptFanFanFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1322][equipment-fan-failed][warning][DN of affected  
MO] Fan [id] in slot [id] in [role] [name] failed
```

### 説明

この障害は、ファンに障害が起きると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1** ファントレイを調べてまだ十分に動作しているかどうかを確認し、動作していなければ交換します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F1323 - fltEqptFtSlotFanTrayMissing****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1323][equipment-ft-missing][major][DN of affected MO]
Fan tray missing in slot [id] in [role] [name]
```

**説明**

この障害は、ファントレイが存在しないと発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1** ファントレイを挿入します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F1324 - fltVnsCMgmtProxyCMgmtProxy****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1324][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Configuration of management interface of device in cluster [priKey] in tenant
[priKey] failed
```

**説明**

この障害は、サービスノードへの管理インターフェイスの設定に障害があるときに発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、管理インターフェイスに関連する設定を削除して再送信します。

## F1325 - fltVnsCtrlrEpProxyCtrlrEpProxy

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1325][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Controller Endpoint configuration for tenant [priKey] and segment [seg] on
appliance [appliance] failed
```

### 説明

この障害は、サービス ノードとの通信に使用されるコントローラ上の管理インターフェイスの設定に障害があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、管理インターフェイスに関連する設定を削除して再送信します。

## F1329 - fltStatsAExportJoblfc-export-skipped

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1329][stats-export-skipped][minor][DN of affected MO]
Statistics export was skipped because of too many failues.Failure reason:
[details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

### 説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバーの正常性を確認します。

## F1330 - fltStatsAExportJobSw-export-skipped

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1330][stats-export-skipped][minor][DN of affected MO]
Statistics export was skipped because of too many failues.Failure reason:
[details].Refer to [dn] policy for configuration details.
```

### 説明

この障害は、統計のエクスポート ポリシー セッションの障害が原因で発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、統計のエクスポート ポリシー設定パラメータおよび宛先のエクスポート サーバの正常性を確認します。

## F1332 - fltCallhomeDestStateCallhomeDestState

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1332][callhome-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Callhome message failed to send to destination [email].Please check smtp server
config
```

### 説明

この障害は、宛先への callhome メッセージの送信が成功しないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1336 - fltVnsAbsFuncProfValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1336][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Service graph template function profile: [name], which is in tenant [name] is
invalid.Service graph template function profile: [name], which is in tenant [name]
is invalid.Service graph template function profile: [name], which is under the
device package by vendor [vendor], device model [model], package version [version]
is invalid.
```

### 説明

この障害は、無効な抽象機能プロファイルの設定が原因で発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、抽象機能プロファイルが有効になるようにします。

## F1339 - fltVzSubjConfigurationMissing

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1339][configuration-missing][minor][DN of affected MO]
Configuration missing for [name] [name] [name] has a label, but no EPG is
associated: [configIssues]
```

### 説明

この障害は、サブジェクトにラベルがあるが、そのサブジェクトにも関連付けられているコントラクトに EPG が関連付けられていないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 `subject-not-in-use-due-to-label` の場合、設定されたラベルが正しいかどうかを確認します
  - ステップ 4 詳細については、`vz:ConfigIssues` のマニュアルを参照してください
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1340 - fltFvnsMcastAddrInstPConfigFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1340][configuration-failure][minor][DN of affected MO] Multicast Address pool [name] deployment failed due to: [configIssues].
```

**説明**

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるために、マルチキャスト アドレス プールを導入できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害メッセージを確認し、無効な設定を修正します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1342 - fltL2RsDot1pRuleAttConfig-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1342][dot1p-provisioning-failed][major][DN of affected MO] Configuration failed
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1343 - fltL2RsDscpRuleAttConfig-failed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1343][dscp-provisioning-failed][major][DN of affected MO] Configuration failed
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1344 - fltpv4AddrIpv4CfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1344][config-failure][warning][DN of affected MO] Address configuration failure.Reason: [ipv4CfgState]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1345 - fltDbgacRsToEplpForEpToEpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1345][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1346 - fltDbgacRsFromEplpForEpToEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1346][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1347 - fltDbgacRsToEplpForEpgToEpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1347][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1348 - fltDbgacRsFromEplpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1348][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1349 - fltDbgacRsToEplpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1349][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1350 - fltTraceroutepRsTrEplpDstResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1350][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1351 - fltTraceroutepRsTrEplpSrcResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1351][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1353 - fltFileRsARemoteHostToEppResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1353][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1360 - fltCoopAdjEpCoopAdjEpDown

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1360][protocol-coop-adjacency-down][warning][DN of affected MO] Operational state is down, reason:[operStQual]
```

**説明**

この障害は、COOP の隣接関係の動作状態がダウンしているときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 接続の問題を確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1362 - fltSatmFabPFexIncompatible

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1362][interface-fexfabric-incompatible][warning][DN of affected MO] FEX connected to this port incompatible
```

**説明**

この障害は、リーフと接続されている FEX の間に非互換性があるときに発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1364 - fltL2BDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1364][bd-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Optimized ARP forwarding is not supported with unknown MAC flood
```

### 説明

この障害は、ARP フラッド ノブがブリッジ専用モードで設定されていないと発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 この BD の ARP フラッド ノブを設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1368 - fltSnmpClientProgFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1368][protocol-snmp-provision-failed][major][DN of affected MO] SNMP Client programming failed, reason: [operStQual]
```

### 説明

この障害は、SNMP クライアント セキュリティのプログラミングが失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します。
  - ステップ 2 影響を受けるエンドポイントが管理 EPG で到達可能であり、
  - ステップ 3 選択された EPG を持つ管理テナントがエンドポイントで正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 4 上記の設定が正常な場合は、再試行します
- 

## F1369 - fltSnmpUserSecPConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1369][protocol-snmp-provision-failed][major][DN of affected MO] SNMP User programming failed, reason: [operStQual]
```

**説明**

この障害は、SNMP ユーザ プログラミングが失敗すると問題が発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 上記の設定が正常な場合は、再試行します
- 

**F1370 - fltInfrallCIMsgSrcOutsider****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1370][intrusion][critical][DN of affected MO] Messages from a controller (node-[id]) with the Globally Unique Identifier (GUID) [chassis] and the IP address [addr] started arriving at [frstMsgTs] and are being rejected because: [icmsReason]
```

**説明**

この障害は、コントローラ クラスタによって不適切と見なされているコントローラからメッセージが定期的に到着すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害に含まれるメッセージには、コントローラ メッセージが不適切と見なされる理由も含まれています。理由を調査して解決します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1371 - fltPconsRADeploymentStatus****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1371][policy-deployment-failed][major][DN of affected MO] Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node with id [systemId]Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node with id [systemId]
```

**説明**

この障害は、リーフ/スパインへのポリシーの導入が失敗すると発生します。

**推奨処置**

"acidiag fnvread" を使用してリーフ/スパインの状態を確認し、リーフ/スパインのステータスがアクティブであることを確かめます。アクティブでない場合

- 
- ステップ 1 リーフ/スパインがダウンしているかどうかを確認します
  - ステップ 2 コントローラのリーフ/スパインのネットワーク接続を確認します
  - ステップ 3 上記のオプションで解決できなかった場合は、**tech-support** を作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

アクティブである場合

- 
- ステップ 1 **tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F1373 - fltCompRsCtrlrPDeployFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1373][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of EPG failed on Controller: [tDn] in domain: [name] due to error:
[deployIssues]
```

**説明**

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためにエンドポイント グループを VMM コントローラに導入できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関連付けられた VMM コントローラの障害を確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1374 - fltVnsRsLifCtxToBDRsolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1374][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1375 - fltVnsRsEPpInfoToBDRResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1375][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1377 - fltVnsFolderInstValidationFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1377][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Folder configuration is invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used
to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder [name]
that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl]
for contract [ctrctNameOrLbl], in bridge domain [name] for tenant [name] is
invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in private network [name] for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in application profile [name] for
tenant [name] is invalid due to [configIssues]Folder [name] that is used to
configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name]
is invalid due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、フォルダ構成が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F1378 - fltVnsParamInstValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1378][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Parameter configuration is invalid due to [configIssues]Parameter [name] of Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due
to [configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in bridge domain [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in private network [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in application profile [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]Parameter [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name] is invalid due to
[configIssues]
```

### 説明

この障害は、パラメータの設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F1379 - fltVnsCfgRelInstValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1379][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Relation configuration is invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder
[name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph
[graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in tenant [name] is invalid due
to [configIssues]Relation [name] of Folder [name] that is used to configure node
[nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl],
in bridge domain [name] for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Relation
[name] of Folder [name] that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service
graph [graphNameOrLbl] for contract [ctrctNameOrLbl], in private network [name]
for tenant [name] is invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder [name]
that is used to configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl]
for contract [ctrctNameOrLbl], in application profile [name] for tenant [name] is
invalid due to [configIssues]Relation [name] of Folder [name] that is used to
configure node [nodeNameOrLbl] of service graph [graphNameOrLbl] for contract
[ctrctNameOrLbl], in EPG [name] of application profile [name] for tenant [name]
is invalid due to [configIssues]
```

### 説明

この障害は、関係の設定が無効であるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。



### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F1385 - fltOspfAdjEpFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1385][protocol-ospf-adjacency-down][warning][DN of affected MO] OSPF adjacency is not full, current state [operSt]
```

### 説明

この障害は、隣接関係の状態が動作していないときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1386 - fltFvBDNoOptArpFwdWithUnkMacFlood

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1386][config-error][warning][DN of affected MO] ARP flooding must be enabled when L2 unknown unicast is set to flood
```

### 説明

この障害は、ブリッジドメインの ARP フラッドが有効にされておらず、L2 の不明なユニキャストがフラッドに設定されていると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 この BD の ARP フラッドを有効にします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-

## F1387 - fltPcAggrIfEthpmCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1387][config-failure][warning][DN of affected MO]
Port-channel configuration failure.
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1394 - fltEthpmlfPortDownFabric

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1394][interface-physical-down][minor][DN of affected
MO] Port is down, reason:[operStQual]([operErrDisQual]), used by:[usage]
```

### 説明

この障害は、ポートがダウンし、ファブリックに使用されていると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートの接続を確認します
  - ステップ 2 ポートが使用中でない場合は、ポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 mcp-loop-err-disable の場合、ネットワーク内のループが原因である可能性があります。ループを解決するために設定を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F1397 - fltMgmtRsOoBCtxResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1397][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1399 - fltCommRsKeyRingResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1399][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1400 - fltMgmtRsInstPCtxResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1400][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1410 - fltInfraCISzEqObstClusterSizeEqualization

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1410][obstacle][critical][DN of affected MO] Cluster
cannot continue to [clGmChngDir] from its current size [opClSz] for the following
reason: [cseoReason].The controller ID is [ctrlrId], the service ID is [svcId],
the internal database partition (shard) ID is [shrdId] and the replica ID is
[rplId]
```

### 説明

この障害は、コントローラ クラスタの運用サイズが設定されたターゲット サイズに到達できないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラ クラスタが連続していることを確認します。コントローラ クラスタは端から大きくなっていく必要があります。また、クラスタ番号に欠落があってはなりません。
  - ステップ 2 クラスタの正常性が完全に適切であることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1414 -fltSyslogDestStateSyslogDestState

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1414][syslog-remote-dest-not-reachable][minor][DN of affected MO] syslog server [host] hostname not resolvable.
```

### 説明

この障害は、設定された syslog サーバが到達可能でないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1416 -fltVnsAbsFuncConnValidationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1416][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Function connector [name] of function node [name] for service graph template [name] for tenant [name] has an error.
```

### 説明

この障害は、抽象機能コネクタ (AbsFuncConn) にエラーがあるときに発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F1419 - fltProcEntryServiceFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1419][service-failed][major][DN of affected MO]
Service [name] failed on apic [name]
```

### 説明

この障害は、データ管理エンジン(DME)プロセスがコントローラ上で失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 プロセスのコア ファイルがある場合は収集します
  - ステップ 2 **show tech-support** ファイルを作成します。
  - ステップ 3 Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1425 - fltIpv4AddrOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1425][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] IPv4 address is operationally down, reason:[operStQual]
```

### 説明

この障害は、ipv4 アドレスの動作状態が、スタティック ルートでネクストホップとしてすでに設定されている subnet-overlap/no primary/addr に変わると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
- 

## F1427 - fltInfraRsVipAddrNsResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1427][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1432 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnMemberUpgradeFailure****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG
[F1432][scheduler-paused-on-member-upgrade-failure][major][DN of affected MO] The
scheduler for the firmware upgrade group [polName] is paused because one or more
members of the group failed to upgrade or the user manually paused scheduler
```

**説明**

この障害は次の場合に発生します。グループの 1 つ以上のメンバーがアップグレードに失敗したためにアップグレードが一時停止し、メンテナンス ポリシーで障害発生時 (**pauseOnFailure**)、またはユーザがスケジューラを手動で一時停止させるときには一時停止する必要があることが指定されている

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 スケジューラが手動で一時停止された場合は、スケジューラの一時的停止を解除します
  - ステップ 2 アップグレードが失敗した理由を示す個々のノード障害を探します。アップグレードが失敗した理由を把握します。アップグレードの失敗の原因を特定して解決したら、このメンテナンス グループに対してスケジューラの一時的停止を解除します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1433 - fltMaintUpgStatusSchedulerPausedOnClusterHealth****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1433][scheduler-paused-on-cluster-health][major][DN
of affected MO] The scheduler for the firmware upgrade group [polName] is paused
because the controller cluster is not healthy
```

**説明**

この障害は、クラスタが正常でないためにアップグレードが一時停止されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** クラスタが正常でない理由を示す他の障害を探します。クラスタが正常でない理由を把握し、それを修正します。正常でないコントローラ クラスタを特定して解決したら、次のアップグレード時に障害は自動的にクリアされます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1434 - fltMaintRsReltomaintpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1434][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1435 - fltSpanRsDestToVPortDefResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1435][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1436 - fltSpanRsSrcToVPortDefResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1436][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1449 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestVrfName

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1449][msg-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Failed to resolve Vrfname for destination [host] of group [name] on node [id]
([name]) of pod [podId]
```

### 説明

この障害は、設定された SNMP トラップの宛先エンドポイントをスイッチが解決できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 EPG が正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1450 - fltSnmpTrapDestSnmpTrapDestEpgDn

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1450][msg-msg-failure][minor][DN of affected MO] EpgDn
not set for destination [host] of group [name] on node [id] ([name]) of pod [podId]
```

### 説明

この障害は、SNMP トラップ宛先に有効なエンドポイント グループ宛先が設定されていないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 SNMP トラップ宛先の EpGDn プロパティを設定します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-



## F1451 - fltEqptPsuShut

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1451][equipment-psu-down][minor][DN of affected MO] Power supply shutdown.(serial number [ser])
```

### 説明

この障害は、PSU がシャットダウンされると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 この PSU に電源を接続します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F1467 - fltInfraRsStormctrlIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1467][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1471 - fltVmmPIInfDeployFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1471][deployment-failed][major][DN of affected MO] EPG deployment failed due to [remoteErrMsg]
```

### 説明

この障害は、SCVMM プラグインに例外が検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 SCVMM または WAP マシンのシステム イベントで詳細を確認します。
-

## F1472 - fltSpanRsSessionToDomainRefResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1472][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1473 - fltVnsScriptRTInfoDownloadState

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1473][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Device Package from [priKey] for [priKey] version [priKey] is missing the
following functions: [moduleStatus]
```

### 説明

この障害は、デバイス パッケージの機能が欠落していると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、デバイス パッケージの新しいバージョンについて L4-L7 デバイスのベンダーにお問い合わせください。

## F1477 - fltIpv4NextHopOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1477][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] Route NextHop is operationally down, reason:[operStQual]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1478 - fltTopSystemDuplicateOOBMgmtIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1478][duplicate-oobmgmt-ip][major][DN of affected MO]
[oobMgmtAddr] of [name] is duplicate of [inbMgmtAddr].Continue to use the old
[oobMgmtAddr]
```

### 説明

この障害は、コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスがインバンド管理 IP アドレスと重複していると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスを変更します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1479 - fltTopSystemDuplicateIBMgmtIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1479][duplicate-ibmgmt-ip][major][DN of affected MO]
[inbMgmtAddr] of [name] is duplicate of [oobMgmtAddr].Continue to use the old
[inbMgmtAddr]
```

### 説明

この障害は、コントローラのインバンド管理 IP アドレスがアウトオブバンド管理 IP アドレスと重複していると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラのインバンド管理 IP アドレスを変更します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1480 - fltMaintUpgJobFaultFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1480][upgrade-failed][major][DN of affected MO] Fabric
node [id] failed to upgrade to [desiredVersion].The upgrade has an upgrade status
of [upgradeStatus] - [upgradeStatusStr].The failure occured at the [installStage]
stage of the install.
```

**説明**

この障害は、ファブリック ノード上でソフトウェア アップグレードに失敗すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ファブリック ノードをリブートし、ポリシー アップグレードを使用して、ソフトウェアのインストールを再試行します。
  - ステップ 2 ファブリック ノードをリブートし、コマンドライン インターフェイスを使用して、ソフトウェアのインストールを再試行します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1483 - fltBfdSessSessDown****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1483][protocol-bfd-adjacency-down][major][DN of affected MO] BFD session [discr] to neighbor [destAddr] on interface [ifId] has gone down.Reason: [diag].
```

**説明**

この障害は、bfd セッションがダウン状態になると発生します。

**推奨処置**

ピアへの転送パスを確認します。

**F1484 - fltOspfV3InstInstMemAlertCritical****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1484][protocol-ospfv3-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] OSPFv3 instance [name] is critically low in memory
```

**説明**

この障害は、ospfv3 インスタンス メモリのアラートが重大であるときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ospfv3 対応インターフェイスの数を減らします
  - ステップ 4 ospfv3 へのルートの数を減らします

- ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1486 - fltInfraRsMcplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1486][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1487 - fltInfraRsOverrideMcplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1487][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1500 - fltFvRsCtxToBgpCtxAfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1500][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1501 - fltFvRsCtxToOspfCtxPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1501][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1507 - fltL3FwdCtxUneqExtRmac

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1507][vrf-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] External L3 interface router macs are not configured identically
```

### 説明

この障害は、すべての外部 L3 インターフェイス (外部接続用に作成) が同じルータ MAC で設定されていないと発生します。これは外部 L3 インターフェイス間のパケット転送に影響を与える可能性があります。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 すべての外部ルータ L3 インターフェイスのルータ MAC を同じ値で再設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1509 - fltTopSystemInvalidIBMgmtEncap

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1509][invalid-ibmgmt-encap][major][DN of affected MO]
Inband mgmt encap vlan is invalid/missing
```

### 説明

この障害は、APIC インバンド管理カプセル化 VLAN が無効であるか、欠落していると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 インバンド管理カプセル化を変更または設定します

## F1510 - fltL3extRInstPToProfileResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1510][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1511 - fltIpv4NextHopIv4CfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1511][config-failure][warning][DN of affected MO]
Route NextHop configuration failure.Reason: [ipv4CfgState]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1526 - fltEqptSlotFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1526][equipment-card-failed][critical][DN of affected
MO] Module [physId] failed
```

### 説明

この障害は、実行時にカードに致命的なエラーが表示されると発生します。カードは障害状態になり、稼働状態に戻すことができません。

### 推奨処置

カードが障害状態であることが判明した場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の `show techsupport` コマンド出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1527 - fltEqptStorageFull-Warning

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1527][equipment-full][warning][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

### 説明

この障害は、コントローラのストレージ容量の使用率が 75% を超えると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 スペースを解放するために、障害が発生したストレージ デバイス上のパーティションでユーザが作成したファイルをクリーンアップします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1528 - fltEqptStorageFull-Major

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1528][equipment-full][major][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

### 説明

この障害は、ストレージ容量の利用率が 85% から 90% の間であると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 スペースを解放するために、障害が発生したストレージ デバイス上のパーティションでユーザが作成したファイルをクリーンアップします
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1529 - fltEqptStorageFull-Critical

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1529][equipment-full][critical][DN of affected MO]
Storage unit [name] on Node [id] mounted at [mount] is [capUtilized]% full
```

### 説明

この障害は、ストレージ容量の利用率が 90% を超えると発生します



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 満杯状態のストレージ ユニットの交換します
  - ステップ 2 障害が発生したストレージ ユニットのクリーンアップします
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1534 - fltFvRsBDToNdPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1534][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1539 - fltVnsRsLifCtxToOutResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1539][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1543 - fltFabricNodeInactive****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1543][node-inactive][critical][DN of affected MO] Node [id] is inactive and not reachable.
```

**説明**

この障害は、ノードが到達可能でないときに発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 到達できないノードの接続を確認します
  - ステップ 2 ノードの電源が入っているかどうかを確認します
  - ステップ 3 ノードがデコミッションされている場合、回避策として手動でノードをクリーンリブートします
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1544 -fltFabricNodeUnsupported****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1544][node-unsupported][critical][DN of affected MO]
Node [id] is unsupported or has been cabled incorrectly
```

**説明**

この障害は、サポートされないノードがファブリックに接続されていると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ノードがサポートされているモデルであり、正しく配線されているかどうかを確認します
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1545 -fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMajor****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1545][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval [dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId] [dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2] [dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId] [dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミックカウンタにより、大量のパケットドロップが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
  - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1546 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterDropsMinor****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1546][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少量のパケット ドロップが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
  - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1547 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMajor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1547][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

### 説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過パケットが検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1548 - fltDbgAcPathAOnGoingAtomicCounterExcessMinor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1548][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少数の超過パケットが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1549 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMajor****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1549][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量のパケット ドロップが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
  - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1550 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailDropsMinor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1550][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval[dropPktPercentage]% of packets were dropped during the last collection
interval on the path from node [srcNodeId] to node [dstNodeId][dropPktPercentage]%
of packets were dropped during the last collection interval on the path from the
VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the VPC pair
[dstNodeId]-[dstNodeId2][dropPktPercentage]% of packets were dropped during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the single node [dstNodeId][dropPktPercentage]% of packets were dropped during
the last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the
VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

### 説明

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少量のパケット ドロップが検出されると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスに CRC などのエラーがないかどうかを確認します。
  - ステップ 3 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1551 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMajor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1551][packets-dropped][major][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、大量の超過パケットが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1552 - fltDbgAcTrailOnGoingAtomicCounterTrailExcessMinor****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1552][packets-dropped][minor][DN of affected MO]
[excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the last
collection interval[excessPktPercentage]% of packets were received in excess
during the last collection interval on the path from node [srcNodeId] to node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the VPC pair [srcNodeId]-[srcNodeId2]
to the VPC pair [dstNodeId]-[dstNodeId2][excessPktPercentage]% of packets were
received in excess during the last collection interval on the path from the VPC
pair [srcNodeId]-[srcNodeId2] to the single node
[dstNodeId][excessPktPercentage]% of packets were received in excess during the
last collection interval on the path from the single node [srcNodeId] to the VPC
pair [dstNodeId]-[dstNodeId2]
```

**説明**

この障害は、設定が済んで有効にされたアトミック カウンタにより、少数の超過パケットが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでネットワーク設定を確認します。
  - ステップ 2 このアトミック カウンタ ポリシーが設定されているパケット パスでインターフェイス カウンタおよび速度を確認して、オーバーサブスクリプションになっていないことを確かめます。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1553 - fltSpanRsSrcToEpPConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1553][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to invalid EPG [tDn]:
[stateQual]([state])
```

### 説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関係のターゲット DN の EPG が有効であり、存在していることを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1554 - fltSpanRsSrcToCtxDefConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1554][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing/invalid private L3
network Context [tDn]: [stateQual]([state])
```

### 説明

この障害は、コンテキストの欠落が原因でファブリック SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関係のターゲット DN のコンテキストが有効であり、存在していることを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-



## F1555 - fltSpanRsSrcToBDDefConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1555][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing/invalid private layer
L2 network context [tDn]: [stateQual]([state])
```

### 説明

この障害は、BD の欠落が原因でファブリック SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関係のターゲット DN の BD が有効であり、存在していることを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1556 - fltSpanRsDestPathEpConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1556][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN destination [name]: port [tDn] on node [tDn] is not a
local port relative to the SPAN source
```

### 説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関係のターゲット DN の PathEp に、SrcGroup が存在するノードのローカルポートが含まれていることを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1557 - fltSpanRsProvDestGrpConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1557][configuration-failed][warning][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with destination group [name] due to missing/invalid destination group [tDn]
```

### 説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 関係の DN の宛先グループがファブリックに存在することを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1558 - fltSpanAcctSessionOverflown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1558][session-overflown][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN: The session has exceeded the maximum allowed (48)
```

### 説明

この障害は、導入された SPAN セッションの数が最大許容数を超えると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 導入された SPAN セッションの数が最大許容数未満であることを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1559 - fltSpanDestConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1559][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with destination [name] of destination group [name] due
to [fstate]Failed to configure SPAN with destination [name] of destination group
[name] on tenant [name] due to [fstate]
```

### 説明

この障害は、宛先に関する設定の問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先に関する設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1560 - fltSpanASrcGrpConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1560][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source group [name] due to [fstate]
```

### 説明

この障害は、送信元に関する設定の問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先に関する設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1561 - fltSpanASrcConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1561][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to [fstate]
```

### 説明

この障害は、個々の送信元に関する設定の問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 送信元に関する設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1562 - fltSpanRsSrcToPathEpConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1562][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] on port [tDn] on node [tDn] due to
[fstate]
```

### 説明

この障害は、個々の RsSrcToPathEp に関する設定の問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 PathEp への送信元に関する設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1563 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pm

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1563][test-failure][major][DN of affected MO] my name
is [dn]. my ancestor name is [dn] = [dn]. my ancestor is [dn].Also ancestors priKey
is [priKey]
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1564 - fltSyntheticCTestObjDn-location-ctest-pe

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1564][test-failure][major][DN of affected MO] my name is [dn]. my ancestor name is [dn] = [dn]. my ancestor is [dn].Also ancestors priKey is [priKey]
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1565 - fltVnsCDevStateCDevValidateFailure

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1565][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Device validate operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey] failed
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

**推奨処置**

このエラーが表示される場合、デバイスに正しい IP があり、パッケージによってサポートされていることを確認します。

## F1566 - fltVnsCDevStateCDevModifyFailure

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1566][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Device modify operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey] failed
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、デバイス設定に障害がないかどうかを確認します。

**F1567 - fltVnsCDevStateCDevAuditFailure****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1567][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Device audit operation for device [name] in cluster [priKey] in tenant [priKey]
failed
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス ノードの設定が失敗すると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、デバイス設定に障害がないかどうかを確認します。

**F1569 - fltEqptSlotMismatched****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1569][equipment-card-mismatch][critical][DN of
affected MO] Module mismatch.One of the following is true: 1) this model is not
compatible with other models already inserted 2) this model can not be inserted
in this slot 3) if supervisor slot, there is a memory mismatch with active
supervisor
```

**説明**

この障害は、誤ったタイプのカードがシャーシに挿入されると発生します

**推奨処置**

カードが不一致状態の場合、カードを交換する必要があります

**F1570 - fltSpanRsSrcToEpgConfigFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1570][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Failed to configure SPAN with source [name] due to missing or invalid target EPG
[tDn]: [stateQual]([state])
```

**説明**

この障害は、送信元 EPG が欠落しているかまたは無効であるために、SPAN ポリシーの導入が失敗すると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 SPAN ポリシーに設定済みの送信元 EPG が存在し、正しいことを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1571 - fltSpanRsDestEpgConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1571][configuration-failed][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with destination [name] due to missing or invalid target EPG [tDn] with IP [ip]: [stateQual]([state])
```

### 説明

この障害は、宛先 EPG が欠落しているかまたは無効であるために、SPAN ポリシーの導入が失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 SPAN ポリシーに設定済みの宛先 EPG が存在し、正しいことを確認します
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1572 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pm

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1572][test-failure][major][DN of affected MO] This is the default messageThis is the message for switch, name is [name] and the switch only prop is [swCTestOnly]This is the message for IFC, name is [name] and the IFC only prop is [ifcCTestOnly]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1573 - fltSyntheticCTestObjFor-subclass-ctest-pe

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1573][test-failure][major][DN of affected MO] This is the default messageThis is the message for switch, name is [name] and the switch only prop is [swCTestOnly]This is the message for IFC, name is [name] and the IFC only prop is [ifcCTestOnly]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1574 - fltDatetimeNtpqFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1574][ntp-error][critical][DN of affected MO] Ntp configuration on Node [id] for [remote] is not reachable
```

### 説明

この障害は、コントローラ上の NTP 設定に問題があるときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
  - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1582 - fltFirmwareCompRunningOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1582][firmware-version-mismatch][minor][DN of affected MO] FPGA version mismatch detected.Running version: [version] Expected version:[expectedVer]
```

### 説明

この障害は、実行中の FPGA ファームウェアのバージョンが予期されたバージョンではないときに発生します。



**推奨処置**

実行中の FPGA ファームウェアを、現在実行中のイメージにバンドルされているバージョンに更新します。

**F1583 -fltFirmwareCardRunningOperStFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1583][firmware-version-mismatch][minor][DN of affected MO] BIOS version mismatch detected.Running version: [biosVer] Expected version:[expectedVer]
```

**説明**

この障害は、実行中の BIOS ファームウェアが予期されたバージョンではないときに発生します。

**推奨処置**

実行中の BIOS ファームウェアを、現在実行中のイメージに推奨されるバージョンに更新します。

**F1600 -fltEigrpRslfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1600][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1601 -fltFvRsCtxToEigrpCtxAfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1601][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1603 - fctlpv6AddrIpv6CfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1603][config-failure][warning][DN of affected MO]
Address configuration failure.Reason: [ipv6CfgState]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1604 - fctlpv6NextHopIpv6CfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1604][config-failure][warning][DN of affected MO]
Route NextHop configuration failure.Reason: [ipv6CfgState]
```

### 説明

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

### 推奨処置

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F1606 - fltHvsExtPolOperIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1606][oper-issues][minor][DN of affected MO]
Operational issues detected on portgroup: [name] in VM Controller:[name], VM
Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [operIssues]
```

### 説明

この障害は、vCenter から学習されたポート グループに問題が検出されると発生します。たとえば、EPg ポリシーの欠落などです

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害の説明に基づいてポリシーを作成することにより、問題を修正します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1613 - fltVnsCtrlrMgmtPolConfMismatch

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1613][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller management policy in tenant [name] is invalid.
```

### 説明

この障害は、ユーザによってポストされたインバンド管理ポリシーが誤っていると発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害の原因を解決するために設定を変更します。

## F1614 - fltVnsRsVDevDomainRefContToDomainRefResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1614][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1615 - fltIpv6AddrOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1615][ip-provisioning-failed][major][DN of affected
MO] IPv6 address is operationally down, reason:[operStQual]
```

### 説明

この障害は、ipv6 アドレス状態の動作状態が、スタティック ルートのネクストホップとしてすでに設定されている subnet-overlap/no primary/addr に変わると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
-

## F1616 - fltIpv6NextHopOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1616][oper-state-failed][major][DN of affected MO]
Route NextHop is operationally down, reason:[operStQual]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1617 - fltVnsRsLlfCtxToInstPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1617][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1629 - fltFabricRsPathToLePortPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1629][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1630 - fltFabricRsPathToSpPortPGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1630][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1631 - fltInfraRsPathToAccBaseGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1631][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1639 - fltFvRsNdPfxPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1639][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1640 - fltL3extRsNdlfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1640][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1648 - fltInfraRsL2IfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1648][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1649 - fltVnsRTInfoConfMismatch

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1649][configuration-failed][major][DN of affected MO]
Operation on device Package on appliance [appliance] failed
```

### 説明

この障害は、デバイス パッケージに対する操作が失敗すると発生します。設定の問題はエラーの正確な原因を示します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、tech-support ファイルを取得し、デバイス パッケージを削除して、デバイス パッケージ再度ポストします。

## F1651 - fltDbgexpPolicyStatusExportData

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1651][export-data-failed][minor][DN of affected MO]
Upload triggered at [lastCollectionTime] for policy [polName]
[lastCollectionStatus] .Check operational status for details.
```

**説明**

この障害は、techsupport ファイルまたはコア ファイルのエクスポート操作が成功しないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 techsupport のステータスを調べ、エラーが発生している IFC/ノードを特定します。
  - ステップ 2 データをエクスポートする宛先が正常で、到達可能であることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1654 - fltVnsRsALDevToDevMgrResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1654][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1655 - fltVnsRsCDevToChassisResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1655][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1656 - fltVnsRsChassisEpgResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1656][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1657 - fltVnsRsChassisToMChassisResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1657][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1658 - fltVnsRsDevMgrEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1658][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1659 - fltVnsRsDevMgrToMDevMgrResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1659][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。



## F1660 - fltVnsRsMChassisToMDevResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1660][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1661 - fltVnsRsMDevMgrToMDevResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1661][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1662 - fltCoopDomCoopDomCitizenVersionLower

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1662][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of
affected MO] Leaf (citizen node) with version:[curVersion] is lower than highest
supported version:[councilMinMaxVersion] in fabric.Upgrade leaf
[lastLowerVersionAddr] to a firmware revision which supports coop version
[maxVersion]
```

### 説明

この障害は、リーフ (citizen ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることがスパインによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれるリーフ上のファブリック ノードファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるリーフ (citizen ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるリーフを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の maxVersion の値を調べます。または
  - REST API を使用して、[https://\[leaf-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml](https://[leaf-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml) から maxVersion の値を調べます。あるいは
  - CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]` 内の maxVersion の値を調べます。
- ステップ 2** 該当のリーフ上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のリーフを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1663 - fltCoopDomCoopDomOracleVersionLower

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1663][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of affected MO] Spine (oracle node) with version:[curVersion] is lower than highest supported version:[maxVersion] in fabric.Upgrade spine in question to a firmware revision which supports coop version [maxVersion]
```

### 説明

この障害は、スパイン (oracle ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることが別のスパインによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれるスパイン上のファブリック ノード ファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるスパイン (oracle ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるスパインを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name] Oracle Adjacencies [spine ip]** の下の maxVersion の値を調べます。または
  - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj) から maxVersion の値を調べます。あるいは
  - CLI を使用して、ファイル `/mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]/oracle-[spine-ip]` 内の maxVersion の値を調べます

- ステップ 2** 該当のスパイン上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のスパインを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1664 - fltCoopDomCoopDomVersionLower

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1664][protocol-coop-version-mismatch][warning][DN of affected MO] Spine (oracle node) or leaf (citizen node) with version:[curVersion] is lower than highest supported version:[maxVersion] in fabric.Upgrade node in question to a firmware revision which supports coop version [maxVersion]
```

### 説明

この障害は、リーフ (citizen ノード) またはスパイン (oracle ノード) 上で実行している Council Of Oracles Protocol (COOP) のバージョンが、現在サポートされているものより下位のバージョンであることがリーフによって判別されると発生します。下位バージョンでの実行が原因で、接続への影響が見られることがあってはなりません。ただし、COOP のサポートされる最高のバージョンが含まれる該当のノード上のファブリック ノード ファームウェアにアップグレードできない場合、COOP のパフォーマンスに影響を与えたり、より高位の COOP バージョンに導入されたサポートされている機能を使用して COOP が動作しなかったりする可能性があります。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- ステップ 1** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるスパイン (oracle ノード) がないことを確認します。下位バージョンが含まれるスパインを確認するには、次のようにします。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name] Oracle Adjacencies [spine ip]** の下の maxVersion の値を調べます。または
  - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[name\].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[name].xml?query-target=subtree=coopOracleAdj) から maxVersion の値を調べます。あるいは
  - CLI を使用して、ファイル /mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name]/oracle-[spine-ip] 内の maxVersion の値を調べます
- ステップ 2** 該当のスパイン上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のスパインを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。
- ステップ 3** ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンより下位の COOP バージョンが含まれるリーフ (citizen ノード) がないことを確認します。任意のスパインで以下を実行して、下位の COOP バージョンが含まれるリーフ ノードを特定します。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の lastLowerVersionAddr の値を調べます。または
  - REST API を使用して、[https://\[spine-ip\]/api/mo/sys/coop/inst/dom-\[domain-name\].xml](https://[spine-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml) から lastLowerVersionAddr の値を調べます。あるいは

- CLI を使用して、ファイル /mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name] 内の lastLowerVersionAddr の値を調べます。今度は、以下のようにして、前述の手順で特定されたリーフ ノードのサポートされる最高のバージョンが、ファブリックでサポートされる最高のバージョンより下位であることを確認します。
- GUI を使用して、**Fabric Inventory Pod Leaf Protocols COOP [domain-name]** の下の maxVersion を調べます。または
- REST API を使用して、https://[leaf-ip]/api/mo/sys/coop/inst/dom-[domain-name].xml から maxVersion の値を調べます。あるいは
- CLI を使用して、ファイル /mit/sys/coop/inst/dom-[domain-name] 内の maxVersion の値を調べます。

**ステップ 4** 該当のリーフ上のファブリック ノード ソフトウェアを、ファブリックで実行しているサポートされる最高のバージョンの COOP を含むバージョンにアップグレードします。他のリーフを調べて、アップグレード先のスイッチ ファームウェア バージョンを判別できます。

**ステップ 5** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1665 - fltConfigRsRemotePathResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1665][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1669 - fltVmmCtrlrPMsftConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1669][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Controller profile [hostOrIp] with name [name] in SCVMM Cloud [rootContName] in
domain [name] configuration failed due to [msftConfigIssues]
```

### 説明

この障害は、vmmCtrlrP のプロビジョニングで SCVMM プラグインに例外が検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** SCVMM または WAP マシンのシステム イベントで詳細を確認します。

## F1674 - fltSpanRsDestApicResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1674][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1676 - fltVmmAgtStatusConnectFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1676][connect-failed][major][DN of affected MO]
Communication status for Microsoft Agent is [operSt]
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラ エージェントが APIC と通信できないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 SCVMM サーバがオンラインであることを確認します。
  - ステップ 2 ACI SCVMM エージェントが SCVMM サーバで実行していることを確認します
  - ステップ 3 HostnameOrIp の設定を確認します。SCVMM HA セットアップへの接続は、個々のクラスタ ノード情報や Windows フェールオーバー クラスタ情報ではなく、SCVMM HA IP または FQDN を使用して設定される必要があります。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1678 - fltFvRsCtxToExtRouteTagPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1678][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1680 - fltAcRuleIpOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1680][ac-provisioning-failed][minor][DN of affected MO] [ruleId] configuration for [tenantName] [vrfName] has failed due to [operStateQual]
```

### 説明

この障害は、アトミック カウンタ ルール全体がプログラム可能な最大限度に到達したとき、またはサポートされない変更がアトミック カウンタ ポリシーに対して行われると発生します。acRule はプログラムされず、その代わりに障害状態のままになります。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポリシーの変更が原因で障害が発生した場合、アトミック カウンタ ポリシーを無効にしてから、変更を含めて再度有効にします。
  - ステップ 2 最大限度に達したことが原因で障害が発生した場合、新しいポリシーに対応するように不要なアトミック カウンタ設定ポリシーを削除します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1686 - fltNdRsRaSubnetToNdPfxPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1686][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1688 - fltEthpmFcotDefectiveTransceiver

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1688][interface-physical-invalid-xcvr][critical][DN of affected MO] Transceiver is defective and unable to be brought up in system
```

### 説明

この障害は、トランシーバに欠陥があり、システムで使用できないときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 欠陥があるトランシーバを削除します
- 

**F1690 - fltVnsConfIssueConfIssue****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1690][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [issue]
```

**説明**

この障害は、不完全または不正確な構成や断続的なシステム エラーがあるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます。エラーの説明については、(vns:ConfIssue:issue) プロパティのヘルプを参照してください
- ステップ 2 設定に関連した問題を解決するために、設定が正しく、完全であることを確認します。
- ステップ 3 システムは断続的なシステム エラーから自動的に回復するため、この時点で処理を実行する必要はありません。
- ステップ 4 問題が続く場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

**F1691 - fltDbgacRsFromAbsEpgResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1691][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1692 - fltDbgacRsToAbsEpgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1692][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1693 - fltTroubleshootRsSessionSchedulerResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1693][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1696 - fltL1PhysIfPortEPGSpanInvalid

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG
[F1696][interface-physical-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Port
has invalid configuration of both EPG and span destination
```

### 説明

この障害は、ポートが epg の他に無効な SPAN の宛先にも設定されていると発生します。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 epg からポートを削除します
  - ステップ 2 SPAN の宛先としてのポートを削除します
-



## F1698 - fltOpflexODevODevMissHeartbeat

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1698][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected for OpFlex device: [hostName], error: [[state]]
```

### 説明

この障害は、OpFlex デバイスに関する問題があるときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 復元するには、OpFlex デバイスを削除して、追加し直します。
  - ステップ 2 OpFlex のデバイスへの接続を確認します。
  - ステップ 3 デバイスの再起動を試行します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1699 - fltDatetimeNtpProviderStatusNtp-prov-fault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1699][protocol-ntp-provisioning-failed][warning][DN
of affected MO] Ntp configuration on [role] [name] is not synced to NTP server
```

### 説明

この障害は、スイッチ上の NTP 設定に問題があるときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
  - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
  - ステップ 3 同期用の有効な NTP サーバの可用性を確保するために、複数の NTP サーバを設定します。
  - ステップ 4 NTP サーバが IP アドレスではなく DNS 名を使用して構成されている場合、それが有効なドメイン名かどうかを確認します。また、DNS プロバイダを使用するポリシーが設定されているかどうかを確認します。
  - ステップ 5 ACI ファブリックと NTP サーバの間にファイアウォールがある場合、ファイアウォールが NTP トラフィックを許可していることを確認します。
  - ステップ 6 NTP デーモンが NTP サーバのすべてで実行しているか、または一部で実行しているかを確認します。
  - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1700 - fltDatetimeClkPolNtp-prov-fault

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1700][protocol-ntp-sync-failed][minor][DN of affected MO] Ntp configuration on [role] [name] is [srvStatus]
```

### 説明

この障害は、コントローラ上の NTP 設定に問題があるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 NTP ピアが正しく設定され、到達可能であることを確認します。
  - ステップ 2 NTP ピアに正しいキーがあることを確認します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1703 - fltTraceroutepRsTrEpExtIpSrcResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1703][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1706 - fltInfraRsOverrideFwPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1706][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1707 - fltVmmRsDefaultFwPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1707][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1712 - fltFvOrchsInfoVipNotAllocated

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1712][deployment-failed][major][DN of affected MO] VIP Not Allocated
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1722 - fltVnsRsLDevCtxToRtrCfgResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1722][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1726 - fltMgmtConfigAddrDuplicateMgmtAddr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1726][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Duplicate IP address: [descr]Duplicate out-of-band management address:
[descr]Duplicate in-band management address: [descr]
```

### 説明

この障害は、同じ IP アドレスが複数のノードで設定されていると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 同じ IP アドレスを使用しているノードを特定します。
  - ステップ 2 アドレス プールまたは競合するノードに割り当てられているスタティック IP を修正します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1729 - fltOspfV3AdjEpFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1729][protocol-ospfv3-adjacency-down][warning][DN of
affected MO] OSPFv3 adjacency is not full, current state [operSt]
```

### 説明

この障害は、隣接関係の状態が動作していないときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 ピアへのネットワーク接続を確認します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1731 - fltInfraRsOverrideStpPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1731][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1778 - fltVnsRsCDevToCtrlrPResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1778][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1781 - fltMgmtConfigNodeDuplicateMgmtAddr

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1781][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Multiple IP addresses: [descr]Multiple out-of-band management addresses:
[descr]Multiple in-band management addresses: [descr]
```

**説明**

この障害は、同じノードが複数のアドレスで設定されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 重複するアドレスを持つノードを特定します。
  - ステップ 2 アドレスプール、または同じノードに複数のアドレスを割り当てる管理グループを修正します。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1782 - fltSyntheticRsToAObjResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1782][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

これは関係の障害に関する特有の説明です。

**推奨処置**

これは関係の障害に関する特有の推奨処置です

**F1783 - fltVnsCtrlrEpConfMismatch****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1783][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Failed to allocate address for appliance [appliance].
```

**説明**

この障害は、システムがクラスタ内の 1 つ以上のノードの IP アドレスを割り当てることができず発生します。configIssues はエラーの正確な原因を示します。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、アドレス範囲 (fvns:AddrInst) がクラスタに有効で、十分であるかどうかを確認します。

**F1784 - fltMcplfMCPLoPrioLoopDetected****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1784][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of
affected MO] Loop is detected on lower priority MCP interface [id]
```

**説明**

この障害は、ループが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1785 - fltMcplfMCPhIPrioLoopDetected****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1785][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of
affected MO] Loop is detected on higher priority MCP interface [id]
```

**説明**

この障害は、ループが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1** ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1786 - fltVnsRsConnToAConnResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1786][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1787 - fltVnsRsConnToAConnInstResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1787][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1792 - fltOspfv3MaxLsaPLsaLimitExceeded****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1792][protocol-ospfv3-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] Number of non-self-originated LSAs [nonSelfLsaCnt] has exceeded
allowed limit [maxLsa]
```

**説明**

この障害は、ネイバーからの非自己生成 LSA の数が設定された制限を超えると発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F1793 - fltOspfMaxLsaPLsaLimitExceeded****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1793][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] Number of non-self-originated LSAs [nonSelfLsaCnt] has exceeded allowed limit [maxLsa]
```

**説明**

この障害は、ネイバーからの非自己生成 LSA の数が設定された制限を超えると発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F1794 - fltL2BD0ptFloodIgnored****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1794][bd-limits-exceeded][warning][DN of affected MO] Optimized flooding is ignored on this BD [name]
```

**説明**

この障害は、リソースの制約のために最適化されたフラッド モードが BD で無視されると発生します。最適化されたフラッドの現在の制限は、ノード上に導入された 50 の BD です

**推奨処置**

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 不明のマルチキャスト宛先アクションをフラッド モードに変更します
  - ステップ 2 最適化されたフラッド モードの不明のマルチキャスト宛先アクションを指定した BD の数を減らします
-



## F1798 - fltIpv6IfOperStDown

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1798][ip-provisioning-failed][major][DN of affected MO] IPv6 LAddress is operationally down, reason:[lloperStQual]
```

### 説明

この障害は、ipv6 LL アドレス状態の動作状態が、スタティック ルートのネクストホップとしてすでに設定されている subnet-overlap/no primary/addr に変わると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
- 

## F1799 - fltVnsRsNodeToLDevResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1799][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1800 - fltActrlStatsPreFixProgFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1800][actrl-resource-unavailable][major][DN of affected MO] [pfxRuleFailed] number of Prefix failed
```

### 説明

この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、影響を受けるオブジェクトのポリシー マネージャがプレフィックス エントリを有効化できないと発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 運用キャパシティ ダッシュボードでポリシー CAM の使用状況を確認します
  - ステップ 2 EPG に適用されている未使用のコントラクトとフィルタを削除します
  - ステップ 3 影響を受けるオブジェクトで説明されているリーフ スイッチを含む on-demand techsupport を収集して、TAC にお問い合わせください
- 

## F1801 - fltActrlStatsZoneRuleProgFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1801][actrl-resource-unavailable][major][DN of affected MO] [zoneRuleFailed] number of Rules failed
```

### 説明

この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗が原因で、ポリシー マネージャが影響を受けるオブジェクトのコントラクト フィルタ ルールを有効化できないと発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 運用キャパシティ ダッシュボードでポリシー CAM の使用状況を確認します
  - ステップ 2 EPG に適用されている未使用のコントラクトとフィルタを削除します
  - ステップ 3 影響を受けるオブジェクトで説明されているリーフ スイッチを含む on-demand techsupport を収集して、TAC にお問い合わせください
- 

## F1806 - fltConditionRsToNodePolGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1806][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1807 - fltDhcpRsToNodeGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1807][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1808 - fltFabricRsLeNodePResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1808][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1809 - fltFabricRsSpNodePResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1809][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1810 - fltFirmwareRsToFwGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1810][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1811 - fltInfraRsNodePResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1811][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1812 - fltMaintRsToMaintGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1812][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1813 - fltMgmtRsToNodeGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1813][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1815 - fltEthpmFcotBaselInvalidTransceiver

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1815][invalid-transceiver][critical][DN of affected MO] Transceiver is invalid and unable to be brought up in system
```

### 説明

この障害は、トランシーバが無効であるか、またはハードウェアの問題があると発生します。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 欠陥のあるトランシーバを削除して、有効なものに交換します。
  - ステップ 2 トランシーバが緩んでいる場合は押し込みます。
- 

## F1816 - fltIisisDomIisisDomOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1816][protocol-isis-dom-down][major][DN of affected MO] Failed to bring up protocol on the VRF [name].
```

### 説明

この障害は通常、VRF でのプロトコルの起動に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ISIS インスタンスをシャットダウンして、再起動します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F1817 - fltSpanAcctConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1817][configuration-failed][major][DN of affected MO] Failed to configure SPAN with too many sessions
```

### 説明

この障害は、SPAN ポリシーの導入に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 過剰なセッションが設定されていることを確認します。
  - ステップ 2 障害メッセージを確認し、いくつかの未使用の SPAN 設定を削除します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1819 - fltSatmFabPInvalidTransceiver

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1819][interface-fexfabric-invalid-xcvr][critical][DN of affected MO] Transceiver attached to fex fabric is invalid
```

### 説明

この障害は、サポートされないトランシーバが FEX のファブリック リンクへの接続に使用されていると発生します

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F1820 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMinor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1820][equipment-disk-limits-exceeded][minor][DN of affected MO] Disk usage for [path] is above normal
```

### 説明

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

### 推奨処置

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します
- 

## F1821 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededMajor

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1821][equipment-disk-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Disk usage for [path] is high
```

**説明**

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

**推奨処置**

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

---

**ステップ 1** 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します

---

## F1822 - fltEqptcapacityFSPartitionFsPartitionLimitsExceededCritical

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1822][equipment-disk-limits-exceeded][critical][DN of affected MO] Disk usage for [path] is critically high
```

**説明**

この障害は、パーティションのディスク使用率がしきい値を超えて増加すると発生します

**推奨処置**

この障害状態から回復するには、次の処理を実行します

---

**ステップ 1** 影響を受けるディスク パーティションからスペースを解放します

---

## F1823 - fltVnsRsLifCtxToSvcRedirectPolResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1823][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1824 - fltInfralncmptblClsPeerIncompatiblePeer

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1824][obstacle][critical][DN of affected MO] Peer controller is incompatible: [incmptblReason].The controller ID is [peerId], its version is [peerVersion].Cluster Version is [clusterVersion]
```

**説明**

この障害は、コントローラが非互換と認識されるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害に含まれるメッセージには、コントローラが非互換と認識された理由も含まれています。理由を調査して解決します。
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1827 -fltPlannerRsBdVrfResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1827][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1828 -fltPlannerRsEpgBdResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1828][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1830 -fltPlannerRsGraphBdResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1830][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```



**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1831 - fltPlannerRsGraphL3OutResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1831][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1832 - fltPlannerRsToConsumerBdResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1832][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1833 - fltPlannerRsToConsumerL3OutResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1833][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1834 - fltPlannerRsToProviderBdResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1834][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1835 - fltPlannerRsToProviderL3OutResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1835][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1836 - fltPlannerRsL2OutBdResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1836][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1837 - fltPlannerRsL3OutVrfResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1837][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1838 - fltPlannerRsConsumedContractsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1838][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1839 - fltPlannerRsGraphContractsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1839][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1840 - fltPlannerRsProvidedContractsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1840][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1852 - fltPlannerRsDeployedObjectResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1852][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1853 - fltPolGCountLimitExceeded

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1853][policy-limit-exceeded][warning][DN of affected
MO] Number of [oCl] exceeds supported fabric-wide limit of [limit]
```

### 説明

この障害は、このタイプのポリシーの数がサポートされるファブリック全体の制限を超えると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** これらのポリシーの合計数がサポートされる制限を超えないように設定を変更します。

---

## F1859 - fltPlannerRsDeployedFexResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1859][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1861 - fltPlannerRsEpgLabelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1861][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1862 - fltPlannerRsConnectedLeafResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1862][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1863 - fltPlannerRsFexLabelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1863][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1865 - fltPlannerRsLeafLabelsResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1865][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1867 - fltInfraFabricRecoveryFabricRecoveryInProgress****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1867][fabric-recovery-enabled][major][DN of affected MO] Fabric recovery is in progress
```

**説明**

この障害は、ファブリックがリカバリ モードであるときに発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ファブリックが完全に回復する(すべてのアプライアンスとスイッチが稼働中になる)まで待ちます
  - ステップ 2 ファブリックのリカバリ モードを無効にします
- 

**F1869 - fltPolScopedCountLimitExceeded****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1869][policy-limit-exceeded][warning][DN of affected MO] Number of [oCl] exceeds supported scope limit of [limit]
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F1887 - fltPlannerRsConnectedSpineResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1887][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1888 - fltStplfNativevlanMissing

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1888][config-mismatch][critical][DN of affected MO]
Native vlan is not configured on interface [id], but it is receiving MST(802.1s)
BPDUs.This could result in a layer2 topology with a loop
```

**説明**

この障害は、ネイティブ VLAN がインターフェイスで設定されていないが、MST(802.1s)BPDUを受信していると発生します。これにより、レイヤ 2 トポロジにループが発生する可能性があります。

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 インターフェイス上でネイティブ VLAN を設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1889 - fltConfigJobPropertyDecryptionFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1889][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration restore job [name] failed to decrypt the following properties:
[decryptErrors]
```

**説明**

この障害は、設定のインポートでセキュア フィールドの復号化に失敗すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ジョブ オブジェクトで言及されているすべてのセキュア フィールドの値を手動で設定します。
  - ステップ 2 セキュリティ キーが正しく設定されていることを確認します。
-

## F1890 - fltEqptCardPowerStDeny

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1890][power-state-deny][major][DN of affected MO]
[descr] in slot [id] has power state changed to [pwrSt]
```

### 説明

この障害は通常、カードの電力不足のために電源を入れることができないことをスイッチが検出し、カードを電源拒否状態にすると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 電源の冗長モードを確認します
  - ステップ 2 プロビジョニングされる電源の数を増やします
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F1891 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1891][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1893 - fltBgpInvalidRREpInvalidRouteReflector

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1893][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Node [id] is not a spine and is marked as a route-reflector in the BGP Route
Reflector Node Policy Endpoint (bgp:RRNodePEp) policy contained within the BGP
Route Reflector Policy (bgp:InsPol) [name]
```

### 説明

この障害は、リーフが BGP ルート リフレクタとしてマークされると発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- 
- ステップ 1** BGP ルータ リフレクタ ポリシー ノードのポリシー エンドポイント (bgp:RRNodePEp) ポリシー からリーフを削除し、別のノードを選択します。BGP ルート リフレクタになることができるのはスパインだけです。
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F1904 - fltPlannerRsGraphClusterResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1904][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1905 - fltPlannerRsClusterLabelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1905][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1907 - fltImMgmtIfPortDownMgmt

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F1907][interface-management-down][critical][DN of
affected MO] Port is down, reason:[operStQual]
```

### 説明

この障害は、ポートが起動するように設定されているが、動作状態がダウンしているときに発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 配線を確認します
  - ステップ 2 ポートをシャットダウンして、再起動します。
- 

## F1909 - fltVnsRsClfAttNResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1909][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1911 - fltNwsRsNwsSyslogSrcToDestGroupNwsFwSyslogTooManyRemoteDest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1911][too-many-destinations][warning][DN of affected
MO] Syslog source is referring to a group ([tDn]) that contains too many remote
destinations
```

### 説明

この障害は、ファイアウォールの syslog 送信元がファイアウォールがサポートする数(3)より多いリモート宛先を含んでいる syslog グループを参照すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

- 
- ステップ 1 合計数が 3 以下になるように、syslog グループから余分なリモート宛先を削除します。
  - ステップ 2 最大 3 つのリモート宛先を持つ新しい syslog グループを作成し、ファイアウォールの syslog 送信元をそのグループに指定します。
- 

## F1912 - fltInfraRsLacpInterfacePolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1912][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F1925 - fltL3IpCktEplpCktEpConfigFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1925][ipckt-ep-provisioning-failed][major][DN of affected MO] IpCktEP provisioning failure
```

**説明**

この障害は、IpCktEP 設定が失敗すると発生します

**推奨処置**

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
  - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F1940 - fltEqptPsuPsuFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1940][equipment-failed][major][DN of affected MO] Power supply unit on Node [id] is failed
```

**説明**

この障害は、電源装置が障害状態になると発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害が発生した電源装置を交換します
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F1957 - fltInfralncorrectCntrlSbstStateIncorrectCntrlSbstState

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F1957][operator-action][major][DN of affected MO]
Serial number [peerMbSn] for peer controller ID [peerId] requires APPROVAL /
REJECTION / ERASURE
```

### 説明

この障害は、オペレータがコントローラのシリアル番号を承認、拒否、または削除することが予期されるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

- 
- ステップ 1 コントローラのシリアル番号を承認します
  - ステップ 2 コントローラのシリアル番号を拒否します
  - ステップ 3 コントローラのシリアル番号を削除します
- 

## F1974 - fltMgmtRsInBResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1974][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1975 - fltMgmtRsOoBResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1975][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1976 - fltVnsDevConflIssueConflIssue

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1976][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [issue]
```

### 説明

この障害は、不完全または不正確な構成や断続的なシステム エラーがあるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます。エラーの説明については、(vns:ConflIssue:issue) プロパティのヘルプを参照してください
- ステップ 2 設定に関連した問題を解決するために、設定が正しく、完全であることを確認します。
- ステップ 3 システムは断続的なシステム エラーから自動的に回復するため、この時点で処理を実行する必要はありません。
- ステップ 4 問題が続く場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

## F1991 - fltInfraRsBfdIpv4InstPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1991][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1992 - fltInfraRsBfdIpv6InstPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1992][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1993 - fltInfrazoneRsToNodeGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1993][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F1999 - fltPlannerRsAzureDomainTmplResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F1999][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2000 - fltPlannerRsAzureDomainLabelResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2000][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2001 - fltPlannerRsVmwareDomainTmplResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2001][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2002 - fltPlannerRsVmwareDomainLabelResolveFail

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2002][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2008 - fltDppClassOperStFailed

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2008][dpp-resource-unavailable][major][DN of affected
MO] DPP class failed due to hardware programming error
```

**説明**

この障害は、ハードウェア プログラミングの失敗が原因で DPP マネージャがクラスを有効化できないと発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 設定の問題を確認します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 DPP クラスを削除してから、再び追加します
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、CLI または GUI を使用してスイッチをリブートします。
  - ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F2009 - fltInfraRsQosDpplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2009][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2011 - fltVmmRsVswitchOverrideCdplfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2011][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2012 - fltVmmRsVswitchOverrideFwPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2012][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2013 - fltVmmRsVswitchOverrideLacpPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2013][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```



**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2014 - fltVmmRsVswitchOverrideLldplfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2014][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2015 - fltVmmRsVswitchOverrideMcpIfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2015][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2016 - fltVmmRsVswitchOverrideStpPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2016][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2031 - fltDbgacRsContextResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2031][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2041 - fltInfraRsQosEgressDppIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2041][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2042 - fltInfraRsQosIngressDppIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2042][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2043 - fltL3extRsEgressQosDppPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2043][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2044 - fltL3extRsIngressQosDppPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2044][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2060 - fltVnsRsAbsCopyConnectionResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2060][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2065 - fltVnsRsLDevDomPResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2065][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2067 - fltDbgacRsAcExtPolToContextResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2067][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2069 - fltL3extLNodePNodePathMisconfigured

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2069][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failed for [name], [name] [name], [name] due to [configIssues]
```

### 説明

この障害は、特定の l3extLNodeP の下で次のいずれかの条件が生じると発生します。- ノード導入設定があるが、そのノードのパス導入設定がない。- パス導入設定があるが、パスが存在するノードのノード導入設定がない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 RsNodeL3OutAtt ごとに少なくとも 1 つの RsPathL3OutAtt があることを確認します
  - ステップ 2 RsPathL3OutAtt ごとに対応する RsNodeL3OutAtt が設定されていることを確認します
- 

## F2081 - fltHvsSecGrpOperIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2081][oper-issues][minor][DN of affected MO]
Operational issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM
Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [remoteOperIssues]
```

### 説明

この障害は、vShield/NSX から学習されたセキュリティ グループに問題が検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害の説明に基づいてセキュリティ ポリシーを作成することにより、問題を修正します
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2100 - fltVmmRsEncapAllctrResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2100][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2105 - fltL3extRsInterleakPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2105][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2107 - fltDpplfOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2107][dpp-config-error][major][DN of affected MO] Data
Plane Policer configuration failed.Reason: [operStQual]
```

### 説明

この障害は、データ プレーン ポリサー ポリシーが失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 サポートされない設定が原因で障害が発生した場合、設定を削除します。
  - ステップ 2 ハードウェア プログラミング エラーが原因で障害が発生した場合、ポリシーを削除してから再適用します。
  - ステップ 3 ポリシーが適用されたインターフェイスがダウンしているために障害が発生した場合、リンクを起動します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2108 - fltFirmwareFwLocalFirmwareSyncFailure

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2108][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to sync the firmware image [name]
```

### 説明

この障害は、イメージがすべての IFC で複製されているときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
  - ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
  - ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
  - ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
  - ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
  - ステップ 6 リポジトリからイメージを削除して、再度ダウンロードします
  - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2109 - fltFirmwareRepoLocalFirmwareSyncFailure

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2109][download-failed][major][DN of affected MO]
Failed to sync the following firmware images [errorQual]
```

### 説明

この障害は、イメージがすべての IFC で同期されていないときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 保存されたファームウェアが scp/http 要求により到達できる場所を確認します
- ステップ 2 ディレクトリおよびファイルの場所が存在することを確認します
- ステップ 3 ファームウェア ファイルが有効であることを確認します
- ステップ 4 ファイルに十分な権限があることを確認します
- ステップ 5 失効したイメージ/古いイメージを削除することにより、ファームウェア リポジトリを解放します。
- ステップ 6 リポジトリからイメージを削除して、再度ダウンロードします
- ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F2110 - fltL3extRsSubnetToRtSummResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2110][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2111 - fltL3extRsDampeningPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2111][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2121 - fltFabricProtGEpZoneconfiguration

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2121][configuration-failed][critical][DN of affected MO] vPC pairs are not configured in same zone
```

### 説明

この障害は、バーチャルポートチャネル(vPC)ポリシーが作成されたが、ノードは同じゾーンの一部ではないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードが同じゾーン設定の一部であることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2123 - fltFabricRsNodeCfgSrvResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2123][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2132 - fltCompEpCPOperIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2132][oper-issues][minor][DN of affected MO] Operational issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM Domain:[domName], VM Provider:[vendor], error: [remoteOperIssues]
```

### 説明

この障害は、vShield/NSX から学習されたセキュリティ グループに問題が検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- 
- ステップ 1 セキュリティ グループ ポリシー/Epg を削除して、問題を解決します
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2133 - fltHvsMbrMacConfigIssues

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2133][config-issues][major][DN of affected MO] Config Issues issues detected on security group: [name] in VM Controller:[name], VM Domain:[domName], VM Provider:[vendor] error: Multiple security group match same VNic
```

### 説明

この障害は、複数のセキュリティ グループが同じ VNic に一致すると生成されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 1 つの VNic に一致するようにセキュリティ グループの基準を変更します
- ステップ 2 EPG ポリシーとセキュリティ グループを削除して、再度追加します
- ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2145 - fltBfdRslfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2145][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2147 - fltInfraRsPathToSpAccGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2147][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2148 - fltInfraRsSpAccGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2148][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2149 - fltInfraRsSpAccPortPResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2149][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2167 - fltVsanCktEpVsanmgrCfgCtrl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2167][config-failure][warning][DN of affected MO] vsan
configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F2168 - fltBfdAuthPBfdCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2168][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD authentication configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F2169 - fltBfdIfAfBfdCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2169][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD interface address-family configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F2170 - fltBfdKaPBfdCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2170][config-failure][warning][DN of affected MO] BFD keepalive configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

## F2185 - fltPimRslfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2185][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2190 - fltDhcpClientAddressAssignmentFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2190][address-assignment-failed][major][DN of
affected MO] Node (ID [id]) is configured with invalid role [configNodeRole]
```

### 説明

この障害は、設定されたノード ロールがノードによってアドバタイズされたロールに一致しないときに発生します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 nodeIdentity ポリシーを正しいルールで再設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2194 - fltPconsRADeploymentStatusWithCtx

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2194][policy-deployment-failed][major][DN of affected
MO] Failed to deploy policy [polDn] to service [svc] on node [ctx]Failed to deploy
policy [polDn] to service [svc] on node [ctx]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F2226 - fltRtdmcRsFilterToRtMapPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2226][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2229 - fltFcRsVsanAttrResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2229][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2232 - fltInfraRsQosPfcIfPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2232][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2234 - fltInfraRsFcFabricPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2234][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2235 - fltInfraRsFclnstPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2235][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2238 - fltOpflexODevFaultInfoOperationalIssues****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2238][operational-issues][major][DN of affected MO]
Virtual Switch fault / [vleafIssues] / [faultDesc]
```

**説明**

この障害は、OpFlex デバイスに動作上の問題があるときに発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害の説明から、opflex デバイスに関する問題を解決します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2239 - fltOpflexIDepFaultInfoOperationalIssues****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2239][operational-issues][major][DN of affected MO]
Virtual Switch fault / [vleafIssues] / [faultDesc]
```

**説明**

この障害は、OpFlex エンド ポイントに動作上の問題があるときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害の説明から、エンドポイントに関する問題を解決します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2247 - fltVmmEpgAggrDeployFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2247][deployment-failed][major][DN of affected MO]
Deployment of trunk EPG [faultDKey] failed on domain [name] due to [deployIssues]
```

**説明**

この障害は、設定が欠落しているかまたは無効であるためトランク エンドポイント グループを導入できないと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 VLAN プールが VMM ドメインに関連付けられていることを確認します。
  - ステップ 2 トランク EPG のカプセル化ブロックが VLAN プール内のカプセル化ブロックの一部であることを確認します。
  - ステップ 3 障害メッセージを確認し、欠落している設定を追加するか、または無効な設定を削除します。
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2250 - fltIcmpRslfPolResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2250][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2251 - fltInfraRsQoSStdPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2251][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2274 - fltFabricRsNodeCtrlResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2274][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2275 - fltInfraRsL2PortSecurityPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2275][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2281 - fltFabricRsOLeafSToLeNodePGrpResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2281][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```



**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2282 - fltFabricRsOSpineSToSpNodePGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2282][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2283 - fltInfraRsOLeafSToAccNodePGrpResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2283][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2284 - fltFcRsVsanNsResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2284][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2299 - fltPimStaticRPEntryPolConflIssue

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2299][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

### 説明

この障害は、RP グループの範囲設定の欠落が原因で発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、検証エラーを修正するために RP グループの範囲設定を作成します。

## F2300 - fltAnalyticsRsCollectorAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2300][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2301 - fltAnalyticsRsProfAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2301][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2302 - fltAnalyticsRsRecordPAttResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2302][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2303 - fltAnalyticsRsMonitorAttResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2303][resolution-failed][warning][DN of affected MO] Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2305 - fltFvBDMulticastEnabledOnL2BD****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2305][config-error][warning][DN of affected MO] L3 routing must be enabled when multicast is allowed on the bridge domain
```

**説明**

この障害は、L3 ルーティングが無効になっているブリッジ ドメインでマルチキャストが許可されていると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 BD で L3 ルーティングを有効にするか(プロパティ "unicastRoute" を "yes" に設定)、またはマルチキャストを無効にします(プロパティ mcastAllow を "false" に設定)。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

**F2307 - fltPimMAFilterPolConfIssue****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2307][configuration-failed][minor][DN of affected MO] Configuration is invalid due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、無効なルート マップの設定が原因で発生します。送信元固有のルート マップのみ許可されます。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、ルート マップの設定を修正します。

**F2308 -fltPimBSRFilterPolConfIssue****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2308][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、無効なルート マップの設定が原因で発生します。送信元固有のルート マップのみ許可されます。

**推奨処置**

この障害が表示される場合、ルート マップの設定を修正します。

**F2327 -fltFvLocaleConfigurationFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2327][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
On node [id], fvMode is misconfiguredFor tenant [epgPKey], application profile
[epgPKey], application EPG [epgPKey] on node [id] fvMode misconfiguration
detected.For tenant [epgPKey], outside [epgPKey], external EPG [epgPKey] failed
on node [id] fvMode misconfiguration detected.For tenant [epgPKey], outside
[epgPKey], external EPG [epgPKey] failed on node [id] fvMode misconfiguration
detected.For tenant [epgPKey], management profile [epgPKey], in-band EPG [epgPKey]
failed on node [id] fvMode misconfiguration detected.For tenant [epgPKey],
management profile [epgPKey], out-band EPG [epgPKey] failed on node [id] fvMode
misconfiguration detected.
```

**説明**

:この障害は、指定されたノードで特定の EPg/外部 VLAN モードの設定が誤っているときに発生します

**推奨処置**

:この障害が表示される場合、次の処理を実行します。- 接続可能エンティティ プロファイルを使用するスタティック設定および EPg 導入で、一貫して同じ設定モードになっていることを確認します。指定された EPg/外部 VLAN については、モードはタグなし、またはすべてのノードインターフェイスでタグなしに一貫して設定される必要があります。前述の条件で問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。

## F2328 - fltInfraRsFclFPolResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2328][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2330 - fltPimExtPConflssue

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2330][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues]
```

### 説明

この障害は、外部 SVI インターフェイスを持つ layer 3 out で PIM が有効にされているために発生します。

### 推奨処置

この障害が表示される場合、障害を解決するために layer 3 out の設定を変更することができます。

## F2331 - fltIcmpResPStLimitRegEntryChange

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2331][protocol-icmp-state-limit-change][warning][DN
of affected MO] Regular entries exceeded the threshold for interface [id].Only
[availRegEntries] entries remaining
```

### 説明

この障害は、ステート制限の通常エントリが最大限度の 80% を超えると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F2332 - fttlgrpResPStLimitResEntryChange

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2332][protocol-igmp-state-limit-change][warning][DN of affected MO] Reserved entries exceeded the threshold for interface [id].Only [availRsvdEntries] entries remaining
```

### 説明

この障害は、ステート制限の予約済みエントリが最大限度の 80% を超えると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2333 - fttlgrpResPStLimitRegEntryEmpty

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2333][protocol-igmp-state-limit-change][warning][DN of affected MO] Regular entries exhausted for interface [id].Will use the available reserved entries
```

### 説明

この障害は、通常の制限エントリは使い果たされたが、予約済みエントリがまだ使用可能であるときに発生します。あるグループが予約済みエントリ用に設定されたルート マップと一致する場合、そのグループが学習され、それ以外は除去されます

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 IGMP グループの一部を手動で削除します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2334 - fttlgrpResPStLimitChangeDelGrps

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2334][protocol-igmp-state-limit-change][critical][DN of affected MO] IGMP State limit reached for interface [id].Please delete additional IGMP group entries manually
```

**説明**

この障害は、通常エントリと予約済みエントリが使い果たされた場合、またはユーザがステート制限を通常/予約済みの制限値が既存の設定より小さいか、あるいは既存の IGMP エントリの数より小さくなるように設定している場合に発生します。この障害が発生すると、追加グループは学習されません

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 一部の IGMP グループを手動で削除します
  - ステップ 2 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 3 BGP にエクスポートされるプレフィックスの数を減らします
  - ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2397 - fltSvcredirDestOperStFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2397][svcredir-provision-failed][major][DN of affected MO] PBR service source is in failed state, reason [operStQual].
```

**説明**

この障害は、PBR サービスの宛先が障害状態になると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
  - ステップ 2 設定の問題を確認します
  - ステップ 3 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 4 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
- 

**F2398 - fltSvccopyDestOperStFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2398][svccopy-provision-failed][major][DN of affected MO] copy service source is in failed state, reason [operStQual].
```

**説明**

この障害は、コピー サービスの宛先が障害状態になると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ハードウェアがこの機能をサポートしているかどうかを確認します
  - ステップ 2 設定の問題を確認します
  - ステップ 3 設定が正しいこと/完全であることを確認します
  - ステップ 4 ネットワーク接続を確認して、ポートが稼働していることを確かめます
- 

**F2399 - fltFvStorageIssuesConfig-failed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2399][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration failedConfiguration failed for [epgPKey] node [id] [pathName] on FEX
[extChId] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] node [id]
[pathName] due to [configQual]Configuration failed for node [id] [targetDn] due
to [configQual]Configuration failed for [tDn] due to [configQual]Configuration
failed for node [id] due to [configQual]Configuration failed for [epgPKey] due to
[configQual]Configuration failed for [epgDn] due to [configQual]
```

**説明**

この障害は、エンドポイントグループの設定が不完全または不適切であると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 設定を確認して問題を調べます
  - ステップ 2 insufficient-resources の場合、全体的にリソースが不足していることが原因です
  - ステップ 3 invalid-vsan の場合、この EPG カプセル化は EPG が設定されているドメインには無効です
  - ステップ 4 native-vsan-failure の場合、複数の VSAN がパスでネイティブとして設定されています
  - ステップ 5 詳細については、fv:StorageIssues のマニュアルを参照してください
  - ステップ 6 エンドポイントグループの設定が正しく、完全であることを確認します
  - ステップ 7 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

**F2404 - fltPimDomNwIssue****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2404][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [nwIssues]
```

**説明**

この障害は、マルチキャスト構成をサポートしていないリーフに導入されている VRF で PIM が有効にされているために発生します。



### 推奨処置

この障害が表示される場合、マルチキャストをサポートしていないリーフに導入されている VRF で PIM を無効にします。

## F2405 - fltL2VfclfPortDownVfc

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2405][interface-down][major][DN of affected MO] Port is down, reason:[operStQual]
```

### 説明

この障害は、VFC ポートがダウンすると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートがダウンした原因を確認して、問題を解決します
  - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2406 - fltL2PortSecurityPolDefMacLimitHit

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2406][mac-limits-exceeded][major][DN of affected MO] Learning is disabled on if [name]
```

### 説明

この障害は、エンドポイントの学習がインターフェイス上で無効にされると発生します

### 推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 このインターフェイス上で学習された MAC の合計数を確認します
  - ステップ 2 ポートセキュリティ違反を切り替えるか、このインターフェイス上で学習できる MAC に設定されている最大限度を変更します
  - ステップ 3 最大限度が設定されていない場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F2407 - fltL2MacCktEpMacCktEpConfigFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2407][macckt-ep-provisioning-failed][major][DN of affected MO] MacCktEP provisioning failure
```

### 説明

この障害は、MacCktEP 設定が失敗すると発生します

### 推奨処置

この障害が常に発生する場合は、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ハードウェアがこの設定をサポートしているかどうかを確認します
  - ステップ 2 ネットワーク接続が正常であれば、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2409 - fltFvBDInvalidConfigOnBD

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2409][config-error][warning][DN of affected MO] Configuration is invalid due to [configIssues].
```

### 説明

この障害は、ブリッジ ドメインに固有の設定エラーがあるが、igmpsnoop が無効にされていると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 「igmpsnoop is disabled on multicast enabled BD」エラーの場合、igmpsnoop を有効にする (igmp:SnoopPol で adminSt を設定する)か、マルチキャストを無効にします(プロパティ mcastAllow を [false] に設定します)
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
- 

## F2421 - fltEqptdiagSubjOperStFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2421][equipment-diags-failed][minor][DN of affected MO] Diagnostics test failed. reason:[operStQual]
```

**説明**

この障害は、診断テストが失敗すると発生します。

**推奨処置**

失敗した診断テストでは、エラーがポート、カード (FRU)、またはスイッチ全体に分離されます。port-level errors の場合、ポートが無効状態にされます。カードまたはスイッチ レベルのエラーの場合、ハードウェアを交換する前に既知のソフトウェアの問題を排除するために、スイッチ上の show techsupport コマンドの出力を収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F2428 - fltCompHvOperationalIssues****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2428][operational-issues][major][DN of affected MO]
Operational issues detected on Host: [name] for controller: [hostOrIp] with name
[name] in datacenter [rootContName] in domain [domName] error: [[operIssues]]
```

**説明**

この障害は、ホストの opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 opflex チャンネルを起動して元の状態に戻します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2437 - fltL2VfclFPortVsanDownVfc****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2437][interface-down][minor][DN of affected MO]
PortVsan not Up , reason:[operStQual]
```

**説明**

この障害は、VFC portVsan がダウンすると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ポートがダウンした原因を確認して、問題を解決します
  - ステップ 2 設定を削除するか、ポートが使用中でない場合はポートを管理上シャットダウンします
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F2438 - fltVsanmgrInstVsanCreateFailedLimitReached

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2438][vsan-failure][minor][DN of affected MO]
Configured Vsan not UP , reason:Vsan configuration limit exceeded
```

### 説明

この障害は、作成された VSAN の数がノード上で許容制限を超えると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 許可される VSAN の数を確認し、未使用の VSAN をノードから削除します
  - ステップ 2 最初にサポートされる数よりも多くの VSAN を設定した場合、サポートされる数の VSAN が作成され、スイッチの再ロード後に作業中の VSAN を失う可能性があることに注意してください。
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、**Cisco TAC** にお問い合わせください。
- 

## F2444 - fltOspfADomMaxEcmpExceeded

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2444][protocol-ospf-limits-exceeded][warning][DN of
affected MO] Maximum ECMP Configuration [maxEcmp] has exceeded the recommended
limit
```

### 説明

この障害は、最大パス設定が推奨値を超えると発生します

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F2445 - fltL2RsSrvExtIfMapTrafficMapConfigFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2445][traffic-map-config-fail][warning][DN of
affected MO] Traffic map configuration failed, reason:[configStatus]
```

### 説明

この障害は、トラフィック マップの設定が失敗すると発生します

**推奨処置**

この障害が表示される場合、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1** 設定されている NP ポートが現在のものと同じであることを確認します
- ステップ 2** トラフィック マップの設定を削除し、F ポートをシャットダウンしてから、トラフィック マップを再度設定します
- 

**F2446 - fltL1PhysIfPortNonDefaultFECMode****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2446][interface-non-default-fecmode][major][DN of affected MO] Port has a non-default FEC mode configured
```

**説明**

この障害は、ポートがファブリックによって使用され、FEC モードが継承されないときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1** 継承する FEC モードを設定します
- 

**F2447 - fltL2RsSrvExtIfMapNpvCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2447][config-failure][warning][DN of affected MO] NPV Traffic Map Configure Failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再実行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F2467 - fltL2VfclFcoemgrCfgCtrl****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2467][config-failure][warning][DN of affected MO] vfc port configuration failure
```

**説明**

この障害は、ハードウェアのプログラミングの失敗が原因で発生します

**推奨処置**

システムはハードウェアのプログラミングを定期的に再試行します。障害の原因がハードウェア リソースの不足である場合は、既存の設定を削除または簡素化して、リソースを解放します。

**F2481 - flltGmpRsSnoopAccessGroupFilterRMapResolveFail****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2481][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tRn] of class [tCl] in context [tContextDn]
```

**説明**

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

**推奨処置**

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

**F2506 - flltL2CktEpAllowUseegNotSupported****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2506][epg-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] Allow Useeg on EPG is not supported in this platform
```

**説明**

この障害は、サポートされていないプラットフォームでマイクロセグメンテーションの許可が EPG に対して有効にされているときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 この EPG に対するマイクロセグメンテーションの許可をクリアします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2507 - flltL2CktEpProxyArpNotSupported****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2507][epg-provisioning-failed][warning][DN of
affected MO] Proxy Arp on EPG is not supported in this platform
```

**説明**

この障害は、サポートされていないプラットフォームでプロキシ ARP が EPG に対して有効にされているときに発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 この EPG に対するプロキシ ARP をクリアします
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2508 - fltL2CktEpProxyArpWithoutIsolationNotSupported****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2508][epg-provisioning-failed][warning][DN of affected MO] Without enforcing intra-epg isolation, Proxy Arp on EPG is not supported
```

**説明**

この障害は、EPG 内分離が適用されていないが、プロキシ ARP が EPG に対して有効にされているときに発生します。

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 この EPG に対するプロキシ ARP をクリアします
  - ステップ 2 または、この EPG に対して適用されている EPG 内分離を有効にします
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2511 - fltIgmpsnoopQuerierStQuerierIpConflict****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2511][querier-layer2-layer3-conflict][warning][DN of affected MO] Switch querier has the same IP address as the SVI querier. Configure a different IP address / remove config when routing is enabled
```

**説明**

この障害は、スイッチ クエリアが BD SVI クエリアと同じであると発生します

**推奨処置**

この障害を解決するために、別のスイッチ クエリア IP アドレスを設定するか、またはルーティングが有効にされている場合はスイッチ クエリアの設定を削除します

- 
- ステップ 1 スイッチ(レイヤ 2)クエリアに SVI クエリアとは別の IP を設定するか、またはルーティングが有効にされている場合はスイッチ クエリアの設定を削除します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2514 - fltFabricLocaleConfigurationFailed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2514][configuration-failed][minor][DN of affected MO]
An out of service policy configuration has not been deployed on node [id], because:
[deplSt]RsOosPath has not been deployed on controller/node [id] because:
[deplSt]RsOosSlot has not been deployed on controller/node [id] because: [deplSt]
```

### 説明

この障害は、アウトオブサービス ポリシーが作成されたが、それらのポリシーが 1 つ以上のファブリック ノードに導入されていないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 対応するファブリック ノードにポリシーを受信する準備が整っていることを確認します
  - ステップ 2 対応するファブリック ノードがポリシーで指定された POD の一部であることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2531 - fltFvRsDomAttInvalidConfigOnRsDomAtt

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2531][config-error][minor][DN of affected MO]
Configuration is invalid due to [configIssues].
```

### 説明

この障害は、EPG から VMM へのドメイン関連付けに固有の設定エラーがあるときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 導入の緊急度を「即時」に変更し、障害がクリアされたかどうかを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください
-



## F2532 - fltIcmpStRepPStReportPolLimit

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2532][static-report-masklen-lesser][warning][DN of affected MO] Static report policy has masklen lesser than 24.Please provide masklen = 24
```

### 説明

この障害は、IGMP 静的グループ ポリシーのグループ マスクが 24 未満のときに発生します

### 推奨処置

この障害を解決するには、静的グループ ポリシー ルート マップのグループ マスクを 24 以上に設定します

- 
- ステップ 1 静的グループ ポリシー ルート マップでグループ マスク長を 24 以上に設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2533 - fltMcpIfMCPLoPrioLoopDetectedPerVlan

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2533][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of affected MO] Loop is detected on lower priority MCP interface [id] in [loopDetVlan]
```

### 説明

この障害は、ループが検出されると発生します

### 推奨処置

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2534 - fltMcpIfMCPHiPrioLoopDetectedPerVlan

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F2534][protocol-mcp-topology-anomaly][critical][DN of affected MO] Loop is detected on higher priority MCP interface [id] in [loopDetVlan]
```

### 説明

この障害は、ループが検出されると発生します

**推奨処置**

この障害から回復するには、次の処理を実行します

- 
- ステップ 1 ノードおよびピア上のネットワーク トポロジおよび VLAN 設定を確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを生成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F2542 -fltAnalyticsControllerInstallationFailed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG
[F2542][analytics-agent-image-installation-failed][major][DN of affected MO]
Image installation failed reason:[InstallOperStQual]
```

**説明**

この障害は、分析エージェント イメージのインストールがスイッチで失敗すると発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F2543 -fltDhcpClientInvalidConfiguration****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2543][invalid-configuration][major][DN of affected MO]
Node [nodeId] with PodID [podId] has invalid configuration due to [configIssues]
```

**説明**

この障害は、提供される podid が存在しないと発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 podid を設定します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F2547 - fltPconsRAInvalidNodeIdPodId

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2547][nodeid-not-in-pod][major][DN of affected MO]
Specified node not present in the specified pod [ctx]Specified node not present
in the specified pod [ctx]
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

## F2560 - fltAaaCtrlrFipsStateCtrlr\_fips\_mode\_changed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2560][change-in-fips-state][minor][DN of affected MO]
Fips mode changed.Reboot needed
```

### 説明

この障害は、FIPS 140-2 がノードで有効または無効にされると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、ノードのリブートが必要になります

- 
- ステップ 1 同様のエラーがファブリック内の他のノードで生成されるかどうかを確認します
  - ステップ 2 この障害が表示されるすべてのノードをリブートします
- 

## F2561 - fltAaaFabricSecNode\_fips\_mode\_changed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2561][change-in-fips-state][minor][DN of affected MO]
Fips mode changed.Reboot needed
```

### 説明

この障害は、FIPS 140-2 がスイッチ ノードで有効または無効にされると発生します

### 推奨処置

この障害が表示される場合、ノードのリブートが必要になります

- 
- ステップ 1 同様のエラーがファブリック内の他のノードで生成されるかどうかを確認します
- ステップ 2 この障害が表示されるすべてのノードをリブートします
- 

## F2562 - fltPolRsCtrlrFipsModeResolveFail

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F2562][resolution-failed][warning][DN of affected MO]
Failed to form relation to MO [tDn] of class [tCl]
```

### 説明

オブジェクトが、検出されないオブジェクトを参照しています。

### 推奨処置

参照されたオブジェクトが存在し、リレーション オブジェクトで名前のスペルが正しいことを確認します。

## F2563 - fltCallhomeDestReachStateCallhomeDestReachState

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F2563][callhome-msg-failure][minor][DN of affected MO]
Callhome message failed to send to destination [email].Please check smtp server
config
```

### 説明

この障害は、宛先への callhome メッセージの送信が成功しないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 宛先の情報が正しいことを確認します。
- ステップ 2 宛先がファブリックから到達可能 (ping/ssh) で、DNS エントリが正しく設定されていることを確認します。
- ステップ 3 syslog の宛先を削除して、再設定することもできます。
- ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F2573 - fltTopSystemOobMgmtIPInUse

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F2573][oobmgmt-ip-in-use][major][DN of affected MO]
[oobMgmtAddr] of [name] is already in use.
```

**説明**

この障害は、コントローラのアウトオブバンド管理 IP アドレスが使用中のため(ローカルまたはリモート)に割り当てることができないときに発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** この IP を使用しているインターフェイスを特定します。例:Linux ユーティリティ 'arping' を使用して、IP アドレス `arping -I oobmgmt -c 1` を使用するインターフェイスの MAC アドレスを検索します
- ステップ 2** 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Connect****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][connect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Connect)
```

**説明**

この障害は、コントローラの接続ステージに失敗すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** コントローラ名、IP アドレス、およびログイン クレデンシャルが正しいことを確認します
- ステップ 2** この段階は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetInventory****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][get-inventory-failed][warning][DN of affected
MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Inventory pull stage for VM Controller: [name] VM
Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetInventory)
```

**説明**

この障害は、インベントリの取得ステージに失敗すると発生します。

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:GetTimestamp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][get-timestamp-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Get Current Timestamp stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetTimestamp)
```

### 説明

この障害は、コントローラ時間の取得ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Init

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][init-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Init stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Init)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:Online

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][online-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Online stage VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Online)
```

### 説明

この障害は、オンライン ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:PostInventory

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][post-inventory-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Post Inventory stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:PostInventory)
```

### 説明

この障害は、インベントリのポスト ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16438 - fsmStFailCompCtrlrAdd:SubscribeEvents

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16438][subscribe-events-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Event Registration stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:SubscribeEvents)
```

### 説明

この障害は、イベントの登録ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][cleanup-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:Cleanup)
```

### 説明

この障害は、最初のクリーンアップ ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Cleanup2

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][cleanup2-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Extended Cleanup stage for VM Controller: [name] VM
Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup2)
```

### 説明

この障害は、2 番目のクリーンアップ ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Disconnect

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][disconnect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Disconnect)
```

### 説明

この障害は、切断ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:MitClean

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][mit-clean-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: MIT cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:MitClean)
```

### 説明

この障害は、MIT の消去ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください



## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:Offline

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][offline-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Offline stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:Offline)
```

### 説明

この障害は、オフライン ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F16443 - fsmStFailCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F16443][un-subscribe-events-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unsubscribe Events stage VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents)
```

### 説明

この障害は、イベントの登録解除ステージに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Connect

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][connect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmmgr:CompCtrlrAdd:Connect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetInventory

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][get-inventory-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Inventory pull stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetInventory)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:GetTimestamp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][get-timestamp-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Get Current Timestamp stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:GetTimestamp)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Init

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][init-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Init stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Init)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:Online

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][online-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Online stage VM Controller: [name] VM Domain: [domName]
VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:Online)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:PostInventory

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][post-inventory-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Post Inventory stage for VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:PostInventory)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540726 - fsmRmtErrCompCtrlrAdd:SubscribeEvents

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540726][subscribe-events-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Event Registration stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd:SubscribeEvents)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][cleanup-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Cleanup2

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][cleanup2-failed][warning][DN of affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Extended Cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error: [remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Cleanup2)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Disconnect

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][disconnect-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Disconnect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:MitClean

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][mit-clean-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: MIT cleanup stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:MitClean)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:Offline

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][offline-failed][warning][DN of affected MO]
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Offline stage for VM Controller: [name] VM Domain:
[domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:Offline)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F540731 - fsmRmtErrCompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-4-SYSTEM_MSG [F540731][un-subscribe-events-failed][warning][DN of
affected MO] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unsubscribe Events stage VM Controller:
[name] VM Domain: [domName] VM Provider: [name] Error:
[remoteErrMsg] (FSM-STAGE:ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove:UnSubscribeEvents)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F606210 - fsmFailResConsumerRegister

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606210][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerRegister
```

### 説明

この障害は、リソース コンシューマの登録 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606211 - fsmFailResConsumerUnregister

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606211][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerUnregister
```

### 説明

この障害は、リソース コンシューマの登録解除(ID/リソースのトラッキングに使用)に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606212 - fsmFailTagInstConfDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606212][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagInstConfDef
```

### 説明

この障害は、タグの参照設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606213 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606213][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasInstConfAliasDef
```

### 説明

この障害は、エイリアスの参照設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606214 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606214][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasDelInstDelAliasDef
```

**説明**

この障害は、エイリアスの参照の削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606220 - fsmFailIdentSourceRelease****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606220][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:IdentSourceRelease
```

**説明**

この障害は、内部識別子のリリースに失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606233 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606233][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:DbgexpNodeStatusRemoveFile
```

**説明**

この障害は、エクスポート ファイル名をリモートの場所にある正しい APIC に送信できないと発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606234 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606234][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:SvccoreACoreSendCoreInfo
```

**説明**

この障害は、コア MO 情報を正しいモジュールに送信するタスクが失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F606234 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606234][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:SvccoreNodeSendCoreInfo
```

### 説明

この障害は、ノードから APIC にコア情報を報告するタスクが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606236 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606236][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:extXMLApi:AaaUserResetAdminPasswd
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F606242 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606242][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareSourcePopulateRepo
```

### 説明

この障害は、ダウンロードされたイメージに関する情報を更新できないと発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606243 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606243][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareDownloadPopulateDownload
```

### 説明

この障害は、ダウンロードに関する情報を更新できないと発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606245 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606245][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:DbgexpNodeStatusReportNodeStatus
```

### 説明

この障害は、ノードから APIC にエクスポート ステータスを報告するタスクが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606253 - fsmFailPconsResolverResolve

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606253][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverResolve
```

### 説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606262 - fsmFailCompCtrlrAdd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606262][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd
```

**説明**

この障害は、コントローラ追加操作の FSM に障害が起きると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに繰り返し発生する障害があるかどうかを確認します
  - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F606267 - fsmFailCompCtrlrRemove

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606267][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove
```

**説明**

この障害は、コントローラ削除操作の FSM に障害が起きると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに障害があるかどうかを確認します
  - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F606274 - fsmFailTopSystemSendTopSystem

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606274][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemSendTopSystem
```

**説明**

この障害は、トポロジマネージャに上位システムの変更を送信すると発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606277 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606277][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning
```

### 説明

この障害は、コントローラの `firmwareCtrlrRunning` オブジェクトを `firmwareFwStatusCont fails` に送信すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606278 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606278][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:MaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素がスケジューラにアップグレード要求を送信できないときに発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606279 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606279][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareFirmwareLoadCatalog
```

### 説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606347 - fsmFailCompEpPDAddorDelExtPol

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606347][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPDAddorDelExtPol
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラのポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606348 - fsmFailCompVNicPDDefVNicUpdate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606348][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompVNicPDDefVNicUpdate
```

**説明**

この障害は、vNIC プロファイル定義の更新に失敗すると発生しますこれは通常、ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていない場合に発生します

**推奨処置**

ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていることを確認します。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606349 - fsmFailHvsExtPolUpdate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606349][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsExtPolUpdate
```

**説明**

この障害は、vShield コントローラから vCenter コントローラに外部ポリシー情報を送信できないときに発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606350 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606350][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:LacpLagPolDefUpdateLacp
```

**説明**

この障害は、DVS での LACP ラグ ポリシーの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606351 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606351][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPolContUpdateCtrlrPol
```

**説明**

この障害は、DVS でのコントローラ ポリシー コンテナの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606352 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606352][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompStatsPolUpdateStatsPol
```

**説明**

この障害は、コントローラの統計情報モニタリング ポリシーの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606353 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606353][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:FvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst
```

**説明**

この障害は、コントローラの VXLAN プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606354 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606354][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:FvnsMcastAddrInstDefAddorDel
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラのマルチキャスト アドレス プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606359 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606359][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup
```

### 説明

この障害は、コントローラのアップリンク ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606360 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606360][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsLNodeAddorDelVtepPortGroup
```

### 説明

この障害は、コントローラの VTEP ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606361 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606361][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompHpNicAddorDelVtepNic
```

**説明**

この障害は、VTEP NIC の追加/削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606365 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606365][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdatePathEp
```

**説明**

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606365 - fsmFailVpclfUpdatePathEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606365][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdatePathEp
```

**説明**

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606367 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606367][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicUpdateHostVendorConfig
```

**説明**

この障害は、ホスト ベンダーの設定の更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F606369 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606369][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsExtPolSetExtPolInfo
```

### 説明

この障害は、コントローラの外部ポリシー情報の設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606371 - fsmFailCompEpPCConnResolveEPgAdj

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606371][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompEpPCConnResolveEPgAdj
```

### 説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するエンドポイントの接続/切り離しの更新に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606379 - fsmFailCompCtrlrFindCluster

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606379][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompCtrlrFindCluster
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタのすべてのホストの物理 NIC のうち 1 つ以上が DVS に接続されていることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
-

## F606386 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606386][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrHandleObjUpd
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタ追加メッセージの送信に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606389 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606389][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrPrepareLNode
```

### 説明

この障害は、vShield コントローラ用の DVS 準備タスクに失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 vShield が vCenter に関連付けられており、vShield から到達可能であることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F606391 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606391][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHvGetHpNicAdj
```

### 説明

この障害は、ホスト上の物理アダプタに関する LLDP/CDP 隣接関係の情報が検出されないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 DVS、vCenter、およびホストに接続されている物理スイッチでの LLDP の設定を確認します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F606392 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606392][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:CompMgmtNicGetMgmtNicIp
```

### 説明

この障害は、ホスト上のインターフェイスの IP アドレスを検出できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ホストのネットワーク接続を確認します。
- ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
- 

## F606395 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606395][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:CompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo
```

### 説明

この障害は、vCloud Director から vCenter のハイパーリンク参照を取得する際にエラーが検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 vCenter が vCloud Director に関連付けられていることを確認します。関連付けられていない場合は、vCenter を再接続します
- ステップ 2 vCloud RestAPI を使用して vCenter のハイパーリンク参照を取得できることを確認します
- ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-

## F606430 - fsmFailMaintNodeInMaintCanUpgrade

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606430][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:MaintNodeInMaintCanUpgrade
```

### 説明

この障害は、CanUpgrade ハンドシェイクに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606434 - fsmFailLldpIfLldpDiscovery

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606434][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpIfLldpDiscovery
```

### 説明

この障害は、LLDP のディスカバリで Adrelay の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606435 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606435][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpWaitForEpP
```

### 説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのダウンロード待機に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606436 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606436][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsRtNicAdjReportLooseNode
```

**説明**

この障害は、トポロジ マネージャへのルーズ ノード レポートの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

この障害は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606436 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606436][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportLooseNode
```

**説明**

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド ノード)のディスカバリまたは更新に関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606483 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606483][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportInitiate
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606484 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606484][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606486 - fsmFailSysdebugCoreDownload****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606486][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugCoreDownload
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606486 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606486][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDownload
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606487 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606487][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugLogControlEpLogControlPersist
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F606565 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606565][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch
```

### 説明

この障害は、スイッチへのデコミッション メッセージの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606566 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606566][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeTopoCleanup
```

### 説明

この障害は、ノード要求の削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606567 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606567][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricDecommissionJobPmCleanup
```

### 説明

この障害は、ポリシーのクリーンアップ要求の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606597 - fsmFailDhcpDiscNodeReport

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606597][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DhcpDiscNodeReport
```

### 説明

この障害は、DHCP が検出したノードに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606615 - fsmFailVzFilterConfRFltP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606615][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzFilterConfRFltP
```

### 説明

この障害は、フィルタ プロファイルの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606616 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFltPAggr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606616][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzFltTaskAggrConfRFltPAggr
```

### 説明

この障害は、集約されたフィルタに対するフィルタ プロファイルの設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606617 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606617][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd
```



**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイルのリモート EPG コントラクトの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606640 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606640][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

**説明**

この障害は、EPG の設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606640 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606640][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

**説明**

この障害は、コンテキスト用の EPG コレクションの設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606643 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606643][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzTabooCreateAnyTaboo
```

**説明**

この障害は、禁止エントリをリモート EPG に提供できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606644 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606644][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzBrCPVzForceConfig
```

### 説明

この障害は、従属する L4-L7 サービス グラフ テンプレートの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606655 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606655][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DhcpRsProvUpdDhcpProvAddress
```

### 説明

この障害は、DHCP プロバイダ アドレスの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F606664 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpcId

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraNodeCfgManageVpcId
```

### 説明

この障害は、バーチャル ポート チャンネル ID の割り当てに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606666 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606666][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpManageVIP
```

### 説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606667 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606667][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricNodePEpManageProtectionChainIP
```

### 説明

この障害は、保護チェーン IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606668 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606668][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPSendNodeList
```

### 説明

この障害は、コントローラおよびノードのリストの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606669 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606669][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers
```

**説明**

この障害は、techsupport コレクションに関するコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606670 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606670][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers
```

**説明**

この障害は、on-demand コレクションに関するコントローラ トラッカ リストの削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606671 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606671][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpEpAttachorDetach
```

**説明**

この障害は、エンドポイントの接続または切り離しの通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606674 - fsmFailTagRefDelInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606674][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:TagRefDelInst
```

**説明**

この障害は、タグの参照対象の削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606725 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606725][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdateVpcProtLink
```

### 説明

この障害は、バーチャルポートチャネルインターフェイス情報の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606755 - fsmFailFvEPgEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606755][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvEPgEpP
```

### 説明

この障害は、エンドポイントプロファイル定義 (EpP) の設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

これは内部システムタスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606757 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606757][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvEPgUpdMgmtDeplCont
```

### 説明

この障害は、デバイス クラスタ インターフェイスを備えたインバンド管理 epg の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606758 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606758][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtProvProvDhcpUpd
```

**説明**

この障害は、現在のブリッジ ドメインに関連する DHCP プロバイダの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606761 - fsmFailFvAEpDefEndPointUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606761][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEpDefEndPointUpd
```

**説明**

この障害は、エンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606764 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:CompRsCtrlrPEpPDUUpd
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラへの EpG の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606764 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRsDomAttEpPDUUpd
```

**説明**

この障害は、ドメインに対するエンドポイント プロファイル定義 (EpPD) の設定に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606764 - fsmFailVnsEPpInfoEpPDUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEpPDUpd
```

### 説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606765 - fsmFailVmmCtrlrPConfig

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606765][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmCtrlrPConfig
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラへの設定の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606766 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606766][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraEpPDSendDomDefToEpP
```

### 説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606833 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606833][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard
```

**説明**

この障害は、インフラから管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606834 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606834][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard
```

**説明**

この障害は、インフラからアウトオブバンド管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606835 - fsmFailMgmtOoB0obEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606835][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoB0obEpP
```

**説明**

この障害は、アウトオブバンド エンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606836 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606836][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct
```

**説明**

この障害は、コントラクトへのアウトオブバンド プロバイダ情報の送信に失敗すると発生します



### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606837 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606837][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct
```

### 説明

この障害は、コントラクトへの EPG のコンシューマ情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606840 - fsmFailPresResolverResolverRepl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606840][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresResolverResolverRepl
```

### 説明

この障害は、リゾルバのハンドル複製に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606842 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606842][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SpanSrcReportSpanSrcDef
```

### 説明

この障害は、SPAN 送信元に関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606843 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606843][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef
```

### 説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606844 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606844][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtDestEpgSpanEpg
```

### 説明

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606845 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606845][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacEpgSummaryReportODACDef
```

### 説明

この障害は、オンデマンドアトミック カウンタ ポリシーに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606871 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606871][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateTopSystem
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム変更通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606872 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606872][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateFabricNode
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606875 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606875][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem
```

### 説明

この障害は、デバッグ要素に対するリモート ポート情報の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F606897 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606897][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:TestinfralabFreebiesReportFreebies
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606899 - fsmFailSyntheticContextTest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606899][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606900 - fsmFailSyntheticContextLocalTest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606900][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextLocalTest
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606901 - fsmFailSyntheticContextTest2****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606901][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest2
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606902 - fsmFailSyntheticContextTest3****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606902][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest3
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F606910 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606910][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp
```

**説明**

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポートへの EPG の導入に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F606911 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F606911][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP
```

**説明**

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポリシーをドメインに送信できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607041 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607041][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgLegacyEpP
```

**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイルをレガシー モード用に更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607041 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607041][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefLegacyEpP
```

**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイルをサービス グラフ内部 EPG 用に更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607045 - fsmFailVnsEPpInfoEPpInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607045][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEPpInfo
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフから削除できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607048 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607048][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstVDevUpdGraphInst
```

**説明**

この障害は、スクリプトハンドラに対する仮想デバイス設定を更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607050 - fsmFailVzACollectionProcessContract****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607050][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzACollectionProcessContract
```

**説明**

この障害は、関連するサービス グラフのレンダリングに失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607450 - fsmFailTopSystemControllerChassis****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607450][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemControllerChassis
```

**説明**

この障害は、トポロジ マネージャにシャーシに関する上位システムの変更を送信すると発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607451 - fsmFailTopSystemSwitchChassis

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607451][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemSwitchChassis
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシャーシ変更通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607479 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607479][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:PconsResolverResolveAllPolicies
```

### 説明

この障害は、強制されたポリシー解決に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607480 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607480][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:eventmgr:CallhomeInvPUpdateCallhomeInvP
```

### 説明

この障害は、callhome インベントリ ポリシーの実行ステータスの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607481 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607481][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsLDevInstVDevUpd
```



**説明**

この障害は、スクリプト ハンドラでのデバイス設定の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607493 - fsmFailMgmtInstPEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607493][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInstPEpP
```

**説明**

この障害は、管理 EPG に関するエンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607496 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607496][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM
```

**説明**

この障害は、ポリシー マネージャに対してファブリック ノードのサブスクリプションの削除を送信できないときに発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607514 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607514][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile
```

**説明**

この障害は、オンデマンド アトミック カウンタ ポリシーの通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607560 - fsmFailFabricNodeIdentPSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeIdentPSend
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノード メンバー情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607560 - fsmFailFabricNodeInfoSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeInfoSend
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素へのファブリック ノード情報データの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607560 - fsmFailFabricNodeSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607560][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeSend
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素へのルート ファブリック ノードの変更の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607563 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607563][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo
```

**説明**

この障害は、サービス スクリプトに従ったランタイム情報の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607564 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607564][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateRunningVer
```

**説明**

この障害は、実行中のソフトウェア バージョンの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607571 - fsmFailAaaDomainRefPushDomainRefsToRbacEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607571][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:AaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp
```

**説明**

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607574 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607574][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrap
```

**説明**

この障害は、ポリシー登録が未完了で、ポートを稼働できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607575 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607575][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone
```

### 説明

この障害は、ポリシー導入の完了についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607588 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607588][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareAutoloadCatalog
```

### 説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607589 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607589][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask
```

### 説明

この障害は、ブートストラップの完了後にポートの起動に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607590 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607590][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef
```

**説明**

この障害は、スタティック ルートを設定したブリッジ ドメインの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607591 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607591][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef
```

**説明**

この障害は、禁止設定によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607592 - fsmFailFvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607592][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef
```

**説明**

この障害は、EPG サマリ情報によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607603 - fsmFailDhcpClientUpdateFnv****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607603][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientUpdateFnv
```

**説明**

この障害は、ファブリック ノード ベクトルの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607610 - fsmFailFvInBEpPInBUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607610][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FvInBEpPInBUpd
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607620 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607620][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevCtxReRenderGraph
```

### 説明

この障害は、コントラクト モジュールへのメッセージの送信に失敗し、グラフ インスタンスを再レンダリングできないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607623 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607623][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDHolder
```

### 説明

この障害は、ブリッジ ドメイン コンテナの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607628 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607628][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct
```

### 説明

この障害は、コントラクトまたはバンドル インターフェイスの設定をコントラクトまたはバンドルに提供できないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607632 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607632][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeTaskHolderSubscribeToPM
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素を使用してファブリック ノード サブスクリプションをポリシー マネージャに送信できないときに発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607660 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607660][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricProtGEpVPcRegisterForNotification
```

### 説明

この障害は、ノード通知の登録に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607661 - fsmFailTagRefUpdateAlias

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607661][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagRefUpdateAlias
```

**説明**

この障害は、エイリアス インスタンスの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607664 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCMgmtNatCreate
```

**説明**

この障害は、具象デバイス管理インターフェイスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607664 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607664][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCtrlrEpNatCreate
```

**説明**

この障害は、コントローラ アプライアンスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607666 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607666][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportPathGrp
```

**説明**

この障害は、外部接続されたノード上のファブリック パス グループの報告に失敗すると発生します



### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607667 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607667][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:CallhomeInvTaskSendInventory
```

### 説明

この障害は、callhome インベントリの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607670 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607670][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpSpineProxyCreate
```

### 説明

この障害は、スパイン プロキシ作成の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607684 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607684][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct
```

### 説明

この障害は、プライベート ネットワーク構成をリモート コントラクト コレクションで更新できないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607689 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607689][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToAnySvcFltUpd
```

### 説明

この障害は、L3 ネットワークの Any に関するサービス グラフ関連フィルタの更新が失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607689 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607689][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToEPgSvcFltUpd
```

### 説明

この障害は、EPg から L4-L7 サービス グラフへのトラフィックを許可するために必要なセキュリティ フィルタをリーフにダウンロードできないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607690 - fsmFailAaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607690][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:AaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp
```

### 説明

この障害は、ポリシー マネージャへのセキュリティ ドメイン設定の更新に失敗すると発生します。これはシステムで使用される内部タスクです。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607725 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUpdS

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607725][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEpPDUpdS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607726 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607726][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEPpInfoS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフ上で設定できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607727 - fsmFailVnsREPpInfoAllocateEncap****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607727][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPpInfoAllocateEncap
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F607728 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevId****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607728][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstAllocateVDevId
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F607729 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607729][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstConsRemoveVGrp
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F607730 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607730][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstRemoveVDev
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F607746 - fsmFailL3extRtLIfCtxToOutRoutePeering****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607746][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extRtLIfCtxToOutRoutePeering
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607750 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607750][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateGipoPool
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607783 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607783][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricVpcResourceReleaseVIP
```

### 説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607794 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607794][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdateProtPathEp
```

### 説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607846 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607846][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderSendToTM
```

**説明**

この障害は、トポロジマネージャへのファブリック ノードの削除の送信に失敗すると発生します。

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607861 - fsmFailVmmRsAEPsSendPreProv****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607861][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmRsAEPsSendPreProv
```

**説明**

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607874 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607874][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoEpPDUpdSH
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607875 - fsmFailVnsSHSEpInfoEpPDUpdSHS

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607875][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHSEpInfoEpPDUpdSHS
```

### 説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607876 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607876][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefConsUpdateSHS
```

### 説明

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607891 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607891][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgEpCPUpd
```

### 説明

この障害は、コンテナの下での基準情報の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F607897 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607897][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup
```

**説明**

この障害は、コントローラのブラック ホール ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607905 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607905][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoValidateEncap
```

**説明**

この障害は、システムがこのオブジェクトの VLAN カプセル化を検証できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607928 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607928][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef
```

**説明**

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607940 - fsmFailConfigSubJobFetchTree****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607940][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchTree
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607941 - fsmFailConfigSubJobApplyTree

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607941][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobApplyTree
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607942 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607942][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobPrepareRollback
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F607943 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607943][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp
```

### 説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F607945 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F607945][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef
```

**説明**

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608054 - fsmFailPconsLocationSyncWithQuorum****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608054][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:PconsLocationSyncWithQuorum
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608059 - fsmFailDlgtDelegateExcutePostponed****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608059][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DlgtDelegateExcutePostponed
```

**説明**

この障害は、1 つのモジュールが特にビジー状態であるためにタスクが失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608065 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608065][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard
```

### 説明

この障害は、パスのエンドポイントのクリーンアップに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608066 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608066][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp
```

### 説明

この障害は、パスのエンドポイントの削除要求に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608076 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608076][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool
```

### 説明

この障害は、コンテキスト ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608076 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608076][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzProvDefClassIdFromSharedPool
```

**説明**

この障害は、EPG ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608078 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608078][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvcapScopeRegUpdateScopeLimits
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608091 - fsmFailFabricSetupPUpdatePodConnPDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608091][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricSetupPUpdatePodConnPDef
```

**説明**

この障害は、fabric:SetupPol のプロビジョニングに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608102 - fsmFailConfigSubJobImportIds****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608102][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportIds
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608103 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608103][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocRefreshPolicies
```

### 説明

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608104 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608104][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocSyncConfig
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608107 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608107][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:politymgr:RecoveryReconcileNodeReconcileConfig
```

### 説明

この障害は、ポリシーの調整についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608128 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608128][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpDetachUnknownEp
```

**説明**

この障害は、切り離しの通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608132 - fsmFailOpflexpPolicyConsumerPolicyDemand****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608132][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:OpflexpPolicyConsumerPolicyDemand
```

**説明**

この障害は、ポリシー要求メッセージの通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608149 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608149][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608154 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608154][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportDhcpObjects
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608155 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608155][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchDhcpIds
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608160 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608160][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpPoolUpdatePool
```

### 説明

この障害は、DHCP プールの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608161 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSSLCertsFromAD

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608161][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:appliancedirector:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSSLCertsFromAD
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608162 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSSLCerts

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608162][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSSLCerts
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608163 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608163][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic
```

### 説明

この障害は、PE と AD の間のハンドシェイクに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F608167 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608167][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers
```

### 説明

この障害は、AVS techsupport コレクションのコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608215 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608215][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard
```

### 説明

この障害は、infrazoneZone がトリガー済みに設定され、この変更を 1 つ以上のモジュールに伝播できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608215 - fsmFailPresDltNodeRegsNotifyShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608215][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresDltNodeRegsNotifyShard
```

### 説明

この障害は、メッセージを宛先モジュールに送信できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608218 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608218][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvARsToRemoteFCReleasePolicy
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608240 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608240][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCDevUpdateInfo
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608267 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608267][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:ThrottlerInProgressContUpdatePM
```

**説明**

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608269 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608269][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPResetExportStatus
```

**説明**

この障害は、ポリシーの削除に関するポリシー ステータスをリセットするタスクに失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608274 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608274][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608297 - fsmFailHvsIpSetAddorDelUseglpSet****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608297][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsIpSetAddorDelUseglpSet
```

**説明**

この障害は、マイクロセグメンテーション IP 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608298 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUseglpSet****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608298][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsMacSetAddorDelUseglpSet
```

**説明**

この障害は、マイクロセグメンテーション MAC 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F608301 - fsmFailCompRsUsegEpPDResolveUsegMbrs****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608301][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompRsUsegEpPDResolveUsegMbrs
```

**説明**

この障害は、ポリシー マネージャへの MAC/IP アドレスの報告に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608320 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608320][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:policymgr:RecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F608321 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608321][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:RecoveryRecStatusShardInformReconcileStart
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608322 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608322][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvAAREpPRequestorAREpPRequest
```

### 説明

この障害は、AREpP の要求に失敗すると発生します

### 推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608332 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608332][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608333 - fsmFailFvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608333][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608334 - fsmFailFvRtToEpDbgacToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608334][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpDbgacToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608335 - fsmFailFvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608335][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608336 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608336][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608337 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608337][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpDbgacToEpIp
```

#### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

#### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### F608342 - fsmFailCompToEPgAddorDelUsegRule

#### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608342][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompToEPgAddorDelUsegRule
```

#### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション ファイアウォール ルールの追加/削除に失敗すると発生します。

#### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### F608343 - fsmFailCompRFltPAddorDelUsegRfltp

#### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608343][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompRFltPAddorDelUsegRfltp
```

#### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション フィルタ プロファイルの追加/削除に失敗すると発生します。

#### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### F608344 - fsmFailCompEpCPAddorDelUsegEpCP

#### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608344][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpCPAddorDelUsegEpCP
```

#### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション エンドポイント基準の追加または削除に失敗すると発生します。

#### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608345 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUsegMbrMac

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608345][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsMbrMacUpdateUsegMbrMac
```

### 説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するマイクロセグメンテーション メンバー MAC の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608395 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608395][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPvlanContUpdPvlanMap
```

### 説明

この障害は、vCenter での PVLAN 設定の削除または削除に失敗したとき、または vCenter ので古い PVLAN 設定のクリーンアップに失敗したときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608396 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608396][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSpinesQuery
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。



## F608397 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608397][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSetFabricRecoveryMode
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608445 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608445][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateMcastGipoPool
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608451 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608451][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPRequestMcastGipoAddr
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608452 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608452][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PimCtxPReleaseMcastGipoAddr
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608463 - fsmFailVnsEPpInfoUpdateRoutes

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608463][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoUpdateRoutes
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608463 - fsmFailVnsREPpInfoUpdateRoutes

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608463][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPpInfoUpdateRoutes
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F608474 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608474][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgDbgacToEpg
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608475 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608475][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608635 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608635][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompHvSetConfigIssuesHv
```

### 説明

この障害は、compHv の opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F608764 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-2-SYSTEM_MSG [F608764][fsm-failed][major][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F671746 - fsmFailResConsumerRegister****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671746][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerRegister
```

**説明**

この障害は、リソース コンシューマの登録 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671747 - fsmFailResConsumerUnregister****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671747][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ResConsumerUnregister
```

**説明**

この障害は、リソース コンシューマの登録解除 (ID/リソースのトラッキングに使用) に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671748 - fsmFailTagInstConfDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671748][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagInstConfDef
```

**説明**

この障害は、タグの参照設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671749 - fsmFailTagAliasInstConfAliasDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671749][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasInstConfAliasDef
```

### 説明

この障害は、エイリアスの参照設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671750 - fsmFailTagAliasDelInstDelAliasDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671750][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagAliasDelInstDelAliasDef
```

### 説明

この障害は、エイリアスの参照の削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671756 - fsmFailIdentSourceRelease

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671756][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:IdentSourceRelease
```

### 説明

この障害は、内部識別子のリリースに失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671769 - fsmFailDbgexpNodeStatusRemoveFile

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671769][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:DbgexpNodeStatusRemoveFile
```

### 説明

この障害は、エクスポート ファイル名をリモートの場所にある正しい APIC に送信できないと発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671770 - fsmFailSvccoreACoreSendCoreInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671770][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:SvccoreACoreSendCoreInfo
```

### 説明

この障害は、コア MO 情報を正しいモジュールに送信するタスクが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671770 - fsmFailSvccoreNodeSendCoreInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671770][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:SvccoreNodeSendCoreInfo
```

### 説明

この障害は、ノードから APIC にコア情報を報告するタスクが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671772 - fsmFailAaaUserResetAdminPasswd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671772][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:extXMLApi:AaaUserResetAdminPasswd
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F671778 - fsmFailFirmwareSourcePopulateRepo

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671778][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareSourcePopulateRepo
```

**説明**

この障害は、ダウンロードされたイメージに関する情報を更新できないと発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671779 - fsmFailFirmwareDownloadPopulateDownload

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671779][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareDownloadPopulateDownload
```

**説明**

この障害は、ダウンロードに関する情報を更新できないと発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671781 - fsmFailDbgexpNodeStatusReportNodeStatus

**syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671781][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgrelem:DbgexpNodeStatusReportNodeStatus
```

**説明**

この障害は、ノードから APIC にエクスポート ステータスを報告するタスクが失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671789 - fsmFailPconsResolverResolve****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671789][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverResolve
```

**説明**

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671798 - fsmFailCompCtrlrAdd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671798][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrAdd
```

**説明**

この障害は、コントローラ追加操作の FSM に障害が起きると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに繰り返し発生する障害があるかどうかを確認します
  - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F671803 - fsmFailCompCtrlrRemove****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671803][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrRemove
```

**説明**

この障害は、コントローラ削除操作の FSM に障害が起きると発生します。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 いずれかの FSM のステージに障害があるかどうかを確認します
  - ステップ 2 ステージの障害を修正するために推奨される処理を実行します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**F671810 - fsmFailTopSystemSendTopSystem****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671810][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemSendTopSystem
```

**説明**

この障害は、トポロジマネージャに上位システムの変更を送信すると発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671813 - fsmFailFirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671813][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareCtrlrFwStatusContSendCtrlrRunning
```

**説明**

この障害は、コントローラの `firmwareCtrlrRunning` オブジェクトを `firmwareFwStatusCont fails` に送信すると発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671814 - fsmFailMaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671814][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:MaintNodeInMaintSendCtrlrUpgradeReq
```

**説明**

この障害は、アプライアンス要素がスケジューラにアップグレード要求を送信できないときに発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671815 - fsmFailFirmwareFirmwareLoadCatalog****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671815][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FirmwareFirmwareLoadCatalog
```

**説明**

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671883 - fsmFailCompEpPDAddorDelExtPol****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671883][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPDAddorDelExtPol
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラのポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671884 - fsmFailCompVNicPDDefVNicUpdate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671884][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompVNicPDDefVNicUpdate
```

**説明**

この障害は、vNIC プロファイル定義の更新に失敗すると発生しますこれは通常、ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていない場合に発生します

**推奨処置**

ホストの物理 NIC が APIC によって管理される DVS (vDS) に配置されていることを確認します。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671885 - fsmFailHvsExtPolUpdate

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671885][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsExtPolUpdate
```

### 説明

この障害は、vShield コントローラから vCenter コントローラに外部ポリシー情報を送信できないときに発生します

### 推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671886 - fsmFailLacpLagPolDefUpdateLacp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671886][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:LacpLagPolDefUpdateLacp
```

### 説明

この障害は、DVS での LACP ラグ ポリシーの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671887 - fsmFailCompPolContUpdateCtrlrPol

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671887][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPolContUpdateCtrlrPol
```

### 説明

この障害は、DVS でのコントローラ ポリシー コンテナの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671888 - fsmFailCompStatsPolUpdateStatsPol

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671888][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompStatsPolUpdateStatsPol
```

**説明**

この障害は、コントローラの統計情報モニタリング ポリシーの更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671889 - fsmFailFvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671889][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:FvnsVxlanInstDefAddorDelFvnsInst
```

**説明**

この障害は、コントローラの VXLAN プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671890 - fsmFailFvnsMcastAddrInstDefAddorDel****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671890][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:FvnsMcastAddrInstDefAddorDel
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラのマルチキャスト アドレス プール定義の追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671895 - fsmFailHvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671895][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:HvsLNodeAddorDelUplinkPortGroup
```

**説明**

この障害は、コントローラのアップリンク ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671896 - fsmFailHvsLNodeAddorDelVtepPortGroup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671896][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:HvsLNodeAddorDelVtepPortGroup
```

### 説明

この障害は、コントローラの VTEP ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671897 - fsmFailCompHpNicAddorDelVtepNic

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671897][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmgr:CompHpNicAddorDelVtepNic
```

### 説明

この障害は、VTEP NIC の追加/削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671901 - fsmFailNwPathEpUpdatePathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671901][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdatePathEp
```

### 説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671901 - fsmFailVpclfUpdatePathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671901][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpclfUpdatePathEp
```

**説明**

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671903 - fsmFailCompHpNicUpdateHostVendorConfig****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671903][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHpNicUpdateHostVendorConfig
```

**説明**

この障害は、ホスト ベンダーの設定の更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671905 - fsmFailHvsExtPolSetExtPolInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671905][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsExtPolSetExtPolInfo
```

**説明**

この障害は、コントローラの外部ポリシー情報の設定に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F671907 - fsmFailCompEpPConnResolveEPgAdj****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671907][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompEpPConnResolveEPgAdj
```

**説明**

この障害は、ポリシー マネージャに対するエンドポイントの接続/切り離しの更新に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671915 - fsmFailCompCtrlrFindCluster

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671915][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrFindCluster
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 クラスタのすべてのホストの物理 NIC のうち 1 つ以上が DVS に接続されていることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F671922 - fsmFailCompCtrlrHandleObjUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671922][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrHandleObjUpd
```

### 説明

この障害は、VMM コントローラへのクラスタ追加メッセージの送信に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671925 - fsmFailCompCtrlrPrepareLNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671925][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompCtrlrPrepareLNode
```

### 説明

この障害は、vShield コントローラ用の DVS 準備タスクに失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 vShield が vCenter に関連付けられており、vShield から到達可能であることを確認します
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F671927 - fsmFailCompHvGetHpNicAdj

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671927][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompHvGetHpNicAdj
```

### 説明

この障害は、ホスト上の物理アダプタに関する LLDP/CDP 隣接関係の情報が検出されないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 DVS、vCenter、およびホストに接続されている物理スイッチでの LLDP の設定を確認します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## F671928 - fsmFailCompMgmtNicGetMgmtNicIp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671928][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompMgmtNicGetMgmtNicIp
```

### 説明

この障害は、ホスト上のインターフェイスの IP アドレスを検出できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ホストのネットワーク接続を確認します。
  - ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
-



## F671931 - fsmFailCompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671931][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompRsCtrlrGetAssocCtrlrInfo
```

### 説明

この障害は、vCloud Director から vCenter のハイパーリンク参照を取得する際にエラーが検出されると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 vCenter が vCloud Director に関連付けられていることを確認します。関連付けられていない場合は、vCenter を再接続します
  - ステップ 2 vCloud RestAPI を使用して vCenter のハイパーリンク参照を取得できることを確認します
  - ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。この障害は自動的に再試行されます。
- 

## F671966 - fsmFailMaintNodeInMaintCanIUpgrade

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671966][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:MaintNodeInMaintCanIUpgrade
```

### 説明

この障害は、CanIUpgrade ハンドシェイクに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671970 - fsmFailLldpIfLldpDiscovery

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671970][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpIfLldpDiscovery
```

### 説明

この障害は、LLDP のディスカバリで Adrelay の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671971 - fsmFailFvVDEpWaitForEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671971][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpWaitForEpP
```

### 説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのダウンロード待機に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671972 - fsmFailHvsRtNicAdjReportLooseNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671972][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:HvsRtNicAdjReportLooseNode
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのルーズ ノード レポートの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害は自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F671972 - fsmFailLeqptLooseNodeReportLooseNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F671972][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportLooseNode
```

### 説明

この障害は、ルーズ ノード(アンマネージド ノード)のディスカバリまたは更新に関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672019 - fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672019][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportInitiate
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672020 - fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672020][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672022 - fsmFailSysdebugCoreDownload****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672022][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugCoreDownload
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672022 - fsmFailSysdebugTechSupportDownload****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672022][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugTechSupportDownload
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672023 - fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672023][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SysdebugLogControlEpLogControlPersist
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672101 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672101][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeRemoveSwitch
```

**説明**

この障害は、スイッチへのデコミッション メッセージの送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672102 - fsmFailFabricRsDecommissionNodeTopoCleanup****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672102][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricRsDecommissionNodeTopoCleanup
```

**説明**

この障害は、ノード要求の削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672103 - fsmFailFabricDecommissionJobPmCleanup****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672103][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FabricDecommissionJobPmCleanup
```

**説明**

この障害は、ポリシーのクリーンアップ要求の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672133 - fsmFailDhcpDiscNodeReport****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672133][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DhcpDiscNodeReport
```

**説明**

この障害は、DHCP が検出したノードに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672151 - fsmFailVzFilterConfRFItP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672151][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VzFilterConfRFItP
```

**説明**

この障害は、フィルタ プロファイルの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672152 - fsmFailVzFltTaskAggrConfRFltPAggr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672152][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzFltTaskAggrConfRFltPAggr
```

### 説明

この障害は、集約されたフィルタに対するフィルタ プロファイルの設定に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672153 - fsmFailVzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672153][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCtrctEPgContCtrctToEpPUpd
```

### 説明

この障害は、エンドポイント プロファイルのリモート EPG コントラクトの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672176 - fsmFailFvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672176][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

### 説明

この障害は、EPG の設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672176 - fsmFailVzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672176][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringInfoIntoCollectionShard
```

**説明**

この障害は、コンテキスト用の EPG コレクションの設定をコントラクトのコレクションに提供できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672179 - fsmFailVzTabooCreateAnyTaboo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672179][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzTabooCreateAnyTaboo
```

**説明**

この障害は、禁止エントリをリモート EPG に提供できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672180 - fsmFailVzBrCPVzForceConfig****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672180][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzBrCPVzForceConfig
```

**説明**

この障害は、従属する L4-L7 サービス グラフ テンプレートの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672191 - fsmFailDhcpRsProvUpdDhcpProvAddress****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672191][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DhcpRsProvUpdDhcpProvAddress
```

**説明**

この障害は、DHCP プロバイダ アドレスの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672200 - fsmFailInfraNodeCfgManageVpcId****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraNodeCfgManageVpcId
```

**説明**

この障害は、バーチャル ポート チャンネル ID の割り当てに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672202 - fsmFailFabricAProtGEpManageVIP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672202][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricAProtGEpManageVIP
```

**説明**

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672203 - fsmFailFabricNodePEpManageProtectionChainIP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672203][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricNodePEpManageProtectionChainIP
```

**説明**

この障害は、保護チェーン IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F672204 - fsmFailDbgexpExportPSendNodeList

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672204][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPSendNodeList
```

### 説明

この障害は、コントローラおよびノードのリストの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672205 - fsmFailDbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672205][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupPDeleteTechSupIfcTrackers
```

### 説明

この障害は、techsupport コレクションに関するコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672206 - fsmFailDbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672206][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpTechSupOnDDeleteOnDIfcTrackers
```

### 説明

この障害は、on-demand コレクションに関するコントローラ トラッカ リストの削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672207 - fsmFailFvVDEpEpAttachorDetach

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672207][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpEpAttachorDetach
```

**説明**

この障害は、エンドポイントの接続または切り離しの通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672210 - fsmFailTagRefDelInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672210][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:TagRefDelInst
```

**説明**

この障害は、タグの参照対象の削除に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672261 - fsmFailVpclfUpdateVpcProtLink****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672261][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:VpcIfUpdateVpcProtLink
```

**説明**

この障害は、バーチャルポートチャンネルインターフェイス情報の通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672291 - fsmFailFvEPgEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672291][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:FvEPgEpP
```

**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイル定義 (EpP) の設定に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672293 - fsmFailFvEPgUpdMgmtDeplCont

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672293][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvEPgUpdMgmtDeplCont
```

### 説明

この障害は、デバイス クラスタ インターフェイスを備えたインバンド管理 epg の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672294 - fsmFailFvRtProvProvDhcpUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672294][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtProvProvDhcpUpd
```

### 説明

この障害は、現在のブリッジ ドメインに関連する DHCP プロバイダの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672297 - fsmFailFvAEpDefEndPointUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672297][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEpDefEndPointUpd
```

### 説明

この障害は、エンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672300 - fsmFailCompRsCtrlrPEpPDUUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:CompRsCtrlrPEpPDUUpd
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラへの EpG の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672300 - fsmFailFvRsDomAttEpPDUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRsDomAttEpPDUpd
```

**説明**

この障害は、ドメインに対するエンドポイント プロファイル定義 (EpPD) の設定に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672300 - fsmFailVnsEPpInfoEpPDUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEpPDUpd
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672301 - fsmFailVmmCtrlrPConfig****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672301][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VmmCtrlrPConfig
```

**説明**

この障害は、VMM コントローラへの設定の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672302 - fsmFailInfraEpPDSendDomDefToEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672302][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraEpPDSendDomDefToEpP
```

### 説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672369 - fsmFailMgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672369][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInBZoneBringNodeInfoToInBMgmtEppShard
```

### 説明

この障害は、インフラから管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672370 - fsmFailMgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672370][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBZoneBringNodeInfoToOoBMgmtEppShard
```

### 説明

この障害は、インフラからアウトオブバンド管理 EPG へのノード情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672371 - fsmFailMgmtOoBOobEpP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672371][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtOoBOobEpP
```

### 説明

この障害は、アウトオブバンド エンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672372 - fsmFailMgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672372][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringProvInfoIntoCtrct
```

### 説明

この障害は、コントラクトへのアウトオブバンドプロバイダ情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672373 - fsmFailMgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672373][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtCollectionContBringConsInfoIntoCtrct
```

### 説明

この障害は、コントラクトへの EPG のコンシューマ情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672376 - fsmFailPresResolverResolverRepl

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672376][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresResolverResolverRepl
```

**説明**

この障害は、リゾルバのハンドル複製に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672378 - fsmFailSpanSrcReportSpanSrcDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672378][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:SpanSrcReportSpanSrcDef
```

**説明**

この障害は、SPAN 送信元に関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672379 - fsmFailSpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672379][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:SpanTaskParamUpdateSpanSrcGrpDef
```

**説明**

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672380 - fsmFailFvRtDestEpgSpanEpg****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672380][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtDestEpgSpanEpg
```

**説明**

この障害は、SPAN 送信元グループに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672381 - fsmFailDbgacEpgSummaryReportODACDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672381][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:DbgacEpgSummaryReportODACDef
```

### 説明

この障害は、オンデマンドアトミック カウンタ ポリシーに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672407 - fsmFailTopSystemUpdateTopSystem

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672407][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateTopSystem
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム変更通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672408 - fsmFailTopSystemUpdateFabricNode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672408][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateFabricNode
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシステム情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672411 - fsmFailDbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672411][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:DbgRemotePortUpdateRemotePortToDbgrelem
```



**説明**

この障害は、デバッグ要素に対するリモート ポート情報の更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672433 - fsmFailTestinfralabFreebiesReportFreebies****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672433][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:TestinfralabFreebiesReportFreebies
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672435 - fsmFailSyntheticContextTest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672435][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672436 - fsmFailSyntheticContextLocalTest****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672436][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextLocalTest
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672437 - fsmFailSyntheticContextTest2****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672437][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest2
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672438 - fsmFailSyntheticContextTest3****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672438][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:SyntheticContextTest3
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F672446 - fsmFailInfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672446][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:InfraRsFuncToEpgReportPortsToEpp
```

**説明**

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポートへの EPG の導入に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672447 - fsmFailInfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672447][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:InfraRsDomPSendAttEntityPToVmmDomP
```

**説明**

この障害は、接続されたエンティティ プロファイルに関連付けられたポリシーをドメインに送信できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672577 - fsmFailFvAEPgLegacyEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672577][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvAEPgLegacyEpP
```

**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイルをレガシー モード用に更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672577 - fsmFailVnsEPgDefLegacyEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672577][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VnsEPgDefLegacyEpP
```

**説明**

この障害は、エンドポイント プロファイルをサービス グラフ内部 EPG 用に更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672581 - fsmFailVnsEPpInfoEPpInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672581][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoEPpInfo
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフから削除できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672584 - fsmFailVnsLDevInstVDevUpdGraphInst****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672584][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstVDevUpdGraphInst
```

**説明**

この障害は、スクリプトハンドラに対する仮想デバイス設定を更新できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F672586 - fsmFailVzACollectionProcessContract****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672586][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzACollectionProcessContract
```

**説明**

この障害は、関連するサービス グラフのレンダリングに失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672986 - fsmFailTopSystemControllerChassis

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672986][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemControllerChassis
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャにシャーシに関する上位システムの変更を送信すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F672987 - fsmFailTopSystemSwitchChassis

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F672987][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemSwitchChassis
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのシャーシ変更通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673015 - fsmFailPconsResolverResolveAllPolicies

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673015][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:PconsResolverResolveAllPolicies
```

### 説明

この障害は、強制されたポリシー解決に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673016 - fsmFailCallhomeInvPUpdateCallhomeInvP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673016][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:eventmgr:CallhomeInvPUpdateCallhomeInvP
```

**説明**

この障害は、callhome インベントリ ポリシーの実行ステータスの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673017 - fsmFailVnsRsLDevInstVDevUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673017][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsLDevInstVDevUpd
```

**説明**

この障害は、スクリプト ハンドラでのデバイス設定の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673029 - fsmFailMgmtInstPInstPEpP****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673029][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:MgmtInstPInstPEpP
```

**説明**

この障害は、管理 EPG に関するエンドポイント プロファイルの更新の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673032 - fsmFailFabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673032][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderUnsubscribeFromPM
```

**説明**

この障害は、ポリシー マネージャに対してファブリック ノードのサブスクリプションの削除を送信できないときに発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673050 - fsmFailDbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673050][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgacTenantSpaceCmnAcSendDbgProfile
```

### 説明

この障害は、オンデマンド アトミック カウンタ ポリシーの通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673096 - fsmFailFabricNodeIdentPSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeIdentPSend
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノード メンバー情報の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673096 - fsmFailFabricNodeInfoSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeInfoSend
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素へのファブリック ノード情報データの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673096 - fsmFailFabricNodeSend

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673096][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeSend
```

**説明**

この障害は、アプライアンス要素へのルート ファブリック ノードの変更の送信に失敗すると発生します

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673099 - fsmFailVnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673099][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsScriptRTInfoUpdateScriptRTInfo
```

**説明**

この障害は、サービス スクリプトに従ったランタイム情報の更新に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673100 - fsmFailTopSystemUpdateRunningVer****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673100][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:TopSystemUpdateRunningVer
```

**説明**

この障害は、実行中のソフトウェア バージョンの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673107 - fsmFailAaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673107][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaADomainRefPushDomainRefsToRbacEp
```

**説明**

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

**推奨処置**

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F673110 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrap

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673110][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrap
```

### 説明

この障害は、ポリシー登録が未完了で、ポートを稼働できないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673111 - fsmFailPconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673111][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PconsResolveCompleteRefPolicyDeploymentDone
```

### 説明

この障害は、ポリシー導入の完了についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673124 - fsmFailFirmwareFirmwareAutoloadCatalog

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673124][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareAutoloadCatalog
```

### 説明

この障害は、ファームウェア互換性カタログのロードに失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673125 - fsmFailPconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673125][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PconsResolverContCheckBootStrapWorstCaseTask
```

**説明**

この障害は、ブートストラップの完了後にポートの起動に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673126 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673126][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDDefWithRouteDef
```

**説明**

この障害は、スタティック ルートを設定したブリッジ ドメインの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673127 - fsmFailFvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673127][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvTabooCtxDefContUpdateCtxDefWithTabooDef
```

**説明**

この障害は、禁止設定によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673128 - fsmFailFvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673128][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtrctCtxDefContUpdateCtxDefWithEPgDef
```

**説明**

この障害は、EPG サマリ情報によるプライベート ネットワークの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673139 - fsmFailDhcpClientUpdateFnv

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673139][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientUpdateFnv
```

### 説明

この障害は、ファブリック ノード ベクトルの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673146 - fsmFailFvInBEpPinBUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673146][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:FvInBEpPinBUpd
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673156 - fsmFailVnsLDevCtxReRenderGraph

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673156][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VnsLDevCtxReRenderGraph
```

### 説明

この障害は、コントラクト モジュールへのメッセージの送信に失敗し、グラフ インスタンスを再レンダリングできないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673159 - fsmFailFvSubnetBDDefContUpdateBDHolder

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673159][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvSubnetBDDefContUpdateBDHolder
```

### 説明

この障害は、ブリッジ ドメイン コンテナの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673164 - fsmFailVzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673164][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzCollectionContBringCollectionIntInfoIntoCtrct
```

### 説明

この障害は、コントラクトまたはバンドル インターフェイスの設定をコントラクトまたはバンドルに提供できないときに発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673168 - fsmFailFabricNodeTaskHolderSubscribeToPM

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673168][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricNodeTaskHolderSubscribeToPM
```

### 説明

この障害は、アプライアンス要素を使用してファブリック ノード サブスクリプションをポリシー マネージャに送信できないときに発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673196 - fsmFailFabricProtGEpVPcRegisterForNotification

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673196][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricProtGEpVPcRegisterForNotification
```

**説明**

この障害は、ノード通知の登録に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673197 - fsmFailTagRefUpdateAlias****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673197][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:TagRefUpdateAlias
```

**説明**

この障害は、エイリアス インスタンスの更新に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673200 - fsmFailVnsCMgmtNatCreate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCMgmtNatCreate
```

**説明**

この障害は、具象デバイス管理インターフェイスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673200 - fsmFailVnsCtrlrEpNatCreate****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673200][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCtrlrEpNatCreate
```

**説明**

この障害は、コントローラ アプライアンスの NAT エントリの作成に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673202 - fsmFailLeqptLooseNodeReportPathGrp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673202][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LeqptLooseNodeReportPathGrp
```

### 説明

この障害は、外部接続されたノード上のファブリック パス グループの報告に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673203 - fsmFailCallhomeInvTaskSendInventory

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673203][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:CallhomeInvTaskSendInventory
```

### 説明

この障害は、callhome インベントリの送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673206 - fsmFailFabricAProtGEpSpineProxyCreate

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673206][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:FabricAProtGEpSpineProxyCreate
```

### 説明

この障害は、スパイン プロキシ作成の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673220 - fsmFailVzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673220][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:VzCtrctEPgContUpdateCtxDefWithAnyREpPCtrct
```

**説明**

この障害は、プライベート ネットワーク構成をリモート コントラクト コレクションで更新できないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673225 - fsmFailVnsRsTermToAnySvcFltUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673225][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToAnySvcFltUpd
```

**説明**

この障害は、L3 ネットワークの Any に関するサービス グラフ関連フィルタの更新が失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673225 - fsmFailVnsRsTermToEPgSvcFltUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673225][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsRsTermToEPgSvcFltUpd
```

**説明**

この障害は、EPg から L4-L7 サービス グラフへのトラフィックを許可するために必要なセキュリティ フィルタをリーフにダウンロードできないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673226 - fsmFailAaalDomainRefReportDomainRefsToRbacEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673226][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmnmgr:AaaIDomainRefReportDomainRefsToRbacEp
```

**説明**

この障害は、ポリシー マネージャへのセキュリティ ドメイン設定の更新に失敗すると発生します。これはシステムで使用される内部タスクです。

**推奨処置**

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673261 - fsmFailVnsSDEPpInfoEpPDUUpdS****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673261][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEpPDUUpdS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673262 - fsmFailVnsSDEPpInfoEPpInfoS****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673262][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSDEPpInfoEPpInfoS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフの関連情報をリーフ上で設定できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673263 - fsmFailVnsREPpInfoAllocateEncap****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673263][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREPpInfoAllocateEncap
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。



## F673264 - fsmFailVnsLDevInstAllocateVDevId

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673264][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsLDevInstAllocateVDevId
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673265 - fsmFailVnsSLDevInstConsRemoveVGrp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673265][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstConsRemoveVGrp
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673266 - fsmFailVnsSLDevInstRemoveVDev

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673266][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSLDevInstRemoveVDev
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673282 - fsmFailL3extRtLIfCtxToOutRoutePeering

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673282][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extRtLIfCtxToOutRoutePeering
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673286 - fsmFailTopSystemUpdateGipoPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673286][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateGipoPool
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673319 - fsmFailFabricVpcResourceReleaseVIP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673319][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricVpcResourceReleaseVIP
```

### 説明

この障害は、仮想 IP アドレスの割り当てに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673330 - fsmFailNwPathEpUpdateProtPathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673330][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:NwPathEpUpdateProtPathEp
```

### 説明

この障害は、ネットワーク パスのエンドポイント更新の通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673382 - fsmFailFabricShardTaskHolderSendToTM

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673382][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricShardTaskHolderSendToTM
```

### 説明

この障害は、トポロジ マネージャへのファブリック ノードの削除の送信に失敗すると発生します

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673397 - fsmFailVmmRsAEPsSendPreProv

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673397][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VmmRsAEPsSendPreProv
```

### 説明

この障害は、EPP への設定の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673410 - fsmFailVnsSHEPpInfoEpPDUpdSH

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673410][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:VnsSHEPpInfoEpPDUpdSH
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673411 - fsmFailVnsSHSEpInfoEpPDUpdSHS****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673411][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHSEpInfoEpPDUpdSHS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673412 - fsmFailVnsEPgDefConsUpdateSHS****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673412][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPgDefConsUpdateSHS
```

**説明**

この障害は、L4-L7 サービス グラフが、サービス グラフ トラフィックをサービス VM に誘導するために必要な vCenter にポート グループを作成できないときに発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673427 - fsmFailFvAEPgEpCPUpd****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673427][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvAEPgEpCPUpd
```

**説明**

この障害は、コンテナの下での基準情報の更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673433 - fsmFailHvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673433][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsLNodeAddorDelBlackHolePortGroup
```

### 説明

この障害は、コントローラのブラック ホール ポート グループの追加/削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673441 - fsmFailVnsSHEPpInfoValidateEncap

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673441][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSHEPpInfoValidateEncap
```

### 説明

この障害は、システムがこのオブジェクトの VLAN カプセル化を検証できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673464 - fsmFailFvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673464][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvVipUpdateUpdateCtxDefWithVipDef
```

### 説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673476 - fsmFailConfigSubJobFetchTree

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673476][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchTree
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673477 - fsmFailConfigSubJobApplyTree

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673477][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobApplyTree
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673478 - fsmFailConfigSubJobPrepareRollback

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673478][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobPrepareRollback
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673479 - fsmFailAaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673479][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:AaaPartialRbacRulePushPartialRbacRulesToRbacEp
```

### 説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

### 推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673481 - fsmFailVnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673481][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsSvcVipUpdateUpdateCtxDefWithSvcVipDef
```

### 説明

この障害は、仮想 IP によるプライベート ネットワーク コンテキストの更新に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673590 - fsmFailIPconsLocationSyncWithQuorum

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673590][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:PconsLocationSyncWithQuorum
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673595 - fsmFailDlgtDelegateExcutePostponed

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673595][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DlgtDelegateExcutePostponed
```

### 説明

この障害は、1つのモジュールが特にビジー状態であるためにタスクが失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673601 - fsmFailFabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673601][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:topomgr:FabricPathEpCleanupShardCleanupPathEpForShard
```

### 説明

この障害は、パスのエンドポイントのクリーンアップに失敗すると発生します。

### 推奨処置

**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673602 - fsmFailFabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673602][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricPmPathEpCleanupCleanupPathEp
```

### 説明

この障害は、パスのエンドポイントの削除要求に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673612 - fsmFailFvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673612][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvCtxSharedServiceUpdateClassIdFromSharedPool
```



**説明**

この障害は、コンテキスト ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673612 - fsmFailVzProvDefClassIdFromSharedPool****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673612][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VzProvDefClassIdFromSharedPool
```

**説明**

この障害は、EPG ポリシー適用タグを共有サービス プールから再割り当てできないときに発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673614 - fsmFailFvcapScopeRegUpdateScopeLimits****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673614][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvcapScopeRegUpdateScopeLimits
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F673627 - fsmFailFabricSetupPUpdatePodConnPDef****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673627][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FabricSetupPUpdatePodConnPDef
```

**説明**

この障害は、fabric:SetupPol のプロビジョニングに失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673638 - fsmFailConfigSubJobImportIds****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673638][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportIds
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**F673639 - fsmFailRecoveryReconcileLocRefreshPolicies****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673639][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocRefreshPolicies
```

**説明**

この障害は、すべてのポリシーを解決するためにノード(リーフ/スパイン)がメッセージをコントローラに送信できないと発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673640 - fsmFailRecoveryReconcileLocSyncConfig****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673640][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:RecoveryReconcileLocSyncConfig
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673643 - fsmFailRecoveryReconcileNodeReconcileConfig

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673643][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:RecoveryReconcileNodeReconcileConfig
```

### 説明

この障害は、ポリシーの調整についてリーフ/スパインに通知するメッセージが失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673664 - fsmFailFvVDEpDetachUnknownEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673664][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvVDEpDetachUnknownEp
```

### 説明

この障害は、切り離しの通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673668 - fsmFailOpflexPolicyConsumerPolicyDemand

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673668][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:OpflexPolicyConsumerPolicyDemand
```

### 説明

この障害は、ポリシー要求メッセージの通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673685 - fsmFailL3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673685][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:L3extCtxUpdaterCtxEncapAllocatorUpd
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673690 - fsmFailConfigSubJobImportDhcpObjects

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673690][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobImportDhcpObjects
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673691 - fsmFailConfigSubJobFetchDhcpIds

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673691][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dbgr:ConfigSubJobFetchDhcpIds
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673696 - fsmFailDhcpPoolUpdatePool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673696][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpPoolUpdatePool
```

### 説明

この障害は、DHCP プールの更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673697 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673697][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:appliancedirector:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCertsFromAD
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673698 - fsmFailPkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673698][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:PkiFabricNodeSSLCertificatePushIFMSSLCerts
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673699 - fsmFailLldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673699][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:LldpCtrlrAdjEpHandshakeWithApic
```

### 説明

この障害は、PE と AD の間のハンドシェイクに失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673703 - fsmFailDbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673703][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:DbgexpTechSupODevDeleteODevIfcTrackers
```

### 説明

この障害は、AVS techsupport コレクションのコントローラ トラッカー リストの削除に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673751 - fsmFailInfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673751][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycymgr:InfrazoneTriggeredDeplModeNotifyShard
```

### 説明

この障害は、infrazoneZone がトリガー済みに設定され、この変更を 1 つ以上のモジュールに伝播できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673751 - fsmFailPresDltNodeRegsNotifyShard

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673751][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:PresDltNodeRegsNotifyShard
```

### 説明

この障害は、メッセージを宛先モジュールに送信できないときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673754 - fsmFailFvARsToRemoteFCReleasePolicy

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673754][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvARsToRemoteFCReleasePolicy
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673776 - fsmFailVnsCDevUpdateInfo

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673776][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:scripthandler:VnsCDevUpdateInfo
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673803 - fsmFailThrottlerInProgressContUpdatePM

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673803][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:ThrottlerInProgressContUpdatePM
```

### 説明

この障害は、RbacRules の設定の配布に失敗すると発生します

### 推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673805 - fsmFailDbgexpExportPResetExportStatus

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673805][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:DbgexpExportPResetExportStatus
```

### 説明

この障害は、ポリシーの削除に関するポリシー ステータスをリセットするタスクに失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673810 - fsmFailFvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673810][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtAcExtPolToContextAcExtIpL3Out
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。



## F673833 - fsmFailHvsIpSetAddorDelUsegIpSet

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673833][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsIpSetAddorDelUsegIpSet
```

### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション IP 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673834 - fsmFailHvsMacSetAddorDelUsegMacSet

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673834][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsMacSetAddorDelUsegMacSet
```

### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション MAC 設定の追加/削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673837 - fsmFailCompRsUsegEpPDRsolveUsegMbrs

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673837][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompRsUsegEpPDRsolveUsegMbrs
```

### 説明

この障害は、ポリシー マネージャへの MAC/IP アドレスの報告に失敗すると発生します。これは内部タスクです。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673856 - fsmFailRecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673856][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]:
ifc:polycmgr:RecoveryRecStatusLocalContReportRecoveryProgressStatus
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673857 - fsmFailRecoveryRecStatusShardInformReconcileStart

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673857][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:RecoveryRecStatusShardInformReconcileStart
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673858 - fsmFailFvAAREpPRequestorAREpPRequest

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673858][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policyelem:FvAAREpPRequestorAREpPRequest
```

### 説明

この障害は、AREpP の要求に失敗すると発生します

### 推奨処置

これは内部システム タスクです。このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673868 - fsmFailFvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673868][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpToEpDbgacEpForEpToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673869 - fsmFailFvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673869][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpForEpgToEpDbgacEpForEpgToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673870 - fsmFailFvRtToEpDbgacToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673870][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEpDbgacToEp
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673871 - fsmFailFvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673871][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:FvRtToEplpForEpToEpDbgacEplpForEpToEp
```

**説明**

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673872 - fsmFailFvRtToEplpForEpgToEpDbgacEplpForEpgToEp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673872][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpForEpgToEpDbgacEpIpForEpgToEp
```

**説明**

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673873 - fsmFailFvRtToEplpDbgacToEplp****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673873][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpIpDbgacToEpIp
```

**説明**

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**F673878 - fsmFailCompToEPgAddorDelUsegRule****syslog メッセージ**

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673878][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompToEPgAddorDelUsegRule
```

**説明**

この障害は、マイクロセグメンテーション ファイアウォール ルールの追加/削除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673879 - fsmFailCompRFltPAddorDelUsegRfltp

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673879][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompRFltPAddorDelUsegRfltp
```

### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション フィルタ プロファイルの追加/削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673880 - fsmFailCompEpCPAddorDelUsegEpCP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673880][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompEpCPAddorDelUsegEpCP
```

### 説明

この障害は、マイクロセグメンテーション エンドポイント基準の追加または削除に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673881 - fsmFailHvsMbrMacUpdateUsegMbrMac

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673881][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:HvsMbrMacUpdateUsegMbrMac
```

### 説明

この障害は、ポリシー マネージャに対するマイクロセグメンテーション メンバー MAC の更新に失敗すると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673931 - fsmFailCompPvlanContUpdPvlanMap

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673931][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmngr:CompPvlanContUpdPvlanMap
```

### 説明

この障害は、vCenter での PVLAN 設定の削除または削除に失敗したとき、または vCenter の古い PVLAN 設定のクリーンアップに失敗したときに発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F673932 - fsmFailDhcpClientSpinesQuery

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673932][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSpinesQuery
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673933 - fsmFailDhcpClientSetFabricRecoveryMode

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673933][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:dhcpd:DhcpClientSetFabricRecoveryMode
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673981 - fsmFailTopSystemUpdateMcastGipoPool

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673981][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:ae:TopSystemUpdateMcastGipoPool
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673987 - fsmFailPimCtxPRequestMcastGipoAddr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673987][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPRequestMcastGipoAddr
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673988 - fsmFailPimCtxPReleaseMcastGipoAddr

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673988][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:policymgr:PimCtxPReleaseMcastGipoAddr
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673999 - fsmFailVnsEPpInfoUpdateRoutes

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673999][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsEPpInfoUpdateRoutes
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F673999 - fsmFailVnsREpInfoUpdateRoutes

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F673999][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:VnsREpInfoUpdateRoutes
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

## F674010 - fsmFailFvRtToEpgDbgacToEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674010][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgDbgacToEpg
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。



## F674011 - fsmFailFvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674011][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:polycmgr:FvRtToEpgForEpgToEpgDbgacEpgForEpgToEpg
```

### 説明

この障害は、宛先エンドポイントに関する通知に失敗すると発生します

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F674171 - fsmFailCompHvSetConfigIssuesHv

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674171][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:vmmmgr:CompHvSetConfigIssuesHv
```

### 説明

この障害は、compHv の opflex チャンネルが両方ともダウンすると発生します。

### 推奨処置

このタスクは自動的に再試行されます。この障害が繰り返し表示される場合は、**avs-tech-support** ファイルを収集し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## F674300 - fsmFailFirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP

### syslog メッセージ

```
%LOG_LOCAL0-1-SYSTEM_MSG [F674300][crash-suspect][critical][DN of affected MO]
[FSM:FAILED]: ifc:bootmgr:FirmwareFirmwareUpdateAnalyticsAgentFwP
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
**<http://www.cisco.com/tac>** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データ ファイルをエクスポートして、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

