



## AAA-SERVER-MIB Set Operation

AAA-SERVER-MIB Set Operation 機能により、認証、許可、およびアカウントティング (AAA) サーバ設定を拡張できます。CISCO-AAA-SERVER-MIB を使用して、新規 AAA サーバの作成や追加、CISCO-AAA-SERVER-MIB での「キー」の変更、AAA サーバ設定の削除などを実行できます。

- [AAA-SERVER-MIB Set Operation の前提条件](#) (1 ページ)
- [AAA-SERVER-MIB Set Operation の制約事項](#) (1 ページ)
- [AAA-SERVER-MIB Set Operation に関する情報](#) (1 ページ)
- [Configure AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定方法](#) (2 ページ)
- [AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例](#) (3 ページ)
- [AAA-SERVER-MIB Set Operation に関するその他の参考資料](#) (5 ページ)
- [AAA-SERVER-MIB Set Operation の機能履歴](#) (5 ページ)

### AAA-SERVER-MIB Set Operation の前提条件

AAA がルータで有効になっている必要があります。つまり、`aaa new-model` コマンドが設定されている必要があります。この設定が行われていない場合、SET 操作は失敗します。

### AAA-SERVER-MIB Set Operation の制約事項

現時点では、CISCO SNMP SET 操作は RADIUS プロトコルに対してのみサポートされています。このため、追加、修正、削除できるのはグローバル コンフィギュレーション モードの RADIUS サーバだけです。

### AAA-SERVER-MIB Set Operation に関する情報

AAA-SERVER-MIB Set Operation 機能により、認証、許可、およびアカウントティング (AAA) サーバ設定を拡張できます。CISCO-AAA-SERVER-MIB を使用して、新規 AAA サーバの作成や追加、CISCO-AAA-SERVER-MIB での「キー」の変更、AAA サーバ設定の削除などを実行できます。

## CISCO-AAA-SERVER-MIB

CISCO-AAA-SERVER-MIB により、サーバ自体と AAA サーバの動作、および外部サーバとの AAA 通信の両方の状態が統計情報に反映されます。CISCO-AAA-SERVER-MIB からは次の情報が得られます。

- 各 AAA 動作の統計情報
- AAA 機能を使用できるようになっているサーバのステータス
- 外部 AAA サーバの ID

## CISCO-AAA-SERVER-MIB Set Operation

SET 操作を使用すると、次の作業を行うことができます。

- 新しい AAA サーバを作成または追加する。
- CISCO-AAA-SERVER-MIB でキーを修正する。この「秘密キー」は、ネットワーク アクセス サーバ (NAS) および AAA サーバに存在する AAA サーバへの接続をセキュリティ保護するために使用されます。
- AAA サーバの設定を削除する。

## Configure AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定方法

次の各項では、AAA-SERVER-MIB Set Operation を設定する方法について説明します。

### AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定

この機能を使用するに当たって、特別な設定は必要ありません。簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) フレームワークを使用して MIB を管理できます。SNMP の設定については、「その他の参考資料」のセクションを参照してください。

### SNMP 値の確認

SNMP 値は次の手順で確認できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを開始します。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<b>show running-config aaa</b> 例： Device# show running-config aaa	グローバル コンフィギュレーション モードで設定されているすべての認証、許可、およびアカウントिंग (AAA) サーバーを表示します。
ステップ 3	<b>show aaa servers</b> 例： Device# show aaa servers	認証、許可、およびアカウントिंग (AAA) サーバとの間で送受信された要求の数に関するデータを表示します。

## AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例

この項では、AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例について説明します。

### RADIUS サーバの設定およびサーバの統計情報の例

次の出力例は、SET 操作の前と後の RADIUS サーバの設定およびサーバの統計情報を示しています。

#### SET 操作の前

```
Device# show aaa servers

RADIUS: id 2, priority 1, host 172.19.192.238, auth-port 2095, acct-port 2096
State: current UP, duration 25s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 7
Authen: request 8, timeouts 8
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 2
Author: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 5m
RADIUS: id 3, priority 2, host 172.19.192.238, auth-port 1645, acct-port 1646
State: current UP, duration 5s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 2
Authen: request 8, timeouts 8
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 4
Author: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 3m
```

## RADIUS サーバの設定と統計情報をチェックする SNMP GET 操作

```

aaa-server5:/users/smetri> getmany 10.0.1.42 casConfigTable
casAddress.2.2 = 172.19.192.238
casAddress.2.3 = 172.19.192.238
casAuthenPort.2.2 = 2095
casAuthenPort.2.3 = 1645
casAcctPort.2.2 = 2096
casAcctPort.2.3 = 1646
casKey.2.2 =
casKey.2.3 =
! The following line shows priority for server 1.
casPriority.2.2 = 1
! The following line shows priority for server 2.
casPriority.2.3 = 2
casConfigRowStatus.2.2 = active(1)
casConfigRowStatus.2.3 = active(1)
aaa-server5:/users/smetri>

```

## SNMP SET 操作

RADIUS サーバのキーが変更されています。また、インデックス「1」が使用されています。このインデックスは、エントリの追加、削除、修正に使用されるワイルドカードとして機能します。

```

Change the key for server 1:=>
aaa-server5:/users/smetri> setany -v2c 10.0.1.42 public casAddress.2.1 -a 172.19.192.238
casAuthenPort.2.1 -i 2095 casAcctPort.2.1 -i 2096 casKey.2.1 -o king
casAddress.2.1 = 172.19.192.238
casAuthenPort.2.1 = 2095
casAcctPort.2.1 = 2096
casKey.2.1 = king
aaa-server5:/users/smetri>

```

## SET 操作の後

上記の SNMP SET 操作後、デバイスの設定が変更されます。SET 操作後の出力を次に示します。

```

Device# show aaa servers

RADIUS: id 3, priority 1, host 172.19.192.238, auth-port 1645, acct-port 1646
State: current UP, duration 189s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 2
Authen: request 8, timeouts 8
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 4
Author: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
  Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
  Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 6m

! The following line shows a new server with new statistics.
RADIUS: id 4, priority 2, host 172.19.192.238, auth-port 2095, acct-port 2096
State: current UP, duration 209s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 7

```

```

Authen: request 0, timeouts 0
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
       Transaction: success 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
       Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms

```

## AAA-SERVER-MIB Set Operation に関するその他の参考資料

### 関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Consolidated Platform Command Reference, Cisco IOS Release 15.2(7)Ex (Catalyst Micro Switches)</i>

### MIB

MIB	MIB のリンク
AAA-SERVER-MIB	<p>選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフトウェア リリース、および機能セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。</p> <p><a href="http://www.cisco.com/go/mibs">http://www.cisco.com/go/mibs</a></p>

## AAA-SERVER-MIB Set Operation の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS Release 15.2(7)E3k	AAA-SERVER-MIB Set Operation	AAA-SERVER-MIB Set Operation 機能により、認証、許可、およびアカウントリング (AAA) サーバ設定を拡張できます。CISCO-AAA-SERVER-MIB を使用して、新規 AAA サーバの作成や追加、CISCO-AAA-SERVER-MIB での「キー」の変更、AAA サーバ設定の削除などを実行できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。